

選定表 2 (サーボモーターメーカー別枠番組合せ表)

5. パナソニック株式会社

MINAS A6 ファミリー MSMF (モーター定格回転数 3000r/min)

サーボモーター容量(W)	サーボモーター形式		減速比									モーターフランジコード	
	形式	定格回転数(r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81		
50	MSMF5A*L1	3000	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	2C
100	MSMF01*L1	3000	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110	P110	P120△	P120△	2C
200	MSMF02*L1	3000	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110●	P120	P120	P120	2L
400	MSMF04*L1	3000	P110	P110	P110	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	2P
750	MSMF08*L1	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130		7S
1000	MSMF09*L1	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130				7S
1000	MSMF10*L1	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130				7B
1500	MSMF15*L1	3000	P120	P120	P120	P130	P130	P130					7B
2000	MSMF20*L1	3000	P120	P120	P130	P130	P130						7B
3000	MSMF30*L1	3000	P130	P130	P130								1S
4000	MSMF40*L1	3000	P130	P130									7Z
5000	MSMF50*L1	3000	P130	P130									7Z

MINAS A6 ファミリー MQMF (モーター定格回転数 3000r/min)

サーボモーター容量(W)	サーボモーター形式		減速比									モーターフランジコード	
	形式	定格回転数(r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81		
100	MQMF01*L1	3000	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110	P110	P120△	P120△	2F
200	MQMF02*L1	3000	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110●	P120	P120●	P120●	8A
400	MQMF04*L1	3000	P110	P110	P110●	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	8B

MINAS A6 ファミリー MDMF (モーター定格回転数 2000r/min)

サーボモーター容量(W)	サーボモーター形式		減速比									モーターフランジコード	
	形式	定格回転数(r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81		
1000	MDMF102L1	2000	P120	P120	P120	P130	P130	P130					1S
1500	MDMF152L1	2000	P120	P120	P130	P130	P130						1S
2000	MDMF202L1	2000	P120	P120	P130								1S
3000	MDMF302L1	2000	P130	P130									7Z
4000	MDMF402L1	2000	P130	P130									0X

- 注) 1. 枠番別の定格トルク、許容最高入力回転数、許容ピークトルク、許容ラジアル・スラスト荷重については、選定表 3 (C32 ~ C35 頁) をご参照ください。
 2. ●の組合せは、選定表 3 (C32 頁) の起動停止時ピークトルクをご確認ください。
 3. △の組合せは、選定表 1 (C7 頁) の無負荷ランニングトルクをご確認のうえ選定ください。

選定表 2 (サーボモータメーカー別枠番組合せ表)

5. パナソニック株式会社

MINAS A6 ファミリー MGMF (モータ定格回転数 1500r/min)

サーボモータ容量(W)	サーボモータ形式		減速比									モータフランジコード
	形式	定格回転数(r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	
850	MGMF092L1	1500	P120	P120	P120	P130	P130	P130				1S
1300	MGMF132L1	1500	P120	P120	P130							1S
1800	MGMF182L1	1500	P130	P130	P130							1S
2400	MGMF242L1	1500	P130	P130								0X
2900	MGMF292L1	1500	P130	P130								0X

MINAS A6 ファミリー MHMF (モータ定格回転数 3000r/min)

サーボモータ容量(W)	サーボモータ形式		減速比									モータフランジコード
	形式	定格回転数(r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	
50	MHMF5A*L1*1/ MHMF5A*L1*2	3000	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110●	2D
100	MHMF01*L1*1/ MHMF01*L1*2	3000	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110	P110	P120△	2D
200	MHMF02*L1*1/ MHMF02*L1*2	3000	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110●	P120	P120●	2L
400	MHMF04*L1*1/ MHMF04*L1*2	3000	P110	P110	P110●	P120	P120	P120	P120	P120	P130	2P
750	MHMF08*L1*1/ MHMF08*L1*2	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130		7S
1000	MHMF09*L1*1/ MHMF09*L1*2	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P130				7S

MINAS A6 ファミリー MHMF (モータ定格回転数 2000r/min)

サーボモータ容量(W)	サーボモータ形式		減速比									モータフランジコード
	形式	定格回転数(r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	
1000	MHMF102L1	2000	P120	P120	P120	P130	P130	P130				1S
1500	MHMF152L1	2000	P120	P120	P130	P130	P130					1S
2000	MHMF202L1	2000	P120	P120	P130							0X
3000	MHMF302L1	2000	P130	P130								0X
4000	MHMF402L1	2000	P130	P130								0X

MINAS A6 ファミリー E (モータ定格回転数 3000r/min)

サーボモータ容量(W)	サーボモータ形式		減速比									モータフランジコード
	形式	定格回転数(r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	
200	MUMA02*P1	3000	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110●	P120	P120	2L
400	MUMA04*P1	3000	P110	P110	P110	P120	P120	P120	P120	P120	P130	2P

注) 1. 枠番別の定格トルク、許容最高入力回転数、許容ピークトルク、許容ラジアル・スラスト荷重については、選定表 3 (C32～C35 頁) を参照ください。

2. ●の組合せは、選定表 3 (C32 頁) の起動停止時ピークトルクをご確認ください。

3. △の組合せは、選定表 1 (C7 頁) の無負荷ランニングトルクをご確認のうえ選定ください。

選定表 2 (サーボモーターメーカー別枠番組合せ表)

5. パナソニック株式会社

MINAS A5 ファミリー MSME (モーター定格回転数 3000r/min)

サーボモーター容量(W)	サーボモーター形式		減速比									モーターフランジコード
	形式	定格回転数(r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	
50	MSME5AZ	3000	P110△	P110△	P110△	P110	P110△	P110△	P110△	P110△	P110●	2C
100	MSME012	3000	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110	P110	P120△	2C
200	MSME022	3000	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110●	P120	P120●	2L
400	MSME042	3000	P110	P110	P110	P120	P120	P120	P120	P120	P130	2P
750	MSME082	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130	-	1G
1000	MSME102	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P130	-	-	-	7B
1500	MSME152	3000	P120	P120	P120	P130	P130	P130	-	-	-	7B
2000	MSME202	3000	P120	P120	P130	P130	P130	-	-	-	-	7B
3000	MSME302	3000	P120	P120	P130	-	-	-	-	-	-	1S
4000	MSME402	3000	P130	P130	-	-	-	-	-	-	-	7Z
5000	MSME502	3000	P130	P130	-	-	-	-	-	-	-	7Z

MINAS A5 ファミリー MSMD (モーター定格回転数 3000r/min)

サーボモーター容量(W)	サーボモーター形式		減速比									モーターフランジコード
	形式	定格回転数(r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	
50	MSMD	3000	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110●	2C
100	MSMD	3000	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110	P110	P120△	2C
200	MSMD	3000	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110●	P120	P120●	2L
400	MSMD	3000	P110	P110	P110	P120	P120	P120	P120	P120	P130	2P
750	MSMD	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130	-	7S

MINAS A5 ファミリー MHMD (モーター定格回転数 3000r/min)

サーボモーター容量(W)	サーボモーター形式		減速比									モーターフランジコード
	形式	定格回転数(r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	
200	MHMD022	3000	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110●	P120	P120	2L
400	MHMD042	3000	P110	P110	P110	P120	P120	P120	P120	P120	P130	2P
750	MHMD082	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130	-	7S

MINAS A5 ファミリー MDME (モーター定格回転数 2000r/min)

サーボモーター容量(W)	サーボモーター形式		減速比									モーターフランジコード
	形式	定格回転数(r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	
1000	MDME	2000	P120	P120	P120	P130	P130	P130	-	-	-	1S
1500	MDME	2000	P120	P120	P130	P130	P130	-	-	-	-	1S
2000	MDME	2000	P120	P120	P130	-	-	-	-	-	-	1S
3000	MDME	2000	P130	P130	-	-	-	-	-	-	-	7Z
4000	MDME	2000	P130	P130	-	-	-	-	-	-	-	0X
5000	MDME	2000	P130	-	-	-	-	-	-	-	-	0X

- 注) 1. 枠番別の定格トルク、許容最高入力回転数、許容ピークトルク、許容ラジアル・スラスト荷重については、選定表 3 (C32 ~ C35 頁) をご参照ください。
 2. ●の組合せは、選定表 3 (C32 頁) の起動停止時ピークトルクをご確認ください。
 3. △の組合せは、選定表 1 (C7 頁) の無負荷ランニングトルクをご確認のうえ選定ください。