

選定表 2 (サーボモータメーカー別枠番組合せ表)

2. 株式会社 安川電機殿

Σ-7シリーズ SGM7A モデル (モータ定格回転数 3000r/min)

| サーボモータ容量 (W) | サーボモータ形式 | | 減速比 | | | | | | | | | | | | | モータフランジコード |
|--------------|---------------|---------------|-----|---|---|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| | 形式 | 定格回転数 (r/min) | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| 1500 | SGM7A-15A*A** | 3000 | | | | | | | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P250 | 1L |
| 2000 | SGM7A-20A*A** | 3000 | | | | | | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P240● P250 | P250 | 1L |
| 2500 | SGM7A-25A*A** | 3000 | | | | | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P240● P250 | P240● P250 | P250 | 1L |
| 3000 | SGM7A-30A*A** | 3000 | | | | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P240● P250 | P240● P250 | P250 | P250● | 1T |

Σ-7シリーズ SGM7G モデル (モータ定格回転数 1500r/min)

| サーボモータ容量 (W) | サーボモータ形式 | | 減速比 | | | | | | | | | | | | | モータフランジコード |
|--------------|---------------|---------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 形式 | 定格回転数 (r/min) | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| 850 | SGM7G-09A*A** | 1500 | | | | | | | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | | 7Z |
| | | | | | | | | | | | | | | P250 | | DA |
| 1300 | SGM7G-20A*A** | 1500 | | | | | | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P240● | P240● | | 7Z |
| | | | | | | | | | | | | | P250 | P250 | P250 | DA |
| 1800 | SGM7G-20A | 1500 | | | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P240 | P240● | P240● | | | 7Z |
| | | | | | | | | | | | | P250 | P250 | P250 | P250● | DA |

- 注) 1. 枠番別の定格トルク、許容最高入力回転数、許容ピークトルク、許容ラジアル・スラスト荷重については、選定表3 (D16~D19頁) をご参照ください。
 2. ●の組合せは、選定表3 (D17頁) の起動停止時ピークトルクをご確認ください。
 3. ■部は標準組合せ外となりますので、IBシリーズP1タイプをご検討ください。IBシリーズP2タイプをご希望の場合はご相談ください。