

モータ製作範囲（標準仕様）

選定について	表 B3 非防爆形三相誘導モータ（屋内形・屋外形）					
選定表	モータ種類	三相モータ	プレミアム効率 三相モータ	インバータ用 AF モータ	インバータ用 プレミアム効率 三相モータ	高効率三相モータ
寸法図	kW	4P	4P	4P	4P	4P
技術資料	0.1	●		●		
	0.2	●		●		●
	0.25	●				
オプション	0.4	●		●		●
	0.55	●				
	0.75		●		●	
ギヤモータ	1.1		●			
	1.5		●		●	
	2.2		●		●	
レデューサ	3.0		●			
	3.7		●		●	
	5.5		●		●	
標準仕様	7.5		●		●	
	11		●		●	
	15		●		●	
形式	18.5		●		●	
	22		●		●	
	30		●		●	
取付位置記号 と端子箱位置	37		●		●	
	45		●		●	
	55		●		●	
製作範囲						
選定手順	仕様	時間定格：S1（連続） 電源：200V 50/60Hz、220V 60Hz または 400V 50/60Hz、440V 60Hz ただしインバータ用は 200V 60Hz、220V 60Hz または 400V 60Hz、440V 60Hz				

表 B4 非防爆形三相誘導モータ 内蔵ブレーキ付（屋内形・屋外形）

モータ種類	三相モータ	プレミアム効率 三相モータ	インバータ用 AF モータ	インバータ用 プレミアム効率 三相モータ	高効率三相モータ
kW	4P	4P	4P	4P	4P
0.1	●		●		
0.2	●		●		●
0.25	●				
0.4	●		●		●
0.55	●				
0.75		●		●	
1.1		●			
1.5		●		●	
2.2		●		●	
3.0		●			
3.7		●		●	
5.5		●		●	
7.5		●		●	
11		●		●	
15		●		●	
18.5		●		●	
22		●		●	
30		●		●	
37		●		●	
45		●		●	
仕様	時間定格：S1（連続） 電源：200V 50/60Hz、220V 60Hz または 400V 50/60Hz、440V 60Hz ただしインバータ用は 200V 60Hz、220V 60Hz または 400V 60Hz、440V 60Hz （ESB ブレーキは 200V 級用です。400V 級電源の場合は、400V/200V トランスをご準備ください。）				

注）1. 上記の電圧以外も製作可能です。
2. 使用環境オプション（耐暴風雨屋外形・防水形・防食形・防塵形・防爆形など）、海外仕様は、オプション G 章をご参照ください。
3. ブレーキ形式は F51 頁をご参照ください。