



断面AA

仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”…寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 油浴式潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ
レル場合ハ、バイエル許容入力容量ガ制限
サレル場合ガアリマスノデ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		A	BE	C	D	DC	DH	DM	E	F	G	H	J	J ₁	JH	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	d	b	h	t	l	l ₂	重量 (kg)
		kW	rpm																															
1	HDM2-86	1.5	1500	308	377	160	60	300	135	176	150	370	139	372	137	253	188	150	1045	238	410	44	20	25	M10	127	75	18	18	11	7	90	18	193
2	HDM3-86	2.2	1800	308	377	160	60	300	135	176	150	370	139	372	137	253	188	150	1085	238	410	44	20	25	M10	127	75	18	18	11	7	90	18	198

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺	品	パイエル・サイクロ可変減速機	
						度			名
台数	項	三角法				昭和	比例尺ニアラス	外形図	
		住友重機械工業株式会社				年	月		日
						番	C	3012	G