



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格、種絶縁、200V 50/60Hz、
220V 60Hz.
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" …寸法公差ハJIS B0401-1976
"h6" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……油浴式潤滑

項	形式	電動機		A	C	DC	E	F	G	M	N	P	Q	R	V	d	低速軸端寸法					S	ℓ ₂	DM	J		L	重量(kg)																			
		kW	rpm														D	b	h	t	ℓ				屋内形	屋外形		屋内形	屋外形																		
1	HM306-92	22	1000 1200	853	420	720	330	800	372	810	880	75	40	50	143	39	140	36	20	12	250	M30	52	394	296	365	1485	1246	1256																		
2	HM406-92	30																												394	296	365	1600	1291	1301												
3	HM506-92	37																																		394	296	365	1600	1314	1324						
4	HM606-92	45																																								485	415	487	1655	1387	1411
5	HM756-92	55																																													

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ	品 名	サイクロ減速機 外形図	
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	C	2005	G	