



バイエル<sup>®</sup>無段変速機  
バイエル・サイクロ可変減速機

*The Available Solution*



<sup>®</sup>  
**Beier  
Variator**

 住友重機械工業株式会社

**Cat. No.**  
**B0101-7**



## 50万台を超える実績が、安心をお届けします。

バイエル無段変速機は多くの摩擦円板による独特の摩擦伝動機構を持つ優れた機械式無段変速機です。

その発明は1903年オーストリアに生まれたヨーゼフ・バイエル博士によって行なわれました。

サイクロ減速機に続く動力伝達装置事業の柱として、かねてからバイエル無段変速機に注目していた住友重機械は昭和27年(1952年)、バイエル博士の所属するHIVAG社(リヒテンシュタイン公国)と技術提携契約を取り交わし、日本国内での生産を開始いたしました。


その後は高度成長期においてさえ日本の経済成長率をはるかに超えるペースで成長を続け、平成2年に生産累計50万台を達成いたしました。

長い歴史と、豊富な実績、そして多様化するニーズに応える豊富なシリーズ、応用製品群、そして制御機器群。

バイエル無段変速機は機械式無段変速機の文字通りのトップ製品として日本はもとより世界各国で愛用されています。



中央がバイエル博士







## ISO9001 認証取得!

弊社名古屋工場では国際品質保証規格  
ISO9001の認証を取得いたしました。  
国際レベルの品質保証体制の証しとして  
お客様のご期待に沿えるものと確信して  
おります。

## 目 次

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 1. 特長                          | 3   |
| 2. 機構                          | 5   |
| 3. 構造図                         | 7   |
| 4. シリーズ一覧                      | 9   |
| 5. 標準機種一覧表                     | 11  |
| 6. 形式                          | 16  |
| 7. E形バイエル無段変速機の選定              | 20  |
| ・標準仕様                          | 21  |
| ・選定                            | 21  |
| 出力トルク線図                        | 22  |
| 軸ラジアル荷重                        | 22  |
| 出力軸回転数範囲、出力回転方向・モーター電流値        | 23  |
| ・選定表                           | 24  |
| ・寸法図                           | 26  |
| 8. A形バイエル無段変速機の選定              | 34  |
| ・標準仕様                          | 35  |
| ・選定                            | 35  |
| 負荷係数                           | 36  |
| 出力トルク・入力容量線図                   | 36  |
| 出力軸回転数範囲、出力回転方向                | 38  |
| ・選定表                           | 39  |
| ・寸法図                           | 59  |
| 9. B形バイエル無段変速機の選定              | 80  |
| ・標準仕様                          | 81  |
| ・選定                            | 81  |
| 負荷係数                           | 82  |
| 出力トルク・入力容量線図                   | 82  |
| 出力軸回転数範囲、出力回転方向                | 84  |
| ・選定表                           | 85  |
| ・寸法図                           | 106 |
| 10. D形(NDシリーズ)バイエル<br>無段変速機の選定 | 128 |
| ・標準仕様                          | 129 |
| ・選定                            | 129 |
| 負荷係数                           | 130 |
| 出力トルク・入力容量線図                   | 130 |
| 出力軸回転数範囲、出力回転方向                | 132 |
| ・選定表                           | 133 |
| ・寸法図                           | 144 |
| 11. 技術資料                       | 152 |
| ・変速操作                          | 153 |
| ・速度検出方式                        | 157 |
| ・速度表示方式                        | 163 |
| ・リミットスイッチ方式                    | 164 |
| ・スピードセッター                      | 165 |
| ・潤滑                            | 169 |
| ・許容ラジアル・スラスト荷重                 | 174 |
| ・出力軸・低速軸・入力軸詳細寸法               | 182 |
| 12. 使用例                        | 186 |
| 13. インバータシリーズのご案内              | 187 |
| 14. サービスネットワーク                 | 189 |

E形  
小形  
専用

A形  
定出力と定トルク  
の中間特性

B形  
定出力形

D形  
広変速範囲形

技術資料



# 1. 特長

- B** 負荷容量が大きい → I ~ III  
 多くの薄い摩擦円板による独特の摩擦伝動機構により、多くの圧接点を有しているため、接触部の面圧が低く負荷容量に余裕があります。
- E** 過負荷に強い → II  
 接触部は流体摩擦に近い状態で動力を伝達しているため、ある程度過負荷が加えられても、油膜が切れて金属接触の状態になるおそれがありません。
- I** 長 寿 命 → II  
 摩擦円板には耐摩耗性に富む疲労強度の高い特殊合金鋼を使用していることと、接触面間には油膜がつねに保持される機構であることによって摩擦円板の摩耗が非常に少なく耐久性は抜群です。
- E** 高 効 率 → IV  
 摩擦接触部の圧接力・形状等の最適設計により、高効率の運転を行なうことができます。
- R** 小型・軽量 → I  
 摩擦伝動部は薄い摩擦円板群で構成されているため、大負荷容量にもかかわらず全体の形状は小形軽量です。特にE形バイエルは、小形専用機種でコンパクトになっています。  
 また、0.1kW~11kWについては世界最小の産業用交流電動機“Fシリーズ”の開発により更にコンパクトになりました。



バイエル無段変速機横形




バイエル無段変速機立形




世界初のグリース潤滑

小さくて頑丈なE形


## I 非常に多くの圧接点を有する



## II 接触部の曲率半径が大きい




## III 非常に低い面圧を実現



- 面圧が低い  
ため
- 長寿命
  - 負荷容量が大きい
  - 過負荷に強い



- V** **速度の安定性** → **I**  
 負荷変動による速度変化が少なく長時間の運転にも安定した回転を伝えます。
- A** **振動が少ない** → P. 7~8  
 回転部分は慣性モーメントが小さく、またバランスが完全にとれた設計となっているので殆ど振動はありません。
- R** **同心** → P. 8  
 入力軸・出力軸が同一心上に配置されていますから取扱い上便利です。
- I** **豊富な機種** → P. 9~16  
 いかなるご要望にもお応えできるよう、広範囲にわたる標準機種と応用機種をそろえています。
- A** **大容量** → P. 11, 12  
 現在製作している最大容量は150kWで、これは世界最大級の機械式無段変速機です。
- T** **低出力回転数での変速** → P. 23, 38, 84, 132  
 サイクロ減速機と組み合わせた「バイエル・サイクロ可変減速機」では低速度域においても広範囲の変速が可能です。
- O** **容易な変速操作** → P. 5  
 ハンドルにより変速操作は容易で、運転中負荷をかけたまま急速かつ、確実に変速できます。
- R** **高度な制御にも余裕を持って対応** → P. 154  
 オールデジタル式の新形スピードセッターSP-20D、各種遠隔操作装置と組み合わせることにより、より高度なアプリケーションが可能です。



BEIER CYCLO  
バイエル・サイクロ可変減速機


50年の歴史と400万台の実績を誇るサイクロ減速機をコンパクトに直結



スピードセッター  
SP-20D形

## IV 自動調圧カム機構

常に最適な圧接力をディスクに与える。



カム機構は、負荷の大きさに合わせてディスクの圧接力を調節します。

## V 豊富な機種、応用製品

最適な一台が必ず見つかります。

### 無段変速機本体

- 小形専用 =E形
  - ・0.1~0.75kW 変速比に6
  - ・メンテナンスフリー
  - 取付方向自由
- 定トルクと定出力の中間特性 =A形
  - ・0.2~150kW 変速比に4
  - ・横形、立形
- 定出力形 =B形
  - ・0.2~110kW 変速比に4
  - ・横形、立形
- 広変速範囲形=D形
  - ・0.4~7.5kW 変速比に10
  - ・横形、立形

### 減速機構部

- 基本形減速機構 無し
- 歯車減速機構付 減速比 2~5
- サイクロ減速機 直結形 減速比 6~1003~

### 各種仕様

- 標準仕様
- 屋外形
- 安全増防爆形
- 耐圧防爆形
- リモートコントロール装置付
- スピードセッター付
- 速度検出器内蔵形
- NEMA規格準拠
- CSA規格準拠
- 特殊電圧
- 特殊絶縁
- 熱帯処理
- 防食1種、2種
- その他



## 2. 機構

バイエル無段変速機は、多くの薄い摩擦円板により巧みに考案された摩擦

### 動力の伝達経路

■図1の入力軸①に入力された動力は歯車②③④を介して多数のスプライン軸⑤(3~8本)に伝達され、さらに多数のコーンディスク⑥(最大で一台当たり88枚)に均等に配分されます。

■コーンディスク⑥は中央に配置されたフランジディスク⑩の間に交互にはさまれており、バネ⑦とフェースカム⑨により常に最適な圧接力で押しつけられています。

■動力はコーンディスク⑥から油膜を介してフランジディスク⑩に伝達され、フェースカム⑨を経て出力軸⑧に伝わります。

\*一枚のコーンディスクはフランジディスクとの間にそれぞれ2ヵ所の接触面を有しています。

■自動調圧方式：フェースカム⑨は常に負荷に応じた推力を発生してディスクに適切な圧接力が作用する様に工夫されています。




図1

### 変速方式

■変速操作はコーンディスク群⑥をフランジディスク群⑩に出入りさせることにより行いますが、それらが同時に、正確に作動し、常に安定した回転を保つ事を目的に、リンク機構を応用した図2のような変速操作輪機構を採用しています。

■フランジディスクの接触点がコーンディスクの中心に近いほど出力軸は低速となります。(図3低速時)

■フランジディスクの接触点がコーンディスクの外周に近いほど出力軸は高速となります。(図4高速時)




図2

### 広変速範囲形(D形)の場合

■入力側と出力側にコーンディスク⑥とフランジディスク⑩とからなる摩擦伝動機構をもっています。(機種により構造は多少異なります)






図5




伝動機構をもちいた機械式無段変速機です。

**Beier**  
**Variator**<sup>®</sup>






■基準形



■A形、B形バイエル無段変速機(基準形)


A形、B形バイエル無段変速機は薄い摩擦円板による摩擦伝動機構をもつすぐれた変速機です。A形は定トルク特性と定出力特性の中間特性を持っています。B形は、定出力特性を持っています。



■D形バイエル無段変速機(基準形)


D形バイエル無段変速機は摩擦伝動機構を2段に組み合わせて、運転中連続的に広範囲(変速比は1:10)に変速できるようにしたものです。

■減速機構付



■歯車減速機構付バイエル無段変速機

歯車減速機構付バイエル無段変速機は、基準形の出力部に歯車減速機構(減速比2~5)を直結したものです。(D形なし)




■サイクロ減速機構付バイエル無段変速機  
(バイエル・サイクロ可変減速機)

サイクロ減速機構付バイエル無段変速機は基準形の出力部にサイクロ減速機を直結したもので、大きな減速比(1段形6~87・2段形121~7569)と変速が同時に得られます。



### 3. 構造図



● バイエル無段変速機カット断面イラスト

#### ■ A・B形バイエル無段変速機基準形





図 1




## ■ 主要部品

| 品番 | 部 品 名           | 品番 | 部 品 名     | 品番  | 部 品 名       | 品番  | 部 品 名 |
|----|-----------------|----|-----------|-----|-------------|-----|-------|
| 1  | ケース             | 10 | スプライン軸    | 19  | ソケット        | C-1 | 低速軸   |
| 2  | 指針窓             | 11 | 入力軸       | 20  | モータ軸        | C-2 | 外カバー  |
| 3  | 操作軸             | 12 | 揺動軸       |     |             | C-3 | 偏心体   |
| 4  | 操作ハンドル          | 13 | フェースカム I  | D-1 | フランジディスク I  | C-4 | 内ビン   |
| 5  | カバー             | 14 | フェースカム II | D-2 | フランジディスク II | C-5 | 外ビン   |
| 6  | バネ              | 15 | 排油栓       | D-3 | コーンディスク     | C-6 | 枠     |
| 7  | 出力軸 (図 2 では高速軸) | 16 | オイルゲージ    | G-1 | 入力軸歯車       | C-7 | 曲線板   |
| 8  | アーム             | 17 | コーン軸      | G-2 | 揺動中心歯車      |     |       |
| 9  | 給油栓             | 18 | ホルダー      | G-3 | スプライン軸歯車    |     |       |

## ■ バイエル・サイクロ可変減速機



## ■ E形バイエル無段変速機





# 4. シリーズ 一覧

## バイエル無段変速機基本機種

### E形 小形専用

(0.1~0.75kW)

| E形バイエル無段変速機 |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| 特性          | 定トルクと定出力の中間特性                          |
| 伝達容量        | 動力と伝達容量は速度比により変化                       |
| 出力トルク       | 低速時には高速時の2倍                            |
| 変速比         | 1:6                                    |
| 用途          | 小容量で、比較的低い回転数範囲を必要とする用途                |
| 出力回転数       | 100~600rpm (50Hz)<br>120~720rpm (60Hz) |

### A形 定トルクと定出力の中間特性

(0.2kW~150kW)

| A形バイエル無段変速機 |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 特性          | 定トルクと定出力の中間特性                             |
| 伝達容量        | 動力の伝達容量は速度比により変化                          |
| 出力トルク       | 低速時には高速時の2倍                               |
| 変速比         | 1:4                                       |
| 用途          | 負荷トルクが一定の用途あるいは右図に示すA形のトルク特性に類似した負荷トルクの用途 |
| 出力回転数<br>※2 | 300~1200rpm (50Hz)<br>360~1440rpm (60Hz)  |

### B形 定出力形

(0.2kW~110kW)


| B形バイエル無段変速機 |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 特性          | 定出力特性                                    |
| 伝達容量        | 動力の伝達容量は速度比に関係無く一定                       |
| 出力トルク       | 低速時には高速時の4倍                              |
| 変速比         | 1:4                                      |
| 用途          | 定出力特性の負荷                                 |
| 出力回転数<br>※2 | 300~1200rpm (50Hz)<br>360~1440rpm (60Hz) |

### D形 広変速範囲形


(0.4kW~7.5kW)

| D形バイエル無段変速機 |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| 特性          | 定トルクと定出力の中間特性                          |
| 伝達容量        | 動力の伝達容量は速度比により変化                       |
| 出力トルク       | 低速時には高速時の3倍                            |
| 変速比         | 1:10                                   |
| 用途          | 広範囲の変速を必要とする用途                         |
| 出力回転数       | 90~900rpm (50Hz)<br>108~1080rpm (60Hz) |


\*最適化設計により、更に大きなトルクを伝達できるようになりました。




⇒ P. 20



⇒ P. 34



⇒ P. 80



⇒ P. 128

## 減速機構

### 基準形(減速機構無し)




### 歯車減速機構付

- 基準形よりも低い出力回転数が必要な場合にございます。
- 浸炭研磨ギヤによる静粛な運転
- 減速比2~5
- D形、E形との組合せはありません。

### サイクロ<sup>®</sup>減速機付

- 歴史と実績に裏付けされた、信頼のサイクロ減速機をコンパクトに直結。
- 歯車減速機構付より更に低い出力回転数が必要な場合にございます。
- 減速比6~1003~
- 呼称はバイエル・サイクロ可変減速機となります。

サイクロ減速機の構造模型



※1 E形、A形、B形、D形の各シリーズに電動機直結形と両軸形(電動機無し)があります。  
 ※2 出力回転数は機種により若干異なります。詳しくは各シリーズの選定表をご参照ください。



## 変速操作

### 手動変速

#### □ハンドル操作式



⇒ P. 153

#### □変速指示装置付

直結形 横方向から速度を  
(CID) 確認



⇒ P. 153

L形 チェーンを介して変速



⇒ P. 153

F形 フレキシブルシャフト等を介して変速



⇒ P. 153

(E形には変速指示装置はつきません)

### 自動変速


#### □電気式遠隔操作(RC)

ウォームギヤ方式

⇒ P. 154




サイクロ減速機方式



⇒ P. 154

□油圧・空気圧式  
遠隔操作(HC)



⇒ P. 156


## 速度検出・表示

### 速度検出方式

□非接触で悪環境に強い  
電磁式センサを全シリーズに採用。⇒ P. 157



バイエル®  
無段変速機用



バイエル・サイクロ  
可変減速機用

### 速度表示方式 ⇒ P. 163

#### □指針窓



屋内形用



屋外形用



E形用

□デジタル回転計  
換算機能付



□アナログ回転計



## 各種仕様

### バイエル無段変速機部

#### □屋外仕様

- 空気抜栓が屋外用に変更されます。
- 7.5kW以下(B形のみ5.5kW以下)の機種は指針窓が屋外用に、それ以外は変速指示装置式になります。

#### □リミットスイッチ付

- ①電気式遠隔操作装置(RC)付
- ②スピードセッター付
- ③速度検出をバイエル出力軸以外の所から行なう。

以上①②③の条件下で、パイロットモーターの空転を防止するための装置です。

⇒ P. 164

## 制御機器

### □スピードセッター

バイエル無段変速機の用途を無限に広げるための自動制御装置です。



⇒ P. 165

○マイコン制御  
C-MOSCPU採用  
正確で高性能

- デジタル表示
  - デジタル設定
  - 4-20mA入力
  - 4-20mA出力
- 全て標準!

### □プログラム制御盤



### □比率制御盤



### □同調制御盤



### □外部取付デジタルスイッチ



### □2点押ボタンスイッチ



### 電動機部

#### □標準仕様

#### □屋外形

#### □特殊電圧

#### □安全増防爆形

#### □耐圧防爆形

#### □防塵形

#### □耐湿処理

#### □熱帯処理

#### □高温用

#### □船用

#### □両出軸

#### □CSA規格検定合格品

#### □NEMA規格準拠品

#### □防食形

#### □特種絶縁

#### □その他

(機種により製作可能な範囲が若干異なりますので、詳しくはご照会ください)



# 5. 標準機種一覧表

■A形 横形バイエル標準機種一覧表

| モータ容量 [kW] |               |         | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 150 | 掲載頁 |
|------------|---------------|---------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| A<br>形     | 基準形           | モータ直結形  | ☆   | ☆   | ☆    | ☆   | ☆   | ☆   | ☆   | ○   | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | —   | —   | 39  |
|            |               | 両軸形     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | 39  |
|            | 歯車減速機構付       | 減速比 2   | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | —   | —   | 40  |
|            |               | 3       | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | —   | —   | 40  |
|            |               | 4       | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | —   | —   | 41  |
|            |               | 5       | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | ●  | ●  | ●  | —   | —   | 41  |
|            |               | 減速比 6   | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 44  |
|            | サイクロ減速機付（二段形） | 8       | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 44  |
|            |               | 11      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | —  | —   | —   | 45  |
|            |               | 13      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 45  |
|            |               | 15      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | —  | —   | —   | 46  |
|            |               | 17      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 46  |
|            |               | 21      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | —  | —   | —   | 47  |
|            |               | 25      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 47  |
|            |               | 29      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | —  | —   | —   | 48  |
|            |               | 35      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 48  |
|            |               | 43      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | —   | —   | 49  |
|            |               | 51      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 49  |
|            |               | 59      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | —   | —   | 50  |
|            |               | 71      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 50  |
|            |               | 87      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | —  | —   | —   | 51  |
|            | サイクロ減速機付（三段形） | 減速比 104 | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 52  |
|            |               | 121     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 52  |
|            |               | 143     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 52  |
|            |               | 165     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 52  |
|            |               | 195     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 53  |
|            |               | 231     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 53  |
|            |               | 273     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 54  |
|            |               | 319     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 54  |
|            |               | 377     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 55  |
|            |               | 473     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 55  |
|            |               | 559     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 56  |
|            |               | 649     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 56  |
|            |               | 731     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 57  |
|            |               | 841     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 57  |
|            |               | 1003    | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 58  |

○印：電動機、サイクロ減速機付は直結形。  
 ●印：電動機、サイクロ減速機付は共通台板付。  
 ☆印：標準仕様(P.35)のものは即納品があります。

注 1. 歯車減速機構付の37kW～75kWの機種について、上表以外に減速比6、7のものも製作しています。  
 2. サイクロ減速機付は、上表の減速比より大きな減速比についても製作しています。



■A形 立形バイエル標準機種一覧表

| モータ容量〔kW〕 |               |         | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 150 | 掲載頁 |    |
|-----------|---------------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| A<br>形    | 基準形           | モータ直結形  | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | 39  |    |
|           | 歯車減速機構付       | 減速比 2   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —   | —   | 42  |    |
|           |               | 3       | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —   | —   | 42  |    |
|           |               | 4       | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —   | —   | 43  |    |
|           |               | 5       | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —   | —   | 43  |    |
|           | サイクロ減速機付（二段形） | 減速比 6   | ○   | ○    | ○   | ○   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 44  |    |
|           |               | 8       | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 44  |    |
|           |               | 11      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —   | —   | 45  |    |
|           |               | 13      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 45  |    |
|           |               | 15      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —   | —   | 46  |    |
|           |               | 17      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 46  |    |
|           |               | 21      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —   | —   | 47  |    |
|           |               | 25      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 47  |    |
|           |               | 29      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —   | —   | 48  |    |
|           |               | 35      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 48  |    |
|           |               | 43      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | —   | —   | 49 |
|           |               | 51      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 49  |    |
|           |               | 59      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | —   | —   | 50 |
|           |               | 71      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 50  |    |
|           |               | 87      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —   | —   | 51  |    |
|           | サイクロ減速機付（二段形） | 減速比 104 | ○   | ○    | ○   | ○   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 52  |    |
|           |               | 121     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 52  |    |
|           |               | 143     | ○   | ○    | ○   | ○   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 52  |    |
|           |               | 165     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 52  |    |
|           |               | 195     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 53  |    |
|           |               | 231     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 53  |    |
|           |               | 273     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 54  |    |
|           |               | 319     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | 54  |    |
| 377       |               | ○       | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 55  |     |    |
| 473       |               | ○       | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 55  |     |    |
| 559       |               | ○       | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 56  |     |    |
| 649       |               | ○       | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 56  |     |    |
| 731       |               | ○       | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 57  |     |    |
| 841       | ○             | ○       | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 57  |     |     |    |
| 1003      | ○             | ○       | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 58  |     |     |    |

○印：電動機、サイクロ減速機付は直結形。

注 1. 歯車減速機構付の11～75kWの機種については、上表以外に下記減速比のものも製作しています。

11kW～30kW 減速比 6、7、8

37kW、55kW 減速比 6、7、8、10

75kW 減速比 6、7、8

2. サイクロ減速機付は、上表の減速比より大きな減速比についても製作しています。



■B形 横形バイエル標準機種一覧表

| モータ容量 [kW] |               |         | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 掲載頁 |
|------------|---------------|---------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| B<br>形     | 基準形           | モータ直結形  | ☆   | ☆   | ☆    | ☆   | ☆   | ☆   | ○   | ○   | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | —   | 85  |
|            |               | 両軸形     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | 85  |
|            | 歯車減速機構付       | 減速比 2   | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | —  | —   | 86  |
|            |               | 3       | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | —  | —   | 86  |
|            |               | 4       | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | —  | —   | 87  |
|            |               | 5       | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | —   | —  | —  | —  | ●  | ●  | —  | —   | 87  |
|            | サイクロ減速機付（一段形） | 減速比 6   | ○   | ○   | ○    | ○   | —   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 90  |
|            |               | 8       | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 90  |
|            |               | 11      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ●  | ●  | ●  | —  | —  | —   | 91  |
|            |               | 13      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 91  |
|            |               | 15      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ●  | ●  | ●  | —  | —  | —   | 92  |
|            |               | 17      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 92  |
|            |               | 21      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ●  | ●  | ●  | —  | —  | —   | 93  |
|            |               | 25      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 93  |
|            |               | 29      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ●  | ●  | ●  | —  | —  | —   | 94  |
|            |               | 35      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 94  |
|            |               | 43      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | —  | —   | 95  |
|            |               | 51      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 95  |
|            |               | 59      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | —  | —   | 96  |
|            |               | 71      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 96  |
|            |               | 87      | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ●  | ●  | ●  | —  | —  | —   | 97  |
|            | サイクロ減速機付（二段形） | 減速比 104 | ○   | ○   | ○    | ○   | —   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 98  |
|            |               | 121     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 98  |
|            |               | 143     | ○   | ○   | ○    | ○   | —   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 99  |
|            |               | 165     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 99  |
|            |               | 195     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 100 |
|            |               | 231     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 100 |
|            |               | 273     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 101 |
|            |               | 319     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 101 |
|            |               | 377     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 102 |
|            |               | 473     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 102 |
|            |               | 559     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 103 |
|            |               | 649     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 103 |
|            |               | 731     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 104 |
|            |               | 841     | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 104 |
|            |               | 1003    | ○   | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 105 |

○印：電動機、サイクロ減速機付は直結形。  
●印：電動機、サイクロ減速機付は共通台板付。  
☆印：標準仕様(P.81)のものは即納品があります。

注 1. 歯車減速機構付の37、55kWの機種については、上表以外に減速比6、7のものも製作しています。  
2. サイクロ減速機付は、上表の減速比より大きな減速比についても製作しています。



■B形 立形バイエル標準機種一覧表

| モータ容量 [kW] |               | 0.4     | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 掲載頁 |
|------------|---------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| B<br>形     | 基準形           | モータ直結形  | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | 85  |
|            | 歯車減速機付        | 減速比 2   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | 88  |
|            |               | 3       | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | 88  |
|            |               | 4       | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | 89  |
|            |               | 5       | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | 89  |
|            | サイクロ減速機付（一段形） | 減速比 6   | ○    | ○   | ○   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 90  |
|            |               | 8       | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 90  |
|            |               | 11      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —   | 91  |
|            |               | 13      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 91  |
|            |               | 15      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —   | 92  |
|            |               | 17      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 92  |
|            |               | 21      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —   | 93  |
|            |               | 25      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 93  |
|            |               | 29      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —   | 94  |
|            |               | 35      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 94  |
|            |               | 43      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   | 95  |
|            |               | 51      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 95  |
|            |               | 59      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   | 96  |
|            |               | 71      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 96  |
|            |               | 87      | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —   | 97  |
|            | サイクロ減速機付（二段形） | 減速比 104 | ○    | ○   | ○   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 98  |
|            |               | 121     | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 98  |
|            |               | 143     | ○    | ○   | ○   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 99  |
|            |               | 165     | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 99  |
|            |               | 195     | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 100 |
|            |               | 231     | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 100 |
|            |               | 273     | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 101 |
|            |               | 319     | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 101 |
|            |               | 377     | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 102 |
|            |               | 473     | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 102 |
|            |               | 559     | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 103 |
|            |               | 649     | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 103 |
|            |               | 731     | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 104 |
|            |               | 841     | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 104 |
|            |               | 1003    | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | 105 |

○印：電動機、サイクロ減速機付は直結形。

注 1. 歯車減速機付の7.5kW～55kWの機種については、上表以外に下記のものも製作しています。

7.5～22kW 減速比 6、7、8

37～55kW 減速比 6、7、8、10、12

2. サイクロ減速機付は、上表の減速比より大きな減速比のものも製作しています。



# ■D形 バイエル標準機種一覧表

| モータ容量 [kW] |                   |         | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 掲載頁 |
|------------|-------------------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D<br>形     | 基準形               | モータ直結形  | ☆   | ☆    | ☆   | ☆   | ☆   | ☆   | ☆   | 133 |
|            |                   | 両軸形     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 133 |
|            | サイクロ減速機付<br>(一段形) | 減速比 6   | ○   | ○    | ○   | ○   | —   | —   | —   | 134 |
|            |                   | 8       | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | —   | 134 |
|            |                   | 11      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 134 |
|            |                   | 13      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 134 |
|            |                   | 15      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 134 |
|            |                   | 17      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 134 |
|            |                   | 21      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 135 |
|            |                   | 25      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 135 |
|            |                   | 29      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 135 |
|            |                   | 35      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 135 |
|            |                   | 43      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 135 |
|            |                   | 51      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 135 |
|            |                   | 59      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 136 |
|            |                   | 71      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 136 |
|            |                   | 87      | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 136 |
|            | サイクロ減速機付<br>(二段形) | 減速比 104 | ○   | ○    | ○   | ○   | —   | —   | —   | 137 |
|            |                   | 121     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 137 |
|            |                   | 143     | ○   | ○    | ○   | ○   | —   | —   | —   | 137 |
|            |                   | 165     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 137 |
|            |                   | 195     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 138 |
|            |                   | 231     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 138 |
|            |                   | 273     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 139 |
|            |                   | 319     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 139 |
|            |                   | 377     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 140 |
|            |                   | 473     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 140 |
|            |                   | 559     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 141 |
|            |                   | 649     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 141 |
|            |                   | 731     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 142 |
|            |                   | 841     | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 142 |
|            |                   | 1003    | ○   | ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 143 |

○印：電動機、サイクロ減速機付は直結形。  
 ☆印：標準仕様(P.129)のものは即納品があります。



## ■E形 バイエル標準機種一覧表

| モータ容量 [kW] |        | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 掲載頁 |
|------------|--------|-----|-----|-----|------|-----|
| 基本形        | モータ直結型 | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 24  |
|            | 両軸形    | ○   | ○   | ○   | ○    | 24  |
| サイクロ減速機付   | 減速比 6  | ☆   | ☆   | ☆   | —    | 24  |
|            | 8      | ☆   | ☆   | ☆   | —    | 24  |
|            | 11     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 24  |
|            | 13     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 24  |
|            | 15     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 24  |
|            | 17     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 24  |
|            | 21     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 25  |
|            | 25     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 25  |
|            | 29     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 25  |
|            | 35     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 25  |
|            | 43     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 25  |
|            | 51     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 25  |
|            | 59     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 25  |
|            | 71     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 25  |
|            | 87     | ☆   | ☆   | ☆   | ☆    | 25  |

○印：電動機、サイクロ減速機付は直結形。

☆印：標準仕様 (P. 21)のものは即納品があります。




# 6. 形式

## ■形式記号


### 1. 基 本




### 2. バイエル無段変速機基準形



### 3. バイエル無段変速機歯車減速機構付

















### 4. バイエル・サイクロ可変減速機





## ■標準機種・形式一覧表

| 出力軸<br>方 向         | 駆動部<br>の形式    | 出 力 部 の 形 式                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                           |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |               | 基 準 形 (減速機構なし)                                                                                        | 歯 車 減 速 機 構 付                                                                                 | サイクロ減速機構付<br>(バイエル・サイクロ可変減速機)                                                                             |
| 横<br><br><br><br>形 | 電動機直結形        | BHHM<br>(BNHM)<br>   | GHHBM<br>   | CHHBM<br>(CNHBM)<br>   |
|                    | 両軸形           | BHH<br>(BNH)<br>    | GHHB<br>   | CHHB<br>(CNHB)<br>    |
|                    | Vプリーリ駆動形      | BHHP<br>           | GHHBP<br> | CHHBP<br>            |
|                    | 駆動<br>カップリング形 | BHHK<br>           | GHHBK<br> | CHHBK<br>            |
| 立<br><br><br>形     | 電動機直結形        | BVFM<br>(BNFM)<br> | GVFBM<br> | CVVBM<br>(CNVBM)<br> |

その他応用機種 ■遠隔操作装置付 ■逆立形(A形5.5kW以下, B形3.7kW以下)  
■攪拌機用特殊立形







## 7. E形バイエル無段変速機の選定


### ■標準仕様

### ■選定

- 選定手順
- 出力トルク線図
- 軸ラジアル荷重
- 出力回転数範囲 ●出力回転方向
- モータ電流値

### ■選定表

### ■寸法図





# E形標準仕様

## ●標準機種


| 項 目     | 標 準 機 種             |
|---------|---------------------|
| 設 置 場 所 | 屋内（塵埃の少ない水のかからない場所） |
| 周 囲 温 度 | 0℃～40℃              |
| 周 囲 湿 度 | 85%以下               |
| 高 度     | 標高1000m以下           |
| 雰 囲 気   | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気がないこと |
| 取 付 方 向 | 制限なし                |
| 変 速 操 作 | ハンドル付               |
| 潤 滑 方 式 | グリース潤滑              |
| 塗 装 色   | マンセル2.5PB 7/4       |

## ●標準機種モータ

| 項 目              | 標 準 仕 様                               |
|------------------|---------------------------------------|
| 容 量 範 囲          | 0.1～0.75kW×4極三相誘導電動機                  |
| 外 被 構 造          | 0.1kW×4極＝全閉白冷形<br>0.2～0.75kW×4極＝全閉外扇形 |
| 電 源              | 200V 50/60Hz 220V 60Hz                |
| 絶 縁              | 0.1～0.4kW：E種<br>0.75kW：B種             |
| 時 間 定 格          | 連続                                    |
| 端 子 箱 位 置        | 負荷側より見て左側                             |
| 口 出 線<br>(ラ グ 式) | 3本                                    |
| 規 格              | JIS準拠                                 |

# E形選定

## ●E形バイエル無段変速機の選定手順



●選定表（24ページ）、寸法図より出力回転数、形式を確認してください。

●出力トルク線図より、実負荷トルクをチェックしてください。

注 E形バイエル無段変速機は均一荷重、1日10時間の運転条件のもとに設計されています。したがって一般のほとんどの用途には、そのままご使用いただいて差支えありませんが、使用機械の負荷条件によっては、次の負荷係数を見込む必要があります。

負荷係数

| 負荷条件<br>運転時間 | 均一荷重 | 軽衝撃荷重 | 重衝撃荷重 |
|--------------|------|-------|-------|
| ～10時間／日      | 1.0  | 1.3   | 1.6*  |
| 24時間／日       | 1.1  | 1.5   | 2.0*  |



\* 衝撃のピーク値が150%をこえる場合には、ご照会ください。

$Pr \leq Pro$  となることを確認してください。

Pr：軸ラジアル荷重〔kgf〕      Pro：出力軸（低速軸）許容ラジアル荷重（表1.3）〔Kgf〕



# E形出力トルク線図



E形  
の中間特性形  
定出力と定トルク

## 軸ラジアル荷重

バイエル無段変速機にチェンスプロケットやプーリを装着する場合は、軸ラジアル荷重の検討を行って下さい。下式で求めた軸アジアル荷重が、出力軸許容ラジアル荷重より小さくなるようにして下さい。

$$\text{軸ラジアル荷重 } Pr = \frac{T\varnothing \times Lf \times Cf \times Fs}{R}$$

$T\varnothing$  : バイエル無段変速機の出力軸における実伝達トルク [kgf・m]

$Lf$  : 荷重位置係数

$Cf$  : 連結係数

$Fs$  : 衝撃係数

$R$  : スプロケット、歯車、プーリ等のピッチ円半径 [m]

● E形バイエル無段変速機出力軸許容ラジアル荷重・荷重位置係数

表1 連結係数Cf

| 連結方式 | Cf   |
|------|------|
| チェーン | 1    |
| 歯車   | 1.25 |
| Vベルト | 1.5  |

表2 衝撃係数Fs

| 衝撃の程度       | Fs      |
|-------------|---------|
| 衝撃がほとんど無い場合 | 1       |
| 衝撃がややある場合   | 1~1.2   |
| 激しい衝撃を伴う場合  | 1.4~1.6 |




表3 許容ラジアル荷重Pro (kgf)

| バイエル枠番 | 許容ラジアル荷重 |
|--------|----------|
| 01E    | 60       |
| 02E    | 60       |
| 05E    | 60       |
| 1E     | 100      |

表4 荷重位置係数Lf

| Lmm \ 枠番      | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01E, 02E, 05E | 0.81 | 0.94 | 1.06 | 1.19 | 1.32 | —    | —    |
| 1E            | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | 1.28 |

● E形バイエル・サイクロ可変減速機 低速軸許容ラジアル荷重・荷重位置係数

表5 許容ラジアル荷重Pro (kgf)


| 減速比 \ サイクロ枠番 | 6  | 8   | 11  | 13  | 15  | 17  | 21  | 25  | 29  | 35  | 43  | 51  | 59  | 71  | 87  |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5095         | 77 | 103 | 142 | 167 | 193 | 219 | 270 | 322 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5105         | —  | —   | 303 | 358 | 413 | 468 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 5115         | —  | —   | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |

表6 荷重位置係数Lf

| 荷重位置 | Lf  |
|------|-----|
| 軸根元  | 0.8 |
| 軸中央  | 1.0 |
| 軸端   | 1.4 |



# ■E形出力回転数範囲、出力回転方向



## ●モータ電流値

モータ電流値は、定格負荷時の目安としてください。

単位: A

| 電 源    |       | 200V/50Hz |        |          | 200V/60Hz |        |          | 220V/60Hz |        |          |
|--------|-------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| モータ    | 出力回転数 | 100rpm    | 300rpm | 500rpm以上 | 120rpm    | 360rpm | 600rpm以上 | 120rpm    | 360rpm | 600rpm以上 |
|        |       |           |        |          |           |        |          |           |        |          |
| 0.1kW  |       | 0.60      | 0.63   | 0.69     | 0.48      | 0.53   | 0.60     | 0.53      | 0.57   | 0.62     |
| 0.2kW  |       | 1.0       | 1.1    | 1.2      | 0.82      | 0.93   | 1.1      | 0.90      | 0.98   | 1.1      |
| 0.4kW  |       | 1.8       | 2.0    | 2.3      | 1.4       | 1.7    | 2.0      | 1.5       | 1.8    | 2.0      |
| 0.75kW |       | 2.9       | 3.3    | 3.9      | 2.3       | 2.7    | 3.4      | 2.4       | 2.8    | 3.3      |



## 選定表 Eシリーズバイエル基準形

|         |     |         |         |
|---------|-----|---------|---------|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500    | 1800    |
| 出力回転数   | rpm | 100~600 | 120~720 |
| 周波数     | Hz  | 50      | 60      |

| 電動機<br>kW×P | 形 式      |          |         |         | 出力トルクkgf・m |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|----------|----------|---------|---------|------------|------|------------|------|
|             | 電動機直結形   |          | 両 軸 形   |         | 最低速        | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
|             | 脚取付形     | フランジ取付形  | 脚取付形    | フランジ取付形 |            |      |            |      |
| 0.1 ×4      | BNHM-01E | BNFM-01E | BNH-01E | BNF-01E | 0.29       | 0.13 | 0.24       | 0.11 |
| 0.2 ×4      | BNHM-02E | BNFM-02E | BNH-02E | BNF-02E | 0.59       | 0.26 | 0.49       | 0.22 |
| 0.4 ×4      | BNHM-05E | BNFM-05E | BNH-05E | BNF-05E | 1.1        | 0.52 | 0.88       | 0.43 |
| 0.75 ×4     | BNHM- 1E | BNFM- 1E | BNH- 1E | BNF- 1E | 1.9        | 0.98 | 1.6        | 0.81 |

E形  
選定  
基準  
可変

## 選定表 Eシリーズバイエル・サイクロ可変減速機（1段形）

減速比 6,8,11

| 減 速 比       | 6      |        | 8     |       | 11     |       |
|-------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 標準入力回転数 rpm | 1500   | 1800   | 1500  | 1800  | 1500   | 1800  |
| 出力回転数 rpm   | 17~100 | 20~120 | 13~75 | 15~90 | 9.1~55 | 11~65 |
| 周波数 Hz      | 50     | 60     | 50    | 60    | 50     | 60    |

| 電 動 機<br>kW×P | 形 式                            |                                | 出力トルクkgf・m |      | 出力トルクkgf・m |      | 出力トルクkgf・m |      | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
|               | 脚取付形                           | フランジ取付形                        | 最低速        | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 |
| 0.1 ×4        | CNHBM01E-5095<br>CNHB01E -5095 | CNVBM01E-5095<br>CNVB01E -5095 | 1.6        | 0.72 | 1.4        | 0.60 | 2.2        | 0.96 | 1.8        | 0.8 | 3.0        | 1.3 | 2.5        | 1.1 |
| 0.2 ×4        | CNHBM02E-5095<br>CNHB02E -5095 | CNVBM02E-5095<br>CNVB02E -5095 | 3.2        | 1.4  | 2.7        | 1.2  | 4.3        | 1.9  | 3.6        | 1.6 | 6.0        | 2.6 | 5.0        | 2.2 |
| 0.4 ×4        | CNHBM05E-5095<br>CNHB05E -5095 | CNVBM05E-5095<br>CNVB05E -5095 | 5.8        | 2.9  | 4.9        | 2.4  | 7.8        | 3.8  | 6.5        | 3.2 | 11         | 5.3 | 8.9        | 4.4 |
| 0.75 ×4       | CNHBM1E -5105<br>CNHB1E -5105  | CNVBM1E -5105<br>CNVB1E -5105  | —          | —    | —          | —    | —          | —    | —          | —   | 19         | 9.9 | 16         | 8.3 |

減速比 13,15,17

| 減 速 比       | 13     |        | 15     |        | 17     |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 標準入力回転数 rpm | 1500   | 1800   | 1500   | 1800   | 1500   | 1800   |
| 出力回転数 rpm   | 7.7~46 | 9.2~55 | 6.7~40 | 8.0~48 | 5.9~35 | 7.1~42 |
| 周波数 Hz      | 50     | 60     | 50     | 60     | 50     | 60     |

| 電 動 機<br>kW×P | 形 式                            |                                | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
|               | 脚取付形                           | フランジ取付形                        | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 |
| 0.1 ×4        | CNHBM01E-5095<br>CNHB01E -5095 | CNVBM01E-5095<br>CNVB01E -5095 | 3.5        | 1.6 | 2.9        | 1.3 | 4.1        | 1.8 | 3.4        | 1.5 | 4.6        | 2.0 | 3.8        | 1.7 |
| 0.2 ×4        | CNHBM02E-5095<br>CNHB02E -5095 | CNVBM02E-5095<br>CNVB02E -5095 | 7.0        | 3.1 | 5.9        | 2.6 | 8.1        | 3.6 | 6.8        | 3.0 | 9.2        | 4.1 | 7.7        | 3.4 |
| 0.4 ×4        | CNHBM05E-5095<br>CNHB05E -5095 | CNVBM05E-5095<br>CNVB05E -5095 | 13         | 6.3 | 11         | 5.2 | 15         | 7.2 | 12         | 6.0 | 15         | 8.2 | 14         | 6.8 |
| 0.75 ×4       | CNHBM1E -5105<br>CNHB1E -5105  | CNVBM1E -5105<br>CNVB1E -5105  | 23         | 12  | 19         | 9.8 | 26         | 14  | 22         | 11  | 26         | 15  | 25         | 13  |

- 注 1) 標準入力回転数以外でご使用の場合は、ご照会ください。  
 2) 上表の出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。4～8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3) ご使用にあたっては表中の出力トルク以内でご使用ください。  
 4) 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 E シリーズバイエル・サイクロ可変減速機（1 段形）

## 減速比 21,25,29

| 減速比         | 21     |        | 25   |        | 29     |        |
|-------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| 標準入力回転数 rpm | 1500   | 1800   | 1500 | 1800   | 1500   | 1800   |
| 出力回転数 rpm   | 4.8~29 | 5.7~34 | 4~24 | 4.8~29 | 3.4~21 | 4.1~25 |
| 周波数 Hz      | 50     | 60     | 50   | 60     | 50     | 60     |

| 電動機<br>kW×P | 形 式           |               | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     |
|-------------|---------------|---------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
|             | 脚取付形          | フランジ取付形       | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 |
| 0.1 ×4      | CNHBM01E-5095 | CNVBM01E-5095 | 5.7        | 2.5 | 4.7        | 2.1 | 6.8        | 3.0 | 5.6        | 2.5 | 7.8        | 3.5 | 6.5        | 2.9 |
|             | CNHB01E-5095  | CNVB01E-5095  |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |
| 0.2 ×4      | CNHBM02E-5095 | CNVBM02E-5095 | 11         | 5.1 | 9.5        | 4.2 | 14         | 6.0 | 11         | 5.0 | 15         | 7.0 | 13         | 5.8 |
|             | CNHB02E-5095  | CNVB02E-5095  |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |
| 0.4 ×4      | CNHBM05E-5095 | CNVBM05E-5095 | 15         | 10  | 15         | 8.4 | —          | —   | —          | —   | —          | —   | —          | —   |
|             | CNHB05E-5095  | CNVB05E-5095  |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |
| 0.75 ×4     | CNHBM1E-5105  | CNVBM1E-5105  | 26         | 19  | 26         | 16  | —          | —   | —          | —   | —          | —   | —          | —   |
|             | CNHB1E-5105   | CNVB1E-5105   |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |
|             | CNHBM1E-5115  | CNVBM1E-5115  | —          | —   | —          | —   | 40         | 23  | 36         | 19  | 40         | 26  | 40         | 22  |
|             | CNHB1E-5115   | CNVB1E-5115   |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |

## 減速比 35,43,51

| 減速比         | 35     |        | 43     |        | 51     |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 標準入力回転数 rpm | 1500   | 1800   | 1500   | 1800   | 1500   | 1800   |
| 出力回転数 rpm   | 2.9~17 | 3.4~21 | 2.3~14 | 2.8~17 | 2.0~12 | 2.4~14 |
| 周波数 Hz      | 50     | 60     | 50     | 60     | 50     | 60     |

| 電動機<br>kW×P | 形 式           |               | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     |
|-------------|---------------|---------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
|             | 脚取付形          | フランジ取付形       | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 |
| 0.1 ×4      | CNHBM01E-5095 | CNVBM01E-5095 | 9.5        | 4.2 | 7.9        | 3.5 | 12         | 5.2 | 9.7        | 4.3 | 14         | 6.1 | 11         | 5.1 |
|             | CNHB01E-5095  | CNVB01E-5095  |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |
| 0.2 ×4      | CNHBM02E-5095 | CNVBM02E-5095 | 15         | 8.4 | 15         | 7.0 | 15         | 10  | 15         | 8.6 | —          | —   | —          | —   |
|             | CNHB02E-5095  | CNVB02E-5095  |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |
| 0.4 ×4      | CNHBM05E-5105 | CNVBM05E-5105 | 26         | 17  | 26         | 14  | 26         | 21  | 26         | 17  | 26         | 25  | 26         | 20  |
|             | CNHB05E-5105  | CNVB05E-5105  |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |
| 0.75 ×4     | CNHBM1E-5115  | CNVBM1E-5115  | 40         | 32  | 40         | 26  | 40         | 39  | 40         | 32  | 40         | 40  | 40         | 38  |
|             | CNHB1E-5115   | CNVB1E-5115   |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |

## 減速比 59,71,87

| 減速比         | 59     |        | 71      |        | 87      |         |
|-------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 標準入力回転数 rpm | 1500   | 1800   | 1500    | 1800   | 1500    | 1800    |
| 出力回転数 rpm   | 1.7~10 | 2.0~12 | 1.4~8.5 | 1.7~10 | 1.1~6.9 | 1.4~8.3 |
| 周波数 Hz      | 50     | 60     | 50      | 60     | 50      | 60      |

| 電動機<br>kW×P | 形 式           |               | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     | 出力トルクkgf・m |     |
|-------------|---------------|---------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
|             | 脚取付形          | フランジ取付形       | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速        | 最高速 |
| 0.1 ×4      | CNHBM01E-5095 | CNVBM01E-5095 | 15         | 7.1 | 13         | 5.9 | 15         | 8.5 | 15         | 7.1 | 15         | 10  | 15         | 8.7 |
|             | CNHB01E-5095  | CNVB01E-5095  |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |
| 0.2 ×4      | CNHBM02E-5105 | CNVBM02E-5105 | 26         | 14  | 26         | 12  | 26         | 17  | 26         | 14  | 26         | 21  | 26         | 17  |
|             | CNHB02E-5105  | CNVB02E-5105  |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |
| 0.4 ×4      | CNHBM05E-5105 | CNVBM05E-5105 | 26         | 26  | 26         | 24  | 26         | 26  | 26         | 26  | 26         | 26  | 26         | 26  |
|             | CNHB05E-5105  | CNVB05E-5105  |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |
| 0.75 ×4     | CNHBM1E-5115  | CNVBM1E-5115  | 40         | 36  | 40         | 34  | 40         | 40  | 40         | 40  | 40         | 36  | 40         | 34  |
|             | CNHB1E-5115   | CNVB1E-5115   |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |

- 注 1) 標準入力回転数以外でご使用の場合は、ご照会ください。  
 2) 上表の出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。4～8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3) ご使用にあたっては表中の出力トルク以内でご使用ください。  
 4) 形式記号については17ページをご参照ください。



# E形寸法図

## 目次

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1. 共通仕様                 | P.26 |
| 2. バイエル無段変速機E形          |      |
| ・形式 BNHM(電動機直結脚取付形)     | P.27 |
| ・形式 BNFM(電動機直結フランジ取付形)  | P.28 |
| ・形式 BNH(両軸脚取付形)         | P.29 |
| ・形式 BNF(両軸フランジ取付形)      | P.29 |
| 3. バイエル・サイクロ可変減速機       |      |
| ・形式 CNHBM(電動機直結脚取付形)    | P.30 |
| ・形式 CNVBM(電動機直結フランジ取付形) | P.32 |

## 共通仕様

1. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、屋内形、連続定格、電源は200V 50/60Hz 220V 60Hzを標準としております。

絶縁の種類は下記を標準としております。

| 極数 | 出力 (kW) | 絶縁の種類 |
|----|---------|-------|
| 4  | 0.1~0.4 | E 種   |
|    | 0.75    | B 種   |


特性はJIS C 4210によっています。

寸法図中、DM, L寸法は多少現物と異なる場合があります。


2. 入・出力軸寸法公差……JIS B 0401-1976 “h6”です。
3. キーはJIS B 1301-1976平行キーによっています。
4. フランジ部嵌合寸法公差はJIS B 0401-1976によっています。
5. 標準塗装色……マンセル 2.5PB 7/4
6. 本寸法図は予告なしで変更する場合があります。



〔図 1〕



〔図 2〕




(mm)


| 項 | 図番 | 形 式      | DM  | L   | 重 量<br>(kg) |
|---|----|----------|-----|-----|-------------|
| 1 | 1  | BNHM-01E | 119 | 293 | 9.5         |
| 2 | 1  | BNHM-02E | 124 | 335 | 11          |
| 3 | 1  | BNHM-05E | 124 | 355 | 12          |
| 4 | 2  | BNHM-1E  | 148 | 449 | 19          |



〔図 1〕



〔図 2〕




(mm)


| 項 | 図番 | 形 式      | DM  | L   | 重 量<br>(kg) |
|---|----|----------|-----|-----|-------------|
| 1 | 1  | BNFM-01E | 119 | 293 | 13          |
| 2 | 1  | BNFM-02E | 124 | 335 | 14          |
| 3 | 1  | BNFM-05E | 124 | 355 | 15          |
| 4 | 2  | BNFM-1E  | 148 | 449 | 24          |




〔図 1〕




〔図 2〕



〔図 3〕



〔図 4〕



(mm)


| 項 | 図番 | 形式      | L   | 重量<br>(kg) |
|---|----|---------|-----|------------|
| 1 | 1  | BNH-01E | 214 | 5.5        |
| 2 | 1  | BNH-02E | 214 | 5.5        |
| 3 | 1  | BNH-05E | 214 | 5.5        |
| 4 | 2  | BNH-1E  | 292 | 12         |

(mm)


| 項 | 図番 | 形式      | L   | 重量<br>(kg) |
|---|----|---------|-----|------------|
| 5 | 3  | BNF-01E | 214 | 8.5        |
| 6 | 3  | BNF-02E | 214 | 8.5        |
| 7 | 3  | BNF-05E | 214 | 8.5        |
| 8 | 4  | BNF-1E  | 292 | 16         |



〔図 1〕



〔図 2〕




(mm)


| 項 | 図番 | 形 式           | DM  | L   | 重 量<br>(kg) |
|---|----|---------------|-----|-----|-------------|
| 1 | 1  | CNHBM01E-5095 | 119 | 440 | 21          |
| 2 | 1  | CNHBM02E-5095 | 124 | 482 | 22          |
| 3 | 1  | CNHBM05E-5095 | 124 | 502 | 23          |
| 4 | 2  | CNHBM02E-5105 | 124 | 510 | 26          |
| 5 | 2  | CNHBM05E-5105 | 124 | 530 | 27          |



[図 1]



[図 2]




(mm)


| 項 | 図番 | 形 式          | DM  | L   | 重 量<br>(kg) |
|---|----|--------------|-----|-----|-------------|
| 1 | 1  | CNHBM1E-5105 | 148 | 608 | 34          |
| 2 | 2  | CNHBM1E-5115 | 148 | 628 | 44          |



〔図 1〕



〔図 2〕




(mm)


| 項 | 図番 | 形 式           | DM  | L   | 重 量<br>(kg) |
|---|----|---------------|-----|-----|-------------|
| 1 | 1  | CNVBM01E-5095 | 119 | 440 | 20          |
| 2 | 1  | CNVBM02E-5095 | 124 | 482 | 21          |
| 3 | 1  | CNVBM05E-5095 | 124 | 502 | 22          |
| 4 | 2  | CNVBM02E-5105 | 124 | 510 | 25          |
| 5 | 2  | CNVBM05E-5105 | 124 | 530 | 26          |



〔図 1〕



〔図 2〕



(mm)

| 項 | 図番 | 形 式          | DM  | L   | 重 量<br>(kg) |
|---|----|--------------|-----|-----|-------------|
| 1 | 1  | CNVBM1E-5105 | 148 | 608 | 33          |
| 2 | 2  | CNVBM1E-5115 | 148 | 628 | 43          |



## 8. A形バイエル無段変速機の選定

### ■標準仕様

### ■選定

- 選定手順 ●選定例
- 負荷係数 ●出力トルク
- 出力トルク線図 ●入力容量線図
- 出力回転数範囲 ●出力回転方向

### ■選定表

### ■寸法図

A形  
定出力と中間特性  
のトルク特性図





## A形標準仕様

### ●標準機種

| 項 目     | 標 準 機 種                                  |
|---------|------------------------------------------|
| 設 置 場 所 | 屋内（塵埃の少ない水のかからない場所）                      |
| 周 囲 温 度 | -10℃～40℃                                 |
| 周 囲 湿 度 | 85%以下                                    |
| 高 度     | 標高1000m以下                                |
| 雰 囲 気   | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気がないこと                      |
| 取 付 方 向 | 水平取付（横形）・出力軸下向垂直取付（立形）                   |
| 変 速 操 作 | ハンドル付<br>（但し、150A、200A形は、電気式遠隔操作（RC）となる） |
| 潤 滑 方 式 | 油浴式<br>油強制潤滑方式（横形50A～200A、立形N10A～200A）   |
| 塗 装 色   | マンセル10B 5/3                              |

注）50A形以上は潤滑油冷却装置が別置となります。

### ●標準機種モータ

| 項 目              | 標 準 仕 様                                                   |                     |          |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 容 量 範 囲          | 0.2kW×4極～ 11kW×4極<br>15kW×6極～ 30kW×6極<br>37kW×8極～150kW×8極 |                     |          |           |
| 外 被 構 造          | 全閉外扇形                                                     |                     |          |           |
| 電 源              | 200V 50/60Hz 220V 60Hz                                    |                     |          |           |
| 絶 縁              | 極数<br>絶縁                                                  | 4                   | 6        | 8         |
|                  | E種                                                        | 0.2, 0.4kW          |          |           |
|                  | B種                                                        | 0.75～11kW           | 15       |           |
|                  | F種                                                        |                     | 22, 30   | 37～150    |
| 時 間 定 格          | 連続                                                        |                     |          |           |
| 端 子 箱 位 置        | 負荷側より見て左側                                                 |                     |          |           |
| 口 出 線<br>(ラ グ 式) | 極数<br>口出線                                                 | 4                   | 6        | 8         |
|                  | 3本                                                        | 0.2～7.5kW<br>(直入始動) |          |           |
|                  | 6本                                                        | ※11kW               | ※15～30kW | ※37～150kW |
| 規 格              | JIS準拠                                                     |                     |          |           |

注）※部で人-△起動方式を必要とする場合は、ご注文時にご指示ください。

## A形選定

### ●A形バイエル無段変速機の選定手順、選定例

| 選 定 手 順                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 選 定 例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>実伝達トルクの確認</div> <div>↓</div> <div>負荷係数の確認（36ページ）</div> <div>↓</div> <div>等価トルクの算出<br/>等価トルク＝実伝達トルク×負荷係数</div> <div>↓</div> <div>必要出力回転数の確認</div> <div>↓</div> <div>基準形、減速歯車付（減速比）の選定（38ページ）</div> <div>↓</div> <div>選定表へ（39～59ページ）</div> <div>↓</div> <div>出力回転数のチェック</div> <div>↓</div> <div>等価トルクのチェック</div> <div>↓</div> <div>機種の決定</div> <div>↓</div> <div>形式の決定（17ページ）</div> <div>↓</div> <div>寸法の確認（59～79ページ）</div> <div>↓</div> <div>ラジアル・スラスト荷重のチェック（174～178ページ）</div> <div>↓</div> <div>潤滑方式の確認（169～170ページ）</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●負荷特性：トルク一定</li> <li>●実伝達トルク：5kgf・m</li> <li>●負荷条件：均一荷重 1日10時間運転<br/>負荷係数＝1.0</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>●等価トルク＝5×1.0＝5kgf・m</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>●必要出力回転数：500～1000rpm</li> <li>●電源周波数：60Hz</li> <li>●必要出力回転数範囲より、基準形を選定</li> <li>●必要出力回転数の高速側（1000rpm）で等価算出トルク（5kgf・m）を許容できる機種を選定</li> </ul><br><div>↓</div> <p>N10A</p> |



A形バイエル無段変速機は均一荷重、1日10時間の運転条件のもとに設計されています。したがって一般のほとんどの用途には、そのままご使用いただいて差支えありませんが、使用機械の負荷条件によっては、次の負荷係数を見込む必要があります。

#### 負荷係数

| 負荷条件<br>運転時間 | 均一荷重 | 軽衝撃荷重 | 重衝撃荷重 |
|--------------|------|-------|-------|
| ～10時間/日      | 1.0  | 1.3   | 1.6※  |
| 24時間/日       | 1.1  | 1.5   | 2.0※  |



※衝撃のピーク値が150%をこえる場合には、  
ご照会ください。

下記のような特殊な条件で運転される場合には、それぞれの負荷条件に応じた負荷係数を見込む必要がありますのでご照会ください。

- (1) 始動停止が頻繁な場合
- (2) 負荷GD<sup>2</sup>が大きい場合
- (3) 負荷変動が大きい場合
- (4) 急激な停止を伴う場合

特に負荷GD<sup>2</sup>が大きい場合は、クッションスタートが必要となる場合がありますのでご照会ください。

#### ■A形出力トルク線図







1. A形バイエル無段変速機の設定にあたっては左図出力トルク線図をご利用ください。
2. 各速度比における許容入力容量は、下図入力容量線図に示すとおり、出力回転数が低下するにたがって低下します。
3. 入力回転数が標準入力回転数以下でご使用の場合は許容入力容量が次のとおり変わります。  
許容入力容量(kW)＝  
入力容量× $\frac{\text{使用入力回転数}}{\text{標準入力回転数}}$
4. 入力回転数が標準入力回転数以上でご使用の場合は、ご照会ください。
5. 必要な出力回転数範囲に応じて、38ページのA形バイエル無段変速機・出力回転数範囲表から適当な機種をご選定ください。

#### ※こんなときは……

- 出力回転数が低くなるにつれ、上表の値よりも更に大きな出力トルクを必要とする場合。  
□ 定出力(定馬力)特性を持ったB形シリーズをご利用ください。□ P.80
- 必要な変速比(最高出力回転数/最低出力回転数)が4より大きく10以下の場合。  
□ 広変速範囲のD形シリーズをご利用ください。□ P.128



## ■A形入力容量線図



### ●両軸形のVプーリ駆動について

両軸形の機種をプーリ駆動する場合には、入力軸には、下表のプーリより径の大きなプーリを取付けてください。

| バイエル<br>枠 番 | プーリ<br>呼び 径 | 形式 | 溝数 |
|-------------|-------------|----|----|
| N02A        | 100         | A  | 1  |
| N05A        | 125         | A  | 1  |
| N1A         | 150         | A  | 1  |
| N2A         | 150         | A  | 2  |
| N3A         | 180         | A  | 2  |
| N5A         | 180         | B  | 2  |
| N8A         | 224         | B  | 3  |
| N10A        | 224         | B  | 3  |
| 150A        | 560         | 8V | 4  |
| 200A        | 560         | 8V | 6  |

(注) プーリ形式の詳細はJIS B 1854 およびJIS B 1855をご参照ください。



■A形出力回転数範囲、出力回転方向

| 出力部                             |      | 出力回転数 rpm |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   | 選定表頁 | 出力回転方向<br>(入力回転方向に対して) |      |   |   |  |            |     |
|---------------------------------|------|-----------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|----|---|---|---|--|-----|---|---|---|---|------|------------------------|------|---|---|--|------------|-----|
| 機構                              | 減速比  | 0.1       |   |   |   |   | 1 |   |  |   |   | 10 |   |   |   |  | 100 |   |   |   |   |      |                        | 1000 |   |   |  |            |     |
| 基準形                             |      |           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 |  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    |                        | 2    | 3 | 4 |  | 39         | 逆回転 |
| 歯車減速機構付                         | 2    |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 横40<br>立42 | 逆回転 |
|                                 | 3    |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 横40<br>立42 |     |
|                                 | 4    |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 横41<br>立43 |     |
|                                 | 5    |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 横41<br>立43 |     |
| (バイエル・サイクロ可変減速機)<br>サイクロ減速機付1段形 | 6    |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 44         | 同回転 |
|                                 | 8    |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 44         |     |
|                                 | 11   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 45         |     |
|                                 | 13   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 45         |     |
|                                 | 15   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 46         |     |
|                                 | 17   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 46         |     |
|                                 | 21   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 47         |     |
|                                 | 25   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 47         |     |
|                                 | 29   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 48         |     |
|                                 | 35   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 48         |     |
|                                 | 43   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 49         |     |
|                                 | 51   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 49         |     |
|                                 | 59   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 50         |     |
|                                 | 71   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 50         |     |
|                                 | 87   |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 51         |     |
| (バイエル・サイクロ可変減速機)<br>サイクロ減速機付2段形 | 104  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 52         | 逆回転 |
|                                 | 121  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 52         |     |
|                                 | 143  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 52         |     |
|                                 | 165  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 52         |     |
|                                 | 195  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 53         |     |
|                                 | 231  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 53         |     |
|                                 | 273  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 54         |     |
|                                 | 319  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 54         |     |
|                                 | 377  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 55         |     |
|                                 | 473  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 55         |     |
|                                 | 559  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 56         |     |
|                                 | 649  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 56         |     |
|                                 | 731  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 57         |     |
|                                 | 841  |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 57         |     |
|                                 | 1003 |           |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |  |     |   |   |   |   |      |                        |      |   |   |  | 58         |     |

A形  
定出力と定トルク特性

(注) 上表以外にもさらに大きな減速比のものも製作しています。



# 選定表

## A形バイエル基準形

0.2~11kW

|         |     |          |          |
|---------|-----|----------|----------|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500     | 1800     |
| 出力回転数   | rpm | 300~1200 | 360~1440 |
| 周波数     | Hz  | 50       | 60       |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                              |                |           |      | 変速範囲      | 入力容量 kW |      | 出力トルク kgf・m |      | 入力容量 kW |      | 出力トルク kgf・m |      |
|-------------|----------------------------------|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|-------------|------|---------|------|-------------|------|
|             | 横 形                              | 寸法図頁           | 立 形       | 寸法図頁 |           | 最低速     | 最高速  | 最低速         | 最高速  | 最低速     | 最高速  | 最低速         | 最高速  |
| 0.2 ×4      | BHHM-N02A<br>BHH -N02A           | 60<br>66       | —         | —    | 0.20~0.80 | 0.14    | 0.2  | 0.31        | 0.12 | 0.14    | 0.2  | 0.26        | 0.10 |
| 0.4 ×4      | BHHM-N05A<br>BHH -N05A           | 60<br>66       | BVFM-N05A | 70   | 0.20~0.80 | 0.22    | 0.4  | 0.54        | 0.26 | 0.22    | 0.4  | 0.45        | 0.22 |
| 0.75 ×4     | BHHM-N1A<br>BHH -N1A             | 60<br>66       | BVFM-N1A  | 70   | 0.20~0.80 | 0.44    | 0.75 | 1.1         | 0.49 | 0.44    | 0.75 | 0.89        | 0.41 |
| 1.5 ×4      | BHHM-N2A<br>BHH -N2A             | 60<br>66       | BVFM-N2A  | 70   | 0.20~0.80 | 0.83    | 1.5  | 2.0         | 0.98 | 0.83    | 1.5  | 1.7         | 0.81 |
| 2.2 ×4      | BHHM-N3A<br>BHH -N3A             | 60<br>66       | BVFM-N3A  | 70   | 0.20~0.80 | 1.7     | 2.2  | 4.0         | 1.4  | 1.7     | 2.2  | 3.4         | 1.2  |
| 3.7 ×4      | BHHM-N5A<br>BHH -N5A             | 61<br>66       | BVFM-N5A  | 70   | 0.20~0.80 | 2.4     | 3.7  | 5.9         | 2.4  | 2.4     | 3.7  | 4.9         | 2.0  |
| 5.5 ×4      | BHHM-N8A<br>BHH -N8A             | 61<br>66       | BVFM-N8A  | 70   | 0.20~0.80 | 4.1     | 5.5  | 9.9         | 3.6  | 4.1     | 5.5  | 8.3         | 3.0  |
| 7.5 ×4      | BHHM-N10A<br>BHH -N10A           | 61<br>66       | BVFM-N10A | 71   | 0.20~0.80 | 6.1     | 7.5  | 15          | 4.9  | 6.1     | 7.5  | 12          | 4.1  |
| 11 ×4       | BHHM-15A<br>BHHP-15A<br>BHHK-15A | 61<br>67<br>67 | BVFM-15A  | —    | 0.20~0.80 | 8.3     | 11   | 20          | 7.2  | 8.3     | 11   | 17          | 6.0  |

15kW

|         |     |          |          |
|---------|-----|----------|----------|
| 標準入力回転数 | rpm | 1000     | 1200     |
| 出力回転数   | rpm | 280~1120 | 335~1340 |
| 周波数     | Hz  | 50       | 60       |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                              |                |          |      | 変速範囲      | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------|------|-----------|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|
|             | 横 形                              | 寸法図頁           | 立 形      | 寸法図頁 |           | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 15 ×6       | BHHM-20A<br>BHHP-20A<br>BHHK-20A | 62<br>67<br>67 | BVFM-20A | —    | 0.28~1.12 | 12      | 15  | 32          | 10  | 12      | 15  | 26          | 8.7 |

22, 30kW

|         |     |          |          |
|---------|-----|----------|----------|
| 標準入力回転数 | rpm | 1000     | 1200     |
| 出力回転数   | rpm | 270~1080 | 324~1296 |
| 周波数     | Hz  | 50       | 60       |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                                 |                |          |      | 変速範囲      | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
|-------------|-------------------------------------|----------------|----------|------|-----------|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|
|             | 横 形                                 | 寸法図頁           | 立 形      | 寸法図頁 |           | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 22 ×6       | BHHM-30A-BP<br>BHHP-30A<br>BHHK-30A | 62<br>67<br>67 | BVFM-30A | —    | 0.27~1.08 | 17      | 22  | 45          | 16  | 17      | 22  | 37          | 13  |
| 30 ×6       | BHHM-40A-BP<br>BHHP-40A<br>BHHK-40A | 62<br>67<br>67 | BVFM-40A | —    | 0.27~1.08 | 24      | 30  | 66          | 22  | 24      | 30  | 55          | 18  |

37~75kW

|         |     |         |          |
|---------|-----|---------|----------|
| 標準入力回転数 | rpm | 750     | 900      |
| 出力回転数   | rpm | 232~928 | 279~1116 |
| 周波数     | Hz  | 50      | 60       |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                    |          |           |      | 変速範囲      | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
|-------------|------------------------|----------|-----------|------|-----------|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|
|             | 横 形                    | 寸法図頁     | 立 形       | 寸法図頁 |           | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 37 ×8       | BHHP-50A<br>BHHK-50A   | 68<br>68 | BVFM-50A  | —    | 0.31~1.24 | 24      | 37  | 76          | 31  | 24      | 37  | 63          | 26  |
| 55 ×8       | BHHP-75A<br>BHHK-75A   | 68<br>68 | BVFM-75A  | —    | 0.31~1.24 | 41      | 55  | 130         | 46  | 41      | 55  | 105         | 38  |
| 75 ×8       | BHHP-100A<br>BHHK-100A | 68<br>68 | BVFM-100A | —    | 0.31~1.24 | 61      | 75  | 190         | 63  | 61      | 75  | 160         | 52  |

110, 150kW

|         |     |         |          |
|---------|-----|---------|----------|
| 標準入力回転数 | rpm | 750     | 900      |
| 出力回転数   | rpm | 244~976 | 293~1172 |
| 周波数     | Hz  | 50      | 60       |

| 電動機<br>kW×P | 形 式      |      |           |      | 変速範囲       | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
|-------------|----------|------|-----------|------|------------|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|
|             | 横 形      | 寸法図頁 | 立 形       | 寸法図頁 |            | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 110 ×8      | BHH-150A | 69   | BVFM-150A | —    | 0.325~1.30 | 83      | 110 | 245         | 88  | 83      | 110 | 205         | 73  |
| 150 ×8      | BHH-200A | 69   | BVFM-200A | —    | 0.325~1.30 | 120     | 150 | 365         | 120 | 120     | 150 | 300         | 100 |



# 選定表

# A形バイエル歯車減速機構付（横形）

減速比 2, 3

0.2~11kW

| 電動機      |               | 形式  |   | 2    |      |      |      |      |      |      |      | 3    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|---------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |               |     |   | 1500 |      |      |      | 1800 |      |      |      | 1500 |      |      |      | 1800 |      |      |      |
|          |               |     |   | rpm  |      |      |      | rpm  |      |      |      | rpm  |      |      |      | rpm  |      |      |      |
|          |               |     |   | Hz   |      |      |      | Hz   |      |      |      | Hz   |      |      |      | Hz   |      |      |      |
| kW×P     |               | 寸法図 |   | 最低速  | 最高速  | 最低速  | 最高速  | 最低速  | 最高速  | 最低速  | 最高速  | 最低速  | 最高速  | 最低速  | 最高速  | 最低速  | 最高速  | 最低速  | 最高速  |
| 0.2 × 4  | GHHBMN02A-G10 | 63  | — | 0.14 | 0.2  | 0.59 | 0.23 | 0.14 | 0.2  | 0.50 | 0.19 | 0.14 | 0.2  | 0.89 | 0.35 | 0.14 | 0.2  | 0.74 | 0.29 |
|          |               |     |   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 0.4 × 4  | GHHBMN05A-G10 | 63  | — | 0.22 | 0.4  | 1.0  | 0.49 | 0.22 | 0.4  | 0.85 | 0.41 | 0.22 | 0.4  | 1.5  | 0.74 | 0.22 | 0.4  | 1.3  | 0.62 |
|          |               |     |   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 0.75 × 4 | GHHBMN 1A-G10 | 63  | — | 0.44 | 0.75 | 2.0  | 0.93 | 0.44 | 0.75 | 1.7  | 0.77 | 0.44 | 0.75 | 3.1  | 1.4  | 0.44 | 0.75 | 2.5  | 1.2  |
|          |               |     |   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 1.5 × 4  | GHHBMN 2A-G20 | 63  | — | 0.83 | 1.5  | 3.8  | 1.9  | 0.83 | 1.5  | 3.2  | 1.5  | 0.83 | 1.5  | 5.7  | 2.8  | 0.83 | 1.5  | 4.8  | 2.3  |
|          |               |     |   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 2.2 × 4  | GHHBMN 3A-G20 | 63  | — | 1.7  | 2.2  | 7.6  | 2.7  | 1.7  | 2.2  | 6.4  | 2.3  | 1.7  | 2.2  | 11   | 4.1  | 1.7  | 2.2  | 9.6  | 3.4  |
|          |               |     |   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 3.7 × 4  | GHHBMN 5A-G30 | 64  | — | 2.4  | 3.7  | 11   | 4.6  | 2.4  | 3.7  | 9.3  | 3.8  | 2.4  | 3.7  | 17   | 6.9  | 2.4  | 3.7  | 14   | 5.7  |
|          |               |     |   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 5.5 × 4  | GHHBMN 8A-G30 | 64  | — | 4.1  | 5.5  | 19   | 6.8  | 4.1  | 5.5  | 16   | 5.7  | 2.8  | 5.5  | 19   | 10   | 2.8  | 5.5  | 16   | 8.5  |
|          |               |     |   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 7.5 × 4  | GHHBMN10A-G40 | 64  | — | 6.1  | 7.5  | 28   | 9.3  | 6.1  | 7.5  | 23   | 7.7  | 6.1  | 7.5  | 42   | 14   | 6.1  | 7.5  | 35   | 12   |
|          |               |     |   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 11 × 4   | GHHBM15A-G50  | 64  | — | 8.3  | 11   | 38   | 14   | 8.3  | 11   | 32   | 11   | 8.3  | 11   | 57   | 20   | 8.3  | 11   | 48   | 17   |
|          |               |     |   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

15kW

| 電動機    |              | 形式  |   | 2    |     |     |     |      |     |     |     | 3    |     |     |     |      |     |     |     |
|--------|--------------|-----|---|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|        |              |     |   | 1000 |     |     |     | 1200 |     |     |     | 1000 |     |     |     | 1200 |     |     |     |
|        |              |     |   | rpm  |     |     |     | rpm  |     |     |     | rpm  |     |     |     | rpm  |     |     |     |
|        |              |     |   | Hz   |     |     |     | Hz   |     |     |     | Hz   |     |     |     | Hz   |     |     |     |
| kW×P   |              | 寸法図 |   | 最低速  | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速  | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速  | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速  | 最高速 | 最低速 | 最高速 |
| 15 × 6 | GHHBM20A-G60 | 65  | — | 12   | 15  | 60  | 20  | 12   | 15  | 50  | 17  | 12   | 15  | 87  | 29  | 12   | 15  | 72  | 24  |
|        |              |     |   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   |
|        |              |     |   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   |

22, 30kW

| 電動機    |                 | 形式  |   | 2    |     |     |     |      |     |     |     | 3    |     |     |     |      |     |     |     |
|--------|-----------------|-----|---|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|        |                 |     |   | 1000 |     |     |     | 1200 |     |     |     | 1000 |     |     |     | 1200 |     |     |     |
|        |                 |     |   | rpm  |     |     |     | rpm  |     |     |     | rpm  |     |     |     | rpm  |     |     |     |
|        |                 |     |   | Hz   |     |     |     | Hz   |     |     |     | Hz   |     |     |     | Hz   |     |     |     |
| kW×P   |                 | 寸法図 |   | 最低速  | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速  | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速  | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速  | 最高速 | 最低速 | 最高速 |
| 22 × 6 | GHHBM30A-G70-BP | 65  | — | 17   | 22  | 85  | 30  | 17   | 22  | 71  | 25  | 17   | 22  | 130 | 46  | 17   | 22  | 110 | 38  |
|        |                 |     |   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   |
|        |                 |     |   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   |
| 30 × 6 | GHHBM40A-G70-BP | 65  | — | 24   | 30  | 125 | 41  | 24   | 30  | 105 | 34  | 24   | 30  | 190 | 62  | 24   | 30  | 160 | 52  |
|        |                 |     |   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   |
|        |                 |     |   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   | —    | —   | —   | —   |

37~75kW

| 電動機    |               | 形式  |   | 2   |     |     |     |     |     |     |     | 3   |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|---------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |               |     |   | 750 |     |     |     | 900 |     |     |     | 750 |     |     |     | 900 |     |     |     |
|        |               |     |   | rpm |     |     |     | rpm |     |     |     | rpm |     |     |     | rpm |     |     |     |
|        |               |     |   | Hz  |     |     |     | Hz  |     |     |     | Hz  |     |     |     | Hz  |     |     |     |
| kW×P   |               | 寸法図 |   | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 |
| 37 × 8 | GHHBP 50A-G80 | —   | — | 24  | 37  | 140 | 58  | 24  | 37  | 120 | 48  | 24  | 37  | 215 | 87  | 24  | 37  | 180 | 72  |
|        |               |     |   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| 55 × 8 | GHHBP 75A-G80 | —   | — | 41  | 55  | 240 | 86  | 41  | 55  | 200 | 71  | 41  | 55  | 360 | 130 | 41  | 55  | 300 | 105 |
|        |               |     |   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| 75 × 8 | GHHBP100A-G80 | —   | — | 61  | 75  | 355 | 115 | 61  | 75  | 295 | 97  | 61  | 75  | 535 | 175 | 61  | 75  | 445 | 145 |
|        |               |     |   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |

(注) 1. 入力回転数について

- 電動機標準入力回転数以上の入力回転数でご使用の場合はご照会ください。
- 電動機標準入力回転数以下の入力回転数でご使用の場合は許容入力容量が次のとおり変わりますので許容入力容量以内でご使用ください。

$$\text{許容入力容量(kW)} = \text{入力容量} \times \frac{\text{使用入力回転数}}{\text{標準入力回転数(1500、1000、750)}}$$

2. 出力回転数について

上表の出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3%~5%のスリップがあるものとしてお選びください。

3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表

# A形バイエル歯車減速機構付 (横形)

減速比 4, 5

0.2~11kW

| 電動機      |  | 減速比           |    | 4           |      |             |      |         |      |             |      | 5       |      |             |      |         |      |             |      |
|----------|--|---------------|----|-------------|------|-------------|------|---------|------|-------------|------|---------|------|-------------|------|---------|------|-------------|------|
|          |  |               |    | 標準入力回転数 rpm |      |             |      | 1500    |      |             |      | 1800    |      |             |      | 1500    |      |             |      |
| kW×P     |  | 形式            |    | 出力回転数 rpm   |      |             |      | 75~300  |      |             |      | 90~360  |      |             |      | 60~240  |      |             |      |
|          |  |               |    | 周波数 Hz      |      |             |      | 50      |      |             |      | 60      |      |             |      | 50      |      |             |      |
|          |  |               |    | 入力容量 kW     |      | 出力トルク kgf・m |      | 入力容量 kW |      | 出力トルク kgf・m |      | 入力容量 kW |      | 出力トルク kgf・m |      | 入力容量 kW |      | 出力トルク kgf・m |      |
|          |  |               |    | 最低速         | 最高速  | 最低速         | 最高速  | 最低速     | 最高速  | 最低速         | 最高速  | 最低速     | 最高速  | 最低速         | 最高速  | 最低速     | 最高速  | 最低速         | 最高速  |
| 0.2 × 4  |  | GHHBMN02A-G10 | 63 | 0.14        | 0.2  | 1.2         | 0.46 | 0.14    | 0.2  | 0.99        | 0.39 | 0.14    | 0.2  | 1.5         | 0.58 | 0.14    | 0.2  | 1.2         | 0.48 |
|          |  |               | —  | —           | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    |
| 0.4 × 4  |  | GHHBMN05A-G10 | 63 | 0.22        | 0.4  | 2.0         | 0.99 | 0.22    | 0.4  | 1.7         | 0.82 | 0.22    | 0.4  | 2.5         | 1.2  | 0.22    | 0.4  | 2.1         | 1.0  |
|          |  |               | —  | —           | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    |
| 0.75 × 4 |  | GHHBMN 1A-G10 | 63 | 0.44        | 0.75 | 4.1         | 1.9  | 0.44    | 0.75 | 3.4         | 1.5  | 0.37    | 0.75 | 4.3         | 2.3  | 0.37    | 0.75 | 3.6         | 1.9  |
|          |  |               | —  | —           | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    |
| 1.5 × 4  |  | GHHBMN 2A-G20 | 63 | 0.83        | 1.5  | 7.6         | 3.7  | 0.83    | 1.5  | 6.4         | 3.1  | 0.82    | 1.5  | 9.5         | 4.6  | 0.82    | 1.5  | 7.9         | 3.9  |
|          |  |               | —  | —           | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    |
| 2.2 × 4  |  | GHHBMN 3A-G20 | 63 | 1.0         | 2.2  | 9.3         | 5.4  | 1.0     | 2.2  | 7.7         | 4.5  | 0.82    | 2.2  | 9.5         | 6.8  | 0.82    | 2.2  | 7.9         | 5.7  |
|          |  |               | —  | —           | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    |
| 3.7 × 4  |  | GHHBMN 5A-G30 | 64 | 2.2         | 3.7  | 20          | 9.1  | 2.2     | 3.7  | 17          | 7.6  | 1.5     | 3.7  | 17          | 11   | 1.5     | 3.7  | 14          | 9.5  |
|          |  |               | —  | —           | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    |
| 5.5 × 4  |  | GHHBMN 8A-G30 | 64 | 2.2         | 5.5  | 20          | 14   | 2.2     | 5.5  | 17          | 11   | 1.5     | 5.5  | 17          | 17   | 1.5     | 5.5  | 14          | 14   |
|          |  |               | —  | —           | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    |
| 7.5 × 4  |  | GHHBMN10A-G40 | 64 | 4.7         | 7.5  | 44          | 19   | 4.7     | 7.5  | 36          | 15   | 3.1     | 7.5  | 36          | 23   | 3.1     | 7.5  | 30          | 19   |
|          |  |               | —  | —           | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    |
| 11 × 4   |  | GHHBM 15A-G50 | 64 | 8.3         | 11   | 76          | 27   | 8.3     | 11   | 64          | 23   | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    |
|          |  |               | —  | —           | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    | —       | —    | —           | —    |

15kW

| 電動機    |  | 減速比          |    | 4           |     |             |     |         |     |             |     | 5       |     |             |     |         |     |             |     |
|--------|--|--------------|----|-------------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|
|        |  |              |    | 標準入力回転数 rpm |     |             |     | 1000    |     |             |     | 1200    |     |             |     | —       |     |             |     |
| kW×P   |  | 形式           |    | 出力回転数 rpm   |     |             |     | 70~280  |     |             |     | 84~336  |     |             |     | —       |     |             |     |
|        |  |              |    | 周波数 Hz      |     |             |     | 50      |     |             |     | 60      |     |             |     | 50      |     |             |     |
|        |  |              |    | 入力容量 kW     |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
|        |  |              |    | 最低速         | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 15 × 6 |  | GHHBM20A-G60 | 65 | 12          | 15  | 120         | 40  | 12      | 15  | 100         | 33  | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   |
|        |  |              | —  | —           | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   |

22, 30kW

| 電動機    |  | 減速比             |    | 4           |     |             |     |         |     |             |     | 5       |     |             |     |         |     |             |     |
|--------|--|-----------------|----|-------------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|
|        |  |                 |    | 標準入力回転数 rpm |     |             |     | 1000    |     |             |     | 1200    |     |             |     | —       |     |             |     |
| kW×P   |  | 形式              |    | 出力回転数 rpm   |     |             |     | 67~268  |     |             |     | 80~320  |     |             |     | —       |     |             |     |
|        |  |                 |    | 周波数 Hz      |     |             |     | 50      |     |             |     | 60      |     |             |     | 50      |     |             |     |
|        |  |                 |    | 入力容量 kW     |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
|        |  |                 |    | 最低速         | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 22 × 6 |  | GHHBM30A-G70-BP | 65 | 17          | 22  | 170         | 61  | 17      | 22  | 140         | 51  | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   |
|        |  |                 | —  | —           | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   |
| 30 × 6 |  | GHHBM40A-G70-BP | 65 | 24          | 30  | 250         | 83  | 24      | 30  | 210         | 69  | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   |
|        |  |                 | —  | —           | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   |

37~75kW

| 電動機    |  | 減速比           |   | 4           |     |             |     |         |     |             |     | 5       |     |             |     |         |     |             |     |
|--------|--|---------------|---|-------------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|
|        |  |               |   | 標準入力回転数 rpm |     |             |     | 750     |     |             |     | 900     |     |             |     | 750     |     |             |     |
| kW×P   |  | 形式            |   | 出力回転数 rpm   |     |             |     | 57~228  |     |             |     | 69~276  |     |             |     | 46~184  |     |             |     |
|        |  |               |   | 周波数 Hz      |     |             |     | 50      |     |             |     | 60      |     |             |     | 50      |     |             |     |
|        |  |               |   | 入力容量 kW     |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
|        |  |               |   | 最低速         | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 37 × 8 |  | GHHBP 50A-G80 | — | 24          | 37  | 295         | 120 | 24      | 37  | 245         | 100 | 24      | 37  | 365         | 150 | 24      | 37  | 300         | 125 |
|        |  |               | — | —           | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   |
| 55 × 8 |  | GHHBP 75A-G80 | — | 41          | 55  | 495         | 180 | 41      | 55  | 415         | 150 | 41      | 55  | 610         | 220 | 41      | 55  | 510         | 185 |
|        |  |               | — | —           | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   |
| 75 × 8 |  | GHHBP100A-G80 | — | 61          | 75  | 735         | 245 | 61      | 75  | 615         | 205 | 45      | 75  | 680         | 300 | 45      | 75  | 565         | 250 |
|        |  |               | — | —           | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   | —       | —   | —           | —   |



# 選定表

# A形バイエル歯車減速機構付（立形）

減速比 2, 3

0.4~7.5kW

| 電 動 機    |  | 形 式           |  | 2            |      |            |     |         |      |            |      | 3       |      |            |     |         |      |            |     |         |  |  |  |
|----------|--|---------------|--|--------------|------|------------|-----|---------|------|------------|------|---------|------|------------|-----|---------|------|------------|-----|---------|--|--|--|
|          |  |               |  | 減 速 比        |      |            |     | 1500    |      |            |      | 1800    |      |            |     | 1500    |      |            |     | 1800    |  |  |  |
|          |  |               |  | 標準入力回転数 rpm  |      |            |     | 1500    |      |            |      | 1800    |      |            |     | 1500    |      |            |     | 1800    |  |  |  |
|          |  |               |  | 出力 回 転 数 rpm |      |            |     | 150~600 |      |            |      | 180~720 |      |            |     | 100~400 |      |            |     | 120~480 |  |  |  |
| 周 波 数 Hz |  |               |  | 50           |      |            |     | 60      |      |            |      | 50      |      |            |     | 60      |      |            |     |         |  |  |  |
| kW×P     |  | 寸法図頁          |  | 入力容量 kW      |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量 kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |      | 出力トルクkgf・m |     |         |  |  |  |
|          |  |               |  | 最低速          | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速     | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速  | 最低速        | 最高速 |         |  |  |  |
| 0.4 ×4   |  | GVFBMN05A-G10 |  | 72           | 0.22 | 0.4        | 1.0 | 0.49    | 0.22 | 0.4        | 0.85 | 0.41    | 0.22 | 0.4        | 1.5 | 0.74    | 0.22 | 0.4        | 1.3 | 0.62    |  |  |  |
| 0.75 ×4  |  | GVFBMN 1A-G10 |  | 72           | 0.44 | 0.75       | 2.0 | 0.93    | 0.44 | 0.75       | 1.7  | 0.77    | 0.44 | 0.75       | 3.1 | 1.4     | 0.44 | 0.75       | 2.5 | 1.2     |  |  |  |
| 1.5 ×4   |  | GVFBMN 2A-G20 |  | 72           | 0.83 | 1.5        | 3.8 | 1.9     | 0.83 | 1.5        | 3.2  | 1.5     | 0.83 | 1.5        | 5.7 | 2.8     | 0.83 | 1.5        | 4.8 | 2.3     |  |  |  |
| 2.2 ×4   |  | GVFBMN 3A-G20 |  | 72           | 1.7  | 2.2        | 7.6 | 2.7     | 1.7  | 2.2        | 6.4  | 2.3     | 1.7  | 2.2        | 11  | 4.1     | 1.7  | 2.2        | 9.6 | 3.4     |  |  |  |
| 3.7 ×4   |  | GVFBMN 5A-G30 |  | 72           | 2.4  | 3.7        | 11  | 4.6     | 2.4  | 3.7        | 9.3  | 3.8     | 2.4  | 3.7        | 17  | 6.9     | 2.4  | 3.7        | 14  | 5.7     |  |  |  |
| 5.5 ×4   |  | GVFBMN 8A-G30 |  | 72           | 4.1  | 5.5        | 19  | 6.8     | 4.1  | 5.5        | 16   | 5.7     | 2.8  | 5.5        | 19  | 10      | 2.8  | 5.5        | 16  | 8.5     |  |  |  |
| 7.5 ×4   |  | GVFBMN10A-G40 |  | 73           | 6.1  | 7.5        | 28  | 9.3     | 6.1  | 7.5        | 23   | 7.7     | 6.1  | 7.5        | 42  | 14      | 6.1  | 7.5        | 35  | 12      |  |  |  |

11kW

| 電 動 機 |  | 形 式          |  | 2           |  |        |  |              |  |        |  | 3            |  |        |  |              |  |        |  |              |  |     |  |
|-------|--|--------------|--|-------------|--|--------|--|--------------|--|--------|--|--------------|--|--------|--|--------------|--|--------|--|--------------|--|-----|--|
|       |  |              |  | 減 速 比       |  |        |  | 1500         |  |        |  | 1800         |  |        |  | 1500         |  |        |  | 1800         |  |     |  |
|       |  |              |  | 標準入力回転数 rpm |  |        |  | 出力 回 転 数 rpm |  |        |  | 出力 回 転 数 rpm |  |        |  | 出力 回 転 数 rpm |  |        |  | 出力 回 転 数 rpm |  |     |  |
|       |  |              |  | 周 波 数 Hz    |  |        |  | 周 波 数 Hz     |  |        |  | 周 波 数 Hz     |  |        |  | 周 波 数 Hz     |  |        |  | 周 波 数 Hz     |  |     |  |
| kW×P  |  | 寸法図頁         |  | 最低速         |  | 最高速    |  | 最低速          |  | 最高速    |  | 最低速          |  | 最高速    |  | 最低速          |  | 最高速    |  | 最低速          |  | 最高速 |  |
| 11 ×4 |  | GVFBM15A-G50 |  | —           |  | 8.3 11 |  | 40 14        |  | 8.3 11 |  | 34 12        |  | 8.3 11 |  | 58 20        |  | 8.3 11 |  | 48 17        |  |     |  |

15kW

| 電 動 機       |  | 形 式          |  | 2       |  |       |  |         |  |       |  | 3      |  |       |  |         |  |       |  |       |  |
|-------------|--|--------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|-------|--|--------|--|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|
|             |  |              |  | 1000    |  |       |  | 1200    |  |       |  | 1000   |  |       |  | 1200    |  |       |  |       |  |
|             |  |              |  | 141~564 |  |       |  | 169~676 |  |       |  | 91~364 |  |       |  | 109~436 |  |       |  |       |  |
|             |  |              |  | 50      |  |       |  | 60      |  |       |  | 50     |  |       |  | 60      |  |       |  |       |  |
| 標準入力回転数 rpm |  | 出力回転数 rpm    |  | 周波数 Hz  |  | 減速比   |  | 減速比     |  | 減速比   |  | 減速比    |  | 減速比   |  | 減速比     |  |       |  |       |  |
| kW×P        |  | 寸法図頁         |  | 最低速     |  | 最高速   |  | 最低速     |  | 最高速   |  | 最低速    |  | 最高速   |  | 最低速     |  | 最高速   |  |       |  |
| 15 × 6      |  | GVFBM20A-G60 |  | —       |  | 12 15 |  | 60 20   |  | 12 15 |  | 50 16  |  | 12 15 |  | 93 31   |  | 12 15 |  | 77 25 |  |

22, 30kW

|       |  |              |  | 減 速 比        |     |            |     | 2       |     |            |     | 3       |     |            |     |         |     |            |     |        |  |  |  |
|-------|--|--------------|--|--------------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|--------|--|--|--|
|       |  |              |  | 標準入力回転数 rpm  |     |            |     | 1000    |     |            |     | 1200    |     |            |     | 1000    |     |            |     | 1200   |  |  |  |
|       |  |              |  | 出力 回 転 数 rpm |     |            |     | 135~540 |     |            |     | 162~648 |     |            |     | 82~328  |     |            |     | 98~392 |  |  |  |
|       |  |              |  | 周 波 数 Hz     |     |            |     | 50      |     |            |     | 60      |     |            |     | 50      |     |            |     | 60     |  |  |  |
| 電 動 機 |  | 形 式          |  | 入力容量 kW      |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     |        |  |  |  |
|       |  |              |  | 寸法図頁         | 最低速 | 最高速        | 最低速 | 最高速     | 最低速 | 最高速        | 最低速 | 最高速     | 最低速 | 最高速        | 最低速 | 最高速     | 最低速 | 最高速        | 最低速 | 最高速    |  |  |  |
| 22 ×6 |  | GVFBM30A-G70 |  | —            | 17  | 22         | 85  | 30      | 17  | 22         | 71  | 25      | 17  | 22         | 140 | 50      | 17  | 22         | 115 | 41     |  |  |  |
| 30 ×6 |  | GVFBM40A-G70 |  | —            | 24  | 30         | 125 | 41      | 24  | 30         | 105 | 34      | 24  | 30         | 205 | 68      | 24  | 30         | 170 | 56     |  |  |  |

(注) 1. 入力回転数について

- 電動機標準入力回転数以上の入力回転数でご使用の場合はご照会ください。
- 電動機標準入力回転数以下の入力回転数でご使用の場合は許容入力容量が次のとおり変わりますので許容入力容量以内でご使用ください。

$$\text{許容入力容量(kW)} = \text{入力容量} \times \frac{\text{使用入力回転数}}{\text{標準入力回転数(1500、1000、750)}}$$

2. 出力回転数について

上表の出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3%~5%のスリップがあるものとしてお選びください。

3. 形式記号については17ページをご参照ください。

A形  
選定  
横  
4, 5  
立  
2, 3



# 選定表

## A形バイエル歯車減速機構付（立形）

減速比 4, 5

0.4~11kW

|         |  |               | 4           |      |  |         |        |             |      |         | 5      |             |      |         |        |             |     |         |        |             |     |  |
|---------|--|---------------|-------------|------|--|---------|--------|-------------|------|---------|--------|-------------|------|---------|--------|-------------|-----|---------|--------|-------------|-----|--|
|         |  |               | 標準入力回転数 rpm |      |  |         | 1500   |             |      |         | 1800   |             |      |         | 1500   |             |     |         | 1800   |             |     |  |
|         |  |               | 出力回転数 rpm   |      |  |         | 75~300 |             |      |         | 90~360 |             |      |         | 60~240 |             |     |         | 72~288 |             |     |  |
|         |  |               | 周波数 Hz      |      |  |         | 50     |             |      |         | 60     |             |      |         | 50     |             |     |         | 60     |             |     |  |
| 電 動 機   |  | 形 式           |             | 寸法図例 |  | 入力容量 kW |        | 出力トルク kgf・m |      | 入力容量 kW |        | 出力トルク kgf・m |      | 入力容量 kW |        | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |        | 出力トルク kgf・m |     |  |
|         |  |               |             |      |  | 最低速     | 最高速    | 最低速         | 最高速  | 最低速     | 最高速    | 最低速         | 最高速  | 最低速     | 最高速    | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速    | 最低速         | 最高速 |  |
| kW×P    |  |               |             |      |  | 最低速     | 最高速    | 最低速         | 最高速  | 最低速     | 最高速    | 最低速         | 最高速  | 最低速     | 最高速    | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速    | 最低速         | 最高速 |  |
| 0.4 ×4  |  | GVFBMN05A-G10 |             | 72   |  | 0.22    | 0.4    | 2.0         | 0.99 | 0.22    | 0.4    | 1.7         | 0.82 | 0.22    | 0.4    | 2.5         | 1.2 | 0.22    | 0.4    | 2.1         | 1.0 |  |
| 0.75 ×4 |  | GVFBMN 1A-G10 |             | 72   |  | 0.44    | 0.75   | 4.1         | 1.9  | 0.44    | 0.75   | 3.4         | 1.5  | 0.37    | 0.75   | 4.3         | 2.3 | 0.37    | 0.75   | 3.6         | 1.9 |  |
| 1.5 ×4  |  | GVFBMN 2A-G20 |             | 72   |  | 0.83    | 1.5    | 7.7         | 3.7  | 0.83    | 1.5    | 6.4         | 3.1  | 0.82    | 1.5    | 9.5         | 4.6 | 0.82    | 1.5    | 7.9         | 3.9 |  |
| 2.2 ×4  |  | GVFBMN 3A-G20 |             | 72   |  | 1.0     | 2.2    | 9.3         | 5.4  | 1.0     | 2.2    | 7.7         | 4.5  | 0.82    | 2.2    | 9.5         | 6.8 | 0.82    | 2.2    | 7.9         | 5.7 |  |
| 3.7 ×4  |  | GVFBMN 5A-G30 |             | 72   |  | 2.2     | 3.7    | 20          | 9.1  | 2.2     | 3.7    | 17          | 7.6  | 1.5     | 3.7    | 17          | 11  | 1.5     | 3.7    | 14          | 9.5 |  |
| 5.5 ×4  |  | GVFBMN 8A-G30 |             | 72   |  | 2.2     | 5.5    | 20          | 14   | 2.2     | 5.5    | 17          | 11   | 1.5     | 5.5    | 17          | 17  | 1.5     | 5.5    | 14          | 14  |  |
| 7.5 ×4  |  | GVFBMN10A-G40 |             | 73   |  | 4.7     | 7.5    | 44          | 19   | 4.7     | 7.5    | 36          | 15   | 3.1     | 7.5    | 36          | 23  | 3.1     | 7.5    | 30          | 19  |  |
| 11 ×4   |  | GVFBM 15A-G50 |             | —    |  | 8.3     | 11     | 76          | 27   | 8.3     | 11     | 64          | 23   | 8.3     | 11     | 96          | 34  | 8.3     | 11     | 80          | 28  |  |

15kW

| 電 動 機       |  | 形 式    | 4       |     |             |     |         |     |             |     | 5       |     |             |     |         |     |             |     |
|-------------|--|--------|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|
|             |  |        | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
|             |  |        | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
|             |  |        | 寸法図例    |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  | 1000   | 1200    |     | 1000        |     | 1200    |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  | 69~276 | 83~332  |     | 57~228      |     | 68~272  |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  | 50     | 60      |     | 50          |     | 60      |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 入力容量 kW     |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 標準入力回転数 rpm |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力回転数 rpm   |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 減速比         |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
| 出力トルク kgf・m |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |
|             |  |        |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |         |     |             |     |

22, 30kW

| 電 動 機 |  | 形 式          |   | 4       |     |            |     |         |     |            |     | 5       |     |            |     |         |     |            |     |    |
|-------|--|--------------|---|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|----|
|       |  |              |   | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     |    |
|       |  |              |   | 寸法図例    |     | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 |    |
|       |  |              |   | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 |    |
| kW×P  |  |              |   | —       | 17  | 22         | 175 | 61      | 17  | 22         | 145 | 51      | 17  | 22         | 210 | 74      | 17  | 22         | 175 | 62 |
| 22 ×6 |  | GVFBM30A-G70 | — | 17      | 22  | 175        | 61  | 17      | 22  | 145        | 51  | 17      | 22  | 210        | 74  | 17      | 22  | 175        | 62  |    |
| 30 ×6 |  | GVFBM40A-G70 | — | 24      | 30  | 255        | 83  | 24      | 30  | 215        | 69  | 24      | 30  | 310        | 100 | 24      | 30  | 255        | 84  |    |

37~75kW

| 電 動 機 |  | 形 式           | 寸法図例 | 4       |     |            |     |         |     |            |     | 5       |     |            |     |         |     |            |     |     |     |
|-------|--|---------------|------|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|-----|-----|
|       |  |               |      | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     |     |     |
|       |  |               |      | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 |     |     |
|       |  |               |      | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 |     |     |
| kW×P  |  |               |      | 24      | 37  | 285        | 120 | 24      | 37  | 235        | 98  | 24      | 37  | 360        | 150 | 24      | 37  | 300        | 125 |     |     |
| 37 ×8 |  | GVFBM 50A-G81 | —    |         |     | 41         | 55  | 480     | 175 | 41         | 55  | 400     | 145 | 41         | 55  | 600     | 220 | 41         | 55  | 500 | 185 |
| 55 ×8 |  | GVFBM 75A-G81 | —    |         |     | 61         | 75  | 710     | 240 | 61         | 75  | 595     | 200 | 61         | 75  | 895     | 300 | 61         | 75  | 745 | 250 |
| 75 ×8 |  | GVFBM100A-G81 | —    |         |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |     |     |

(注) 1. 入力回転数について

- 電動機標準入力回転数以上の入力回転数でご使用の場合はご照会ください。
- 電動機標準入力回転数以下の入力回転数でご使用の場合は許容入力容量が次のとおり変わりますので許容入力容量以内でご使用ください。

$$\text{許容入力容量(kW)} = \text{入力容量} \times \frac{\text{使用入力回転数}}{\text{標準入力回転数(1500, 1000, 750)}}$$

2. 出力回転数について

上表の出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3%~5%のスリップがあるものとしてお選びください。

3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機（1段形）

減速比 6, 8

0.2～5.5kW

| 減速比     |     | 6      |  |        |  | 8      |  |        |  |
|---------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   | rpm | 50～200 |  | 60～240 |  | 37～150 |  | 45～180 |  |
| 周波数     | Hz  | 50     |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電 動 機<br>kW×P | 形 式                              |          | 入力容量kW         |          | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     |
|---------------|----------------------------------|----------|----------------|----------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|-----|
|               | 横 形                              | 寸法<br>図質 | 立 形            | 寸法<br>図質 | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 |
| 0.2 ×4        | CHHBMN02A-4085<br>CHHB N02A-4085 | 74<br>—  | —              | —        | 0.14       | 0.2  | 1.7    | 0.68 | 0.14       | 0.2  | 1.4    | 0.56 | 0.14       | 0.2  | 2.3    | 0.90 | 0.14       | 0.2  | 1.9    | 0.75 | —          | —   |
| 0.4 ×4        | CHHBMN05A-4095<br>CHHB N05A-4095 | 74<br>—  | CVVBMN05A-4095 | 77       | 0.22       | 0.4  | 3.0    | 1.4  | 0.22       | 0.4  | 2.5    | 1.2  | 0.22       | 0.4  | 4.0    | 1.9  | 0.22       | 0.4  | 3.3    | 1.6  | —          | —   |
| 0.75 ×4       | CHHBMN1A -4095<br>CHHB N1A -4095 | 74<br>—  | CVVBMN1A -4095 | 77       | 0.44       | 0.75 | 6.0    | 2.7  | 0.44       | 0.75 | 5.0    | 2.3  | 0.44       | 0.75 | 7.9    | 3.6  | 0.44       | 0.75 | 6.6    | 3.0  | —          | —   |
| 1.5 ×4        | CHHBMN2A -4115<br>CHHB N2A -4115 | 74<br>—  | CVVBMN2A -4115 | 77       | 0.83       | 1.5  | 11     | 5.4  | 0.83       | 1.5  | 9.3    | 4.5  | 0.83       | 1.5  | 15     | 7.2  | 0.83       | 1.5  | 12     | 6.0  | —          | —   |
| 2.2 ×4        | CHHBMN3A -4115<br>CHHB N3A -4115 | 74<br>—  | CVVBMN3A -4115 | 77       | 1.7        | 2.2  | 22     | 7.9  | 1.7        | 2.2  | 19     | 6.6  | 1.7        | 2.2  | 30     | 11   | 1.7        | 2.2  | 25     | 8.8  | —          | —   |
| 3.7 ×4        | CHHBMN5A -4165<br>CHHB N5A -4165 | 75<br>—  | CVVBMN5A -4165 | 78       | —          | —    | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | 2.4  | 3.7    | 44   | 18         | 2.4  | 3.7    | 36   | 15         |     |
| 5.5 ×4        | CHHBMN8A -4165<br>CHHB N8A -4165 | 75<br>—  | CVVBMN8A -4165 | 78       | —          | —    | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | 4.1  | 5.5    | 73   | 26         | 4.1  | 5.5    | 61   | 22         |     |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3～5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。

A形  
選定  
立  
4, 5  
1段  
6, 8



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機 (1段形)

減速比 11, 13

0.2~11kW

| 減速比         |  |  |  | 11     |  |        |  | 13    |  |        |  |
|-------------|--|--|--|--------|--|--------|--|-------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 1500   |  | 1800   |  | 1500  |  | 1800   |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  |  | 27~109 |  | 33~131 |  | 23~92 |  | 28~111 |  |
| 周波数 Hz      |  |  |  | 50     |  | 60     |  | 50    |  | 60     |  |

| 電 動 機   | 形 式                                                |                 | 入力容量kW          |      | 出力t/分 kgf·m |      | 入力容量kW |      | 出力t/分 kgf·m |      | 入力容量kW |      | 出力t/分 kgf·m |      | 入力容量kW |      | 出力t/分 kgf·m |      |     |     |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-------------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|-------------|------|-----|-----|
|         | kW×P                                               | 横 形<br>寸法<br>図号 | 立 形<br>寸法<br>図号 | 最低速  | 最高速         | 最低速  | 最高速    | 最低速  | 最高速         | 最低速  | 最高速    | 最低速  | 最高速         | 最低速  | 最高速    | 最低速  | 最高速         |      |     |     |
| 0.2 ×4  | CHHBMN02A-4085<br>CHHB N02A-4085                   | 74<br>—         | —               | 0.14 | 0.2         | 3.2  | 1.2    | 0.14 | 0.2         | 2.7  | 1.0    | 0.14 | 0.2         | 3.8  | 1.5    | 0.14 | 0.2         | 3.1  | 1.2 |     |
| 0.4 ×4  | CHHBMN05A-4095<br>CHHB N05A-4095                   | 74<br>—         | CVVBMN05A-4095  | 77   | 0.22        | 0.4  | 5.5    | 2.6  | 0.22        | 0.4  | 4.5    | 2.2  | 0.22        | 0.4  | 6.4    | 3.1  | 0.22        | 0.4  | 5.4 | 2.6 |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1A -4095<br>CHHB N1A -4095                   | 74<br>—         | CVVBMN1A -4095  | 77   | 0.44        | 0.75 | 11     | 5.0  | 0.44        | 0.75 | 9.1    | 4.1  | 0.38        | 0.75 | 11     | 5.9  | 0.44        | 0.75 | 11  | 4.9 |
| 1.5 ×4  | CHHBMN2A -4115<br>CHHB N2A -4115                   | 74<br>—         | CVVBMN2A -4115  | 77   | 0.83        | 1.5  | 20     | 9.9  | 0.83        | 1.5  | 17     | 8.3  | 0.83        | 1.5  | 24     | 12   | 0.83        | 1.5  | 20  | 9.8 |
| 2.2 ×4  | CHHBMN3A -4115<br>CHHB N3A -4115                   | 74<br>—         | CVVBMN3A -4115  | 77   | 1.7         | 2.2  | 41     | 15   | 1.7         | 2.2  | 34     | 12   | 1.7         | 2.2  | 48     | 17   | 1.7         | 2.2  | 40  | 14  |
| 3.7 ×4  | CHHBMN5A -4165<br>CHHB N5A -4165                   | 75<br>—         | CVVBMN5A -4165  | 78   | 2.4         | 3.7  | 60     | 24   | 2.4         | 3.7  | 50     | 20   | 2.4         | 3.7  | 71     | 29   | 2.4         | 3.7  | 59  | 24  |
| 5.5 ×4  | CHHBMN8A -4165<br>CHHB N8A -4165                   | 75<br>—         | CVVBMN8A -4165  | 78   | 4.1         | 5.5  | 100    | 36   | 4.1         | 5.5  | 84     | 30   | 4.1         | 5.5  | 120    | 43   | 4.1         | 5.5  | 99  | 36  |
| 7.5 ×4  | CHHBMN10A-4175<br>CHHB N10A-4175                   | 75<br>—         | CVVBMN10A-4175  | 79   | 6.1         | 7.5  | 150    | 50   | 6.1         | 7.5  | 125    | 41   | 6.1         | 7.5  | 175    | 59   | 6.1         | 7.5  | 150 | 49  |
| 11 ×4   | CHHBM15A -4185<br>CHHBP15A -4185<br>CHHBK15A -4185 | 76<br>—<br>—    | CVVBM15A -4185  | —    | 8.3         | 11   | 205    | 73   | 8.3         | 11   | 170    | 61   | 8.3         | 11   | 240    | 86   | 8.3         | 11   | 200 | 72  |

15kW

| 減速比         |  |  |  | 11     |  |        |  | 13 |  |    |  |
|-------------|--|--|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 1000   |  | 1200   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  |  | 25~102 |  | 31~122 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                                             |              | 寸法<br>図号       | 立 形 | 寸法<br>図号 | 入力容量kW |     | 出力t/分 kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力t/分 kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力t/分 kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力t/分 kgf·m |     |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------|-----|----------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|
|             |                                                 |              |                |     |          | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 15 ×6       | CHHBM20A 4215<br>CHHBP20A 4215<br>CHHBK20A 4215 | 76<br>—<br>— | CVVBM20A -4215 | —   | —        | 12     | 15  | 320         | 105 | 12     | 15  | 270         | 89  | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |

22, 30kW

| 減速比         |  |  |  | 11    |  |        |  | 13 |  |    |  |
|-------------|--|--|--|-------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 1000  |  | 1200   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  |  | 25~98 |  | 29~118 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  |  | 50    |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式               |   | 寸法<br>図号       | 立 形 | 寸法<br>図号 | 入力容量kW |     | 出力t/分 kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力t/分 kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力t/分 kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力t/分 kgf·m |     |
|-------------|-------------------|---|----------------|-----|----------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|
|             |                   |   |                |     |          | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 22 ×6       | CHHBM30A -4235-BP | — | CVVBM30A -4235 | —   | —        | 17     | 22  | 455         | 160 | 17     | 22  | 380         | 135 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |
| 30 ×6       | CHHBM40A -4235-BP | — | CVVBM40A -4235 | —   | —        | 24     | 30  | 665         | 220 | 24     | 30  | 555         | 185 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |

37, 55kW

| 減速比         |  |  |  | 11    |  |        |  | 13 |  |    |  |
|-------------|--|--|--|-------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 750   |  | 900    |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  |  | 21~85 |  | 25~101 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  |  | 50    |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式               |   | 寸法<br>図号       | 立 形 | 寸法<br>図号 | 入力容量kW |     | 出力t/分 kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力t/分 kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力t/分 kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力t/分 kgf·m |     |
|-------------|-------------------|---|----------------|-----|----------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|
|             |                   |   |                |     |          | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 37 ×8       | CHHBM50A -4255-BP | — | CVVBM50A -4255 | —   | —        | 24     | 37  | 775         | 315 | 24     | 37  | 645         | 265 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |
| 55 ×8       | CHHBM75A -4255-BP | — | CVVBM75A -4255 | —   | —        | 41     | 55  | 1300        | 470 | 41     | 55  | 1100        | 390 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機（1段形）

減速比 15, 17

0.2~11kW

| 減速比     |  |     |  | 15    |  |       |  | 17    |  |       |  |
|---------|--|-----|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 1500  |  | 1800  |  | 1500  |  | 1800  |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 20~80 |  | 24~96 |  | 18~71 |  | 21~85 |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50    |  | 60    |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                                                |              |                |          | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|
|             | 横 形                                                | 寸法<br>図貫     | 立 形            | 寸法<br>図貫 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02A-4085<br>CHHB N02A-4085                   | 74<br>—      | —              | —        | 0.14   | 0.2  | 4.3        | 1.7 | 0.14   | 0.2  | 3.6        | 1.4 | 0.14   | 0.2  | 4.9        | 1.9 | 0.14   | 0.2  | 4.1        | 1.6 |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05A-4095<br>CHHB N05A-4095                   | 74<br>—      | CVVBMN05A-4095 | 77       | 0.22   | 0.4  | 7.4        | 3.6 | 0.22   | 0.4  | 6.2        | 3.0 | 0.22   | 0.4  | 8.4        | 4.1 | 0.22   | 0.4  | 7.0        | 3.4 |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1A -4095<br>CHHB N1A -4095                   | 74<br>—      | CVVBMN1A -4095 | 77       | 0.38   | 0.75 | 13         | 6.8 | 0.44   | 0.75 | 12         | 5.6 | 0.34   | 0.75 | 13         | 7.7 | 0.41   | 0.75 | 13         | 6.4 |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2A -4115<br>CHHB N2A -4115                   | 74<br>—      | CVVBMN2A -4115 | 77       | 0.83   | 1.5  | 28         | 14  | 0.83   | 1.5  | 23         | 11  | 0.83   | 1.5  | 32         | 15  | 0.83   | 1.5  | 26         | 13  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3A -4115<br>CHHB N3A -4115                   | 74<br>—      | CVVBMN3A -4115 | 77       | 1.5    | 2.2  | 52         | 20  | 1.7    | 2.2  | 47         | 17  | 1.4    | 2.2  | 52         | 22  | 1.6    | 2.2  | 52         | 19  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5A -4165<br>CHHB N5A -4165                   | 75<br>—      | CVVBMN5A -4165 | 78       | 2.4    | 3.7  | 82         | 33  | 2.4    | 3.7  | 68         | 28  | 2.4    | 3.7  | 93         | 38  | 2.4    | 3.7  | 77         | 32  |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8A -4165<br>CHHB N8A -4165                   | 75<br>—      | CVVBMN8A -4165 | 78       | 4.1    | 5.5  | 140        | 50  | 4.1    | 5.5  | 115        | 41  | 4.1    | 5.5  | 155        | 56  | 4.1    | 5.5  | 130        | 47  |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10A-4175<br>CHHB N10A-4175                   | 75<br>—      | CVVBMN10A-4175 | 79       | 6.1    | 7.5  | 205        | 68  | 6.1    | 7.5  | 170        | 56  | 6.1    | 7.5  | 230        | 77  | 6.1    | 7.5  | 195        | 64  |
| 11 ×4       | CHHBM15A -4185<br>CHHBP15A -4185<br>CHHBK15A -4185 | 76<br>—<br>— | CVVBM15A -4185 | —        | 8.3    | 11   | 280        | 99  | 8.3    | 11   | 235        | 83  | 8.3    | 11   | 315        | 110 | 8.3    | 11   | 265        | 94  |

A形  
選定  
1段  
11, 13  
15, 17

15kW

| 減速比     |  |     |  | 15    |  |       |  | 17 |  |    |  |
|---------|--|-----|--|-------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 1000  |  | 1200  |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 19~75 |  | 22~90 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                                                |              |                |          | 入力容量kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力トルクkgf・m |     |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|--------|-----|------------|-----|--------|-----|------------|-----|--------|-----|------------|-----|--------|-----|------------|-----|
|             | 横 形                                                | 寸法<br>図貫     | 立 形            | 寸法<br>図貫 | 最低速    | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速        | 最高速 |
| 15 ×6       | CHHBM20A -4215<br>CHHBP20A -4215<br>CHHBK20A -4215 | 76<br>—<br>— | CVVBM20A -4215 | —        | 12     | 15  | 440        | 145 | 12     | 15  | 365        | 120 | —      | —   | —          | —   | —      | —   | —          | —   |

22, 30kW

| 減速比     |  |     |  | 15    |  |       |  | 17 |  |    |  |
|---------|--|-----|--|-------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 1000  |  | 1200  |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 18~72 |  | 22~86 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式               |          |                |          | 入力容量kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力トルクkgf・m |     |
|-------------|-------------------|----------|----------------|----------|--------|-----|------------|-----|--------|-----|------------|-----|--------|-----|------------|-----|--------|-----|------------|-----|
|             | 横 形               | 寸法<br>図貫 | 立 形            | 寸法<br>図貫 | 最低速    | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速        | 最高速 |
| 22 ×6       | CHHBM30A -4235-BP | —        | CVVBM30A -4235 | —        | 17     | 22  | 620        | 220 | 17     | 22  | 515        | 185 | —      | —   | —          | —   | —      | —   | —          | —   |
| 30 ×6       | CHHBM40A -4235-BP | —        | CVVBM40A -4235 | —        | 24     | 30  | 910        | 300 | 24     | 30  | 760        | 250 | —      | —   | —          | —   | —      | —   | —          | —   |

37, 55kW

| 減速比     |  |     |  | 15    |  |       |  | 17 |  |    |  |
|---------|--|-----|--|-------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 750   |  | 900   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 15~62 |  | 19~74 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式               |          |                |          | 入力容量kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力トルクkgf・m |     |
|-------------|-------------------|----------|----------------|----------|--------|-----|------------|-----|--------|-----|------------|-----|--------|-----|------------|-----|--------|-----|------------|-----|
|             | 横 形               | 寸法<br>図貫 | 立 形            | 寸法<br>図貫 | 最低速    | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速        | 最高速 |
| 37 ×8       | CHHBM50A -4255-BP | —        | CVVBM50A -4255 | —        | 24     | 37  | 1050       | 430 | 24     | 37  | 880        | 360 | —      | —   | —          | —   | —      | —   | —          | —   |
| 55 ×8       | CHHBM75A -4255-BP | —        | CVVBM75A -4255 | —        | 41     | 55  | 1800       | 640 | 41     | 55  | 1500       | 535 | —      | —   | —          | —   | —      | —   | —          | —   |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機 (1段形)

減速比 21, 25

0.2~11kW

| 減速比     |     |  | 21    |  |       |  | 25    |  |       |  |
|---------|-----|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1500  |  | 1800  |  | 1500  |  | 1800  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 14~57 |  | 17~69 |  | 12~48 |  | 14~58 |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50    |  | 60    |  |

| 電 動 機   | 形 式                                                |              | 入力容量kW         |          | 出力Hkgf·m |      | 入力容量kW |     | 出力Hkgf·m |      | 入力容量kW |     | 出力Hkgf·m |      | 入力容量kW |     | 出力Hkgf·m |      |     |     |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|----------|------|--------|-----|----------|------|--------|-----|----------|------|--------|-----|----------|------|-----|-----|
|         | 横 形                                                | 寸法<br>図質     | 立 形            | 寸法<br>図質 | 最低速      | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速      | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速      | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速      | 最高速  |     |     |
| 0.2 ×4  | CHHBMN02A-4085<br>CHHB N02A-4085                   | 74<br>—      | —              | —        | 0.12     | 0.2  | 5.2    | 2.4 | 0.14     | 0.2  | 5.1    | 2.0 | 0.10     | 0.2  | 5.2    | 2.8 | 0.12     | 0.2  | 5.2 | 2.3 |
| 0.4 ×4  | CHHBMN05A-4095<br>CHHB N05A-4095                   | 74<br>—      | CVVBMN05A-4095 | 77       | 0.22     | 0.4  | 10     | 5.1 | 0.22     | 0.4  | 8.7    | 4.2 | 0.22     | 0.4  | 12     | 6.0 | 0.22     | 0.4  | 10  | 5.0 |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1A -4095<br>CHHB N1A -4095                   | 74<br>—      | CVVBMN1A -4095 | 77       | 0.27     | 0.75 | 13     | 9.5 | 0.33     | 0.75 | 13     | 7.9 | —        | —    | —      | —   | —        | —    | —   | —   |
|         | CHHBMN1A -4105<br>CHHB N1A -4105                   | 74<br>—      | CVVBMN1A -4105 | 77       | —        | —    | —      | —   | —        | —    | —      | —   | 0.44     | 0.75 | 25     | 11  | 0.44     | 0.75 | 21  | 9.4 |
| 1.5 ×4  | CHHBMN2A -4115<br>CHHB N2A -4115                   | 74<br>—      | CVVBMN2A -4115 | 77       | 0.83     | 1.5  | 39     | 19  | 0.83     | 1.5  | 33     | 16  | 0.83     | 1.5  | 47     | 23  | 0.83     | 1.5  | 39  | 19  |
| 2.2 ×4  | CHHBMN3A -4115<br>CHHB N3A -4115                   | 74<br>—      | CVVBMN3A -4115 | 77       | 1.1      | 2.2  | 52     | 28  | 1.3      | 2.2  | 52     | 23  | 0.92     | 2.2  | 52     | 33  | 1.1      | 2.2  | 52  | 28  |
| 3.7 ×4  | CHHBMN5A -4165<br>CHHB N5A -4165                   | 75<br>—      | CVVBMN5A -4165 | 78       | 2.4      | 3.7  | 115    | 47  | 2.4      | 3.7  | 95     | 39  | 2.4      | 3.7  | 135    | 56  | 2.4      | 3.7  | 115 | 46  |
| 5.5 ×4  | CHHBMN8A -4165<br>CHHB N8A -4165                   | 75<br>—      | CVVBMN8A -4165 | 78       | 3.9      | 5.5  | 185    | 69  | 4.1      | 5.5  | 160    | 58  | 3.3      | 5.5  | 185    | 83  | 3.9      | 5.5  | 185 | 69  |
| 7.5 ×4  | CHHBMN10A-4175<br>CHHB N10A-4175                   | 75<br>—      | CVVBMN10A-4175 | 79       | 5.9      | 7.5  | 280    | 95  | 6.1      | 7.5  | 240    | 79  | 5.0      | 7.5  | 280    | 115 | 6.0      | 7.5  | 280 | 94  |
| 11 ×4   | CHHBM15A -4185<br>CHHBP15A -4185<br>CHHBK15A -4185 | 76<br>—<br>— | CVVBM15A -4185 | —        | 8.3      | 11   | 390    | 140 | 8.3      | 11   | 325    | 115 | 7.4      | 11   | 415    | 165 | 8.3      | 11   | 390 | 140 |

15kW

| 減速比     |     |  | 21    |  |       |  | 25 |  |    |  |
|---------|-----|--|-------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1000  |  | 1200  |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 13~53 |  | 16~64 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                                                |              | 寸法<br>図質       | 入力容量kW |     | 出力H/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力H/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力H/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力H/kgf·m |     |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|             | 横 形                                                | 立 形          |                | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 15 ×6       | CHHBM20A -4215<br>CHHBP20A -4215<br>CHHBK20A -4215 | 76<br>—<br>— | CVVBM20A -4215 | —      | 12  | 15        | 615 | 205    | 12  | 15        | 510 | 170    | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |

22, 30kW

| 減速比     |     |  | 21    |  |       |  | 25 |  |    |  |
|---------|-----|--|-------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1000  |  | 1200  |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 13~51 |  | 15~62 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電 動 機 | 形 式               |          | 入力容量kW         |          | 出力H/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力H/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力H/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力H/kgf·m |     |
|-------|-------------------|----------|----------------|----------|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|       | 横 形               | 寸法<br>図質 | 立 形            | 寸法<br>図質 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 22 ×6 | CHHBM30A -4235-BP | —        | CVVBM30A -4235 | —        | 17        | 22  | 870    | 310 | 17        | 22  | 725    | 255 | —         | —   | —      | —   | —         | —   |
| 30 ×6 | CHHBM40A -4235-BP | —        | CVVBM40A -4235 | —        | 24        | 30  | 1250   | 420 | 24        | 30  | 1050   | 350 | —         | —   | —      | —   | —         | —   |

37, 55kW

| 減速比     |     |  | 21    |  |       |  | 25 |  |    |  |
|---------|-----|--|-------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 750   |  | 900   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 11~44 |  | 13~53 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電 動 機 | 形 式               |          | 入力容量kW         |          | 出力H/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力H/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力H/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力H/kgf·m |     |
|-------|-------------------|----------|----------------|----------|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|       | 横 形               | 寸法<br>図質 | 立 形            | 寸法<br>図質 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 37 ×8 | CHHBM50A -4255-BP | —        | CVVBM50A -4255 | —        | 24        | 37  | 1500   | 605 | 24        | 37  | 1250   | 500 | —         | —   | —      | —   | —         | —   |
| 55 ×8 | CHHBM75A -4255-BP | —        | CVVBM75A -4255 | —        | 41        | 55  | 2500   | 895 | 41        | 55  | 2050   | 745 | —         | —   | —      | —   | —         | —   |



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機（1段形）

減速比 29, 35

0.2~11kW

| 減速比         |  |  |  | 29    |  |       |  | 35     |  |       |  |
|-------------|--|--|--|-------|--|-------|--|--------|--|-------|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 1500  |  | 1800  |  | 1500   |  | 1800  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  |  | 10~41 |  | 12~50 |  | 8.6~34 |  | 10~41 |  |
| 周波数 Hz      |  |  |  | 50    |  | 60    |  | 50     |  | 60    |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式                                                 |              |                |         | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf·m |     |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|--------|------|-------------|-----|--------|------|-------------|-----|--------|------|-------------|-----|--------|------|-------------|-----|
|             | 横形                                                 | 寸法<br>図      | 立形             | 寸法<br>図 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02A-4085<br>CHHB N02A-4085                   | 74<br>—      | —              | —       | 0.09   | 0.2  | 5.2         | 3.3 | 0.10   | 0.2  | 5.2         | 2.7 | 0.07   | 0.2  | 5.2         | 3.9 | 0.08   | 0.2  | 5.2         | 3.3 |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05A-4095<br>CHHB N05A-4095                   | 74<br>—      | CVVBMN05A-4095 | 77      | 0.20   | 0.4  | 13          | 7.0 | 0.22   | 0.4  | 12          | 5.8 | 0.16   | 0.4  | 13          | 8.4 | 0.20   | 0.4  | 13          | 7.0 |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1A -4105<br>CHHB N1A -4105                   | 74<br>—      | CVVBMN1A -4105 | 77      | 0.40   | 0.75 | 26          | 13  | 0.44   | 0.75 | 24          | 11  | —      | —    | —           | —   | —      | —    | —           | —   |
|             | CHHBMN1A -4115<br>CHHB N1A -4115                   | 74<br>—      | CVVBMN1A -4115 | 77      | —      | —    | —           | —   | —      | —    | —           | —   | 0.44   | 0.75 | 35          | 16  | 0.44   | 0.75 | 29          | 13  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2A -4115<br>CHHB N2A -4115                   | 74<br>—      | CVVBMN2A -4115 | 77      | 0.80   | 1.5  | 52          | 26  | 0.83   | 1.5  | 45          | 22  | 0.66   | 1.5  | 52          | 32  | 0.79   | 1.5  | 52          | 26  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3A -4115<br>CHHB N3A -4115                   | 74<br>—      | CVVBMN3A -4115 | 77      | 0.80   | 2.2  | 52          | 38  | 0.95   | 2.2  | 52          | 32  | 0.66   | 2.2  | 52          | 46  | 0.79   | 2.2  | 52          | 39  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5A -4165<br>CHHB N5A -4165                   | 75<br>—      | CVVBMN5A -4165 | 78      | 2.4    | 3.7  | 160         | 65  | 2.4    | 3.7  | 130         | 54  | 2.3    | 3.7  | 185         | 78  | 2.4    | 3.7  | 160         | 65  |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8A -4165<br>CHHB N8A -4165                   | 75<br>—      | CVVBMN8A -4165 | 78      | 2.8    | 5.5  | 185         | 96  | 3.4    | 5.5  | 185         | 80  | 2.3    | 5.5  | 185         | 115 | 2.8    | 5.5  | 185         | 96  |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10A-4175<br>CHHB N10A-4175                   | 75<br>—      | CVVBMN10A-4175 | 79      | 4.3    | 7.5  | 280         | 130 | 5.1    | 7.5  | 280         | 110 | 3.5    | 7.5  | 280         | 160 | 4.3    | 7.5  | 280         | 130 |
| 11 ×4       | CHHBM15A -4185<br>CHHBP15A -4185<br>CHHBK15A -4185 | 76<br>—<br>— | CVVBM15A -4185 | —       | 6.3    | 11   | 415         | 190 | 7.6    | 11   | 415         | 160 | 5.3    | 11   | 415         | 230 | 6.3    | 11   | 415         | 195 |

A形  
選定  
1段  
21  
25  
29  
35

15kW

| 減速比         |  |  |  | 29     |  |       |  | 35 |  |    |  |
|-------------|--|--|--|--------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 1000   |  | 1200  |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  |  | 9.7~39 |  | 12~46 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  |  | 50     |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式                                                 |              |                |         | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|
|             | 横形                                                 | 寸法<br>図      | 立形             | 寸法<br>図 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 15 ×6       | CHHBM20A -4215<br>CHHBP20A -4215<br>CHHBK20A -4215 | 76<br>—<br>— | CVVBM20A -4215 | —       | 12     | 15  | 850         | 280 | 12     | 15  | 705         | 235 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |

22, 30kW

| 減速比         |  |  |  | 29     |  |       |  | 35 |  |    |  |
|-------------|--|--|--|--------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 1000   |  | 1200  |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  |  | 9.3~37 |  | 11~45 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  |  | 50     |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式                |         |                |         | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     |
|-------------|-------------------|---------|----------------|---------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|
|             | 横形                | 寸法<br>図 | 立形             | 寸法<br>図 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 22 ×6       | CHHBM30A -4235-BP | —       | CVVBM30A -4235 | —       | 17     | 22  | 1200        | 425 | 17     | 22  | 1000        | 355 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |
| 30 ×6       | CHHBM40A -4235-BP | —       | CVVBM40A -4235 | —       | 23     | 30  | 1650        | 580 | 24     | 30  | 1450        | 485 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |

37, 55kW

| 減速比         |  |  |  | 29     |  |        |  | 35 |  |    |  |
|-------------|--|--|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 750    |  | 900    |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  |  | 8.0~32 |  | 9.6~38 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式                |         |                |         | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |      | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |      | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     |
|-------------|-------------------|---------|----------------|---------|--------|-----|-------------|------|--------|-----|-------------|------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|
|             | 横形                | 寸法<br>図 | 立形             | 寸法<br>図 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 37 ×8       | CHHBM50A -4255-BP | —       | CVVBM50A -4255 | —       | 24     | 37  | 2050        | 830  | 24     | 37  | 1700        | 695  | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |
| 55 ×8       | CHHBM75A -4255-BP | —       | CVVBM75A -4255 | —       | 32     | 55  | 2700        | 1250 | 38     | 55  | 2700        | 1050 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機 (1段形)

減速比 43, 51

0.2~11kW

| 減速比     |     |  | 43     |  |        |  | 51     |  |        |  |
|---------|-----|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 7.0~28 |  | 8.4~33 |  | 5.9~24 |  | 7.1~28 |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電 動 機   | 形 式                                                |              |                | 入力容量kW   |      | 出力t/kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力t/kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力t/kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力t/kgf・m |     |     |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|-----|
|         | 横 形                                                | 寸法<br>mm     | 立 形            | 寸法<br>mm | 最低速  | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速       | 最低速 | 最高速 |
| 0.2 ×4  | CHHBMN02A-4095<br>CHHB N02A-4095                   | 74<br>—      | —              | —        | 0.14 | 0.2       | 12  | 4.8    | 0.14 | 0.2       | 10  | 4.0    | 0.12 | 0.2       | 13  | 5.7    | 0.14 | 0.2       | 12  | 4.8 |
| 0.4 ×4  | CHHBMN05A-4095<br>CHHB N05A-4095                   | 74<br>—      | CVVBMN05A-4095 | 77       | 0.13 | 0.4       | 13  | 10     | 0.16 | 0.4       | 13  | 8.6    | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —   |
|         | CHHBMN05A-4105<br>CHHB N05A-4105                   | 74<br>—      | CVVBMN05A-4105 | 77       | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | 0.22 | 0.4       | 25  | 12     | 0.22 | 0.4       | 21  | 10  |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1A -4115<br>CHHB N1A -4115                   | 74<br>—      | CVVBMN1A -4115 | 77       | 0.44 | 0.75      | 43  | 19     | 0.44 | 0.75      | 36  | 16     | 0.44 | 0.75      | 51  | 23     | 0.44 | 0.75      | 42  | 19  |
| 1.5 ×4  | CHHBMN2A -4115<br>CHHB N2A -4115                   | 74<br>—      | CVVBMN2A -4115 | 77       | 0.54 | 1.5       | 52  | 39     | 0.64 | 1.5       | 52  | 32     | 0.45 | 1.5       | 52  | 46     | 0.54 | 1.5       | 52  | 38  |
| 2.2 ×4  | CHHBMN3A -4135<br>CHHB N3A -4135                   | 75<br>—      | CVVBMN3A -4135 | 78       | 0.80 | 2.2       | 78  | 57     | 0.97 | 2.2       | 78  | 47     | 0.68 | 2.2       | 78  | 67     | 0.81 | 2.2       | 78  | 56  |
| 3.7 ×4  | CHHBMN5A -4165<br>CHHB N5A -4165                   | 75<br>—      | CVVBMN5A -4165 | 78       | 1.9  | 3.7       | 185 | 96     | 2.3  | 3.7       | 185 | 80     | 1.6  | 3.7       | 185 | 115    | 1.9  | 3.7       | 185 | 95  |
| 5.5 ×4  | CHHBMN8A -4165<br>CHHB N8A -4165                   | 75<br>—      | CVVBMN8A -4165 | 78       | 1.9  | 5.5       | 185 | 140    | 2.3  | 5.5       | 185 | 120    | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —   |
|         | CHHBMN8A -4175<br>CHHB N8A -4175                   | 75<br>—      | CVVBMN8A -4175 | 78       | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | 2.4  | 5.5       | 280 | 170    | 2.9  | 5.5       | 280 | 140 |
| 7.5 ×4  | CHHBMN10A-4175<br>CHHB N10A-4175                   | 75<br>—      | CVVBMN10A-4175 | 79       | 2.9  | 7.5       | 280 | 195    | 3.5  | 7.5       | 280 | 160    | 2.4  | 7.5       | 280 | 230    | 2.9  | 7.5       | 280 | 190 |
| 11 ×4   | CHHBM15A -4185<br>CHHBP15A -4185<br>CHHBK15A -4185 | 76<br>—<br>— | CVVBM15A -4185 | —        | 4.3  | 11        | 415 | 285    | 5.1  | 11        | 415 | 235    | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —   |
|         | CHHBM15A -4195<br>CHHBP15A -4195<br>CHHBK15A -4195 | 76<br>—<br>— | CVVBM15A -4195 | —        | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | 6.4  | 11        | 740 | 335    | 7.7  | 11        | 740 | 280 |
|         |                                                    |              |                |          |      |           |     |        |      |           |     |        |      |           |     |        |      |           |     |     |

15kW

| 減速比     |     |  | 43     |  |        |  | 51 |  |    |  |
|---------|-----|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1000   |  | 1200   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 6.5~26 |  | 7.8~31 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機   | 形 式                                                |              | 入力容量kW |     | 出力t/kgf・m |      | 入力容量kW |     | 出力t/kgf・m |      | 入力容量kW |     | 出力t/kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力t/kgf・m |     |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|--------|-----|-----------|------|--------|-----|-----------|------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|       | 横 形                                                | 立 形          | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 15 ×6 | CHHBM20A -4215<br>CHHBP20A -4215<br>CHHBK20A -4215 | 76<br>—<br>— | —      | 11  | 15        | 1150 | 415    | 12  | 15        | 1050 | 345    | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |

22, 30kW

| 減速比     |     |  | 43     |  |        |  | 51 |  |    |  |
|---------|-----|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1000   |  | 1200   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 6.3~25 |  | 7.5~30 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機   | 形 式               |     | 入力容量kW |     | 出力t/kgf・m |      | 入力容量kW |     | 出力t/kgf・m |      | 入力容量kW |     | 出力t/kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力t/kgf・m |     |
|-------|-------------------|-----|--------|-----|-----------|------|--------|-----|-----------|------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|       | 横 形               | 立 形 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 22 ×6 | CHHBM30A -4235-BP | —   | —      | 16  | 22        | 1800 | 630    | 16  | 22        | 1500 | 525    | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |
| 30 ×6 | CHHBM40A -4235-BP | —   | —      | 17  | 30        | 1850 | 860    | 21  | 30        | 1850 | 720    | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |

37~75kW

| 減速比     |     |  | 43     |  |        |  | 51 |  |    |  |
|---------|-----|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 750    |  | 900    |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 5.4~22 |  | 6.5~26 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機   | 形 式               |     | 入力容量kW |     | 出力t/kgf・m |      | 入力容量kW |     | 出力t/kgf・m |      | 入力容量kW |     | 出力t/kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力t/kgf・m |     |
|-------|-------------------|-----|--------|-----|-----------|------|--------|-----|-----------|------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|       | 横 形               | 立 形 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 37 ×8 | CHHBM50A -4255-BP | —   | —      | 24  | 37        | 3050 | 1250   | 24  | 37        | 2500 | 1050   | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |
| 55 ×8 | CHHBM75A -4255-BP | —   | —      | 25  | 55        | 3100 | 1850   | 30  | 55        | 3100 | 1550   | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |
| 75 ×8 | CHHBM100A-4275-BP | —   | —      | 50  | 75        | 6200 | 2500   | 59  | 75        | 6200 | 2100   | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機 (1段形)

減速比 59, 71

0.2~11kW

| 減速比     |  |     |  | 59     |  |        |  | 71     |  |        |  |
|---------|--|-----|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 5.1~20 |  | 6.1~24 |  | 4.2~17 |  | 5.1~20 |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式                                              |              |                |          | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf·m |     |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|--------|------|-------------|-----|--------|------|-------------|-----|--------|------|-------------|-----|--------|------|-------------|-----|
|             | 横形                                              | 寸法<br>mm     | 立形             | 寸法<br>mm | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02A-4095<br>CHHB N02A-4095                | 74<br>—      | —              | —        | 0.10   | 0.2  | 13          | 6.7 | 0.13   | 0.2  | 13          | 5.5 | 0.09   | 0.2  | 13          | 8.5 | 0.10   | 0.2  | 13          | 7.1 |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05A-4105<br>CHHB N05A-4105                | 74<br>—      | CVVBMN05A-4105 | 77       | 0.20   | 0.4  | 26          | 14  | 0.22   | 0.4  | 24          | 12  | 0.16   | 0.4  | 26          | 17  | 0.19   | 0.4  | 26          | 14  |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1A-4115<br>CHHB N1A-4115                  | 74<br>—      | CVVBMN1A-4115  | 77       | 0.39   | 0.75 | 52          | 27  | 0.44   | 0.75 | 49          | 22  | 0.32   | 0.75 | 52          | 32  | 0.39   | 0.75 | 52          | 27  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2A-4135<br>CHHB N2A-4135                  | 75<br>—      | CVVBMN2A-4135  | 78       | 0.59   | 1.5  | 78          | 53  | 0.70   | 1.5  | 78          | 44  | 0.49   | 1.5  | 78          | 64  | 0.58   | 1.5  | 78          | 53  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3A-4145<br>CHHB N3A-4145                  | 75<br>—      | CVVBMN3A-4145  | 78       | 0.79   | 2.2  | 105         | 78  | 0.95   | 2.2  | 105         | 65  | —      | —    | —           | —   | —      | —    | —           | —   |
|             | CHHBMN3A-4165<br>CHHB N3A-4165                  | 75<br>—      | CVVBMN3A-4165  | 78       | —      | —    | —           | —   | —      | —    | —           | —   | 1.2    | 2.2  | 185         | 94  | 1.4    | 2.2  | 185         | 78  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5A-4165<br>CHHB N5A-4165                  | 75<br>—      | CVVBMN5A-4165  | 78       | 1.4    | 3.7  | 185         | 130 | 1.7    | 3.7  | 185         | 110 | 1.2    | 3.7  | 185         | 160 | 1.4    | 3.7  | 185         | 130 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8A-4175<br>CHHB N8A-4175                  | 75<br>—      | CVVBMN8A-4175  | 78       | 2.1    | 5.5  | 280         | 195 | 2.5    | 5.5  | 280         | 165 | 1.7    | 5.5  | 280         | 235 | 2.1    | 5.5  | 280         | 195 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10A-4185<br>CHHB N10A-4185                | 75<br>—      | CVVBMN10A-4185 | 79       | 3.1    | 7.5  | 415         | 265 | 3.7    | 7.5  | 415         | 220 | —      | —    | —           | —   | —      | —    | —           | —   |
|             | CHHBMN10A-4195<br>CHHB N10A-4195                | 75<br>—      | CVVBMN10A-4195 | 79       | —      | —    | —           | —   | —      | —    | —           | —   | 4.6    | 7.5  | 740         | 320 | 5.5    | 7.5  | 740         | 265 |
| 11 ×4       | CHHBM15A-4195<br>CHHBP15A-4195<br>CHHBK15A-4195 | 76<br>—<br>— | CVVBM15A-4195  | —        | 5.6    | 11   | 740         | 390 | 6.7    | 11   | 740         | 325 | 4.6    | 11   | 740         | 470 | 5.5    | 11   | 740         | 390 |

A形  
1段  
43  
51  
59  
71

15kW

| 減速比     |  |     |  | 59     |  |        |  | 71 |  |    |  |
|---------|--|-----|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 1000   |  | 1200   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 4.7~19 |  | 5.7~23 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式                                              |              |               |          | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|
|             | 横形                                              | 寸法<br>mm     | 立形            | 寸法<br>mm | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 15 ×6       | CHHBM20A-4215<br>CHHBP20A-4215<br>CHHBK20A-4215 | 76<br>—<br>— | CVVBM20A-4215 | —        | 8.1    | 15  | 1150        | 570 | 9.7    | 15  | 1150        | 475 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |

22, 30kW

| 減速比     |  |     |  | 59     |  |        |  | 71 |  |    |  |
|---------|--|-----|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 1000   |  | 1200   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 4.6~18 |  | 5.5~22 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式               |          |               |          | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |      | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     |
|-------------|------------------|----------|---------------|----------|--------|-----|-------------|------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|
|             | 横形               | 寸法<br>mm | 立形            | 寸法<br>mm | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 22 ×6       | CHHBM30A-4235-BP | —        | CVVBM30A-4235 | —        | 13     | 22  | 1850        | 865  | 15     | 22  | 1850        | 725 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |
| 30 ×6       | CHHBM40A-4235-BP | —        | CVVBM40A-4235 | —        | 13     | 30  | 1850        | 1200 | 15     | 30  | 1850        | 985 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |

37~75kW

| 減速比     |  |     |  | 59     |  |        |  | 71 |  |    |  |
|---------|--|-----|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 750    |  | 900    |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 3.9~16 |  | 4.7~19 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式                |          |                |          | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |      | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |      | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     |
|-------------|-------------------|----------|----------------|----------|--------|-----|-------------|------|--------|-----|-------------|------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|
|             | 横形                | 寸法<br>mm | 立形             | 寸法<br>mm | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 37 ×8       | CHHBM50A-4255-BP  | —        | CVVBM50A-4255  | —        | 18     | 37  | 3100        | 1700 | 22     | 37  | 3100        | 1400 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |
| 55 ×8       | CHHBM75A-4255-BP  | —        | CVVBM75A-4255  | —        | 18     | 55  | 3100        | 2500 | 22     | 55  | 3100        | 2100 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |
| 75 ×8       | CHHBM100A-4275-BP | —        | CVVBM100A-4275 | —        | 36     | 75  | 6200        | 3450 | 43     | 75  | 6200        | 2850 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機 (1段形)

減速比 87

0.2~11kW

| 減速比     |     |  | 87     |  |        |  |
|---------|-----|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 3.4~14 |  | 4.1~17 |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50     |  | 60     |  |

| 電動機     | 形 式                                                |     | 寸法<br>図資 | 入力容量kW |           | 出力トルク kgf・m |           | 入力容量kW  |     | 出力トルク kgf・m |     |
|---------|----------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|-------------|-----------|---------|-----|-------------|-----|
|         | 横 形                                                | 立 形 |          | 最低速    | 最高速       | 最低速         | 最高速       | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 0.2 ×4  | CHHBMN02A-4095<br>CHHB N02A-4095                   | —   | 74       | —      | 0.07 0.2  | 13 9.8      | 0.09 0.2  | 13 8.2  |     |             |     |
| 0.4 ×4  | CHHBMN05A-4105<br>CHHB N05A-4105                   | —   | 74       | —      | 0.13 0.4  | 26 21       | 0.16 0.4  | 26 17   |     |             |     |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1A -4115<br>CHHB N1A -4115                   | —   | 74       | —      | 0.27 0.75 | 52 39       | 0.32 0.75 | 52 33   |     |             |     |
| 1.5 ×4  | CHHBMN2A -4145<br>CHHB N2A -4145                   | —   | 75       | —      | 0.54 1.5  | 105 78      | 0.64 1.5  | 105 65  |     |             |     |
| 2.2 ×4  | CHHBMN3A -4165<br>CHHB N3A -4165                   | —   | 75       | —      | 0.94 2.2  | 185 115     | 1.1 2.2   | 185 96  |     |             |     |
| 3.7 ×4  | CHHBMN5A -4175<br>CHHB N5A -4175                   | —   | 75       | —      | 1.4 3.7   | 280 195     | 1.7 3.7   | 280 160 |     |             |     |
| 5.5 ×4  | CHHBMN8A -4185<br>CHHB N8A -4185                   | —   | 75       | —      | 2.1 5.5   | 415 290     | 2.5 5.5   | 415 240 |     |             |     |
| 7.5 ×4  | CHHBMN10A-4195<br>CHHB N10A-4195                   | —   | 75       | —      | 3.8 7.5   | 740 390     | 4.5 7.5   | 740 325 |     |             |     |
| 11 ×4   | CHHBM15A -4195<br>CHHBP15A -4195<br>CHHBK15A -4195 | —   | 76       | —      | 3.8 11    | 740 575     | 4.5 11    | 740 480 |     |             |     |

15kW

| 減速比     |     |  | 87     |  |        |  |
|---------|-----|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1000   |  | 1200   |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 3.2~13 |  | 3.9~15 |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50     |  | 60     |  |

| 電動機   | 形 式                                                |     | 寸法<br>図資 | 入力容量kW |        | 出力トルク kgf・m |        | 入力容量kW  |     | 出力トルク kgf・m |     |
|-------|----------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|-------------|--------|---------|-----|-------------|-----|
|       | 横 形                                                | 立 形 |          | 最低速    | 最高速    | 最低速         | 最高速    | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 15 ×6 | CHHBM20A -4215<br>CHHBP20A -4215<br>CHHBK20A -4215 | —   | 76       | —      | 4.6 15 | 960 840     | 5.5 15 | 960 700 |     |             |     |

22, 30kW

| 減速比     |     |  | 87     |  |        |  |
|---------|-----|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1000   |  | 1200   |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 3.1~12 |  | 3.7~15 |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50     |  | 60     |  |

| 電動機   | 形 式               |     | 寸法<br>図資 | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf・m |     |
|-------|-------------------|-----|----------|--------|-----|-------------|-----|--------|------|-------------|-----|
|       | 横 形               | 立 形 |          | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 |
| 22 ×6 | CHHBM30A -4235-BP | —   | —        | 7.6    | 22  | 1650 1300   | 9.1 | 22     | 1650 | 1050        |     |
| 30 ×6 | CHHBM40A -4245-BP | —   | —        | 9.6    | 30  | 2100 1750   | 12  | 30     | 2100 | 1450        |     |

37kW

| 減速比     |     |  | 87     |  |        |  |
|---------|-----|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 750    |  | 900    |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 2.7~11 |  | 3.2~13 |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50     |  | 60     |  |

| 電動機   | 形 式               |     | 寸法<br>図資 | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf・m |     |
|-------|-------------------|-----|----------|--------|-----|-------------|-----|--------|------|-------------|-----|
|       | 横 形               | 立 形 |          | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 |
| 37 ×8 | CHHBM50A -4265-BP | —   | —        | 14     | 37  | 3600 2500   | 17  | 37     | 3600 | 2100        |     |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 104,121

0.2~7.5kW

| 減速比     |     | 104    |  |        |  | 121    |  |        |  |
|---------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   | rpm | 2.9~12 |  | 3.5~14 |  | 2.5~10 |  | 3.0~12 |  |
| 周波数     | Hz  | 50     |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02A-4115DB | —                | 0.14   | 0.2  | 28         | 11  | 0.14   | 0.2  | 23         | 9   | 0.14   | 0.2  | 32         | 13  | 0.14   | 0.2  | 27         | 10  |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05A-4115DB | CVVBMN05A-4115DB | 0.22   | 0.4  | 47         | 23  | 0.22   | 0.4  | 40         | 19  | 0.21   | 0.4  | 52         | 27  | 0.22   | 0.4  | 46         | 22  |
|             | CHHBMN05A-4130DB | CVVBMN05A-4130DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 0.22   | 0.4  | 55         | 27  | —      | —    | —          | —   |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 A-4130DC | CVVBMN1 A-4130DC | 0.29   | 0.75 | 62         | 43  | 0.35   | 0.75 | 62         | 36  | 0.25   | 0.75 | 62         | 50  | 0.30   | 0.75 | 62         | 42  |
|             | CHHBMN1 A-4135DC | CVVBMN1 A-4135DC | 0.36   | 0.75 | 78         | 43  | 0.43   | 0.75 | 78         | 36  | 0.31   | 0.75 | 78         | 50  | 0.37   | 0.75 | 78         | 42  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN1 A-4160DC | CVVBMN1 A-4160DC | 0.44   | 0.75 | 95         | 43  | 0.44   | 0.75 | 79         | 36  | 0.44   | 0.75 | 110        | 50  | 0.44   | 0.75 | 92         | 42  |
|             | CHHBMN2 A-4160DC | CVVBMN2 A-4160DC | 0.72   | 1.5  | 155        | 86  | 0.83   | 1.5  | 150        | 72  | 0.62   | 1.5  | 155        | 100 | 0.74   | 1.5  | 155        | 84  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN2 A-4165DC | CVVBMN2 A-4165DC | 0.83   | 1.5  | 180        | 86  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   |
|             | CHHBMN2 A-4170DC | CVVBMN2 A-4170DC | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 0.83   | 1.5  | 205        | 100 | 0.83   | 1.5  | 170        | 84  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN3 A-4170DC | CVVBMN3 A-4170DC | 1.1    | 2.2  | 230        | 125 | 1.3    | 2.2  | 230        | 105 | 0.92   | 2.2  | 230        | 145 | 1.1    | 2.2  | 230        | 125 |
|             | CHHBMN3 A-4175DC | CVVBMN3 A-4175DC | 1.3    | 2.2  | 280        | 125 | 1.6    | 2.2  | 280        | 105 | 1.0    | 2.2  | 260        | 145 | 1.2    | 2.2  | 260        | 125 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN3 A-4180DB | CVVBMN3 A-4180DB | 1.5    | 2.2  | 330        | 125 | 1.7    | 2.2  | 295        | 105 | 1.3    | 2.2  | 330        | 145 | 1.6    | 2.2  | 330        | 125 |
|             | CHHBMN3 A-4185DB | CVVBMN3 A-4185DB | 1.7    | 2.2  | 355        | 125 | —      | —    | —          | —   | 1.4    | 2.2  | 340        | 145 | —      | —    | —          | —   |
| 7.5 ×4      | CHHBMN3 A-4190DA | CVVBMN3 A-4190DA | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 1.7    | 2.2  | 415        | 145 | 1.7    | 2.2  | 345        | 125 |
|             | CHHBMN5 A-4215DB | CVVBMN5 A-4215DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 2.4    | 3.7  | 605        | 245 | 2.4    | 3.7  | 505        | 205 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 A-4215DB | CVVBMN8 A-4215DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 3.0    | 5.5  | 740        | 370 | 3.5    | 5.5  | 740        | 305 |
|             | CHHBMN8 A-4225DB | CVVBMN8 A-4225DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 3.9    | 5.5  | 980        | 370 | 4.1    | 5.5  | 850        | 305 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN8 A-4235DB | CVVBMN8 A-4235DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 4.1    | 5.5  | 1000       | 370 | —      | —    | —          | —   |
|             | CHHBMN10A-4225DB | CVVBMN10A-4225DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 3.9    | 7.5  | 980        | 500 | 4.7    | 7.5  | 980        | 420 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10A-4235DB | CVVBMN10A-4235DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 4.6    | 7.5  | 1150       | 500 | 5.5    | 7.5  | 1150       | 420 |
|             | CHHBMN10A-4245DB | CVVBMN10A-4245DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 5.8    | 7.5  | 1450       | 500 | 6.1    | 7.5  | 1250       | 420 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10A-4255DB | CVVBMN10A-4255DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 6.1    | 7.5  | 1500       | 500 | —      | —    | —          | —   |

A形  
選定  
1段  
87  
2段  
104  
121  
143  
165

減速比 143,165

0.2~7.5kW

| 減速比     |     | 143     |  |        |  | 165     |  |         |  |
|---------|-----|---------|--|--------|--|---------|--|---------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500    |  | 1800   |  | 1500    |  | 1800    |  |
| 出力回転数   | rpm | 2.1~8.4 |  | 2.5~10 |  | 1.8~7.3 |  | 2.2~8.7 |  |
| 周波数     | Hz  | 50      |  | 60     |  | 50      |  | 60      |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02A-4115DB | —                | 0.14   | 0.2  | 38         | 15  | 0.14   | 0.2  | 32         | 12  | 0.14   | 0.2  | 44         | 17  | 0.14   | 0.2  | 37         | 14  |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05A-4115DB | CVVBMN05A-4115DB | 0.18   | 0.4  | 52         | 32  | 0.21   | 0.4  | 52         | 26  | 0.15   | 0.4  | 52         | 36  | 0.18   | 0.4  | 52         | 30  |
|             | CHHBMN05A-4130DB | CVVBMN05A-4130DB | 0.21   | 0.4  | 62         | 32  | 0.22   | 0.4  | 54         | 26  | 0.18   | 0.4  | 62         | 36  | 0.22   | 0.4  | 62         | 30  |
| 0.75 ×4     | CHHBMN05A-4135DB | CVVBMN05A-4135DB | 0.22   | 0.4  | 65         | 32  | —      | —    | —          | —   | 0.22   | 0.4  | 75         | 36  | —      | —    | —          | —   |
|             | CHHBMN1 A-4130DC | CVVBMN1 A-4130DC | 0.21   | 0.75 | 62         | 59  | 0.25   | 0.75 | 62         | 49  | 0.18   | 0.68 | 62         | 62  | 0.22   | 0.75 | 62         | 57  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN1 A-4135DC | CVVBMN1 A-4135DC | 0.26   | 0.75 | 78         | 59  | 0.32   | 0.75 | 78         | 49  | 0.23   | 0.75 | 78         | 68  | 0.27   | 0.75 | 78         | 57  |
|             | CHHBMN1 A-4160DC | CVVBMN1 A-4160DC | 0.44   | 0.75 | 130        | 59  | 0.44   | 0.75 | 110        | 49  | 0.44   | 0.75 | 150        | 68  | 0.44   | 0.75 | 125        | 57  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN2 A-4160DC | CVVBMN2 A-4160DC | 0.52   | 1.5  | 155        | 120 | 0.63   | 1.5  | 155        | 99  | 0.45   | 1.5  | 155        | 135 | 0.54   | 1.5  | 155        | 115 |
|             | CHHBMN2 A-4165DC | CVVBMN2 A-4165DC | 0.62   | 1.5  | 185        | 120 | 0.75   | 1.5  | 185        | 99  | 0.54   | 1.5  | 185        | 135 | 0.65   | 1.5  | 185        | 115 |
| 3.7 ×4      | CHHBMN2 A-4170DC | CVVBMN2 A-4170DC | 0.78   | 1.5  | 230        | 120 | 0.83   | 1.5  | 205        | 99  | 0.67   | 1.5  | 230        | 135 | 0.81   | 1.5  | 230        | 115 |
|             | CHHBMN2 A-4175DC | CVVBMN2 A-4175DC | 0.83   | 1.5  | 245        | 120 | —      | —    | —          | —   | 0.82   | 1.5  | 280        | 135 | 0.83   | 1.5  | 235        | 115 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN3 A-4170DC | CVVBMN3 A-4170DC | 0.78   | 2.2  | 230        | 175 | 0.93   | 2.2  | 230        | 145 | 0.67   | 2.2  | 230        | 200 | 0.81   | 2.2  | 230        | 165 |
|             | CHHBMN3 A-4175DC | CVVBMN3 A-4175DC | 0.95   | 2.2  | 280        | 175 | 1.1    | 2.2  | 280        | 145 | 0.82   | 2.2  | 280        | 200 | 0.98   | 2.2  | 280        | 165 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN3 A-4180DB | CVVBMN3 A-4180DB | 1.1    | 2.2  | 330        | 175 | 1.3    | 2.2  | 330        | 145 | 0.97   | 2.2  | 330        | 200 | 1.2    | 2.2  | 330        | 165 |
|             | CHHBMN3 A-4185DB | CVVBMN3 A-4185DB | 1.4    | 2.2  | 405        | 175 | 1.6    | 2.2  | 405        | 145 | 1.2    | 2.2  | 415        | 200 | 1.5    | 2.2  | 415        | 165 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN3 A-4190DA | CVVBMN3 A-4190DA | 1.7    | 2.2  | 490        | 175 | —      | —    | —          | —   | 1.7    | 2.2  | 565        | 200 | 1.7    | 2.2  | 470        | 165 |
|             | CHHBMN5 A-4215DB | CVVBMN5 A-4215DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 2.4    | 3.7  | 825        | 335 | 2.4    | 3.7  | 690        | 280 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN8 A-4215DB | CVVBMN8 A-4215DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 2.5    | 5.5  | 865        | 500 | 3.0    | 5.5  | 865        | 420 |
|             | CHHBMN8 A-4225DB | CVVBMN8 A-4225DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 3.4    | 5.5  | 1150       | 500 | 4.0    | 5.5  | 1150       | 420 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN8 A-4235DB | CVVBMN8 A-4235DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 4.1    | 5.5  | 1400       | 500 | 4.1    | 5.5  | 1150       | 420 |
|             | CHHBMN10A-4225DB | CVVBMN10A-4225DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 3.4    | 7.5  | 1150       | 685 | 4.0    | 7.5  | 1150       | 570 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10A-4235DB | CVVBMN10A-4235DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 4.2    | 7.5  | 1450       | 685 | 5.1    | 7.5  | 1450       | 570 |
|             | CHHBMN10A-4245DB | CVVBMN10A-4245DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 5.4    | 7.5  | 1850       | 685 | 6.1    | 7.5  | 1700       | 570 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10A-4255DB | CVVBMN10A-4255DB | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 6.1    | 7.5  | 2050       | 685 | —      | —    | —          | —   |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。但し、    は出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
4. 寸法図につきましては弊社営業所にご参照ください。



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 195,231

0.2~7.5kW

| 減速比     |     |  | 195     |  |         |  | 231     |  |         |  |
|---------|-----|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1500    |  | 1800    |  | 1500    |  | 1800    |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 1.5~6.2 |  | 1.8~7.4 |  | 1.3~5.2 |  | 1.6~6.2 |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50      |  | 60      |  | 50      |  | 60      |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02A-4115DB | —                | 0.14   | 0.2  | 52         | 20  | 0.14   | 0.2  | 43         | 17  | 0.12   | 0.2  | 52         | 24  | 0.14   | 0.2  | 51         | 20  |
|             | CHHBMN02A-4130DB | —                | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 0.14   | 0.2  | 61         | 24  | —      | —    | —          | —   |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05A-4115DB | CVVBMN05A-4115DB | 0.13   | 0.4  | 52         | 43  | 0.15   | 0.4  | 52         | 36  | 0.11   | 0.4  | 52         | 51  | 0.13   | 0.4  | 52         | 43  |
|             | CHHBMN05A-4130DB | CVVBMN05A-4130DB | 0.15   | 0.4  | 62         | 43  | 0.18   | 0.4  | 62         | 36  | 0.13   | 0.4  | 62         | 51  | 0.16   | 0.4  | 62         | 43  |
|             | CHHBMN05A-4135DB | CVVBMN05A-4135DB | 0.19   | 0.4  | 78         | 43  | 0.22   | 0.4  | 74         | 36  | 0.16   | 0.4  | 78         | 51  | 0.20   | 0.4  | 78         | 43  |
|             | CHHBMN05A-4160DA | CVVBMN05A-4160DA | 0.22   | 0.4  | 89         | 43  | —      | —    | —          | —   | 0.22   | 0.4  | 105        | 51  | 0.22   | 0.4  | 88         | 43  |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 A-4130DC | CVVBMN1 A-4130DC | 0.15   | 0.58 | 62         | 62  | 0.18   | 0.69 | 62         | 62  | 0.13   | 0.49 | 62         | 62  | 0.16   | 0.58 | 62         | 62  |
|             | CHHBMN1 A-4135DC | CVVBMN1 A-4135DC | 0.19   | 0.72 | 78         | 78  | 0.23   | 0.75 | 78         | 67  | 0.16   | 0.61 | 78         | 78  | 0.20   | 0.73 | 78         | 78  |
|             | CHHBMN1 A-4160DC | CVVBMN1 A-4160DC | 0.38   | 0.75 | 155        | 81  | 0.44   | 0.75 | 150        | 67  | 0.32   | 0.75 | 155        | 96  | 0.39   | 0.75 | 155        | 80  |
|             | CHHBMN1 A-4165DC | CVVBMN1 A-4165DC | 0.44   | 0.75 | 180        | 81  | —      | —    | —          | —   | 0.39   | 0.75 | 185        | 96  | 0.44   | 0.75 | 175        | 80  |
|             | CHHBMN1 A-4170DC | CVVBMN1 A-4170DC | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 0.44   | 0.75 | 210        | 96  | —      | —    | —          | —   |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2 A-4160DC | CVVBMN2 A-4160DC | 0.38   | 1.4  | 155        | 155 | 0.46   | 1.5  | 155        | 135 | 0.32   | 1.2  | 155        | 155 | 0.39   | 1.5  | 155        | 155 |
|             | CHHBMN2 A-4165DC | CVVBMN2 A-4165DC | 0.46   | 1.5  | 185        | 160 | 0.55   | 1.5  | 185        | 135 | 0.39   | 1.4  | 185        | 185 | 0.46   | 1.5  | 185        | 160 |
|             | CHHBMN2 A-4170DC | CVVBMN2 A-4170DC | 0.57   | 1.5  | 230        | 160 | 0.68   | 1.5  | 230        | 135 | 0.48   | 1.5  | 230        | 190 | 0.58   | 1.5  | 230        | 160 |
|             | CHHBMN2 A-4175DC | CVVBMN2 A-4175DC | 0.69   | 1.5  | 280        | 160 | 0.83   | 1.5  | 280        | 135 | 0.59   | 1.5  | 280        | 190 | 0.70   | 1.5  | 280        | 160 |
|             | CHHBMN2 A-4180DB | CVVBMN2 A-4180DB | 0.82   | 1.5  | 330        | 160 | —      | —    | —          | —   | 0.69   | 1.5  | 330        | 190 | 0.83   | 1.5  | 330        | 160 |
|             | CHHBMN2 A-4185DB | CVVBMN2 A-4185DB | 0.83   | 1.5  | 335        | 160 | —      | —    | —          | —   | 0.83   | 1.5  | 395        | 190 | —      | —    | —          | —   |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3 A-4170DC | CVVBMN3 A-4170DC | 0.57   | 2.1  | 230        | 230 | 0.68   | 2.2  | 230        | 200 | 0.48   | 1.8  | 230        | 230 | 0.58   | 2.2  | 230        | 230 |
|             | CHHBMN3 A-4175DC | CVVBMN3 A-4175DC | 0.69   | 2.2  | 280        | 235 | 0.83   | 2.2  | 280        | 200 | 0.59   | 2.2  | 280        | 280 | 0.70   | 2.2  | 280        | 235 |
|             | CHHBMN3 A-4180DB | CVVBMN3 A-4180DB | 0.82   | 2.2  | 330        | 235 | 0.98   | 2.2  | 330        | 200 | 0.69   | 2.2  | 330        | 280 | 0.83   | 2.2  | 330        | 235 |
|             | CHHBMN3 A-4185DB | CVVBMN3 A-4185DB | 1.0    | 2.2  | 415        | 235 | 1.2    | 2.2  | 415        | 200 | 0.87   | 2.2  | 415        | 280 | 1.0    | 2.2  | 415        | 235 |
|             | CHHBMN3 A-4190DA | CVVBMN3 A-4190DA | 1.4    | 2.2  | 580        | 235 | 1.7    | 2.2  | 555        | 200 | 1.2    | 2.2  | 580        | 280 | 1.5    | 2.2  | 580        | 235 |
|             | CHHBMN3 A-4195DA | CVVBMN3 A-4195DA | 1.7    | 2.2  | 665        | 235 | —      | —    | —          | —   | 1.5    | 2.2  | 740        | 280 | 1.7    | 2.2  | 660        | 235 |
|             | CHHBMN3 A-4215DA | CVVBMN3 A-4215DA | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 1.7    | 2.2  | 790        | 280 | —      | —    | —          | —   |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 A-4215DB | CVVBMN5 A-4215DB | 2.1    | 3.7  | 865        | 400 | 2.4    | 3.7  | 815        | 330 | 2.0    | 3.7  | 980        | 470 | 2.4    | 3.7  | 965        | 395 |
|             | CHHBMN5 A-4225DB | CVVBMN5 A-4225DB | 2.4    | 3.7  | 980        | 400 | —      | —    | —          | —   | 2.4    | 3.7  | 1150       | 470 | —      | —    | —          | —   |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 A-4215DB | CVVBMN8 A-4215DB | 2.1    | 5.5  | 865        | 595 | 2.6    | 5.5  | 865        | 495 | 2.0    | 5.5  | 980        | 700 | 2.5    | 5.5  | 980        | 585 |
|             | CHHBMN8 A-4225DB | CVVBMN8 A-4225DB | 2.8    | 5.5  | 1150       | 595 | 3.4    | 5.5  | 1150       | 495 | 2.7    | 5.5  | 1300       | 700 | 3.3    | 5.5  | 1300       | 585 |
|             | CHHBMN8 A-4235DB | CVVBMN8 A-4235DB | 3.6    | 5.5  | 1450       | 595 | 4.1    | 5.5  | 1350       | 495 | 3.4    | 5.5  | 1650       | 700 | 4.1    | 5.5  | 1600       | 585 |
|             | CHHBMN8 A-4245DB | CVVBMN8 A-4245DB | 4.1    | 5.5  | 1650       | 595 | —      | —    | —          | —   | 4.1    | 5.5  | 1950       | 700 | —      | —    | —          | —   |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10A-4225DB | CVVBMN10A-4225DB | 2.8    | 7.5  | 1150       | 810 | 3.4    | 7.5  | 1150       | 675 | 2.7    | 7.5  | 1300       | 955 | 3.3    | 7.5  | 1300       | 800 |
|             | CHHBMN10A-4235DB | CVVBMN10A-4235DB | 3.6    | 7.5  | 1450       | 810 | 4.3    | 7.5  | 1450       | 675 | 3.4    | 7.5  | 1650       | 955 | 4.1    | 7.5  | 1650       | 800 |
|             | CHHBMN10A-4245DB | CVVBMN10A-4245DB | 4.6    | 7.5  | 1850       | 810 | 5.5    | 7.5  | 1850       | 675 | 4.4    | 7.5  | 2100       | 955 | 5.3    | 7.5  | 2100       | 800 |
|             | CHHBMN10A-4255DB | CVVBMN10A-4255DB | 5.9    | 7.5  | 2400       | 810 | 6.1    | 7.5  | 2050       | 675 | 5.6    | 7.5  | 2700       | 955 | 6.1    | 7.5  | 2400       | 800 |
|             | CHHBMN10A-4265DA | CVVBMN10A-4265DA | 6.1    | 7.5  | 2450       | 810 | —      | —    | —          | —   | 6.1    | 7.5  | 2900       | 955 | —      | —    | —          | —   |



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機（2段形）

減速比 273,319

0.2~11kW

| 減速比     |     |  | 273     |  |         |  | 319      |  |         |  |
|---------|-----|--|---------|--|---------|--|----------|--|---------|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1500    |  | 1800    |  | 1500     |  | 1800    |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 1.1~4.4 |  | 1.3~5.3 |  | 0.94~3.8 |  | 1.1~4.5 |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50      |  | 60      |  | 50       |  | 60      |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 機 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02A-4115DB | —                | 0.10   | 0.2  | 52         | 28   | 0.12   | 0.2  | 52         | 24  | 0.08   | 0.2  | 52         | 33   | 0.10   | 0.2  | 52         | 28   |
|             | CHHBMN02A-4130DB | —                | 0.12   | 0.2  | 62         | 28   | 0.14   | 0.2  | 60         | 24  | 0.10   | 0.2  | 62         | 33   | 0.12   | 0.2  | 62         | 28   |
|             | CHHBMN02A-4135DB | —                | 0.14   | 0.2  | 73         | 28   | —      | —    | —          | —   | 0.13   | 0.2  | 78         | 33   | 0.14   | 0.2  | 71         | 28   |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05A-4115DB | CVVBMN05A-4115DB | 0.09   | 0.34 | 52         | 52   | 0.11   | 0.4  | 52         | 50  | 0.08   | 0.30 | 52         | 52   | 0.09   | 0.35 | 52         | 52   |
|             | CHHBMN05A-4130DB | CVVBMN05A-4130DB | 0.11   | 0.4  | 62         | 60   | 0.13   | 0.4  | 62         | 50  | 0.09   | 0.35 | 62         | 62   | 0.11   | 0.4  | 62         | 59   |
|             | CHHBMN05A-4135DB | CVVBMN05A-4135DB | 0.14   | 0.4  | 78         | 60   | 0.17   | 0.4  | 78         | 50  | 0.12   | 0.4  | 78         | 70   | 0.14   | 0.4  | 78         | 59   |
|             | CHHBMN05A-4160DA | CVVBMN05A-4160DA | 0.22   | 0.4  | 125        | 60   | 0.22   | 0.4  | 105        | 50  | 0.22   | 0.4  | 145        | 70   | 0.22   | 0.4  | 120        | 59   |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 A-4130DC | CVVBMN1 A-4130DC | 0.11   | 0.41 | 62         | 62   | 0.13   | 0.49 | 62         | 62  | 0.09   | 0.35 | 62         | 62   | 0.11   | 0.42 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN1 A-4135DC | CVVBMN1 A-4135DC | 0.14   | 0.52 | 78         | 78   | 0.17   | 0.62 | 78         | 78  | 0.12   | 0.44 | 78         | 78   | 0.14   | 0.53 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN1 A-4160DC | CVVBMN1 A-4160DC | 0.27   | 0.75 | 155        | 115  | 0.33   | 0.75 | 155        | 94  | 0.23   | 0.75 | 155        | 130  | 0.28   | 0.75 | 155        | 110  |
|             | CHHBMN1 A-4165DC | CVVBMN1 A-4165DC | 0.33   | 0.75 | 185        | 115  | 0.39   | 0.75 | 185        | 94  | 0.28   | 0.75 | 185        | 130  | 0.34   | 0.75 | 185        | 110  |
|             | CHHBMN1 A-4170DC | CVVBMN1 A-4170DC | 0.41   | 0.75 | 230        | 115  | 0.44   | 0.75 | 205        | 94  | 0.35   | 0.75 | 230        | 130  | 0.42   | 0.75 | 230        | 110  |
|             | CHHBMN1 A-4175DC | CVVBMN1 A-4175DC | 0.44   | 0.75 | 250        | 115  | —      | —    | —          | —   | 0.42   | 0.75 | 280        | 130  | 0.44   | 0.75 | 240        | 110  |
|             | CHHBMN1 A-4190DA | CVVBMN1 A-4190DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —   | 0.44   | 0.75 | 290        | 130  | —      | —    | —          | —    |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2 A-4160DC | CVVBMN2 A-4160DC | 0.27   | 1.0  | 155        | 155  | 0.33   | 1.2  | 155        | 155 | 0.23   | 0.88 | 155        | 155  | 0.28   | 1.1  | 155        | 155  |
|             | CHHBMN2 A-4165DC | CVVBMN2 A-4165DC | 0.33   | 1.2  | 185        | 185  | 0.39   | 1.5  | 185        | 185 | 0.28   | 1.0  | 185        | 185  | 0.34   | 1.3  | 185        | 185  |
|             | CHHBMN2 A-4170DC | CVVBMN2 A-4170DC | 0.41   | 1.5  | 230        | 225  | 0.49   | 1.5  | 230        | 190 | 0.35   | 1.3  | 230        | 230  | 0.42   | 1.5  | 230        | 220  |
|             | CHHBMN2 A-4175DC | CVVBMN2 A-4175DC | 0.50   | 1.5  | 280        | 225  | 0.59   | 1.5  | 280        | 190 | 0.42   | 1.5  | 280        | 265  | 0.51   | 1.5  | 280        | 220  |
|             | CHHBMN2 A-4180DB | CVVBMN2 A-4180DB | 0.58   | 1.5  | 330        | 225  | 0.70   | 1.5  | 330        | 190 | 0.50   | 1.5  | 330        | 265  | 0.60   | 1.5  | 330        | 220  |
|             | CHHBMN2 A-4185DB | CVVBMN2 A-4185DB | 0.73   | 1.5  | 415        | 225  | 0.83   | 1.5  | 390        | 190 | 0.63   | 1.5  | 415        | 265  | 0.75   | 1.5  | 415        | 220  |
|             | CHHBMN2 A-4190DA | CVVBMN2 A-4190DA | 0.83   | 1.5  | 465        | 225  | —      | —    | —          | —   | 0.83   | 1.5  | 545        | 265  | 0.83   | 1.5  | 455        | 220  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3 A-4170DC | CVVBMN3 A-4170DC | 0.41   | 1.5  | 230        | 230  | 0.49   | 1.8  | 230        | 230 | 0.35   | 1.3  | 230        | 230  | 0.42   | 1.6  | 230        | 230  |
|             | CHHBMN3 A-4175DC | CVVBMN3 A-4175DC | 0.50   | 1.9  | 280        | 280  | 0.59   | 2.2  | 280        | 275 | 0.42   | 1.6  | 280        | 280  | 0.51   | 1.9  | 280        | 280  |
|             | CHHBMN3 A-4180DB | CVVBMN3 A-4180DB | 0.58   | 2.2  | 330        | 330  | 0.70   | 2.2  | 330        | 275 | 0.50   | 1.9  | 330        | 330  | 0.60   | 2.2  | 330        | 325  |
|             | CHHBMN3 A-4185DB | CVVBMN3 A-4185DB | 0.73   | 2.2  | 415        | 330  | 0.88   | 2.2  | 415        | 275 | 0.63   | 2.2  | 415        | 390  | 0.75   | 2.2  | 415        | 325  |
|             | CHHBMN3 A-4190DA | CVVBMN3 A-4190DA | 1.0    | 2.2  | 580        | 330  | 1.2    | 2.2  | 580        | 275 | 0.88   | 2.2  | 580        | 390  | 1.1    | 2.2  | 580        | 325  |
|             | CHHBMN3 A-4195DA | CVVBMN3 A-4195DA | 1.3    | 2.2  | 740        | 330  | 1.6    | 2.2  | 740        | 275 | 1.1    | 2.2  | 740        | 390  | 1.3    | 2.2  | 740        | 325  |
|             | CHHBMN3 A-4215DA | CVVBMN3 A-4215DA | 1.7    | 2.2  | 935        | 330  | 1.7    | 2.2  | 780        | 275 | 1.5    | 2.2  | 980        | 390  | 1.7    | 2.2  | 910        | 325  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN3 A-4225DA | CVVBMN3 A-4225DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —   | 1.7    | 2.2  | 1100       | 390  | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN5 A-4215DB | CVVBMN5 A-4215DB | 1.7    | 3.7  | 980        | 560  | 2.1    | 3.7  | 980        | 465 | 1.5    | 3.7  | 980        | 650  | 1.8    | 3.7  | 980        | 545  |
|             | CHHBMN5 A-4225DB | CVVBMN5 A-4225DB | 2.3    | 3.7  | 1300       | 560  | 2.4    | 3.7  | 1150       | 465 | 2.0    | 3.7  | 1300       | 650  | 2.4    | 3.7  | 1300       | 545  |
| 5.5 ×4      | CHHBMN5 A-4235DA | CVVBMN5 A-4235DA | 2.4    | 3.7  | 1350       | 560  | —      | —    | —          | —   | 2.4    | 3.7  | 1600       | 650  | 2.4    | 3.7  | 1350       | 545  |
|             | CHHBMN8 A-4215DB | CVVBMN8 A-4215DB | 1.7    | 5.5  | 980        | 830  | 2.1    | 5.5  | 980        | 690 | 1.5    | 5.5  | 980        | 970  | 1.8    | 5.5  | 980        | 810  |
|             | CHHBMN8 A-4225DB | CVVBMN8 A-4225DB | 2.3    | 5.5  | 1300       | 830  | 2.8    | 5.5  | 1300       | 690 | 2.0    | 5.5  | 1300       | 970  | 2.4    | 5.5  | 1300       | 810  |
|             | CHHBMN8 A-4235DB | CVVBMN8 A-4235DB | 2.9    | 5.5  | 1650       | 830  | 3.5    | 5.5  | 1650       | 690 | 2.5    | 5.5  | 1650       | 970  | 3.0    | 5.5  | 1650       | 810  |
|             | CHHBMN8 A-4245DB | CVVBMN8 A-4245DB | 3.7    | 5.5  | 2100       | 830  | 4.1    | 5.5  | 1900       | 690 | 3.2    | 5.5  | 2100       | 970  | 3.8    | 5.5  | 2100       | 810  |
| 7.5 ×4      | CHHBMN8 A-4255DA | CVVBMN8 A-4255DA | 4.1    | 5.5  | 2300       | 830  | —      | —    | —          | —   | 4.1    | 5.5  | 2700       | 970  | 4.1    | 5.5  | 2250       | 810  |
|             | CHHBMN10A-4225DB | CVVBMN10A-4225DB | 2.3    | 7.5  | 1300       | 1150 | 2.8    | 7.5  | 1300       | 945 | 2.0    | 7.4  | 1300       | 1300 | 2.4    | 7.5  | 1300       | 1100 |
|             | CHHBMN10A-4235DB | CVVBMN10A-4235DB | 2.9    | 7.5  | 1650       | 1150 | 3.5    | 7.5  | 1650       | 945 | 2.5    | 7.5  | 1650       | 1300 | 3.0    | 7.5  | 1650       | 1100 |
|             | CHHBMN10A-4245DB | CVVBMN10A-4245DB | 3.7    | 7.5  | 2100       | 1150 | 4.5    | 7.5  | 2100       | 945 | 3.2    | 7.5  | 2100       | 1300 | 3.8    | 7.5  | 2100       | 1100 |
|             | CHHBMN10A-4255DB | CVVBMN10A-4255DB | 4.8    | 7.5  | 2700       | 1150 | 5.7    | 7.5  | 2700       | 945 | 4.1    | 7.5  | 2700       | 1300 | 4.9    | 7.5  | 2700       | 1100 |
| 11 ×4       | CHHBMN10A-4265DA | CVVBMN10A-4265DA | 6.1    | 7.5  | 3400       | 1150 | 6.1    | 7.5  | 2850       | 945 | 5.4    | 7.5  | 3600       | 1300 | 6.1    | 7.5  | 3350       | 1100 |
|             | CHHBMN10A-4270DA | CVVBMN10A-4270DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —   | 6.1    | 7.5  | 4000       | 1300 | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBM15 A-4270DA | CVVBM15 A-4270DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —   | 7.8    | 11   | 5150       | 1950 | 8.3    | 11   | 4550       | 1600 |
|             | CHHBM15 A-4275DA | CVVBM15 A-4275DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —   | 8.3    | 11   | 5450       | 1950 | —      | —    | —          | —    |

A形  
選定  
2段  
195  
231  
273  
329

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。但し、 は出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3～5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
4. 寸法図につきましては弊社営業所にご参照ください。



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 377,473

0.2~11kW

| 減速比     |     | 377      |  |         |  | 473      |  |          |  |
|---------|-----|----------|--|---------|--|----------|--|----------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500     |  | 1800    |  | 1500     |  | 1800     |  |
| 出力回転数   | rpm | 0.80~3.2 |  | 1.0~3.8 |  | 0.63~2.5 |  | 0.76~3.0 |  |
| 周波数     | Hz  | 50       |  | 60      |  | 50       |  | 60       |  |

| 電動機     | 形 式               |                   | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|---------|-------------------|-------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
| kW×P    | 横 形               | 立 形               | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.2 ×4  | CHHBMN02A-4115DB  | —                 | 0.07   | 0.2  | 52         | 39   | 0.09   | 0.2  | 52         | 33   | 0.06   | 0.2  | 52         | 49   | 0.07   | 0.2  | 52         | 41   |
|         | CHHBMN02A-4130DB  | —                 | 0.09   | 0.2  | 62         | 39   | 0.10   | 0.2  | 62         | 33   | 0.07   | 0.2  | 62         | 49   | 0.08   | 0.2  | 62         | 41   |
|         | CHHBMN02A-4135DB  | —                 | 0.11   | 0.2  | 78         | 39   | 0.13   | 0.2  | 78         | 33   | 0.09   | 0.2  | 78         | 49   | 0.10   | 0.2  | 78         | 41   |
| 0.4 ×4  | CHHBMN05A-4115DB  | CVVBMN05A-4115DB  | 0.07   | 0.25 | 52         | 52   | 0.08   | 0.30 | 52         | 52   | 0.05   | 0.20 | 52         | 52   | 0.06   | 0.24 | 52         | 52   |
|         | CHHBMN05A-4130DB  | CVVBMN05A-4130DB  | 0.08   | 0.30 | 62         | 62   | 0.10   | 0.36 | 62         | 62   | 0.06   | 0.24 | 62         | 62   | 0.08   | 0.28 | 62         | 62   |
|         | CHHBMN05A-4135DB  | CVVBMN05A-4135DB  | 0.10   | 0.37 | 78         | 78   | 0.12   | 0.4  | 78         | 69   | 0.08   | 0.30 | 78         | 78   | 0.10   | 0.36 | 78         | 78   |
|         | CHHBMN05A-4160DA  | CVVBMN05A-4160DA  | 0.20   | 0.4  | 155        | 83   | 0.22   | 0.4  | 145        | 69   | 0.16   | 0.4  | 155        | 105  | 0.19   | 0.4  | 155        | 87   |
|         | CHHBMN05A-4165DA  | CVVBMN05A-4165DA  | 0.22   | 0.4  | 170        | 83   | —      | —    | —          | —    | 0.19   | 0.4  | 185        | 105  | 0.22   | 0.4  | 180        | 87   |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1 A-4130DC  | CVVBMN1 A-4130DC  | 0.08   | 0.30 | 62         | 62   | 0.10   | 0.36 | 62         | 62   | 0.06   | 0.24 | 62         | 62   | 0.08   | 0.28 | 62         | 62   |
|         | CHHBMN1 A-4135DC  | CVVBMN1 A-4135DC  | 0.10   | 0.37 | 78         | 78   | 0.12   | 0.45 | 78         | 78   | 0.08   | 0.30 | 78         | 78   | 0.10   | 0.36 | 78         | 78   |
|         | CHHBMN1 A-4160DC  | CVVBMN1 A-4160DC  | 0.20   | 0.74 | 155        | 155  | 0.24   | 0.75 | 155        | 130  | 0.16   | 0.59 | 155        | 155  | 0.19   | 0.71 | 155        | 155  |
|         | CHHBMN1 A-4165DC  | CVVBMN1 A-4165DC  | 0.24   | 0.75 | 185        | 155  | 0.28   | 0.75 | 185        | 130  | 0.19   | 0.71 | 185        | 185  | 0.23   | 0.75 | 185        | 165  |
|         | CHHBMN1 A-4170DC  | CVVBMN1 A-4170DC  | 0.29   | 0.75 | 230        | 155  | 0.35   | 0.75 | 230        | 130  | 0.23   | 0.75 | 230        | 195  | 0.28   | 0.75 | 230        | 165  |
|         | CHHBMN1 A-4175DC  | CVVBMN1 A-4175DC  | 0.36   | 0.75 | 280        | 155  | 0.43   | 0.75 | 280        | 130  | 0.29   | 0.75 | 280        | 195  | 0.34   | 0.75 | 280        | 165  |
|         | CHHBMN1 A-4190DA  | CVVBMN1 A-4190DA  | 0.44   | 0.75 | 345        | 155  | 0.44   | 0.75 | 285        | 130  | 0.44   | 0.75 | 430        | 195  | 0.44   | 0.75 | 360        | 165  |
| 1.5 ×4  | CHHBMN2 A-4160DC  | CVVBMN2 A-4160DC  | 0.20   | 0.74 | 155        | 155  | 0.24   | 0.89 | 155        | 155  | 0.16   | 0.59 | 155        | 155  | 0.19   | 0.71 | 155        | 155  |
|         | CHHBMN2 A-4165DC  | CVVBMN2 A-4165DC  | 0.24   | 0.89 | 185        | 185  | 0.28   | 1.1  | 185        | 185  | 0.19   | 0.71 | 185        | 185  | 0.23   | 0.85 | 185        | 185  |
|         | CHHBMN2 A-4170DC  | CVVBMN2 A-4170DC  | 0.29   | 1.1  | 230        | 230  | 0.35   | 1.3  | 230        | 230  | 0.23   | 0.88 | 230        | 230  | 0.28   | 1.1  | 230        | 230  |
|         | CHHBMN2 A-4175DC  | CVVBMN2 A-4175DC  | 0.36   | 1.3  | 280        | 280  | 0.43   | 1.5  | 280        | 260  | 0.29   | 1.1  | 280        | 280  | 0.34   | 1.3  | 280        | 280  |
|         | CHHBMN2 A-4180DB  | CVVBMN2 A-4180DB  | 0.42   | 1.5  | 330        | 310  | 0.51   | 1.5  | 330        | 260  | 0.34   | 1.3  | 330        | 330  | 0.40   | 1.5  | 330        | 325  |
|         | CHHBMN2 A-4185DB  | CVVBMN2 A-4185DB  | 0.53   | 1.5  | 415        | 310  | 0.64   | 1.5  | 415        | 260  | 0.42   | 1.5  | 415        | 390  | 0.51   | 1.5  | 415        | 325  |
|         | CHHBMN2 A-4190DA  | CVVBMN2 A-4190DA  | 0.74   | 1.5  | 580        | 310  | 0.83   | 1.5  | 535        | 260  | 0.59   | 1.5  | 580        | 390  | 0.71   | 1.5  | 580        | 325  |
|         | CHHBMN2 A-4195DA  | CVVBMN2 A-4195DA  | 0.83   | 1.5  | 645        | 310  | —      | —    | —          | —    | 0.76   | 1.5  | 740        | 390  | 0.83   | 1.5  | 675        | 325  |
| 2.2 ×4  | CHHBMN2 A-4205DB  | CVVBMN2 A-4205DB  | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 0.83   | 1.5  | 810        | 390  | —      | —    | —          | —    |
|         | CHHBMN3 A-4170DC  | CVVBMN3 A-4170DC  | 0.29   | 1.1  | 230        | 230  | 0.35   | 1.3  | 230        | 230  | 0.23   | 0.88 | 230        | 230  | 0.28   | 1.1  | 230        | 230  |
|         | CHHBMN3 A-4175DC  | CVVBMN3 A-4175DC  | 0.36   | 1.3  | 280        | 280  | 0.43   | 1.6  | 280        | 280  | 0.29   | 1.1  | 280        | 280  | 0.34   | 1.3  | 280        | 280  |
|         | CHHBMN3 A-4180DB  | CVVBMN3 A-4180DB  | 0.42   | 1.6  | 330        | 330  | 0.51   | 1.9  | 330        | 330  | 0.34   | 1.3  | 330        | 330  | 0.40   | 1.5  | 330        | 330  |
|         | CHHBMN3 A-4185DB  | CVVBMN3 A-4185DB  | 0.53   | 2.0  | 415        | 415  | 0.64   | 2.2  | 415        | 380  | 0.42   | 1.6  | 415        | 415  | 0.51   | 1.9  | 415        | 415  |
|         | CHHBMN3 A-4190DA  | CVVBMN3 A-4190DA  | 0.74   | 2.2  | 580        | 460  | 0.89   | 2.2  | 580        | 380  | 0.59   | 2.2  | 580        | 575  | 0.71   | 2.2  | 580        | 480  |
|         | CHHBMN3 A-4195DA  | CVVBMN3 A-4195DA  | 0.95   | 2.2  | 740        | 460  | 1.1    | 2.2  | 740        | 380  | 0.76   | 2.2  | 740        | 575  | 0.91   | 2.2  | 740        | 480  |
|         | CHHBMN3 A-4205DB  | CVVBMN3 A-4205DB  | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 0.88   | 2.2  | 865        | 575  | 1.1    | 2.2  | 865        | 480  |
|         | CHHBMN3 A-4215DA  | CVVBMN3 A-4215DA  | 1.3    | 2.2  | 980        | 460  | 1.5    | 2.2  | 980        | 380  | 1.2    | 2.2  | 1150       | 575  | 1.4    | 2.2  | 1150       | 480  |
|         | CHHBMN3 A-4225DA  | CVVBMN3 A-4225DA  | 1.7    | 2.2  | 1300       | 460  | 1.7    | 2.2  | 1050       | 380  | 1.5    | 2.2  | 1450       | 575  | 1.7    | 2.2  | 1350       | 480  |
| 3.7 ×4  | CHHBMN3 A-4235DA  | CVVBMN3 A-4235DA  | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 1.7    | 2.2  | 1600       | 575  | —      | —    | —          | —    |
|         | CHHBM-N5 A-4215DB | CVVBM-N5 A-4215DB | 1.3    | 3.7  | 980        | 770  | 1.5    | 3.7  | 980        | 640  | 1.2    | 3.7  | 1150       | 965  | 1.4    | 3.7  | 1150       | 805  |
|         | CHHBM-N5 A-4225DB | CVVBM-N5 A-4225DB | 1.7    | 3.7  | 1300       | 770  | 2.0    | 3.7  | 1300       | 640  | 1.5    | 3.7  | 1450       | 965  | 1.8    | 3.7  | 1450       | 805  |
|         | CHHBM-N5 A-4235DA | CVVBM-N5 A-4235DA | 2.1    | 3.7  | 1650       | 770  | 2.4    | 3.7  | 1600       | 640  | 1.9    | 3.7  | 1850       | 965  | 2.3    | 3.7  | 1850       | 805  |
|         | CHHBM-N5 A-4245DA | CVVBM-N5 A-4245DA | 2.4    | 3.7  | 1900       | 770  | —      | —    | —          | —    | 2.4    | 3.7  | 2350       | 965  | 2.4    | 3.7  | 2000       | 805  |
| 5.5 ×4  | CHHBM-N8 A-4215DB | CVVBM-N8 A-4215DB | 1.3    | 4.7  | 980        | 980  | 1.5    | 5.5  | 980        | 955  | 1.2    | 4.4  | 1150       | 1150 | 1.4    | 5.3  | 1150       | 1150 |
|         | CHHBM-N8 A-4225DB | CVVBM-N8 A-4225DB | 1.7    | 5.5  | 1300       | 1150 | 2.0    | 5.5  | 1300       | 955  | 1.5    | 5.5  | 1450       | 1450 | 1.8    | 5.5  | 1450       | 1200 |
|         | CHHBM-N8 A-4235DB | CVVBM-N8 A-4235DB | 2.1    | 5.5  | 1650       | 1150 | 2.5    | 5.5  | 1650       | 955  | 1.9    | 5.5  | 1850       | 1450 | 2.3    | 5.5  | 1850       | 1200 |
|         | CHHBM-N8 A-4245DB | CVVBM-N8 A-4245DB | 2.7    | 5.5  | 2100       | 1150 | 3.2    | 5.5  | 2100       | 955  | 2.4    | 5.5  | 2400       | 1450 | 2.9    | 5.5  | 2400       | 1200 |
|         | CHHBM-N8 A-4255DA | CVVBM-N8 A-4255DA | 3.5    | 5.5  | 2700       | 1150 | 4.1    | 5.5  | 2650       | 955  | 3.2    | 5.5  | 3100       | 1450 | 3.8    | 5.5  | 3100       | 1200 |
| 7.5 ×4  | CHHBM-N10A-4225DB | CVVBM-N10A-4225DB | 1.7    | 6.2  | 1300       | 1300 | 2.0    | 7.5  | 1300       | 1300 | 1.5    | 5.5  | 1450       | 1450 | 1.8    | 6.7  | 1450       | 1450 |
|         | CHHBM-N10A-4235DB | CVVBM-N10A-4235DB | 2.1    | 7.5  | 1650       | 1550 | 2.5    | 7.5  | 1650       | 1300 | 1.9    | 7.1  | 1850       | 1850 | 2.3    | 7.5  | 1850       | 1650 |
|         | CHHBM-N10A-4245DB | CVVBM-N10A-4245DB | 2.7    | 7.5  | 2100       | 1550 | 3.2    | 7.5  | 2100       | 1300 | 2.4    | 7.5  | 2400       | 1950 | 2.9    | 7.5  | 2400       | 1650 |
|         | CHHBM-N10A-4255DB | CVVBM-N10A-4255DB | 3.5    | 7.5  | 2700       | 1550 | 4.1    | 7.5  | 2700       | 1300 | 3.2    | 7.5  | 3100       | 1950 | 3.8    | 7.5  | 3100       | 1650 |
|         | CHHBM-N10A-4265DA | CVVBM-N10A-4265DA | 4.6    | 7.5  | 3600       | 1550 | 5.5    | 7.5  | 3600       | 1300 | 4.2    | 7.5  | 4150       | 1950 | 5.1    | 7.5  | 4150       | 1650 |
|         | CHHBM-N10A-4270DA | CVVBM-N10A-4270DA | 6.1    | 7.5  | 4750       | 1550 | 6.1    | 7.5  | 3950       | 1300 | 5.3    | 7.5  | 5150       | 1950 | 6.1    | 7.5  | 4950       | 1650 |
|         | CHHBM-N10A-4275DA | CVVBM-N10A-4275DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 6.1    | 7.5  | 5950       | 1950 | —      | —    | —          | —    |
| 11 ×4   | CHHBM-15 A-4270DA | CVVBM-15 A-4270DA | 6.6    | 11   | 5150       | 2300 | 7.9    | 11   | 5150       | 1900 | 5.3    | 11   | 5150       | 2850 | 6.3    | 11   | 5150       | 2400 |
|         | CHHBM-15 A-4275DA | CVVBM-15 A-4275DA | 7.9    | 11   | 6200       | 2300 | 8.3    | 11   | 5350       | 1900 | 6.3    | 11   | 6200       | 2850 | 7.6    | 11   | 6200       | 2400 |



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 559,649

0.2~11kW

| 減速比     |  |     |  | 559      |  |          |  | 649      |  |          |  |
|---------|--|-----|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 1500     |  | 1800     |  | 1500     |  | 1800     |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 0.54~2.1 |  | 0.64~2.6 |  | 0.46~1.8 |  | 0.55~2.2 |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50       |  | 60       |  | 50       |  | 60       |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02A-4115DB | —                | 0.05   | 0.18 | 52         | 52   | 0.06   | 0.2  | 52         | 48   | 0.04   | 0.15 | 52         | 52   | 0.05   | 0.19 | 52         | 52   |
|             | CHHBMN02A-4130DB | —                | 0.06   | 0.2  | 62         | 58   | 0.07   | 0.2  | 62         | 48   | 0.05   | 0.18 | 62         | 62   | 0.06   | 0.2  | 62         | 56   |
|             | CHHBMN02A-4135DB | —                | 0.07   | 0.2  | 78         | 58   | 0.09   | 0.2  | 78         | 48   | 0.06   | 0.2  | 78         | 67   | 0.07   | 0.2  | 78         | 56   |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05A-4115DB | CVVBMN05A-4115DB | 0.04   | 0.17 | 52         | 52   | 0.05   | 0.20 | 52         | 52   | 0.04   | 0.15 | 52         | 52   | 0.05   | 0.17 | 52         | 52   |
|             | CHHBMN05A-4130DB | CVVBMN05A-4130DB | 0.05   | 0.20 | 62         | 62   | 0.06   | 0.24 | 62         | 62   | 0.05   | 0.17 | 62         | 62   | 0.06   | 0.21 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN05A-4135DB | CVVBMN05A-4135DB | 0.07   | 0.25 | 78         | 78   | 0.08   | 0.30 | 78         | 78   | 0.06   | 0.22 | 78         | 78   | 0.07   | 0.26 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN05A-4160DA | CVVBMN05A-4160DA | 0.13   | 0.4  | 155        | 125  | 0.16   | 0.4  | 155        | 105  | 0.12   | 0.4  | 155        | 145  | 0.14   | 0.4  | 155        | 120  |
|             | CHHBMN05A-4165DA | CVVBMN05A-4165DA | 0.16   | 0.4  | 185        | 125  | 0.19   | 0.4  | 185        | 105  | 0.14   | 0.4  | 185        | 145  | 0.17   | 0.4  | 185        | 120  |
|             | CHHBMN1 A-4130DC | CVVBMN1 A-4130DC | 0.05   | 0.20 | 62         | 62   | 0.06   | 0.24 | 62         | 62   | 0.05   | 0.17 | 62         | 62   | 0.06   | 0.21 | 62         | 62   |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 A-4135DC | CVVBMN1 A-4135DC | 0.07   | 0.25 | 78         | 78   | 0.08   | 0.30 | 78         | 78   | 0.06   | 0.22 | 78         | 78   | 0.07   | 0.26 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN1 A-4160DC | CVVBMN1 A-4160DC | 0.13   | 0.50 | 155        | 155  | 0.16   | 0.60 | 155        | 155  | 0.12   | 0.43 | 155        | 155  | 0.14   | 0.52 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN1 A-4165DC | CVVBMN1 A-4165DC | 0.16   | 0.60 | 185        | 185  | 0.19   | 0.72 | 185        | 185  | 0.14   | 0.52 | 185        | 185  | 0.17   | 0.62 | 185        | 185  |
|             | CHHBMN1 A-4170DC | CVVBMN1 A-4170DC | 0.20   | 0.74 | 230        | 230  | 0.24   | 0.75 | 230        | 195  | 0.17   | 0.64 | 230        | 230  | 0.21   | 0.75 | 230        | 225  |
|             | CHHBMN1 A-4175DC | CVVBMN1 A-4175DC | 0.24   | 0.75 | 280        | 230  | 0.29   | 0.75 | 280        | 195  | 0.21   | 0.75 | 280        | 270  | 0.25   | 0.75 | 280        | 225  |
|             | CHHBMN1 A-4190DA | CVVBMN1 A-4190DA | 0.44   | 0.75 | 510        | 230  | 0.44   | 0.75 | 425        | 195  | 0.43   | 0.75 | 580        | 270  | 0.44   | 0.75 | 495        | 225  |
|             | CHHBMN1 A-4195DA | CVVBMN1 A-4195DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 0.44   | 0.75 | 590        | 270  | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN2 A-4160DC | CVVBMN2 A-4160DC | 0.13   | 0.50 | 155        | 155  | 0.16   | 0.60 | 155        | 155  | 0.12   | 0.43 | 155        | 155  | 0.14   | 0.52 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN2 A-4165DC | CVVBMN2 A-4165DC | 0.16   | 0.60 | 185        | 185  | 0.19   | 0.72 | 185        | 185  | 0.14   | 0.52 | 185        | 185  | 0.17   | 0.62 | 185        | 185  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2 A-4170DC | CVVBMN2 A-4170DC | 0.20   | 0.74 | 230        | 230  | 0.24   | 0.89 | 230        | 230  | 0.17   | 0.64 | 230        | 230  | 0.21   | 0.77 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN2 A-4175DC | CVVBMN2 A-4175DC | 0.24   | 0.91 | 280        | 280  | 0.29   | 1.1  | 280        | 280  | 0.21   | 0.78 | 280        | 280  | 0.25   | 0.94 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN2 A-4180DB | CVVBMN2 A-4180DB | 0.28   | 1.1  | 330        | 330  | 0.34   | 1.3  | 330        | 330  | 0.25   | 0.92 | 330        | 330  | 0.29   | 1.1  | 330        | 330  |
|             | CHHBMN2 A-4185DB | CVVBMN2 A-4185DB | 0.36   | 1.3  | 415        | 415  | 0.43   | 1.5  | 415        | 385  | 0.31   | 1.2  | 415        | 415  | 0.37   | 1.4  | 415        | 415  |
|             | CHHBMN2 A-4190DA | CVVBMN2 A-4190DA | 0.50   | 1.5  | 580        | 465  | 0.60   | 1.5  | 580        | 385  | 0.43   | 1.5  | 580        | 540  | 0.52   | 1.5  | 580        | 450  |
|             | CHHBMN2 A-4195DA | CVVBMN2 A-4195DA | 0.64   | 1.5  | 740        | 465  | 0.77   | 1.5  | 740        | 385  | 0.55   | 1.5  | 740        | 540  | 0.66   | 1.5  | 740        | 450  |
|             | CHHBMN2 A-4205DB | CVVBMN2 A-4205DB | 0.75   | 1.5  | 865        | 465  | 0.83   | 1.5  | 795        | 385  | 0.64   | 1.5  | 865        | 540  | 0.77   | 1.5  | 865        | 450  |
|             | CHHBMN2 A-4215DA | CVVBMN2 A-4215DA | 0.83   | 1.5  | 955        | 465  | —      | —    | —          | —    | 0.83   | 1.5  | 1100       | 540  | 0.83   | 1.5  | 925        | 450  |
|             | CHHBMN3 A-4170DC | CVVBMN3 A-4170DC | 0.20   | 0.74 | 230        | 230  | 0.24   | 0.89 | 230        | 230  | 0.17   | 0.64 | 230        | 230  | 0.21   | 0.77 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN3 A-4175DC | CVVBMN3 A-4175DC | 0.24   | 0.91 | 280        | 280  | 0.29   | 1.1  | 280        | 280  | 0.21   | 0.78 | 280        | 280  | 0.25   | 0.94 | 280        | 280  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3 A-4180DB | CVVBMN3 A-4180DB | 0.28   | 1.1  | 330        | 330  | 0.34   | 1.3  | 330        | 330  | 0.25   | 0.92 | 330        | 330  | 0.29   | 1.1  | 330        | 330  |
|             | CHHBMN3 A-4185DB | CVVBMN3 A-4185DB | 0.36   | 1.3  | 415        | 415  | 0.43   | 1.6  | 415        | 415  | 0.31   | 1.2  | 415        | 415  | 0.37   | 1.4  | 415        | 415  |
|             | CHHBMN3 A-4190DA | CVVBMN3 A-4190DA | 0.50   | 1.9  | 580        | 580  | 0.60   | 2.2  | 580        | 565  | 0.43   | 1.6  | 580        | 580  | 0.52   | 1.9  | 580        | 580  |
|             | CHHBMN3 A-4195DA | CVVBMN3 A-4195DA | 0.64   | 2.1  | 740        | 660  | 0.77   | 2.2  | 740        | 565  | 0.55   | 1.8  | 740        | 660  | 0.66   | 2.1  | 740        | 620  |
|             | CHHBMN3 A-4205DB | CVVBMN3 A-4205DB | 0.75   | 2.2  | 865        | 680  | 0.90   | 2.2  | 865        | 565  | 0.64   | 2.2  | 865        | 790  | 0.77   | 2.2  | 865        | 655  |
|             | CHHBMN3 A-4215DA | CVVBMN3 A-4215DA | 0.99   | 2.2  | 1150       | 680  | 1.2    | 2.2  | 1150       | 565  | 0.86   | 2.2  | 1150       | 790  | 1.0    | 2.2  | 1150       | 655  |
|             | CHHBMN3 A-4225DA | CVVBMN3 A-4225DA | 1.3    | 2.2  | 1450       | 680  | 1.5    | 2.2  | 1450       | 565  | 1.1    | 2.2  | 1450       | 790  | 1.3    | 2.2  | 1450       | 655  |
|             | CHHBMN3 A-4235DA | CVVBMN3 A-4235DA | 1.6    | 2.2  | 1850       | 680  | 1.7    | 2.2  | 1600       | 565  | 1.4    | 2.2  | 1850       | 790  | 1.7    | 2.2  | 1850       | 655  |
|             | CHHBMN3 A-4245DA | CVVBMN3 A-4245DA | 1.7    | 2.2  | 1900       | 680  | —      | —    | —          | —    | 1.7    | 2.2  | 2200       | 790  | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN5 A-4215DB | CVVBMN5 A-4215DB | 0.99   | 3.7  | 1150       | 1150 | 1.2    | 3.7  | 1150       | 950  | 0.86   | 3.2  | 1150       | 1150 | 1.0    | 3.7  | 1150       | 1100 |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 A-4225DB | CVVBMN5 A-4225DB | 1.3    | 3.7  | 1450       | 1150 | 1.5    | 3.7  | 1450       | 950  | 1.1    | 3.7  | 1450       | 1350 | 1.3    | 3.7  | 1450       | 1100 |
|             | CHHBMN5 A-4235DA | CVVBMN5 A-4235DA | 1.6    | 3.7  | 1850       | 1150 | 1.9    | 3.7  | 1850       | 950  | 1.4    | 3.7  | 1850       | 1350 | 1.7    | 3.7  | 1850       | 1100 |
|             | CHHBMN5 A-4245DA | CVVBMN5 A-4245DA | 2.1    | 3.7  | 2400       | 1150 | 2.4    | 3.7  | 2350       | 950  | 1.8    | 3.7  | 2400       | 1350 | 2.1    | 3.7  | 2400       | 1100 |
|             | CHHBMN5 A-4255DA | CVVBMN5 A-4255DA | 2.4    | 3.7  | 2800       | 1150 | —      | —    | —          | —    | 2.3    | 3.7  | 3100       | 1350 | 2.4    | 3.7  | 2700       | 1100 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 A-4215DB | CVVBMN8 A-4215DB | 0.99   | 3.7  | 1150       | 1150 | 1.2    | 4.5  | 1150       | 1150 | 0.86   | 3.2  | 1150       | 1150 | 1.0    | 3.8  | 1150       | 1150 |
|             | CHHBMN8 A-4225DB | CVVBMN8 A-4225DB | 1.3    | 4.7  | 1450       | 1450 | 1.5    | 5.5  | 1450       | 1400 | 1.1    | 4.0  | 1450       | 1450 | 1.3    | 4.9  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN8 A-4235DB | CVVBMN8 A-4235DB | 1.6    | 5.5  | 1850       | 1700 | 1.9    | 5.5  | 1850       | 1400 | 1.4    | 5.2  | 1850       | 1850 | 1.7    | 5.5  | 1850       | 1650 |
|             | CHHBMN8 A-4245DB | CVVBMN8 A-4245DB | 2.1    | 5.5  | 2400       | 1700 | 2.5    | 5.5  | 2400       | 1400 | 1.8    | 5.5  | 2400       | 1950 | 2.1    | 5.5  | 2400       | 1650 |
|             | CHHBMN8 A-4255DA | CVVBMN8 A-4255DA | 2.7    | 5.5  | 3100       | 1700 | 3.2    | 5.5  | 3100       | 1400 | 2.3    | 5.5  | 3100       | 1950 | 2.8    | 5.5  | 3100       | 1650 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10A-4225DB | CVVBMN10A-4225DB | 1.3    | 4.7  | 1450       | 1450 | 1.5    | 5.6  | 1450       | 1450 | 1.1    | 4.0  | 1450       | 1450 | 1.3    | 4.9  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN10A-4235DB | CVVBMN10A-4235DB | 1.6    | 6.0  | 1850       | 1850 | 1.9    | 7.2  | 1850       | 1850 | 1.4    | 5.2  | 1850       | 1850 | 1.7    | 6.2  | 1850       | 1850 |
|             | CHHBMN10A-4245DB | CVVBMN10A-4245DB | 2.1    | 7.5  | 2400       | 2300 | 2.5    | 7.5  | 2400       | 1950 | 1.8    | 6.7  | 2400       | 2400 | 2.1    | 7.5  | 2400       | 2250 |
|             | CHHBMN10A-4255DB | CVVBMN10A-4255DB | 2.7    | 7.5  | 3100       | 2300 | 3.2    | 7.5  | 3100       | 1950 | 2.3    | 7.5  | 3100       | 2700 | 2.8    | 7.5  | 3100       | 2250 |
|             | CHHBMN10A-4265DA | CVVBMN10A-4265DA | 3.6    | 7.5  | 4150       | 2300 | 4.3    | 7.5  | 4150       | 1950 | 3.1    | 7.5  | 4150       | 2700 | 3.7    | 7.5  | 4150       | 2250 |
|             | CHHBMN10A-4270DA | CVVBMN10A-4270DA | 4.4    | 7.5  | 5150       | 2300 | 5.3    | 7.5  | 5150       | 1950 | 3.8    | 7.5  | 5150       | 2700 | 4.6    | 7.5  | 5150       | 2250 |
| 11 ×4       | CHHBMN10A-4275DA | CVVBMN10A-4275DA | 5.4    | 7.5  | 6200       | 2300 | 6.1    | 7.5  | 5850       | 1950 | 4.6    | 7.5  | 6200       | 2700 | 5.5    | 7.5  | 6200       | 2250 |
|             | CHHBM15 A-4270DA | CVVBM15 A-4270DA | 4.4    | 11   | 5150       | 3400 | 5.3    | 11   | 5150       | 2850 | 3.8    | 11   | 5150       | 3950 | 4.6    | 11   | 5150       | 3300 |
|             | CHHBM15 A-4275DA | CVVBM15 A-4275DA | 5.4    | 11   | 6200       | 3400 | 6.4    | 11   | 6200       | 2850 | 4.6    | 11   | 6200       | 3950 | 5.5    | 11   | 6200       | 3300 |

A形  
選定  
2段  
377  
473  
559  
649

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。但し、    は出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
4. 寸法図につきましては弊社営業所にご参照ください。



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 731,841

0.2~11kW

| 減速比         |  |  | 731      |  |          |  | 841      |  |          |  |
|-------------|--|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  | 1500     |  | 1800     |  | 1500     |  | 1800     |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  | 0.41~1.6 |  | 0.49~2.0 |  | 0.36~1.4 |  | 0.43~1.7 |  |
| 周波数 Hz      |  |  | 50       |  | 60       |  | 50       |  | 60       |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02A-4115DB | —                | 0.04   | 0.14 | 52         | 52   | 0.04   | 0.16 | 52         | 52   | 0.03   | 0.12 | 52         | 52   | 0.04   | 0.14 | 52         | 52   |
|             | CHHBMN02A-4130DB | —                | 0.04   | 0.16 | 62         | 62   | 0.05   | 0.2  | 62         | 62   | 0.04   | 0.14 | 62         | 62   | 0.05   | 0.17 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN02A-4135DB | —                | 0.06   | 0.2  | 78         | 76   | 0.07   | 0.2  | 78         | 63   | 0.05   | 0.18 | 78         | 78   | 0.06   | 0.2  | 78         | 73   |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05A-4115DB | CVVBMN05A-4115DB | 0.03   | 0.13 | 52         | 52   | 0.04   | 0.15 | 52         | 52   | 0.03   | 0.11 | 52         | 52   | 0.04   | 0.13 | 52         | 52   |
|             | CHHBMN05A-4130DB | CVVBMN05A-4130DB | 0.04   | 0.15 | 62         | 62   | 0.05   | 0.18 | 62         | 62   | 0.04   | 0.13 | 62         | 62   | 0.04   | 0.16 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN05A-4135DB | CVVBMN05A-4135DB | 0.05   | 0.19 | 78         | 78   | 0.06   | 0.23 | 78         | 78   | 0.04   | 0.17 | 78         | 78   | 0.05   | 0.20 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN05A-4160DA | CVVBMN05A-4160DA | 0.10   | 0.38 | 155        | 155  | 0.12   | 0.4  | 155        | 135  | 0.09   | 0.33 | 155        | 155  | 0.11   | 0.4  | 155        | 155  |
|             | CHHBMN05A-4165DA | CVVBMN05A-4165DA | 0.12   | 0.4  | 185        | 160  | 0.15   | 0.4  | 185        | 135  | 0.11   | 0.40 | 185        | 185  | 0.13   | 0.4  | 185        | 155  |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 A-4130DC | CVVBMN1 A-4130DC | 0.04   | 0.15 | 62         | 62   | 0.05   | 0.18 | 62         | 62   | 0.04   | 0.13 | 62         | 62   | 0.04   | 0.16 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN1 A-4135DC | CVVBMN1 A-4135DC | 0.05   | 0.19 | 78         | 78   | 0.06   | 0.23 | 78         | 78   | 0.04   | 0.17 | 78         | 78   | 0.05   | 0.20 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN1 A-4160DC | CVVBMN1 A-4160DC | 0.10   | 0.38 | 155        | 155  | 0.12   | 0.46 | 155        | 155  | 0.09   | 0.33 | 155        | 155  | 0.11   | 0.40 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN1 A-4165DC | CVVBMN1 A-4165DC | 0.12   | 0.46 | 185        | 185  | 0.15   | 0.55 | 185        | 185  | 0.11   | 0.40 | 185        | 185  | 0.13   | 0.48 | 185        | 185  |
|             | CHHBMN1 A-4170DC | CVVBMN1 A-4170DC | 0.15   | 0.57 | 230        | 230  | 0.18   | 0.68 | 230        | 230  | 0.13   | 0.49 | 230        | 230  | 0.16   | 0.59 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN1 A-4175DC | CVVBMN1 A-4175DC | 0.18   | 0.69 | 280        | 280  | 0.22   | 0.75 | 280        | 250  | 0.16   | 0.60 | 280        | 280  | 0.19   | 0.72 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN1 A-4190DA | CVVBMN1 A-4190DA | 0.38   | 0.75 | 580        | 305  | 0.44   | 0.75 | 555        | 250  | 0.33   | 0.75 | 580        | 350  | 0.40   | 0.75 | 580        | 290  |
|             | CHHBMN1 A-4195DA | CVVBMN1 A-4195DA | 0.44   | 0.75 | 665        | 305  | —      | —    | —          | —    | 0.42   | 0.75 | 740        | 350  | 0.44   | 0.75 | 640        | 290  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2 A-4160DC | CVVBMN2 A-4160DC | 0.10   | 0.38 | 155        | 155  | 0.12   | 0.46 | 155        | 155  | 0.09   | 0.33 | 155        | 155  | 0.11   | 0.40 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN2 A-4165DC | CVVBMN2 A-4165DC | 0.12   | 0.46 | 185        | 185  | 0.15   | 0.55 | 185        | 185  | 0.11   | 0.40 | 185        | 185  | 0.13   | 0.48 | 185        | 185  |
|             | CHHBMN2 A-4170DC | CVVBMN2 A-4170DC | 0.15   | 0.57 | 230        | 230  | 0.18   | 0.68 | 230        | 230  | 0.13   | 0.49 | 230        | 230  | 0.16   | 0.59 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN2 A-4175DC | CVVBMN2 A-4175DC | 0.18   | 0.69 | 280        | 280  | 0.22   | 0.83 | 280        | 280  | 0.16   | 0.60 | 280        | 280  | 0.19   | 0.72 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN2 A-4180DB | CVVBMN2 A-4180DB | 0.22   | 0.82 | 330        | 330  | 0.26   | 0.98 | 330        | 330  | 0.19   | 0.71 | 330        | 330  | 0.23   | 0.85 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN2 A-4185DB | CVVBMN2 A-4185DB | 0.27   | 1.0  | 415        | 415  | 0.33   | 1.2  | 415        | 415  | 0.24   | 0.89 | 415        | 415  | 0.29   | 1.1  | 415        | 415  |
|             | CHHBMN2 A-4190DA | CVVBMN2 A-4190DA | 0.38   | 1.4  | 580        | 580  | 0.46   | 1.5  | 580        | 505  | 0.33   | 1.2  | 580        | 580  | 0.40   | 1.5  | 580        | 580  |
|             | CHHBMN2 A-4195DA | CVVBMN2 A-4195DA | 0.49   | 1.5  | 740        | 605  | 0.59   | 1.5  | 740        | 505  | 0.42   | 1.5  | 740        | 695  | 0.51   | 1.5  | 740        | 580  |
|             | CHHBMN2 A-4205DB | CVVBMN2 A-4205DB | 0.57   | 1.5  | 865        | 605  | 0.69   | 1.5  | 865        | 505  | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN2 A-4215DA | CVVBMN2 A-4215DA | 0.76   | 1.5  | 1150       | 605  | 0.83   | 1.5  | 1050       | 505  | 0.56   | 1.5  | 980        | 695  | 0.67   | 1.5  | 980        | 580  |
|             | CHHBMN2 A-4225DA | CVVBMN2 A-4225DA | 0.83   | 1.5  | 1250       | 605  | —      | —    | —          | —    | 0.75   | 1.5  | 1300       | 695  | 0.83   | 1.5  | 1200       | 580  |
|             | CHHBMN3 A-4170DC | CVVBMN3 A-4170DC | 0.15   | 0.57 | 230        | 230  | 0.18   | 0.68 | 230        | 230  | 0.13   | 0.49 | 230        | 230  | 0.16   | 0.59 | 230        | 230  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3 A-4175DC | CVVBMN3 A-4175DC | 0.18   | 0.69 | 280        | 280  | 0.22   | 0.83 | 280        | 280  | 0.16   | 0.60 | 280        | 280  | 0.19   | 0.72 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN3 A-4180DB | CVVBMN3 A-4180DB | 0.22   | 0.82 | 330        | 330  | 0.26   | 0.98 | 330        | 330  | 0.19   | 0.71 | 330        | 330  | 0.23   | 0.85 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN3 A-4185DB | CVVBMN3 A-4185DB | 0.27   | 1.0  | 415        | 415  | 0.33   | 1.2  | 415        | 415  | 0.24   | 0.89 | 415        | 415  | 0.29   | 1.1  | 415        | 415  |
|             | CHHBMN3 A-4190DA | CVVBMN3 A-4190DA | 0.38   | 1.4  | 580        | 580  | 0.46   | 1.7  | 580        | 580  | 0.33   | 1.2  | 580        | 580  | 0.40   | 1.5  | 580        | 580  |
|             | CHHBMN3 A-4195DA | CVVBMN3 A-4195DA | 0.49   | 1.8  | 740        | 725  | 0.59   | 2.0  | 740        | 680  | 0.42   | 1.6  | 740        | 740  | 0.51   | 1.9  | 740        | 740  |
|             | CHHBMN3 A-4205DB | CVVBMN3 A-4205DB | 0.57   | 2.1  | 865        | 865  | 0.69   | 2.2  | 865        | 740  | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN3 A-4215DA | CVVBMN3 A-4215DA | 0.76   | 2.2  | 1150       | 890  | 0.91   | 2.2  | 1150       | 740  | 0.56   | 2.1  | 980        | 980  | 0.67   | 2.2  | 980        | 850  |
|             | CHHBMN3 A-4225DA | CVVBMN3 A-4225DA | 0.96   | 2.2  | 1450       | 890  | 1.1    | 2.2  | 1450       | 740  | 0.75   | 2.2  | 1300       | 1000 | 0.90   | 2.2  | 1300       | 850  |
|             | CHHBMN3 A-4235DA | CVVBMN3 A-4235DA | 1.2    | 2.2  | 1850       | 890  | 1.5    | 2.2  | 1850       | 740  | 0.95   | 2.2  | 1650       | 1000 | 1.1    | 2.2  | 1650       | 850  |
|             | CHHBMN3 A-4245DA | CVVBMN3 A-4245DA | 1.6    | 2.2  | 2400       | 890  | 1.7    | 2.2  | 2100       | 740  | 1.2    | 2.2  | 2100       | 1000 | 1.4    | 2.2  | 2100       | 850  |
|             | CHHBMN5 A-4215DB | CVVBMN5 A-4215DB | 0.76   | 2.8  | 1150       | 1150 | 0.91   | 3.4  | 1150       | 1150 | 0.56   | 2.1  | 980        | 980  | 0.67   | 2.5  | 980        | 980  |
|             | CHHBMN5 A-4225DB | CVVBMN5 A-4225DB | 0.96   | 3.6  | 1450       | 1450 | 1.1    | 3.7  | 1450       | 1250 | 0.75   | 2.8  | 1300       | 1300 | 0.90   | 3.4  | 1300       | 1300 |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 A-4235DA | CVVBMN5 A-4235DA | 1.2    | 3.7  | 1850       | 1500 | 1.5    | 3.7  | 1850       | 1250 | 0.95   | 3.6  | 1650       | 1650 | 1.1    | 3.7  | 1650       | 1450 |
|             | CHHBMN5 A-4245DA | CVVBMN5 A-4245DA | 1.6    | 3.7  | 2400       | 1500 | 1.9    | 3.7  | 2400       | 1250 | 1.2    | 3.7  | 2100       | 1700 | 1.4    | 3.7  | 2100       | 1450 |
|             | CHHBMN5 A-4255DA | CVVBMN5 A-4255DA | 2.0    | 3.7  | 3100       | 1500 | 2.4    | 3.7  | 3050       | 1250 | 1.5    | 3.7  | 2700       | 1700 | 1      | 3.7  | 2700       | 1450 |
|             | CHHBMN8 A-4215DB | CVVBMN8 A-4215DB | 0.76   | 2.8  | 1150       | 1150 | 0.91   | 3.4  | 1150       | 1150 | 0.56   | 2.1  | 980        | 980  | 0.67   | 2.5  | 980        | 980  |
|             | CHHBMN8 A-4225DB | CVVBMN8 A-4225DB | 0.96   | 3.6  | 1450       | 1450 | 1.1    | 4.3  | 1450       | 1450 | 0.75   | 2.8  | 1300       | 1300 | 0.90   | 3.4  | 1300       | 1300 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 A-4235DB | CVVBMN8 A-4235DB | 1.2    | 4.6  | 1850       | 1850 | 1.5    | 5.5  | 1850       | 1850 | 0.95   | 3.6  | 1650       | 1650 | 1.1    | 4.3  | 1650       | 1650 |
|             | CHHBMN8 A-4245DB | CVVBMN8 A-4245DB | 1.6    | 5.5  | 2400       | 2200 | 1.9    | 5.5  | 2400       | 1850 | 1.2    | 4.5  | 2100       | 2100 | 1.4    | 5.4  | 2100       | 2100 |
|             | CHHBMN8 A-4255DA | CVVBMN8 A-4255DA | 2.0    | 5.5  | 3100       | 2200 | 2.5    | 5.5  | 3100       | 1850 | 1.5    | 5.5  | 2700       | 2550 | 1.9    | 5.5  | 2700       | 2150 |
|             | CHHBMN10A-4225DB | CVVBMN10A-4225DB | 0.96   | 3.6  | 1450       | 1450 | 1.1    | 4.3  | 1450       | 1450 | 0.75   | 2.8  | 1300       | 1300 | 0.90   | 3.4  | 1300       | 1300 |
|             | CHHBMN10A-4235DB | CVVBMN10A-4235DB | 1.2    | 4.6  | 1850       | 1850 | 1.5    | 5.5  | 1850       | 1850 | 0.95   | 3.6  | 1650       | 1650 | 1.1    | 4.3  | 1650       | 1650 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10A-4245DB | CVVBMN10A-4245DB | 1.6    | 5.9  | 2400       | 2400 | 1.9    | 7.1  | 2400       | 2400 | 1.2    | 4.5  | 2100       | 2100 | 1.4    | 5.4  | 2100       | 2100 |
|             | CHHBMN10A-4255DB | CVVBMN10A-4255DB | 2.0    | 7.5  | 3100       | 3050 | 2.5    | 7.5  | 3100       | 2500 | 1.5    | 5.8  | 2700       | 2700 | 1.9    | 7.0  | 2700       | 2700 |
|             | CHHBMN10A-4265DA | CVVBMN10A-4265DA | 2.7    | 7.5  | 4150       | 3050 | 3.3    | 7.5  | 4150       | 2500 | 2.1    | 7.5  | 3600       | 3500 | 2.5    | 7.5  | 3600       | 2900 |
|             | CHHBMN10A-4270DA | CVVBMN10A-4270DA | 3.4    | 7.5  | 5150       | 3050 | 4.1    | 7.5  | 5150       | 2500 | 3.0    | 7.5  | 5150       | 3500 | 3.5    | 7.5  | 5150       | 2900 |
|             | CHHBMN10A-4275DA | CVVBMN10A-4275DA | 4.1    | 7.5  | 6200       | 3050 | 4.9    | 7.5  | 6200       | 2500 | 3.6    | 7.5  | 6200       | 3500 | 4.3    | 7.5  | 6200       | 2900 |
| 11 ×4       | CHHBM15 A-4270DA | CVVBM15 A-4270DA | 3.4    | 11   | 5150       | 4450 | 4.1    | 11   | 5150       | 3700 | 3.0    | 11   | 5150       | 5100 | 3.5    | 11   | 5150       | 4250 |
|             | CHHBM15 A-4275DA | CVVBM15 A-4275DA | 4.1    | 11   | 6200       | 4450 | 4.9    | 11   | 6200       | 3700 | 3.6    | 11   | 6200       | 5100 | 4.3    | 11   | 6200       | 4250 |



# 選定表 A形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 1003

0.2~11kW

| 減速比     |     | 1003     |  |          |  |
|---------|-----|----------|--|----------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500     |  | 1800     |  |
| 出力回転数   | rpm | 0.30~1.2 |  | 0.36~1.4 |  |
| 周波数     | Hz  | 50       |  | 60       |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02A-4115DB | —                | 0.03   | 0.10 | 52         | 52   | 0.03   | 0.12 | 52         | 52   |
|             | CHHBMN02A-4130DB | —                | 0.03   | 0.12 | 62         | 62   | 0.04   | 0.14 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN02A-4135DB | —                | 0.04   | 0.15 | 78         | 78   | 0.05   | 0.18 | 78         | 78   |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05A-4115DB | CVVBMN05A-4115DB | 0.03   | 0.09 | 52         | 52   | 0.03   | 0.11 | 52         | 52   |
|             | CHHBMN05A-4130DB | CVVBMN05A-4130DB | 0.03   | 0.11 | 62         | 62   | 0.04   | 0.13 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN05A-4135DB | CVVBMN05A-4135DB | 0.04   | 0.14 | 78         | 78   | 0.05   | 0.17 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN05A-4160DA | CVVBMN05A-4160DA | 0.07   | 0.28 | 155        | 155  | 0.09   | 0.34 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN05A-4165DA | CVVBMN05A-4165DA | 0.09   | 0.33 | 185        | 185  | 0.11   | 0.4  | 185        | 185  |
|             | CHHBMN1 A-4130DC | CVVBMN1 A-4130DC | 0.03   | 0.11 | 62         | 62   | 0.04   | 0.13 | 62         | 62   |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 A-4135DC | CVVBMN1 A-4135DC | 0.04   | 0.14 | 78         | 78   | 0.05   | 0.17 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN1 A-4160DC | CVVBMN1 A-4160DC | 0.07   | 0.28 | 155        | 155  | 0.09   | 0.34 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN1 A-4165DC | CVVBMN1 A-4165DC | 0.09   | 0.33 | 185        | 185  | 0.11   | 0.40 | 185        | 185  |
|             | CHHBMN1 A-4170DC | CVVBMN1 A-4170DC | 0.11   | 0.42 | 230        | 230  | 0.13   | 0.50 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN1 A-4175DC | CVVBMN1 A-4175DC | 0.13   | 0.51 | 280        | 280  | 0.16   | 0.61 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN1 A-4190DA | CVVBMN1 A-4190DA | 0.28   | 0.75 | 580        | 415  | 0.33   | 0.75 | 580        | 345  |
|             | CHHBMN1 A-4195DA | CVVBMN1 A-4195DA | 0.36   | 0.75 | 740        | 415  | 0.43   | 0.75 | 740        | 345  |
|             | CHHBMN2 A-4160DC | CVVBMN2 A-4160DC | 0.07   | 0.28 | 155        | 155  | 0.09   | 0.34 | 155        | 155  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2 A-4165DC | CVVBMN2 A-4165DC | 0.09   | 0.33 | 185        | 185  | 0.11   | 0.40 | 185        | 185  |
|             | CHHBMN2 A-4170DC | CVVBMN2 A-4170DC | 0.11   | 0.42 | 230        | 230  | 0.13   | 0.50 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN2 A-4175DC | CVVBMN2 A-4175DC | 0.13   | 0.51 | 280        | 280  | 0.16   | 0.61 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN2 A-4180DB | CVVBMN2 A-4180DB | 0.16   | 0.60 | 330        | 330  | 0.19   | 0.71 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN2 A-4185DB | CVVBMN2 A-4185DB | 0.20   | 0.75 | 415        | 415  | 0.24   | 0.90 | 415        | 415  |
|             | CHHBMN2 A-4190DA | CVVBMN2 A-4190DA | 0.28   | 1.0  | 580        | 580  | 0.33   | 1.3  | 580        | 580  |
|             | CHHBMN2 A-4195DA | CVVBMN2 A-4195DA | 0.36   | 1.3  | 740        | 740  | 0.43   | 1.5  | 740        | 695  |
|             | CHHBMN2 A-4205DB | CVVBMN2 A-4205DB | 0.42   | 1.5  | 865        | 830  | 0.50   | 1.5  | 865        | 695  |
|             | CHHBMN2 A-4215DA | CVVBMN2 A-4215DA | 0.55   | 1.5  | 1150       | 830  | 0.66   | 1.5  | 1150       | 695  |
|             | CHHBMN2 A-4225DA | CVVBMN2 A-4225DA | 0.70   | 1.5  | 1450       | 830  | 0.83   | 1.5  | 1450       | 695  |
|             | CHHBMN3 A-4170DC | CVVBMN3 A-4170DC | 0.11   | 0.42 | 230        | 230  | 0.13   | 0.50 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN3 A-4175DC | CVVBMN3 A-4175DC | 0.13   | 0.51 | 280        | 280  | 0.16   | 0.61 | 280        | 280  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3 A-4180DB | CVVBMN3 A-4180DB | 0.16   | 0.60 | 330        | 330  | 0.19   | 0.71 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN3 A-4185DB | CVVBMN3 A-4185DB | 0.20   | 0.75 | 415        | 415  | 0.24   | 0.90 | 415        | 415  |
|             | CHHBMN3 A-4190DA | CVVBMN3 A-4190DA | 0.28   | 1.0  | 580        | 580  | 0.33   | 1.3  | 580        | 580  |
|             | CHHBMN3 A-4195DA | CVVBMN3 A-4195DA | 0.36   | 1.3  | 740        | 740  | 0.43   | 1.6  | 740        | 725  |
|             | CHHBMN3 A-4205DB | CVVBMN3 A-4205DB | 0.42   | 1.6  | 865        | 865  | 0.50   | 1.9  | 865        | 865  |
|             | CHHBMN3 A-4215DA | CVVBMN3 A-4215DA | 0.55   | 2.1  | 1150       | 1150 | 0.66   | 2.2  | 1150       | 1000 |
|             | CHHBMN3 A-4225DA | CVVBMN3 A-4225DA | 0.70   | 2.2  | 1450       | 1200 | 0.84   | 2.2  | 1450       | 1000 |
|             | CHHBMN3 A-4235DA | CVVBMN3 A-4235DA | 0.89   | 2.2  | 1850       | 1200 | 1.1    | 2.2  | 1850       | 1000 |
|             | CHHBMN3 A-4245DA | CVVBMN3 A-4245DA | 1.2    | 2.2  | 2400       | 1200 | 1.4    | 2.2  | 2400       | 1000 |
|             | CHHBMN5 A-4215DB | CVVBMN5 A-4215DB | 0.55   | 2.1  | 1150       | 1150 | 0.66   | 2.5  | 1150       | 1150 |
|             | CHHBMN5 A-4225DB | CVVBMN5 A-4225DB | 0.70   | 2.6  | 1450       | 1450 | 0.84   | 3.1  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN5 A-4235DA | CVVBMN5 A-4235DA | 0.89   | 3.3  | 1850       | 1850 | 1.1    | 3.7  | 1850       | 1700 |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 A-4245DA | CVVBMN5 A-4245DA | 1.2    | 3.7  | 2400       | 2050 | 1.4    | 3.7  | 2400       | 1700 |
|             | CHHBMN5 A-4255DA | CVVBMN5 A-4255DA | 1.5    | 3.7  | 3100       | 2050 | 1.8    | 3.7  | 3100       | 1700 |
|             | CHHBMN8 A-4215DB | CVVBMN8 A-4215DB | 0.55   | 2.1  | 1150       | 1150 | 0.66   | 2.5  | 1150       | 1150 |
|             | CHHBMN8 A-4225DB | CVVBMN8 A-4225DB | 0.70   | 2.6  | 1450       | 1450 | 0.84   | 3.1  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN8 A-4235DB | CVVBMN8 A-4235DB | 0.89   | 3.3  | 1850       | 1850 | 1.1    | 4.0  | 1850       | 1850 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 A-4245DB | CVVBMN8 A-4245DB | 1.2    | 4.3  | 2400       | 2400 | 1.4    | 5.2  | 2400       | 2400 |
|             | CHHBMN8 A-4255DA | CVVBMN8 A-4255DA | 1.5    | 5.5  | 3100       | 3050 | 1.8    | 5.5  | 3100       | 2550 |
|             | CHHBMN10A-4225DB | CVVBMN10A-4225DB | 0.70   | 2.6  | 1450       | 1450 | 0.84   | 3.1  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN10A-4235DB | CVVBMN10A-4235DB | 0.89   | 3.3  | 1850       | 1850 | 1.1    | 4.0  | 1850       | 1850 |
|             | CHHBMN10A-4245DB | CVVBMN10A-4245DB | 1.2    | 4.3  | 2400       | 2400 | 1.4    | 5.2  | 2400       | 2400 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10A-4255DB | CVVBMN10A-4255DB | 1.5    | 5.6  | 3100       | 3100 | 1.8    | 6.7  | 3100       | 3100 |
|             | CHHBMN10A-4265DA | CVVBMN10A-4265DA | 2.0    | 7.5  | 4150       | 4150 | 2.4    | 7.5  | 4150       | 3450 |
|             | CHHBMN10A-4270DA | CVVBMN10A-4270DA | 2.5    | 7.5  | 5150       | 4150 | 3.0    | 7.5  | 5150       | 3450 |
|             | CHHBMN10A-4275DA | CVVBMN10A-4275DA | 3.0    | 7.5  | 6200       | 4150 | 3.6    | 7.5  | 6200       | 3450 |
|             | CHHBM15 A-4270DA | CVVBM15 A-4270DA | 2.5    | 9.3  | 5150       | 5150 | 3.0    | 11   | 5150       | 5100 |
|             | CHHBM15 A-4275DA | CVVBM15 A-4275DA | 3.0    | 11   | 6200       | 6100 | 3.6    | 11   | 6200       | 5100 |

A形  
選定  
2段  
731  
841  
1003

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。但し、     は出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
 4. 寸法図につきましては弊社営業所にご参照ください。



# A形寸法図

## 目次

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 1. 共通仕様                          | P.59 |
| 2. バイエル無段変速機A形                   |      |
| • 主形式 BHHM(電動機直結横形)              | P.60 |
| • 主形式 GHHBM(電動機直結減速機構付)          | P.63 |
| • 主形式 BHH(両軸形)                   | P.66 |
| • 主形式 BHHP, BHHK(Vプーリ・カップリング駆動形) | P.67 |
| • 主形式 BVFM(電動機直結立形)              | P.70 |
| • 主形式 GVFBM(電動機直結立形減速機構付)        | P.72 |
| 3. バイエル・サイクロ可変減速機                |      |
| • 主形式 CHHBM(電動機直結横形)             | P.74 |
| • 主形式 CVVBM(電動機直結立形)             | P.77 |

## 共通仕様

1. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、屋内形、連続定格、電源は200V 50/60Hz 220V 60Hzを標準としています。

絶縁の種類は下記を標準としております。

| 極数 | 出力 (kW)  | 絶縁の種類 |
|----|----------|-------|
| 4  | 0.2, 0.4 | E 種   |
|    | 0.75～11  | B 種   |
| 6  | 15       | B 種   |
|    | 22 , 30  | F 種   |
| 8  | 37 ～150  | F 種   |

人-△起動方式を必要とする場合は、ご注文時にご指示ください。


特性はJIS C 4210によっています。

寸法図中、DM, J, L寸法は多少現物と異なる場合があります。

2. 入・出力軸寸法公差……JIS B 0401-1976 “h6”です。
3. キーはJIS B 1301-1976平行キーによっています。
4. フランジ部嵌合寸法公差は JIS B 0401-1976によっています。
5. 標準塗装色……マンセル 10B5/3
6. 本寸法図は予告なしで変更する場合があります。




〔図 1〕



A形  
寸法  
横  
BHHM


〔図 2〕




|   |    |           |     |     |    |     |    |     |     |     |     |     |     |                |     |     |     |                |                |     |     |    |    |    |     |    |    |   |   | (mm) |     |            |
|---|----|-----------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|---|---|------|-----|------------|
| 項 | 図番 | 形 式       | A   | C   | D  | DB  | DH | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S  | T   | V  | d  | b | h | t    | α   | 重量<br>(kg) |
| 1 | 1  | BHHM-NO2A | 204 | 100 | 19 | 194 | 94 | 124 | 85  | 165 | 102 | 240 | 85  | 145            | 105 | 98  | 380 | 40             | —              | 113 | 190 | 14 | 18 | —  | 112 | 40 | 11 | 6 | 6 | 3.5  | 0   | 23         |
| 2 | 1  | BHHM-NO5A | 204 | 100 | 19 | 194 | 94 | 124 | 85  | 165 | 102 | 240 | 85  | 145            | 105 | 98  | 400 | 40             | —              | 113 | 190 | 14 | 18 | —  | 112 | 40 | 11 | 6 | 6 | 3.5  | 0   | 24         |
| 3 | 1  | BHHM-N1A  | 204 | 100 | 19 | 194 | 94 | 148 | 85  | 165 | 102 | 240 | 114 | 145            | 105 | 98  | 461 | 40             | —              | 113 | 190 | 14 | 18 | —  | 112 | 40 | 11 | 6 | 6 | 3.5  | 0   | 28         |
| 4 | 2  | BHHM-N2A  | 277 | 130 | 25 | 250 | 94 | 160 | 150 | 225 | 110 | 294 | 118 | 185            | 145 | 120 | 562 | 50             | 15             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | 125 | 55 | 14 | 8 | 7 | 4    | .45 | 49         |
| 5 | 2  | BHHM-N3A  | 277 | 130 | 25 | 250 | 94 | 173 | 150 | 225 | 110 | 294 | 123 | 185            | 145 | 120 | 582 | 50             | 15             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | 125 | 55 | 14 | 8 | 7 | 4    | .45 | 54         |



〔図1〕






〔図2〕






(mm)

| 項 | 図番 | 形 式        | A   | C   | D  | DB  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S   | T   | V  | d  | b  | h | t   | $\alpha$ | 重 量<br>(kg) |
|---|----|------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|---|-----|----------|-------------|
| 1 | 1  | BHHM-N 5 A | 473 | 160 | 32 | 322 | 135 | 212 | 180 | 260 | 135 | 354 | 144 | 257            | 192 | 140 | 756  | 60             | 20             | 230 | 300 | 25 | 25 | M8  | 153 | 60 | 14 | 10 | 8 | 5   | 45       | 102         |
| 2 | 1  | BHHM-N 8 A | 473 | 160 | 32 | 322 | 135 | 212 | 180 | 260 | 135 | 362 | 144 | 257            | 192 | 140 | 800  | 60             | 20             | 230 | 300 | 25 | 25 | M8  | 153 | 60 | 14 | 10 | 8 | 5   | 45       | 109         |
| 3 | 2  | BHHM-N10A  | 520 | 180 | 40 | 386 | 135 | 251 | 150 | 310 | 160 | 419 | 185 | 280            | 215 | 170 | 935  | 70             | 16             | 200 | 350 | 25 | 25 | M8  | 185 | 75 | 14 | 12 | 8 | 5   | 45       | 174         |
| 4 | 2  | BHHM-15A   | 650 | 240 | 45 | 457 | 176 | 251 | 260 | 400 | 180 | 522 | 188 | —              | 232 | 212 | 1130 | 90             | 20             | 310 | 450 | 25 | 35 | M10 | 208 | 90 | 22 | 14 | 9 | 5.5 | 0        | 260         |





| 項 | 形 式      | A   | C   | D  | DB  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S   | T   | V  | W  | d  | b  | h | t   | 重量(kg) |
|---|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|---|-----|--------|
| 1 | BHHM-20A | 655 | 270 | 50 | 560 | 176 | 394 | 180 | 500 | 199 | 599 | 297 | 205 | 265 | 1280 | 100            | 30             | 230 | 550 | 25 | 40 | M12 | 209 | 95 | 50 | 22 | 14 | 9 | 5.5 | 435    |




(注) 共通台板の据付面は加工していません、加工の必要がある場合は座板を付  
けますのでC<sub>1</sub>、R<sub>1</sub>寸法が変更となります。


| 項 | 形 式         | A   | C <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | D  | DB  | DH  | DM  | E <sub>1</sub> | F <sub>1</sub> | Q <sub>1</sub> | G <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> | J   | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M <sub>1</sub> | α° | N <sub>1</sub> | N <sub>2</sub> | V <sub>1</sub> | P <sub>1</sub> | R <sub>1</sub> | S   | T   | d <sub>1</sub> | b  | h  | t | Y | 重量(kg) |
|---|-------------|-----|----------------|----------------|----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----|----|---|---|--------|
| 1 | BHHM-30A-BP | 684 | 440            | 84             | 55 | 640 | 222 | 375 | 500            | 630            | 20             | 267            | 836            | 305 | 261 | 325 | 1379 | 120            | 30             | 1160           | 15 | 670            | 690            | 100            | 80             | 8              | M12 | 232 | 22             | 16 | 10 | 6 | 5 | 670    |
| 2 | BHHM-40A-BP | 684 | 440            | 84             | 55 | 640 | 222 | 425 | 500            | 630            | 20             | 267            | 836            | 355 | 261 | 325 | 1514 | 120            | 30             | 1160           | 15 | 670            | 690            | 100            | 80             | 8              | M12 | 232 | 22             | 16 | 10 | 6 | 5 | 720    |



〔図1〕



〔図2〕




| 項 | 図番 | 形 式            | A   | C   | D  | DB  | DH | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S  | T   | V  | d  | b | h | t   | α  | 重量<br>(kg) |
|---|----|----------------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|---|---|-----|----|------------|
| 1 | 1  | GHHBMN02A-G10  | 309 | 100 | 22 | 194 | 94 | 124 | 85  | 165 | 207 | 240 | 85  | 145            | 105 | 98  | 485 | 40             | 12             | 113 | 190 | 14 | 18 | M6 | 217 | 40 | 11 | 6 | 6 | 3.5 | 0  | 28         |
| 2 | 1  | GHHBMN05A-G10  | 309 | 100 | 22 | 194 | 94 | 124 | 85  | 165 | 207 | 240 | 85  | 145            | 105 | 98  | 505 | 40             | 12             | 113 | 190 | 14 | 18 | M6 | 217 | 40 | 11 | 6 | 6 | 3.5 | 0  | 29         |
| 3 | 1  | GHHBMN 1 A-G10 | 309 | 100 | 22 | 194 | 94 | 148 | 85  | 165 | 207 | 240 | 114 | 145            | 105 | 98  | 566 | 40             | 12             | 113 | 190 | 14 | 18 | M6 | 217 | 40 | 11 | 6 | 6 | 3.5 | 0  | 33         |
| 4 | 2  | GHHBMN 2 A-G20 | 446 | 130 | 28 | 250 | 94 | 160 | 150 | 225 | 279 | 294 | 118 | 185            | 145 | 120 | 731 | 58             | 16             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | 294 | 55 | 14 | 8 | 7 | 4   | 45 | 61         |
| 5 | 2  | GHHBMN 3 A-G20 | 446 | 130 | 28 | 250 | 94 | 173 | 150 | 225 | 279 | 294 | 123 | 185            | 145 | 120 | 751 | 58             | 16             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | 294 | 55 | 14 | 8 | 7 | 4   | 45 | 66         |


(mm)



〔図1〕






〔図2〕






| 項 | 図番 | 形 式            | A   | C   | D  | DB  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J1  | JH  | K   | L    | L1  | L2 | M   | N   | P  | R  | S   | T   | V   | W1 | W2  | d  | b  | h  | t   | α  | 重 量<br>(kg) |
|---|----|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|-------------|
| 1 | 1  | GHHBMN 5 A-G30 | 631 | 160 | 35 | 322 | 135 | 212 | 180 | 260 | 293 | 354 | 144 | 257 | 192 | 140 | 914  | 70  | 20 | 230 | 300 | 25 | 25 | M8  | 311 | 60  | —  | —   | 14 | 10 | 8  | 5   | 45 | 131         |
| 2 | 1  | GHHBMN 8 A-G30 | 631 | 160 | 35 | 322 | 135 | 212 | 180 | 260 | 293 | 362 | 144 | 257 | 192 | 140 | 958  | 70  | 20 | 230 | 300 | 25 | 25 | M8  | 311 | 60  | —  | —   | 14 | 10 | 8  | 5   | 45 | 138         |
| 3 | 2  | GHHBMN10A-G40  | 736 | 225 | 50 | 395 | 135 | 251 | 280 | 300 | 176 | 476 | 185 | 280 | 215 | 170 | 1151 | 100 | 20 | 340 | 400 | 30 | 27 | M10 | 402 | 100 | 80 | 110 | 22 | 14 | 9  | 5.5 | 45 | 247         |
| 4 | 2  | GHHBM15A-G50   | 900 | 250 | 55 | 470 | 176 | 251 | 300 | 520 | 200 | 539 | 188 | —   | 232 | 212 | 1380 | 120 | 26 | 360 | 570 | 30 | 35 | M12 | 458 | 62  | 70 | 70  | 22 | 16 | 10 | 6   | 0  | 355         |





| 項 | 形 式          | A   | C   | D  | DB  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S   | T   | V  | W  | d  | b  | h  | t | 重量<br>(kg) |
|---|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|---|------------|
| 1 | GHHBM20A-G60 | 936 | 320 | 65 | 560 | 176 | 394 | 350 | 620 | 210 | 658 | 297 | 205 | 265 | 1561 | 150            | 20             | 430 | 700 | 40 | 50 | M12 | 490 | 90 | 90 | 28 | 18 | 11 | 7 | 585        |




(注) 共通台板の据付面は加工しておりません、加工の必要がある場合は座板を付けますのでC<sub>1</sub>、R<sub>1</sub>寸法が変更となります。


| 項 | 形 式             | A    | C <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | D  | DB  | DH  | DM  | E <sub>1</sub> | F <sub>1</sub> | Q <sub>1</sub> | G <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M <sub>1</sub> | J   | α° | N <sub>1</sub> | N <sub>2</sub> | V <sub>1</sub> | P <sub>1</sub> | R <sub>1</sub> | S   | T   | d <sub>1</sub> | b  | h  | t | Y | 重量<br>(kg) |
|---|-----------------|------|----------------|----------------|----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|------|----------------|----------------|----------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----|----|---|---|------------|
| 1 | GHHBM30A-G70-BP | 1087 | 485            | 107            | 85 | 640 | 222 | 375 | 685            | 700            | 25             | 280            | 886            | 261 | 325 | 1783 | 160            | 35             | 1560           | 305 | 15 | 750            | 790            | 125            | 95             | 9              | M16 | 635 | 26             | 22 | 14 | 9 | 5 | 990        |
| 2 | GHHBM40A-G70-BP | 1087 | 485            | 107            | 85 | 640 | 222 | 425 | 685            | 700            | 25             | 280            | 886            | 261 | 325 | 1918 | 160            | 35             | 1560           | 355 | 15 | 750            | 790            | 125            | 95             | 9              | M16 | 635 | 26             | 22 | 14 | 9 | 5 | 1040       |




〔図1〕



〔図2〕



〔図3〕




(mm)


| 項 | 図番 | 形式       | C   | D  | D1 | DB  | DH  | E   | F   | G   | H   | J1  | JH  | K   | L   | L1 | L2 | L3 | L4 | M   | N   | P  | R  | S  | S1 | T   | V  | d  | b  | b1 | h | h1 | t   | t1  | 重量<br>(kg) |
|---|----|----------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|---|----|-----|-----|------------|
| 1 | 1  | BHH-NO2A | 100 | 19 | 16 | 194 | 94  | 85  | 165 | 102 | 240 | 145 | 105 | 98  | 258 | 40 | —  | 30 | —  | 113 | 190 | 14 | 18 | —  | —  | 112 | 40 | 11 | 6  | 5  | 6 | 5  | 3.5 | 3   | 19         |
| 2 | 1  | BHH-NO5A | 100 | 19 | 16 | 194 | 94  | 85  | 165 | 102 | 240 | 145 | 105 | 98  | 258 | 40 | —  | 30 | —  | 113 | 190 | 14 | 18 | —  | —  | 112 | 40 | 11 | 6  | 5  | 6 | 5  | 3.5 | 3   | 19         |
| 3 | 1  | BHH-N1A  | 100 | 19 | 16 | 194 | 94  | 85  | 165 | 102 | 240 | 145 | 105 | 98  | 258 | 40 | —  | 30 | —  | 113 | 190 | 14 | 18 | —  | —  | 112 | 40 | 11 | 6  | 5  | 6 | 5  | 3.5 | 3   | 19         |
| 4 | 2  | BHH-N2A  | 130 | 25 | 20 | 258 | 94  | 150 | 225 | 110 | 294 | 185 | 145 | 120 | 357 | 50 | 15 | 40 | 12 | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | M6 | 125 | 55 | 14 | 8  | 6  | 7 | 6  | 4   | 3.5 | 39         |
| 5 | 2  | BHH-N3A  | 130 | 25 | 20 | 258 | 94  | 150 | 225 | 110 | 294 | 185 | 145 | 120 | 357 | 50 | 15 | 40 | 12 | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | M6 | 125 | 55 | 14 | 8  | 6  | 7 | 6  | 4   | 3.5 | 39         |
| 6 | 2  | BHH-N5A  | 160 | 32 | 28 | 318 | 135 | 180 | 260 | 135 | 354 | 257 | 192 | 140 | 414 | 60 | 20 | 40 | 16 | 230 | 300 | 25 | 25 | M8 | M8 | 153 | 60 | 14 | 10 | 8  | 8 | 7  | 5   | 4   | 65         |
| 7 | 2  | BHH-N8A  | 160 | 32 | 28 | 318 | 135 | 180 | 260 | 135 | 354 | 257 | 192 | 140 | 414 | 60 | 20 | 40 | 16 | 230 | 300 | 25 | 25 | M8 | M8 | 153 | 60 | 14 | 10 | 8  | 8 | 7  | 5   | 4   | 65         |
| 8 | 3  | BHH-N10A | 180 | 40 | 28 | 386 | 135 | 150 | 310 | 160 | 419 | 280 | 215 | 170 | 474 | 70 | 16 | 45 | 16 | 200 | 350 | 25 | 25 | M8 | M8 | 185 | 75 | 14 | 12 | 8  | 8 | 7  | 5   | 4   | 98         |



〔図1〕



〔図2〕







| 項 | 図番 | 形 式      | C   | D  | DB  | DH  | E   | F   | G   | H   | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S   | T   | V   | W   | d  | b  | h  | t   | 重量<br>(kg) |
|---|----|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------------|
| 1 | 1  | BHHP-15A | 240 | 45 | 455 | 176 | 260 | 400 | 180 | 522 | 232 | 212 | 536 | 90             | 20             | 310 | 450 | 25 | 35 | M10 | 208 | 90  | 70  | 22 | 14 | 9  | 5.5 | 165        |
| 2 | 1  | BHHP-20A | 270 | 50 | 544 | 176 | 180 | 500 | 199 | 599 | 205 | 265 | 540 | 100            | 30             | 230 | 550 | 25 | 40 | M12 | 209 | 95  | 50  | 22 | 14 | 9  | 5.5 | 195        |
| 3 | 1  | BHHP-30A | 330 | 55 | 640 | 222 | 280 | 630 | 217 | 726 | 261 | 325 | 684 | 120            | 30             | 330 | 680 | 25 | 50 | M12 | 232 | 150 | 100 | 22 | 16 | 10 | 6   | 340        |
| 4 | 1  | BHHP-40A | 330 | 55 | 640 | 222 | 280 | 630 | 217 | 726 | 261 | 325 | 684 | 120            | 30             | 330 | 680 | 25 | 50 | M12 | 232 | 150 | 100 | 22 | 16 | 10 | 6   | 340        |
| 5 | 2  | BHHP-15A | 240 | 45 | 455 | 176 | 260 | 400 | 180 | 522 | 232 | 212 | 560 | 90             | 20             | 310 | 450 | 25 | 35 | M10 | 208 | 90  | 70  | 22 | 14 | 9  | 5.5 | 165        |
| 6 | 2  | BHHP-20A | 270 | 50 | 544 | 176 | 180 | 500 | 199 | 599 | 205 | 265 | 658 | 100            | 30             | 230 | 550 | 25 | 40 | M12 | 209 | 95  | 50  | 22 | 14 | 9  | 5.5 | 210        |
| 7 | 2  | BHHP-30A | 330 | 55 | 640 | 222 | 280 | 630 | 217 | 726 | 261 | 325 | 789 | 120            | 30             | 330 | 680 | 25 | 50 | M12 | 232 | 150 | 100 | 22 | 16 | 10 | 6   | 360        |
| 8 | 2  | BHHP-40A | 330 | 55 | 640 | 222 | 280 | 630 | 217 | 726 | 261 | 325 | 789 | 120            | 30             | 330 | 680 | 25 | 50 | M12 | 232 | 150 | 100 | 22 | 16 | 10 | 6   | 360        |

| カップリング駆動形 |    |     |   |    |     |     |
|-----------|----|-----|---|----|-----|-----|
| 形 式       | 図番 | Lc  | Y | da | db  | do  |
| BHHP-15A  | 1  | 130 | 4 | 15 | 125 | 80  |
| BHHP-20A  | 1  | 130 | 4 | 30 | 160 | 100 |
| BHHP-30A  | 1  | 150 | 5 | 35 | 200 | 120 |
| BHHP-40A  | 1  | 150 | 5 | 35 | 200 | 120 |



| V ブ ー リ 駆 動 形 |    |     |     |        |      |
|---------------|----|-----|-----|--------|------|
| 形 式           | 図番 | DO  | DP  | VP     | VQ   |
| BHHP-15A      | 2  | 251 | 237 | 25.5×2 | 17.5 |
| BHHP-20A      | 2  | 314 | 300 | 25.5×3 | 17   |
| BHHP-30A      | 2  | 369 | 350 | 37×2   | 24   |
| BHHP-40A      | 2  | 369 | 350 | 37×2   | 24   |



BHHP-50A ~ BHHP-100A  
BH HK-50A ~ BH HK-100A



潤滑油出口詳細図



- (注) 1. 潤滑……強制給油を行なう為に潤滑油冷却装置を附属します。
2. 潤滑油冷却装置仕様
- (1) 電動機  
全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格 E 種絶縁  
0.75kW×4P 200V 50/60Hz 220V 60Hz
- (2) オイルポンプ  
形 式…TOP-212HB  
吐出量…18/21.6 ℓ/min (1500/1800 rpm)
- (3) 圧力計  
呼び……A (1.5) T3/8×75×2  
目盛……0~2kgf/cm<sup>2</sup>
- (4) オイルフィルター  
形式……KAF-150C (#80)  
戸外径…φ58, 軸長150
- (5) 冷却器  
形式……SHC-310P2S  
一般工業用水用  
耐圧……管外(油): 常用圧力10kgf/cm<sup>2</sup>  
試験圧力15kgf/cm<sup>2</sup>  
管内(水): 常用圧力 5kgf/cm<sup>2</sup>  
試験圧力10kgf/cm<sup>2</sup>
- (6) 重量75kg
- (7) バイエル無段変速機本体と潤滑油冷却装置の間の配管は含みません。

(mm)

| V プ ー リ 駆 動 形 |           |       |     |      |        |    |         |         |
|---------------|-----------|-------|-----|------|--------|----|---------|---------|
| 項             | 形 式       | DO    | DP  | L    | VP     | VQ | Vプーリ仕様  | 重量 (kg) |
| 4             | BHHP-50A  | 469   | 450 | 1110 | 37×3   | 24 | D 形 4 溝 | 830     |
| 5             | BHHP-75A  | 475.4 | 450 | 1125 | 44.5×3 | 28 | E 形 4 溝 | 860     |
| 6             | BHHP-100A | 475.4 | 450 | 1147 | 44.5×4 | 28 | E 形 5 溝 | 920     |







図 1 . 潤滑油冷却装置 (重量230kg)

(注) 1. 潤滑……強制給油を行なうために潤滑油冷却装置が附属します。

2. 遠隔操作付 (RC)  
パイロットモータ0.4kW×4P 200V  
50/60Hz 220V 60Hz

3. 停止中に変速しない様に電氣的なインターロックをしてください。

4. 潤滑油冷却装置仕様

(1) 電動機

全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格, E種絶縁  
2.2kW×6P 200V 50/60Hz 220V 60Hz

(2) オイルポンプ

形 式……TOP-350HVB-7  
吐出量……65/78 ℓ/min  
(1000/1200rpm)  
レリーフバルブ付(設定圧力7kgf/cm<sup>2</sup>)

(3) 圧力計

呼び……A ①.5 T3/8×75×6  
目盛……0~6kgf/cm<sup>2</sup>

(4) オイルフィルター

形 式……DT-250  
戸外径……φ80, 軸長……250  
60メッシュ

(5) 冷却器

形式……SHC-420P2S  
一般工業用水用  
耐圧……管外(油):常用圧力10kgf/cm<sup>2</sup>  
試験圧力15kgf/cm<sup>2</sup>  
管内(水):常用圧力 5kgf/cm<sup>2</sup>  
試験圧力10kgf/cm<sup>2</sup>

5. バイエル無段変速機本体と潤滑油冷却装置間の配管は含みません。






図 2 . 潤滑油冷却装置 (重量250kg)



〔図1〕




〔図2〕



| 項 | 図番 | 形 式       | A   | C  | D  | DB  | DE | DH  | DM  | E   | F   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N | R  | S  | T   | d  | b  | h | t   | α  | β  | 重量<br>(kg) |
|---|----|-----------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|---|----|----|-----|----|----|---|-----|----|----|------------|
| 1 | 1  | BVFM-N05A | 199 | 5  | 19 | —   | 5  | 94  | 124 | 200 | 225 | 85  | 145            | 105 | 98  | 395 | 35             | —              | 170 | 6 | 12 | —  | 107 | 11 | 6  | 6 | 3.5 | 0  | 30 | 26         |
| 2 | 1  | BVFM-N1A  | 199 | 5  | 19 | —   | 5  | 94  | 148 | 200 | 225 | 114 | 145            | 105 | 98  | 456 | 35             | —              | 170 | 6 | 12 | —  | 107 | 11 | 6  | 6 | 3.5 | 0  | 30 | 30         |
| 3 | 1  | BVFM-N2A  | 275 | 2  | 25 | —   | 5  | 94  | 160 | 290 | 330 | 119 | 185            | 145 | 120 | 560 | 47             | 15             | 250 | 6 | 13 | M8 | 123 | 14 | 8  | 7 | 4   | 0  | 30 | 55         |
| 4 | 1  | BVFM-N3A  | 275 | 2  | 25 | —   | 5  | 94  | 173 | 290 | 330 | 126 | 185            | 145 | 120 | 580 | 47             | 15             | 250 | 6 | 13 | M8 | 123 | 14 | 8  | 7 | 4   | 0  | 30 | 60         |
| 5 | 2  | BVFM-N5A  | 443 | 30 | 32 | 322 | 5  | 135 | 212 | 315 | 350 | 159 | 257            | 192 | 140 | 756 | 58             | 20             | 280 | 6 | 15 | M8 | 123 | 14 | 10 | 8 | 5   | 45 | 30 | 100        |
| 6 | 2  | BVFM-N8A  | 443 | 30 | 32 | 322 | 5  | 135 | 212 | 315 | 350 | 197 | 257            | 192 | 140 | 800 | 58             | 20             | 280 | 6 | 15 | M8 | 123 | 14 | 10 | 8 | 5   | 45 | 30 | 107        |

注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。







(mm)

| 項 | 形 式       | A   | C  | D  | DB  | DE | DH  | DM  | E   | F   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N | OM  | OP  | R  | S  | T   | d  | b  | h | t | α° | 重量 (kg) |
|---|-----------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|---|-----|-----|----|----|-----|----|----|---|---|----|---------|
| 1 | BVFM-N10A | 504 | 43 | 40 | 386 | 6  | 135 | 251 | 410 | 450 | 188 | 280            | 215 | 170 | 962 | 70             | 16             | 370 | 6 | 368 | 225 | 21 | M8 | 169 | 18 | 12 | 8 | 5 | 30 | 217     |


注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。



〔図1〕





Cカラ見ル




断面AA

A形  
寸法  
立  
BVM  
GVFBM

〔図2〕



Cカラ見ル




断面AA

| 項 | 図番 | 形 式            | A   | C  | D  | DB  | DE | DH  | DM  | E   | F   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N | R  | S  | T   | d  | b  | h | t   | α  | β  | 重量<br>(kg) |
|---|----|----------------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|---|----|----|-----|----|----|---|-----|----|----|------------|
| 1 | 1  | GVFBMN05A-G10  | 266 | 43 | 22 | —   | 4  | 94  | 124 | 165 | 200 | 85  | 145            | 105 | 98  | 505 | 35             | 12             | 130 | 4 | 12 | M6 | 174 | 11 | 6  | 6 | 3.5 | 0  | 45 | 30         |
| 2 | 1  | GVFBMN 1 A-G10 | 266 | 43 | 22 | —   | 4  | 94  | 148 | 165 | 200 | 114 | 145            | 105 | 98  | 566 | 35             | 12             | 130 | 4 | 12 | M6 | 174 | 11 | 6  | 6 | 3.5 | 0  | 45 | 34         |
| 3 | 1  | GVFBMN 2 A-G20 | 388 | 58 | 28 | —   | 5  | 94  | 160 | 260 | 290 | 119 | 185            | 145 | 120 | 731 | 50             | 16             | 225 | 6 | 15 | M8 | 236 | 14 | 8  | 7 | 4   | 0  | 30 | 61         |
| 4 | 1  | GVFBMN 3 A-G20 | 388 | 58 | 28 | —   | 5  | 94  | 173 | 260 | 290 | 126 | 185            | 145 | 120 | 751 | 50             | 16             | 225 | 6 | 15 | M8 | 236 | 14 | 8  | 7 | 4   | 0  | 30 | 66         |
| 5 | 2  | GVFBMN 5 A-G30 | 553 | 78 | 35 | 322 | 6  | 135 | 212 | 355 | 400 | 159 | 257            | 192 | 140 | 914 | 60             | 20             | 320 | 6 | 20 | M8 | 233 | 18 | 10 | 8 | 5   | 45 | 30 | 151        |
| 6 | 2  | GVFBMN 8 A-G30 | 553 | 78 | 35 | 322 | 6  | 135 | 212 | 355 | 400 | 197 | 257            | 192 | 140 | 958 | 60             | 20             | 320 | 6 | 20 | M8 | 233 | 18 | 10 | 8 | 5   | 45 | 30 | 158        |

注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。








|   |               |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |                |     |     |      |                |                |     |   |     |     |    |     |     |    |    | (mm) |     |      |         |
|---|---------------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|------|----------------|----------------|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|----|----|------|-----|------|---------|
| 項 | 形 式           | A   | C  | D  | DB  | DE | DH  | DM  | E   | F   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N | OM  | OP  | R  | S   | T   | d  | b  | h    | t   | α°   | 重量 (kg) |
| 1 | GVFBMN10A-G40 | 639 | 98 | 50 | 386 | 5  | 135 | 251 | 400 | 450 | 188 | 280            | 215 | 170 | 1152 | 90             | 20             | 350 | 8 | 368 | 277 | 22 | M10 | 304 | 22 | 14 | 9    | 5.5 | 22.5 | 269     |

注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。








A形  
寸法  
立  
CVFBM  
横  
CH-BM

(mm)


| 項 | 形 式             | A   | BE  | C   | D  | DB  | H   | DH | DM  | E  | F   | G   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K  | L   | M   | N   | P  | Q    | R  | T  | V  | d  | b | h | t   | ℓ  | 重量<br>(kg) |
|---|-----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----------------|-----|----|-----|-----|-----|----|------|----|----|----|----|---|---|-----|----|------------|
| 1 | CHHBMN02A-4085  | 98  | 174 | 100 | 18 | 194 | 240 | 94 | 124 | 85 | 165 | 170 | 85  | 145            | 105 | 98 | 448 | 113 | 190 | 14 | 12.5 | 18 | 82 | 40 | 11 | 6 | 6 | 3.5 | 30 | 29         |
| 2 | CHHBMN02A-4095  | 142 | 171 | 100 | 28 | 194 | 240 | 94 | 124 | 85 | 165 | 210 | 85  | 145            | 105 | 98 | 489 | 113 | 190 | 14 | 12.5 | 18 | 79 | 40 | 11 | 8 | 7 | 4   | 35 | 32         |
| 3 | CHHBMN02A-4105  | 156 | 171 | 100 | 28 | 194 | 240 | 94 | 124 | 85 | 165 | 224 | 85  | 145            | 105 | 98 | 503 | 113 | 190 | 14 | 12.5 | 18 | 79 | 40 | 11 | 8 | 7 | 4   | 35 | 34         |
| 4 | CHHBMN05A-4095  | 142 | 171 | 100 | 28 | 194 | 240 | 94 | 124 | 85 | 165 | 210 | 85  | 145            | 105 | 98 | 509 | 113 | 190 | 14 | 12.5 | 18 | 79 | 40 | 11 | 8 | 7 | 4   | 35 | 33         |
| 5 | CHHBMN05A-4105  | 156 | 171 | 100 | 28 | 194 | 240 | 94 | 124 | 85 | 165 | 224 | 85  | 145            | 105 | 98 | 523 | 113 | 190 | 14 | 12.5 | 18 | 79 | 40 | 11 | 8 | 7 | 4   | 35 | 35         |
| 6 | CHHBMN 1 A-4095 | 142 | 171 | 100 | 28 | 194 | 240 | 94 | 148 | 85 | 165 | 210 | 114 | 145            | 105 | 98 | 569 | 113 | 190 | 14 | 12.5 | 18 | 79 | 40 | 11 | 8 | 7 | 4   | 35 | 37         |
| 7 | CHHBMN 1 A-4105 | 156 | 171 | 100 | 28 | 194 | 240 | 94 | 148 | 85 | 165 | 224 | 114 | 145            | 105 | 98 | 583 | 113 | 190 | 14 | 12.5 | 18 | 79 | 40 | 11 | 8 | 7 | 4   | 35 | 39         |



(mm)


| 項 | 形 式           | A   | BE  | C   | D  | H   | DB  | DC  | DH | DM  | E   | F   | G  | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | M   | N   | P  | Q  | R  | T  | V  | d  | b  | h | t | ℓ  | α  | 重量<br>(kg) |
|---|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|------------|
| 1 | CHHBMN1A-4115 | 186 | 168 | 120 | 38 | 260 | —   | 204 | 94 | 148 | 115 | 190 | 82 | 114 | 145            | 105 | 98  | 611 | 155 | 230 | 20 | 20 | 15 | 76 | 55 | 14 | 10 | 8 | 5 | 55 | 0  | 51         |
| 2 | CHHBMN2A-4115 | 186 | 233 | 120 | 38 | 284 | 250 | 204 | 94 | 160 | 115 | 190 | 82 | 118 | 185            | 145 | 120 | 704 | 155 | 230 | 20 | 20 | 15 | 81 | 55 | 14 | 10 | 8 | 5 | 55 | 45 | 73         |
| 3 | CHHBMN3A-4115 | 186 | 233 | 120 | 38 | 284 | 250 | 204 | 94 | 173 | 115 | 190 | 82 | 123 | 185            | 145 | 120 | 724 | 155 | 230 | 20 | 20 | 15 | 81 | 55 | 14 | 10 | 8 | 5 | 55 | 45 | 78         |






(mm)

| 項 | 形式            | A   | BE  | C   | D  | DC  | DH | DM  | E   | F   | G   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | H   | K   | L   | M   | N   | P  | Q  | R  | S   | T  | V  | d  | b  | h  | t   | ℓ  | ℓ <sub>2</sub> | α  | 重量<br>(kg) |
|---|---------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----------------|----|------------|
| 1 | CHHBMN2A-4135 | 240 | 234 | 150 | 50 | 230 | 94 | 160 | 145 | 290 | 100 | 118 | 185            | 145 | 314 | 120 | 759 | 195 | 330 | 25 | 20 | 22 | M10 | 82 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 70 | 18             | 45 | 90         |
| 2 | CHHBMN3A-4135 | 240 | 234 | 150 | 50 | 230 | 94 | 173 | 145 | 290 | 100 | 123 | 185            | 145 | 314 | 120 | 779 | 195 | 330 | 25 | 20 | 22 | M10 | 82 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 70 | 18             | 45 | 95         |
| 3 | CHHBMN2A-4145 | 260 | 234 | 150 | 50 | 230 | 94 | 160 | 145 | 290 | 120 | 118 | 185            | 145 | 314 | 120 | 779 | 195 | 330 | 25 | 20 | 22 | M10 | 82 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 90 | 18             | 45 | 91         |
| 4 | CHHBMN3A-4145 | 260 | 234 | 150 | 50 | 230 | 94 | 173 | 145 | 290 | 120 | 123 | 185            | 145 | 314 | 120 | 799 | 195 | 330 | 25 | 20 | 22 | M10 | 82 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 90 | 18             | 45 | 96         |
| 5 | CHHBMN3A-4165 | 308 | 250 | 160 | 60 | 300 | 94 | 173 | 150 | 370 | 139 | 123 | 185            | 145 | 324 | 120 | 863 | 238 | 410 | 44 | 20 | 25 | M10 | 98 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 90 | 18             | 45 | 136        |



(mm)


| 項 | 図番 | 形式            | A   | BE  | C   | D  | DC  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | M   | N   | P  | Q  | R  | S   | T   | V  | d  | b  | h  | t   | ℓ   | ℓ <sub>2</sub> | α  | 重量<br>(kg) |
|---|----|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----------------|----|------------|
| 1 | 1  | CHHBMN5A-4165 | 308 | 423 | 160 | 60 | 300 | 135 | 212 | 150 | 370 | 139 | 354 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1014 | 238 | 410 | 44 | 20 | 25 | M10 | 103 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 90  | 18             | 45 | 182        |
| 2 | 1  | CHHBMN8A-4165 | 308 | 423 | 160 | 60 | 300 | 135 | 212 | 150 | 370 | 139 | 354 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1058 | 238 | 410 | 44 | 20 | 25 | M10 | 103 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 90  | 18             | 45 | 189        |
| 3 | 1  | CHHBMN5A-4175 | 352 | 430 | 200 | 70 | 340 | 135 | 212 | 275 | 380 | 125 | 394 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1065 | 335 | 430 | 30 | 25 | 30 | M12 | 110 | 80 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 90  | 24             | 45 | 214        |
| 4 | 1  | CHHBMN8A-4175 | 352 | 430 | 200 | 70 | 340 | 135 | 212 | 275 | 380 | 125 | 394 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1109 | 335 | 430 | 30 | 25 | 30 | M12 | 110 | 80 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 90  | 24             | 45 | 231        |
| 5 | 1  | CHHBMN8A-4185 | 389 | 437 | 220 | 80 | 370 | 135 | 212 | 320 | 420 | 145 | 414 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1153 | 380 | 470 | 30 | 25 | 30 | M12 | 117 | 85 | 22 | 22 | 14 | 9   | 110 | 24             | 45 | 265        |



(mm)

| 項 | 形式             | A   | BE  | C   | D  | DC  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | M   | N   | P  | Q  | R  | S   | T   | V  | d  | b  | h  | t   | ℓ   | ℓ <sub>2</sub> | α  | 重量<br>(kg) |
|---|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----------------|----|------------|
| 1 | CHHBMN10A-4175 | 352 | 466 | 200 | 70 | 340 | 135 | 251 | 275 | 380 | 125 | 439 | 185 | 280            | 215 | 170 | 1233 | 335 | 430 | 30 | 25 | 30 | M12 | 131 | 80 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 90  | 24             | 45 | 297        |
| 2 | CHHBMN10A-4185 | 389 | 466 | 220 | 80 | 370 | 135 | 251 | 320 | 420 | 145 | 459 | 185 | 280            | 215 | 170 | 1270 | 380 | 470 | 30 | 25 | 30 | M12 | 131 | 85 | 22 | 22 | 14 | 9   | 110 | 24             | 45 | 331        |
| 3 | CHHBMN10A-4195 | 465 | 475 | 250 | 95 | 430 | 135 | 251 | 380 | 480 | 170 | 489 | 185 | 280            | 215 | 170 | 1355 | 440 | 530 | 30 | 25 | 35 | M20 | 140 | 90 | 26 | 25 | 14 | 9   | 135 | 34             | 45 | 409        |






A形  
寸法  
横  
CHHBM

| 項 | 形 式           | A   | BE  | C   | D  | DC  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | JH  | K   | L    | M   | N   | P  | Q  | R  | S   | T   | V  | d  | b  | h  | t | ℓ   | ℓ <sub>2</sub> | C <sub>1</sub> | E <sub>1</sub> | M <sub>1</sub> | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> | R <sub>1</sub> | R <sub>2</sub> | d <sub>1</sub> | 重量 (kg) |
|---|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | CHHBM15A-4185 | 389 | 573 | 220 | 80 | 370 | 176 | 251 | 320 | 420 | 145 | 502 | 188 | 232 | 212 | 1442 | 380 | 470 | 30 | 25 | 30 | M12 | 131 | 85 | 22 | 22 | 14 | 9 | 110 | 24             | 220            | 485            | 35             | 120            | 150            | 6              | 30             | 12             | 419     |
| 2 | CHHBM15A-4195 | 465 | 573 | 250 | 95 | 430 | 176 | 251 | 380 | 480 | 170 | 532 | 188 | 232 | 212 | 1517 | 440 | 530 | 30 | 25 | 35 | M20 | 131 | 90 | 26 | 25 | 14 | 9 | 135 | 34             | 250            | 476            | 35             | 120            | 150            | 6              | 30             | 12             | 480     |




(mm)



| 項 | 形 式           | A   | BE  | C   | D   | DB  | DC  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S   | T   | V   | d  | b  | h  | t  | C <sub>1</sub> | E <sub>1</sub> | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> | M <sub>1</sub> | R <sub>1</sub> | R <sub>2</sub> | d <sub>1</sub> | 重量 (kg) |
|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | CHHBM20A-4215 | 526 | 585 | 265 | 110 | 560 | 485 | 176 | 394 | 395 | 480 | 210 | 575 | 297 | 205 | 265 | 1736 | 165            | 34             | 475 | 580 | 40 | 40 | M20 | 139 | 110 | 26 | 28 | 16 | 10 | 265            | 494            | 120            | 150            | 35             | 6              | 30             | 12             | 798     |

(mm)






(mm)

| 項 | 形 式             | BE  | CF  | D  | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | DH | DM  | E  | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | M  | N | P | T   | d  | b  | h | t | ℓ  | 重量<br>(kg) |
|---|-----------------|-----|-----|----|----------------|----------------|----------------|----|-----|----|-----|----------------|-----|-----|-----|----|---|---|-----|----|----|---|---|----|------------|
| 1 | CVVBMN05A-4095  | 171 | 94  | 28 | 160            | 134            | 110            | 94 | 124 | 9  | 85  | 145            | 105 | 98  | 509 | 48 | 4 | 3 | 172 | 11 | 8  | 7 | 4 | 35 | 38         |
| 2 | CVVBMN05A-4105  | 171 | 108 | 28 | 160            | 134            | 110            | 94 | 124 | 9  | 85  | 145            | 105 | 98  | 525 | 48 | 4 | 3 | 186 | 11 | 8  | 7 | 4 | 35 | 40         |
| 3 | CVVBMN 1 A-4095 | 171 | 94  | 28 | 160            | 134            | 110            | 94 | 148 | 9  | 127 | 145            | 105 | 98  | 569 | 48 | 4 | 3 | 172 | 11 | 8  | 7 | 4 | 35 | 43         |
| 4 | CVVBMN 1 A-4105 | 171 | 108 | 28 | 160            | 134            | 110            | 94 | 148 | 9  | 127 | 145            | 105 | 98  | 583 | 48 | 4 | 3 | 186 | 11 | 8  | 7 | 4 | 35 | 45         |
| 5 | CVVBMN 1 A-4115 | 168 | 117 | 38 | 210            | 180            | 140            | 94 | 148 | 13 | 127 | 145            | 105 | 98  | 611 | 69 | 6 | 4 | 193 | 11 | 10 | 8 | 5 | 55 | 55         |
| 6 | CVVBMN 2 A-4115 | 233 | 117 | 38 | 210            | 180            | 140            | 94 | 160 | 13 | 139 | 185            | 145 | 120 | 704 | 69 | 6 | 4 | 198 | 11 | 10 | 8 | 5 | 55 | 69         |
| 7 | CVVBMN 3 A-4115 | 233 | 117 | 38 | 210            | 180            | 140            | 94 | 173 | 13 | 139 | 185            | 145 | 120 | 724 | 69 | 6 | 4 | 198 | 11 | 10 | 8 | 5 | 55 | 74         |


注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。



〔図 1〕



〔図 2〕




(mm)

| 項  | 図番 | 形 式           | BE  | CF  | D  | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | DH  | DM  | E  | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | M   | N | P | S   | T   | d  | b  | h  | t   | ℓ   | ℓ <sub>2</sub> | α    | 重量<br>(kg) |
|----|----|---------------|-----|-----|----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|-----|----------------|-----|-----|------|-----|---|---|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----------------|------|------------|
| 1  | 1  | CVVBMN2A-4135 | 234 | 164 | 50 | 260            | 230            | 200            | 94  | 160 | 15 | 139 | 185            | 145 | 120 | 759  | 76  | 6 | 4 | M10 | 246 | 11 | 14 | 9  | 5.5 | 61  | 18             | 30   | 88         |
| 2  | 1  | CVVBMN2A-4145 | 234 | 164 | 50 | 260            | 230            | 200            | 94  | 160 | 15 | 139 | 185            | 145 | 120 | 779  | 96  | 6 | 4 | M10 | 246 | 11 | 14 | 9  | 5.5 | 81  | 18             | 30   | 89         |
| 3  | 1  | CVVBMN3A-4135 | 234 | 164 | 50 | 260            | 230            | 200            | 94  | 173 | 15 | 139 | 185            | 145 | 120 | 779  | 76  | 6 | 4 | M10 | 246 | 11 | 14 | 9  | 5.5 | 61  | 18             | 30   | 93         |
| 4  | 1  | CVVBMN3A-4145 | 234 | 164 | 50 | 260            | 230            | 200            | 94  | 173 | 15 | 139 | 185            | 145 | 120 | 799  | 96  | 6 | 4 | M10 | 246 | 11 | 14 | 9  | 5.5 | 81  | 18             | 30   | 94         |
| 5  | 1  | CVVBMN3A-4165 | 250 | 219 | 60 | 340            | 310            | 270            | 94  | 173 | 20 | 139 | 185            | 145 | 120 | 863  | 89  | 6 | 4 | M10 | 317 | 11 | 18 | 11 | 7   | 80  | 18             | 30   | 129        |
| 6  | 2  | CVVBMN5A-4165 | 423 | 219 | 60 | 340            | 310            | 270            | 135 | 212 | 20 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1014 | 89  | 6 | 4 | M10 | 322 | 11 | 18 | 11 | 7   | 80  | 18             | 30   | 172        |
| 7  | 2  | CVVBMN5A-4175 | 430 | 258 | 70 | 400            | 360            | 316            | 135 | 212 | 22 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1065 | 94  | 8 | 5 | M12 | 368 | 14 | 20 | 12 | 7.5 | 84  | 24             | 22.5 | 209        |
| 8  | 2  | CVVBMN8A-4165 | 423 | 219 | 60 | 340            | 310            | 270            | 135 | 212 | 20 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1058 | 89  | 6 | 4 | M10 | 322 | 11 | 18 | 11 | 7   | 80  | 18             | 30   | 183        |
| 9  | 2  | CVVBMN8A-4175 | 430 | 258 | 70 | 400            | 360            | 316            | 135 | 212 | 22 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1109 | 94  | 8 | 5 | M12 | 368 | 14 | 20 | 12 | 7.5 | 84  | 24             | 22.5 | 216        |
| 10 | 2  | CVVBMN8A-4185 | 437 | 279 | 80 | 430            | 390            | 345            | 135 | 212 | 22 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1153 | 110 | 8 | 5 | M12 | 396 | 18 | 22 | 14 | 9   | 100 | 24             | 22.5 | 247        |

注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。





| (mm) |                |     |     |    |                |                |                |     |     |    |     |                |     |     |      |     |    |     |     |   |     |     |    |    |    |     |     |                |    |            |
|------|----------------|-----|-----|----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|-----|----------------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|---|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----------------|----|------------|
| 項    | 形 式            | BE  | CF  | D  | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | DH  | DM  | E  | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | M   | N  | OM  | OP  | P | S   | T   | d  | b  | h  | t   | ℓ   | ℓ <sub>2</sub> | α  | 重量<br>(kg) |
| 1    | CVVBMN10A-4175 | 515 | 258 | 70 | 400            | 360            | 316            | 135 | 251 | 22 | 188 | 280            | 215 | 170 | 1282 | 94  | 8  | 368 | 225 | 5 | M12 | 438 | 14 | 20 | 12 | 7.5 | 84  | 24             | 0  | 319        |
| 2    | CVVBMN10A-4185 | 515 | 279 | 80 | 430            | 390            | 345            | 135 | 251 | 22 | 188 | 280            | 215 | 170 | 1319 | 110 | 8  | 368 | 225 | 5 | M12 | 459 | 18 | 22 | 14 | 9   | 100 | 24             | 0  | 346        |
| 3    | CVVBMN10A-4195 | 515 | 320 | 95 | 490            | 450            | 400            | 135 | 251 | 30 | 188 | 280            | 215 | 170 | 1395 | 145 | 12 | 368 | 225 | 6 | M20 | 500 | 18 | 25 | 14 | 9   | 125 | 34             | 15 | 417        |

注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。



## 9. B形バイエル無段変速機の選定

### ■標準仕様

### ■選定

- 選定手順 ●選定例
- 負荷係数
- 出力トルク ●入力容量線図
- 出力回転数範囲 ●出力回転方向

### ■選定表

### ■寸法図





B形標準仕様

●標準機種

| 項目   | 標準機種                                     |
|------|------------------------------------------|
| 設置場所 | 屋内（塵埃の少ない水のかからない場所）                      |
| 周囲温度 | -10℃～40℃                                 |
| 周囲湿度 | 85%以下                                    |
| 高度   | 標高1000m以下                                |
| 雰囲気  | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気がないこと                      |
| 取付方向 | 水平取付（横形）・出力軸下向垂直取付（立形）                   |
| 変速操作 | ハンドル付<br>（但し、100B、150B形は、電気式遠隔操作（RC）となる） |
| 潤滑方式 | 油浴式<br>油強制潤滑方式（横形50B～150B、立形N8B～150B）    |
| 塗装色  | マンセル10B 5/3                              |

注）50B形以上は潤滑油冷却装置が別置となります。

●標準機種モータ

| 項目               | 標準仕様                                                        |                     |          |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 容量範囲             | 0.2kW×4極～ 7.5kW×4極<br>11kW×6極～ 22kW×6極<br>37kW×8極～ 110kW×8極 |                     |          |           |
| 外被構造             | 全閉外扇形                                                       |                     |          |           |
| 電 源              | 200V 50/60Hz 220V 60Hz                                      |                     |          |           |
| 絶 縁              | 絶縁極数                                                        | 4                   | 6        | 8         |
|                  | E種                                                          | 0.2, 0.4kW          |          |           |
|                  | B種                                                          | 0.75～7.5kW          | 11, 15kW |           |
|                  | F種                                                          |                     | 22kW     | 37～110kW  |
| 時間定格             | 連続                                                          |                     |          |           |
| 端子箱位置            | 負荷側より見て左側                                                   |                     |          |           |
| 口 出 線<br>（ラ グ 式） | 極数                                                          | 4                   | 6        | 8         |
|                  | 3本                                                          | 0.2～7.5kW<br>（直入始動） |          |           |
|                  | 6本                                                          |                     | ※11～22kW | ※37～110kW |
| 規 格              | JIS準拠                                                       |                     |          |           |

注）※部で人-△起動方式を必要とする場合は、ご注文時にご指示ください。

B形選定

●B形バイエル無段変速機の選定手順

| 選 定 手 順                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 選 定 例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>実伝達トルクの確認</div> <div>↓</div> <div>負荷係数の確認（82ページ）</div> <div>↓</div> <div>等価トルクの算出<br/>等価トルク＝実伝達トルク×負荷係数</div> <div>↓</div> <div>必要出力回転数の確認</div> <div>↓</div> <div>基準形、減速歯車付（減速比）の選定（84ページ）</div> <div>↓</div> <div>選定表へ（85～105ページ）</div> <div>↓</div> <div>出力回転数のチェック</div> <div>↓</div> <div>等価トルクのチェック</div> <div>↓</div> <div>機種決定</div> <div>↓</div> <div>形式決定（17ページ）</div> <div>↓</div> <div>寸法の確認（106～127ページ）</div> <div>↓</div> <div>ラジアル・スラスト荷重のチェック（174～178ページ）</div> <div>↓</div> <div>潤滑方式の確認（169～170ページ）</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>●負荷特性：馬力一定</li><li>●実伝達トルク：2kgf・m（出力回転数500rpmにおいて）</li><li>●負荷条件：軽衝撃荷重（10時間運転）<br/>負荷係数＝1.3</li><li>●等価トルク＝2×1.3＝2.6kgf・m</li><li>●必要出力回転数：500～1000rpm</li><li>●電源周波数：60Hz</li><li>●必要出力回転数範囲より、基準形を選定</li><li>●必要出力回転数（500rpm）で等価算出トルク（2.6kgf・m）を許容できる機種を選定</li></ul> <div>↓</div> <div>N3B</div> |



B形バイエル無段変速機は均一荷重、1日10時間の運転条件のもとに設計されています。したがって一般のほとんどの用途には、そのままご使用いただいて差支えありませんが、使用機械の負荷条件によっては、次の負荷係数を見込む必要があります。

#### 負荷係数

| 負荷条件<br>運転時間 | 均一荷重 | 軽衝撃荷重 | 重衝撃荷重 |
|--------------|------|-------|-------|
| ～10時間/日      | 1.0  | 1.3   | 1.6※  |
| 24時間/日       | 1.1  | 1.5   | 2.0※  |



※衝撃のピーク値が150%をこえる場合には、  
ご照会ください。

下記のような特殊な条件で運転される場合には、それぞれの負荷条件に応じた負荷係数を見込む必要がありますのでご照会ください。

- (1) 始動停止が頻繁な場合
- (2) 負荷GD<sup>2</sup>が大きい場合
- (3) 負荷変動が大きい場合
- (4) 急激な停止を伴う場合

特に負荷GD<sup>2</sup>が大きい場合は、クッションスタートが必要となる場合がありますのでご照会ください。

#### ■B形出力トルク線図



1. B形バイエル無段変速機の選定にあたっては左図出力トルク線図をご利用ください。
2. 許容入力容量は速度比に関係なく一定です。
3. 入力回転数が標準入力回転数以下でご使用の場合は許容入力容量が次のとおり変わります。  
許容入力容量(kW) =  $\frac{\text{入力容量} \times \text{使用入力回転数}}{\text{標準入力回転数}}$
4. 入力回転数が標準入力回転数以上でご使用の場合は、ご照会ください。
5. 必要な出力回転数範囲に応じて、84ページのB形バイエル無段変速機・出力回転数範囲表から適当な機種をご選定ください。

※こんなときは……







- 必要な変速比(最高出力回転数/最低出力回転数)が4より大きく10以下の場合。  
□ 広変速範囲のD形シリーズをご利用ください。□ P.128  
但し出力特性は定トルクと定出力の中間特性になります。

B形  
定出力形



## ■B形入力容量線図

入力容量線図



## ●両軸形のVプーリ駆動について

両軸形の機種をプーリ駆動する場合には、入力軸には、下表のプーリより径の大きなプーリを取付けてください。

| バイエル<br>枠 番 | プーリ<br>呼び 径 | 形式 | 溝数 |
|-------------|-------------|----|----|
| N02B        | 100         | A  | 1  |
| N05B        | 125         | A  | 1  |
| N1B         | 150         | A  | 1  |
| N2B         | 150         | A  | 2  |
| N3B         | 180         | A  | 2  |
| N5B         | 180         | B  | 2  |
| N8B         | 224         | B  | 3  |
| 100B        | 500         | 8V | 4  |
| 150B        | 560         | 8V | 4  |

(注) プーリ形式の詳細はJIS B 1854およびJIS B 1855をご参照ください。



■B形出力回転数、出力回転方向

| 出力部                             |      | 出力回転数 rpm |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   | 選<br>定<br>表<br>頁 | 出力回転<br>方向<br>(入力回転方<br>向に対して) |            |     |  |
|---------------------------------|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|------------------|--------------------------------|------------|-----|--|
| 機構                              | 減速比  | 0.1       |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 10 |   |   |   |   | 100 |   |   |   |   |                  |                                | 1000       |     |  |
|                                 |      | 2         | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 2 | 3 | 4 | 5   | 6 | 7 | 2 | 3 | 4                |                                |            |     |  |
| 基準形                             |      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  | 85                             | 逆回転        |     |  |
| 歯車減速機構付                         | 2    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 横86<br>立88 | 逆回転 |  |
|                                 | 3    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 横86<br>立88 |     |  |
|                                 | 4    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 横87<br>立89 |     |  |
|                                 | 5    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 横87<br>立89 |     |  |
| (バイエル・サイクロ可変減速機)<br>サイクロ減速機付1段形 | 6    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 90         | 同回転 |  |
|                                 | 8    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 90         |     |  |
|                                 | 11   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 91         |     |  |
|                                 | 13   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 91         |     |  |
|                                 | 15   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 92         |     |  |
|                                 | 17   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 92         |     |  |
|                                 | 21   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 93         |     |  |
|                                 | 25   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 93         |     |  |
|                                 | 29   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 94         |     |  |
|                                 | 35   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 94         |     |  |
|                                 | 43   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 95         |     |  |
|                                 | 51   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 95         |     |  |
|                                 | 59   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 96         |     |  |
|                                 | 71   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 96         |     |  |
|                                 | 87   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 97         |     |  |
| (バイエル・サイクロ可変減速機)<br>サイクロ減速機付2段形 | 104  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 98         | 逆回転 |  |
|                                 | 121  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 98         |     |  |
|                                 | 143  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 99         |     |  |
|                                 | 165  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 99         |     |  |
|                                 | 195  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 100        |     |  |
|                                 | 231  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 100        |     |  |
|                                 | 273  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 101        |     |  |
|                                 | 319  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 101        |     |  |
|                                 | 377  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 102        |     |  |
|                                 | 473  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 102        |     |  |
|                                 | 559  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 103        |     |  |
|                                 | 649  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 103        |     |  |
|                                 | 731  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 104        |     |  |
|                                 | 841  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 104        |     |  |
|                                 | 1003 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |                  |                                | 105        |     |  |

B形  
定出力形

(注) 上表以外にもさらに大きな減速比のものも製作しています。



# 選定表

## B形バイエル基準形

0.2~7.5kW

| 標準入力回転数 rpm |                                   |                   |           |      | 1500      |         |      |             | 1800     |         |      |             |      |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|---------|------|-------------|----------|---------|------|-------------|------|
| 出力回転数 rpm   |                                   |                   |           |      | 300~1200  |         |      |             | 360~1440 |         |      |             |      |
| 周波数 Hz      |                                   |                   |           |      | 50        |         |      |             | 60       |         |      |             |      |
| 電動機         | 形式                                |                   |           |      | 変速範囲      | 入力容量 kW |      | 出力トルク kgf・m |          | 入力容量 kW |      | 出力トルク kgf・m |      |
| kW×P        | 横形                                | 寸法図頁              | 立形        | 寸法図頁 |           | 最低速     | 最高速  | 最低速         | 最高速      | 最低速     | 最高速  | 最低速         | 最高速  |
| 0.2 ×4      | BHHM-N02B<br>BHH -N02B            | 107<br>113        | —         | —    | 0.20~0.80 | 0.2     | 0.2  | 0.49        | 0.13     | 0.2     | 0.2  | 0.41        | 0.10 |
| 0.4 ×4      | BHHM-N05B<br>BHH -N05B            | 107<br>113        | BVFM-N05B | 117  | 0.20~0.80 | 0.4     | 0.4  | 0.98        | 0.25     | 0.4     | 0.4  | 0.81        | 0.21 |
| 0.75 ×4     | BHHM-N1B<br>BHH -N1B              | 107<br>113        | BVFM-N1B  | 117  | 0.20~0.80 | 0.75    | 0.75 | 1.8         | 0.47     | 0.75    | 0.75 | 1.5         | 0.39 |
| 1.5 ×4      | BHHM-N2B<br>BHH -N2B              | 107<br>113        | BVFM-N2B  | 117  | 0.20~0.80 | 1.5     | 1.5  | 3.7         | 0.94     | 1.5     | 1.5  | 3.0         | 0.78 |
| 2.2 ×4      | BHHM-N3B<br>BHH -N3B              | 107<br>113        | BVFM-N3B  | 117  | 0.20~0.80 | 2.2     | 2.2  | 5.4         | 1.4      | 2.2     | 2.2  | 4.5         | 1.1  |
| 3.7 ×4      | BHHM-N5B<br>BHH -N5B              | 108<br>113        | BVFM-N5B  | 117  | 0.20~0.80 | 3.7     | 3.7  | 9.0         | 2.3      | 3.7     | 3.7  | 7.5         | 1.9  |
| 5.5 ×4      | BHHM-N8B<br>BHH -N8B              | 108<br>113        | BVFM-N8B  | 118  | 0.20~0.80 | 5.5     | 5.5  | 13          | 3.4      | 5.5     | 5.5  | 11          | 2.9  |
| 7.5 ×4      | BHHM-10B<br>BHHP -10B<br>BHHK-10B | 109<br>114<br>114 | BVFM-10B  | —    | 0.20~0.80 | 7.5     | 7.5  | 18          | 4.7      | 7.5     | 7.5  | 15          | 3.9  |

11kW

|       |  |                                  |                   |          |             |           |         |     |          |     |             |     |          |     |             |     |
|-------|--|----------------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|---------|-----|----------|-----|-------------|-----|----------|-----|-------------|-----|
|       |  |                                  |                   |          | 標準入力回転数 rpm |           |         |     | 1000     |     |             |     | 1200     |     |             |     |
|       |  |                                  |                   |          | 出力回転数 rpm   |           |         |     | 280~1120 |     |             |     | 335~1340 |     |             |     |
|       |  |                                  |                   |          | 周波数 Hz      |           |         |     | 50       |     |             |     | 60       |     |             |     |
| 電動機   |  | 形式                               |                   |          |             | 変速範囲      | 入力容量 kW |     |          |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW  |     | 出力トルク kgf・m |     |
| kW×P  |  | 横形                               | 寸法図頁              | 立形       | 寸法図頁        |           | 最低速     | 最高速 | 最低速      | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速      | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 11 ×6 |  | BHHM-15B<br>BHHP-15B<br>BHHK-15B | 109<br>114<br>114 | BVFM-15B | —           | 0.28~1.12 | 11      | 11  | 29       | 7.4 | 11          | 11  | 24       | 6.2 |             |     |

15, 22kW

| 標準入力回転数 rpm |                                     |                   |          |      | 1000      |         |     |             | 1200     |         |     |             |     |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|----------|------|-----------|---------|-----|-------------|----------|---------|-----|-------------|-----|
| 出力回転数 rpm   |                                     |                   |          |      | 270~1080  |         |     |             | 324~1296 |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |                                     |                   |          |      | 50        |         |     |             | 60       |         |     |             |     |
| 電動機         | 形式                                  |                   |          |      | 変速範囲      | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |          | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
| kW×P        | 横形                                  | 寸法図頁              | 立形       | 寸法図頁 |           | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速      | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 15 ×6       | BHHM-20B-BP<br>BHHP-20B<br>BHHK-20B | 109<br>114<br>114 | BVFM-20B | —    | 0.27~1.08 | 15      | 15  | 41          | 10       | 15      | 15  | 34          | 8.7 |
| 22 ×6       | BHHM-30B-BP<br>BHHP-30B<br>BHHK-30B | 109<br>114<br>114 | BVFM-30B | —    | 0.27~1.08 | 22      | 22  | 60          | 15       | 22      | 22  | 50          | 13  |

37, 55kW

| 標準入力回転数 rpm |                      |            |          |      | 750       |         |     |             | 900      |         |     |             |     |
|-------------|----------------------|------------|----------|------|-----------|---------|-----|-------------|----------|---------|-----|-------------|-----|
| 出力回転数 rpm   |                      |            |          |      | 232~928   |         |     |             | 279~1116 |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |                      |            |          |      | 50        |         |     |             | 60       |         |     |             |     |
| 電動機         |                      | 形式         |          |      | 変速範囲      | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |          | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
| kW×P        | 横形                   | 寸法図頁       | 立形       | 寸法図頁 |           | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速      | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 37 ×8       | BHHP-50B<br>BHHK-50B | 115<br>115 | BVFM-50B | —    | 0.31~1.24 | 37      | 37  | 115         | 30       | 37      | 37  | 97          | 25  |
| 55 ×8       | BHHP-75B<br>BHHK-75B | 115<br>115 | BVFM-75B | —    | 0.31~1.24 | 55      | 55  | 175         | 44       | 55      | 55  | 145         | 37  |

75, 110kW

| 標準入力回転数 rpm |           |      |           |      | 750        |         |     |             | 900      |         |     |             |     |
|-------------|-----------|------|-----------|------|------------|---------|-----|-------------|----------|---------|-----|-------------|-----|
| 出力回転数 rpm   |           |      |           |      | 244~976    |         |     |             | 293~1172 |         |     |             |     |
| 周波数 Hz      |           |      |           |      | 50         |         |     |             | 60       |         |     |             |     |
| 電動機         |           | 形式   |           |      | 変速範囲       | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |          | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
| kW×P        | 横形        | 寸法図頁 | 立形        | 寸法図頁 |            | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速      | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 75 ×8       | BHH -100B | 116  | BVFM-100B | —    | 0.325~1.30 | 75      | 75  | 225         | 58       | 75      | 75  | 185         | 48  |
| 110 ×8      | BHH -150B | 116  | BVFM-150B | —    | 0.325~1.30 | 110     | 110 | 330         | 85       | 110     | 110 | 275         | 70  |



# 選定表

# B形バイエル歯車減速機構付（横形）

減速比 2, 3

0.2~7.5kW

| 電 動 機   |  | 形 式                                             |  | 減 速 比 2     |     |           |      | 3      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
|---------|--|-------------------------------------------------|--|-------------|-----|-----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
|         |  |                                                 |  | 標準入力回転数 rpm |     | 出力回転数 rpm |      | 周波数 Hz |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| kW×P    |  | 寸法図例                                            |  | 最低速         | 最高速 | 最低速       | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速  | 最高速  | 最低速  | 最高速  | 最低速  | 最高速  | 最低速 | 最高速  | 最低速  | 最高速  |
| 0.2 ×4  |  | GHHBMN02B-G10<br>GHHB N02B-G10                  |  | 110         | —   | 0.2       | 0.2  | 0.93   | 0.24 | 0.2  | 0.2  | 0.77 | 0.20 | 0.2  | 0.2  | 1.4 | 0.36 | 0.2  | 0.2  |
| 0.4 ×4  |  | GHHBMN05B-G10<br>GHHB N05B-G10                  |  | 110         | —   | 0.4       | 0.4  | 1.9    | 0.48 | 0.4  | 0.4  | 1.5  | 0.40 | 0.4  | 0.4  | 2.8 | 0.71 | 0.4  | 0.4  |
| 0.75 ×4 |  | GHHBMN 1B-G20<br>GHHB N 1B-G20                  |  | 110         | —   | 0.75      | 0.75 | 3.5    | 0.89 | 0.75 | 0.75 | 2.9  | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 5.2 | 1.3  | 0.75 | 0.75 |
| 1.5 ×4  |  | GHHBMN 2B-G20<br>GHHB N 2B-G20                  |  | 110         | —   | 1.5       | 1.5  | 6.9    | 1.8  | 1.5  | 1.5  | 5.8  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 10  | 2.7  | 1.5  | 1.5  |
| 2.2 ×4  |  | GHHBMN 3B-G30<br>GHHB N 3B-G30                  |  | 110         | —   | 2.2       | 2.2  | 10     | 2.6  | 2.2  | 2.2  | 8.5  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 15  | 3.9  | 2.2  | 2.2  |
| 3.7 ×4  |  | GHHBMN 5B-G30<br>GHHB N 5B-G30                  |  | 111         | —   | 3.7       | 3.7  | 17     | 4.4  | 3.7  | 3.7  | 14   | 3.7  | 2.8  | 3.7  | 19  | 6.6  | 2.8  | 3.7  |
| 5.5 ×4  |  | GHHBMN 8B-G40<br>GHHB N 8B-G40                  |  | 111         | —   | 5.5       | 5.5  | 25     | 6.5  | 5.5  | 5.5  | 21   | 5.4  | 5.5  | 5.5  | 38  | 9.8  | 5.5  | 5.5  |
| 7.5 ×4  |  | GHHBM 10B-G50<br>GHHBP 10B-G50<br>GHHBK 10B-G50 |  | 112         | —   | 7.5       | 7.5  | 35     | 8.9  | 7.5  | 7.5  | 29   | 7.4  | 7.5  | 7.5  | 52  | 13   | 7.5  | 7.5  |

11kW

| 電 動 機 |  | 形 式                                             |  | 減 速 比 2     |     |           |     | 3      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|--|-------------------------------------------------|--|-------------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |  |                                                 |  | 標準入力回転数 rpm |     | 出力回転数 rpm |     | 周波数 Hz |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| kW×P  |  | 寸法図例                                            |  | 最低速         | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 |
| 11 ×6 |  | GHHBM 15B-G60<br>GHHBP 15B-G60<br>GHHBK 15B-G60 |  | 112         | —   | 11        | 11  | 55     | 14  | 11  | 11  | 45  | 12  | 11  | 11  | 80  | 20  | 11  | 11  |

15, 22kW

| 電 動 機 |  | 形 式                                             |  | 減 速 比 2     |     |           |     | 3      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|--|-------------------------------------------------|--|-------------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |  |                                                 |  | 標準入力回転数 rpm |     | 出力回転数 rpm |     | 周波数 Hz |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| kW×P  |  | 寸法図例                                            |  | 最低速         | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 |
| 15 ×6 |  | GHHBM20B-G70-BP<br>GHHBP20B-G70<br>GHHBK20B-G70 |  | 112         | —   | 15        | 15  | 77     | 20  | 15  | 15  | 64  | 16  | 15  | 15  | 115 | 30  | 15  | 15  |
| 22 ×6 |  | GHHBM30B-G70-BP<br>GHHBP30B-G70<br>GHHBK30B-G70 |  | 112         | —   | 22        | 22  | 115    | 29  | 22  | 22  | 94  | 24  | 22  | 22  | 170 | 44  | 22  | 22  |

37, 55kW

| 電 動 機 |  | 形 式                          |  | 減 速 比 2     |     |           |     | 3      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|--|------------------------------|--|-------------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |  |                              |  | 標準入力回転数 rpm |     | 出力回転数 rpm |     | 周波数 Hz |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| kW×P  |  | 寸法図例                         |  | 最低速         | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 |
| 37 ×8 |  | GHHBP50B-G80<br>GHHBK50B-G80 |  | —           | —   | 37        | 37  | 215    | 55  | 37  | 37  | 180 | 46  | 37  | 37  | 325 | 84  | 37  | 37  |
| 55 ×8 |  | GHHBP75B-G80<br>GHHBK75B-G80 |  | —           | —   | 55        | 55  | 320    | 82  | 55  | 55  | 265 | 69  | 55  | 55  | 485 | 125 | 55  | 55  |

(注) 1. 入力回転数について

- 電動機標準入力回転数以上の入力回転数でご使用の場合はご照会ください。
- 電動機標準入力回転数以下の入力回転数でご使用の場合は許容入力容量が次のとおり変わりますので許容入力容量以内でご使用ください。  

$$\text{許容入力容量(kW)} = \text{入力容量} \times \frac{\text{使用入力回転数}}{\text{標準入力回転数(1500、1000、750)}}$$

2. 出力回転数について

上表の出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3%~5%のスリップがあるものとしてお選びください。

3. 形式記号については17ページをご参照ください。

B形  
選定  
横立  
基準  
横  
2, 3



# 選定表

## B形バイエル歯車減速機構付（横形）

減速比 4, 5

0.2~7.5kW

|         |  |      | 減 速 比                                           |  |  |               | 4      |            |     |         | 5      |            |     |         |        |            |     |         |        |            |     |      |
|---------|--|------|-------------------------------------------------|--|--|---------------|--------|------------|-----|---------|--------|------------|-----|---------|--------|------------|-----|---------|--------|------------|-----|------|
|         |  |      | 標準入力回転数 rpm                                     |  |  |               | 1500   |            |     |         | 1800   |            |     |         | 1500   |            |     |         | 1800   |            |     |      |
|         |  |      | 出力 回 転 数 rpm                                    |  |  |               | 75~300 |            |     |         | 90~360 |            |     |         | 60~240 |            |     |         | 72~288 |            |     |      |
|         |  |      | 周 波 数 Hz                                        |  |  |               | 50     |            |     |         | 60     |            |     |         | 50     |            |     |         | 60     |            |     |      |
| 電 動 機   |  |      | 形 式                                             |  |  | 入力容量 kW       |        | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |        | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |        | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |        | 出力トルクkgf・m |     |      |
| kW×P    |  | 寸法図頁 |                                                 |  |  | 最低速           | 最高速    | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速    | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速    | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速    | 最低速        | 最高速 |      |
| 0.2 ×4  |  |      | GHHBMN02B-G10<br>GHHB N02B-G10                  |  |  | 110<br>—      | 0.2    | 0.2        | 1.9 | 0.48    | 0.2    | 0.2        | 1.5 | 0.40    | 0.2    | 0.2        | 2.3 | 0.59    | 0.2    | 0.2        | 1.9 | 0.50 |
| 0.4 ×4  |  |      | GHHBMN05B-G10<br>GHHB N05B-G10                  |  |  | 110<br>—      | 0.4    | 0.4        | 3.7 | 0.95    | 0.4    | 0.4        | 3.1 | 0.79    | 0.37   | 0.4        | 4.3 | 1.2     | 0.37   | 0.4        | 3.6 | 0.99 |
| 0.75 ×4 |  |      | GHHBMN 1B-G20<br>GHHB N 1B-G20                  |  |  | 110<br>—      | 0.75   | 0.75       | 6.9 | 1.8     | 0.75   | 0.75       | 5.8 | 1.5     | 0.75   | 0.75       | 8.7 | 2.2     | 0.75   | 0.75       | 7.2 | 1.9  |
| 1.5 ×4  |  |      | GHHBMN 2B-G20<br>GHHB N 2B-G20                  |  |  | 110<br>—      | 1.0    | 1.5        | 9.3 | 3.6     | 1.0    | 1.5        | 7.7 | 3.0     | 0.82   | 1.5        | 9.5 | 4.5     | 0.82   | 1.5        | 7.9 | 3.7  |
| 2.2 ×4  |  |      | GHHBMN 3B-G30<br>GHHB N 3B-G30                  |  |  | 110<br>—      | 2.2    | 2.2        | 20  | 5.2     | 2.2    | 2.2        | 17  | 4.4     | 1.5    | 2.2        | 17  | 6.5     | 1.5    | 2.2        | 14  | 5.4  |
| 3.7 ×4  |  |      | GHHBMN 5B-G30<br>GHHB N 5B-G30                  |  |  | 111<br>—      | 2.2    | 3.7        | 20  | 8.8     | 2.2    | 3.7        | 17  | 7.3     | 1.5    | 3.7        | 17  | 11      | 1.5    | 3.7        | 14  | 9.2  |
| 5.5 ×4  |  |      | GHHBMN 8B-G40<br>GHHB N 8B-G40                  |  |  | 111<br>—      | 4.7    | 5.5        | 44  | 13      | 4.7    | 5.5        | 36  | 11      | 3.1    | 5.5        | 36  | 16      | 3.1    | 5.5        | 30  | 14   |
| 7.5 ×4  |  |      | GHHBM 10B-G50<br>GHHBP 10B-G50<br>GHHBK 10B-G50 |  |  | 112<br>—<br>— | 7.5    | 7.5        | 69  | 18      | 7.5    | 7.5        | 58  | 15      | —      | —          | —   | —       | —      | —          | —   | —    |

11kW

|       |  | 減 速 比         |  | 4       |    |            |     |         |     | 5          |     |         |     |            |     |         |     |            |     |
|-------|--|---------------|--|---------|----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|
|       |  | 標準入力回転数 rpm   |  | 1000    |    | 1200       |     | —       |     | —          |     |         |     |            |     |         |     |            |     |
|       |  | 出力 回 転 数 rpm  |  | 70~280  |    | 84~336     |     | —       |     | —          |     |         |     |            |     |         |     |            |     |
|       |  | 周 波 数 Hz      |  | 50      |    | 60         |     | 50      |     | 60         |     |         |     |            |     |         |     |            |     |
| 電 動 機 |  | 形 式           |  | 入力容量 kW |    | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     |
| kW×P  |  |               |  | 寸法図頁    |    | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 |
| 11 ×6 |  | GHHBM 15B-G60 |  | 112     | 11 | 11         | 110 | 28      | 11  | 11         | 91  | 23      | —   | —          | —   | —       | —   | —          | —   |
|       |  | GHHBP 15B-G60 |  | —       |    |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |
|       |  | GHHBK 15B-G60 |  | —       |    |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |

15, 22kW

|        |  |      | 4               |  |         |     |            |     |         |     | 5          |     |         |     |            |     |         |     |            |     |  |  |
|--------|--|------|-----------------|--|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|--|--|
|        |  |      | 減速比             |  |         |     | 1000       |     |         |     | 1200       |     |         |     | —          |     |         |     | —          |     |  |  |
|        |  |      | 標準入力回転数 rpm     |  |         |     | 67~268     |     |         |     | 80~320     |     |         |     | —          |     |         |     | —          |     |  |  |
|        |  |      | 出力回転数 rpm       |  |         |     | 50         |     |         |     | 60         |     |         |     | 50         |     |         |     | 60         |     |  |  |
| 周波数 Hz |  |      |                 |  |         |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |  |  |
| 電 動 機  |  |      | 形 式             |  | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     |  |  |
| kW×P   |  | 寸法図頁 |                 |  | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 |  |  |
| 15 ×6  |  |      | GHHBM20B-G70-BP |  | 112     | 15  | 15         | 155 | 40      | 15  | 15         | 130 | 33      | —   | —          | —   | —       | —   | —          | —   |  |  |
|        |  |      | GHHBP20B-G70    |  | —       |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |  |  |
|        |  |      | GHHBK20B-G70    |  | —       |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |  |  |
| 22 ×6  |  |      | GHHBM30B-G70-BP |  | 112     | 22  | 22         | 230 | 58      | 22  | 22         | 190 | 49      | —   | —          | —   | —       | —   | —          | —   |  |  |
|        |  |      | GHHBP30B-G70    |  | —       |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |  |  |
|        |  |      | GHHBK30B-G70    |  | —       |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |         |     |            |     |  |  |

37, 55kW

|       |                              | 減 速 比        |         | 4      |            |     |         |        |            |     |         | 5      |            |     |         |        |            |     |  |
|-------|------------------------------|--------------|---------|--------|------------|-----|---------|--------|------------|-----|---------|--------|------------|-----|---------|--------|------------|-----|--|
|       |                              | 標準入力回転数 rpm  |         | 750    |            |     |         | 900    |            |     |         | 750    |            |     |         | 900    |            |     |  |
|       |                              | 出力 回 転 数 rpm |         | 57~228 |            |     |         | 69~276 |            |     |         | 46~184 |            |     |         | 56~224 |            |     |  |
|       |                              | 周 波 数 Hz     |         | 50     |            |     |         | 60     |            |     |         | 50     |            |     |         | 60     |            |     |  |
| 電 動 機 | 形 式                          | 寸法図頁         | 入力容量 kW |        | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |        | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |        | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |        | 出力トルクkgf・m |     |  |
|       |                              |              | 最低速     | 最高速    | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速    | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速    | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速    | 最低速        | 最高速 |  |
| 37 ×8 | GHHBP50B-G80<br>GHHBK50B-G80 | —<br>—       | 37      | 37     | 450        | 115 | 37      | 37     | 375        | 96  | 37      | 37     | 560        | 140 | 37      | 37     | 465        | 120 |  |
| 55 ×8 | GHHBP75B-G80<br>GHHBK75B-G80 | —<br>—       | 55      | 55     | 670        | 170 | 55      | 55     | 560        | 145 | 45      | 55     | 680        | 210 | 45      | 55     | 565        | 175 |  |



# 選定表 B形バイエル歯車減速機構付（立形）

減速比 2, 3

0.4~5.5kW

| 電 動 機   |  |  | 減 速 比         |  | 2       |      |            |     |         |      | 3          |     |         |      |            |     |         |      |            |     |      |
|---------|--|--|---------------|--|---------|------|------------|-----|---------|------|------------|-----|---------|------|------------|-----|---------|------|------------|-----|------|
|         |  |  | 標準入力回転数 rpm   |  | 1500    |      | 1800       |     | 1500    |      | 1800       |     |         |      |            |     |         |      |            |     |      |
|         |  |  | 出力 回 転 数 rpm  |  | 150~600 |      | 180~720    |     | 100~400 |      | 120~480    |     |         |      |            |     |         |      |            |     |      |
|         |  |  | 周 波 数 Hz      |  | 50      |      | 60         |     | 50      |      | 60         |     |         |      |            |     |         |      |            |     |      |
| 形 式     |  |  | 寸法図頁          |  | 入力容量 kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |      | 出力トルクkgf・m |     |      |
| KW×P    |  |  |               |  | 最低速     | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速  | 最低速        | 最高速 |      |
| 0.4 ×4  |  |  | GVFBMN05B-G10 |  | 119     | 0.4  | 0.4        | 1.9 | 0.48    | 0.4  | 0.4        | 1.5 | 0.40    | 0.4  | 0.4        | 2.8 | 0.71    | 0.4  | 0.4        | 2.3 | 0.59 |
| 0.75 ×4 |  |  | GVFBMN 1B-G20 |  | 119     | 0.75 | 0.75       | 3.5 | 0.89    | 0.75 | 0.75       | 2.9 | 0.74    | 0.75 | 0.75       | 5.2 | 1.3     | 0.75 | 0.75       | 4.3 | 1.1  |
| 1.5 ×4  |  |  | GVFBMN 2B-G20 |  | 119     | 1.5  | 1.5        | 6.9 | 1.8     | 1.5  | 1.5        | 5.8 | 1.5     | 1.5  | 1.5        | 10  | 2.7     | 1.5  | 1.5        | 8.7 | 2.2  |
| 2.2 ×4  |  |  | GVFBMN 3B-G30 |  | 119     | 2.2  | 2.2        | 10  | 2.6     | 2.2  | 2.2        | 8.5 | 2.2     | 2.2  | 2.2        | 15  | 3.9     | 2.2  | 2.2        | 13  | 3.3  |
| 3.7 ×4  |  |  | GVFBMN 5B-G30 |  | 119     | 3.7  | 3.7        | 17  | 4.4     | 3.7  | 3.7        | 14  | 3.7     | 2.8  | 3.7        | 19  | 6.6     | 2.8  | 3.7        | 16  | 5.5  |
| 5.5 ×4  |  |  | GVFBMN 8B-G40 |  | 120     | 5.5  | 5.5        | 25  | 6.5     | 5.5  | 5.5        | 21  | 5.4     | 5.5  | 5.5        | 38  | 9.8     | 5.5  | 5.5        | 32  | 8.2  |

7.5kW

| 電 動 機  |  | 形 式          |  | 2           |     |     |     |              |     |     |     | 3            |     |     |     |              |     |     |    |              |  |  |  |
|--------|--|--------------|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|----|--------------|--|--|--|
|        |  |              |  | 減 速 比       |     |     |     | 1500         |     |     |     | 1800         |     |     |     | 1500         |     |     |    | 1800         |  |  |  |
|        |  |              |  | 標準入力回転数 rpm |     |     |     | 出力 回 転 数 rpm |     |     |     | 出力 回 転 数 rpm |     |     |     | 出力 回 転 数 rpm |     |     |    | 出力 回 転 数 rpm |  |  |  |
|        |  |              |  | 周 波 数 Hz    |     |     |     | 周 波 数 Hz     |     |     |     | 周 波 数 Hz     |     |     |     | 周 波 数 Hz     |     |     |    | 周 波 数 Hz     |  |  |  |
| kW×P   |  | 寸法図頁         |  | 最低速         | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速          | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速          | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速          | 最高速 |     |    |              |  |  |  |
| 7.5 ×4 |  | GVFBM10B-G50 |  | —           | 7.5 | 7.5 | 37  | 9.4          | 7.5 | 7.5 | 31  | 7.8          | 7.5 | 7.5 | 53  | 14           | 7.5 | 7.5 | 44 | 11           |  |  |  |

11kW

|       |      | 減 速 比        |  | 2           |     |            |     |         |     |            |     | 3       |     |            |     |         |     |            |    |      |  |
|-------|------|--------------|--|-------------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|----|------|--|
|       |      |              |  | 標準入力回転数 rpm |     |            |     | 1000    |     |            |     | 1200    |     |            |     | 1000    |     |            |    | 1200 |  |
|       |      | 出力 回 転 数 rpm |  |             |     | 141~564    |     |         |     | 169~676    |     |         |     | 91~364     |     |         |     | 109~436    |    |      |  |
|       |      | 周 波 数 Hz     |  |             |     | 50         |     |         |     | 60         |     |         |     | 50         |     |         |     | 60         |    |      |  |
| 電 動 機 |      | 形 式          |  | 入力容量 kW     |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルクkgf・m |    |      |  |
| kW×P  | 寸法図頁 |              |  | 最低速         | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速        | 最高速 | 最低速     | 最高速 |            |    |      |  |
| 11 ×6 |      | GVFBM15B-G60 |  | —           | 11  | 11         | 54  | 14      | 11  | 11         | 45  | 12      | 11  | 11         | 84  | 22      | 11  | 11         | 70 | 18   |  |

15, 22kW

| 電 動 機 |  | 形 式  | 2            |     |         |     |         |     |        |     | 3      |     |     |     |     |     |     |    |
|-------|--|------|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|       |  |      | 標準入力回転数 rpm  |     | 1000    |     | 1200    |     | 1000   |     | 1200   |     |     |     |     |     |     |    |
|       |  |      | 出力 回 転 数 rpm |     | 135~540 |     | 165~648 |     | 82~328 |     | 98~392 |     |     |     |     |     |     |    |
|       |  |      | 周 波 数 Hz     |     | 50      |     | 60      |     | 50     |     | 60     |     |     |     |     |     |     |    |
| kW×P  |  | 寸法図頁 | 最低速          | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 |     |    |
| 15 ×6 |  | —    | 15           | 15  | 77      | 20  | 15      | 15  | 64     | 17  | 15     | 15  | 125 | 32  | 15  | 15  | 105 | 27 |
| 22 ×6 |  | —    | 22           | 22  | 115     | 29  | 22      | 22  | 94     | 24  | 22     | 22  | 185 | 47  | 22  | 22  | 155 | 40 |

(注) 1. 入力回転数について

- 電動機標準入力回転数以上の入力回転数でご使用の場合はご照会ください。
- 電動機標準入力回転数以下の入力回転数でご使用の場合は許容入力容量が次のとおり変わりますので許容入力容量以内でご使用ください。

$$\text{許容入力容量(kW)} = \text{入力容量} \times \frac{\text{使用入力回転数}}{\text{標準入力回転数(1500、1000、750)}}$$

2. 出力回転数について

上表の出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3%~5%のスリップがあるものとしてお選びください。

3. 形式記号については17ページをご参照ください。

B形  
選定  
横  
4, 5  
立  
2, 3



# 選定表 B形バイエル歯車減速機構付（立形）

減速比 4, 5

0.4~7.5kW

|         |               | 4            |         |      |            |        |         |      |            |        |         | 5    |            |        |         |      |            |        |  |  |  |
|---------|---------------|--------------|---------|------|------------|--------|---------|------|------------|--------|---------|------|------------|--------|---------|------|------------|--------|--|--|--|
|         |               | 標準入力回転数 rpm  |         |      |            | 1500   |         |      |            | 1800   |         |      |            | 1500   |         |      |            | 1800   |  |  |  |
|         |               | 出力 回 転 数 rpm |         |      |            | 75~300 |         |      |            | 90~360 |         |      |            | 60~240 |         |      |            | 72~288 |  |  |  |
|         |               | 周 波 数 Hz     |         |      |            | 50     |         |      |            | 60     |         |      |            | 50     |         |      |            | 60     |  |  |  |
| 電 動 機   | 形 式           | 寸法図頁         | 入力容量 kW |      | 出力トルクkgf・m |        | 入力容量 kW |      | 出力トルクkgf・m |        | 入力容量 kW |      | 出力トルクkgf・m |        | 入力容量 kW |      | 出力トルクkgf・m |        |  |  |  |
|         |               |              | 最低速     | 最高速  | 最低速        | 最高速    | 最低速     | 最高速  | 最低速        | 最高速    | 最低速     | 最高速  | 最低速        | 最高速    | 最低速     | 最高速  | 最低速        | 最高速    |  |  |  |
| KW×P    |               |              |         |      |            |        |         |      |            |        |         |      |            |        |         |      |            |        |  |  |  |
| 0.4 ×4  | GVFBMN05B-G10 | 119          | 0.4     | 0.4  | 3.7        | 0.95   | 0.4     | 0.4  | 3.1        | 0.79   | 0.37    | 0.4  | 4.3        | 1.2    | 0.37    | 0.4  | 3.6        | 0.99   |  |  |  |
| 0.75 ×4 | GVFBMN 1B-G20 | 119          | 0.75    | 0.75 | 6.9        | 1.8    | 0.75    | 0.75 | 5.8        | 1.5    | 0.75    | 0.75 | 8.7        | 2.2    | 0.75    | 0.75 | 7.2        | 1.9    |  |  |  |
| 1.5 ×4  | GVFBMN 2B-G20 | 119          | 1.0     | 1.5  | 9.3        | 3.6    | 1.0     | 1.5  | 7.7        | 3.0    | 0.82    | 1.5  | 9.5        | 4.5    | 0.82    | 1.5  | 7.9        | 3.7    |  |  |  |
| 2.2 ×4  | GVFBMN 3B-G30 | 119          | 2.2     | 2.2  | 20         | 5.2    | 2.2     | 2.2  | 17         | 4.4    | 1.5     | 2.2  | 17         | 6.5    | 1.5     | 2.2  | 14         | 5.4    |  |  |  |
| 3.7 ×4  | GVFBMN 5B-G30 | 119          | 2.2     | 3.7  | 20         | 8.8    | 2.2     | 3.7  | 17         | 7.3    | 1.5     | 3.7  | 17         | 11     | 1.5     | 3.7  | 14         | 9.2    |  |  |  |
| 5.5 ×4  | GVFBMN 8B-G40 | 120          | 4.7     | 5.5  | 44         | 13     | 4.7     | 5.5  | 36         | 11     | 3.1     | 5.5  | 36         | 16     | 3.1     | 5.5  | 30         | 14     |  |  |  |
| 7.5 ×4  | GVFBM 10B-G50 | —            | 7.5     | 7.5  | 69         | 18     | 7.5     | 7.5  | 58         | 15     | 7.5     | 7.5  | 87         | 22     | 7.5     | 7.5  | 72         | 19     |  |  |  |

11kW

| 減速比       |  | 4           |  |        |  | 5      |  |        |  |
|-----------|--|-------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
|           |  | 標準入力回転数 rpm |  | 1000   |  | 1200   |  | 1000   |  |
| 出力回転数 rpm |  | 69~276      |  | 83~332 |  | 57~228 |  | 68~272 |  |
| 周波数 Hz    |  | 50          |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電 動 機 | 形 式          | 寸法図頁 | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
|-------|--------------|------|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|
|       |              |      | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 11 ×6 | GVFBM15B-G60 | —    | 11      | 11  | 110         | 28  | 11      | 11  | 92          | 24  | 11      | 11  | 135         | 34  | 11      | 11  | 110         | 29  |

15, 22kW

| 電 動 機 |  | 形 式  |     | 4            |     |        |     |        |     |        |     | 5      |     |     |     |     |     |    |  |
|-------|--|------|-----|--------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
|       |  |      |     | 標準入力回転数 rpm  |     | 1000   |     | 1200   |     | 1000   |     | 1200   |     |     |     |     |     |    |  |
|       |  |      |     | 出力 回 転 数 rpm |     | 67~268 |     | 80~320 |     | 55~220 |     | 66~264 |     |     |     |     |     |    |  |
|       |  |      |     | 周 波 数 Hz     |     | 50     |     | 60     |     | 50     |     | 60     |     |     |     |     |     |    |  |
| kW×P  |  | 寸法図頁 | 最低速 | 最高速          | 最低速 | 最高速    | 最低速 | 最高速    | 最低速 | 最高速    | 最低速 | 最高速    | 最低速 | 最高速 | 最低速 | 最高速 |     |    |  |
| 15 ×6 |  | —    | 15  | 15           | 155 | 41     | 15  | 15     | 130 | 34     | 15  | 15     | 190 | 49  | 15  | 15  | 155 | 41 |  |
| 22 ×6 |  | —    | 22  | 22           | 230 | 60     | 22  | 22     | 190 | 50     | 22  | 22     | 275 | 72  | 22  | 22  | 230 | 60 |  |

37, 55kW

| 減速比       |  | 4           |  |  |  |        |  |  |  | 5      |  |  |  |        |  |  |  |     |  |
|-----------|--|-------------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|-----|--|
|           |  | 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 750    |  |  |  | 900    |  |  |  | 750    |  |  |  | 900 |  |
| 出力回転数 rpm |  | 58~232      |  |  |  | 70~280 |  |  |  | 46~184 |  |  |  | 56~224 |  |  |  |     |  |
| 周波数 Hz    |  | 50          |  |  |  | 60     |  |  |  | 50     |  |  |  | 60     |  |  |  |     |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式           | 寸法図頁 | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     | 入力容量 kW |     | 出力トルク kgf・m |     |
|-------------|--------------|------|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----|
|             |              |      | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速     | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 37 ×8       | GVFBM50B-G81 | —    | 37      | 37  | 445         | 110 | 37      | 37  | 370         | 93  | 37      | 37  | 560         | 140 | 37      | 37  | 465         | 115 |
| 55 ×8       | GVFBM75B-G81 | —    | 55      | 55  | 660         | 165 | 55      | 55  | 550         | 140 | 55      | 55  | 830         | 210 | 55      | 55  | 690         | 175 |

(注) 1. 入力回転数について

- 電動機標準入力回転数以上の入力回転数でご使用の場合はご照会ください。
- 電動機標準入力回転数以下の入力回転数でご使用の場合は許容入力容量が次のとおり変わりますので許容入力容量以内でご使用ください。

$$\text{許容入力容量(kW)} = \text{入力容量} \times \frac{\text{使用入力回転数}}{\text{標準入力回転数(1500, 1000, 750)}}$$

2. 出力回転数について

上表の出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3%~5%のスリップがあるものとしてお選びください。

3. 形式記号については17ページをご参照ください。



選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機（1段形）

減速比 6, 8

0.2～3.7kW

| 減速比     |     | 6      |  |        |  | 8      |  |        |  |
|---------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   | rpm | 50～200 |  | 60～240 |  | 37～150 |  | 45～180 |  |
| 周波数     | Hz  | 50     |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                              |          | 寸法<br>図資 | 立 形            | 寸法<br>図資 | 入力容量kW |      | 出力t/2kgf·m |      | 入力容量kW |      | 出力t/2kgf·m |      | 入力容量kW |      | 出力t/2kgf·m |      | 入力容量kW |      | 出力t/2kgf·m |      |
|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------------|----------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             |                                  |          |          |                |          | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4095<br>CHHB N02B-4095 | 121<br>— | —        | —              | —        | 0.2    | 0.2  | 2.7        | 0.69 | 0.2    | 0.2  | 2.3        | 0.58 | 0.2    | 0.2  | 3.6        | 0.93 | 0.2    | 0.2  | 3.0        | 0.77 |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4095<br>CHHB N05B-4095 | 121<br>— | —        | CVVBMN05B-4095 | 125      | 0.4    | 0.4  | 5.4        | 1.4  | 0.4    | 0.4  | 4.5        | 1.2  | 0.4    | 0.4  | 7.2        | 1.9  | 0.4    | 0.4  | 6.0        | 1.5  |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1B -4115<br>CHHB N1B -4115 | 121<br>— | —        | CVVBMN1B -4115 | 125      | 0.75   | 0.75 | 10         | 2.6  | 0.75   | 0.75 | 8.5        | 2.2  | 0.75   | 0.75 | 14         | 3.5  | 0.75   | 0.75 | 11         | 2.9  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2B -4115<br>CHHB N2B -4115 | 121<br>— | —        | CVVBMN2B -4115 | 125      | 1.5    | 1.5  | 20         | 5.2  | 1.5    | 1.5  | 17         | 4.3  | 1.5    | 1.5  | 27         | 6.9  | 1.5    | 1.5  | 23         | 5.8  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3B -4165<br>CHHB N3B -4165 | 122<br>— | —        | CVVBMN3B -4165 | 126      | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 2.2    | 2.2  | 40         | 10   | 2.2    | 2.2  | 33         | 8.5  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5B -4165<br>CHHB N5B -4165 | 122<br>— | —        | CVVBMN5B -4165 | 126      | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 3.7    | 3.7  | 67         | 17   | 3.7    | 3.7  | 56         | 14   |

(注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3～5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。

B形  
選定  
立  
4, 5  
1 段  
6, 8



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機（1段形）

減速比 11, 13

0.2~7.5kW

| 減速比         |  |  |  | 11     |  |        |  | 13    |  |        |  |
|-------------|--|--|--|--------|--|--------|--|-------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 1500   |  | 1800   |  | 1500  |  | 1800   |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  |  | 27~109 |  | 33~131 |  | 23~92 |  | 28~111 |  |
| 周波数 Hz      |  |  |  | 50     |  | 60     |  | 50    |  | 60     |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式                                                 |               |                |          | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力トルク kgf·m |     |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|--------|------|-------------|-----|--------|------|-------------|-----|--------|------|-------------|-----|--------|------|-------------|-----|
|             | 横形                                                 | 寸法<br>図貫      | 立形             | 寸法<br>図貫 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速         | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4095<br>CHHB N02B-4095                   | 121<br>—      | —              | —        | 0.2    | 0.2  | 5.0         | 1.3 | 0.2    | 0.2  | 4.1         | 1.1 | 0.2    | 0.2  | 5.9         | 1.5 | 0.2    | 0.2  | 4.9         | 1.3 |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4095<br>CHHB N05B-4095                   | 121<br>—      | CVVBMN05B-4095 | 125      | 0.4    | 0.4  | 9.9         | 2.5 | 0.4    | 0.4  | 8.3         | 2.1 | 0.38   | 0.4  | 11          | 3.0 | 0.4    | 0.4  | 9.8         | 2.5 |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1B -4115<br>CHHB N1B -4115                   | 121<br>—      | CVVBMN1B -4115 | 125      | 0.75   | 0.75 | 19          | 4.8 | 0.75   | 0.75 | 16          | 4.0 | 0.75   | 0.75 | 22          | 5.6 | 0.75   | 0.75 | 18          | 4.7 |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2B -4115<br>CHHB N2B -4115                   | 121<br>—      | CVVBMN2B -4115 | 125      | 1.5    | 1.5  | 37          | 9.5 | 1.5    | 1.5  | 31          | 8.0 | 1.5    | 1.5  | 44          | 11  | 1.5    | 1.5  | 37          | 9.4 |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3B -4165<br>CHHB N3B -4165                   | 122<br>—      | CVVBMN3B -4165 | 126      | 2.2    | 2.2  | 55          | 14  | 2.2    | 2.2  | 45          | 12  | 2.2    | 2.2  | 64          | 17  | 2.2    | 2.2  | 54          | 14  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5B -4165<br>CHHB N5B -4165                   | 122<br>—      | CVVBMN5B -4165 | 126      | 3.7    | 3.7  | 92          | 24  | 3.7    | 3.7  | 76          | 20  | 3.7    | 3.7  | 110         | 28  | 3.7    | 3.7  | 90          | 23  |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8B -4175<br>CHHB N8B -4175                   | 123<br>—      | CVVBMN8B -4175 | 127      | 5.5    | 5.5  | 135         | 35  | 5.5    | 5.5  | 115         | 29  | 5.5    | 5.5  | 160         | 41  | 5.5    | 5.5  | 135         | 34  |
| 7.5 ×4      | CHHBM10B -4185<br>CHHBP10B -4185<br>CHHBK10B -4185 | 123<br>—<br>— | CVVBM10B -4185 | —        | 7.5    | 7.5  | 185         | 48  | 7.5    | 7.5  | 155         | 40  | 7.5    | 7.5  | 220         | 56  | 7.5    | 7.5  | 185         | 47  |

11kW

| 減速比         |  |  |  | 11     |  |        |  | 13 |  |    |  |
|-------------|--|--|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 1000   |  | 1200   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  |  | 25~102 |  | 31~122 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式                                                 |               |                |          | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|
|             | 横形                                                 | 寸法<br>図貫      | 立形             | 寸法<br>図貫 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 11 ×6       | CHHBM15B -4215<br>CHHBP15B -4215<br>CHHBK15B -4215 | 124<br>—<br>— | CVVBM15B -4215 | —        | 11     | 11  | 290         | 75  | 11     | 11  | 245         | 63  | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |

15, 22kW

| 減速比         |  |  |  | 11    |  |        |  | 13 |  |    |  |
|-------------|--|--|--|-------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 1000  |  | 1200   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  |  | 25~98 |  | 29~118 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  |  | 50    |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式                |          |                |          | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     |
|-------------|-------------------|----------|----------------|----------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|
|             | 横形                | 寸法<br>図貫 | 立形             | 寸法<br>図貫 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 15 ×6       | CHHBM20B -4235-BP | —        | CVVBM20B -4235 | —        | 15     | 15  | 415         | 105 | 15     | 15  | 345         | 88  | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |
| 22 ×6       | CHHBM30B -4235-BP | —        | CVVBM30B -4235 | —        | 22     | 22  | 605         | 155 | 22     | 22  | 505         | 130 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |

37kW

| 減速比         |  |  |  | 11    |  |        |  | 13 |  |    |  |
|-------------|--|--|--|-------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  |  | 750   |  | 900    |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  |  | 21~85 |  | 25~101 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  |  | 50    |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形式                |          |                |          | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力トルク kgf·m |     |
|-------------|-------------------|----------|----------------|----------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|
|             | 横形                | 寸法<br>図貫 | 立形             | 寸法<br>図貫 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速         | 最高速 |
| 37 ×8       | CHHBM50B -4255-BP | —        | CVVBM50B -4255 | —        | 37     | 37  | 1200        | 305 | 37     | 37  | 985         | 255 | —      | —   | —           | —   | —      | —   | —           | —   |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機（1段形）

減速比 15, 17

0.2~7.5kW

| 減速比     |     |  | 15    |  |       |  | 17    |  |       |  |
|---------|-----|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1500  |  | 1800  |  | 1500  |  | 1800  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 20~80 |  | 24~96 |  | 18~71 |  | 21~85 |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50    |  | 60    |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                                                |               |                |          | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|
|             | 横 形                                                | 寸法<br>図頁      | 立 形            | 寸法<br>図頁 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4095<br>CHHB N02B-4095                   | 121<br>—      | —              | —        | 0.2    | 0.2  | 6.8       | 1.7 | 0.2    | 0.2  | 5.6       | 1.4 | 0.2    | 0.2  | 7.7       | 2.0 | 0.2    | 0.2  | 6.4       | 1.6 |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4095<br>CHHB N05B-4095                   | 121<br>—      | CVVBMN05B-4095 | 125      | 0.38   | 0.4  | 13        | 3.5 | 0.4    | 0.4  | 11        | 2.9 | 0.34   | 0.4  | 13        | 3.9 | 0.4    | 0.4  | 13        | 3.3 |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1B -4115<br>CHHB N1B -4115                   | 121<br>—      | CVVBMN1B -4115 | 125      | 0.75   | 0.75 | 25        | 6.5 | 0.75   | 0.75 | 21        | 5.4 | 0.75   | 0.75 | 29        | 7.4 | 0.75   | 0.75 | 24        | 6.1 |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2B -4115<br>CHHB N2B -4115                   | 121<br>—      | CVVBMN2B -4115 | 125      | 1.5    | 1.5  | 51        | 13  | 1.5    | 1.5  | 42        | 11  | 1.4    | 1.5  | 52        | 15  | 1.5    | 1.5  | 48        | 12  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3B -4165<br>CHHB N3B -4165                   | 122<br>—      | CVVBMN3B -4165 | 126      | 2.2    | 2.2  | 74        | 19  | 2.2    | 2.2  | 62        | 16  | 2.2    | 2.2  | 84        | 22  | 2.2    | 2.2  | 70        | 18  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5B -4165<br>CHHB N5B -4165                   | 122<br>—      | CVVBMN5B -4165 | 126      | 3.7    | 3.7  | 125       | 32  | 3.7    | 3.7  | 105       | 27  | 3.7    | 3.7  | 140       | 36  | 3.7    | 3.7  | 120       | 30  |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8B -4175<br>CHHB N8B -4175                   | 123<br>—      | CVVBMN8B -4175 | 127      | 5.5    | 5.5  | 185       | 48  | 5.5    | 5.5  | 155       | 40  | 5.5    | 5.5  | 210       | 54  | 5.5    | 5.5  | 175       | 45  |
| 7.5 ×4      | CHHBM10B -4185<br>CHHBP10B -4185<br>CHHBK10B -4185 | 123<br>—<br>— | CVVBM10B -4185 | —        | 7.5    | 7.5  | 255       | 65  | 7.5    | 7.5  | 210       | 54  | 7.5    | 7.5  | 285       | 74  | 7.5    | 7.5  | 240       | 61  |

11kW

| 減速比     |     |  | 15    |  |       |  | 17 |  |    |  |
|---------|-----|--|-------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1000  |  | 1200  |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 19~75 |  | 22~90 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                                                |               |                |          | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|             | 横 形                                                | 寸法<br>図頁      | 立 形            | 寸法<br>図頁 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 11 ×6       | CHHBM15B -4215<br>CHHBP15B -4215<br>CHHBK15B -4215 | 124<br>—<br>— | CVVBM15B -4215 | —        | 11     | 11  | 400       | 100 | 11     | 11  | 330       | 85  | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |

15, 22kW

| 減速比     |     |  | 15    |  |       |  | 17 |  |    |  |
|---------|-----|--|-------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1000  |  | 1200  |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 18~72 |  | 22~86 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式               |          |                |          | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     |
|-------------|-------------------|----------|----------------|----------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|             | 横 形               | 寸法<br>図頁 | 立 形            | 寸法<br>図頁 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 15 ×6       | CHHBM20B -4235-BP | —        | CVVBM20B -4235 | —        | 15     | 15  | 565       | 145 | 15     | 15  | 470       | 120 | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |
| 22 ×6       | CHHBM30B -4235-BP | —        | CVVBM30B -4235 | —        | 22     | 22  | 825       | 210 | 22     | 22  | 690       | 175 | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |

37kW

| 減速比     |     |  | 15    |  |       |  | 17 |  |    |  |
|---------|-----|--|-------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 750   |  | 900   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 15~62 |  | 19~74 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式               |          |                |          | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     |
|-------------|-------------------|----------|----------------|----------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|             | 横 形               | 寸法<br>図頁 | 立 形            | 寸法<br>図頁 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 37 ×8       | CHHBM50B -4255-BP | —        | CVVBM50B -4255 | —        | 37     | 37  | 1600      | 415 | 37     | 37  | 1350      | 345 | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。

B形  
選定  
1段  
11, 13  
15, 17



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機 (1段形)

減速比 21, 25

0.2~7.5kW

| 減速比         |  |  | 21    |  |       |  | 25    |  |       |  |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  | 1500  |  | 1800  |  | 1500  |  | 1800  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  | 14~57 |  | 17~69 |  | 12~48 |  | 14~58 |  |
| 周波数 Hz      |  |  | 50    |  | 60    |  | 50    |  | 60    |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                                                |               | 寸法<br>図号       | 寸法<br>図号 | 入力容量kW |      |     |     | 出力M/kgf·m |      |     |     | 入力容量kW |      |     |     | 出力M/kgf·m |      |     |     |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|--------|------|-----|-----|-----------|------|-----|-----|--------|------|-----|-----|-----------|------|-----|-----|
|             | 横 形                                                | 立 形           |                |          | 最低速    | 最高速  | 最低速 | 最高速 | 最低速       | 最高速  | 最低速 | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速 | 最高速 | 最低速       | 最高速  | 最低速 | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4095<br>CHHB N02B-4095                   | 121<br>—      | —              | —        | 0.2    | 0.2  | 9.5 | 2.4 | 0.2       | 0.2  | 7.9 | 2.0 | 0.2    | 0.2  | 11  | 2.9 | 0.2       | 0.2  | 9.4 | 2.4 |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4105<br>CHHB N05B-4105                   | 121<br>—      | CVVBMN05B-4105 | 125      | 0.4    | 0.4  | 19  | 4.9 | 0.4       | 0.4  | 16  | 4.1 | 0.4    | 0.4  | 23  | 5.8 | 0.4       | 0.4  | 19  | 4.8 |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1B -4115<br>CHHB N1B -4115                   | 121<br>—      | CVVBMN1B -4115 | 125      | 0.75   | 0.75 | 36  | 9.1 | 0.75      | 0.75 | 30  | 7.6 | 0.75   | 0.75 | 42  | 11  | 0.75      | 0.75 | 35  | 9.0 |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2B -4135<br>CHHB N2B -4135                   | 122<br>—      | CVVBMN2B -4135 | 126      | 1.5    | 1.5  | 71  | 18  | 1.5       | 1.5  | 59  | 15  | 1.4    | 1.5  | 78  | 22  | 1.5       | 1.5  | 70  | 18  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3B -4165<br>CHHB N3B -4165                   | 122<br>—      | CVVBMN3B -4165 | 126      | 2.2    | 2.2  | 105 | 27  | 2.2       | 2.2  | 87  | 22  | 2.2    | 2.2  | 125 | 32  | 2.2       | 2.2  | 105 | 27  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5B -4165<br>CHHB N5B -4165                   | 122<br>—      | CVVBMN5B -4165 | 126      | 3.7    | 3.7  | 175 | 45  | 3.7       | 3.7  | 145 | 37  | 3.3    | 3.7  | 185 | 54  | 3.7       | 3.7  | 175 | 45  |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8B -4175<br>CHHB N8B -4175                   | 123<br>—      | CVVBMN8B -4175 | 127      | 5.5    | 5.5  | 260 | 67  | 5.5       | 5.5  | 215 | 56  | 5.0    | 5.5  | 280 | 80  | 5.5       | 5.5  | 260 | 66  |
| 7.5 ×4      | CHHBM10B -4185<br>CHHBP10B -4185<br>CHHBK10B -4185 | 123<br>—<br>— | CVVBM10B -4185 | —        | 7.5    | 7.5  | 355 | 91  | 7.5       | 7.5  | 295 | 76  | 7.4    | 7.5  | 415 | 110 | 7.5       | 7.5  | 350 | 90  |

11kW

| 減速比         |  |  | 21    |  |       |  | 25 |  |    |  |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  | 1000  |  | 1200  |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  | 13~53 |  | 16~64 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  | 50    |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                                                |               | 寸法<br>図号       | 寸法<br>図号 | 入力容量kW |     |     |     | 出力M/kgf·m |     |     |     | 入力容量kW |     |     |     | 出力M/kgf·m |     |     |     |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|--------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
|             | 横 形                                                | 立 形           |                |          | 最低速    | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速 | 最高速 |
| 11 ×6       | CHHBM15B -4215<br>CHHBP15B -4215<br>CHHBK15B -4215 | 124<br>—<br>— | CVVBM15B -4215 | —        | 11     | 11  | 560 | 145 | 11        | 11  | 465 | 120 | —      | —   | —   | —   | —         | —   | —   | —   |

15, 22kW

| 減速比         |  |  | 21    |  |       |  | 25 |  |    |  |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  | 1000  |  | 1200  |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  | 13~51 |  | 15~62 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  | 50    |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式               |     | 寸法<br>図号       | 寸法<br>図号 | 入力容量kW |     |      |     | 出力M/kgf·m |     |     |     | 入力容量kW |     |     |     | 出力M/kgf·m |     |     |     |
|-------------|-------------------|-----|----------------|----------|--------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
|             | 横 形               | 立 形 |                |          | 最低速    | 最高速 | 最低速  | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速 | 最高速 |
| 15 ×6       | CHHBM20B -4235-BP | —   | CVVBM20B -4235 | —        | 15     | 15  | 790  | 205 | 15        | 15  | 660 | 170 | —      | —   | —   | —   | —         | —   | —   | —   |
| 22 ×6       | CHHBM30B -4235-BP | —   | CVVBM30B -4235 | —        | 22     | 22  | 1150 | 295 | 22        | 22  | 965 | 250 | —      | —   | —   | —   | —         | —   | —   | —   |

37kW

| 減速比         |  |  | 21    |  |       |  | 25 |  |    |  |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  | 750   |  | 900   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  | 11~44 |  | 13~53 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  | 50    |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式               |     | 寸法<br>図号       | 寸法<br>図号 | 入力容量kW |     |      |     | 出力M/kgf·m |     |      |     | 入力容量kW |     |     |     | 出力M/kgf·m |     |     |     |
|-------------|-------------------|-----|----------------|----------|--------|-----|------|-----|-----------|-----|------|-----|--------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
|             | 横 形               | 立 形 |                |          | 最低速    | 最高速 | 最低速  | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速  | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速 | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速 | 最高速 |
| 37 ×8       | CHHBM50B -4255-BP | —   | CVVBM50B -4255 | —        | 37     | 37  | 2250 | 580 | 37        | 37  | 1900 | 485 | —      | —   | —   | —   | —         | —   | —   | —   |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機（1段形）

減速比 29, 35

0.2~7.5kW

| 減速比     |  |     |  | 29    |  |       |  | 35     |  |       |  |
|---------|--|-----|--|-------|--|-------|--|--------|--|-------|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 1500  |  | 1800  |  | 1500   |  | 1800  |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 10~41 |  | 12~50 |  | 8.6~34 |  | 10~41 |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50    |  | 60    |  | 50     |  | 60    |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式             |          |                |          | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     |
|-------------|-----------------|----------|----------------|----------|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|
|             | 横 形             | 寸法<br>図質 | 立 形            | 寸法<br>図質 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4095  | 121      | —              | —        | 0.20   | 0.2  | 13        | 3.4 | 0.2    | 0.2  | 11        | 2.8 | 0.16   | 0.2  | 13        | 4.1 | 0.20   | 0.2  | 13        | 3.4 |
|             | CHHB N02B-4095  | —        | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4105  | 121      | CVVBMN05B-4105 | 125      | 0.40   | 0.4  | 26        | 6.7 | 0.4    | 0.4  | 22        | 5.6 | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
|             | CHHB N05B-4105  | —        | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
| 0.75 ×4     | CHHBMN05B-4115  | 121      | CVVBMN05B-4115 | 125      | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | 0.4    | 0.4  | 32        | 8.1 | 0.4    | 0.4  | 26        | 6.8 |
|             | CHHB N05B-4115  | —        | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
| 1.5 ×4      | CHHBMN1B -4115  | 121      | CVVBMN1B -4115 | 125      | 0.75   | 0.75 | 49        | 13  | 0.75   | 0.75 | 41        | 10  | 0.66   | 0.75 | 52        | 15  | 0.75   | 0.75 | 49        | 13  |
|             | CHHB N1B -4115  | —        | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
| 2.2 ×4      | CHHBMN2B -4135  | 122      | CVVBMN2B -4135 | 126      | 1.2    | 1.5  | 78        | 25  | 1.4    | 1.5  | 78        | 21  | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
|             | CHHB N2B -4135  | —        | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | 1.3    | 1.5  | 105       | 30  | 1.5    | 1.5  | 99        | 25  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN2B -4145  | 122      | CVVBMN2B -4145 | 126      | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
|             | CHHB N2B -4145  | —        | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
| 5.5 ×4      | CHHBMN3B -4165  | 122      | CVVBMN3B -4165 | 126      | 2.2    | 2.2  | 145       | 37  | 2.2    | 2.2  | 120       | 31  | 2.2    | 2.2  | 175       | 45  | 2.2    | 2.2  | 145       | 37  |
|             | CHHB N3B -4165  | —        | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
| 7.5 ×4      | CHHBMN5B -4165  | 122      | CVVBMN5B -4165 | 126      | 2.8    | 3.7  | 185       | 62  | 3.4    | 3.7  | 185       | 52  | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
|             | CHHB N5B -4165  | —        | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | 3.5    | 3.7  | 280       | 75  | 3.7    | 3.7  | 245       | 62  |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8B -4175  | 123      | CVVBMN8B -4175 | 127      | 4.3    | 5.5  | 280       | 92  | 5.1    | 5.5  | 280       | 77  | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
|             | CHHB N8B -4175  | —        | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | 5.3    | 5.5  | 415       | 110 | 5.5    | 5.5  | 360       | 93  |
| 7.5 ×4      | CHHBMN8B -4185  | 123      | CVVBMN8B -4185 | 127      | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
|             | CHHB N8B -4185  | —        | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
| 7.5 ×4      | CHHBM10B -4185  | 123      | CVVBM10B -4185 | —        | 6.3    | 7.5  | 415       | 125 | 7.5    | 7.5  | 410       | 105 | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
|             | CHHB P10B -4185 | —        | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
| 7.5 ×4      | CHHBM10B -4195  | 123      | CVVBM10B -4195 | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | 7.5    | 7.5  | 590       | 150 | 7.5    | 7.5  | 495       | 125 |
|             | CHHB P10B -4195 | —        | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |

B形  
選定  
1段  
21  
25  
29  
35

11kW

| 減速比     |  |     |  | 29     |  |       |  | 35 |  |    |  |
|---------|--|-----|--|--------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 1000   |  | 1200  |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 9.7~39 |  | 12~46 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50     |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式            |          |                |          | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     |
|-------------|----------------|----------|----------------|----------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|             | 横 形            | 寸法<br>図質 | 立 形            | 寸法<br>図質 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 11 ×6       | CHHBM15B -4215 | 124      | CVVBM15B -4215 | —        | 11     | 11  | 770       | 200 | 11     | 11  | 640       | 165 | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |
|             | CHHBP15B -4215 | —        | —              | —        | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |
|             | CHHBK15B -4215 | —        | —              | —        | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |

15, 22kW

| 減速比     |  |     |  | 29     |  |       |  | 35 |  |    |  |
|---------|--|-----|--|--------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 1000   |  | 1200  |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 9.3~37 |  | 11~45 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50     |  | 60    |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式               |          |                |          | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     |
|-------------|-------------------|----------|----------------|----------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|             | 横 形               | 寸法<br>図質 | 立 形            | 寸法<br>図質 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 15 ×6       | CHHBM20B -4235-BP | —        | CVVBM20B -4235 | —        | 15     | 15  | 1100      | 280 | 15     | 15  | 910       | 235 | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |
| 22 ×6       | CHHBM30B -4235-BP | —        | CVVBM30B -4235 | —        | 22     | 22  | 1600      | 410 | 22     | 22  | 1350      | 340 | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |

37kW

| 減速比     |  |     |  | 29     |  |        |  | 35 |  |    |  |
|---------|--|-----|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 750    |  | 900    |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 8.0~32 |  | 9.6~38 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式               |          |                |          | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     |
|-------------|-------------------|----------|----------------|----------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|             | 横 形               | 寸法<br>図質 | 立 形            | 寸法<br>図質 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 37 ×8       | CHHBM50B -4255-BP | —        | CVVBM50B -4255 | —        | 32     | 37  | 2700      | 800 | 37     | 37  | 2600      | 670 | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         | —   |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機 (1段形)

減速比 43, 51

0.2~7.5kW

| 減速比         |  |  | 43     |  |        |  | 51     |  |        |  |
|-------------|--|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  | 7.0~28 |  | 8.4~33 |  | 5.9~24 |  | 7.1~28 |  |
| 周波数 Hz      |  |  | 50     |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電 動 機<br>kW×P | 形 式                                                |               |                | 入力容量kW   |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     |     |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|-----|
|               | 横 形                                                | 寸法<br>図質      | 立 形            | 寸法<br>図質 | 最低速  | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速       |     |     |
| 0.2 ×4        | CHHBMN02B-4105<br>CHHB N02B-4105                   | 121<br>—      | —              | —        | 0.2  | 0.2       | 19  | 5.0    | 0.2  | 0.2       | 16  | 4.1    | 0.2  | 0.2       | 23  | 5.9    | 0.2  | 0.2       | 19  | 4.9 |
| 0.4 ×4        | CHHBMN05B-4115<br>CHHB N05B-4115                   | 121<br>—      | CVVBMN05B-4115 | 125      | 0.4  | 0.4       | 39  | 10     | 0.4  | 0.4       | 32  | 8.3    | 0.4  | 0.4       | 46  | 12     | 0.4  | 0.4       | 38  | 9.8 |
| 0.75 ×4       | CHHBMN1B -4135<br>CHHB N1B -4135                   | 122<br>—      | CVVBMN1B -4135 | 126      | 0.75 | 0.75      | 73  | 19     | 0.75 | 0.75      | 61  | 16     | 0.68 | 0.75      | 78  | 22     | 0.75 | 0.75      | 72  | 18  |
| 1.5 ×4        | CHHBMN2B -4165<br>CHHB N2B -4165                   | 122<br>—      | CVVBMN2B -4165 | 126      | 1.5  | 1.5       | 145 | 37     | 1.5  | 1.5       | 120 | 31     | 1.5  | 1.5       | 170 | 44     | 1.5  | 1.5       | 145 | 37  |
| 2.2 ×4        | CHHBMN3B -4165<br>CHHB N3B -4165                   | 122<br>—      | CVVBMN3B -4165 | 126      | 1.9  | 2.2       | 185 | 55     | 2.2  | 2.2       | 180 | 46     | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —   |
|               | CHHBMN3B -4175<br>CHHB N3B -4175                   | 122<br>—      | CVVBMN3B -4175 | 126      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | 2.2  | 2.2       | 255 | 65     | 2.2  | 2.2       | 210 | 54  |
| 3.7 ×4        | CHHBMN5B -4175<br>CHHB N5B -4175                   | 122<br>—      | CVVBMN5B -4175 | 126      | 2.9  | 3.7       | 280 | 92     | 3.5  | 3.7       | 280 | 77     | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —   |
|               | CHHBMN5B -4185<br>CHHB N5B -4185                   | 122<br>—      | CVVBMN5B -4185 | 126      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | 3.6  | 3.7       | 415 | 110    | 3.7  | 3.7       | 355 | 91  |
| 5.5 ×4        | CHHBMN8B -4185<br>CHHB N8B -4185                   | 123<br>—      | CVVBMN8B -4185 | 127      | 4.3  | 5.5       | 415 | 135    | 5.1  | 5.5       | 415 | 115    | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —   |
|               | CHHBMN8B -4195<br>CHHB N8B -4195                   | 123<br>—      | CVVBMN8B -4195 | 127      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | 5.5  | 5.5       | 630 | 160    | 5.5  | 5.5       | 525 | 135 |
| 7.5 ×4        | CHHBM10B -4195<br>CHHBP10B -4195<br>CHHBK10B -4195 | 123<br>—<br>— | CVVBM10B -4195 | —        | 7.5  | 7.5       | 725 | 185    | 7.5  | 7.5       | 605 | 155    | 6.4  | 7.5       | 740 | 220    | 7.5  | 7.5       | 720 | 185 |

11kW

| 減速比         |  |  | 43     |  |        |  | 51 |  |    |  |
|-------------|--|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  | 1000   |  | 1200   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  | 6.5~26 |  | 7.8~31 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電 動 機 |                | 形 式 |                |          |     | 入力容量kW |          | 出力M/kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf・m |     |
|-------|----------------|-----|----------------|----------|-----|--------|----------|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
| kW×P  |                | 横 形 |                | 寸法<br>図質 | 立 形 |        | 寸法<br>図質 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 11 ×6 | CHHBM15B -4215 | 124 | CVVBM15B -4215 | —        | 11  | 11     | 1150     | 295       | 11  | 11     | 950 | 245       | —   | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         |     |
|       | CHHBP15B -4215 | —   |                |          |     |        |          |           |     |        |     |           |     |        |     |           |     |        |     |           |     |
|       | CHHBK15B -4215 | —   |                |          |     |        |          |           |     |        |     |           |     |        |     |           |     |        |     |           |     |

15, 22kW

| 減速比         |  |  | 43     |  |        |  | 51 |  |    |  |
|-------------|--|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  | 1000   |  | 1200   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  | 6.3~25 |  | 7.5~30 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電 動 機 | 形 式               |     |                |     | 入力容量kW   |     | 出力M/kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf・m |  |
|-------|-------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|--|
|       | kW×P              | 横 形 | 寸法<br>図質       | 立 形 | 寸法<br>図質 | 最低速 | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速 | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速 | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速 | 最高速       |  |
| 15 ×6 | CHHBM20B -4235-BP | —   | CVVBM20B -4235 | —   | 15       | 15  | 1600      | 415 | 15     | 15  | 1350      | 345 | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         |  |
| 22 ×6 | CHHBM30B -4245-BP | —   | CVVBM30B -4245 | —   | 22       | 22  | 2350      | 610 | 22     | 22  | 1950      | 505 | —      | —   | —         | —   | —      | —   | —         |  |

37, 55kW

| 減速比         |  |  | 43     |  |        |  | 51 |  |    |  |
|-------------|--|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  | 750    |  | 900    |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  | 5.4~22 |  | 6.5~26 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数 Hz      |  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電 動 機 | 形 式      |          |          |          | 入力容量kW   |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |   |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|-----|-----------|---|
|       | kW×P     | 横 形      | 寸法<br>図質 | 立 形      | 寸法<br>図質 | 最低速 | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速 | 最高速       |   |
| 37 ×8 | CHHBM50B | -4265-BP | —        | CVVBM50B | -4265    | —   | 33        | 37  | 4150   | 1200 | 37        | 37  | 3850   | 990  | —         | —   | —      | —   | —         | — |
| 55 ×8 | CHHBM75B | -4275-BP | —        | CVVBM75B | -4275    | —   | 50        | 55  | 6200   | 1750 | 55        | 55  | 5750   | 1450 | —         | —   | —      | —   | —         | — |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機（1段形）

減速比 59, 71

0.2~7.5kW

| 減速比     |     |  | 59     |  |        |  | 71     |  |        |  |
|---------|-----|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 5.1~20 |  | 6.1~24 |  | 4.2~17 |  | 5.1~20 |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電 動 機<br>kW×P | 形 式                                                |               |                | 入力容量kW   |      | 出力 $\text{kgf}\cdot\text{m}$ |     | 入力容量kW |      | 出力 $\text{kgf}\cdot\text{m}$ |     | 入力容量kW |      | 出力 $\text{kgf}\cdot\text{m}$ |     | 入力容量kW |      | 出力 $\text{kgf}\cdot\text{m}$ |     |     |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|------|------------------------------|-----|--------|------|------------------------------|-----|--------|------|------------------------------|-----|--------|------|------------------------------|-----|-----|
|               | 横 形                                                | 寸法<br>図資      | 立 形            | 寸法<br>図資 | 最低速  | 最高速                          | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速                          | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速                          | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速                          | 最低速 | 最高速 |
| 0.2 ×4        | CHHBMN02B-4105<br>CHHB N02B-4105                   | 121<br>—      | —              | —        | 0.20 | 0.2                          | 26  | 6.8    | 0.2  | 0.2                          | 22  | 5.7    | 0.16 | 0.2                          | 26  | 8.2    | 0.19 | 0.2                          | 26  | 6.8 |
| 0.4 ×4        | CHHBMN05B-4115<br>CHHB N05B-4115                   | 121<br>—      | CVVBMN05B-4115 | 125      | 0.39 | 0.4                          | 52  | 14     | 0.4  | 0.4                          | 44  | 11     | 0.32 | 0.4                          | 52  | 16     | 0.39 | 0.4                          | 52  | 14  |
| 0.75 ×4       | CHHBMN1B -4135<br>CHHB N1B -4135                   | 122<br>—      | CVVBMN1B -4135 | 126      | 0.59 | 0.75                         | 78  | 26     | 0.70 | 0.75                         | 78  | 21     | —    | —                            | —   | —      | —    | —                            | —   | —   |
|               | CHHBMN1B -4145<br>CHHB N1B -4145                   | 122<br>—      | CVVBMN1B -4145 | 126      | —    | —                            | —   | —      | —    | —                            | —   | —      | 0.66 | 0.75                         | 105 | 31     | 0.75 | 0.75                         | 100 | 26  |
| 1.5 ×4        | CHHBMN2B -4165<br>CHHB N2B -4165                   | 122<br>—      | CVVBMN2B -4165 | 126      | 1.4  | 1.5                          | 185 | 51     | 1.5  | 1.5                          | 165 | 43     | 1.2  | 1.5                          | 185 | 62     | 1.4  | 1.5                          | 185 | 51  |
| 2.2 ×4        | CHHBMN3B -4175<br>CHHB N3B -4175                   | 122<br>—      | CVVBMN3B -4175 | 126      | 2.1  | 2.2                          | 280 | 75     | 2.2  | 2.2                          | 245 | 63     | 1.7  | 2.2                          | 280 | 90     | 2.1  | 2.2                          | 280 | 75  |
| 3.7 ×4        | CHHBMN5B -4185<br>CHHB N5B -4185                   | 122<br>—      | CVVBMN5B -4185 | 126      | 3.1  | 3.7                          | 415 | 125    | 3.7  | 3.7                          | 410 | 105    | 2.6  | 3.7                          | 415 | 150    | 3.1  | 3.7                          | 415 | 125 |
| 5.5 ×4        | CHHBMN8B -4195<br>CHHB N8B -4195                   | 123<br>—      | CVVBMN8B -4195 | 127      | 5.5  | 5.5                          | 730 | 190    | 5.5  | 5.5                          | 610 | 155    | 4.6  | 5.5                          | 740 | 225    | 5.5  | 5.5                          | 735 | 190 |
| 7.5 ×4        | CHHBM10B -4195<br>CHHBP10B -4195<br>CHHBK10B -4195 | 123<br>—<br>— | CVVBM10B -4195 | —        | 5.6  | 7.5                          | 740 | 255    | 6.7  | 7.5                          | 740 | 215    | 4.6  | 7.5                          | 740 | 310    | 5.5  | 7.5                          | 740 | 255 |

11kW

| 減速比     |     |  | 59     |  |        |  | 71 |  |    |  |
|---------|-----|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1000   |  | 1200   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 4.7~19 |  | 5.7~23 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電 動 機<br>kW×P | 形 式                                                |               |     |          | 入力容量kW |     | 出力M <sup>2</sup> kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力M <sup>2</sup> kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力M <sup>2</sup> kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力M <sup>2</sup> kgf・m |     |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-----|----------|--------|-----|------------------------|-----|--------|-----|------------------------|-----|--------|-----|------------------------|-----|--------|-----|------------------------|-----|
|               | 横 形                                                | 寸法<br>図資      | 立 形 | 寸法<br>図資 | 最低速    | 最高速 | 最低速                    | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速                    | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速                    | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速                    | 最高速 |
| 11 ×6         | CHHBM15B -4225<br>CHHBP15B -4225<br>CHHBK15B -4225 | 124<br>—<br>— | —   | —        | 10     | 11  | 1450                   | 400 | 11     | 11  | 1300                   | 335 | —      | —   | —                      | —   | —      | —   | —                      | —   |

15, 22kW

| 減速比     |     |  | 59     |  |        |  | 71 |  |    |  |
|---------|-----|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 1000   |  | 1200   |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 4.6~18 |  | 5.5~22 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電 動 機 | 形 式               |          |                |          | 入力容量kW |     | 出力 <sup>1)</sup> kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力 <sup>1)</sup> kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力 <sup>1)</sup> kgf・m |     | 入力容量kW |     | 出力 <sup>1)</sup> kgf・m |     |
|-------|-------------------|----------|----------------|----------|--------|-----|------------------------|-----|--------|-----|------------------------|-----|--------|-----|------------------------|-----|--------|-----|------------------------|-----|
|       | 横 形               | 寸法<br>図資 | 立 形            | 寸法<br>図資 | 最低速    | 最高速 | 最低速                    | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速                    | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速                    | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速                    | 最高速 |
| 15 ×6 | CHHBM20B -4235-BP | —        | CVVBM20B -4235 | —        | 13     | 15  | 1850                   | 570 | 15     | 15  | 1850                   | 475 | —      | —   | —                      | —   | —      | —   | —                      | —   |
| 22 ×6 | CHHBM30B -4245-BP | —        | CVVBM30B -4245 | —        | 16     | 22  | 2400                   | 835 | 19     | 22  | 2400                   | 695 | —      | —   | —                      | —   | —      | —   | —                      | —   |

37, 55kW

| 減速比     |     |  | 59     |  |        |  | 71 |  |    |  |
|---------|-----|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|
| 標準入力回転数 | rpm |  | 750    |  | 900    |  | —  |  | —  |  |
| 出力回転数   | rpm |  | 3.9~16 |  | 4.7~19 |  | —  |  | —  |  |
| 周波数     | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50 |  | 60 |  |

| 電 動 機 | 形 式               |          |                |          | 入力容量kW |     | 出力 $\text{N} \cdot \text{kgf} \cdot \text{m}$ |      | 入力容量kW |     | 出力 $\text{N} \cdot \text{kgf} \cdot \text{m}$ |      | 入力容量kW |     | 出力 $\text{N} \cdot \text{kgf} \cdot \text{m}$ |     | 入力容量kW |     | 出力 $\text{N} \cdot \text{kgf} \cdot \text{m}$ |     |
|-------|-------------------|----------|----------------|----------|--------|-----|-----------------------------------------------|------|--------|-----|-----------------------------------------------|------|--------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------|-----|-----------------------------------------------|-----|
|       | 横 形               | 寸法<br>図資 | 立 形            | 寸法<br>図資 | 最低速    | 最高速 | 最低速                                           | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速                                           | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速                                           | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速                                           | 最高速 |
| 37 ×8 | CHHBM50B -4275-BP | —        | CVVBM50B -4275 | —        | 36     | 37  | 6200                                          | 1650 | 37     | 37  | 5300                                          | 1350 | —      | —   | —                                             | —   | —      | —   | —                                             | —   |
| 55 ×8 | CHHBM75B -4275-BP | —        | CVVBM75B -4275 | —        | 36     | 55  | 6200                                          | 2400 | 43     | 55  | 6200                                          | 2000 | —      | —   | —                                             | —   | —      | —   | —                                             | —   |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3～5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。

B形  
選定  
1段  
43  
51  
59  
71



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機 (1段形)

減速比 87

0.2~7.5kW

| 減速比     |     | 87     |        |
|---------|-----|--------|--------|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500   | 1800   |
| 出力回転数   | rpm | 3.4~14 | 4.1~17 |
| 周波数     | Hz  | 50     | 60     |

| 電 動 機   | 形 式                                                |               |                |     | 入力容量kW   |      | 出力M/kg·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kg·m |     |
|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|------|----------|-----|--------|------|----------|-----|
|         | kW×P                                               | 横 形           | 寸法<br>mm       | 立 形 | 寸法<br>mm | 最低速  | 最高速      | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速      | 最低速 |
| 0.2 ×4  | CHHBMN02B-4105<br>CHHB N02B-4105                   | 121<br>—      | —              | —   | 0.13     | 0.2  | 26       | 10  | 0.16   | 0.2  | 26       | 8.4 |
| 0.4 ×4  | CHHBMN05B-4115<br>CHHB N05B-4115                   | 121<br>—      | CVVBMN05B-4115 | 125 | 0.27     | 0.4  | 52       | 20  | 0.32   | 0.4  | 52       | 17  |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1B -4145<br>CHHB N1B -4145                   | 122<br>—      | CVVBMN1B -4145 | 126 | 0.54     | 0.75 | 105      | 38  | 0.64   | 0.75 | 105      | 31  |
| 1.5 ×4  | CHHBMN2B -4165<br>CHHB N2B -4165                   | 122<br>—      | CVVBMN2B -4165 | 126 | 0.94     | 1.5  | 185      | 76  | 1.1    | 1.5  | 185      | 63  |
| 2.2 ×4  | CHHBMN3B -4175<br>CHHB N3B -4175                   | 122<br>—      | CVVBMN3B -4175 | 126 | 1.4      | 2.2  | 280      | 110 | 1.7    | 2.2  | 280      | 92  |
| 3.7 ×4  | CHHBMN5B -4185<br>CHHB N5B -4185                   | 122<br>—      | CVVBMN5B -4185 | 126 | 2.1      | 3.7  | 415      | 185 | 2.5    | 3.7  | 415      | 155 |
| 5.5 ×4  | CHHBMN8B -4195<br>CHHB N8B -4195                   | 123<br>—      | CVVBMN8B -4195 | 127 | 3.8      | 5.5  | 740      | 275 | 4.5    | 5.5  | 740      | 230 |
| 7.5 ×4  | CHHBM10B -4195<br>CHHBP10B -4195<br>CHHBK10B -4195 | 123<br>—<br>— | CVVBM10B -4195 | —   | 3.8      | 7.5  | 740      | 380 | 4.5    | 7.5  | 740      | 315 |

11kW

| 減速比     |     | 87     |        |
|---------|-----|--------|--------|
| 標準入力回転数 | rpm | 1000   | 1200   |
| 出力回転数   | rpm | 3.2~13 | 3.9~15 |
| 周波数     | Hz  | 50     | 60     |

| 電動機<br>kW×P | 形 式                                                |     | 寸法<br>mm | 寸法<br>mm | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |     |
|-------------|----------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
|             | 横 形                                                | 立 形 |          |          | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速 |
| 11 ×6       | CHHBM15B -4225<br>CHHBP15B -4225<br>CHHBK15B -4225 | —   | 124      | —        | 6.2    | 11  | 1300      | 595 | 7.4    | 11  | 1300      | 495 |

15, 22kW

| 減速比     |     | 87     |        |
|---------|-----|--------|--------|
| 標準入力回転数 | rpm | 1000   | 1200   |
| 出力回転数   | rpm | 3.1~12 | 3.7~15 |
| 周波数     | Hz  | 50     | 60     |

| 電動機<br>kW×P | 形 式               |     | 寸法<br>mm | 寸法<br>mm | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |      | 入力容量kW |     | 出力M/kgf·m |      |
|-------------|-------------------|-----|----------|----------|--------|-----|-----------|------|--------|-----|-----------|------|
|             | 横 形               | 立 形 |          |          | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速  | 最低速    | 最高速 | 最低速       | 最高速  |
| 15 ×6       | CHHBM20B -4245-BP | —   | —        | —        | 9.6    | 15  | 2100      | 840  | 12     | 15  | 2100      | 700  |
| 22 ×6       | CHHBM30B -4245-BP | —   | —        | —        | 9.6    | 22  | 2100      | 1250 | 12     | 22  | 2100      | 1050 |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 104,121

0.2~7.5kW

| 減速比     |     | 104    |  |        |  | 121    |  |        |  |
|---------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   | rpm | 2.9~12 |  | 3.5~14 |  | 2.5~10 |  | 3.0~12 |  |
| 周波数     | Hz  | 50     |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                   | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     |
|-------------|------------------|-------------------|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|
|             | 横 形              | 立 形               | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4115DB | —                 | 0.2    | 0.2  | 43         | 11  | 0.2    | 0.2  | 36         | 9   | 0.2    | 0.2  | 50         | 13  | 0.2    | 0.2  | 42         | 11  |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4130DC | CVVBMN05B-4130DC  | 0.29   | 0.4  | 62         | 22  | 0.35   | 0.4  | 62         | 18  | 0.25   | 0.4  | 62         | 26  | 0.30   | 0.4  | 62         | 21  |
|             | CHHBMN05B-4135DC | CVVBMN05B-4135DC  | 0.36   | 0.4  | 78         | 22  | 0.4    | 0.4  | 72         | 18  | 0.31   | 0.4  | 78         | 26  | 0.37   | 0.4  | 78         | 21  |
|             | CHHBMN05B-4160DC | CVVBMN05B-4160DC  | 0.4    | 0.4  | 86         | 22  | —      | —    | —          | —   | 0.4    | 0.4  | 100        | 26  | 0.4    | 0.4  | 84         | 21  |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 B-4160DC | CVVBMN1 B-4160DC  | 0.72   | 0.75 | 155        | 41  | 0.75   | 0.75 | 135        | 35  | 0.62   | 0.75 | 155        | 48  | 0.74   | 0.75 | 155        | 40  |
|             | CHHBMN1 B-4165DC | CVVBMN1 B-4165DC  | 0.75   | 0.75 | 160        | 41  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   |
|             | CHHBMN1 B-4170DC | CVVBMN1 B-4170DC  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 0.75   | 0.75 | 190        | 48  | 0.75   | 0.75 | 155        | 40  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2 B-4170DC | CVVBMN2 B-4170DC  | 1.1    | 1.5  | 230        | 83  | 1.3    | 1.5  | 230        | 69  | 0.92   | 1.5  | 230        | 97  | 1.1    | 1.5  | 230        | 80  |
|             | CHHBMN2 B-4175DC | CVVBMN2 B-4175DC  | 1.3    | 1.5  | 280        | 83  | 1.5    | 1.5  | 270        | 69  | 1.0    | 1.5  | 260        | 97  | 1.2    | 1.5  | 260        | 80  |
|             | CHHBMN2 B-4180DB | CVVBMN2 B-4180DB  | 1.5    | 1.5  | 325        | 83  | —      | —    | —          | —   | 1.3    | 1.5  | 330        | 97  | 1.5    | 1.5  | 315        | 80  |
|             | CHHBMN2 B-4185DB | CVVBMN2 B-4185DB  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 1.4    | 1.5  | 340        | 97  | —      | —    | —          | —   |
|             | CHHBMN2 B-4190DA | CVVBMN2 B-4190DA  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 1.5    | 1.5  | 375        | 97  | —      | —    | —          | —   |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3 B-4215DB | CVVBMN3 B-4215DB  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 2.2    | 2.2  | 550        | 140 | 2.2    | 2.2  | 460        | 120 |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 B-4215DB | CVVBMN5 B-4215DB  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 3.0    | 3.7  | 740        | 240 | 3.5    | 3.7  | 740        | 200 |
|             | CHHBMN5 B-4225DB | CVVBMN5 B-4225DB  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 3.7    | 3.7  | 930        | 240 | 3.7    | 3.7  | 775        | 200 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 B-4225DB | CVVBMN8 B-4225DB  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 3.9    | 5.5  | 980        | 355 | 4.7    | 5.5  | 980        | 295 |
|             | CHHBMN8 B-4235DB | CVVBMN8 B-4235DB  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 4.6    | 5.5  | 1150       | 355 | 5.5    | 5.5  | 1150       | 295 |
|             | CHHBMN8 B-4245DB | CVVBMN8 B-4245DB  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 5.5    | 5.5  | 1400       | 355 | —      | —    | —          | —   |
| 7.5 ×4      | CHHBM10 B-4235DB | CVVBM10 B-4235DB  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 4.6    | 7.5  | 1150       | 485 | 5.5    | 7.5  | 1150       | 400 |
|             | CHHBM10 B-4245DB | CVVBM10 B-4245DB  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 5.8    | 7.5  | 1450       | 485 | 6.9    | 7.5  | 1450       | 400 |
|             | CHHBM10 B-4255DB | CVVBM10 B-4255DB* | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 7.4    | 7.5  | 1850       | 485 | 7.5    | 7.5  | 1550       | 400 |
|             | CHHBM10 B-4265DA | CVVBM10 B-4265DA  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 7.5    | 7.5  | 1900       | 485 | —      | —    | —          | —   |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
4. 寸法図につきましては弊社営業所にご参照ください。

B形  
選定  
1段  
87  
2段  
104  
121



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 143,165

0.2~7.5kW

| 減速比         |  |  | 143     |  |        |  | 165     |  |         |  |
|-------------|--|--|---------|--|--------|--|---------|--|---------|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  | 1500    |  | 1800   |  | 1500    |  | 1800    |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  | 2.1~8.4 |  | 2.5~10 |  | 1.8~7.3 |  | 2.2~8.7 |  |
| 周波数 Hz      |  |  | 50      |  | 60     |  | 50      |  | 60      |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力t/㎏f・m |     | 入力容量kW |      | 出力t/㎏f・m |     | 入力容量kW |      | 出力t/㎏f・m |     | 入力容量kW |      | 出力t/㎏f・m |     |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|----------|-----|--------|------|----------|-----|--------|------|----------|-----|--------|------|----------|-----|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速      | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速      | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速      | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速      | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4115DB | —                | 0.18   | 0.2  | 52       | 15  | 0.2    | 0.2  | 49       | 13  | 0.15   | 0.2  | 52       | 18  | 0.18   | 0.2  | 52       | 15  |
|             | CHHBMN02B-4130DB | —                | 0.2    | 0.2  | 59       | 15  | —      | —    | —        | —   | 0.18   | 0.2  | 62       | 18  | 0.2    | 0.2  | 57       | 15  |
|             | CHHBMN02B-4135DB | —                | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 0.2    | 0.2  | 68       | 18  | —      | —    | —        | —   |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4130DC | CVVBMN05B-4130DC | 0.21   | 0.4  | 62       | 30  | 0.25   | 0.4  | 62       | 25  | 0.18   | 0.4  | 62       | 35  | 0.22   | 0.4  | 62       | 29  |
|             | CHHBMN05B-4135DC | CVVBMN05B-4135DC | 0.26   | 0.4  | 78       | 30  | 0.32   | 0.4  | 78       | 25  | 0.23   | 0.4  | 78       | 35  | 0.27   | 0.4  | 78       | 29  |
|             | CHHBMN05B-4160DC | CVVBMN05B-4160DC | 0.4    | 0.4  | 120      | 30  | 0.4    | 0.4  | 99       | 25  | 0.4    | 0.4  | 135      | 35  | 0.4    | 0.4  | 115      | 29  |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 B-4160DC | CVVBMN1 B-4160DC | 0.52   | 0.75 | 155      | 57  | 0.63   | 0.75 | 155      | 48  | 0.45   | 0.75 | 155      | 66  | 0.54   | 0.75 | 155      | 55  |
|             | CHHBMN1 B-4165DC | CVVBMN1 B-4165DC | 0.62   | 0.75 | 185      | 57  | 0.75   | 0.75 | 185      | 48  | 0.54   | 0.75 | 185      | 66  | 0.65   | 0.75 | 185      | 55  |
|             | CHHBMN1 B-4170DC | CVVBMN1 B-4170DC | 0.75   | 0.75 | 220      | 57  | —      | —    | —        | —   | 0.67   | 0.75 | 230      | 66  | 0.75   | 0.75 | 215      | 55  |
|             | CHHBMN1 B-4175DC | CVVBMN1 B-4175DC | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 0.75   | 0.75 | 255      | 66  | —      | —    | —        | —   |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2 B-4170DC | CVVBMN2 B-4170DC | 0.78   | 1.5  | 230      | 115 | 0.93   | 1.5  | 230      | 95  | 0.67   | 1.5  | 230      | 130 | 0.81   | 1.5  | 230      | 110 |
|             | CHHBMN2 B-4175DC | CVVBMN2 B-4175DC | 0.95   | 1.5  | 280      | 115 | 1.1    | 1.5  | 280      | 95  | 0.82   | 1.5  | 280      | 130 | 0.98   | 1.5  | 280      | 110 |
|             | CHHBMN2 B-4180DB | CVVBMN2 B-4180DB | 1.1    | 1.5  | 330      | 115 | 1.3    | 1.5  | 330      | 95  | 0.97   | 1.5  | 330      | 130 | 1.2    | 1.5  | 330      | 110 |
|             | CHHBMN2 B-4185DB | CVVBMN2 B-4185DB | 1.4    | 1.5  | 405      | 115 | 1.5    | 1.5  | 370      | 95  | 1.2    | 1.5  | 415      | 130 | 1.5    | 1.5  | 415      | 110 |
| 2.2 ×4      | CHHBMN2 B-4190DA | CVVBMN2 B-4190DA | 1.5    | 1.5  | 445      | 115 | —      | —    | —        | —   | 1.5    | 1.5  | 515      | 130 | —      | —    | —        | —   |
|             | CHHBMN3 B-4215DB | CVVBMN3 B-4215DB | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 2.2    | 2.2  | 750      | 195 | 2.2    | 2.2  | 625      | 160 |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 B-4215DB | CVVBMN5 B-4215DB | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 2.5    | 3.7  | 865      | 325 | 3.0    | 3.7  | 865      | 270 |
|             | CHHBMN5 B-4225DB | CVVBMN5 B-4225DB | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 3.4    | 3.7  | 1150     | 325 | 3.7    | 3.7  | 1050     | 270 |
|             | CHHBMN5 B-4235DB | CVVBMN5 B-4235DB | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 3.7    | 3.7  | 1250     | 325 | —      | —    | —        | —   |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 B-4225DB | CVVBMN8 B-4225DB | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 3.4    | 5.5  | 1150     | 485 | 4.0    | 5.5  | 1150     | 400 |
|             | CHHBMN8 B-4235DB | CVVBMN8 B-4235DB | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 4.2    | 5.5  | 1450     | 485 | 5.1    | 5.5  | 1450     | 400 |
|             | CHHBMN8 B-4245DB | CVVBMN8 B-4245DB | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 5.4    | 5.5  | 1850     | 485 | 5.5    | 5.5  | 1550     | 400 |
|             | CHHBMN8 B-4255DB | CVVBMN8 B-4255DB | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 5.5    | 5.5  | 1900     | 485 | —      | —    | —        | —   |
| 7.5 ×4      | CHHBM10 B-4235DB | CVVBM10 B-4235DB | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 4.2    | 7.5  | 1450     | 660 | 5.1    | 7.5  | 1450     | 550 |
|             | CHHBM10 B-4245DB | CVVBM10 B-4245DB | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 5.4    | 7.5  | 1850     | 660 | 6.5    | 7.5  | 1850     | 550 |
|             | CHHBM10 B-4255DB | CVVBM10 B-4255DB | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 7.0    | 7.5  | 2400     | 660 | 7.5    | 7.5  | 2150     | 550 |
|             | CHHBM10 B-4265DA | CVVBM10 B-4265DA | —      | —    | —        | —   | —      | —    | —        | —   | 7.5    | 7.5  | 2550     | 660 | —      | —    | —        | —   |



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 195,231

0.2~7.5kW

| 減速比     |  |     |  | 195     |  |         |  | 231     |  |         |  |
|---------|--|-----|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| 標準入力回転数 |  | rpm |  | 1500    |  | 1800    |  | 1500    |  | 1800    |  |
| 出力回転数   |  | rpm |  | 1.5~6.2 |  | 1.8~7.4 |  | 1.3~5.2 |  | 1.6~6.2 |  |
| 周波数     |  | Hz  |  | 50      |  | 60      |  | 50      |  | 60      |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      |      |     | 出力トルクkgf・m |      |      |     | 入力容量kW |      |      |     | 出力トルクkgf・m |      |      |     |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------|-----|------------|------|------|-----|--------|------|------|-----|------------|------|------|-----|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速  | 最高速 | 最低速        | 最高速  | 最低速  | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速  | 最高速 | 最低速        | 最高速  | 最低速  | 最高速 |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4115DB | —                | 0.13   | 0.2  | 52   | 21  | 0.15       | 0.2  | 52   | 17  | 0.11   | 0.2  | 52   | 25  | 0.13       | 0.2  | 52   | 20  |
|             | CHHBMN02B-4130DB | —                | 0.15   | 0.2  | 62   | 21  | 0.18       | 0.2  | 62   | 17  | 0.13   | 0.2  | 62   | 25  | 0.16       | 0.2  | 62   | 20  |
|             | CHHBMN02B-4135DB | —                | 0.19   | 0.2  | 78   | 21  | 0.2        | 0.2  | 67   | 17  | 0.16   | 0.2  | 78   | 25  | 0.20       | 0.2  | 78   | 20  |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4130DC | CVVBMN05B-4130DC | 0.15   | 0.4  | 62   | 41  | 0.18       | 0.4  | 62   | 35  | 0.13   | 0.4  | 62   | 49  | 0.16       | 0.4  | 62   | 41  |
|             | CHHBMN05B-4135DC | CVVBMN05B-4135DC | 0.19   | 0.4  | 78   | 41  | 0.23       | 0.4  | 78   | 35  | 0.16   | 0.4  | 78   | 49  | 0.20       | 0.4  | 78   | 41  |
|             | CHHBMN05B-4160DC | CVVBMN05B-4160DC | 0.38   | 0.4  | 155  | 41  | 0.4        | 0.4  | 135  | 35  | 0.32   | 0.4  | 155  | 49  | 0.39       | 0.4  | 155  | 41  |
|             | CHHBMN05B-4165DC | CVVBMN05B-4165DC | 0.4    | 0.4  | 160  | 41  | —          | —    | —    | —   | 0.39   | 0.4  | 185  | 49  | 0.4        | 0.4  | 160  | 41  |
|             | CHHBMN05B-4170DC | CVVBMN05B-4170DC | —      | —    | —    | —   | —          | —    | —    | —   | 0.4    | 0.4  | 190  | 49  | —          | —    | —    | —   |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 B-4160DC | CVVBMN1 B-4160DC | 0.38   | 0.75 | 155  | 78  | 0.46       | 0.75 | 155  | 65  | 0.32   | 0.75 | 155  | 92  | 0.39       | 0.75 | 155  | 77  |
|             | CHHBMN1 B-4165DC | CVVBMN1 B-4165DC | 0.46   | 0.75 | 185  | 78  | 0.55       | 0.75 | 185  | 65  | 0.39   | 0.75 | 185  | 92  | 0.46       | 0.75 | 185  | 77  |
|             | CHHBMN1 B-4170DC | CVVBMN1 B-4170DC | 0.57   | 0.75 | 230  | 78  | 0.68       | 0.75 | 230  | 65  | 0.48   | 0.75 | 230  | 92  | 0.58       | 0.75 | 230  | 77  |
|             | CHHBMN1 B-4175DC | CVVBMN1 B-4175DC | 0.69   | 0.75 | 280  | 78  | 0.75       | 0.75 | 255  | 65  | 0.59   | 0.75 | 280  | 92  | 0.70       | 0.75 | 280  | 77  |
|             | CHHBMN1 B-4180DB | CVVBMN1 B-4180DB | 0.75   | 0.75 | 305  | 78  | —          | —    | —    | —   | 0.69   | 0.75 | 330  | 92  | 0.75       | 0.75 | 300  | 77  |
|             | CHHBMN1 B-4185DB | CVVBMN1 B-4185DB | —      | —    | —    | —   | —          | —    | —    | —   | 0.75   | 0.75 | 360  | 92  | —          | —    | —    | —   |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2 B-4170DC | CVVBMN2 B-4170DC | 0.57   | 1.5  | 230  | 155 | 0.68       | 1.5  | 230  | 130 | 0.48   | 1.5  | 230  | 185 | 0.58       | 1.5  | 230  | 155 |
|             | CHHBMN2 B-4175DC | CVVBMN2 B-4175DC | 0.69   | 1.5  | 280  | 155 | 0.83       | 1.5  | 280  | 130 | 0.59   | 1.5  | 280  | 185 | 0.70       | 1.5  | 280  | 155 |
|             | CHHBMN2 B-4180DB | CVVBMN2 B-4180DB | 0.82   | 1.5  | 330  | 155 | 0.98       | 1.5  | 330  | 130 | 0.69   | 1.5  | 330  | 185 | 0.83       | 1.5  | 330  | 155 |
|             | CHHBMN2 B-4185DB | CVVBMN2 B-4185DB | 1.0    | 1.5  | 415  | 155 | 1.2        | 1.5  | 415  | 130 | 0.87   | 1.5  | 415  | 185 | 1.0        | 1.5  | 415  | 155 |
|             | CHHBMN2 B-4190DA | CVVBMN2 B-4190DA | 1.4    | 1.5  | 580  | 155 | 1.5        | 1.5  | 505  | 130 | 1.2    | 1.5  | 580  | 185 | 1.5        | 1.5  | 580  | 155 |
|             | CHHBMN2 B-4195DA | CVVBMN2 B-4195DA | 1.5    | 1.5  | 605  | 155 | —          | —    | —    | —   | 1.5    | 1.5  | 720  | 185 | —          | —    | —    | —   |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3 B-4215DB | CVVBMN3 B-4215DB | 2.1    | 2.2  | 865  | 230 | 2.2        | 2.2  | 740  | 190 | 2.0    | 2.2  | 980  | 270 | 2.2        | 2.2  | 875  | 225 |
|             | CHHBMN3 B-4225DB | CVVBMN3 B-4225DB | 2.2    | 2.2  | 890  | 230 | —          | —    | —    | —   | 2.2    | 2.2  | 1050 | 270 | —          | —    | —    | —   |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 B-4215DB | CVVBMN5 B-4215DB | 2.1    | 3.7  | 865  | 385 | 2.6        | 3.7  | 865  | 320 | 2.0    | 3.7  | 980  | 455 | 2.5        | 3.7  | 980  | 380 |
|             | CHHBMN5 B-4225DB | CVVBMN5 B-4225DB | 2.8    | 3.7  | 1150 | 385 | 3.4        | 3.7  | 1150 | 320 | 2.7    | 3.7  | 1300 | 455 | 3.3        | 3.7  | 1300 | 380 |
|             | CHHBMN5 B-4235DB | CVVBMN5 B-4235DB | 3.6    | 3.7  | 1450 | 385 | 3.7        | 3.7  | 1250 | 320 | 3.4    | 3.7  | 1650 | 455 | 3.7        | 3.7  | 1500 | 380 |
|             | CHHBMN5 B-4245DB | CVVBMN5 B-4245DB | 3.7    | 3.7  | 1500 | 385 | —          | —    | —    | —   | 3.7    | 3.7  | 1750 | 455 | —          | —    | —    | —   |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 B-4225DB | CVVBMN8 B-4225DB | 2.8    | 5.5  | 1150 | 570 | 3.4        | 5.5  | 1150 | 475 | 2.7    | 5.5  | 1300 | 675 | 3.3        | 5.5  | 1300 | 565 |
|             | CHHBMN8 B-4235DB | CVVBMN8 B-4235DB | 3.6    | 5.5  | 1450 | 570 | 4.3        | 5.5  | 1450 | 475 | 3.4    | 5.5  | 1650 | 675 | 4.1        | 5.5  | 1650 | 565 |
|             | CHHBMN8 B-4245DB | CVVBMN8 B-4245DB | 4.6    | 5.5  | 1850 | 570 | 5.5        | 5.5  | 1850 | 475 | 4.4    | 5.5  | 2100 | 675 | 5.3        | 5.5  | 2100 | 565 |
|             | CHHBMN8 B-4255DB | CVVBMN8 B-4255DB | 5.5    | 5.5  | 2200 | 570 | —          | —    | —    | —   | 5.5    | 5.5  | 2650 | 675 | 5.5        | 5.5  | 2200 | 565 |
| 7.5 ×4      | CHHBM10 B-4235DB | CVVBM10 B-4235DB | 3.6    | 7.5  | 1450 | 780 | 4.3        | 7.5  | 1450 | 650 | 3.4    | 7.5  | 1650 | 920 | 4.1        | 7.5  | 1650 | 770 |
|             | CHHBM10 B-4245DB | CVVBM10 B-4245DB | 4.6    | 7.5  | 1850 | 780 | 5.5        | 7.5  | 1850 | 650 | 4.4    | 7.5  | 2100 | 920 | 5.3        | 7.5  | 2100 | 770 |
|             | CHHBM10 B-4255DB | CVVBM10 B-4255DB | 5.9    | 7.5  | 2400 | 780 | 7.1        | 7.5  | 2400 | 650 | 5.6    | 7.5  | 2700 | 920 | 6.8        | 7.5  | 2700 | 770 |
|             | CHHBM10 B-4265DA | CVVBM10 B-4265DA | 7.5    | 7.5  | 3050 | 780 | 7.5        | 7.5  | 2550 | 650 | 7.5    | 7.5  | 3600 | 920 | 7.5        | 7.5  | 3000 | 770 |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
4. 寸法図につきましては弊社営業所にご参照ください。

B形  
選定  
2段  
143  
165  
195  
231



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 273,319

0.2~7.5kW

| 減速比     |     | 273     |  |         |  | 319      |  |         |  |
|---------|-----|---------|--|---------|--|----------|--|---------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500    |  | 1800    |  | 1500     |  | 1800    |  |
| 出力回転数   | rpm | 1.1~4.4 |  | 1.3~5.3 |  | 0.94~3.8 |  | 1.1~4.5 |  |
| 周波数     | Hz  | 50      |  | 60      |  | 50       |  | 60      |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4115DB | —                | 0.09   | 0.2  | 52         | 29   | 0.11   | 0.2  | 52         | 24  | 0.08   | 0.2  | 52         | 34   | 0.09   | 0.2  | 52         | 28   |
|             | CHHBMN02B-4130DB | —                | 0.11   | 0.2  | 62         | 29   | 0.13   | 0.2  | 62         | 24  | 0.09   | 0.2  | 62         | 34   | 0.11   | 0.2  | 62         | 28   |
|             | CHHBMN02B-4135DB | —                | 0.14   | 0.2  | 78         | 29   | 0.17   | 0.2  | 78         | 24  | 0.12   | 0.2  | 78         | 34   | 0.14   | 0.2  | 78         | 28   |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4130DC | CVVBMN05B-4130DC | 0.11   | 0.4  | 62         | 58   | 0.13   | 0.4  | 62         | 48  | 0.09   | 0.37 | 62         | 62   | 0.11   | 0.4  | 62         | 57   |
|             | CHHBMN05B-4135DC | CVVBMN05B-4135DC | 0.14   | 0.4  | 78         | 58   | 0.17   | 0.4  | 78         | 48  | 0.12   | 0.4  | 78         | 68   | 0.14   | 0.4  | 78         | 57   |
|             | CHHBMN05B-4160DC | CVVBMN05B-4160DC | 0.27   | 0.4  | 155        | 58   | 0.33   | 0.4  | 155        | 48  | 0.23   | 0.4  | 155        | 68   | 0.28   | 0.4  | 155        | 57   |
|             | CHHBMN05B-4165DC | CVVBMN05B-4165DC | 0.33   | 0.4  | 185        | 58   | 0.39   | 0.4  | 185        | 48  | 0.28   | 0.4  | 185        | 68   | 0.34   | 0.4  | 185        | 57   |
|             | CHHBMN05B-4170DC | CVVBMN05B-4170DC | 0.4    | 0.4  | 225        | 58   | 0.4    | 0.4  | 190        | 48  | 0.35   | 0.4  | 230        | 68   | 0.4    | 0.4  | 220        | 57   |
|             | CHHBMN05B-4175DC | CVVBMN05B-4175DC | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —   | 0.4    | 0.4  | 265        | 68   | —      | —    | —          | —    |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 B-4160DC | CVVBMN1 B-4160DC | 0.27   | 0.75 | 155        | 110  | 0.33   | 0.75 | 155        | 91  | 0.23   | 0.75 | 155        | 125  | 0.28   | 0.75 | 155        | 105  |
|             | CHHBMN1 B-4165DC | CVVBMN1 B-4165DC | 0.33   | 0.75 | 185        | 110  | 0.39   | 0.75 | 185        | 91  | 0.28   | 0.75 | 185        | 125  | 0.34   | 0.75 | 185        | 105  |
|             | CHHBMN1 B-4170DC | CVVBMN1 B-4170DC | 0.41   | 0.75 | 230        | 110  | 0.49   | 0.75 | 230        | 91  | 0.35   | 0.75 | 230        | 125  | 0.42   | 0.75 | 230        | 105  |
|             | CHHBMN1 B-4175DC | CVVBMN1 B-4175DC | 0.50   | 0.75 | 280        | 110  | 0.59   | 0.75 | 280        | 91  | 0.42   | 0.75 | 280        | 125  | 0.51   | 0.75 | 280        | 105  |
|             | CHHBMN1 B-4180DB | CVVBMN1 B-4180DB | 0.58   | 0.75 | 330        | 110  | 0.70   | 0.75 | 330        | 91  | 0.50   | 0.75 | 330        | 125  | 0.60   | 0.75 | 330        | 105  |
|             | CHHBMN1 B-4185DB | CVVBMN1 B-4185DB | 0.73   | 0.75 | 415        | 110  | 0.75   | 0.75 | 355        | 91  | 0.63   | 0.75 | 415        | 125  | 0.75   | 0.75 | 415        | 105  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN1 B-4190DA | CVVBMN1 B-4190DA | 0.75   | 0.75 | 425        | 110  | —      | —    | —          | —   | 0.75   | 0.75 | 495        | 125  | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN2 B-4170DC | CVVBMN2 B-4170DC | 0.41   | 1.5  | 230        | 220  | 0.49   | 1.5  | 230        | 180 | 0.35   | 1.4  | 230        | 230  | 0.42   | 1.5  | 230        | 210  |
|             | CHHBMN2 B-4175DC | CVVBMN2 B-4175DC | 0.50   | 1.5  | 280        | 220  | 0.59   | 1.5  | 280        | 180 | 0.42   | 1.5  | 280        | 255  | 0.51   | 1.5  | 280        | 210  |
|             | CHHBMN2 B-4180DB | CVVBMN2 B-4180DB | 0.58   | 1.5  | 330        | 220  | 0.70   | 1.5  | 330        | 180 | 0.50   | 1.5  | 330        | 255  | 0.60   | 1.5  | 330        | 210  |
|             | CHHBMN2 B-4185DB | CVVBMN2 B-4185DB | 0.73   | 1.5  | 415        | 220  | 0.88   | 1.5  | 415        | 180 | 0.63   | 1.5  | 415        | 255  | 0.75   | 1.5  | 415        | 210  |
|             | CHHBMN2 B-4190DA | CVVBMN2 B-4190DA | 1.0    | 1.5  | 580        | 220  | 1.2    | 1.5  | 580        | 180 | 0.88   | 1.5  | 580        | 255  | 1.1    | 1.5  | 580        | 210  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN2 B-4195DA | CVVBMN2 B-4195DA | 1.3    | 1.5  | 740        | 220  | 1.5    | 1.5  | 705        | 180 | 1.1    | 1.5  | 740        | 255  | 1.3    | 1.5  | 740        | 210  |
|             | CHHBMN2 B-4215DA | CVVBMN2 B-4215DA | 1.5    | 1.5  | 850        | 220  | —      | —    | —          | —   | 1.5    | 1.5  | 980        | 255  | 1.5    | 1.5  | 825        | 210  |
|             | CHHBMN3 B-4215DB | CVVBMN3 B-4215DB | 1.7    | 2.2  | 980        | 320  | 2.1    | 2.2  | 980        | 265 | 1.5    | 2.2  | 980        | 375  | 1.8    | 2.2  | 980        | 310  |
|             | CHHBMN3 B-4225DB | CVVBMN3 B-4225DB | 2.2    | 2.2  | 1250       | 320  | 2.2    | 2.2  | 1050       | 265 | 2.0    | 2.2  | 1300       | 375  | 2.2    | 2.2  | 1200       | 310  |
|             | CHHBMN3 B-4235DA | CVVBMN3 B-4235DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —   | 2.2    | 2.2  | 1450       | 375  | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN5 B-4215DB | CVVBMN5 B-4215DB | 1.7    | 3.7  | 980        | 535  | 2.1    | 3.7  | 980        | 450 | 1.5    | 3.7  | 980        | 630  | 1.8    | 3.7  | 980        | 525  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 B-4225DB | CVVBMN5 B-4225DB | 2.3    | 3.7  | 1300       | 535  | 2.8    | 3.7  | 1300       | 450 | 2.0    | 3.7  | 1300       | 630  | 2.4    | 3.7  | 1300       | 525  |
|             | CHHBMN5 B-4235DB | CVVBMN5 B-4235DB | 2.9    | 3.7  | 1650       | 535  | 3.5    | 3.7  | 1650       | 450 | 2.5    | 3.7  | 1650       | 630  | 3.0    | 3.7  | 1650       | 525  |
|             | CHHBMN5 B-4245DB | CVVBMN5 B-4245DB | 3.7    | 3.7  | 2100       | 535  | 3.7    | 3.7  | 1750       | 450 | 3.2    | 3.7  | 2100       | 630  | 3.7    | 3.7  | 2050       | 525  |
|             | CHHBMN5 B-4255DA | CVVBMN5 B-4255DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —   | 3.7    | 3.7  | 2450       | 630  | —      | —    | —          | —    |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 B-4225DB | CVVBMN8 B-4225DB | 2.3    | 5.5  | 1300       | 800  | 2.8    | 5.5  | 1300       | 665 | 2.0    | 5.5  | 1300       | 935  | 2.4    | 5.5  | 1300       | 780  |
|             | CHHBMN8 B-4235DB | CVVBMN8 B-4235DB | 2.9    | 5.5  | 1650       | 800  | 3.5    | 5.5  | 1650       | 665 | 2.5    | 5.5  | 1650       | 935  | 3.0    | 5.5  | 1650       | 780  |
|             | CHHBMN8 B-4245DB | CVVBMN8 B-4245DB | 3.7    | 5.5  | 2100       | 800  | 4.5    | 5.5  | 2100       | 665 | 3.2    | 5.5  | 2100       | 935  | 3.8    | 5.5  | 2100       | 780  |
|             | CHHBMN8 B-4255DB | CVVBMN8 B-4255DB | 4.8    | 5.5  | 2700       | 800  | 5.5    | 5.5  | 2600       | 665 | 4.1    | 5.5  | 2700       | 935  | 4.9    | 5.5  | 2700       | 780  |
|             | CHHBMN8 B-4265DA | CVVBMN8 B-4265DA | 5.5    | 5.5  | 3100       | 800  | —      | —    | —          | —   | 5.4    | 5.5  | 3600       | 935  | 5.5    | 5.5  | 3050       | 780  |
|             | CHHBMN8 B-4270DA | CVVBMN8 B-4270DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —   | 5.5    | 5.5  | 3650       | 935  | —      | —    | —          | —    |
| 7.5 ×4      | CHHBM10 B-4235DB | CVVBM10 B-4235DB | 2.9    | 7.5  | 1650       | 1100 | 3.5    | 7.5  | 1650       | 905 | 2.5    | 7.5  | 1650       | 1250 | 3.0    | 7.5  | 1650       | 1050 |
|             | CHHBM10 B-4245DB | CVVBM10 B-4245DB | 3.7    | 7.5  | 2100       | 1100 | 4.5    | 7.5  | 2100       | 905 | 3.2    | 7.5  | 2100       | 1250 | 3.8    | 7.5  | 2100       | 1050 |
|             | CHHBM10 B-4255DB | CVVBM10 B-4255DB | 4.8    | 7.5  | 2700       | 1100 | 5.7    | 7.5  | 2700       | 905 | 4.1    | 7.5  | 2700       | 1250 | 4.9    | 7.5  | 2700       | 1050 |
|             | CHHBM10 B-4265DA | CVVBM10 B-4265DA | 6.4    | 7.5  | 3600       | 1100 | 7.5    | 7.5  | 3550       | 905 | 5.4    | 7.5  | 3600       | 1250 | 6.5    | 7.5  | 3600       | 1050 |
|             | CHHBM10 B-4270DA | CVVBM10 B-4270DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —   | 7.5    | 7.5  | 4950       | 1250 | 7.5    | 7.5  | 4150       | 1050 |



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 377,473

0.2~7.5kW

| 減速比     |     | 377      |  |         |  | 473      |  |          |  |
|---------|-----|----------|--|---------|--|----------|--|----------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500     |  | 1800    |  | 1500     |  | 1800     |  |
| 出力回転数   | rpm | 0.80~3.2 |  | 1.0~3.8 |  | 0.63~2.5 |  | 0.76~3.0 |  |
| 周波数     | Hz  | 50       |  | 60      |  | 50       |  | 60       |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4115DB | —                | 0.07   | 0.2  | 52         | 40   | 0.08   | 0.2  | 52         | 33   | 0.05   | 0.2  | 52         | 50   | 0.06   | 0.2  | 52         | 42   |
|             | CHHBMN02B-4130DB | —                | 0.08   | 0.2  | 62         | 40   | 0.10   | 0.2  | 62         | 33   | 0.06   | 0.2  | 62         | 50   | 0.08   | 0.2  | 62         | 42   |
|             | CHHBMN02B-4135DB | —                | 0.10   | 0.2  | 78         | 40   | 0.12   | 0.2  | 78         | 33   | 0.08   | 0.2  | 78         | 50   | 0.10   | 0.2  | 78         | 42   |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4130DC | CVVBMN05B-4130DC | 0.08   | 0.31 | 62         | 62   | 0.10   | 0.37 | 62         | 62   | 0.06   | 0.25 | 62         | 62   | 0.08   | 0.30 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN05B-4135DC | CVVBMN05B-4135DC | 0.10   | 0.39 | 78         | 78   | 0.12   | 0.4  | 78         | 67   | 0.08   | 0.31 | 78         | 78   | 0.10   | 0.37 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN05B-4160DC | CVVBMN05B-4160DC | 0.20   | 0.4  | 155        | 80   | 0.24   | 0.4  | 155        | 67   | 0.16   | 0.4  | 155        | 100  | 0.19   | 0.4  | 155        | 84   |
|             | CHHBMN05B-4165DC | CVVBMN05B-4165DC | 0.24   | 0.4  | 185        | 80   | 0.28   | 0.4  | 185        | 67   | 0.19   | 0.4  | 185        | 100  | 0.23   | 0.4  | 185        | 84   |
|             | CHHBMN05B-4170DC | CVVBMN05B-4170DC | 0.29   | 0.4  | 230        | 80   | 0.35   | 0.4  | 230        | 67   | 0.23   | 0.4  | 230        | 100  | 0.28   | 0.4  | 230        | 84   |
|             | CHHBMN05B-4175DC | CVVBMN05B-4175DC | 0.36   | 0.4  | 280        | 80   | 0.4    | 0.4  | 260        | 67   | 0.29   | 0.4  | 280        | 100  | 0.34   | 0.4  | 280        | 84   |
|             | CHHBMN05B-4190DA | CVVBMN05B-4190DA | 0.4    | 0.4  | 310        | 80   | —      | —    | —          | —    | 0.4    | 0.4  | 390        | 100  | 0.4    | 0.4  | 325        | 84   |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 B-4160DC | CVVBMN1 B-4160DC | 0.20   | 0.75 | 155        | 150  | 0.24   | 0.75 | 155        | 125  | 0.16   | 0.62 | 155        | 155  | 0.19   | 0.74 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN1 B-4165DC | CVVBMN1 B-4165DC | 0.24   | 0.75 | 185        | 150  | 0.28   | 0.75 | 185        | 125  | 0.19   | 0.74 | 185        | 185  | 0.23   | 0.75 | 185        | 155  |
|             | CHHBMN1 B-4170DC | CVVBMN1 B-4170DC | 0.29   | 0.75 | 230        | 150  | 0.35   | 0.75 | 230        | 125  | 0.23   | 0.75 | 230        | 190  | 0.28   | 0.75 | 230        | 155  |
|             | CHHBMN1 B-4175DC | CVVBMN1 B-4175DC | 0.36   | 0.75 | 280        | 150  | 0.43   | 0.75 | 280        | 125  | 0.29   | 0.75 | 280        | 190  | 0.34   | 0.75 | 280        | 155  |
|             | CHHBMN1 B-4180DB | CVVBMN1 B-4180DB | 0.42   | 0.75 | 330        | 150  | 0.51   | 0.75 | 330        | 125  | 0.34   | 0.75 | 330        | 190  | 0.40   | 0.75 | 330        | 155  |
|             | CHHBMN1 B-4185DB | CVVBMN1 B-4185DB | 0.53   | 0.75 | 415        | 150  | 0.64   | 0.75 | 415        | 125  | 0.42   | 0.75 | 415        | 190  | 0.51   | 0.75 | 415        | 155  |
|             | CHHBMN1 B-4190DA | CVVBMN1 B-4190DA | 0.74   | 0.75 | 580        | 150  | 0.75   | 0.75 | 490        | 125  | 0.59   | 0.75 | 580        | 190  | 0.71   | 0.75 | 580        | 155  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN1 B-4195DA | CVVBMN1 B-4195DA | 0.75   | 0.75 | 585        | 150  | —      | —    | —          | —    | 0.75   | 0.75 | 735        | 190  | 0.75   | 0.75 | 610        | 155  |
|             | CHHBMN2 B-4170DC | CVVBMN2 B-4170DC | 0.29   | 1.1  | 230        | 230  | 0.35   | 1.4  | 230        | 230  | 0.23   | 0.91 | 230        | 230  | 0.28   | 1.1  | 230        | 230  |
|             | CHHBMN2 B-4175DC | CVVBMN2 B-4175DC | 0.36   | 1.4  | 280        | 280  | 0.43   | 1.5  | 280        | 250  | 0.29   | 1.1  | 280        | 280  | 0.34   | 1.3  | 280        | 280  |
|             | CHHBMN2 B-4180DB | CVVBMN2 B-4180DB | 0.42   | 1.5  | 330        | 300  | 0.51   | 1.5  | 330        | 250  | 0.34   | 1.3  | 330        | 330  | 0.40   | 1.5  | 330        | 315  |
|             | CHHBMN2 B-4185DB | CVVBMN2 B-4185DB | 0.53   | 1.5  | 415        | 300  | 0.64   | 1.5  | 415        | 250  | 0.42   | 1.5  | 415        | 375  | 0.51   | 1.5  | 415        | 315  |
|             | CHHBMN2 B-4190DA | CVVBMN2 B-4190DA | 0.74   | 1.5  | 580        | 300  | 0.89   | 1.5  | 580        | 250  | 0.59   | 1.5  | 580        | 375  | 0.71   | 1.5  | 580        | 315  |
|             | CHHBMN2 B-4195DA | CVVBMN2 B-4195DA | 0.95   | 1.5  | 740        | 300  | 1.1    | 1.5  | 740        | 250  | 0.76   | 1.5  | 740        | 375  | 0.91   | 1.5  | 740        | 315  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN2 B-4205DB | CVVBMN2 B-4205DB | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 0.88   | 1.5  | 865        | 375  | 1.1    | 1.5  | 865        | 315  |
|             | CHHBMN2 B-4215DA | CVVBMN2 B-4215DA | 1.3    | 1.5  | 980        | 300  | 1.5    | 1.5  | 975        | 250  | 1.2    | 1.5  | 1150       | 375  | 1.4    | 1.5  | 1150       | 315  |
|             | CHHBMN2 B-4225DA | CVVBMN2 B-4225DA | 1.5    | 1.5  | 1150       | 300  | —      | —    | —          | —    | 1.5    | 1.5  | 1450       | 375  | 1.5    | 1.5  | 1200       | 315  |
|             | CHHBMN3 B-4215DB | CVVBMN3 B-4215DB | 1.3    | 2.2  | 980        | 440  | 1.5    | 2.2  | 980        | 370  | 1.2    | 2.2  | 1150       | 555  | 1.4    | 2.2  | 1150       | 460  |
|             | CHHBMN3 B-4225DB | CVVBMN3 B-4225DB | 1.7    | 2.2  | 1300       | 440  | 2.0    | 2.2  | 1300       | 370  | 1.5    | 2.2  | 1450       | 555  | 1.8    | 2.2  | 1450       | 460  |
|             | CHHBMN3 B-4235DA | CVVBMN3 B-4235DA | 2.1    | 2.2  | 1650       | 440  | 2.2    | 2.2  | 1450       | 370  | 1.9    | 2.2  | 1850       | 555  | 2.2    | 2.2  | 1800       | 460  |
|             | CHHBMN3 B-4245DA | CVVBMN3 B-4245DA | 2.2    | 2.2  | 1700       | 440  | —      | —    | —          | —    | 2.2    | 2.2  | 2150       | 555  | —      | —    | —          | —    |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 B-4215DB | CVVBMN5 B-4215DB | 1.3    | 3.7  | 980        | 740  | 1.5    | 3.7  | 980        | 620  | 1.2    | 3.7  | 1150       | 930  | 1.4    | 3.7  | 1150       | 775  |
|             | CHHBMN5 B-4225DB | CVVBMN5 B-4225DB | 1.7    | 3.7  | 1300       | 740  | 2.0    | 3.7  | 1300       | 620  | 1.5    | 3.7  | 1450       | 930  | 1.8    | 3.7  | 1450       | 775  |
|             | CHHBMN5 B-4235DB | CVVBMN5 B-4235DB | 2.1    | 3.7  | 1650       | 740  | 2.5    | 3.7  | 1650       | 620  | 1.9    | 3.7  | 1850       | 930  | 2.3    | 3.7  | 1850       | 775  |
|             | CHHBMN5 B-4245DB | CVVBMN5 B-4245DB | 2.7    | 3.7  | 2100       | 740  | 3.2    | 3.7  | 2100       | 620  | 2.4    | 3.7  | 2400       | 930  | 2.9    | 3.7  | 2400       | 775  |
|             | CHHBMN5 B-4255DA | CVVBMN5 B-4255DA | 3.5    | 3.7  | 2700       | 740  | 3.7    | 3.7  | 2400       | 620  | 3.2    | 3.7  | 3100       | 930  | 3.7    | 3.7  | 3000       | 775  |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 B-4225DB | CVVBMN8 B-4225DB | 1.7    | 5.5  | 1300       | 1100 | 2.0    | 5.5  | 1300       | 920  | 1.5    | 5.5  | 1450       | 1400 | 1.8    | 5.5  | 1450       | 1150 |
|             | CHHBMN8 B-4235DB | CVVBMN8 B-4235DB | 2.1    | 5.5  | 1650       | 1100 | 2.5    | 5.5  | 1650       | 920  | 1.9    | 5.5  | 1850       | 1400 | 2.3    | 5.5  | 1850       | 1150 |
|             | CHHBMN8 B-4245DB | CVVBMN8 B-4245DB | 2.7    | 5.5  | 2100       | 1100 | 3.2    | 5.5  | 2100       | 920  | 2.4    | 5.5  | 2400       | 1400 | 2.9    | 5.5  | 2400       | 1150 |
|             | CHHBMN8 B-4255DB | CVVBMN8 B-4255DB | 3.5    | 5.5  | 2700       | 1100 | 4.1    | 5.5  | 2700       | 920  | 3.2    | 5.5  | 3100       | 1400 | 3.8    | 5.5  | 3100       | 1150 |
|             | CHHBMN8 B-4265DA | CVVBMN8 B-4265DA | 4.6    | 5.5  | 3600       | 1100 | 5.5    | 5.5  | 3600       | 920  | 4.2    | 5.5  | 4150       | 1400 | 5.1    | 5.5  | 4150       | 1150 |
|             | CHHBMN8 B-4270DA | CVVBMN8 B-4270DA | 5.5    | 5.5  | 4300       | 1100 | —      | —    | —          | —    | 5.3    | 5.5  | 5150       | 1400 | 5.5    | 5.5  | 4500       | 1150 |
|             | CHHBMN8 B-4275DA | CVVBMN8 B-4275DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 5.5    | 5.5  | 5400       | 1400 | —      | —    | —          | —    |
| 7.5 ×4      | CHHBM10 B-4235DB | CVVBM10 B-4235DB | 2.1    | 7.5  | 1650       | 1500 | 2.5    | 7.5  | 1650       | 1250 | 1.9    | 7.4  | 1850       | 1850 | 2.3    | 7.5  | 1850       | 1550 |
|             | CHHBM10 B-4245DB | CVVBM10 B-4245DB | 2.7    | 7.5  | 2100       | 1500 | 3.2    | 7.5  | 2100       | 1250 | 2.4    | 7.5  | 2400       | 1900 | 2.9    | 7.5  | 2400       | 1550 |
|             | CHHBM10 B-4255DB | CVVBM10 B-4255DB | 3.5    | 7.5  | 2700       | 1500 | 4.1    | 7.5  | 2700       | 1250 | 3.2    | 7.5  | 3100       | 1900 | 3.8    | 7.5  | 3100       | 1550 |
|             | CHHBM10 B-4265DA | CVVBM10 B-4265DA | 4.6    | 7.5  | 3600       | 1500 | 5.5    | 7.5  | 3600       | 1250 | 4.2    | 7.5  | 4150       | 1900 | 5.1    | 7.5  | 4150       | 1550 |
|             | CHHBM10 B-4270DA | CVVBM10 B-4270DA | 6.6    | 7.5  | 5150       | 1500 | 7.5    | 7.5  | 4900       | 1250 | 5.3    | 7.5  | 5150       | 1900 | 6.3    | 7.5  | 5150       | 1550 |
|             | CHHBM10 B-4275DA | CVVBM10 B-4275DA | 7.5    | 7.5  | 5850       | 1500 | —      | —    | —          | —    | 6.3    | 7.5  | 6200       | 1900 | 7.5    | 7.5  | 6100       | 1550 |

B形  
選定  
2段  
273  
319  
377  
473

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご利用ください。但し、 は出力トルク以内でご利用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3～5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
4. 寸法図につきましては弊社営業所にご参照ください。



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 559,649

0.2~7.5kW

| 減速比     |     | 559      |  |          |  | 649      |  |          |  |
|---------|-----|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500     |  | 1800     |  | 1500     |  | 1800     |  |
| 出力回転数   | rpm | 0.54~2.1 |  | 0.64~2.6 |  | 0.46~1.8 |  | 0.55~2.2 |  |
| 周波数     | Hz  | 50       |  | 60       |  | 50       |  | 60       |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4115DB | —                | 0.04   | 0.17 | 52         | 52   | 0.05   | 0.2  | 52         | 50   | 0.04   | 0.15 | 52         | 52   | 0.05   | 0.18 | 52         | 52   |
|             | CHHBMN02B-4130DB | —                | 0.05   | 0.2  | 62         | 59   | 0.06   | 0.2  | 62         | 50   | 0.05   | 0.18 | 62         | 62   | 0.06   | 0.2  | 62         | 58   |
|             | CHHBMN02B-4135DB | —                | 0.07   | 0.2  | 78         | 59   | 0.08   | 0.2  | 78         | 50   | 0.06   | 0.2  | 78         | 69   | 0.07   | 0.2  | 78         | 58   |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4130DC | CVVBMN05B-4130DC | 0.05   | 0.21 | 62         | 62   | 0.06   | 0.25 | 62         | 62   | 0.05   | 0.18 | 62         | 62   | 0.06   | 0.22 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN05B-4135DC | CVVBMN05B-4135DC | 0.07   | 0.26 | 78         | 78   | 0.08   | 0.31 | 78         | 78   | 0.06   | 0.23 | 78         | 78   | 0.07   | 0.27 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN05B-4160DC | CVVBMN05B-4160DC | 0.13   | 0.4  | 155        | 120  | 0.16   | 0.4  | 155        | 99   | 0.12   | 0.4  | 155        | 140  | 0.14   | 0.4  | 155        | 115  |
|             | CHHBMN05B-4165DC | CVVBMN05B-4165DC | 0.16   | 0.4  | 185        | 120  | 0.19   | 0.4  | 185        | 99   | 0.14   | 0.4  | 185        | 140  | 0.17   | 0.4  | 185        | 115  |
|             | CHHBMN05B-4170DC | CVVBMN05B-4170DC | 0.20   | 0.4  | 230        | 120  | 0.24   | 0.4  | 230        | 99   | 0.17   | 0.4  | 230        | 140  | 0.21   | 0.4  | 230        | 115  |
|             | CHHBMN05B-4175DC | CVVBMN05B-4175DC | 0.24   | 0.4  | 280        | 120  | 0.29   | 0.4  | 280        | 99   | 0.21   | 0.4  | 280        | 140  | 0.25   | 0.4  | 280        | 115  |
|             | CHHBMN05B-4190DA | CVVBMN05B-4190DA | 0.4    | 0.4  | 465        | 120  | 0.4    | 0.4  | 385        | 99   | 0.4    | 0.4  | 540        | 140  | 0.4    | 0.4  | 450        | 115  |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 B-4160DC | CVVBMN1 B-4160DC | 0.13   | 0.52 | 155        | 155  | 0.16   | 0.63 | 155        | 155  | 0.12   | 0.45 | 155        | 155  | 0.14   | 0.54 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN1 B-4165DC | CVVBMN1 B-4165DC | 0.16   | 0.62 | 185        | 185  | 0.19   | 0.75 | 185        | 185  | 0.14   | 0.54 | 185        | 185  | 0.17   | 0.64 | 185        | 185  |
|             | CHHBMN1 B-4170DC | CVVBMN1 B-4170DC | 0.20   | 0.75 | 230        | 225  | 0.24   | 0.75 | 230        | 185  | 0.17   | 0.67 | 230        | 230  | 0.21   | 0.75 | 230        | 215  |
|             | CHHBMN1 B-4175DC | CVVBMN1 B-4175DC | 0.24   | 0.75 | 280        | 225  | 0.29   | 0.75 | 280        | 185  | 0.21   | 0.75 | 280        | 260  | 0.25   | 0.75 | 280        | 215  |
|             | CHHBMN1 B-4180DB | CVVBMN1 B-4180DB | 0.28   | 0.75 | 330        | 225  | 0.34   | 0.75 | 330        | 185  | 0.25   | 0.75 | 330        | 260  | 0.29   | 0.75 | 330        | 215  |
|             | CHHBMN1 B-4185DB | CVVBMN1 B-4185DB | 0.36   | 0.75 | 415        | 225  | 0.43   | 0.75 | 415        | 185  | 0.31   | 0.75 | 415        | 260  | 0.37   | 0.75 | 415        | 215  |
|             | CHHBMN1 B-4190DA | CVVBMN1 B-4190DA | 0.50   | 0.75 | 580        | 225  | 0.60   | 0.75 | 580        | 185  | 0.43   | 0.75 | 580        | 260  | 0.52   | 0.75 | 580        | 215  |
|             | CHHBMN1 B-4195DA | CVVBMN1 B-4195DA | 0.64   | 0.75 | 740        | 225  | 0.75   | 0.75 | 725        | 185  | 0.55   | 0.75 | 740        | 260  | 0.66   | 0.75 | 740        | 215  |
|             | CHHBMN1 B-4205DB | CVVBMN1 B-4205DB | 0.75   | 0.75 | 865        | 225  | —      | —    | —          | —    | 0.64   | 0.75 | 865        | 260  | 0.75   | 0.75 | 840        | 215  |
|             | CHHBMN1 B-4215DA | CVVBMN1 B-4215DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 0.75   | 0.75 | 1000       | 260  | —      | —    | —          | —    |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2 B-4170DC | CVVBMN2 B-4170DC | 0.20   | 0.77 | 230        | 230  | 0.24   | 0.93 | 230        | 230  | 0.17   | 0.67 | 230        | 230  | 0.21   | 0.80 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN2 B-4175DC | CVVBMN2 B-4175DC | 0.24   | 0.94 | 280        | 280  | 0.29   | 1.1  | 280        | 280  | 0.21   | 0.81 | 280        | 280  | 0.25   | 0.97 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN2 B-4180DB | CVVBMN2 B-4180DB | 0.28   | 1.1  | 330        | 330  | 0.34   | 1.3  | 330        | 330  | 0.25   | 0.96 | 330        | 330  | 0.29   | 1.1  | 330        | 330  |
|             | CHHBMN2 B-4185DB | CVVBMN2 B-4185DB | 0.36   | 1.4  | 415        | 415  | 0.43   | 1.5  | 415        | 370  | 0.31   | 1.2  | 415        | 415  | 0.37   | 1.4  | 415        | 415  |
|             | CHHBMN2 B-4190DA | CVVBMN2 B-4190DA | 0.50   | 1.5  | 580        | 445  | 0.60   | 1.5  | 580        | 370  | 0.43   | 1.5  | 580        | 520  | 0.52   | 1.5  | 580        | 430  |
|             | CHHBMN2 B-4195DA | CVVBMN2 B-4195DA | 0.64   | 1.5  | 740        | 445  | 0.77   | 1.5  | 740        | 370  | 0.55   | 1.5  | 740        | 520  | 0.66   | 1.5  | 740        | 430  |
|             | CHHBMN2 B-4205DB | CVVBMN2 B-4205DB | 0.75   | 1.5  | 865        | 445  | 0.90   | 1.5  | 865        | 370  | 0.64   | 1.5  | 865        | 520  | 0.77   | 1.5  | 865        | 430  |
|             | CHHBMN2 B-4215DA | CVVBMN2 B-4215DA | 0.99   | 1.5  | 1150       | 445  | 1.2    | 1.5  | 1150       | 370  | 0.86   | 1.5  | 1150       | 520  | 1.0    | 1.5  | 1150       | 430  |
|             | CHHBMN2 B-4225DA | CVVBMN2 B-4225DA | 1.3    | 1.5  | 1450       | 445  | 1.5    | 1.5  | 1450       | 370  | 1.1    | 1.5  | 1450       | 520  | 1.3    | 1.5  | 1450       | 430  |
|             | CHHBMN2 B-4235DA | CVVBMN2 B-4235DA | 1.5    | 1.5  | 1750       | 445  | —      | —    | —          | —    | 1.4    | 1.5  | 1850       | 520  | 1.5    | 1.5  | 1700       | 430  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN2 B-4245DA | CVVBMN2 B-4245DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 1.5    | 1.5  | 2000       | 520  | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN3 B-4215DB | CVVBMN3 B-4215DB | 0.99   | 2.2  | 1150       | 655  | 1.2    | 2.2  | 1150       | 545  | 0.86   | 2.2  | 1150       | 760  | 1.0    | 2.2  | 1150       | 635  |
|             | CHHBMN3 B-4225DB | CVVBMN3 B-4225DB | 1.3    | 2.2  | 1450       | 655  | 1.5    | 2.2  | 1450       | 545  | 1.1    | 2.2  | 1450       | 760  | 1.3    | 2.2  | 1450       | 635  |
|             | CHHBMN3 B-4235DA | CVVBMN3 B-4235DA | 1.6    | 2.2  | 1850       | 655  | 1.9    | 2.2  | 1850       | 545  | 1.4    | 2.2  | 1850       | 760  | 1.7    | 2.2  | 1850       | 635  |
|             | CHHBMN3 B-4245DA | CVVBMN3 B-4245DA | 2.1    | 2.2  | 2400       | 655  | 2.2    | 2.2  | 2100       | 545  | 1.8    | 2.2  | 2400       | 760  | 2.1    | 2.2  | 2400       | 635  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN3 B-4255DA | CVVBMN3 B-4255DA | 2.2    | 2.2  | 2550       | 655  | —      | —    | —          | —    | 2.2    | 2.2  | 2950       | 760  | 2.2    | 2.2  | 2450       | 635  |
|             | CHHBMN5 B-4215DB | CVVBMN5 B-4215DB | 0.99   | 3.7  | 1150       | 1100 | 1.2    | 3.7  | 1150       | 915  | 0.86   | 3.3  | 1150       | 1150 | 1.0    | 3.7  | 1150       | 1050 |
|             | CHHBMN5 B-4225DB | CVVBMN5 B-4225DB | 1.3    | 3.7  | 1450       | 1100 | 1.5    | 3.7  | 1450       | 915  | 1.1    | 3.7  | 1450       | 1300 | 1.3    | 3.7  | 1450       | 1050 |
|             | CHHBMN5 B-4235DB | CVVBMN5 B-4235DB | 1.6    | 3.7  | 1850       | 1100 | 1.9    | 3.7  | 1850       | 915  | 1.4    | 3.7  | 1850       | 1300 | 1.7    | 3.7  | 1850       | 1050 |
|             | CHHBMN5 B-4245DB | CVVBMN5 B-4245DB | 2.1    | 3.7  | 2400       | 1100 | 2.5    | 3.7  | 2400       | 915  | 1.8    | 3.7  | 2400       | 1300 | 2.1    | 3.7  | 2400       | 1050 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN5 B-4255DA | CVVBMN5 B-4255DA | 2.7    | 3.7  | 3100       | 1100 | 3.2    | 3.7  | 3100       | 915  | 2.3    | 3.7  | 3100       | 1300 | 2.8    | 3.7  | 3100       | 1050 |
|             | CHHBMN8 B-4225DB | CVVBMN8 B-4225DB | 1.3    | 4.9  | 1450       | 1450 | 1.5    | 5.5  | 1450       | 1350 | 1.1    | 4.2  | 1450       | 1450 | 1.3    | 5.0  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN8 B-4235DB | CVVBMN8 B-4235DB | 1.6    | 5.5  | 1850       | 1650 | 1.9    | 5.5  | 1850       | 1350 | 1.4    | 5.4  | 1850       | 1850 | 1.7    | 5.5  | 1850       | 1600 |
|             | CHHBMN8 B-4245DB | CVVBMN8 B-4245DB | 2.1    | 5.5  | 2400       | 1650 | 2.5    | 5.5  | 2400       | 1350 | 1.8    | 5.5  | 2400       | 1900 | 2.1    | 5.5  | 2400       | 1600 |
|             | CHHBMN8 B-4255DB | CVVBMN8 B-4255DB | 2.7    | 5.5  | 3100       | 1650 | 3.2    | 5.5  | 3100       | 1350 | 2.3    | 5.5  | 3100       | 1900 | 2.8    | 5.5  | 3100       | 1600 |
|             | CHHBMN8 B-4265DA | CVVBMN8 B-4265DA | 3.6    | 5.5  | 4150       | 1650 | 4.3    | 5.5  | 4150       | 1350 | 3.1    | 5.5  | 4150       | 1900 | 3.7    | 5.5  | 4150       | 1600 |
|             | CHHBMN8 B-4270DA | CVVBMN8 B-4270DA | 4.4    | 5.5  | 5150       | 1650 | 5.3    | 5.5  | 5150       | 1350 | 3.8    | 5.5  | 5150       | 1900 | 4.6    | 5.5  | 5150       | 1600 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN8 B-4275DA | CVVBMN8 B-4275DA | 5.4    | 5.5  | 6200       | 1650 | 5.5    | 5.5  | 5300       | 1350 | 4.6    | 5.5  | 6200       | 1900 | 5.5    | 5.5  | 6150       | 1600 |
|             | CHHBM10 B-4235DB | CVVBM10 B-4235DB | 1.6    | 6.2  | 1850       | 1850 | 1.9    | 7.5  | 1850       | 1850 | 1.4    | 5.4  | 1850       | 1850 | 1.7    | 6.4  | 1850       | 1850 |
|             | CHHBM10 B-4245DB | CVVBM10 B-4245DB | 2.1    | 7.5  | 2400       | 2250 | 2.5    | 7.5  | 2400       | 1850 | 1.8    | 7.0  | 2400       | 2400 | 2.1    | 7.5  | 2400       | 2150 |
|             | CHHBM10 B-4255DB | CVVBM10 B-4255DB | 2.7    | 7.5  | 3100       | 2250 | 3.2    | 7.5  | 3100       | 1850 | 2.3    | 7.5  | 3100       | 2600 | 2.8    | 7.5  | 3100       | 2150 |
|             | CHHBM10 B-4265DA | CVVBM10 B-4265DA | 3.6    | 7.5  | 4150       | 2250 | 4.3    | 7.5  | 4150       | 1850 | 3.1    | 7.5  | 4150       | 2600 | 3.7    | 7.5  | 4150       | 2150 |



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 731,841

0.2~7.5kW

| 減速比     |     | 731      |  |          |  | 841      |  |          |  |
|---------|-----|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500     |  | 1800     |  | 1500     |  | 1800     |  |
| 出力回転数   | rpm | 0.41~1.6 |  | 0.49~2.0 |  | 0.36~1.4 |  | 0.43~1.7 |  |
| 周波数     | Hz  | 50       |  | 60       |  | 50       |  | 60       |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4115DB | —                | 0.03   | 0.13 | 52         | 52   | 0.04   | 0.16 | 52         | 52   | 0.03   | 0.12 | 52         | 52   | 0.04   | 0.14 | 52         | 52   |
|             | CHHBMN02B-4130DB | —                | 0.04   | 0.16 | 62         | 62   | 0.05   | 0.19 | 62         | 62   | 0.04   | 0.14 | 62         | 62   | 0.04   | 0.17 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN02B-4135DB | —                | 0.05   | 0.2  | 78         | 78   | 0.06   | 0.2  | 78         | 65   | 0.04   | 0.17 | 78         | 78   | 0.05   | 0.2  | 78         | 75   |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4130DC | CVVBMN05B-4130DC | 0.04   | 0.16 | 62         | 62   | 0.05   | 0.19 | 62         | 62   | 0.04   | 0.14 | 62         | 62   | 0.04   | 0.17 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN05B-4135DC | CVVBMN05B-4135DC | 0.05   | 0.20 | 78         | 78   | 0.06   | 0.24 | 78         | 78   | 0.04   | 0.17 | 78         | 78   | 0.05   | 0.21 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN05B-4160DC | CVVBMN05B-4160DC | 0.4    | 0.4  | 155        | 155  | 0.12   | 0.4  | 155        | 130  | 0.09   | 0.35 | 155        | 155  | 0.11   | 0.4  | 155        | 150  |
|             | CHHBMN05B-4165DC | CVVBMN05B-4165DC | 0.12   | 0.4  | 185        | 155  | 0.15   | 0.4  | 185        | 130  | 0.11   | 0.4  | 185        | 180  | 0.13   | 0.4  | 185        | 150  |
|             | CHHBMN05B-4170DC | CVVBMN05B-4170DC | 0.15   | 0.4  | 230        | 155  | 0.18   | 0.4  | 230        | 130  | 0.13   | 0.4  | 230        | 180  | 0.16   | 0.4  | 230        | 150  |
|             | CHHBMN05B-4175DC | CVVBMN05B-4175DC | 0.18   | 0.4  | 280        | 155  | 0.22   | 0.4  | 280        | 130  | 0.16   | 0.4  | 280        | 180  | 0.19   | 0.4  | 280        | 150  |
|             | CHHBMN05B-4190DA | CVVBMN05B-4190DA | 0.38   | 0.4  | 580        | 155  | 0.4    | 0.4  | 505        | 130  | 0.33   | 0.4  | 580        | 180  | 0.40   | 0.4  | 580        | 150  |
|             | CHHBMN05B-4195DA | CVVBMN05B-4195DA | 0.4    | 0.4  | 605        | 155  | —      | —    | —          | —    | 0.4    | 0.4  | 695        | 180  | 0.4    | 0.4  | 580        | 150  |
|             | CHHBMN1 B-4160DC | CVVBMN1 B-4160DC | 0.10   | 0.40 | 155        | 155  | 0.12   | 0.48 | 155        | 155  | 0.09   | 0.35 | 155        | 155  | 0.11   | 0.42 | 155        | 155  |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 B-4165DC | CVVBMN1 B-4165DC | 0.12   | 0.48 | 185        | 185  | 0.15   | 0.57 | 185        | 185  | 0.11   | 0.41 | 185        | 185  | 0.13   | 0.50 | 185        | 185  |
|             | CHHBMN1 B-4170DC | CVVBMN1 B-4170DC | 0.15   | 0.59 | 230        | 230  | 0.18   | 0.71 | 230        | 230  | 0.13   | 0.51 | 230        | 230  | 0.16   | 0.62 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN1 B-4175DC | CVVBMN1 B-4175DC | 0.18   | 0.72 | 280        | 280  | 0.22   | 0.75 | 280        | 245  | 0.16   | 0.63 | 280        | 280  | 0.19   | 0.75 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN1 B-4180DB | CVVBMN1 B-4180DB | 0.22   | 0.75 | 330        | 290  | 0.26   | 0.75 | 330        | 245  | 0.19   | 0.74 | 330        | 330  | 0.23   | 0.75 | 330        | 280  |
|             | CHHBMN1 B-4185DB | CVVBMN1 B-4185DB | 0.27   | 0.75 | 415        | 290  | 0.33   | 0.75 | 415        | 245  | 0.24   | 0.75 | 415        | 335  | 0.29   | 0.75 | 415        | 280  |
|             | CHHBMN1 B-4190DA | CVVBMN1 B-4190DA | 0.38   | 0.75 | 580        | 290  | 0.46   | 0.75 | 580        | 245  | 0.33   | 0.75 | 580        | 335  | 0.40   | 0.75 | 580        | 280  |
|             | CHHBMN1 B-4195DA | CVVBMN1 B-4195DA | 0.49   | 0.75 | 740        | 290  | 0.59   | 0.75 | 740        | 245  | 0.42   | 0.75 | 740        | 335  | 0.51   | 0.75 | 740        | 280  |
|             | CHHBMN1 B-4205DB | CVVBMN1 B-4205DB | 0.57   | 0.75 | 865        | 290  | 0.69   | 0.75 | 865        | 245  | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN1 B-4215DA | CVVBMN1 B-4215DA | 0.75   | 0.75 | 1150       | 290  | 0.75   | 0.75 | 945        | 245  | 0.56   | 0.75 | 980        | 335  | 0.67   | 0.75 | 980        | 280  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2 B-4225DA | CVVBMN2 B-4225DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 0.75   | 0.75 | 1300       | 335  | 0.75   | 0.75 | 1100       | 280  |
|             | CHHBMN2 B-4170DC | CVVBMN2 B-4170DC | 0.15   | 0.59 | 230        | 230  | 0.18   | 0.71 | 230        | 230  | 0.13   | 0.51 | 230        | 230  | 0.16   | 0.62 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN2 B-4175DC | CVVBMN2 B-4175DC | 0.18   | 0.72 | 280        | 280  | 0.22   | 0.86 | 280        | 280  | 0.16   | 0.63 | 280        | 280  | 0.19   | 0.75 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN2 B-4180DB | CVVBMN2 B-4180DB | 0.22   | 0.85 | 330        | 330  | 0.26   | 1.0  | 330        | 330  | 0.19   | 0.74 | 330        | 330  | 0.23   | 0.89 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN2 B-4185DB | CVVBMN2 B-4185DB | 0.27   | 1.1  | 415        | 415  | 0.33   | 1.3  | 415        | 415  | 0.24   | 0.93 | 415        | 415  | 0.29   | 1.1  | 415        | 415  |
|             | CHHBMN2 B-4190DA | CVVBMN2 B-4190DA | 0.38   | 1.5  | 580        | 580  | 0.46   | 1.5  | 580        | 485  | 0.33   | 1.3  | 580        | 580  | 0.40   | 1.5  | 580        | 560  |
|             | CHHBMN2 B-4195DA | CVVBMN2 B-4195DA | 0.49   | 1.5  | 740        | 585  | 0.59   | 1.5  | 740        | 485  | 0.42   | 1.5  | 740        | 670  | 0.51   | 1.5  | 740        | 560  |
|             | CHHBMN2 B-4205DB | CVVBMN2 B-4205DB | 0.57   | 1.5  | 865        | 585  | 0.69   | 1.5  | 865        | 485  | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN2 B-4215DA | CVVBMN2 B-4215DA | 0.76   | 1.5  | 1150       | 585  | 0.91   | 1.5  | 1150       | 485  | 0.56   | 1.5  | 980        | 670  | 0.67   | 1.5  | 980        | 560  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN2 B-4225DA | CVVBMN2 B-4225DA | 0.96   | 1.5  | 1450       | 585  | 1.1    | 1.5  | 1450       | 485  | 0.75   | 1.5  | 1300       | 670  | 0.90   | 1.5  | 1300       | 560  |
|             | CHHBMN2 B-4235DA | CVVBMN2 B-4235DA | 1.2    | 1.5  | 1850       | 585  | 1.5    | 1.5  | 1850       | 485  | 0.95   | 1.5  | 1650       | 670  | 1.1    | 1.5  | 1650       | 560  |
|             | CHHBMN2 B-4245DA | CVVBMN2 B-4245DA | 1.5    | 1.5  | 2250       | 585  | —      | —    | —          | —    | 1.2    | 1.5  | 2100       | 670  | 1.4    | 1.5  | 2100       | 560  |
|             | CHHBMN3 B-4215DB | CVVBMN3 B-4215DB | 0.76   | 2.2  | 1150       | 855  | 0.91   | 2.2  | 1150       | 715  | 0.56   | 2.2  | 980        | 980  | 0.67   | 2.2  | 980        | 820  |
|             | CHHBMN3 B-4225DB | CVVBMN3 B-4225DB | 0.96   | 2.2  | 1450       | 855  | 1.1    | 2.2  | 1450       | 715  | 0.75   | 2.2  | 1300       | 985  | 0.90   | 2.2  | 1300       | 820  |
|             | CHHBMN3 B-4235DA | CVVBMN3 B-4235DA | 1.2    | 2.2  | 1850       | 855  | 1.5    | 2.2  | 1850       | 715  | 0.95   | 2.2  | 1650       | 985  | 1.1    | 2.2  | 1650       | 820  |
|             | CHHBMN3 B-4245DA | CVVBMN3 B-4245DA | 1.6    | 2.2  | 2400       | 855  | 1.9    | 2.2  | 2400       | 715  | 1.2    | 2.2  | 2100       | 985  | 1.4    | 2.2  | 2100       | 820  |
|             | CHHBMN3 B-4255DA | CVVBMN3 B-4255DA | 2.0    | 2.2  | 3100       | 855  | 2.2    | 2.2  | 2800       | 715  | 1.5    | 2.2  | 2700       | 985  | 1.9    | 2.2  | 2700       | 820  |
|             | CHHBMN5 B-4215DB | CVVBMN5 B-4215DB | 0.76   | 3.0  | 1150       | 1150 | 0.91   | 3.5  | 1150       | 1150 | 0.56   | 2.2  | 980        | 980  | 0.67   | 2.6  | 980        | 980  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 B-4225DB | CVVBMN5 B-4225DB | 0.96   | 3.7  | 1450       | 1450 | 1.1    | 3.7  | 1450       | 1200 | 0.75   | 2.9  | 1300       | 1300 | 0.90   | 3.5  | 1300       | 1300 |
|             | CHHBMN5 B-4235DB | CVVBMN5 B-4235DB | 1.2    | 3.7  | 1850       | 1450 | 1.5    | 3.7  | 1850       | 1200 | 0.95   | 3.7  | 1650       | 1650 | 1.1    | 3.7  | 1650       | 1400 |
|             | CHHBMN5 B-4245DB | CVVBMN5 B-4245DB | 1.6    | 3.7  | 2400       | 1450 | 1.9    | 3.7  | 2400       | 1200 | 1.2    | 3.7  | 2100       | 1650 | 1.4    | 3.7  | 2100       | 1400 |
|             | CHHBMN5 B-4255DA | CVVBMN5 B-4255DA | 2.0    | 3.7  | 3100       | 1450 | 2.5    | 3.7  | 3100       | 1200 | 1.5    | 3.7  | 2700       | 1650 | 1.9    | 3.7  | 2700       | 1400 |
|             | CHHBMN8 B-4225DB | CVVBMN8 B-4225DB | 0.96   | 3.7  | 1450       | 1450 | 1.1    | 4.5  | 1450       | 1450 | 0.75   | 2.9  | 1300       | 1300 | 0.90   | 3.5  | 1300       | 1300 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 B-4235DB | CVVBMN8 B-4235DB | 1.2    | 4.8  | 1850       | 1850 | 1.5    | 5.5  | 1850       | 1800 | 0.95   | 3.7  | 1650       | 1650 | 1.1    | 4.4  | 1650       | 1650 |
|             | CHHBMN8 B-4245DB | CVVBMN8 B-4245DB | 1.6    | 5.5  | 2400       | 2150 | 1.9    | 5.5  | 2400       | 1800 | 1.2    | 4.7  | 2100       | 2100 | 1.4    | 5.5  | 2100       | 2050 |
|             | CHHBMN8 B-4255DB | CVVBMN8 B-4255DB | 2.0    | 5.5  | 3100       | 2150 | 2.5    | 5.5  | 3100       | 1800 | 1.5    | 5.5  | 2700       | 2450 | 1.9    | 5.5  | 2700       | 2050 |
|             | CHHBMN8 B-4265DA | CVVBMN8 B-4265DA | 2.7    | 5.5  | 4150       | 2150 | 3.3    | 5.5  | 4150       | 1800 | 2.1    | 5.5  | 3600       | 2450 | 2.5    | 5.5  | 3600       | 2050 |
|             | CHHBMN8 B-4270DA | CVVBMN8 B-4270DA | 3.4    | 5.5  | 5150       | 2150 | 4.1    | 5.5  | 5150       | 1800 | 3.0    | 5.5  | 5150       | 2450 | 3.5    | 5.5  | 5150       | 2050 |
|             | CHHBMN8 B-4275DA | CVVBMN8 B-4275DA | 4.1    | 5.5  | 6200       | 2150 | 4.9    | 5.5  | 6200       | 1800 | 3.6    | 5.5  | 6200       | 2450 | 4.3    | 5.5  | 6200       | 2050 |
|             | CHHBM10 B-4235DB | CVVBM10 B-4235DB | 1.2    | 4.8  | 1850       | 1850 | 1.5    | 5.7  | 1850       | 1850 | 0.95   | 3.7  | 1650       | 1650 | 1.1    | 4.4  | 1650       | 1650 |
| 7.5 ×4      | CHHBM10 B-4245DB | CVVBM10 B-4245DB | 1.6    | 6.2  | 2400       | 2400 | 1.9    | 7.4  | 2400       | 2400 | 1.2    | 4.7  | 2100       | 2100 | 1.4    | 5.6  | 2100       | 2100 |
|             | CHHBM10 B-4255DB | CVVBM10 B-4255DB | 2.0    | 7.5  | 3100       | 2900 | 2.5    | 7.5  | 3100       | 2450 | 1.5    | 6.0  | 2700       | 2700 | 1.9    | 7.2  | 2700       | 2700 |
|             | CHHBM10 B-4265DA | CVVBM10 B-4265DA | 2.7    | 7.5  | 4150       | 2900 | 3.3    | 7.5  | 4150       | 2450 | 2.1    | 7.5  | 3600       | 3350 | 2.5    | 7.5  | 3600       | 2800 |
|             | CHHBM10 B-4270DA | CVVBM10 B-4270DA | 3.4    | 7.5  | 5150       | 2900 | 4.1    | 7.5  | 5150       | 2450 | 3.0    | 7.5  | 5150       | 3350 | 3.5    | 7.5  | 5150       | 2800 |
|             | CHHBM10 B-4275DA | CVVBM10 B-4275DA | 4.1    | 7.5  | 6200       | 2900 | 4.9    | 7.5  | 6200       | 2450 | 3.6    | 7.5  | 6200       | 3350 | 4.3    | 7.5  | 6200       | 2800 |

B形  
選定  
2段  
559  
649  
731  
841  
1003

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。但し、    は出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3～5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 B形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 1003

0.2~7.5kW

| 減 速 比       |  |  | 1003     |  |          |  |
|-------------|--|--|----------|--|----------|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  | 1500     |  | 1800     |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  | 0.30~1.2 |  | 0.36~1.4 |  |
| 周波数 Hz      |  |  | 50       |  | 60       |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.2 ×4      | CHHBMN02B-4115DB | —                | 0.03   | 0.10 | 52         | 52   | 0.03   | 0.12 | 52         | 52   |
|             | CHHBMN02B-4130DB | —                | 0.03   | 0.12 | 62         | 62   | 0.04   | 0.14 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN02B-4135DB | —                | 0.04   | 0.15 | 78         | 78   | 0.05   | 0.18 | 78         | 78   |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05B-4130DC | CVVBMN05B-4130DC | 0.03   | 0.12 | 62         | 62   | 0.04   | 0.14 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN05B-4135DC | CVVBMN05B-4135DC | 0.04   | 0.15 | 78         | 78   | 0.05   | 0.18 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN05B-4160DC | CVVBMN05B-4160DC | 0.07   | 0.29 | 155        | 155  | 0.09   | 0.35 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN05B-4165DC | CVVBMN05B-4165DC | 0.09   | 0.35 | 185        | 185  | 0.11   | 0.4  | 185        | 180  |
|             | CHHBMN05B-4170DC | CVVBMN05B-4170DC | 0.11   | 0.4  | 230        | 215  | 0.13   | 0.4  | 230        | 180  |
|             | CHHBMN05B-4175DC | CVVBMN05B-4175DC | 0.13   | 0.4  | 280        | 215  | 0.16   | 0.4  | 280        | 180  |
|             | CHHBMN05B-4190DA | CVVBMN05B-4190DA | 0.28   | 0.4  | 580        | 215  | 0.33   | 0.4  | 580        | 180  |
|             | CHHBMN05B-4195DA | CVVBMN05B-4195DA | 0.36   | 0.4  | 740        | 215  | 0.4    | 0.4  | 695        | 180  |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 B-4160DC | CVVBMN1 B-4160DC | 0.07   | 0.29 | 155        | 155  | 0.09   | 0.35 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN1 B-4165DC | CVVBMN1 B-4165DC | 0.09   | 0.35 | 185        | 185  | 0.11   | 0.42 | 185        | 185  |
|             | CHHBMN1 B-4170DC | CVVBMN1 B-4170DC | 0.11   | 0.43 | 230        | 230  | 0.13   | 0.52 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN1 B-4175DC | CVVBMN1 B-4175DC | 0.13   | 0.52 | 280        | 280  | 0.16   | 0.63 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN1 B-4180DB | CVVBMN1 B-4180DB | 0.16   | 0.62 | 330        | 330  | 0.19   | 0.74 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN1 B-4185DB | CVVBMN1 B-4185DB | 0.20   | 0.75 | 415        | 400  | 0.24   | 0.75 | 415        | 335  |
|             | CHHBMN1 B-4190DA | CVVBMN1 B-4190DA | 0.28   | 0.75 | 580        | 400  | 0.33   | 0.75 | 580        | 335  |
|             | CHHBMN1 B-4195DA | CVVBMN1 B-4195DA | 0.36   | 0.75 | 740        | 400  | 0.43   | 0.75 | 740        | 335  |
|             | CHHBMN1 B-4205DB | CVVBMN1 B-4205DB | 0.42   | 0.75 | 865        | 400  | 0.50   | 0.75 | 865        | 335  |
|             | CHHBMN1 B-4215DA | CVVBMN1 B-4215DA | 0.55   | 0.75 | 1150       | 400  | 0.66   | 0.75 | 1150       | 335  |
|             | CHHBMN1 B-4225DA | CVVBMN1 B-4225DA | 0.70   | 0.75 | 1450       | 400  | 0.75   | 0.75 | 1300       | 335  |
|             | CHHBMN2 B-4170DC | CVVBMN2 B-4170DC | 0.11   | 0.43 | 230        | 230  | 0.13   | 0.52 | 230        | 230  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN2 B-4175DC | CVVBMN2 B-4175DC | 0.13   | 0.52 | 280        | 280  | 0.16   | 0.63 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN2 B-4180DB | CVVBMN2 B-4180DB | 0.16   | 0.62 | 330        | 330  | 0.19   | 0.74 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN2 B-4185DB | CVVBMN2 B-4185DB | 0.20   | 0.78 | 415        | 415  | 0.24   | 0.93 | 415        | 415  |
|             | CHHBMN2 B-4190DA | CVVBMN2 B-4190DA | 0.28   | 1.1  | 580        | 580  | 0.33   | 1.3  | 580        | 580  |
|             | CHHBMN2 B-4195DA | CVVBMN2 B-4195DA | 0.36   | 1.4  | 740        | 740  | 0.43   | 1.5  | 740        | 665  |
|             | CHHBMN2 B-4205DB | CVVBMN2 B-4205DB | 0.42   | 1.5  | 865        | 800  | 0.50   | 1.5  | 865        | 665  |
|             | CHHBMN2 B-4215DA | CVVBMN2 B-4215DA | 0.55   | 1.5  | 1150       | 800  | 0.66   | 1.5  | 1150       | 665  |
|             | CHHBMN2 B-4225DA | CVVBMN2 B-4225DA | 0.70   | 1.5  | 1450       | 800  | 0.84   | 1.5  | 1450       | 665  |
|             | CHHBMN2 B-4235DA | CVVBMN2 B-4235DA | 0.89   | 1.5  | 1850       | 800  | 1.1    | 1.5  | 1850       | 665  |
|             | CHHBMN2 B-4245DA | CVVBMN2 B-4245DA | 1.2    | 1.5  | 2400       | 800  | 1.4    | 1.5  | 2400       | 665  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3 B-4215DB | CVVBMN3 B-4215DB | 0.55   | 2.2  | 1150       | 1150 | 0.66   | 2.2  | 1150       | 980  |
|             | CHHBMN3 B-4225DB | CVVBMN3 B-4225DB | 0.70   | 2.2  | 1450       | 1150 | 0.84   | 2.2  | 1450       | 980  |
|             | CHHBMN3 B-4235DA | CVVBMN3 B-4235DA | 0.89   | 2.2  | 1850       | 1150 | 1.1    | 2.2  | 1850       | 980  |
|             | CHHBMN3 B-4245DA | CVVBMN3 B-4245DA | 1.2    | 2.2  | 2400       | 1150 | 1.4    | 2.2  | 2400       | 980  |
|             | CHHBMN3 B-4255DA | CVVBMN3 B-4255DA | 1.5    | 2.2  | 3100       | 1150 | 1.8    | 2.2  | 3100       | 980  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 B-4215DB | CVVBMN5 B-4215DB | 0.55   | 2.2  | 1150       | 1150 | 0.66   | 2.6  | 1150       | 1150 |
|             | CHHBMN5 B-4225DB | CVVBMN5 B-4225DB | 0.70   | 2.7  | 1450       | 1450 | 0.84   | 3.3  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN5 B-4235DB | CVVBMN5 B-4235DB | 0.89   | 3.5  | 1850       | 1850 | 1.1    | 3.7  | 1850       | 1650 |
|             | CHHBMN5 B-4245DB | CVVBMN5 B-4245DB | 1.2    | 3.7  | 2400       | 1950 | 1.4    | 3.7  | 2400       | 1650 |
|             | CHHBMN5 B-4255DA | CVVBMN5 B-4255DA | 1.5    | 3.7  | 3100       | 1950 | 1.8    | 3.7  | 3100       | 1650 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 B-4225DB | CVVBMN8 B-4225DB | 0.70   | 2.7  | 1450       | 1450 | 0.84   | 3.3  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN8 B-4235DB | CVVBMN8 B-4235DB | 0.89   | 3.5  | 1850       | 1850 | 1.1    | 4.2  | 1850       | 1850 |
|             | CHHBMN8 B-4245DB | CVVBMN8 B-4245DB | 1.2    | 4.5  | 2400       | 2400 | 1.4    | 5.4  | 2400       | 2400 |
|             | CHHBMN8 B-4255DB | CVVBMN8 B-4255DB | 1.5    | 5.5  | 3100       | 2950 | 1.8    | 5.5  | 3100       | 2450 |
|             | CHHBMN8 B-4265DA | CVVBMN8 B-4265DA | 2.0    | 5.5  | 4150       | 2950 | 2.4    | 5.5  | 4150       | 2450 |
|             | CHHBMN8 B-4270DA | CVVBMN8 B-4270DA | 2.5    | 5.5  | 5150       | 2950 | 3.0    | 5.5  | 5150       | 2450 |
|             | CHHBMN8 B-4275DA | CVVBMN8 B-4275DA | 3.0    | 5.5  | 6200       | 2950 | 3.6    | 5.5  | 6200       | 2450 |
| 7.5 ×4      | CHHBM10 B-4235DB | CVVBM10 B-4235DB | 0.89   | 3.5  | 1850       | 1850 | 1.1    | 4.2  | 1850       | 1850 |
|             | CHHBM10 B-4245DB | CVVBM10 B-4245DB | 1.2    | 4.5  | 2400       | 2400 | 1.4    | 5.4  | 2400       | 2400 |
|             | CHHBM10 B-4255DB | CVVBM10 B-4255DB | 1.5    | 5.8  | 3100       | 3100 | 1.8    | 7.0  | 3100       | 3100 |
|             | CHHBM10 B-4265DA | CVVBM10 B-4265DA | 2.0    | 7.5  | 4150       | 4000 | 2.4    | 7.5  | 4150       | 3350 |
|             | CHHBM10 B-4270DA | CVVBM10 B-4270DA | 2.5    | 7.5  | 5150       | 4000 | 3.0    | 7.5  | 5150       | 3350 |
|             | CHHBM10 B-4275DA | CVVBM10 B-4275DA | 3.0    | 7.5  | 6200       | 4000 | 3.6    | 7.5  | 6200       | 3350 |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。但し、     は出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。3~5%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
4. 寸法図につきましては弊社営業所にご参照ください。



# B形寸法図

## 目次

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 1. 共通仕様                          | P.106 |
| 2. バイエル無段変速機B形                   |       |
| • 主形式 BHHM(電動機直結横形)              | P.107 |
| • 主形式 GHHBM(電動機直結減速機構付)          | P.110 |
| • 主形式 BHH(両軸形)                   | P.113 |
| • 主形式 BHHP・BH HK(Vプーリ・カップリング駆動形) | P.114 |
| • 主形式 BVFM(電動機直結立形)              | P.117 |
| • 主形式 GVFBM(電動機直結立形減速機構付)        | P.119 |
| 3. バイエル・サイクロ可変減速機                |       |
| • 主形式 CHHBM(電動機直結横形)             | P.121 |
| • 主形式 CVVBM(電動機直結立形)             | P.125 |

## 共通仕様

1. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、屋内形、連続定格、電源は200V 50/60Hz 220V 60Hzを標準としています。

絶縁の種類は下記を標準としております。

| 極数 | 出力 (kW)  | 絶縁の種類 |
|----|----------|-------|
| 4  | 0.2, 0.4 | E 種   |
|    | 0.75~7.5 | B 種   |
| 6  | 11, 15   | B 種   |
|    | 22       | F 種   |
| 8  | 37 ~110  | F 種   |


人-△起動方式を必要とする場合は、ご注文時にご指示ください。  
特性はJIS C 4210によっています。

寸法図中、DM, J, L寸法は多少現物と異なる場合があります。


2. 入・出力軸寸法公差……JIS B 0401-1976 “h6”です。  
3. キーはJIS B 1301-1976平行キーによっています。  
4. フランジ部嵌合寸法公差は JIS B 0401-1976によっています。  
5. 標準塗装色……マンセル 10B5/3  
6. 本寸法図は予告なしで変更する場合があります。



[図1]



[図2]




(mm)

| 項 | 図番 | 形 式       | A   | C   | D  | DB  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S  | T   | V  | d  | b  | h | t   | α  | 重量<br>(kg) |
|---|----|-----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|---|-----|----|------------|
| 1 | 1  | BHBM-N02B | 204 | 100 | 19 | 194 | 94  | 124 | 85  | 165 | 102 | 240 | 85  | 145            | 105 | 98  | 380 | 40             | —              | 113 | 190 | 14 | 18 | —  | 112 | 40 | 11 | 6  | 6 | 3.5 | 0  | 23         |
| 2 | 1  | BHBM-N05B | 204 | 100 | 19 | 194 | 94  | 124 | 85  | 165 | 102 | 240 | 85  | 145            | 105 | 98  | 400 | 40             | —              | 113 | 190 | 14 | 18 | —  | 112 | 40 | 11 | 6  | 6 | 3.5 | 0  | 24         |
| 3 | 2  | BHBM-N1B  | 277 | 130 | 25 | 250 | 94  | 148 | 150 | 225 | 110 | 294 | 114 | 185            | 145 | 120 | 509 | 50             | 15             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | 125 | 55 | 14 | 8  | 7 | 4   | 45 | 45         |
| 4 | 2  | BHBM-N2B  | 277 | 130 | 25 | 250 | 94  | 160 | 150 | 225 | 110 | 294 | 118 | 185            | 145 | 120 | 562 | 50             | 15             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | 125 | 55 | 14 | 8  | 7 | 4   | 45 | 49         |
| 5 | 2  | BHBM-N3B  | 323 | 160 | 32 | 318 | 135 | 173 | 180 | 260 | 135 | 354 | 126 | 257            | 192 | 140 | 698 | 60             | 20             | 230 | 300 | 25 | 25 | M8 | 153 | 60 | 14 | 10 | 8 | 5   | 0  | 86         |




〔図1〕



B形  
寸法  
横  
BHHM


〔図2〕




| 項 | 図番 | 形 式      | A   | C   | D  | DB  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J1  | JH  | K   | L   | L1 | L2 | M   | N   | P  | R  | S  | T   | V  | d  | b  | h | t | α  | 重 量<br>(kg) |
|---|----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|---|---|----|-------------|
| 1 | 1  | BHHM-N5B | 473 | 160 | 32 | 322 | 135 | 212 | 180 | 260 | 135 | 354 | 144 | 257 | 192 | 140 | 756 | 60 | 20 | 230 | 300 | 25 | 25 | M8 | 153 | 60 | 14 | 10 | 8 | 5 | 45 | 102         |
| 2 | 2  | BHHM-N8B | 520 | 180 | 40 | 386 | 135 | 212 | 150 | 310 | 160 | 419 | 144 | 280 | 215 | 170 | 902 | 70 | 16 | 200 | 350 | 25 | 25 | M8 | 185 | 75 | 14 | 12 | 8 | 5 | 0  | 160         |

(mm)





| 項 | 形式       | A   | C   | D  | DB  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S   | T   | V  | W  | d  | b  | h | t   | 重量(kg) |
|---|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|---|-----|--------|
| 1 | BHHM-10B | 620 | 240 | 45 | 457 | 176 | 251 | 260 | 400 | 180 | 522 | 232 | 212 | 1035 | 90             | 20             | 310 | 450 | 25 | 35 | M10 | 208 | 90 | 70 | 22 | 14 | 9 | 5.5 | 241    |
| 2 | BHHM-15B | 655 | 270 | 50 | 560 | 176 | 324 | 180 | 500 | 199 | 599 | 205 | 265 | 1200 | 100            | 30             | 230 | 550 | 25 | 40 | M12 | 209 | 95 | 50 | 22 | 14 | 9 | 5.5 | 365    |




(注) 共通台板の据付面は加工しておりません、加工の必要がある場合は座板を付けますのでC<sub>1</sub>、R<sub>1</sub>寸法が変更となります。


| 項 | 形式          | A   | C <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | D  | DB  | DH  | DM  | E <sub>1</sub> | F <sub>1</sub> | Q <sub>1</sub> | G <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> | J   | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M <sub>1</sub> | α° | N <sub>1</sub> | N <sub>2</sub> | V <sub>1</sub> | P <sub>1</sub> | R <sub>1</sub> | S   | T   | d <sub>1</sub> | b  | h  | t | Y | 重量(kg) |
|---|-------------|-----|----------------|----------------|----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----|----|---|---|--------|
| 1 | BHHM-20B-BP | 684 | 440            | 84             | 55 | 640 | 222 | 375 | 500            | 630            | 20             | 267            | 836            | 305 | 261 | 325 | 1341 | 120            | 30             | 1160           | 15 | 670            | 690            | 100            | 80             | 8              | M12 | 232 | 22             | 16 | 10 | 6 | 5 | 635    |
| 2 | BHHM-30B-BP | 684 | 440            | 84             | 55 | 640 | 222 | 375 | 500            | 630            | 20             | 267            | 836            | 305 | 261 | 325 | 1379 | 120            | 30             | 1160           | 15 | 670            | 690            | 100            | 80             | 8              | M12 | 232 | 22             | 16 | 10 | 6 | 5 | 670    |



〔圖 1〕



〔圖 2〕




(注) 5項のみバイエルケースに  
フィンが付きます。


|   |    |                |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |                |     |     |     |                |                |     |     |    |    |    |     |    |    | (mm) |   |     |          |            |
|---|----|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|------|---|-----|----------|------------|
| 項 | 図番 | 形 式            | A   | C   | D  | DB  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S  | T   | V  | d  | b    | h | t   | $\alpha$ | 重量<br>(kg) |
| 1 | 1  | GHHBMN02B-G10  | 309 | 100 | 22 | 194 | 94  | 124 | 85  | 165 | 207 | 240 | 85  | 145            | 105 | 98  | 485 | 40             | 12             | 113 | 190 | 14 | 18 | M6 | 217 | 40 | 11 | 6    | 6 | 3.5 | 0        | 28         |
| 2 | 1  | GHHBMN05B-G10  | 309 | 100 | 22 | 194 | 94  | 124 | 85  | 165 | 207 | 240 | 85  | 145            | 105 | 98  | 505 | 40             | 12             | 113 | 190 | 14 | 18 | M6 | 217 | 40 | 11 | 6    | 6 | 3.5 | 0        | 29         |
| 3 | 2  | GHHBMN 1 B-G20 | 446 | 130 | 28 | 250 | 94  | 148 | 150 | 225 | 279 | 294 | 114 | 185            | 145 | 120 | 678 | 58             | 16             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | 294 | 55 | 14 | 8    | 7 | 4   | 0        | 57         |
| 4 | 2  | GHHBMN 2 B-G20 | 446 | 130 | 28 | 250 | 94  | 160 | 150 | 225 | 279 | 294 | 118 | 185            | 145 | 120 | 731 | 58             | 16             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | 294 | 55 | 14 | 8    | 7 | 4   | 45       | 61         |
| 5 | 2  | GHHBMN 3 B-G30 | 481 | 160 | 35 | 318 | 135 | 173 | 180 | 260 | 293 | 354 | 126 | 257            | 192 | 140 | 857 | 70             | 20             | 230 | 300 | 25 | 25 | M8 | 311 | 60 | 14 | 10   | 8 | 5   | 0        | 115        |



[図 1]






[図 2]



|   |    |              |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |                |     |     |      |                |                |     |     |    |    |     |     |     |                |                |    |    | (mm) |     |    |            |
|---|----|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----|----|------|-----|----|------------|
| 項 | 図番 | 形 式          | A   | C   | D  | DB  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S   | T   | V   | W <sub>1</sub> | W <sub>2</sub> | d  | b  | h    | t   | α  | 重量<br>(kg) |
| 1 | 1  | GHHBMN5B-G30 | 631 | 160 | 35 | 322 | 135 | 212 | 180 | 260 | 293 | 354 | 144 | 257            | 192 | 140 | 914  | 70             | 20             | 230 | 300 | 25 | 25 | M8  | 311 | 60  | —              | —              | 14 | 10 | 8    | 5   | 45 | 131        |
| 2 | 2  | GHHBMN8B-G40 | 737 | 225 | 50 | 395 | 135 | 212 | 280 | 300 | 176 | 476 | 144 | 280            | 215 | 170 | 1119 | 100            | 20             | 340 | 400 | 30 | 27 | M10 | 402 | 100 | 80             | 110            | 22 | 14 | 9    | 5.5 | 0  | 233        |








| 項 | 形 式          | A   | C   | D  | DB  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S   | T   | V  | W  | d  | b  | h  | t | 重量(kg) |
|---|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|---|--------|
| 1 | GHHBM10B-G50 | 870 | 250 | 55 | 470 | 176 | 251 | 300 | 520 | 200 | 539 | 232 | 212 | 1285 | 120            | 26             | 360 | 570 | 30 | 35 | M12 | 458 | 62 | 70 | 22 | 16 | 10 | 6 | 336    |
| 2 | GHHBM15B-G60 | 936 | 320 | 65 | 560 | 176 | 394 | 350 | 620 | 210 | 658 | 205 | 265 | 1481 | 150            | 20             | 430 | 700 | 40 | 50 | M12 | 490 | 90 | 90 | 28 | 18 | 11 | 7 | 515    |

(mm)

B形  
寸法  
横

GHHBM




(注) 共通台板の据付面は加工しておりません、加工の必要がある場合は座板を付けますのでC<sub>1</sub>、R<sub>1</sub>寸法が変更となります。

| 項 | 形 式             | A    | C <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | D  | DB  | DH  | DM  | E <sub>1</sub> | F <sub>1</sub> | Q <sub>1</sub> | G <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M <sub>1</sub> | J   | α° | N <sub>1</sub> | N <sub>2</sub> | V <sub>1</sub> | P <sub>1</sub> | R <sub>1</sub> | S   | T   | d <sub>1</sub> | b  | h  | t | Y | 重量(kg) |
|---|-----------------|------|----------------|----------------|----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|------|----------------|----------------|----------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----|----|---|---|--------|
| 1 | GHHBM20B-G70-BP | 1087 | 485            | 107            | 85 | 640 | 222 | 375 | 685            | 700            | 25             | 280            | 886            | 261 | 325 | 1745 | 160            | 35             | 1560           | 305 | 15 | 750            | 790            | 125            | 95             | 9              | M16 | 635 | 26             | 22 | 14 | 9 | 5 | 955    |
| 2 | GHHBM30B-G70-BP | 1087 | 485            | 107            | 85 | 640 | 222 | 375 | 685            | 700            | 25             | 280            | 886            | 261 | 325 | 1783 | 160            | 35             | 1560           | 305 | 15 | 750            | 790            | 125            | 95             | 9              | M16 | 635 | 26             | 22 | 14 | 9 | 5 | 990    |


(mm)




〔図 1〕



〔図 2〕




〔図 3〕




|   |    |          |     |    |                |     |     |     |     |     |     |                |     |     |     |                |                |                |                |     |     |    |    |    |                |     |    |    |    |                |   |                |     |                | (mm)       |  |
|---|----|----------|-----|----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|----------------|-----|----|----|----|----------------|---|----------------|-----|----------------|------------|--|
| 項 | 図番 | 形 式      | C   | D  | D <sub>1</sub> | DB  | DH  | E   | F   | G   | H   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | M   | N   | P  | R  | S  | S <sub>1</sub> | T   | V  | d  | b  | b <sub>1</sub> | h | h <sub>1</sub> | t   | t <sub>1</sub> | 重量<br>(kg) |  |
| 1 | 1  | BHH-N02B | 100 | 19 | 16             | 194 | 94  | 85  | 165 | 102 | 240 | 145            | 105 | 98  | 258 | 40             | —              | 30             | —              | 113 | 190 | 14 | 18 | —  | —              | 112 | 40 | 11 | 6  | 5              | 6 | 5              | 3.5 | 3              | 19         |  |
| 2 | 1  | BHH-N05B | 100 | 19 | 16             | 194 | 94  | 85  | 165 | 102 | 240 | 145            | 105 | 98  | 258 | 40             | —              | 30             | —              | 113 | 190 | 14 | 18 | —  | —              | 112 | 40 | 11 | 6  | 5              | 6 | 5              | 3.5 | 3              | 19         |  |
| 3 | 2  | BHH-N1B  | 130 | 25 | 20             | 258 | 94  | 150 | 225 | 110 | 294 | 185            | 145 | 120 | 357 | 50             | 15             | 40             | 12             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | M6             | 125 | 55 | 14 | 8  | 6              | 7 | 6              | 4   | 3.5            | 39         |  |
| 4 | 2  | BHH-N2B  | 130 | 25 | 20             | 258 | 94  | 150 | 225 | 110 | 294 | 185            | 145 | 120 | 357 | 50             | 15             | 40             | 12             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | M6             | 125 | 55 | 14 | 8  | 6              | 7 | 6              | 4   | 3.5            | 39         |  |
| 5 | 2  | BHH-N3B  | 160 | 32 | 28             | 318 | 135 | 180 | 260 | 135 | 354 | 257            | 192 | 140 | 414 | 60             | 20             | 40             | 16             | 230 | 300 | 25 | 25 | M8 | M8             | 153 | 60 | 14 | 10 | 8              | 8 | 7              | 5   | 4              | 65         |  |
| 6 | 2  | BHH-N5B  | 160 | 32 | 28             | 318 | 135 | 180 | 260 | 135 | 354 | 257            | 192 | 140 | 414 | 60             | 20             | 40             | 16             | 230 | 300 | 25 | 25 | M8 | M8             | 153 | 60 | 14 | 10 | 8              | 8 | 7              | 5   | 4              | 65         |  |
| 7 | 3  | BHH-N8B  | 180 | 40 | 28             | 386 | 135 | 150 | 310 | 160 | 419 | 280            | 215 | 170 | 474 | 70             | 16             | 45             | 16             | 200 | 350 | 25 | 25 | M8 | M8             | 185 | 75 | 14 | 12 | 8              | 8 | 7              | 5   | 4              | 98         |  |



〔図1〕



〔図2〕



(mm)


| 項 | 図番 | 形 式      | C   | D  | DB  | DH  | E   | F   | G   | H   | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S   | T   | V   | W   | d  | b  | h  | t   | 重量<br>(kg) |
|---|----|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------------|
| 1 | 1  | BHHK-10B | 240 | 45 | 455 | 176 | 260 | 400 | 180 | 522 | 232 | 212 | 536 | 90             | 20             | 310 | 450 | 25 | 35 | M10 | 208 | 90  | 70  | 22 | 14 | 9  | 5.5 | 165        |
| 2 | 1  | BHHK-15B | 270 | 50 | 544 | 176 | 180 | 500 | 199 | 599 | 205 | 265 | 540 | 100            | 30             | 330 | 550 | 25 | 40 | M12 | 209 | 95  | 50  | 22 | 14 | 9  | 5.5 | 195        |
| 3 | 1  | BHHK-20B | 330 | 55 | 640 | 222 | 280 | 630 | 217 | 726 | 261 | 325 | 684 | 120            | 30             | 330 | 680 | 25 | 50 | M12 | 232 | 150 | 100 | 22 | 16 | 10 | 6   | 340        |
| 4 | 1  | BHHK-30B | 330 | 55 | 640 | 222 | 280 | 630 | 217 | 726 | 261 | 325 | 684 | 120            | 30             | 330 | 680 | 25 | 50 | M12 | 232 | 150 | 100 | 22 | 16 | 10 | 6   | 340        |
| 5 | 2  | BHHP-10B | 240 | 45 | 455 | 176 | 260 | 400 | 180 | 522 | 232 | 212 | 540 | 90             | 20             | 310 | 450 | 25 | 35 | M10 | 208 | 90  | 70  | 22 | 14 | 9  | 5.5 | 165        |
| 6 | 2  | BHHP-15B | 270 | 50 | 544 | 176 | 180 | 500 | 199 | 599 | 205 | 265 | 633 | 100            | 30             | 330 | 550 | 25 | 40 | M12 | 209 | 95  | 50  | 22 | 14 | 9  | 5.5 | 210        |
| 7 | 2  | BHHP-20B | 330 | 55 | 640 | 222 | 280 | 630 | 217 | 726 | 261 | 325 | 789 | 120            | 30             | 330 | 680 | 25 | 50 | M12 | 232 | 150 | 100 | 22 | 16 | 10 | 6   | 360        |
| 8 | 2  | BHHP-30B | 330 | 55 | 640 | 222 | 280 | 630 | 217 | 726 | 261 | 325 | 789 | 120            | 30             | 330 | 680 | 25 | 50 | M12 | 232 | 150 | 100 | 22 | 16 | 10 | 6   | 360        |

| カップリング駆動形 |    |     |   |    |     |     |
|-----------|----|-----|---|----|-----|-----|
| 形 式       | 図番 | Lc  | Y | da | db  | do  |
| BHHK-10B  | 1  | 130 | 4 | 15 | 125 | 80  |
| BHHK-15B  | 1  | 130 | 4 | 30 | 160 | 100 |
| BHHK-20B  | 1  | 150 | 5 | 35 | 200 | 120 |
| BHHK-30B  | 1  | 150 | 5 | 35 | 200 | 120 |



| V ブ ー リ 駆 動 形 |    |     |     |        |    |         |
|---------------|----|-----|-----|--------|----|---------|
| 形 式           | 図番 | DO  | DP  | VP     | VQ | Vブーリ仕様  |
| BHHP-10B      | 2  | 251 | 240 | 19×2   | 14 | B 形 3 溝 |
| BHHP-15B      | 2  | 314 | 300 | 25.5×2 | 17 | C 形 3 溝 |
| BHHP-20B      | 2  | 369 | 350 | 37×2   | 24 | D 形 3 溝 |
| BHHP-30B      | 2  | 369 | 350 | 37×2   | 24 | D 形 3 溝 |





出力軸軸端まで1125 5 220






カップリング駆動形



断面AA



潤滑油出口詳細図



(注) 1. 潤滑……強制給油を行なう為に潤滑油冷却装置を附属します。

2. 潤滑油冷却装置仕様

(1) 電動機

全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格E種絶縁

0.75kW×4P 200V 50/60Hz 220V 60Hz

(2) オイルポンプ

形式…TOP-212HB

吐出量…18/21.6 ℓ/min (1500/1800 rpm)

(3) 圧力計

呼び……A ⑮ T3/8×75×2

目盛……0~2kgf/cm<sup>2</sup>

(4) オイルフィルター

形式……KAF-150C (≠80)

口径……φ58, 軸長150

(5) 冷却器

形式……SHC-310P2S

一般工業用水用

耐圧……管外(油): 常用圧力10kgf/cm<sup>2</sup>

試験圧力15kgf/cm<sup>2</sup>

管内(水): 常用圧力 5kgf/cm<sup>2</sup>

試験圧力10kgf/cm<sup>2</sup>

(6) 重量75kg


(7) バイエル無段変速機本体と潤滑油冷却装置の間の配管は含みません。

(mm)


| カップリング駆動形 |          |        |
|-----------|----------|--------|
| 項         | 形 式      | 重量(kg) |
| 1         | BHHP-50B | 860    |
| 2         | BHHP-75B | 920    |

| V ブ ー リ 駆 動 形 |          |       |     |      |        |    |        |        |
|---------------|----------|-------|-----|------|--------|----|--------|--------|
| 項             | 形 式      | DO    | DP  | L    | VP     | VQ | Vブーリ仕様 | 重量(kg) |
| 3             | BHHP-50B | 469   | 450 | 1110 | 37×3   | 24 | D形4溝   | 860    |
| 4             | BHHP-75B | 475.4 | 450 | 1125 | 44.5×3 | 28 | E形4溝   | 920    |





| 項 | 形 式      | 重量 kg | 潤滑油冷却装置 |
|---|----------|-------|---------|
| 1 | BHH-100B | 1825  | 図 1     |
| 2 | BHH-150B | 1875  | 図 2     |



潤滑油出口詳細図




図 1. 潤滑油冷却装置 (重量230kg)




図 2. 潤滑油冷却装置 (重量250kg)

(注) 1. 潤滑……強制給油を行なうために潤滑油冷却装置が附属します。


2. 遠隔操作付 (RC)  
パイロットモータ0.4kW×4P 200V  
50/60Hz 220V 60Hz
3. 停止中に変速しない様に電氣的なインターロックをしてください。

4. 潤滑油冷却装置仕様

- (1) 電動機  
全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格, E 種絶縁  
2.2kW×6P 200V 50/60Hz 220V 60Hz
  - (2) オイルポンプ  
形 式……TOP-350HVB-7  
吐出量……65/78 ℓ/min  
(1000/1200rpm)  
レリーフバルブ付(設定圧力7kgf/cm<sup>2</sup>)
  - (3) 圧力計  
呼び……A (1.5) T3/8×75×6  
目盛……0～6kgf/cm<sup>2</sup>
  - (4) オイルフィルター  
形 式……DT-250  
戸外径……φ80, 軸長……250  
60メッシュ
  - (5) 冷却器  
形式……SHC-420P2S  
一般工業用水用  
耐圧……管外(油):常用圧力10kgf/cm<sup>2</sup>  
試験圧力15kgf/cm<sup>2</sup>  
管内(水):常用圧力 5kgf/cm<sup>2</sup>  
試験圧力10kgf/cm<sup>2</sup>
5. バイエル無段変速機本体と潤滑油冷却装置間の配管は含みません。



〔図1〕



〔図2〕





図3. 4項のモータ形状

| 項 | 図番   | 形式        | A   | C  | D  | DB  | DE | DH  | DM  | E   | F   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N | R  | S  | T   | d  | b  | h | t   | α  | β  | 重量<br>(kg) |
|---|------|-----------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|---|----|----|-----|----|----|---|-----|----|----|------------|
| 1 | 1    | BVFM-N05B | 199 | 5  | 19 | —   | 5  | 94  | 124 | 200 | 225 | 85  | 145            | 105 | 98  | 395 | 35             | —              | 170 | 6 | 12 | —  | 107 | 11 | 6  | 6 | 3.5 | 0  | 30 | 26         |
| 2 | 1    | BVFM-N1B  | 275 | 2  | 25 | —   | 5  | 94  | 148 | 290 | 330 | 114 | 185            | 145 | 120 | 507 | 47             | 15             | 250 | 6 | 13 | M8 | 123 | 14 | 8  | 7 | 4   | 45 | 30 | 51         |
| 3 | 1    | BVFM-N2B  | 275 | 2  | 25 | —   | 5  | 94  | 160 | 290 | 330 | 119 | 185            | 145 | 120 | 560 | 47             | 15             | 250 | 6 | 13 | M8 | 123 | 14 | 8  | 7 | 4   | 0  | 30 | 55         |
| 4 | 2, 3 | BVFM-N3B  | 293 | 30 | 32 | —   | 5  | 135 | 173 | 315 | 350 | 126 | 257            | 192 | 140 | 698 | 58             | 20             | 280 | 6 | 15 | M8 | 123 | 14 | 10 | 8 | 5   | 0  | 30 | 84         |
| 5 | 2    | BVFM-N5B  | 443 | 30 | 32 | 322 | 5  | 135 | 212 | 315 | 350 | 144 | 257            | 192 | 140 | 756 | 58             | 20             | 280 | 6 | 15 | M8 | 123 | 14 | 10 | 8 | 5   | 45 | 30 | 100        |

注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。






B形  
寸法  
立  
BVFM

| 項 | 形 式      | A   | C  | D  | DB  | DE | DH  | DM  | E   | F   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N | OM  | OP  | R  | S  | T   | d  | b  | h | t | α° | 重量 (kg) |
|---|----------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|---|-----|-----|----|----|-----|----|----|---|---|----|---------|
| 1 | BVFM-N8B | 504 | 43 | 40 | 386 | 6  | 135 | 212 | 410 | 450 | 144 | 280            | 215 | 170 | 929 | 70             | 16             | 370 | 6 | 368 | 225 | 21 | M8 | 169 | 18 | 12 | 8 | 5 | 30 | 200     |


注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。



〔図1〕




〔図2〕



| 項 | 図番  | 形 式            | A   | C  | D  | DB  | DE | DH  | DM  | E   | F   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N | R  | S  | T   | d  | b  | h | t   | $\alpha$ | $\beta$ | 重量<br>(kg) |
|---|-----|----------------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|---|----|----|-----|----|----|---|-----|----------|---------|------------|
| 1 | 1   | GVFBMN05B-G10  | 266 | 43 | 22 | —   | 4  | 94  | 124 | 165 | 200 | 85  | 145            | 105 | 98  | 505 | 35             | 12             | 130 | 4 | 12 | M6 | 174 | 11 | 6  | 6 | 3.5 | 0        | 45      | 30         |
| 2 | 1   | GVFBMN 1 B-G20 | 388 | 58 | 28 | —   | 5  | 94  | 148 | 260 | 290 | 114 | 185            | 145 | 120 | 678 | 50             | 16             | 225 | 6 | 15 | M8 | 236 | 14 | 8  | 7 | 4   | 45       | 30      | 57         |
| 3 | 1   | GVFBMN 2 B-G20 | 388 | 58 | 28 | —   | 5  | 94  | 160 | 260 | 290 | 119 | 185            | 145 | 120 | 731 | 50             | 16             | 225 | 6 | 15 | M8 | 236 | 14 | 8  | 7 | 4   | 0        | 30      | 61         |
| 4 | 2,3 | GVFBMN 3 B-G30 | 403 | 78 | 35 | —   | 6  | 135 | 173 | 355 | 400 | 126 | 257            | 192 | 140 | 857 | 60             | 20             | 320 | 6 | 20 | M8 | 233 | 18 | 10 | 8 | 5   | 0        | 30      | 135        |
| 5 | 2   | GVFBMN 5 B-G30 | 553 | 78 | 35 | 322 | 6  | 135 | 212 | 355 | 400 | 144 | 257            | 192 | 140 | 914 | 60             | 20             | 320 | 6 | 20 | M8 | 233 | 18 | 10 | 8 | 5   | 45       | 30      | 151        |

注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。






| 項 形 式 |              | A   | C  | D  | DB  | DE | DH  | DM  | E   | F   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N | OM  | OP  | R  | S   | T   | d  | b  | h | t   | α°   | 重量 (kg) |
|-------|--------------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|------|----------------|----------------|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|----|----|---|-----|------|---------|
| 1     | GVFBMN8B-G40 | 639 | 98 | 50 | 386 | 5  | 135 | 212 | 400 | 450 | 144 | 280            | 215 | 170 | 1119 | 90             | 20             | 350 | 8 | 368 | 277 | 22 | M10 | 304 | 22 | 14 | 9 | 5.5 | 22.5 | 252     |


注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。





(mm)


| 項 | 形 式            | A   | BE  | C   | D  | DB  | H   | DH | DM  | E  | F   | G   | J  | J <sub>1</sub> | JH  | K  | L   | M   | N   | P  | Q    | R  | T  | V  | d  | b | h | t | ℓ  | 重量<br>(kg) |
|---|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----------------|-----|----|-----|-----|-----|----|------|----|----|----|----|---|---|---|----|------------|
| 1 | CHHBMN02B-4095 | 142 | 171 | 100 | 28 | 194 | 240 | 94 | 124 | 85 | 165 | 210 | 85 | 145            | 105 | 98 | 489 | 113 | 190 | 14 | 12.5 | 18 | 79 | 40 | 11 | 8 | 7 | 4 | 35 | 32         |
| 2 | CHHBMN02B-4105 | 156 | 171 | 100 | 28 | 194 | 240 | 94 | 124 | 85 | 165 | 224 | 85 | 145            | 105 | 98 | 503 | 113 | 190 | 14 | 12.5 | 18 | 79 | 40 | 11 | 8 | 7 | 4 | 35 | 34         |
| 3 | CHHBMN05B-4095 | 142 | 171 | 100 | 28 | 194 | 240 | 94 | 124 | 85 | 165 | 210 | 85 | 145            | 105 | 98 | 509 | 113 | 190 | 14 | 12.5 | 18 | 79 | 40 | 11 | 8 | 7 | 4 | 35 | 33         |
| 4 | CHHBMN05B-4105 | 156 | 171 | 100 | 28 | 194 | 240 | 94 | 124 | 85 | 165 | 224 | 85 | 145            | 105 | 98 | 523 | 113 | 190 | 14 | 12.5 | 18 | 79 | 40 | 11 | 8 | 7 | 4 | 35 | 35         |



(mm)

| 項 | 形 式            | A   | BE  | C   | D  | H   | DB  | DC  | DH | DM  | E   | F   | G  | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | M   | N   | P  | Q  | R  | T  | V  | d  | b  | h | t | ℓ  | α  | 重量<br>(kg) |
|---|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|------------|
| 1 | CHHBMN05B-4115 | 186 | 168 | 120 | 38 | 260 | —   | 204 | 94 | 124 | 115 | 190 | 82 | 85  | 145            | 105 | 98  | 550 | 155 | 230 | 20 | 20 | 15 | 76 | 55 | 14 | 10 | 8 | 5 | 55 | 0  | 47         |
| 2 | CHHBMN 1B-4115 | 186 | 233 | 120 | 38 | 284 | 250 | 204 | 94 | 148 | 115 | 190 | 82 | 114 | 185            | 145 | 120 | 651 | 155 | 230 | 20 | 20 | 15 | 81 | 55 | 14 | 10 | 8 | 5 | 55 | 0  | 69         |
| 3 | CHHBMN 2B-4115 | 186 | 233 | 120 | 38 | 284 | 250 | 204 | 94 | 160 | 115 | 190 | 82 | 118 | 185            | 145 | 120 | 704 | 155 | 230 | 20 | 20 | 15 | 81 | 55 | 14 | 10 | 8 | 5 | 55 | 45 | 73         |





| 項 | 形式            | A   | BE  | C   | D  | DC  | DH | DM  | E   | F   | G   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | H   | K   | L   | M   | N   | P  | Q  | R  | S   | T  | V  | d  | b  | h  | t   | ℓ  | ℓ <sub>2</sub> | α  | 重量<br>(kg) |
|---|---------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----------------|----|------------|
| 1 | CHHBMN1B-4135 | 240 | 234 | 150 | 50 | 230 | 94 | 148 | 145 | 290 | 100 | 114 | 185            | 145 | 314 | 120 | 706 | 195 | 330 | 25 | 20 | 22 | M10 | 82 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 70 | 18             | 0  | 86         |
| 2 | CHHBMN2B-4135 | 240 | 234 | 150 | 50 | 230 | 94 | 160 | 145 | 290 | 100 | 118 | 185            | 145 | 314 | 120 | 744 | 195 | 330 | 25 | 20 | 22 | M10 | 82 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 70 | 18             | 45 | 90         |
| 3 | CHHBMN1B-4145 | 260 | 234 | 150 | 50 | 230 | 94 | 148 | 145 | 290 | 120 | 114 | 185            | 145 | 314 | 120 | 726 | 195 | 330 | 25 | 20 | 22 | M10 | 82 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 90 | 18             | 0  | 87         |
| 4 | CHHBMN2B-4145 | 260 | 234 | 150 | 50 | 230 | 94 | 160 | 145 | 290 | 120 | 118 | 185            | 145 | 314 | 120 | 779 | 195 | 330 | 25 | 20 | 22 | M10 | 82 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 90 | 18             | 45 | 91         |
| 5 | CHHBMN2B-4165 | 308 | 250 | 160 | 60 | 300 | 94 | 160 | 150 | 370 | 139 | 118 | 185            | 145 | 324 | 120 | 843 | 238 | 410 | 44 | 20 | 25 | M10 | 98 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 90 | 18             | 45 | 131        |

〔図1〕





図2. 1、2項のモータ形状


| 項 | 図番   | 形式            | A   | BE  | C   | D  | DC  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | M   | N   | P  | Q  | R  | S   | T   | V  | d  | b  | h  | t   | ℓ   | ℓ <sub>2</sub> | α  | 重量<br>(kg) |
|---|------|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----------------|----|------------|
| 1 | 1, 2 | CHHBMN3B-4165 | 308 | 273 | 160 | 60 | 300 | 135 | 173 | 150 | 370 | 139 | 354 | 126 | 257            | 192 | 140 | 956  | 238 | 410 | 44 | 20 | 25 | M10 | 103 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 90  | 18             | 0  | 166        |
| 2 | 1, 2 | CHHBMN3B-4175 | 352 | 280 | 200 | 70 | 340 | 135 | 173 | 275 | 380 | 125 | 394 | 126 | 257            | 192 | 140 | 1007 | 335 | 430 | 30 | 25 | 30 | M12 | 110 | 80 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 90  | 24             | 0  | 208        |
| 3 | 1    | CHHBMN5B-4165 | 308 | 423 | 160 | 60 | 300 | 135 | 212 | 150 | 370 | 139 | 354 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1014 | 238 | 410 | 44 | 20 | 25 | M10 | 103 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 90  | 18             | 45 | 182        |
| 4 | 1    | CHHBMN5B-4175 | 352 | 430 | 200 | 70 | 340 | 135 | 212 | 275 | 380 | 125 | 394 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1065 | 335 | 430 | 30 | 25 | 30 | M12 | 110 | 80 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 90  | 24             | 45 | 224        |
| 5 | 1    | CHHBMN5B-4185 | 389 | 437 | 220 | 80 | 370 | 135 | 212 | 320 | 420 | 145 | 414 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1109 | 380 | 470 | 30 | 25 | 30 | M12 | 117 | 85 | 22 | 22 | 14 | 9   | 110 | 24             | 45 | 258        |





(mm)


| 項 | 形式            | A   | BE  | C   | D  | DC  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | M   | N   | P  | Q  | R  | S   | T   | V  | d  | b  | h  | t   | ℓ   | ℓ <sub>2</sub> | 重量<br>(kg) |
|---|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----------------|------------|
| 1 | CHHBMN8B-4175 | 352 | 466 | 200 | 70 | 340 | 135 | 212 | 275 | 380 | 125 | 439 | 144 | 280            | 215 | 170 | 1200 | 335 | 430 | 30 | 25 | 30 | M12 | 131 | 80 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 90  | 24             | 283        |
| 2 | CHHBMN8B-4185 | 389 | 466 | 220 | 80 | 370 | 135 | 212 | 320 | 420 | 145 | 459 | 144 | 280            | 215 | 170 | 1237 | 380 | 470 | 30 | 25 | 30 | M12 | 131 | 85 | 22 | 22 | 14 | 9   | 110 | 24             | 317        |
| 3 | CHHBMN8B-4195 | 465 | 475 | 250 | 95 | 430 | 135 | 212 | 380 | 480 | 170 | 489 | 144 | 280            | 215 | 170 | 1322 | 440 | 530 | 30 | 25 | 35 | M20 | 140 | 90 | 26 | 25 | 14 | 9   | 135 | 34             | 395        |




(mm)

| 項 | 形式            | A   | BE  | C   | D  | DB  | DC  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | JH  | K   | L    | M   | N   | P  | Q  | R  | S   | T   | V  | d  | b  | h  | t | ℓ   | ℓ <sub>2</sub> | 重量<br>(kg) |
|---|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|---|-----|----------------|------------|
| 1 | CHHBM10B-4185 | 389 | 543 | 220 | 80 | 457 | 370 | 176 | 251 | 320 | 420 | 145 | 502 | 185 | 232 | 212 | 1347 | 380 | 470 | 30 | 25 | 30 | M12 | 131 | 85 | 22 | 22 | 14 | 9 | 110 | 24             | 400        |
| 2 | CHHBM10B-4195 | 465 | 543 | 250 | 95 | 457 | 430 | 176 | 251 | 380 | 480 | 170 | 532 | 185 | 232 | 212 | 1422 | 440 | 530 | 30 | 25 | 35 | M20 | 131 | 90 | 26 | 25 | 14 | 9 | 135 | 34             | 461        |





(注) 本体を据付後、モータ支持板 (B部) の固定を行ってください。



B~

B形  
寸法  
横  
CHHBM

(mm)


| 項 | 形 式           | A   | BE  | C   | D   | DB  | DC  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S   | T   | V   | d  | b  | h  | t  | C <sub>1</sub> | E <sub>1</sub> | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> | M <sub>1</sub> | R <sub>1</sub> | R <sub>2</sub> | d <sub>1</sub> | 重量<br>(kg) |
|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | CHHBM15B-4215 | 526 | 585 | 265 | 110 | 560 | 485 | 176 | 324 | 395 | 480 | 210 | 575 | 232 | 205 | 265 | 1656 | 165            | 34             | 475 | 580 | 40 | 40 | M20 | 139 | 110 | 26 | 28 | 16 | 10 | 265            | 494            | 120            | 150            | 35             | 6              | 30             | 12             | 728        |
| 2 | CHHBM15B-4225 | 566 | 581 | 280 | 120 | 560 | 526 | 176 | 324 | 420 | 540 | 230 | 610 | 232 | 205 | 265 | 1692 | 165            | 34             | 520 | 620 | 50 | 40 | M20 | 135 | 115 | 33 | 32 | 18 | 11 | 280            | 485            | 120            | 150            | 35             | 6              | 30             | 12             | 789        |

## 支持台・支持棒について


バイエル・サイクロ可変減速機は、負荷時の振動を配慮してモータ支持台・支持棒を付属出荷いたします。据付時の補助として使用願います。

### 1. サイクロ減速機部の据付完了後、下記要領により、モータ支持台の固定を行ってください。



- (1) 連結カバーのフランジ部下面のM12ネジ穴にモータ支持台、及びM12ナットを組込んだ支持棒をねじ込んでください。



- (2) 下側のM12ナットを弛め、モータ支持台をM10ボルト2本で軽く仮締めしてください。




- (3) 上側のM12ナットをモータ支持台に当たるまで締め付け後、下側のM12ナットで固定してください。最後にモータ支持台取付ボルトを増締めし、固定してください。



### 2. M12ナットを締過ぎますと、連結カバー部に無理な力が掛かりますので注意してください。







(mm)

| 項 | 形 式            | BE  | CF  | D  | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | DH | DM  | E  | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | M  | N | P | T   | d  | b  | h | t | ℓ  | 重 量<br>(kg) |
|---|----------------|-----|-----|----|----------------|----------------|----------------|----|-----|----|-----|----------------|-----|-----|-----|----|---|---|-----|----|----|---|---|----|-------------|
| 1 | CVVBMN05B-4095 | 171 | 94  | 28 | 160            | 134            | 110            | 94 | 124 | 9  | 85  | 145            | 105 | 98  | 509 | 48 | 4 | 3 | 172 | 11 | 8  | 7 | 4 | 35 | 38          |
| 2 | CVVBMN05B-4105 | 171 | 108 | 28 | 160            | 134            | 110            | 94 | 124 | 9  | 85  | 145            | 105 | 98  | 525 | 48 | 4 | 3 | 186 | 11 | 8  | 7 | 4 | 35 | 40          |
| 3 | CVVBMN05B-4115 | 168 | 117 | 38 | 210            | 180            | 140            | 94 | 124 | 13 | 85  | 145            | 105 | 98  | 550 | 69 | 6 | 4 | 193 | 11 | 10 | 8 | 5 | 55 | 41          |
| 4 | CVVBMN1B-4115  | 233 | 117 | 38 | 210            | 180            | 140            | 94 | 148 | 13 | 125 | 185            | 145 | 120 | 651 | 69 | 6 | 4 | 198 | 11 | 10 | 8 | 5 | 55 | 65          |
| 5 | CVVBMN2B-4115  | 233 | 117 | 38 | 210            | 180            | 140            | 94 | 160 | 13 | 139 | 185            | 145 | 120 | 704 | 69 | 6 | 4 | 198 | 11 | 10 | 8 | 5 | 55 | 69          |




注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。



〔図1〕




〔図2〕



| 項  | 図番  | 形 式           | BE  | CF  | D  | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | DH  | DM  | E  | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | M   | N | P | S   | T   | d  | b  | h  | t   | ℓ   | ℓ <sub>2</sub> | α    | 重量<br>(kg) |
|----|-----|---------------|-----|-----|----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|-----|----------------|-----|-----|------|-----|---|---|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----------------|------|------------|
| 1  | 1   | CVVBMN1B-4135 | 234 | 164 | 50 | 260            | 230            | 200            | 94  | 148 | 15 | 125 | 185            | 145 | 120 | 706  | 76  | 6 | 4 | M10 | 246 | 11 | 14 | 9  | 5.5 | 61  | 18             | 30   | 84         |
| 2  | 1   | CVVBMN1B-4145 | 234 | 164 | 50 | 260            | 230            | 200            | 94  | 148 | 15 | 125 | 185            | 145 | 120 | 726  | 96  | 6 | 4 | M10 | 246 | 11 | 14 | 9  | 5.5 | 81  | 18             | 30   | 85         |
| 3  | 1   | CVVBMN2B-4135 | 234 | 164 | 50 | 260            | 230            | 200            | 94  | 160 | 15 | 139 | 185            | 145 | 120 | 759  | 76  | 6 | 4 | M10 | 246 | 11 | 14 | 9  | 5.5 | 61  | 18             | 30   | 88         |
| 4  | 1   | CVVBMN2B-4145 | 234 | 164 | 50 | 260            | 230            | 200            | 94  | 160 | 15 | 139 | 185            | 145 | 120 | 779  | 96  | 6 | 4 | M10 | 246 | 11 | 14 | 9  | 5.5 | 81  | 18             | 30   | 89         |
| 5  | 1   | CVVBMN2B-4165 | 250 | 219 | 60 | 340            | 310            | 270            | 94  | 160 | 20 | 139 | 185            | 145 | 120 | 843  | 89  | 6 | 4 | M10 | 317 | 11 | 18 | 11 | 7   | 80  | 18             | 30   | 124        |
| 6  | 2,3 | CVVBMN3B-4165 | 273 | 219 | 60 | 340            | 310            | 270            | 135 | 173 | 20 | 139 | 257            | 192 | 140 | 956  | 89  | 6 | 4 | M10 | 322 | 11 | 18 | 11 | 7   | 80  | 18             | 30   | 159        |
| 7  | 2,3 | CVVBMN3B-4175 | 280 | 258 | 70 | 400            | 360            | 316            | 135 | 173 | 22 | 139 | 257            | 192 | 140 | 1007 | 94  | 8 | 5 | M12 | 368 | 14 | 20 | 12 | 7.5 | 84  | 24             | 22.5 | 196        |
| 8  | 2   | CVVBMN5B-4165 | 423 | 219 | 60 | 340            | 310            | 270            | 135 | 212 | 20 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1014 | 89  | 6 | 4 | M10 | 322 | 11 | 18 | 11 | 7   | 80  | 18             | 30   | 175        |
| 9  | 2   | CVVBMN5B-4175 | 430 | 258 | 70 | 400            | 360            | 316            | 135 | 212 | 22 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1065 | 94  | 8 | 5 | M12 | 368 | 14 | 20 | 12 | 7.5 | 84  | 24             | 22.5 | 209        |
| 10 | 2   | CVVBMN5B-4185 | 437 | 279 | 80 | 430            | 390            | 345            | 135 | 212 | 22 | 144 | 257            | 192 | 140 | 1109 | 110 | 8 | 5 | M12 | 396 | 18 | 22 | 14 | 9   | 100 | 24             | 22.5 | 240        |

注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。





(mm)

| 項 | 形 式           | BE  | CF  | D  | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | DH  | DM  | E  | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | M   | N  | OM  | OP  | P | S   | T   | d  | b  | h  | t   | ℓ   | ℓ <sub>2</sub> | α  | 重量<br>(kg) |
|---|---------------|-----|-----|----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|-----|----------------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|---|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----------------|----|------------|
| 1 | CVVBMN8B-4175 | 515 | 258 | 70 | 400            | 360            | 316            | 135 | 212 | 22 | 147 | 280            | 215 | 170 | 1249 | 94  | 8  | 368 | 225 | 5 | M12 | 438 | 14 | 20 | 12 | 7.5 | 84  | 24             | 0  | 305        |
| 2 | CVVBMN8B-4185 | 515 | 279 | 80 | 430            | 390            | 345            | 135 | 212 | 22 | 147 | 280            | 215 | 170 | 1286 | 110 | 8  | 368 | 225 | 5 | M12 | 459 | 18 | 22 | 14 | 9   | 100 | 24             | 0  | 332        |
| 3 | CVVBMN8B-4195 | 515 | 320 | 95 | 490            | 450            | 400            | 135 | 212 | 30 | 147 | 280            | 215 | 170 | 1362 | 145 | 12 | 368 | 225 | 6 | M20 | 500 | 18 | 25 | 14 | 9   | 125 | 34             | 15 | 403        |

注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。



# 10. D形(NDシリーズ) バイエル無段変速機の選定

## ■標準仕様

## ■選定

- 選定手順●選定例
- 負荷係数
- 出力トルク●入力容量線図
- 出力回転数範囲●出力回転方向

## ■選定表

## ■寸法図





# D形標準仕様

## ●標準機種

| 項 目     | 標 準 機 種                    |
|---------|----------------------------|
| 設 置 場 所 | 屋内（塵埃の少ない水のかからない場所）        |
| 周 囲 温 度 | -10℃～40℃                   |
| 周 囲 湿 度 | 85%以下                      |
| 高 度     | 標高1000m以下                  |
| 雰 囲 気   | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気がないこと        |
| 取 付 方 向 | 水平取付（横形）<br>垂直取付（立形） 出力軸下向 |
| 変 速 操 作 | ハンドル付                      |
| 潤 滑 方 式 | 油浴式（指定油使用のこと）              |
| 塗 装 色   | マンセン10B 5/3                |

## ●標準機種モータ

| 項 目              | 標 準 仕 様                |                     |
|------------------|------------------------|---------------------|
| 容 量 範 囲          | 0.4kW×4極～7.5kW×4極      |                     |
| 外 被 構 造          | 全閉外扇形                  |                     |
| 電 源              | 200V 50/60Hz 220V 60Hz |                     |
| 絶 縁              | 絶縁 極数                  | 4                   |
|                  | E種                     | 0.4kW               |
|                  | B種                     | 0.75～7.5kW          |
| 時 間 定 格          | 連続                     |                     |
| 端 子 箱 位 置        | 負荷側より見て左側              |                     |
| 口 出 線<br>（ラ グ 式） | 口出線 極数                 | 4                   |
|                  | 3本                     | 0.2～7.5kW<br>（直入始動） |
| 規 格              | JIS準拠                  |                     |

# D形選定

## ●D形バイエル無段変速機の選定手順

| 選 定 手 順                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 選 定 例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>実伝達トルクの確認</div> <div>↓</div> <div>負荷係数の確認（130ページ）</div> <div>↓</div> <div>等価トルクの算出<br/>等価トルク＝実伝達トルク×負荷係数</div> <div>↓</div> <div>必要出力回転数の確認</div> <div>↓</div> <div>基準形、サイクロ減速機付（減速比）の選定（132ページ）</div> <div>↓</div> <div>選定表へ（133～143ページ）</div> <div>↓</div> <div>出力回転数のチェック</div> <div>↓</div> <div>等価トルクのチェック</div> <div>↓</div> <div>機種の決定</div> <div>↓</div> <div>形式の決定（17ページ）</div> <div>↓</div> <div>寸法の確認（144～150ページ）</div> <div>↓</div> <div>ラジアル・スラスト荷重のチェック（179～181ページ）</div> <div>↓</div> <div>潤滑方式の確認（171～172ページ）</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 負荷特性：トルク一定</li><li>● 実伝達トルク：3kgf・m</li><li>● 負荷条件：均一荷重 1日10時間運転<br/>負荷係数＝1.0</li><li>● 等価トルク＝3×1.0＝3kgf・m</li><li>● 必要出力回転数：150～800rpm</li><li>● 電源周波数：50Hz</li><li>● 必要出力回転数範囲より、基準形を選定</li><li>● 必要出力回転数の高速側（800rpm）で<br/>等価算出トルク（3kgf・m）を許容できる<br/>機種を選定</li></ul> <div>↓</div> <div>N5D</div> |



D形バイエル無段変速機は均一荷重、1日10時間の運転条件のもとに設計されています。したがって一般のほとんどの用途には、そのままご使用いただいて差支えありませんが、使用機械の負荷条件によっては、次の負荷係数を見込む必要があります。

負荷係数

| 負荷条件<br>運転時間 | 均一荷重 | 軽衝撃荷重 | 重衝撃荷重 |
|--------------|------|-------|-------|
| ～10時間／日      | 1.0  | 1.3   | 1.6※  |
| 24時間／日       | 1.1  | 1.5   | 2.0※  |


※衝撃のピーク値が150%をこえる場合には、  
ご照会ください。

下記のような特殊な条件で運転される場合には、それぞれの負荷条件に応じた負荷係数を見込む必要がありますのでご照会ください。

- (1) 始動停止が頻繁な場合
- (2) 負荷GD<sup>2</sup>が大きい場合
- (3) 負荷変動が大きい場合
- (4) 急激な停止を伴う場合

特に負荷GD<sup>2</sup>が大きい場合は、クッションスタートが必要となる場合がありますのでご照会ください。

■D形出力トルク線図






- D形バイエル無段変速機の選定にあたっては左図出力トルク線図をご利用ください。
- 各速度比における許容入力容量は、頁の入力容量線図に示すとおり、出力回転数が低下するにしがって低下します。
- 入力回転数が標準入力回転数以下でご使用の場合は許容入力容量が次のとおり変ります。  
許容入力容量(kW)＝  
標準入力容量 ×  $\frac{\text{使用入力回転数}}{\text{標準入力回転数}}$
- 入力回転数が標準入力回転数以上または、500rpm以下でご使用の場合は、ご照会ください。
- 必要な出力回転数範囲に応じて、132頁のD形バイエル無段変速機・出力回転数範囲表から適当な機種をご選定ください。

D形  
広変速範囲形



## ■D形入力容量線図



## Vプーリ選定表

### ●両軸形のVプーリ駆動について


両軸形の機種をプーリ駆動する場合には、入力軸には、右表のプーリより径の大きなプーリを取付けてください。

| バイエル<br>枠 番 | プーリ<br>呼び 径 | 形式 | 溝数 |
|-------------|-------------|----|----|
| N05D        | 125         | A  | 1  |
| N1D         | 150         | A  | 1  |
| N2D         | 150         | A  | 2  |
| N3D         | 180         | A  | 2  |
| N5D         | 180         | B  | 2  |
| N8D         | 224         | B  | 3  |
| N10D        | 224         | B  | 3  |

(注) プーリ形式の詳細はJIS B 1854およびJIS B 1855をご参照ください。



■D形出力回転数範囲、出力回転方向



(注) 上表以外にもさらに大きな減速比のものも製作しています。

D形  
広変速範囲形



# 選定表

## D形バイエル基準形

0.4～7.5kW

| 標準入力回転数 rpm |                        |            |           |      | 1500     |         |      |             | 1800     |         |      |             |      |
|-------------|------------------------|------------|-----------|------|----------|---------|------|-------------|----------|---------|------|-------------|------|
| 出力回転数 rpm   |                        |            |           |      | 90～900   |         |      |             | 108～1080 |         |      |             |      |
| 周波数 Hz      |                        |            |           |      | 50       |         |      |             | 60       |         |      |             |      |
| 電動機         | 形式                     |            |           |      | 変速範囲     | 入力容量 kW |      | 出力トルク kgf・m |          | 入力容量 kW |      | 出力トルク kgf・m |      |
| kW×P        | 横形                     | 寸法図頁       | 立形        | 寸法図頁 |          | 最低速     | 最高速  | 最低速         | 最高速      | 最低速     | 最高速  | 最低速         | 最高速  |
| 0.4 ×4      | BHHM-N05D<br>BHH -N05D | 145<br>146 | —         | —    | 0.06～0.6 | 0.17    | 0.4  | 1.2         | 0.35     | 0.17    | 0.4  | 0.97        | 0.29 |
| 0.75 ×4     | BHHM-N1D<br>BHH -N1D   | 145<br>146 | BVFM-N1D  | 147  | 0.06～0.6 | 0.31    | 0.75 | 2.2         | 0.65     | 0.31    | 0.75 | 1.8         | 0.54 |
| 1.5 ×4      | BHHM-N2D<br>BHH -N2D   | 145<br>146 | BVFM-N2D  | 147  | 0.06～0.6 | 0.62    | 1.5  | 4.4         | 1.3      | 0.62    | 1.5  | 3.6         | 1.1  |
| 2.2 ×4      | BHHM-N3D<br>BHH -N3D   | 145<br>146 | BVFM-N3D  | 147  | 0.06～0.6 | 0.91    | 2.2  | 6.4         | 1.9      | 0.91    | 2.2  | 5.3         | 1.6  |
| 3.7 ×4      | BHHM-N5D<br>BHH -N5D   | 145<br>146 | BVFM-N5D  | 147  | 0.06～0.6 | 1.5     | 3.7  | 11          | 3.2      | 1.5     | 3.7  | 9.0         | 2.7  |
| 5.5 ×4      | BHHM-N8D<br>BHH -N8D   | 145<br>146 | BVFM-N8D  | 147  | 0.06～0.6 | 2.3     | 5.5  | 16          | 4.8      | 2.3     | 5.5  | 13          | 4.0  |
| 7.5 ×4      | BHHM-N10D<br>BHH -N10D | 145<br>146 | BVFM-N10D | 147  | 0.06～0.6 | 3.1     | 7.5  | 22          | 6.5      | 3.1     | 7.5  | 18          | 5.4  |

(注) 1. 入力回転数について

- 電動機標準入力回転数以上の入力回転数でご使用の場合は、ご紹介ください。
- 電動機標準入力回転数以下の入力回転数でご使用の場合は、許容入力容量が次のとおり変わりますので許容入力容量以内でご使用下さい。

$$\text{許容入力容量(kW)} = \text{標準入力容量} \times \frac{\text{使用入力回転数}}{\text{標準入力回転数(1500)}}$$

2. 出力回転数について

上表の出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。4%～8%のスリップがあるものとしてお選びください。

3. 形式記号については17ページをご参照ください。



# 選定表 D形バイエル・サイクロ可変減速機 (1段形)

減速比 6, 8

0.4~5.5kW

| 減速比     |     | 6      |  |        |  | 8      |  |        |  |
|---------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   | rpm | 15~150 |  | 18~180 |  | 11~112 |  | 13~135 |  |
| 周波数     | Hz  | 50     |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電 動 機   | 形 式                              |            |                |     | 入力容量kW   |      | 出力M <sup>2</sup> kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力M <sup>2</sup> kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力M <sup>2</sup> kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力M <sup>2</sup> kgf・m |     |
|---------|----------------------------------|------------|----------------|-----|----------|------|------------------------|-----|--------|------|------------------------|-----|--------|------|------------------------|-----|--------|------|------------------------|-----|
|         | kW×P                             | 横 形        | 寸法<br>図貫       | 立 形 | 寸法<br>図貫 | 最低速  | 最高速                    | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速                    | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速                    | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速                    | 最低速 |
| 0.4 ×4  | CHHBMN05D-4095<br>CHHB N05D-4095 | 148<br>149 | —              | —   | 0.17     | 0.4  | 6.4                    | 1.9 | 0.17   | 0.4  | 5.4                    | 1.6 | 0.13   | 0.4  | 6.8                    | 2.6 | 0.16   | 0.4  | 6.8                    | 2.1 |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1D -4095<br>CHHB N1D -4095 | 148<br>149 | CVVBMN1D -4095 | 150 | 0.18     | 0.75 | 7.2                    | 3.6 | 0.22   | 0.75 | 7.2                    | 3.0 | 0.13   | 0.75 | 6.8                    | 4.8 | 0.16   | 0.75 | 6.8                    | 4.0 |
| 1.5 ×4  | CHHBMN2D -4135<br>CHHB N2D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN2D -4135 | 150 | 0.62     | 1.5  | 24                     | 7.2 | 0.62   | 1.5  | 20                     | 6.0 | 0.62   | 1.5  | 32                     | 9.6 | 0.62   | 1.5  | 27                     | 8.0 |
| 2.2 ×4  | CHHBMN3D -4135<br>CHHB N3D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN3D -4135 | 150 | 0.91     | 2.2  | 35                     | 11  | 0.91   | 2.2  | 30                     | 8.8 | 0.91   | 2.2  | 47                     | 14  | 0.91   | 2.2  | 39                     | 12  |
| 3.7 ×4  | CHHBMN5D -4165<br>CHHB N5D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN5D -4165 | 150 | —        | —    | —                      | —   | —      | —    | —                      | —   | 1.5    | 3.7  | 80                     | 24  | 1.5    | 3.7  | 66                     | 20  |
| 5.5 ×4  | CHHBMN8D -4165<br>CHHB N8D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN8D -4165 | 150 | —        | —    | —                      | —   | —      | —    | —                      | —   | 2.3    | 5.5  | 120                    | 35  | 2.3    | 5.5  | 99                     | 29  |

減速比 11, 13

0.4~7.5kW

| 減速比     |     | 11     |  |        |  | 13     |  |        |  |
|---------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   | rpm | 8.2~82 |  | 9.8~98 |  | 6.9~69 |  | 8.3~83 |  |
| 周波数     | Hz  | 50     |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電 動 機   | 形 式                              |            |                | 入力容量kW |          | 出力M <sup>2</sup> kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力M <sup>2</sup> kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力M <sup>2</sup> kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力M <sup>2</sup> kgf・m |     |     |
|---------|----------------------------------|------------|----------------|--------|----------|------------------------|-----|--------|------|------------------------|-----|--------|------|------------------------|-----|--------|------|------------------------|-----|-----|
|         | kW×P                             | 横 形        | 寸法<br>図貫       | 立 形    | 寸法<br>図貫 | 最低速                    | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速                    | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速                    | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速                    | 最高速 |     |
| 0.4 ×4  | CHHBMN05D-4095<br>CHHB N05D-4095 | 148<br>149 | —              | —      | 0.12     | 0.4                    | 8.8 | 3.5    | 0.15 | 0.4                    | 8.8 | 2.9    | 0.12 | 0.4                    | 9.8 | 4.2    | 0.14 | 0.4                    | 9.8 | 3.5 |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1D -4095<br>CHHB N1D -4095 | 148<br>149 | CVVBMN1D -4095 | 150    | 0.12     | 0.75                   | 8.8 | 6.6    | 0.15 | 0.75                   | 8.8 | 5.5    | 0.12 | 0.75                   | 9.8 | 7.8    | 0.14 | 0.75                   | 9.8 | 6.5 |
| 1.5 ×4  | CHHBMN2D -4135<br>CHHB N2D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN2D -4135 | 150    | 0.62     | 1.5                    | 44  | 13     | 0.62 | 1.5                    | 37  | 11     | 0.62 | 1.5                    | 52  | 16     | 0.62 | 1.5                    | 44  | 13  |
| 2.2 ×4  | CHHBMN3D -4135<br>CHHB N3D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN3D -4135 | 150    | 0.91     | 2.2                    | 65  | 19     | 0.91 | 2.2                    | 54  | 16     | 0.91 | 2.2                    | 77  | 23     | 0.91 | 2.2                    | 64  | 19  |
| 3.7 ×4  | CHHBMN5D -4165<br>CHHB N5D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN5D -4165 | 150    | 1.5      | 3.7                    | 110 | 33     | 1.5  | 3.7                    | 91  | 27     | 1.5  | 3.7                    | 130 | 39     | 1.5  | 3.7                    | 110 | 32  |
| 5.5 ×4  | CHHBMN8D -4165<br>CHHB N8D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN8D -4165 | 150    | 2.2      | 5.5                    | 155 | 49     | 2.3  | 5.5                    | 135 | 40     | 2.2  | 5.5                    | 185 | 57     | 2.3  | 5.5                    | 160 | 48  |
| 7.5 ×4  | CHHBMN10D-4175<br>CHHB N10D-4175 | 148<br>149 | CVVBMN10D-4175 | 150    | 3.1      | 7.5                    | 220 | 66     | 3.1  | 7.5                    | 185 | 55     | 3.1  | 7.5                    | 260 | 78     | 3.1  | 7.5                    | 220 | 65  |

減速比 15, 17

0.4~7.5kW

| 減速比     |     | 15     |  |        |  | 17     |  |        |  |
|---------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   | rpm | 6.0~60 |  | 7.2~72 |  | 5.3~53 |  | 6.4~64 |  |
| 周波数     | Hz  | 50     |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電 動 機   | 形 式                              |            |                | 入力容量kW |      | 出力M/kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf・m |     |     |
|---------|----------------------------------|------------|----------------|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|-----|
|         | 横 形                              | 寸法図貫       | 立 形            | 寸法図貫   | 最低速  | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速       | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速       |     |     |
| 0.4 ×4  | CHHBMN05D-4095<br>CHHB N05D-4095 | 148<br>149 | —              | —      | 0.11 | 0.4       | 11  | 4.8    | 0.13 | 0.4       | 11  | 4.0    | 0.10 | 0.4       | 11  | 5.5    | 0.12 | 0.4       | 11  | 4.5 |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1D -4095<br>CHHB N1D -4095 | 148<br>149 | CVVBMN1D -4095 | 150    | 0.11 | 0.75      | 11  | 9.0    | 0.13 | 0.75      | 11  | 7.5    | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —   |
|         | CHHBMN1D -4105<br>CHHB N1D -4105 | 148<br>149 | CVVBMN1D -4105 | 150    | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | —      | 0.24 | 0.75      | 26  | 10     | 0.28 | 0.75      | 26  | 8.5 |
| 1.5 ×4  | CHHBMN2D -4135<br>CHHB N2D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN2D -4135 | 150    | 0.62 | 1.5       | 60  | 18     | 0.62 | 1.5       | 50  | 15     | 0.62 | 1.5       | 69  | 20     | 0.62 | 1.5       | 57  | 17  |
| 2.2 ×4  | CHHBMN3D -4135<br>CHHB N3D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN3D -4135 | 150    | 0.80 | 2.2       | 78  | 26     | 0.91 | 2.2       | 74  | 22     | 0.70 | 2.2       | 78  | 30     | 0.85 | 2.2       | 78  | 25  |
| 3.7 ×4  | CHHBMN5D -4165<br>CHHB N5D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN5D -4165 | 150    | 1.5  | 3.7       | 150 | 44     | 1.5  | 3.7       | 125 | 37     | 1.5  | 3.7       | 170 | 50     | 1.5  | 3.7       | 140 | 42  |
| 5.5 ×4  | CHHBMN8D -4165<br>CHHB N8D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN8D -4165 | 150    | 1.9  | 5.5       | 185 | 66     | 2.3  | 5.5       | 185 | 55     | 1.7  | 5.5       | 185 | 75     | 2.0  | 5.5       | 185 | 62  |
| 7.5 ×4  | CHHBMN10D-4175<br>CHHB N10D-4175 | 148<br>149 | CVVBMN10D-4175 | 150    | 2.9  | 7.5       | 280 | 90     | 3.1  | 7.5       | 250 | 75     | 2.5  | 7.5       | 280 | 100    | 3.0  | 7.5       | 280 | 85  |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。4~8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。

D形  
選定  
横立  
基準  
1段  
6, 8  
11, 13  
15, 17



# 選定表 D形バイエル・サイクロ可変減速機 (1段形)

減速比 21, 25

0.4~7.5kW

| 減速比     |  |  | 21  |  |        |  | 25     |  |        |  |
|---------|--|--|-----|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 |  |  | rpm |  | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  |
| 出力回転数   |  |  | rpm |  | 4.3~43 |  | 5.1~51 |  | 3.6~36 |  |
| 周波数     |  |  | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50     |  |

| 電動機      | 形                                |            | 式              | 寸法<br>mm | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     |
|----------|----------------------------------|------------|----------------|----------|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|
|          | 横形                               | 寸法<br>mm   |                |          | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 |
| 0.4 × 4  | CHHBMN05D-4095<br>CHHB N05D-4095 | 148<br>149 | —              | —        | 0.08   | 0.4  | 11        | 6.7 | 0.10   | 0.4  | 11        | 5.6 | 0.07   | 0.4  | 11        | 8.0 | 0.08   | 0.4  | 11        | 6.7 |
| 0.75 × 4 | CHHBMN1D -4105<br>CHHB N1D -4105 | 148<br>149 | CVVBMN1D -4105 | 150      | 0.19   | 0.75 | 26        | 13  | 0.23   | 0.75 | 26        | 11  | 0.16   | 0.75 | 26        | 15  | 0.19   | 0.75 | 26        | 13  |
| 1.5 × 4  | CHHBMN2D -4135<br>CHHB N2D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN2D -4135 | 150      | 0.57   | 1.5  | 78        | 25  | 0.62   | 1.5  | 71        | 21  | 0.48   | 1.5  | 78        | 30  | 0.57   | 1.5  | 78        | 25  |
| 2.2 × 4  | CHHBMN3D -4135<br>CHHB N3D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN3D -4135 | 150      | 0.57   | 2.2  | 78        | 37  | 0.68   | 2.2  | 78        | 31  | 0.48   | 2.2  | 78        | 44  | 0.57   | 2.2  | 78        | 37  |
| 3.7 × 4  | CHHBMN5D -4165<br>CHHB N5D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN5D -4165 | 150      | 1.4    | 3.7  | 185       | 62  | 1.5    | 3.7  | 175       | 52  | 1.1    | 3.7  | 185       | 74  | 1.4    | 3.7  | 185       | 62  |
| 5.5 × 4  | CHHBMN8D -4165<br>CHHB N8D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN8D -4165 | 150      | 1.4    | 5.5  | 185       | 93  | 1.6    | 5.5  | 185       | 77  | 1.1    | 5.5  | 185       | 110 | 1.4    | 5.5  | 185       | 92  |
| 7.5 × 4  | CHHBMN10D-4175<br>CHHB N10D-4175 | 148<br>149 | CVVBMN10D-4175 | 150      | 2.0    | 7.5  | 280       | 125 | 2.5    | 7.5  | 280       | 105 | 1.7    | 7.5  | 280       | 150 | 2.1    | 7.5  | 280       | 125 |

減速比 29, 35

0.4~7.5kW

| 減速比     |  |  | 29  |  |        |  | 35     |  |        |  |
|---------|--|--|-----|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 |  |  | rpm |  | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  |
| 出力回転数   |  |  | rpm |  | 3.1~31 |  | 3.7~37 |  | 2.6~26 |  |
| 周波数     |  |  | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50     |  |

| 電動機      | 形                                |            | 式              | 寸法<br>mm | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     |
|----------|----------------------------------|------------|----------------|----------|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|
|          | 横形                               | 寸法<br>mm   |                |          | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 |
| 0.4 × 4  | CHHBMN05D-4095<br>CHHB N05D-4095 | 148<br>149 | —              | —        | 0.07   | 0.4  | 12        | 9.3 | 0.08   | 0.4  | 12        | 7.7 | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
|          | CHHBMN05D-4105<br>CHHB N05D-4105 | 148<br>149 | —              | —        | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | 0.11   | 0.4  | 26        | 11  | 0.14   | 0.4  | 26        | 9.4 |
| 0.75 × 4 | CHHBMN1D -4105<br>CHHB N1D -4105 | 148<br>149 | CVVBMN1D -4105 | 150      | 0.14   | 0.75 | 26        | 17  | 0.17   | 0.75 | 26        | 15  | 0.11   | 0.75 | 26        | 21  | 0.14   | 0.75 | 26        | 18  |
| 1.5 × 4  | CHHBMN2D -4135<br>CHHB N2D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN2D -4135 | 150      | 0.41   | 1.5  | 78        | 35  | 0.50   | 1.5  | 78        | 29  | 0.34   | 1.5  | 78        | 42  | 0.41   | 1.5  | 78        | 35  |
| 2.2 × 4  | CHHBMN3D -4135<br>CHHB N3D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN3D -4135 | 150      | 0.41   | 2.2  | 78        | 51  | 0.50   | 2.2  | 78        | 43  | 0.34   | 2.2  | 78        | 62  | 0.41   | 2.2  | 78        | 51  |
| 3.7 × 4  | CHHBMN5D -4165<br>CHHB N5D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN5D -4165 | 150      | 0.98   | 3.7  | 185       | 86  | 1.2    | 3.7  | 185       | 72  | 0.81   | 3.7  | 185       | 105 | 0.97   | 3.7  | 185       | 87  |
| 5.5 × 4  | CHHBMN8D -4165<br>CHHB N8D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN8D -4165 | 150      | 0.98   | 5.5  | 185       | 130 | 1.2    | 5.5  | 185       | 105 | 0.81   | 5.5  | 185       | 155 | 0.97   | 5.5  | 185       | 130 |
| 7.5 × 4  | CHHBMN10D-4175<br>CHHB N10D-4175 | 148<br>149 | CVVBMN10D-4175 | 150      | 1.5    | 7.5  | 280       | 175 | 1.8    | 7.5  | 280       | 145 | 1.2    | 7.5  | 280       | 210 | 1.5    | 7.5  | 280       | 175 |

減速比 43, 51

0.4~7.5kW

| 減速比     |  |  | 43  |  |        |  | 51     |  |        |  |
|---------|--|--|-----|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 |  |  | rpm |  | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  |
| 出力回転数   |  |  | rpm |  | 2.1~21 |  | 2.5~25 |  | 1.8~18 |  |
| 周波数     |  |  | Hz  |  | 50     |  | 60     |  | 50     |  |

| 電動機      | 形                                |            | 式              | 寸法<br>mm | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     | 入力容量kW |      | 出力M/kgf·m |     |
|----------|----------------------------------|------------|----------------|----------|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|
|          | 横形                               | 寸法<br>mm   |                |          | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速       | 最高速 |
| 0.4 × 4  | CHHBMN05D-4105<br>CHHB N05D-4105 | 148<br>149 | —              | —        | 0.09   | 0.4  | 26        | 14  | 0.11   | 0.4  | 26        | 11  | 0.08   | 0.4  | 26        | 16  | 0.09   | 0.4  | 26        | 14  |
| 0.75 × 4 | CHHBMN1D -4115<br>CHHB N1D -4115 | 148<br>149 | CVVBMN1D -4115 | 150      | 0.19   | 0.75 | 52        | 26  | 0.22   | 0.75 | 52        | 22  | 0.16   | 0.75 | 52        | 31  | 0.19   | 0.75 | 52        | 26  |
| 1.5 × 4  | CHHBMN2D -4135<br>CHHB N2D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN2D -4135 | 150      | 0.28   | 1.5  | 78        | 52  | 0.33   | 1.5  | 78        | 43  | 0.23   | 1.5  | 78        | 61  | 0.28   | 1.5  | 78        | 51  |
| 2.2 × 4  | CHHBMN3D -4135<br>CHHB N3D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN3D -4135 | 150      | 0.28   | 2.2  | 78        | 76  | 0.33   | 2.2  | 78        | 63  | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   |
|          | CHHBMN3D -4165<br>CHHB N3D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN3D -4165 | 150      | —      | —    | —         | —   | —      | —    | —         | —   | 0.56   | 2.2  | 185       | 90  | 0.67   | 2.2  | 185       | 75  |
| 3.7 × 4  | CHHBMN5D -4165<br>CHHB N5D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN5D -4165 | 150      | 0.66   | 3.7  | 185       | 130 | 0.79   | 3.7  | 185       | 105 | 0.56   | 3.7  | 185       | 150 | 0.67   | 3.7  | 185       | 125 |
| 5.5 × 4  | CHHBMN8D -4175<br>CHHB N8D -4175 | 148<br>149 | CVVBMN8D -4175 | 150      | 1.0    | 5.5  | 280       | 190 | 1.2    | 5.5  | 280       | 160 | 0.84   | 5.5  | 280       | 225 | 1.0    | 5.5  | 280       | 185 |
| 7.5 × 4  | CHHBMN10D-4185<br>CHHB N10D-4185 | 148<br>149 | CVVBMN10D-4185 | 150      | 1.5    | 7.5  | 415       | 260 | 1.8    | 7.5  | 415       | 215 | 1.2    | 7.5  | 415       | 305 | 1.5    | 7.5  | 415       | 255 |



# 選定表 D形バイエル・サイクロ可変減速機 (1段形)

減速比 59, 71

0.4~7.5kW

| 減速比     |     | 59     |  |        |  | 71     |  |        |  |
|---------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500   |  | 1800   |  | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   | rpm | 1.5~15 |  | 1.8~18 |  | 1.3~13 |  | 1.5~15 |  |
| 周波数     | Hz  | 50     |  | 60     |  | 50     |  | 60     |  |

| 電 動 機   | 形 式                              |            |                 |          | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     |
|---------|----------------------------------|------------|-----------------|----------|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|
| kW×P    | 横 形                              | 寸法<br>図質   | 立 形             | 寸法<br>図質 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 |
| 0.4 ×4  | CHHBMN05D-4105<br>CHHB N05D-4105 | 148<br>149 | —               | —        | 0.07   | 0.4  | 26         | 19  | 0.08   | 0.4  | 26         | 16  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   |
|         | CHHBMN05D-4115<br>CHHB N05D-4115 | 148<br>149 | —               | —        | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 0.11   | 0.4  | 52         | 23  | 0.14   | 0.4  | 52         | 19  |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1D -4115<br>CHHB N1D -4115 | 148<br>149 | CVVBMN1D -4115  | 150      | 0.14   | 0.75 | 52         | 35  | 0.16   | 0.75 | 52         | 30  | 0.11   | 0.75 | 52         | 43  | 0.13   | 0.75 | 52         | 36  |
| 1.5 ×4  | CHHBMN2D -4135<br>CHHB N2D -4135 | 148<br>149 | CVVBMN2D -4135  | 150      | 0.20   | 1.5  | 78         | 71  | 0.24   | 1.5  | 78         | 59  | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   |
|         | CHHBMN2D -4145<br>CHHB N2D -4145 | 148<br>149 | CVVBMN2D -4145  | 150      | —      | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 0.23   | 1.5  | 105        | 85  | 0.27   | 1.5  | 105        | 71  |
| 2.2 ×4  | CHHBMN3D -4165<br>CHHB N3D -4165 | 148<br>149 | CVVBMN3D -4165* | 150      | 0.48   | 2.2  | 185        | 105 | 0.58   | 2.2  | 185        | 87  | 0.40   | 2.2  | 185        | 125 | 0.48   | 2.2  | 185        | 105 |
| 3.7 ×4  | CHHBMN5D -4175<br>CHHB N5D -4175 | 148<br>149 | CVVBMN5D -4175  | 150      | 0.73   | 3.7  | 280        | 175 | 0.87   | 3.7  | 280        | 145 | 0.61   | 3.7  | 280        | 210 | 0.73   | 3.7  | 280        | 175 |
| 5.5 ×4  | CHHBMN8D -4185<br>CHHB N8D -4185 | 148<br>149 | CVVBMN8D -4185  | 150      | 1.1    | 5.5  | 415        | 260 | 1.3    | 5.5  | 415        | 215 | 0.90   | 5.5  | 415        | 315 | 1.1    | 5.5  | 415        | 260 |
| 7.5 ×4  | CHHBMN10D-4195<br>CHHB N10D-4195 | 148<br>149 | CVVBMN10D-4195  | 150      | 1.9    | 7.5  | 740        | 355 | 2.3    | 7.5  | 740        | 295 | 1.6    | 7.5  | 740        | 425 | 1.9    | 7.5  | 740        | 355 |

減速比 87

0.4~7.5kW

| 減速比     |     | 87     |  |        |  |
|---------|-----|--------|--|--------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500   |  | 1800   |  |
| 出力回転数   | rpm | 1.0~10 |  | 1.2~12 |  |
| 周波数     | Hz  | 50     |  | 60     |  |

| 電 動 機   | 形 式                              |            |                |     | 入力容量kW   |                                  | 出力Mkgf・m   |     | 入力容量kW |      | 出力Mkgf・m |     |
|---------|----------------------------------|------------|----------------|-----|----------|----------------------------------|------------|-----|--------|------|----------|-----|
|         | kW×P                             | 横 形        | 寸法<br>図質       | 立 形 | 寸法<br>図質 | 最低速                              | 最高速        | 最低速 | 最高速    | 最低速  | 最高速      | 最低速 |
| 0.4 ×4  |                                  |            |                |     |          | CHHBMN05D-4115<br>CHHB N05D-4115 | 148<br>149 | —   | —      | 0.09 | 0.4      | 52  |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1D -4115<br>CHHB N1D -4115 | 148<br>149 | CVVBMN1D -4115 | 150 | 0.09     | 0.75                             | 52         | 52  | 0.11   | 0.75 | 52       | 44  |
| 1.5 ×4  | CHHBMN2D -4165<br>CHHB N2D -4165 | 148<br>149 | —              | —   | 0.33     | 1.5                              | 185        | 105 | 0.39   | 1.5  | 185      | 87  |
| 2.2 ×4  | CHHBMN3D -4165<br>CHHB N3D -4165 | 148<br>149 | —              | —   | 0.33     | 2.2                              | 185        | 155 | 0.39   | 2.2  | 185      | 130 |
| 3.7 ×4  | CHHBMN5D -4185<br>CHHB N5D -4185 | 148<br>149 | CVVBMN5D -4185 | 150 | 0.73     | 3.7                              | 415        | 260 | 0.88   | 3.7  | 415      | 215 |
| 5.5 ×4  | CHHBMN8D -4185<br>CHHB N8D -4185 | 148<br>149 | CVVBMN8D -4185 | 150 | 0.73     | 5.5                              | 415        | 385 | 0.88   | 5.5  | 415      | 320 |
| 7.5 ×4  | CHHBMN10D-4195<br>CHHB N10D-4195 | 148<br>149 | CVVBMN10D-4195 | 150 | 1.3      | 7.5                              | 740        | 525 | 1.6    | 7.5  | 740      | 435 |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。4~8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
 4. \*印のCVVBMN2D-4165については、減速比71は制作していません。

D形  
選定  
1段  
21, 29, 39, 43, 59, 71, 87



# 選定表 D形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 104,121

0.4~7.5kW

| 電動機     |  | 減速比              |                  | 104      |      |            |     |        |      |            |     | 121      |      |            |     |          |      |            |     |
|---------|--|------------------|------------------|----------|------|------------|-----|--------|------|------------|-----|----------|------|------------|-----|----------|------|------------|-----|
|         |  | 標準入力回転数 rpm      |                  | 1500     |      |            |     | 1800   |      |            |     | 1500     |      |            |     | 1800     |      |            |     |
|         |  | 出力回転数 rpm        |                  | 0.87~8.7 |      |            |     | 1.0~10 |      |            |     | 0.74~7.4 |      |            |     | 0.89~8.9 |      |            |     |
|         |  | 周波数 Hz           |                  | 50       |      |            |     | 60     |      |            |     | 50       |      |            |     | 60       |      |            |     |
| kW×P    |  | 形 式              |                  | 入力容量kW   |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW   |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW   |      | 出力トルクkgf・m |     |
|         |  | 横 形              | 立 形              | 最低速      | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速      | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速      | 最高速  | 最低速        | 最高速 |
| 0.4 ×4  |  | CHHBMN05D-4115DB | —                | 0.08     | 0.4  | 52         | 31  | 0.10   | 0.4  | 52         | 26  | 0.07     | 0.4  | 52         | 36  | 0.09     | 0.4  | 52         | 30  |
| 0.75 ×4 |  | CHHBMN1 D-4130DC | CVVBMN1 D-4130DC | 0.10     | 0.75 | 62         | 57  | 0.12   | 0.75 | 62         | 48  | 0.09     | 0.70 | 62         | 62  | 0.10     | 0.75 | 62         | 56  |
|         |  | CHHBMN1 D-4135DC | CVVBMN1 D-4135DC | 0.13     | 0.75 | 78         | 57  | 0.15   | 0.75 | 78         | 48  | 0.11     | 0.75 | 78         | 67  | 0.13     | 0.75 | 78         | 56  |
|         |  | CHHBMN1 D-4160DB | CVVBMN1 D-4160DB | 0.25     | 0.75 | 155        | 57  | 0.30   | 0.75 | 155        | 48  | 0.21     | 0.75 | 155        | 67  | 0.26     | 0.75 | 155        | 56  |
|         |  | CHHBMN1 D-4165DB | CVVBMN1 D-4165DB | 0.30     | 0.75 | 185        | 57  | 0.31   | 0.75 | 160        | 48  | —        | —    | —          | —   | —        | —    | —          | —   |
|         |  | CHHBMN1 D-4170DB | CVVBMN1 D-4170DB | 0.31     | 0.75 | 195        | 57  | —      | —    | —          | —   | 0.29     | 0.75 | 210        | 67  | 0.31     | 0.75 | 185        | 56  |
| 1.5 ×4  |  | CHHBMN2 D-4180DB | CVVBMN2 D-4180DB | 0.53     | 1.5  | 330        | 115 | 0.62   | 1.5  | 320        | 96  | 0.46     | 1.5  | 330        | 135 | 0.55     | 1.5  | 330        | 110 |
|         |  | CHHBMN2 D-4185DB | CVVBMN2 D-4185DB | 0.62     | 1.5  | 385        | 115 | —      | —    | —          | —   | 0.47     | 1.5  | 340        | 135 | 0.56     | 1.5  | 340        | 110 |
|         |  | CHHBMN2 D-4190DB | CVVBMN2 D-4190DB | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 0.62     | 1.5  | 450        | 135 | 0.62     | 1.5  | 375        | 110 |
| 2.2 ×4  |  | CHHBMN3 D-4180DB | CVVBMN3 D-4180DB | 0.53     | 2.2  | 330        | 170 | 0.64   | 2.2  | 330        | 140 | 0.46     | 2.2  | 330        | 195 | 0.55     | 2.2  | 330        | 165 |
|         |  | CHHBMN3 D-4185DB | CVVBMN3 D-4185DB | 0.65     | 2.2  | 405        | 170 | 0.78   | 2.2  | 405        | 140 | 0.47     | 2.2  | 340        | 195 | 0.56     | 2.2  | 340        | 165 |
|         |  | CHHBMN3 D-4190DB | CVVBMN3 D-4190DB | 0.91     | 2.2  | 565        | 170 | 0.91   | 2.2  | 470        | 140 | 0.80     | 2.2  | 580        | 195 | 0.91     | 2.2  | 550        | 165 |
|         |  | CHHBMN3 D-4215DA | CVVBMN3 D-4215DA | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 0.91     | 2.2  | 655        | 195 | —        | —    | —          | —   |
| 3.7 ×4  |  | CHHBMN5 D-4215DB | CVVBMN5 D-4215DB | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 1.0      | 3.7  | 740        | 330 | 1.2      | 3.7  | 740        | 275 |
|         |  | CHHBMN5 D-4225DB | CVVBMN5 D-4225DB | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 1.4      | 3.7  | 980        | 330 | 1.5      | 3.7  | 920        | 275 |
|         |  | CHHBMN5 D-4235DA | CVVBMN5 D-4235DA | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 1.5      | 3.7  | 1100       | 330 | —        | —    | —          | —   |
| 5.5 ×4  |  | CHHBMN8 D-4215DB | CVVBMN8 D-4215DB | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 1.0      | 5.5  | 740        | 490 | 1.2      | 5.5  | 740        | 410 |
|         |  | CHHBMN8 D-4225DB | CVVBMN8 D-4225DB | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 1.4      | 5.5  | 980        | 490 | 1.6      | 5.5  | 980        | 410 |
|         |  | CHHBMN8 D-4235DA | CVVBMN8 D-4235DA | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 1.6      | 5.5  | 1150       | 490 | 1.9      | 5.5  | 1150       | 410 |
|         |  | CHHBMN8 D-4245DA | CVVBMN8 D-4245DA | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 2.0      | 5.5  | 1450       | 490 | 2.3      | 5.5  | 1350       | 410 |
| 7.5 ×4  |  | CHHBMN8 D-4255DA | CVVBMN8 D-4255DA | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 2.3      | 5.5  | 1650       | 490 | —        | —    | —          | —   |
|         |  | CHHBMN10D-4225DB | CVVBMN10D-4225DB | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 1.4      | 7.5  | 980        | 670 | 1.6      | 7.5  | 980        | 555 |
|         |  | CHHBMN10D-4235DB | CVVBMN10D-4235DB | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 1.6      | 7.5  | 1150       | 670 | 1.9      | 7.5  | 1150       | 555 |
|         |  | CHHBMN10D-4245DB | CVVBMN10D-4245DB | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 2.0      | 7.5  | 1450       | 670 | 2.4      | 7.5  | 1450       | 555 |
|         |  | CHHBMN10D-4255DA | CVVBMN10D-4255DA | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 2.6      | 7.5  | 1850       | 670 | 3.1      | 7.5  | 1850       | 555 |
|         |  | CHHBMN10D-4265DA | CVVBMN10D-4265DA | —        | —    | —          | —   | —      | —    | —          | —   | 3.1      | 7.5  | 2250       | 670 | —        | —    | —          | —   |

減速比 143,165

0.4~7.5kW

| 電 動 機   |                  | 減 速 比            |                  | 143           |      |            |     |               |      |            |     | 165           |      |            |      |               |      |      |      |     |    |
|---------|------------------|------------------|------------------|---------------|------|------------|-----|---------------|------|------------|-----|---------------|------|------------|------|---------------|------|------|------|-----|----|
|         |                  | 標 準 入 力 回 転 数    |                  | rpm           |      | 1500       |     | 1800          |      | 1500       |     | 1800          |      |            |      |               |      |      |      |     |    |
|         |                  | 出 力 回 転 数        |                  | rpm           |      | 0.63~6.3   |     | 0.76~7.6      |      | 0.55~5.5   |     | 0.65~6.5      |      |            |      |               |      |      |      |     |    |
|         |                  | 周 波 数            |                  | Hz            |      | 50         |     | 60            |      | 50         |     | 60            |      |            |      |               |      |      |      |     |    |
| 形 式     |                  | 入 力 容 量 kW       |                  | 出 力 トルク kgf・m |      | 入 力 容 量 kW |     | 出 力 トルク kgf・m |      | 入 力 容 量 kW |     | 出 力 トルク kgf・m |      | 入 力 容 量 kW |      | 出 力 トルク kgf・m |      |      |      |     |    |
| k W × P |                  | 横 形              |                  | 立 形           |      | 最低速        | 最高速 | 最低速           | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速           | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速           | 最高速  |      |      |     |    |
| 0.4 ×4  |                  | CHHBMN05D-4115DB |                  | —             |      | 0.06       | 0.4 | 52            | 42   | 0.07       | 0.4 | 52            | 35   | 0.05       | 0.4  | 52            | 49   | 0.06 | 0.4  | 52  | 41 |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1 D-4130DC |                  | CVVBMN1 D-4130DC |               | 0.07 | 0.59       | 62  | 62            | 0.09 | 0.71       | 62  | 62            | 0.06 | 0.51       | 62   | 62            | 0.08 | 0.61 | 62   | 62  |    |
|         | CHHBMN1 D-4135DC |                  | CVVBMN1 D-4135DC |               | 0.09 | 0.74       | 78  | 78            | 0.11 | 0.75       | 78  | 66            | 0.08 | 0.64       | 78   | 78            | 0.09 | 0.75 | 78   | 76  |    |
|         | CHHBMN1 D-4160DB |                  | CVVBMN1 D-4160DB |               | 0.18 | 0.75       | 155 | 79            | 0.22 | 0.75       | 155 | 66            | 0.16 | 0.75       | 155  | 91            | 0.19 | 0.75 | 155  | 76  |    |
|         | CHHBMN1 D-4165DB |                  | CVVBMN1 D-4165DB |               | 0.22 | 0.75       | 185 | 79            | 0.26 | 0.75       | 185 | 66            | 0.19 | 0.75       | 185  | 91            | 0.22 | 0.75 | 185  | 76  |    |
|         | CHHBMN1 D-4170DB |                  | CVVBMN1 D-4170DB |               | 0.27 | 0.75       | 230 | 79            | 0.31 | 0.75       | 220 | 66            | 0.23 | 0.75       | 230  | 91            | 0.28 | 0.75 | 230  | 76  |    |
|         | CHHBMN1 D-4175DB |                  | CVVBMN1 D-4175DB |               | 0.29 | 0.75       | 250 | 79            | —    | —          | —   | —             | 0.28 | 0.75       | 280  | 91            | 0.31 | 0.75 | 255  | 76  |    |
|         | CHHBMN1 D-4180DA |                  | CVVBMN1 D-4180DA |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 0.29 | 0.75       | 290  | 91            | —    | —    | —    | —   |    |
| 1.5 ×4  | CHHBMN2 D-4180DB |                  | CVVBMN2 D-4180DB |               | 0.39 | 1.5        | 330 | 160           | 0.46 | 1.5        | 330 | 130           | 0.33 | 1.5        | 330  | 180           | 0.40 | 1.5  | 330  | 150 |    |
|         | CHHBMN2 D-4185DB |                  | CVVBMN2 D-4185DB |               | 0.47 | 1.5        | 405 | 160           | 0.57 | 1.5        | 405 | 130           | 0.42 | 1.5        | 415  | 180           | 0.50 | 1.5  | 415  | 150 |    |
|         | CHHBMN2 D-4190DB |                  | CVVBMN2 D-4190DB |               | 0.62 | 1.5        | 530 | 160           | 0.62 | 1.5        | 440 | 130           | 0.59 | 1.5        | 580  | 180           | 0.62 | 1.5  | 510  | 150 |    |
|         | CHHBMN2 D-4195DB |                  | CVVBMN2 D-4195DB |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 0.62 | 1.5        | 610  | 180           | —    | —    | —    | —   |    |
| 2.2 ×4  | CHHBMN3 D-4180DB |                  | CVVBMN3 D-4180DB |               | 0.39 | 2.2        | 330 | 230           | 0.46 | 2.2        | 330 | 195           | 0.33 | 2.2        | 330  | 265           | 0.40 | 2.2  | 330  | 225 |    |
|         | CHHBMN3 D-4185DB |                  | CVVBMN3 D-4185DB |               | 0.47 | 2.2        | 405 | 230           | 0.57 | 2.2        | 405 | 195           | 0.42 | 2.2        | 415  | 265           | 0.50 | 2.2  | 415  | 225 |    |
|         | CHHBMN3 D-4190DB |                  | CVVBMN3 D-4190DB |               | 0.68 | 2.2        | 580 | 230           | 0.81 | 2.2        | 580 | 195           | 0.59 | 2.2        | 580  | 265           | 0.70 | 2.2  | 580  | 225 |    |
|         | CHHBMN3 D-4195DB |                  | CVVBMN3 D-4195DB |               | 0.82 | 2.2        | 700 | 230           | 0.91 | 2.2        | 645 | 195           | 0.71 | 2.2        | 700  | 265           | 0.85 | 2.2  | 700  | 225 |    |
|         | CHHBMN3 D-4215DA |                  | CVVBMN3 D-4215DA |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 0.88 | 2.2        | 865  | 265           | 0.91 | 2.2  | 745  | 225 |    |
|         | CHHBMN3 D-4225DA |                  | CVVBMN3 D-4225DA |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 0.91 | 2.2        | 895  | 265           | —    | —    | —    | —   |    |
| 3.7 ×4  | CHHBMN5 D-4215DB |                  | CVVBMN5 D-4215DB |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 0.88 | 3.7        | 865  | 450           | 1.1  | 3.7  | 865  | 375 |    |
|         | CHHBMN5 D-4225DB |                  | CVVBMN5 D-4225DB |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 1.2  | 3.7        | 1150 | 450           | 1.4  | 3.7  | 1150 | 375 |    |
|         | CHHBMN5 D-4235DA |                  | CVVBMN5 D-4235DA |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 1.5  | 3.7        | 1450 | 450           | 1.5  | 3.7  | 1250 | 375 |    |
|         | CHHBMN5 D-4245DA |                  | CVVBMN5 D-4245DA |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 1.5  | 3.7        | 1500 | 450           | —    | —    | —    | —   |    |
| 5.5 ×4  | CHHBMN8 D-4215DB |                  | CVVBMN8 D-4215DB |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 0.88 | 5.5        | 865  | 670           | 1.1  | 5.5  | 865  | 555 |    |
|         | CHHBMN8 D-4225DB |                  | CVVBMN8 D-4225DB |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 1.2  | 5.5        | 1150 | 670           | 1.4  | 5.5  | 1150 | 555 |    |
|         | CHHBMN8 D-4235DA |                  | CVVBMN8 D-4235DA |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 1.5  | 5.5        | 1450 | 670           | 1.8  | 5.5  | 1450 | 555 |    |
|         | CHHBMN8 D-4245DA |                  | CVVBMN8 D-4245DA |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 1.9  | 5.5        | 1850 | 670           | 2.2  | 5.5  | 1850 | 555 |    |
|         | CHHBMN8 D-4255DA |                  | CVVBMN8 D-4255DA |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 2.3  | 5.5        | 2250 | 670           | —    | —    | —    | —   |    |
| 7.5 ×4  | CHHBMN10D-4225DB |                  | CVVBMN10D-4225DB |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 1.2  | 7.5        | 1150 | 910           | 1.4  | 7.5  | 1150 | 760 |    |
|         | CHHBMN10D-4235DB |                  | CVVBMN10D-4235DB |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 1.5  | 7.5        | 1450 | 910           | 1.8  | 7.5  | 1450 | 760 |    |
|         | CHHBMN10D-4245DB |                  | CVVBMN10D-4245DB |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 1.9  | 7.5        | 1850 | 910           | 2.2  | 7.5  | 1850 | 760 |    |
|         | CHHBMN10D-4255DA |                  | CVVBMN10D-4255DA |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 2.4  | 7.5        | 2400 | 910           | 2.9  | 7.5  | 2400 | 760 |    |
|         | CHHBMN10D-4265DA |                  | CVVBMN10D-4265DA |               | —    | —          | —   | —             | —    | —          | —   | —             | 3.1  | 7.5        | 3050 | 910           | 3.1  | 7.5  | 2550 | 760 |    |



# 選定表 D形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 195,231

0.4~7.5kW

| 減速比     |     | 195      |  |          |  | 231      |  |          |  |
|---------|-----|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500     |  | 1800     |  | 1500     |  | 1800     |  |
| 出力回転数   | rpm | 0.46~4.6 |  | 0.55~5.5 |  | 0.39~3.9 |  | 0.47~4.7 |  |
| 周波数     | Hz  | 50       |  | 60       |  | 50       |  | 60       |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |     | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|-----|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速 | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05D-4115DB | —                | 0.04   | 0.36 | 52         | 52   | 0.05   | 0.4  | 52         | 48  | 0.04   | 0.31 | 52         | 52   | 0.05   | 0.37 | 52         | 52   |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 D-4130DC | CVVBMN1 D-4130DC | 0.05   | 0.43 | 62         | 62   | 0.06   | 0.52 | 62         | 62  | 0.04   | 0.36 | 62         | 62   | 0.05   | 0.44 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN1 D-4135DC | CVVBMN1 D-4135DC | 0.07   | 0.54 | 78         | 78   | 0.08   | 0.65 | 78         | 78  | 0.06   | 0.46 | 78         | 78   | 0.07   | 0.55 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN1 D-4160DB | CVVBMN1 D-4160DB | 0.13   | 0.75 | 155        | 110  | 0.16   | 0.75 | 155        | 90  | 0.11   | 0.75 | 155        | 130  | 0.13   | 0.75 | 155        | 105  |
|             | CHHBMN1 D-4165DB | CVVBMN1 D-4165DB | 0.16   | 0.75 | 185        | 110  | 0.19   | 0.75 | 185        | 90  | 0.13   | 0.75 | 185        | 130  | 0.16   | 0.75 | 185        | 105  |
|             | CHHBMN1 D-4170DB | CVVBMN1 D-4170DB | 0.20   | 0.75 | 230        | 110  | 0.24   | 0.75 | 230        | 90  | 0.17   | 0.75 | 230        | 130  | 0.20   | 0.75 | 230        | 105  |
|             | CHHBMN1 D-4175DB | CVVBMN1 D-4175DB | 0.24   | 0.75 | 280        | 110  | 0.29   | 0.75 | 280        | 90  | 0.20   | 0.75 | 280        | 130  | 0.24   | 0.75 | 280        | 105  |
|             | CHHBMN1 D-4180DA | CVVBMN1 D-4180DA | 0.25   | 0.75 | 290        | 110  | 0.30   | 0.75 | 290        | 90  | 0.24   | 0.75 | 330        | 130  | 0.29   | 0.75 | 330        | 105  |
|             | CHHBMN1 D-4185DA | CVVBMN1 D-4185DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —   | 0.29   | 0.75 | 405        | 130  | 0.31   | 0.75 | 355        | 105  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN1 D-4190DA | CVVBMN1 D-4190DA | 0.31   | 0.75 | 360        | 110  | 0.31   | 0.75 | 300        | 90  | 0.31   | 0.75 | 430        | 130  | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN2 D-4180DB | CVVBMN2 D-4180DB | 0.28   | 1.5  | 330        | 215  | 0.34   | 1.5  | 330        | 180 | 0.24   | 1.5  | 330        | 255  | 0.29   | 1.5  | 330        | 215  |
|             | CHHBMN2 D-4185DB | CVVBMN2 D-4185DB | 0.36   | 1.5  | 415        | 215  | 0.43   | 1.5  | 415        | 180 | 0.30   | 1.5  | 415        | 255  | 0.36   | 1.5  | 415        | 215  |
|             | CHHBMN2 D-4190DB | CVVBMN2 D-4190DB | 0.50   | 1.5  | 580        | 215  | 0.60   | 1.5  | 580        | 180 | 0.42   | 1.5  | 580        | 255  | 0.50   | 1.5  | 580        | 215  |
|             | CHHBMN2 D-4195DB | CVVBMN2 D-4195DB | 0.60   | 1.5  | 700        | 215  | 0.62   | 1.5  | 600        | 180 | 0.54   | 1.5  | 740        | 255  | 0.62   | 1.5  | 715        | 215  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN2 D-4215DA | CVVBMN2 D-4215DA | 0.62   | 1.5  | 720        | 215  | —      | —    | —          | —   | 0.62   | 1.5  | 855        | 255  | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN3 D-4180DB | CVVBMN3 D-4180DB | 0.28   | 2.2  | 330        | 315  | 0.34   | 2.2  | 330        | 265 | 0.24   | 1.9  | 330        | 330  | 0.29   | 2.2  | 330        | 310  |
|             | CHHBMN3 D-4185DB | CVVBMN3 D-4185DB | 0.36   | 2.2  | 415        | 315  | 0.43   | 2.2  | 415        | 265 | 0.30   | 2.2  | 415        | 375  | 0.36   | 2.2  | 415        | 310  |
|             | CHHBMN3 D-4190DB | CVVBMN3 D-4190DB | 0.50   | 2.2  | 580        | 315  | 0.60   | 2.2  | 580        | 265 | 0.42   | 2.2  | 580        | 375  | 0.50   | 2.2  | 580        | 310  |
|             | CHHBMN3 D-4195DB | CVVBMN3 D-4195DB | 0.60   | 2.2  | 700        | 315  | 0.72   | 2.2  | 700        | 265 | 0.54   | 2.2  | 740        | 375  | 0.64   | 2.2  | 740        | 310  |
| 3.7 ×4      | CHHBMN3 D-4215DA | CVVBMN3 D-4215DA | 0.74   | 2.2  | 865        | 315  | 0.89   | 2.2  | 865        | 265 | 0.71   | 2.2  | 980        | 375  | 0.85   | 2.2  | 980        | 310  |
|             | CHHBMN3 D-4225DA | CVVBMN3 D-4225DA | 0.91   | 2.2  | 1050       | 315  | 0.91   | 2.2  | 885        | 265 | 0.91   | 2.2  | 1250       | 375  | 0.91   | 2.2  | 1050       | 310  |
|             | CHHBMN5 D-4215DB | CVVBMN5 D-4215DB | 0.74   | 3.7  | 865        | 530  | 0.89   | 3.7  | 865        | 445 | 0.71   | 3.7  | 980        | 630  | 0.85   | 3.7  | 980        | 525  |
|             | CHHBMN5 D-4225DB | CVVBMN5 D-4225DB | 0.99   | 3.7  | 1150       | 530  | 1.2    | 3.7  | 1150       | 445 | 0.94   | 3.7  | 1300       | 630  | 1.1    | 3.7  | 1300       | 525  |
|             | CHHBMN5 D-4235DA | CVVBMN5 D-4235DA | 1.2    | 3.7  | 1450       | 530  | 1.5    | 3.7  | 1450       | 445 | 1.2    | 3.7  | 1650       | 630  | 1.4    | 3.7  | 1650       | 525  |
| 5.5 ×4      | CHHBMN5 D-4245DA | CVVBMN5 D-4245DA | 1.5    | 3.7  | 1800       | 530  | 1.5    | 3.7  | 1500       | 445 | 1.5    | 3.7  | 2100       | 630  | 1.5    | 3.7  | 1750       | 525  |
|             | CHHBMN5 D-4255DA | CVVBMN5 D-4255DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —   | 1.5    | 3.7  | 2100       | 630  | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN8 D-4215DB | CVVBMN8 D-4215DB | 0.74   | 5.5  | 865        | 790  | 0.89   | 5.5  | 865        | 660 | 0.71   | 5.5  | 980        | 935  | 0.85   | 5.5  | 980        | 780  |
|             | CHHBMN8 D-4225DB | CVVBMN8 D-4225DB | 0.99   | 5.5  | 1150       | 790  | 1.2    | 5.5  | 1150       | 660 | 0.94   | 5.5  | 1300       | 935  | 1.1    | 5.5  | 1300       | 780  |
|             | CHHBMN8 D-4235DA | CVVBMN8 D-4235DA | 1.2    | 5.5  | 1450       | 790  | 1.5    | 5.5  | 1450       | 660 | 1.2    | 5.5  | 1650       | 935  | 1.4    | 5.5  | 1650       | 780  |
| 7.5 ×4      | CHHBMN8 D-4245DA | CVVBMN8 D-4245DA | 1.6    | 5.5  | 1850       | 790  | 1.9    | 5.5  | 1850       | 660 | 1.5    | 5.5  | 2100       | 935  | 1.8    | 5.5  | 2100       | 780  |
|             | CHHBMN8 D-4255DA | CVVBMN8 D-4255DA | 2.1    | 5.5  | 2400       | 790  | 2.3    | 5.5  | 2200       | 660 | 2.0    | 5.5  | 2700       | 935  | 2.3    | 5.5  | 2600       | 780  |
|             | CHHBMN10D-4225DB | CVVBMN10D-4225DB | 0.99   | 7.5  | 1150       | 1100 | 1.2    | 7.5  | 1150       | 900 | 0.94   | 7.5  | 1300       | 1300 | 1.1    | 7.5  | 1300       | 1050 |
|             | CHHBMN10D-4235DB | CVVBMN10D-4235DB | 1.2    | 7.5  | 1450       | 1100 | 1.5    | 7.5  | 1450       | 900 | 1.2    | 7.5  | 1650       | 1300 | 1.4    | 7.5  | 1650       | 1050 |
|             | CHHBMN10D-4245DB | CVVBMN10D-4245DB | 1.6    | 7.5  | 1850       | 1100 | 1.9    | 7.5  | 1850       | 900 | 1.5    | 7.5  | 2100       | 1300 | 1.8    | 7.5  | 2100       | 1050 |
|             | CHHBMN10D-4255DA | CVVBMN10D-4255DA | 2.1    | 7.5  | 2400       | 1100 | 2.5    | 7.5  | 2400       | 900 | 2.0    | 7.5  | 2700       | 1300 | 2.3    | 7.5  | 2700       | 1050 |
|             | CHHBMN10D-4265DA | CVVBMN10D-4265DA | 2.7    | 7.5  | 3100       | 1100 | 3.1    | 7.5  | 3000       | 900 | 2.6    | 7.5  | 3600       | 1300 | 3.1    | 7.5  | 3550       | 1050 |

D形  
選定  
2段

104  
121  
143  
165  
195  
231

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。但し、    は出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。4～8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
4. 寸法図につきましては弊社営業所にご参照ください。



# 選定表 D形バイエル・サイクロ可変減速機（2段形）

減速比 273,319

0.4~7.5kW

| 減速比     |     | 273      |  |          |  | 319      |  |          |  |
|---------|-----|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500     |  | 1800     |  | 1500     |  | 1800     |  |
| 出力回転数   | rpm | 0.33~3.3 |  | 0.40~4.0 |  | 0.28~2.8 |  | 0.34~3.4 |  |
| 周波数     | Hz  | 50       |  | 60       |  | 50       |  | 60       |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05D-4115DB | —                | 0.03   | 0.26 | 52         | 52   | 0.04   | 0.31 | 52         | 52   | 0.03   | 0.22 | 52         | 52   | 0.03   | 0.27 | 52         | 52   |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 D-4130DC | CVVBMN1 D-4130DC | 0.04   | 0.31 | 62         | 62   | 0.05   | 0.37 | 62         | 62   | 0.03   | 0.26 | 62         | 62   | 0.04   | 0.32 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN1 D-4135DC | CVVBMN1 D-4135DC | 0.05   | 0.39 | 78         | 78   | 0.06   | 0.47 | 78         | 78   | 0.04   | 0.33 | 78         | 78   | 0.05   | 0.40 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN1 D-4160DB | CVVBMN1 D-4160DB | 0.09   | 0.75 | 155        | 150  | 0.11   | 0.75 | 155        | 125  | 0.08   | 0.66 | 155        | 155  | 0.10   | 0.75 | 155        | 145  |
|             | CHHBMN1 D-4165DB | CVVBMN1 D-4165DB | 0.11   | 0.75 | 185        | 150  | 0.14   | 0.75 | 185        | 125  | 0.10   | 0.75 | 185        | 175  | 0.12   | 0.75 | 185        | 145  |
|             | CHHBMN1 D-4170DB | CVVBMN1 D-4170DB | 0.14   | 0.75 | 230        | 150  | 0.17   | 0.75 | 230        | 125  | 0.12   | 0.75 | 230        | 175  | 0.14   | 0.75 | 230        | 145  |
|             | CHHBMN1 D-4175DB | CVVBMN1 D-4175DB | 0.17   | 0.75 | 280        | 150  | 0.21   | 0.75 | 280        | 125  | 0.15   | 0.75 | 280        | 175  | 0.18   | 0.75 | 280        | 145  |
|             | CHHBMN1 D-4180DA | CVVBMN1 D-4180DA | 0.20   | 0.75 | 330        | 150  | 0.24   | 0.75 | 330        | 125  | 0.17   | 0.75 | 330        | 175  | 0.21   | 0.75 | 330        | 145  |
|             | CHHBMN1 D-4185DA | CVVBMN1 D-4185DA | 0.25   | 0.75 | 405        | 150  | 0.30   | 0.75 | 405        | 125  | 0.22   | 0.75 | 415        | 175  | 0.26   | 0.75 | 415        | 145  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN1 D-4190DA | CVVBMN1 D-4190DA | 0.31   | 0.75 | 505        | 150  | 0.31   | 0.75 | 420        | 125  | 0.30   | 0.75 | 580        | 175  | 0.31   | 0.75 | 490        | 145  |
|             | CHHBMN1 D-4195DA | CVVBMN1 D-4195DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 0.31   | 0.75 | 590        | 175  | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN2 D-4180DB | CVVBMN2 D-4180DB | 0.20   | 1.5  | 330        | 300  | 0.24   | 1.5  | 330        | 250  | 0.17   | 1.4  | 330        | 330  | 0.21   | 1.5  | 330        | 295  |
|             | CHHBMN2 D-4185DB | CVVBMN2 D-4185DB | 0.25   | 1.5  | 415        | 300  | 0.30   | 1.5  | 415        | 250  | 0.22   | 1.5  | 415        | 350  | 0.26   | 1.5  | 415        | 295  |
|             | CHHBMN2 D-4190DB | CVVBMN2 D-4190DB | 0.35   | 1.5  | 580        | 300  | 0.43   | 1.5  | 580        | 250  | 0.30   | 1.5  | 580        | 350  | 0.36   | 1.5  | 580        | 295  |
|             | CHHBMN2 D-4195DB | CVVBMN2 D-4195DB | 0.45   | 1.5  | 740        | 300  | 0.54   | 1.5  | 740        | 250  | 0.39   | 1.5  | 740        | 350  | 0.47   | 1.5  | 740        | 295  |
|             | CHHBMN2 D-4215DA | CVVBMN2 D-4215DA | 0.60   | 1.5  | 980        | 300  | 0.62   | 1.5  | 845        | 250  | 0.51   | 1.5  | 980        | 350  | 0.62   | 1.5  | 980        | 295  |
|             | CHHBMN2 D-4225DA | CVVBMN2 D-4225DA | 0.62   | 1.5  | 1000       | 300  | —      | —    | —          | —    | 0.62   | 1.5  | 1200       | 350  | 0.62   | 1.5  | 985        | 295  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3 D-4180DB | CVVBMN3 D-4180DB | 0.20   | 1.6  | 330        | 330  | 0.24   | 2.0  | 330        | 330  | 0.17   | 1.4  | 330        | 330  | 0.21   | 1.7  | 330        | 330  |
|             | CHHBMN3 D-4185DB | CVVBMN3 D-4185DB | 0.25   | 2.1  | 415        | 415  | 0.30   | 2.2  | 415        | 370  | 0.22   | 1.8  | 415        | 415  | 0.26   | 2.1  | 415        | 415  |
|             | CHHBMN3 D-4190DB | CVVBMN3 D-4190DB | 0.35   | 2.2  | 580        | 440  | 0.43   | 2.2  | 580        | 370  | 0.30   | 2.2  | 580        | 515  | 0.36   | 2.2  | 580        | 430  |
|             | CHHBMN3 D-4195DB | CVVBMN3 D-4195DB | 0.45   | 2.2  | 740        | 440  | 0.54   | 2.2  | 740        | 370  | 0.39   | 2.2  | 740        | 515  | 0.47   | 2.2  | 740        | 430  |
|             | CHHBMN3 D-4215DA | CVVBMN3 D-4215DA | 0.60   | 2.2  | 980        | 440  | 0.72   | 2.2  | 980        | 370  | 0.51   | 2.2  | 980        | 515  | 0.62   | 2.2  | 980        | 430  |
|             | CHHBMN3 D-4225DA | CVVBMN3 D-4225DA | 0.80   | 2.2  | 1300       | 440  | 0.91   | 2.2  | 1250       | 370  | 0.68   | 2.2  | 1300       | 515  | 0.82   | 2.2  | 1300       | 430  |
|             | CHHBMN3 D-4235DA | CVVBMN3 D-4235DA | 0.91   | 2.2  | 1500       | 440  | —      | —    | —          | —    | 0.86   | 2.2  | 1650       | 515  | 0.91   | 2.2  | 1450       | 430  |
|             | CHHBMN3 D-4245DA | CVVBMN3 D-4245DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 0.91   | 2.2  | 1750       | 515  | —      | —    | —          | —    |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 D-4215DB | CVVBMN5 D-4215DB | 0.60   | 3.7  | 980        | 745  | 0.72   | 3.7  | 980        | 620  | 0.51   | 3.7  | 980        | 870  | 0.62   | 3.7  | 980        | 725  |
|             | CHHBMN5 D-4225DB | CVVBMN5 D-4225DB | 0.80   | 3.7  | 1300       | 745  | 0.95   | 3.7  | 1300       | 620  | 0.68   | 3.7  | 1300       | 870  | 0.82   | 3.7  | 1300       | 725  |
|             | CHHBMN5 D-4235DA | CVVBMN5 D-4235DA | 1.0    | 3.7  | 1650       | 745  | 1.2    | 3.7  | 1650       | 620  | 0.86   | 3.7  | 1650       | 870  | 1.0    | 3.7  | 1650       | 725  |
|             | CHHBMN5 D-4245DA | CVVBMN5 D-4245DA | 1.3    | 3.7  | 2100       | 745  | 1.5    | 3.7  | 2100       | 620  | 1.1    | 3.7  | 2100       | 870  | 1.3    | 3.7  | 2100       | 725  |
|             | CHHBMN5 D-4255DA | CVVBMN5 D-4255DA | 1.5    | 3.7  | 2500       | 745  | —      | —    | —          | —    | 1.4    | 3.7  | 2700       | 870  | 1.5    | 3.7  | 2450       | 725  |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 D-4215DB | CVVBMN8 D-4215DB | 0.60   | 4.9  | 980        | 980  | 0.72   | 5.5  | 980        | 920  | 0.51   | 4.2  | 980        | 980  | 0.62   | 5.0  | 980        | 980  |
|             | CHHBMN8 D-4225DB | CVVBMN8 D-4225DB | 0.80   | 5.5  | 1300       | 1100 | 0.95   | 5.5  | 1300       | 920  | 0.68   | 5.5  | 1300       | 1300 | 0.82   | 5.5  | 1300       | 1100 |
|             | CHHBMN8 D-4235DA | CVVBMN8 D-4235DA | 1.0    | 5.5  | 1650       | 1100 | 1.2    | 5.5  | 1650       | 920  | 0.86   | 5.5  | 1650       | 1300 | 1.0    | 5.5  | 1650       | 1100 |
|             | CHHBMN8 D-4245DA | CVVBMN8 D-4245DA | 1.3    | 5.5  | 2100       | 1100 | 1.5    | 5.5  | 2100       | 920  | 1.1    | 5.5  | 2100       | 1300 | 1.3    | 5.5  | 2100       | 1100 |
|             | CHHBMN8 D-4255DA | CVVBMN8 D-4255DA | 1.7    | 5.5  | 2700       | 1100 | 2.0    | 5.5  | 2700       | 920  | 1.4    | 5.5  | 2700       | 1300 | 1.7    | 5.5  | 2700       | 1100 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10D-4225DB | CVVBMN10D-4225DB | 0.80   | 6.5  | 1300       | 1300 | 0.95   | 7.5  | 1300       | 1250 | 0.68   | 5.5  | 1300       | 1300 | 0.82   | 6.6  | 1300       | 1300 |
|             | CHHBMN10D-4235DB | CVVBMN10D-4235DB | 1.0    | 7.5  | 1650       | 1500 | 1.2    | 7.5  | 1650       | 1250 | 0.86   | 7.0  | 1650       | 1650 | 1.0    | 7.5  | 1650       | 1450 |
|             | CHHBMN10D-4245DB | CVVBMN10D-4245DB | 1.3    | 7.5  | 2100       | 1500 | 1.5    | 7.5  | 2100       | 1250 | 1.1    | 7.5  | 2100       | 1750 | 1.3    | 7.5  | 2100       | 1450 |
|             | CHHBMN10D-4255DA | CVVBMN10D-4255DA | 1.7    | 7.5  | 2700       | 1500 | 2.0    | 7.5  | 2700       | 1250 | 1.4    | 7.5  | 2700       | 1750 | 1.7    | 7.5  | 2700       | 1450 |
|             | CHHBMN10D-4265DA | CVVBMN10D-4265DA | 2.2    | 7.5  | 3600       | 1500 | 2.6    | 7.5  | 3600       | 1250 | 1.9    | 7.5  | 3600       | 1750 | 2.3    | 7.5  | 3600       | 1450 |
|             | CHHBMN10D-4270DA | CVVBMN10D-4270DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 2.7    | 7.5  | 5150       | 1750 | 3.1    | 7.5  | 4900       | 1450 |
|             | CHHBMN10D-4275DA | CVVBMN10D-4275DA | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    | 3.1    | 7.5  | 5900       | 1750 | —      | —    | —          | —    |



# 選定表 D形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 377,473

0.4~7.5kW

| 減速比     |                  |                  | 377      |      |            |      |          |      |            |      | 473      |      |            |      |          |      |            |      |
|---------|------------------|------------------|----------|------|------------|------|----------|------|------------|------|----------|------|------------|------|----------|------|------------|------|
|         |                  |                  | 1500     |      |            |      | 1800     |      |            |      | 1500     |      |            |      | 1800     |      |            |      |
|         |                  |                  | rpm      |      |            |      | rpm      |      |            |      | rpm      |      |            |      | rpm      |      |            |      |
|         |                  |                  | 0.24~2.4 |      |            |      | 0.29~2.9 |      |            |      | 0.19~1.9 |      |            |      | 0.23~2.3 |      |            |      |
| 周波数     |                  |                  | 50       |      |            |      | 60       |      |            |      | 50       |      |            |      | 60       |      |            |      |
| 電動機     | 形 式              |                  | 入力容量kW   |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW   |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW   |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW   |      | 出力トルクkgf・m |      |
|         | 横 形              | 立 形              | 最低速      | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速      | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速      | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速      | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.4 ×4  | CHHBMN05D-4115DB | —                | 0.02     | 0.19 | 52         | 52   | 0.03     | 0.22 | 52         | 52   | 0.02     | 0.15 | 52         | 52   | 0.02     | 0.18 | 52         | 52   |
| 0.75 ×4 | CHHBMN1 D-4130DC | CVVBMN1 D-4130DC | 0.03     | 0.22 | 62         | 62   | 0.03     | 0.27 | 62         | 62   | 0.02     | 0.18 | 62         | 62   | 0.03     | 0.21 | 62         | 62   |
|         | CHHBMN1 D-4135DC | CVVBMN1 D-4135DC | 0.03     | 0.28 | 78         | 78   | 0.04     | 0.34 | 78         | 78   | 0.03     | 0.22 | 78         | 78   | 0.03     | 0.27 | 78         | 78   |
|         | CHHBMN1 D-4160DB | CVVBMN1 D-4160DB | 0.07     | 0.56 | 155        | 155  | 0.08     | 0.67 | 155        | 155  | 0.05     | 0.44 | 155        | 155  | 0.07     | 0.53 | 155        | 155  |
|         | CHHBMN1 D-4165DB | CVVBMN1 D-4165DB | 0.08     | 0.67 | 185        | 185  | 0.10     | 0.75 | 185        | 175  | 0.07     | 0.53 | 185        | 185  | 0.08     | 0.64 | 185        | 185  |
|         | CHHBMN1 D-4170DB | CVVBMN1 D-4170DB | 0.10     | 0.75 | 230        | 210  | 0.12     | 0.75 | 230        | 175  | 0.08     | 0.66 | 230        | 230  | 0.10     | 0.75 | 230        | 220  |
|         | CHHBMN1 D-4175DB | CVVBMN1 D-4175DB | 0.12     | 0.75 | 280        | 210  | 0.15     | 0.75 | 280        | 175  | 0.10     | 0.75 | 280        | 260  | 0.12     | 0.75 | 280        | 220  |
|         | CHHBMN1 D-4180DA | CVVBMN1 D-4180DA | 0.15     | 0.75 | 330        | 210  | 0.18     | 0.75 | 330        | 175  | 0.12     | 0.75 | 330        | 260  | 0.14     | 0.75 | 330        | 220  |
|         | CHHBMN1 D-4185DA | CVVBMN1 D-4185DA | 0.18     | 0.75 | 415        | 210  | 0.22     | 0.75 | 415        | 175  | 0.15     | 0.75 | 415        | 260  | 0.18     | 0.75 | 415        | 220  |
|         | CHHBMN1 D-4190DA | CVVBMN1 D-4190DA | 0.26     | 0.75 | 580        | 210  | 0.31     | 0.75 | 580        | 175  | 0.20     | 0.75 | 580        | 260  | 0.25     | 0.75 | 580        | 220  |
|         | CHHBMN1 D-4195DA | CVVBMN1 D-4195DA | 0.31     | 0.75 | 700        | 210  | 0.31     | 0.75 | 580        | 175  | 0.26     | 0.75 | 740        | 260  | 0.31     | 0.75 | 730        | 220  |
| 1.5 ×4  | CHHBMN1 D-4205DA | CVVBMN1 D-4205DA | —        | —    | —          | —    | —        | —    | —          | —    | 0.31     | 0.75 | 865        | 260  | —        | —    | —          | —    |
|         | CHHBMN2 D-4180DB | CVVBMN2 D-4180DB | 0.15     | 1.2  | 330        | 330  | 0.18     | 1.4  | 330        | 330  | 0.12     | 0.95 | 330        | 330  | 0.14     | 1.1  | 330        | 330  |
|         | CHHBMN2 D-4185DB | CVVBMN2 D-4185DB | 0.18     | 1.5  | 415        | 415  | 0.22     | 1.5  | 415        | 345  | 0.15     | 1.2  | 415        | 415  | 0.18     | 1.4  | 415        | 415  |
|         | CHHBMN2 D-4190DB | CVVBMN2 D-4190DB | 0.26     | 1.5  | 580        | 415  | 0.31     | 1.5  | 580        | 345  | 0.20     | 1.5  | 580        | 525  | 0.25     | 1.5  | 580        | 435  |
|         | CHHBMN2 D-4195DB | CVVBMN2 D-4195DB | 0.33     | 1.5  | 740        | 415  | 0.39     | 1.5  | 740        | 345  | 0.26     | 1.5  | 740        | 525  | 0.31     | 1.5  | 740        | 435  |
|         | CHHBMN2 D-4205DB | CVVBMN2 D-4205DB | —        | —    | —          | —    | —        | —    | —          | —    | 0.31     | 1.5  | 865        | 525  | 0.37     | 1.5  | 865        | 435  |
|         | CHHBMN2 D-4215DA | CVVBMN2 D-4215DA | 0.43     | 1.5  | 980        | 415  | 0.52     | 1.5  | 980        | 345  | 0.41     | 1.5  | 1150       | 525  | 0.49     | 1.5  | 1150       | 435  |
|         | CHHBMN2 D-4225DA | CVVBMN2 D-4225DA | 0.58     | 1.5  | 1300       | 415  | 0.62     | 1.5  | 1150       | 345  | 0.51     | 1.5  | 1450       | 525  | 0.61     | 1.5  | 1450       | 435  |
|         | CHHBMN3 D-4180DB | CVVBMN3 D-4180DB | 0.15     | 1.2  | 330        | 330  | 0.18     | 1.4  | 330        | 330  | 0.12     | 0.95 | 330        | 330  | 0.14     | 1.1  | 330        | 330  |
|         | CHHBMN3 D-4185DB | CVVBMN3 D-4185DB | 0.18     | 1.5  | 415        | 415  | 0.22     | 1.8  | 415        | 415  | 0.15     | 1.2  | 415        | 415  | 0.18     | 1.4  | 415        | 415  |
| 2.2 ×4  | CHHBMN3 D-4190DB | CVVBMN3 D-4190DB | 0.26     | 2.1  | 580        | 580  | 0.31     | 2.2  | 580        | 510  | 0.20     | 1.7  | 580        | 580  | 0.25     | 2.0  | 580        | 580  |
|         | CHHBMN3 D-4195DB | CVVBMN3 D-4195DB | 0.33     | 2.2  | 740        | 610  | 0.39     | 2.2  | 740        | 510  | 0.26     | 2.1  | 740        | 740  | 0.31     | 2.2  | 740        | 640  |
|         | CHHBMN3 D-4205DB | CVVBMN3 D-4205DB | —        | —    | —          | —    | —        | —    | —          | —    | 0.31     | 2.2  | 865        | 765  | 0.37     | 2.2  | 865        | 640  |
|         | CHHBMN3 D-4215DA | CVVBMN3 D-4215DA | 0.43     | 2.2  | 980        | 610  | 0.52     | 2.2  | 980        | 510  | 0.41     | 2.2  | 1150       | 765  | 0.49     | 2.2  | 1150       | 640  |
|         | CHHBMN3 D-4225DA | CVVBMN3 D-4225DA | 0.58     | 2.2  | 1300       | 610  | 0.69     | 2.2  | 1300       | 510  | 0.51     | 2.2  | 1450       | 765  | 0.61     | 2.2  | 1450       | 640  |
|         | CHHBMN3 D-4235DA | CVVBMN3 D-4235DA | 0.73     | 2.2  | 1650       | 610  | 0.88     | 2.2  | 1650       | 510  | 0.65     | 2.2  | 1850       | 765  | 0.78     | 2.2  | 1850       | 640  |
|         | CHHBMN3 D-4245DA | CVVBMN3 D-4245DA | 0.91     | 2.2  | 2050       | 610  | 0.91     | 2.2  | 1700       | 510  | 0.85     | 2.2  | 2400       | 765  | 0.91     | 2.2  | 2150       | 640  |
|         | CHHBMN5 D-4215DB | CVVBMN5 D-4215DB | 0.43     | 3.5  | 980        | 980  | 0.52     | 3.7  | 980        | 855  | 0.41     | 3.3  | 1150       | 1150 | 0.49     | 3.7  | 1150       | 1050 |
|         | CHHBMN5 D-4225DB | CVVBMN5 D-4225DB | 0.58     | 3.7  | 1300       | 1050 | 0.69     | 3.7  | 1300       | 855  | 0.51     | 3.7  | 1450       | 1300 | 0.61     | 3.7  | 1450       | 1050 |
|         | CHHBMN5 D-4235DA | CVVBMN5 D-4235DA | 0.73     | 3.7  | 1650       | 1050 | 0.88     | 3.7  | 1650       | 855  | 0.65     | 3.7  | 1850       | 1300 | 0.78     | 3.7  | 1850       | 1050 |
| 3.7 ×4  | CHHBMN5 D-4245DA | CVVBMN5 D-4245DA | 0.93     | 3.7  | 2100       | 1050 | 1.1      | 3.7  | 2100       | 855  | 0.85     | 3.7  | 2400       | 1300 | 1.0      | 3.7  | 2400       | 1050 |
|         | CHHBMN5 D-4255DA | CVVBMN5 D-4255DA | 1.2      | 3.7  | 2700       | 1050 | 1.4      | 3.7  | 2700       | 855  | 1.1      | 3.7  | 3100       | 1300 | 1.3      | 3.7  | 3100       | 1050 |
|         | CHHBMN8 D-4215DB | CVVBMN8 D-4215DB | 0.43     | 3.5  | 980        | 980  | 0.52     | 4.2  | 980        | 980  | 0.41     | 3.3  | 1150       | 1150 | 0.49     | 4.0  | 1150       | 1150 |
|         | CHHBMN8 D-4225DB | CVVBMN8 D-4225DB | 0.58     | 4.7  | 1300       | 1300 | 0.69     | 5.5  | 1300       | 1250 | 0.51     | 4.2  | 1450       | 1450 | 0.61     | 5.0  | 1450       | 1450 |
|         | CHHBMN8 D-4235DA | CVVBMN8 D-4235DA | 0.73     | 5.5  | 1650       | 1550 | 0.88     | 5.5  | 1650       | 1250 | 0.65     | 5.3  | 1850       | 1850 | 0.78     | 5.5  | 1850       | 1600 |
|         | CHHBMN8 D-4245DA | CVVBMN8 D-4245DA | 0.93     | 5.5  | 2100       | 1550 | 1.1      | 5.5  | 2100       | 1250 | 0.85     | 5.5  | 2400       | 1900 | 1.0      | 5.5  | 2400       | 1600 |
|         | CHHBMN8 D-4255DA | CVVBMN8 D-4255DA | 1.2      | 5.5  | 2700       | 1550 | 1.4      | 5.5  | 2700       | 1250 | 1.1      | 5.5  | 3100       | 1900 | 1.3      | 5.5  | 3100       | 1600 |
|         | CHHBMN10D-4225DB | CVVBMN10D-4225DB | 0.58     | 4.7  | 1300       | 1300 | 0.69     | 5.6  | 1300       | 1300 | 0.51     | 4.2  | 1450       | 1450 | 0.61     | 5.0  | 1450       | 1450 |
|         | CHHBMN10D-4235DB | CVVBMN10D-4235DB | 0.73     | 5.9  | 1650       | 1650 | 0.88     | 7.1  | 1650       | 1650 | 0.65     | 5.3  | 1850       | 1850 | 0.78     | 6.4  | 1850       | 1850 |
|         | CHHBMN10D-4245DB | CVVBMN10D-4245DB | 0.93     | 7.5  | 2100       | 2100 | 1.1      | 7.5  | 2100       | 1750 | 0.85     | 6.9  | 2400       | 2400 | 1.0      | 7.5  | 2400       | 2200 |
| 7.5 ×4  | CHHBMN10D-4255DA | CVVBMN10D-4255DA | 1.2      | 7.5  | 2700       | 2100 | 1.4      | 7.5  | 2700       | 1750 | 1.1      | 7.5  | 3100       | 2600 | 1.3      | 7.5  | 3100       | 2200 |
|         | CHHBMN10D-4265DA | CVVBMN10D-4265DA | 1.6      | 7.5  | 3600       | 2100 | 1.9      | 7.5  | 3600       | 1750 | 1.5      | 7.5  | 4150       | 2600 | 1.8      | 7.5  | 4150       | 2200 |
|         | CHHBMN10D-4270DA | CVVBMN10D-4270DA | 2.3      | 7.5  | 5150       | 2100 | 2.7      | 7.5  | 5150       | 1750 | 1.8      | 7.5  | 5150       | 2600 | 2.2      | 7.5  | 5150       | 2200 |
|         | CHHBMN10D-4275DA | CVVBMN10D-4275DA | 2.7      | 7.5  | 6200       | 2100 | 3.1      | 7.5  | 5800       | 1750 | 2.2      | 7.5  | 6200       | 2600 | 2.6      | 7.5  | 6200       | 2200 |

D形  
選定  
2段  
273  
319  
377  
473

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。但し、    は出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。4～8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
4. 寸法図につきましては弊社営業所にご参照ください。



# 選定表 D形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 559,649

0.4~7.5kW

| 減速比     |     | 559      |  |          |  | 649      |  |          |  |
|---------|-----|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| 標準入力回転数 | rpm | 1500     |  | 1800     |  | 1500     |  | 1800     |  |
| 出力回転数   | rpm | 0.16~1.6 |  | 0.19~1.9 |  | 0.14~1.4 |  | 0.17~1.7 |  |
| 周波数     | Hz  | 50       |  | 60       |  | 50       |  | 60       |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                   | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形               | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05D-4115DB | —                 | 0.02   | 0.13 | 52         | 52   | 0.02   | 0.15 | 52         | 52   | 0.01   | 0.11 | 52         | 52   | 0.02   | 0.13 | 52         | 52   |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 D-4130DC | CVVBMN1 D-4130DC  | 0.02   | 0.15 | 62         | 62   | 0.02   | 0.18 | 62         | 62   | 0.02   | 0.13 | 62         | 62   | 0.02   | 0.16 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN1 D-4135DC | CVVBMN1 D-4135DC  | 0.02   | 0.19 | 78         | 78   | 0.03   | 0.23 | 78         | 78   | 0.02   | 0.16 | 78         | 78   | 0.02   | 0.20 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN1 D-4160DB | CVVBMN1 D-4160DB  | 0.05   | 0.38 | 155        | 155  | 0.06   | 0.45 | 155        | 155  | 0.04   | 0.32 | 155        | 155  | 0.05   | 0.39 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN1 D-4165DB | CVVBMN1 D-4165DB  | 0.06   | 0.45 | 185        | 185  | 0.07   | 0.54 | 185        | 185  | 0.05   | 0.39 | 185        | 185  | 0.06   | 0.46 | 185        | 185  |
|             | CHHBMN1 D-4170DB | CVVBMN1 D-4170DB  | 0.07   | 0.56 | 230        | 230  | 0.08   | 0.67 | 230        | 230  | 0.06   | 0.48 | 230        | 230  | 0.07   | 0.58 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN1 D-4175DB | CVVBMN1 D-4175DB  | 0.08   | 0.68 | 280        | 280  | 0.10   | 0.75 | 280        | 255  | 0.07   | 0.59 | 280        | 280  | 0.09   | 0.70 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN1 D-4180DA | CVVBMN1 D-4180DA  | 0.10   | 0.75 | 330        | 310  | 0.12   | 0.75 | 330        | 255  | 0.08   | 0.69 | 330        | 330  | 0.10   | 0.75 | 330        | 300  |
|             | CHHBMN1 D-4185DA | CVVBMN1 D-4185DA  | 0.12   | 0.75 | 415        | 310  | 0.15   | 0.75 | 415        | 255  | 0.11   | 0.75 | 415        | 360  | 0.13   | 0.75 | 415        | 300  |
|             | CHHBMN1 D-4190DA | CVVBMN1 D-4190DA  | 0.17   | 0.75 | 580        | 310  | 0.21   | 0.75 | 580        | 255  | 0.15   | 0.75 | 580        | 360  | 0.18   | 0.75 | 580        | 300  |
|             | CHHBMN1 D-4195DA | CVVBMN1 D-4195DA  | 0.22   | 0.75 | 740        | 310  | 0.27   | 0.75 | 740        | 255  | 0.19   | 0.75 | 740        | 360  | 0.23   | 0.75 | 740        | 300  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN1 D-4205DA | CVVBMN1 D-4205DA  | 0.26   | 0.75 | 865        | 310  | 0.31   | 0.75 | 865        | 255  | 0.22   | 0.75 | 865        | 360  | 0.27   | 0.75 | 865        | 300  |
|             | CHHBMN2 D-4180DB | CVVBMN2 D-4180DB  | 0.10   | 0.80 | 330        | 330  | 0.12   | 0.96 | 330        | 330  | 0.08   | 0.69 | 330        | 330  | 0.10   | 0.83 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN2 D-4185DB | CVVBMN2 D-4185DB  | 0.12   | 1.0  | 415        | 415  | 0.15   | 1.2  | 415        | 415  | 0.11   | 0.87 | 415        | 415  | 0.13   | 1.0  | 415        | 415  |
|             | CHHBMN2 D-4190DB | CVVBMN2 D-4190DB  | 0.17   | 1.4  | 580        | 580  | 0.21   | 1.5  | 580        | 515  | 0.15   | 1.2  | 580        | 580  | 0.18   | 1.5  | 580        | 580  |
|             | CHHBMN2 D-4195DB | CVVBMN2 D-4195DB  | 0.22   | 1.5  | 740        | 620  | 0.27   | 1.5  | 740        | 515  | 0.19   | 1.5  | 740        | 715  | 0.23   | 1.5  | 740        | 600  |
|             | CHHBMN2 D-4205DB | CVVBMN2 D-4205DB  | 0.26   | 1.5  | 865        | 620  | 0.31   | 1.5  | 865        | 515  | 0.22   | 1.5  | 865        | 715  | 0.27   | 1.5  | 865        | 600  |
|             | CHHBMN2 D-4215DA | CVVBMN2 D-4215DA  | 0.34   | 1.5  | 1150       | 620  | 0.41   | 1.5  | 1150       | 515  | 0.30   | 1.5  | 1150       | 715  | 0.36   | 1.5  | 1150       | 600  |
|             | CHHBMN2 D-4225DA | CVVBMN2 D-4225DA  | 0.43   | 1.5  | 1450       | 620  | 0.52   | 1.5  | 1450       | 515  | 0.37   | 1.5  | 1450       | 715  | 0.45   | 1.5  | 1450       | 600  |
|             | CHHBMN3 D-4180DB | CVVBMN3 D-4180DB  | 0.10   | 0.80 | 330        | 330  | 0.12   | 0.96 | 330        | 330  | 0.08   | 0.69 | 330        | 330  | 0.10   | 0.83 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN3 D-4185DB | CVVBMN3 D-4185DB  | 0.12   | 1.0  | 415        | 415  | 0.15   | 1.2  | 415        | 415  | 0.11   | 0.87 | 415        | 415  | 0.13   | 1.0  | 415        | 415  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3 D-4190DB | CVVBMN3 D-4190DB  | 0.17   | 1.4  | 580        | 580  | 0.21   | 1.7  | 580        | 580  | 0.15   | 1.2  | 580        | 580  | 0.18   | 1.5  | 580        | 580  |
|             | CHHBMN3 D-4195DB | CVVBMN3 D-4195DB  | 0.22   | 1.8  | 740        | 740  | 0.27   | 2.2  | 740        | 740  | 0.19   | 1.5  | 740        | 740  | 0.23   | 1.9  | 740        | 740  |
|             | CHHBMN3 D-4205DB | CVVBMN3 D-4205DB  | 0.26   | 2.1  | 865        | 865  | 0.31   | 2.2  | 865        | 755  | 0.22   | 1.8  | 865        | 865  | 0.27   | 2.2  | 865        | 865  |
|             | CHHBMN3 D-4215DA | CVVBMN3 D-4215DA  | 0.34   | 2.2  | 1150       | 905  | 0.41   | 2.2  | 1150       | 755  | 0.30   | 2.2  | 1150       | 1050 | 0.36   | 2.2  | 1150       | 875  |
|             | CHHBMN3 D-4225DA | CVVBMN3 D-4225DA  | 0.43   | 2.2  | 1450       | 905  | 0.52   | 2.2  | 1450       | 755  | 0.37   | 2.2  | 1450       | 1050 | 0.45   | 2.2  | 1450       | 875  |
|             | CHHBMN3 D-4235DA | CVVBMN3 D-4235DA  | 0.55   | 2.2  | 1850       | 905  | 0.66   | 2.2  | 1850       | 755  | 0.48   | 2.2  | 1850       | 1050 | 0.57   | 2.2  | 1850       | 875  |
|             | CHHBMN3 D-4245DA | CVVBMN3 D-4245DA  | 0.72   | 2.2  | 2400       | 905  | 0.86   | 2.2  | 2400       | 755  | 0.62   | 2.2  | 2400       | 1050 | 0.74   | 2.2  | 2400       | 875  |
|             | CHHBMN5 D-4215DB | CVVBMN5 D-4215DB  | 0.34   | 2.8  | 1150       | 1150 | 0.41   | 3.4  | 1150       | 1150 | 0.30   | 2.4  | 1150       | 1150 | 0.36   | 2.9  | 1150       | 1150 |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 D-4225DB | CVVBMN5 D-4225DB  | 0.43   | 3.5  | 1450       | 1450 | 0.52   | 3.7  | 1450       | 1250 | 0.37   | 3.0  | 1450       | 1450 | 0.45   | 3.6  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN5 D-4235DA | CVVBMN5 D-4235DA  | 0.55   | 3.7  | 1850       | 1500 | 0.66   | 3.7  | 1850       | 1250 | 0.48   | 3.7  | 1850       | 1750 | 0.57   | 3.7  | 1850       | 1450 |
|             | CHHBMN5 D-4245DA | CVVBMN5 D-4245DA  | 0.72   | 3.7  | 2400       | 1500 | 0.86   | 3.7  | 2400       | 1250 | 0.62   | 3.7  | 2400       | 1750 | 0.74   | 3.7  | 2400       | 1450 |
|             | CHHBMN5 D-4255DA | *CVVBMN5 D-4255DA | 0.93   | 3.7  | 3100       | 1500 | 1.1    | 3.7  | 3100       | 1250 | 0.80   | 3.7  | 3100       | 1750 | 0.96   | 3.7  | 3100       | 1450 |
|             | CHHBMN8 D-4215DB | CVVBMN8 D-4215DB  | 0.34   | 2.8  | 1150       | 1150 | 0.41   | 3.4  | 1150       | 1150 | 0.30   | 2.4  | 1150       | 1150 | 0.36   | 2.9  | 1150       | 1150 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 D-4225DB | CVVBMN8 D-4225DB  | 0.43   | 3.5  | 1450       | 1450 | 0.52   | 4.2  | 1450       | 1450 | 0.37   | 3.0  | 1450       | 1450 | 0.45   | 3.6  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN8 D-4235DA | CVVBMN8 D-4235DA  | 0.55   | 4.5  | 1850       | 1850 | 0.66   | 5.4  | 1850       | 1850 | 0.48   | 3.9  | 1850       | 1850 | 0.57   | 4.6  | 1850       | 1850 |
|             | CHHBMN8 D-4245DA | CVVBMN8 D-4245DA  | 0.72   | 5.5  | 2400       | 2250 | 0.86   | 5.5  | 2400       | 1900 | 0.62   | 5.0  | 2400       | 2400 | 0.74   | 5.5  | 2400       | 2200 |
|             | CHHBMN8 D-4255DA | *CVVBMN8 D-4255DA | 0.93   | 5.5  | 3100       | 2250 | 1.1    | 5.5  | 3100       | 1900 | 0.80   | 5.5  | 3100       | 2650 | 0.96   | 5.5  | 3100       | 2200 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10D-4225DB | CVVBMN10D-4225DB  | 0.43   | 3.5  | 1450       | 1450 | 0.52   | 4.2  | 1450       | 1450 | 0.37   | 3.0  | 1450       | 1450 | 0.45   | 3.6  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN10D-4235DB | CVVBMN10D-4235DB  | 0.55   | 4.5  | 1850       | 1850 | 0.66   | 5.4  | 1850       | 1850 | 0.48   | 3.9  | 1850       | 1850 | 0.57   | 4.6  | 1850       | 1850 |
|             | CHHBMN10D-4245DB | CVVBMN10D-4245DB  | 0.72   | 5.8  | 2400       | 2400 | 0.86   | 7.0  | 2400       | 2400 | 0.62   | 5.0  | 2400       | 2400 | 0.74   | 6.0  | 2400       | 2400 |
|             | CHHBMN10D-4255DA | *CVVBMN10D-4255DA | 0.93   | 7.5  | 3100       | 3100 | 1.1    | 7.5  | 3100       | 2550 | 0.80   | 6.5  | 3100       | 3100 | 0.96   | 7.5  | 3100       | 3000 |
|             | CHHBMN10D-4265DA | CVVBMN10D-4265DA  | 1.2    | 7.5  | 4150       | 3100 | 1.5    | 7.5  | 4150       | 2550 | 1.1    | 7.5  | 4150       | 3600 | 1.3    | 7.5  | 4150       | 3000 |
|             | CHHBMN10D-4270DA | CVVBMN10D-4270DA  | 1.5    | 7.5  | 5150       | 3100 | 1.8    | 7.5  | 5150       | 2550 | 1.3    | 7.5  | 5150       | 3600 | 1.6    | 7.5  | 5150       | 3000 |
|             | CHHBMN10D-4275DA | CVVBMN10D-4275DA  | 1.9    | 7.5  | 6200       | 3100 | 2.2    | 7.5  | 6200       | 2550 | 1.6    | 7.5  | 6200       | 3600 | 1.9    | 7.5  | 6200       | 3000 |

注) \*印の機種は、減速比559につきましては、制作しておりません。



# 選定表 D形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 731,841

0.4~7.5kW

| 減速比 | 731      |  |          |  | 841      |  |          |  |
|-----|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
|     | 1500     |  | 1800     |  | 1500     |  | 1800     |  |
|     | 0.12~1.2 |  | 0.15~1.5 |  | 0.11~1.1 |  | 0.13~1.3 |  |
|     | 50       |  | 60       |  | 50       |  | 60       |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf·m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf·m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf·m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf·m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05D-4115DB | —                | 0.01   | 0.10 | 52         | 52   | 0.01   | 0.12 | 52         | 52   | 0.01   | 0.08 | 52         | 52   | 0.01   | 0.10 | 52         | 52   |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 D-4130DC | CVVBMN1 D-4130DC | 0.01   | 0.12 | 62         | 62   | 0.02   | 0.14 | 62         | 62   | 0.01   | 0.10 | 62         | 62   | 0.01   | 0.12 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN1 D-4135DC | CVVBMN1 D-4135DC | 0.02   | 0.14 | 78         | 78   | 0.02   | 0.17 | 78         | 78   | 0.02   | 0.13 | 78         | 78   | 0.02   | 0.15 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN1 D-4160DB | CVVBMN1 D-4160DB | 0.04   | 0.29 | 155        | 155  | 0.04   | 0.35 | 155        | 155  | 0.03   | 0.25 | 155        | 155  | 0.04   | 0.30 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN1 D-4165DB | CVVBMN1 D-4165DB | 0.04   | 0.34 | 185        | 185  | 0.05   | 0.41 | 185        | 185  | 0.04   | 0.30 | 185        | 185  | 0.04   | 0.36 | 185        | 185  |
|             | CHHBMN1 D-4170DB | CVVBMN1 D-4170DB | 0.05   | 0.43 | 230        | 230  | 0.06   | 0.51 | 230        | 230  | 0.05   | 0.37 | 230        | 230  | 0.05   | 0.45 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN1 D-4175DB | CVVBMN1 D-4175DB | 0.06   | 0.52 | 280        | 280  | 0.08   | 0.62 | 280        | 280  | 0.06   | 0.45 | 280        | 280  | 0.07   | 0.54 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN1 D-4180DA | CVVBMN1 D-4180DA | 0.08   | 0.61 | 330        | 330  | 0.09   | 0.74 | 330        | 330  | 0.07   | 0.53 | 330        | 330  | 0.08   | 0.64 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN1 D-4185DA | CVVBMN1 D-4185DA | 0.09   | 0.75 | 415        | 405  | 0.11   | 0.75 | 415        | 335  | 0.08   | 0.67 | 415        | 415  | 0.10   | 0.75 | 415        | 385  |
|             | CHHBMN1 D-4190DA | CVVBMN1 D-4190DA | 0.13   | 0.75 | 580        | 405  | 0.16   | 0.75 | 580        | 335  | 0.12   | 0.75 | 580        | 465  | 0.14   | 0.75 | 580        | 385  |
|             | CHHBMN1 D-4195DA | CVVBMN1 D-4195DA | 0.17   | 0.75 | 740        | 405  | 0.20   | 0.75 | 740        | 335  | 0.15   | 0.75 | 740        | 465  | 0.18   | 0.75 | 740        | 385  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN1 D-4205DA | CVVBMN1 D-4205DA | 0.20   | 0.75 | 865        | 405  | 0.24   | 0.75 | 865        | 335  | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN2 D-4180DB | CVVBMN2 D-4180DB | 0.08   | 0.61 | 330        | 330  | 0.09   | 0.74 | 330        | 330  | 0.07   | 0.53 | 330        | 330  | 0.08   | 0.64 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN2 D-4185DB | CVVBMN2 D-4185DB | 0.09   | 0.77 | 415        | 415  | 0.11   | 0.92 | 415        | 415  | 0.08   | 0.67 | 415        | 415  | 0.10   | 0.80 | 415        | 415  |
|             | CHHBMN2 D-4190DB | CVVBMN2 D-4190DB | 0.13   | 1.1  | 580        | 580  | 0.16   | 1.3  | 580        | 580  | 0.12   | 0.94 | 580        | 580  | 0.14   | 1.1  | 580        | 580  |
|             | CHHBMN2 D-4195DB | CVVBMN2 D-4195DB | 0.17   | 1.4  | 740        | 740  | 0.20   | 1.5  | 740        | 675  | 0.15   | 1.2  | 740        | 740  | 0.18   | 1.4  | 740        | 740  |
|             | CHHBMN2 D-4205DB | CVVBMN2 D-4205DB | 0.20   | 1.5  | 865        | 810  | 0.24   | 1.5  | 865        | 675  | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN2 D-4215DA | CVVBMN2 D-4215DA | 0.26   | 1.5  | 1150       | 810  | 0.32   | 1.5  | 1150       | 675  | 0.19   | 1.5  | 980        | 930  | 0.23   | 1.5  | 980        | 775  |
|             | CHHBMN2 D-4225DA | CVVBMN2 D-4225DA | 0.33   | 1.5  | 1450       | 810  | 0.40   | 1.5  | 1450       | 675  | 0.26   | 1.5  | 1300       | 930  | 0.31   | 1.5  | 1300       | 775  |
|             | CHHBMN3 D-4180DB | CVVBMN3 D-4180DB | 0.08   | 0.61 | 330        | 330  | 0.09   | 0.74 | 330        | 330  | 0.07   | 0.53 | 330        | 330  | 0.08   | 0.64 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN3 D-4185DB | CVVBMN3 D-4185DB | 0.09   | 0.77 | 415        | 415  | 0.11   | 0.92 | 415        | 415  | 0.08   | 0.67 | 415        | 415  | 0.10   | 0.80 | 415        | 415  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3 D-4190DB | CVVBMN3 D-4190DB | 0.13   | 1.1  | 580        | 580  | 0.16   | 1.3  | 580        | 580  | 0.12   | 0.94 | 580        | 580  | 0.14   | 1.1  | 580        | 580  |
|             | CHHBMN3 D-4195DB | CVVBMN3 D-4195DB | 0.17   | 1.4  | 740        | 740  | 0.20   | 1.6  | 740        | 740  | 0.15   | 1.2  | 740        | 740  | 0.18   | 1.4  | 740        | 740  |
|             | CHHBMN3 D-4205DB | CVVBMN3 D-4205DB | 0.20   | 1.6  | 865        | 865  | 0.24   | 1.9  | 865        | 865  | —      | —    | —          | —    | —      | —    | —          | —    |
|             | CHHBMN3 D-4215DA | CVVBMN3 D-4215DA | 0.26   | 2.1  | 1150       | 1150 | 0.32   | 2.2  | 1150       | 985  | 0.19   | 1.6  | 980        | 980  | 0.23   | 1.9  | 980        | 980  |
|             | CHHBMN3 D-4225DA | CVVBMN3 D-4225DA | 0.33   | 2.2  | 1450       | 1200 | 0.40   | 2.2  | 1450       | 985  | 0.26   | 2.1  | 1300       | 1300 | 0.31   | 2.2  | 1300       | 1150 |
|             | CHHBMN3 D-4235DA | CVVBMN3 D-4235DA | 0.42   | 2.2  | 1850       | 1200 | 0.51   | 2.2  | 1850       | 985  | 0.33   | 2.2  | 1650       | 1350 | 0.39   | 2.2  | 1650       | 1150 |
|             | CHHBMN3 D-4245DA | CVVBMN3 D-4245DA | 0.55   | 2.2  | 2400       | 1200 | 0.66   | 2.2  | 2400       | 985  | 0.42   | 2.2  | 2100       | 1350 | 0.50   | 2.2  | 2100       | 1150 |
|             | CHHBMN5 D-4215DB | CVVBMN5 D-4215DB | 0.26   | 2.1  | 1150       | 1150 | 0.32   | 2.6  | 1150       | 1150 | 0.19   | 1.6  | 980        | 980  | 0.23   | 1.9  | 980        | 980  |
|             | CHHBMN5 D-4225DB | CVVBMN5 D-4225DB | 0.33   | 2.7  | 1450       | 1450 | 0.40   | 3.2  | 1450       | 1450 | 0.26   | 2.1  | 1300       | 1300 | 0.31   | 2.5  | 1300       | 1300 |
|             | CHHBMN5 D-4235DA | CVVBMN5 D-4235DA | 0.42   | 3.4  | 1850       | 1850 | 0.51   | 3.7  | 1850       | 1650 | 0.33   | 2.7  | 1650       | 1650 | 0.39   | 3.2  | 1650       | 1650 |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 D-4245DA | CVVBMN5 D-4245DA | 0.55   | 3.7  | 2400       | 2000 | 0.66   | 3.7  | 2400       | 1650 | 0.42   | 3.4  | 2100       | 2100 | 0.50   | 3.7  | 2100       | 1900 |
|             | CHHBMN5 D-4255DA | CVVBMN5 D-4255DA | 0.71   | 3.7  | 3100       | 2000 | 0.85   | 3.7  | 3100       | 1650 | 0.54   | 3.7  | 2700       | 2300 | 0.64   | 3.7  | 2700       | 1900 |
|             | CHHBMN8 D-4215DB | CVVBMN8 D-4215DB | 0.26   | 2.1  | 1150       | 1150 | 0.32   | 2.6  | 1150       | 1150 | 0.19   | 1.6  | 980        | 980  | 0.23   | 1.9  | 980        | 980  |
|             | CHHBMN8 D-4225DB | CVVBMN8 D-4225DB | 0.33   | 2.7  | 1450       | 1450 | 0.40   | 3.2  | 1450       | 1450 | 0.26   | 2.1  | 1300       | 1300 | 0.31   | 2.5  | 1300       | 1300 |
|             | CHHBMN8 D-4235DA | CVVBMN8 D-4235DA | 0.42   | 3.4  | 1850       | 1850 | 0.51   | 4.1  | 1850       | 1850 | 0.33   | 2.7  | 1650       | 1650 | 0.39   | 3.2  | 1650       | 1650 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 D-4245DA | CVVBMN8 D-4245DA | 0.55   | 4.5  | 2400       | 2400 | 0.66   | 5.3  | 2400       | 2400 | 0.42   | 3.4  | 2100       | 2100 | 0.50   | 4.1  | 2100       | 2100 |
|             | CHHBMN8 D-4255DA | CVVBMN8 D-4255DA | 0.71   | 5.5  | 3100       | 2950 | 0.85   | 5.5  | 3100       | 2450 | 0.54   | 4.4  | 2700       | 2700 | 0.64   | 5.2  | 2700       | 2700 |
|             | CHHBMN10D-4225DB | CVVBMN10D-4225DB | 0.33   | 2.7  | 1450       | 1450 | 0.40   | 3.2  | 1450       | 1450 | 0.26   | 2.1  | 1300       | 1300 | 0.31   | 2.5  | 1300       | 1300 |
|             | CHHBMN10D-4235DB | CVVBMN10D-4235DB | 0.42   | 3.4  | 1850       | 1850 | 0.51   | 4.1  | 1850       | 1850 | 0.33   | 2.7  | 1650       | 1650 | 0.39   | 3.2  | 1650       | 1650 |
|             | CHHBMN10D-4245DB | CVVBMN10D-4245DB | 0.55   | 4.5  | 2400       | 2400 | 0.66   | 5.3  | 2400       | 2400 | 0.42   | 3.4  | 2100       | 2100 | 0.50   | 4.1  | 2100       | 2100 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10D-4255DA | CVVBMN10D-4255DA | 0.71   | 5.8  | 3100       | 3100 | 0.85   | 6.9  | 3100       | 3100 | 0.54   | 4.4  | 2700       | 2700 | 0.64   | 5.2  | 2700       | 2700 |
|             | CHHBMN10D-4265DA | CVVBMN10D-4265DA | 0.95   | 7.5  | 4150       | 4050 | 1.1    | 7.5  | 4150       | 3350 | 0.72   | 5.8  | 3600       | 3600 | 0.86   | 7.0  | 3600       | 3600 |
|             | CHHBMN10D-4270DA | CVVBMN10D-4270DA | 1.2    | 7.5  | 5150       | 4050 | 1.4    | 7.5  | 5150       | 3350 | 1.0    | 7.5  | 5150       | 4650 | 1.2    | 7.5  | 5150       | 3850 |
|             | CHHBMN10D-4275DA | CVVBMN10D-4275DA | 1.4    | 7.5  | 6200       | 4050 | 1.7    | 7.5  | 6200       | 3350 | 1.2    | 7.5  | 6200       | 4650 | 1.5    | 7.5  | 6200       | 3850 |

D形  
選定  
2段  
559  
649  
731  
841  
1003

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。但し、    は出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。4～8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
4. 寸法図につきましては弊社営業所にご参照ください。



# 選定表 D形バイエル・サイクロ可変減速機 (2段形)

減速比 1003

0.4~7.5kW

| 減速比         |  |  | 1003      |  |          |  |
|-------------|--|--|-----------|--|----------|--|
| 標準入力回転数 rpm |  |  | 1500      |  | 1800     |  |
| 出力回転数 rpm   |  |  | 0.090~0.9 |  | 0.11~1.1 |  |
| 周波数 Hz      |  |  | 50        |  | 60       |  |

| 電動機<br>kW×P | 形 式              |                  | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      | 入力容量kW |      | 出力トルクkgf・m |      |
|-------------|------------------|------------------|--------|------|------------|------|--------|------|------------|------|
|             | 横 形              | 立 形              | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  | 最低速    | 最高速  | 最低速        | 最高速  |
| 0.4 ×4      | CHHBMN05D-4115DB | —                | 0.01   | 0.07 | 52         | 52   | 0.01   | 0.08 | 52         | 52   |
| 0.75 ×4     | CHHBMN1 D-4130DC | CVVBMN1 D-4130DC | 0.01   | 0.08 | 62         | 62   | 0.01   | 0.10 | 62         | 62   |
|             | CHHBMN1 D-4135DC | CVVBMN1 D-4135DC | 0.01   | 0.11 | 78         | 78   | 0.02   | 0.13 | 78         | 78   |
|             | CHHBMN1 D-4160DB | CVVBMN1 D-4160DB | 0.03   | 0.21 | 155        | 155  | 0.03   | 0.25 | 155        | 155  |
|             | CHHBMN1 D-4165DB | CVVBMN1 D-4165DB | 0.03   | 0.25 | 185        | 185  | 0.04   | 0.30 | 185        | 185  |
|             | CHHBMN1 D-4170DB | CVVBMN1 D-4170DB | 0.04   | 0.31 | 230        | 230  | 0.05   | 0.37 | 230        | 230  |
|             | CHHBMN1 D-4175DB | CVVBMN1 D-4175DB | 0.05   | 0.38 | 280        | 280  | 0.06   | 0.45 | 280        | 280  |
|             | CHHBMN1 D-4180DA | CVVBMN1 D-4180DA | 0.05   | 0.45 | 330        | 330  | 0.07   | 0.54 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN1 D-4185DA | CVVBMN1 D-4185DA | 0.07   | 0.56 | 415        | 415  | 0.08   | 0.67 | 415        | 415  |
|             | CHHBMN1 D-4190DA | CVVBMN1 D-4190DA | 0.10   | 0.75 | 580        | 555  | 0.12   | 0.75 | 580        | 460  |
| 1.5 ×4      | CHHBMN1 D-4195DA | CVVBMN1 D-4195DA | 0.12   | 0.75 | 740        | 555  | 0.15   | 0.75 | 740        | 460  |
|             | CHHBMN1 D-4205DA | CVVBMN1 D-4205DA | 0.14   | 0.75 | 865        | 555  | 0.17   | 0.75 | 865        | 460  |
|             | CHHBMN2 D-4180DB | CVVBMN2 D-4180DB | 0.05   | 0.45 | 330        | 330  | 0.07   | 0.54 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN2 D-4185DB | CVVBMN2 D-4185DB | 0.07   | 0.56 | 415        | 415  | 0.08   | 0.67 | 415        | 415  |
|             | CHHBMN2 D-4190DB | CVVBMN2 D-4190DB | 0.10   | 0.78 | 580        | 580  | 0.12   | 0.94 | 580        | 580  |
|             | CHHBMN2 D-4195DB | CVVBMN2 D-4195DB | 0.12   | 1.0  | 740        | 740  | 0.15   | 1.2  | 740        | 740  |
|             | CHHBMN2 D-4205DB | CVVBMN2 D-4205DB | 0.14   | 1.2  | 865        | 865  | 0.17   | 1.4  | 865        | 865  |
|             | CHHBMN2 D-4215DA | CVVBMN2 D-4215DA | 0.19   | 1.5  | 1150       | 1100 | 0.23   | 1.5  | 1150       | 925  |
|             | CHHBMN2 D-4225DA | CVVBMN2 D-4225DA | 0.24   | 1.5  | 1450       | 1100 | 0.29   | 1.5  | 1450       | 925  |
| 2.2 ×4      | CHHBMN3 D-4180DB | CVVBMN3 D-4180DB | 0.05   | 0.45 | 330        | 330  | 0.07   | 0.54 | 330        | 330  |
|             | CHHBMN3 D-4185DB | CVVBMN3 D-4185DB | 0.07   | 0.56 | 415        | 415  | 0.08   | 0.67 | 415        | 415  |
|             | CHHBMN3 D-4190DB | CVVBMN3 D-4190DB | 0.10   | 0.78 | 580        | 580  | 0.12   | 0.94 | 580        | 580  |
|             | CHHBMN3 D-4195DB | CVVBMN3 D-4195DB | 0.12   | 1.0  | 740        | 740  | 0.15   | 1.2  | 740        | 740  |
|             | CHHBMN3 D-4205DB | CVVBMN3 D-4205DB | 0.14   | 1.2  | 865        | 865  | 0.17   | 1.4  | 865        | 865  |
|             | CHHBMN3 D-4215DA | CVVBMN3 D-4215DA | 0.19   | 1.6  | 1150       | 1150 | 0.23   | 1.9  | 1150       | 1150 |
|             | CHHBMN3 D-4225DA | CVVBMN3 D-4225DA | 0.24   | 2.0  | 1450       | 1450 | 0.29   | 2.2  | 1450       | 1350 |
|             | CHHBMN3 D-4235DA | CVVBMN3 D-4235DA | 0.31   | 2.2  | 1850       | 1650 | 0.37   | 2.2  | 1850       | 1350 |
|             | CHHBMN3 D-4245DA | CVVBMN3 D-4245DA | 0.40   | 2.2  | 2400       | 1650 | 0.48   | 2.2  | 2400       | 1350 |
| 3.7 ×4      | CHHBMN5 D-4215DB | CVVBMN5 D-4215DB | 0.19   | 1.6  | 1150       | 1150 | 0.23   | 1.9  | 1150       | 1150 |
|             | CHHBMN5 D-4225DB | CVVBMN5 D-4225DB | 0.24   | 2.0  | 1450       | 1450 | 0.29   | 2.4  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN5 D-4235DA | CVVBMN5 D-4235DA | 0.31   | 2.5  | 1850       | 1850 | 0.37   | 3.0  | 1850       | 1850 |
|             | CHHBMN5 D-4245DA | CVVBMN5 D-4245DA | 0.40   | 3.2  | 2400       | 2400 | 0.48   | 3.7  | 2400       | 2300 |
|             | CHHBMN5 D-4255DA | CVVBMN5 D-4255DA | 0.52   | 3.7  | 3100       | 2750 | 0.62   | 3.7  | 3100       | 2300 |
| 5.5 ×4      | CHHBMN8 D-4215DB | CVVBMN8 D-4215DB | 0.19   | 1.6  | 1150       | 1150 | 0.23   | 1.9  | 1150       | 1150 |
|             | CHHBMN8 D-4225DB | CVVBMN8 D-4225DB | 0.24   | 2.0  | 1450       | 1450 | 0.29   | 2.4  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN8 D-4235DA | CVVBMN8 D-4235DA | 0.31   | 2.5  | 1850       | 1850 | 0.37   | 3.0  | 1850       | 1850 |
|             | CHHBMN8 D-4245DA | CVVBMN8 D-4245DA | 0.40   | 3.2  | 2400       | 2400 | 0.48   | 3.9  | 2400       | 2400 |
|             | CHHBMN8 D-4255DA | CVVBMN8 D-4255DA | 0.52   | 4.2  | 3100       | 3100 | 0.62   | 5.0  | 3100       | 3100 |
| 7.5 ×4      | CHHBMN10D-4225DB | CVVBMN10D-4225DB | 0.24   | 2.0  | 1450       | 1450 | 0.29   | 2.4  | 1450       | 1450 |
|             | CHHBMN10D-4235DB | CVVBMN10D-4235DB | 0.31   | 2.5  | 1850       | 1850 | 0.37   | 3.0  | 1850       | 1850 |
|             | CHHBMN10D-4245DB | CVVBMN10D-4245DB | 0.40   | 3.2  | 2400       | 2400 | 0.48   | 3.9  | 2400       | 2400 |
|             | CHHBMN10D-4255DA | CVVBMN10D-4255DA | 0.52   | 4.2  | 3100       | 3100 | 0.62   | 5.0  | 3100       | 3100 |
|             | CHHBMN10D-4265DA | CVVBMN10D-4265DA | 0.69   | 5.6  | 4150       | 4150 | 0.83   | 6.7  | 4150       | 4150 |
|             | CHHBMN10D-4270DA | CVVBMN10D-4270DA | 0.86   | 7.0  | 5150       | 5150 | 1.0    | 7.5  | 5150       | 4600 |
|             | CHHBMN10D-4275DA | CVVBMN10D-4275DA | 1.0    | 7.5  | 6200       | 5550 | 1.2    | 7.5  | 6200       | 4600 |

- (注) 1. ご使用にあたっては表中の入力容量および出力トルク以内でご使用ください。但し、  は出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数は電動機などのスリップを算入していません。4～8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については17ページをご参照ください。  
4. 寸法図につきましては弊社営業所にご参照ください。



# D形寸法図

## 目次

- 1. 共通仕様..... P.144
- 2. バイエル無段変速機D形
  - 主形式 BHHM(電動機直結横形) ..... P.145
  - 主形式 BHH(両軸形) ..... P.146
  - 主形式 BVFM(電動機直結立形) ..... P.147
- 3. バイエル・サイクロ可変減速機
  - 主形式 CHHBM(電動機直結横形) ..... P.148
  - 主形式 CHHB(両軸形) ..... P.149
  - 主形式 CVVBM(電動機直結立形) ..... P.150

## 共通仕様

- 1. 電動機.....全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、屋内形、連続定格、電源は200V 50/60Hz 220V 60Hzを標準としています。


絶縁の種類は下記を標準としております。

| 極数 | 出力 (kW)  | 絶縁の種類 |
|----|----------|-------|
| 4  | 0.4      | E 種   |
|    | 0.75～7.5 | B 種   |

入-△起動方式を必要とする場合は、ご注文時にご指示ください。  
特性はJIS C 4210によっています。  
寸法図中、DM, J, L寸法は多少現物と異なる場合があります。


- 2. 入・出力軸寸法公差.....JIS B 0401-1976 “h6”です。
- 3. キーはJIS B 1301-1976平行キーによっています。
- 4. 標準塗装色.....マンセル 10B5/3
- 5. 本寸法図は予告なしで変更する場合があります。





(mm)


| 項 | 形式        | A   | C   | D  | DB  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S  | T   | V  | W | d  | b | h | t   | $\alpha$ | 重量<br>(kg) |
|---|-----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|---|----|---|---|-----|----------|------------|
| 1 | BHHM-NO5D | 277 | 100 | 19 | 180 | 94  | 124 | 140 | 165 | 117 | 248 | 85  | 145            | 105 | 95  | 482 | 40             | 20             | 180 | 190 | 20 | 18 | M6 | 123 | 40 | — | 11 | 6 | 6 | 3.5 | 0        | 22         |
| 2 | BHHM-N1D  | 277 | 100 | 19 | 180 | 94  | 148 | 140 | 165 | 117 | 248 | 114 | 145            | 105 | 95  | 530 | 40             | 20             | 180 | 190 | 20 | 18 | M6 | 123 | 40 | — | 11 | 6 | 6 | 3.5 | 45       | 26         |
| 3 | BHHM-N2D  | 345 | 130 | 25 | 268 | 135 | 160 | 150 | 225 | 143 | 314 | 119 | 214            | 149 | 120 | 626 | 50             | 15             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | 139 | 55 | — | 14 | 8 | 7 | 4   | 0        | 64         |
| 4 | BHHM-N3D  | 345 | 130 | 25 | 268 | 135 | 173 | 150 | 225 | 143 | 314 | 126 | 214            | 149 | 120 | 646 | 50             | 15             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | 139 | 55 | — | 14 | 8 | 7 | 4   | 0        | 68         |



(mm)


| 項 | 形式        | A   | C   | D  | DB  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | R  | S   | T   | V  | W  | d  | b  | h | t | $\alpha$ | 重量<br>(kg) |
|---|-----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|---|---|----------|------------|
| 1 | BHHM-N5D  | 580 | 160 | 32 | 330 | 135 | 212 | 250 | 280 | 167 | 377 | 144 | 253            | 188 | 150 | 863 | 60             | 16             | 300 | 320 | 25 | 25 | M8  | 187 | 60 | 55 | 14 | 10 | 8 | 5 | 45       | 130        |
| 2 | BHHM-N8D  | 580 | 160 | 32 | 330 | 135 | 212 | 250 | 280 | 167 | 377 | 144 | 253            | 188 | 150 | 907 | 60             | 16             | 300 | 320 | 25 | 25 | M8  | 187 | 60 | 55 | 14 | 10 | 8 | 5 | 45       | 139        |
| 3 | BHHM-N10D | 657 | 180 | 40 | 368 | 135 | 251 | 210 | 310 | 217 | 442 | 185 | 265            | 200 | 180 | 997 | 70             | 20             | 300 | 350 | 45 | 25 | M10 | 223 | 66 | 70 | 18 | 12 | 8 | 5 | 45       | 218        |





(mm)


| 項 | 形式       | C   | D  | D <sub>1</sub> | DB  | DH  | E   | F   | G   | H   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | M   | N   | P  | R  | S  | S <sub>1</sub> | T   | V  | W | d  | b | b <sub>1</sub> | h | h <sub>1</sub> | t   | t <sub>1</sub> | 重量<br>(kg) |
|---|----------|-----|----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|----------------|-----|----|---|----|---|----------------|---|----------------|-----|----------------|------------|
| 1 | BHH-N05D | 100 | 19 | 16             | 180 | 94  | 140 | 165 | 117 | 248 | 145            | 105 | 95  | 333 | 40             | 20             | 30             | 15             | 180 | 190 | 20 | 18 | M6 | M6             | 123 | 40 | — | 11 | 6 | 5              | 6 | 5              | 3.5 | 3              | 15         |
| 2 | BHH-N1D  | 100 | 19 | 16             | 180 | 94  | 140 | 165 | 117 | 248 | 145            | 105 | 95  | 333 | 40             | 20             | 30             | 15             | 180 | 190 | 20 | 18 | M6 | M6             | 123 | 40 | — | 11 | 6 | 5              | 6 | 5              | 3.5 | 3              | 15         |
| 3 | BHH-N2D  | 130 | 25 | 20             | 268 | 135 | 150 | 225 | 143 | 314 | 214            | 149 | 120 | 407 | 50             | 15             | 40             | 12             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | M6             | 139 | 55 | — | 14 | 8 | 6              | 7 | 6              | 4   | 3.5            | 48         |
| 4 | BHH-N3D  | 130 | 25 | 20             | 268 | 135 | 150 | 225 | 143 | 314 | 214            | 149 | 120 | 407 | 50             | 15             | 40             | 12             | 190 | 260 | 20 | 20 | M8 | M6             | 139 | 55 | — | 14 | 8 | 6              | 7 | 6              | 4   | 3.5            | 48         |



(mm)


| 項 | 形式       | C   | D  | D <sub>1</sub> | DB  | DH  | E   | F   | G   | H   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | M   | N   | P  | R  | S   | S <sub>1</sub> | T   | V  | W  | d  | b  | b <sub>1</sub> | h | h <sub>1</sub> | t | t <sub>1</sub> | 重量<br>(kg) |
|---|----------|-----|----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|----------------|-----|----|----|----|----|----------------|---|----------------|---|----------------|------------|
| 5 | BHH-N5D  | 160 | 32 | 28             | 330 | 135 | 250 | 280 | 167 | 377 | 253            | 188 | 150 | 578 | 60             | 16             | 40             | 16             | 300 | 320 | 25 | 25 | M8  | M8             | 187 | 60 | 55 | 14 | 10 | 8              | 8 | 7              | 5 | 4              | 97         |
| 6 | BHH-N8D  | 160 | 32 | 28             | 330 | 135 | 250 | 280 | 167 | 377 | 253            | 188 | 150 | 578 | 60             | 16             | 40             | 16             | 300 | 320 | 25 | 25 | M8  | M8             | 187 | 60 | 55 | 14 | 10 | 8              | 8 | 7              | 5 | 4              | 97         |
| 7 | BHH-N10D | 180 | 40 | 28             | 368 | 135 | 210 | 310 | 217 | 442 | 265            | 200 | 180 | 663 | 70             | 20             | 45             | 16             | 300 | 350 | 45 | 25 | M10 | M8             | 223 | 66 | 70 | 18 | 12 | 8              | 8 | 7              | 5 | 4              | 160        |





| 項 | 形式       | A   | C  | D  | DB  | DE | DH  | DM  | E   | F   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N | R  | S  | T   | d  | b | h | t   | $\alpha$ | $\beta$ | 重量(kg) |
|---|----------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|---|----|----|-----|----|---|---|-----|----------|---------|--------|
| 1 | BVFM-N1D | 260 | 49 | 19 | 180 | 4  | 94  | 148 | 165 | 200 | 114 | 145            | 105 | 95  | 562 | 40             | 20             | 130 | 4 | 12 | M6 | 106 | 12 | 6 | 6 | 3.5 | 45       | 45      | 32     |
| 2 | BVFM-N2D | 324 | 59 | 25 | 268 | 4  | 135 | 160 | 265 | 300 | 119 | 214            | 149 | 120 | 664 | 50             | 15             | 230 | 4 | 20 | M8 | 118 | 15 | 8 | 7 | 4   | 45       | 90      | 70     |
| 3 | BVFM-N3D | 324 | 59 | 25 | 268 | 4  | 135 | 173 | 265 | 300 | 124 | 214            | 149 | 120 | 684 | 50             | 15             | 230 | 4 | 20 | M8 | 118 | 15 | 8 | 7 | 4   | 45       | 90      | 75     |


注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。




| 項 | 形式        | A   | C  | D  | DB  | DE | DH  | DM  | E   | F   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N | R  | S   | T   | d  | b  | h | t | $\alpha$ | $\beta$ | 重量(kg) |
|---|-----------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|------|----------------|----------------|-----|---|----|-----|-----|----|----|---|---|----------|---------|--------|
| 1 | BVFM-N5D  | 548 | 70 | 32 | 330 | 5  | 135 | 212 | 300 | 350 | 144 | 253            | 188 | 150 | 901  | 60             | 16             | 250 | 4 | 20 | M8  | 155 | 19 | 10 | 8 | 5 | 45       | 45      | 138    |
| 2 | BVFM-N8D  | 548 | 70 | 32 | 330 | 5  | 135 | 212 | 300 | 350 | 144 | 253            | 188 | 150 | 945  | 60             | 16             | 250 | 4 | 20 | M8  | 155 | 19 | 10 | 8 | 5 | 45       | 45      | 147    |
| 3 | BVFM-N10D | 605 | 80 | 42 | 368 | 5  | 135 | 251 | 300 | 350 | 188 | 265            | 200 | 180 | 1025 | 70             | 20             | 250 | 4 | 20 | M10 | 171 | 19 | 12 | 8 | 5 | 45       | 45      | 219    |

注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。






| 項  | 形 式             | A   | BE  | C   | D  | DC  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | Q  | R  | S   | T   | V  | d  | b  | h  | t   | α  | 重量<br>(kg) |
|----|-----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|------------|
| 1  | CHHBMN05D-4095  | 142 | 250 | 100 | 28 | 150 | 94  | 124 | 90  | 150 | 60  | 248 | 85  | 145            | 105 | 95  | 597 | 35             | —              | 130 | 180 | 15             | 25             | 15 | 12 | —   | 96  | 40 | 11 | 8  | 7  | 4   | 0  | 32         |
| 2  | CHHBMN05D-4105  | 156 | 250 | 100 | 28 | 150 | 94  | 124 | 90  | 150 | 60  | 248 | 85  | 145            | 105 | 95  | 611 | 35             | —              | 135 | 180 | 15             | 30             | 15 | 12 | —   | 96  | 40 | 11 | 8  | 7  | 4   | 0  | 35         |
| 3  | CHHBMN05D-4115  | 186 | 259 | 120 | 38 | 204 | 94  | 124 | 115 | 190 | 82  | 268 | 85  | 145            | 105 | 95  | 650 | 55             | —              | 155 | 230 | 20             | 20             | 20 | 15 | —   | 105 | 55 | 14 | 10 | 8  | 5   | 0  | 43         |
| 4  | CHHBMN 1 D-4095 | 142 | 250 | 100 | 28 | 150 | 94  | 148 | 90  | 150 | 60  | 248 | 114 | 145            | 105 | 95  | 645 | 35             | —              | 130 | 180 | 15             | 25             | 15 | 12 | —   | 96  | 40 | 11 | 8  | 7  | 4   | 45 | 36         |
| 5  | CHHBMN 1 D-4105 | 156 | 250 | 100 | 28 | 150 | 94  | 148 | 90  | 150 | 60  | 248 | 114 | 145            | 105 | 95  | 659 | 35             | —              | 135 | 180 | 15             | 30             | 15 | 12 | —   | 96  | 40 | 11 | 8  | 7  | 4   | 45 | 39         |
| 6  | CHHBMN 1 D-4115 | 186 | 259 | 120 | 38 | 204 | 94  | 148 | 115 | 190 | 82  | 268 | 114 | 145            | 105 | 95  | 698 | 55             | —              | 155 | 230 | 20             | 20             | 20 | 15 | —   | 105 | 55 | 14 | 10 | 8  | 5   | 45 | 47         |
| 7  | CHHBMN 2 D-4135 | 240 | 319 | 150 | 50 | 230 | 135 | 160 | 145 | 290 | 100 | 334 | 119 | 214            | 149 | 120 | 840 | 70             | 18             | 195 | 330 | 25             | 25             | 20 | 22 | M10 | 113 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 0  | 100        |
| 8  | CHHBMN 2 D-4145 | 250 | 319 | 150 | 50 | 230 | 135 | 160 | 145 | 290 | 120 | 334 | 119 | 214            | 149 | 120 | 860 | 90             | 18             | 195 | 330 | 25             | 25             | 20 | 22 | M10 | 113 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 0  | 101        |
| 9  | CHHBMN 2 D-4165 | 308 | 329 | 160 | 60 | 300 | 135 | 160 | 150 | 370 | 139 | 344 | 119 | 214            | 149 | 120 | 918 | 90             | 18             | 238 | 410 | 44             | 44             | 20 | 25 | M10 | 123 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 0  | 135        |
| 10 | CHHBMN 3 D-4135 | 240 | 319 | 150 | 50 | 230 | 135 | 173 | 145 | 290 | 100 | 334 | 126 | 214            | 149 | 120 | 860 | 70             | 18             | 195 | 330 | 25             | 25             | 20 | 22 | M10 | 113 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 0  | 104        |
| 11 | CHHBMN 3 D-4165 | 308 | 329 | 160 | 60 | 300 | 135 | 173 | 150 | 370 | 139 | 344 | 126 | 214            | 149 | 120 | 938 | 90             | 18             | 238 | 410 | 44             | 44             | 20 | 25 | M10 | 123 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 0  | 139        |




| 項 | 形 式             | A   | BE  | C   | D  | DC  | DH  | DM  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M   | N   | P  | Q  | R  | S   | T   | V  | d  | b  | h  | t   | α  | 重量<br>(kg) |
|---|-----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|------------|
| 1 | CHHBMN 5 D-4165 | 308 | 548 | 160 | 60 | 300 | 135 | 212 | 150 | 370 | 139 | 377 | 144 | 253            | 188 | 150 | 1138 | 90             | 18             | 238 | 410 | 44 | 20 | 25 | M10 | 155 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 45 | 200        |
| 2 | CHHBMN 5 D-4175 | 352 | 558 | 200 | 70 | 340 | 135 | 212 | 275 | 380 | 125 | 417 | 144 | 253            | 188 | 150 | 1193 | 90             | 24             | 335 | 430 | 30 | 25 | 30 | M12 | 165 | 80 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 45 | 238        |
| 3 | CHHBMN 5 D-4185 | 389 | 571 | 220 | 80 | 370 | 135 | 212 | 320 | 420 | 145 | 437 | 144 | 253            | 188 | 150 | 1243 | 110            | 24             | 380 | 470 | 30 | 25 | 30 | M12 | 178 | 85 | 22 | 22 | 14 | 9   | 45 | 271        |
| 4 | CHHBMN 8 D-4165 | 308 | 548 | 160 | 60 | 300 | 135 | 212 | 150 | 370 | 139 | 377 | 144 | 253            | 188 | 150 | 1183 | 90             | 18             | 238 | 410 | 44 | 20 | 25 | M10 | 155 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 45 | 209        |
| 5 | CHHBMN 8 D-4175 | 352 | 558 | 200 | 70 | 340 | 135 | 212 | 275 | 380 | 125 | 417 | 144 | 253            | 188 | 150 | 1237 | 90             | 24             | 335 | 430 | 30 | 25 | 30 | M12 | 165 | 80 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 45 | 247        |
| 6 | CHHBMN 8 D-4185 | 389 | 571 | 220 | 80 | 370 | 135 | 212 | 320 | 420 | 145 | 437 | 144 | 253            | 188 | 150 | 1237 | 110            | 24             | 380 | 470 | 30 | 25 | 30 | M12 | 178 | 85 | 22 | 22 | 14 | 9   | 45 | 280        |
| 7 | CHHBMN10D-4175  | 352 | 610 | 200 | 70 | 340 | 135 | 251 | 275 | 380 | 125 | 462 | 185 | 265            | 200 | 180 | 1302 | 90             | 24             | 335 | 430 | 30 | 25 | 30 | M12 | 176 | 80 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 45 | 315        |
| 8 | CHHBMN10D-4185  | 389 | 617 | 220 | 80 | 370 | 135 | 251 | 320 | 420 | 145 | 482 | 185 | 265            | 200 | 180 | 1346 | 110            | 24             | 380 | 470 | 30 | 25 | 30 | M12 | 183 | 85 | 22 | 22 | 14 | 9   | 45 | 351        |
| 9 | CHHBMN10D-4195  | 465 | 626 | 250 | 95 | 430 | 135 | 251 | 380 | 480 | 170 | 512 | 185 | 265            | 200 | 180 | 1431 | 135            | 34             | 440 | 530 | 30 | 25 | 35 | M20 | 192 | 90 | 26 | 25 | 14 | 9   | 45 | 413        |





(mm)


| 項  | 形 式            | A   | C   | D  | D <sub>1</sub> | DB  | DC  | DH  | E   | F   | G   | H   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | M   | N   | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | Q  | R  | S   | S <sub>1</sub> | T   | V  | d  | b  | h  | t   | b <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | t <sub>1</sub> | 重量<br>(kg) |
|----|----------------|-----|-----|----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------|----|----|-----|----------------|-----|----|----|----|----|-----|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1  | CHHBN05D-4095  | 142 | 100 | 28 | 16             | 180 | 150 | 94  | 90  | 150 | 60  | 248 | 145            | 105 | 95  | 448 | 35             | —              | 30             | 15             | 130 | 180 | 15             | 25             | 15 | 12 | —   | M6             | 96  | 40 | 11 | 8  | 7  | 4   | 5              | 5              | 3              | 27         |
| 2  | CHHBN05D-4105  | 156 | 100 | 28 | 16             | 180 | 150 | 94  | 90  | 150 | 60  | 248 | 145            | 105 | 95  | 462 | 35             | —              | 30             | 15             | 135 | 180 | 15             | 30             | 15 | 12 | —   | M6             | 96  | 40 | 11 | 8  | 7  | 4   | 5              | 5              | 3              | 29         |
| 3  | CHHBN05D-4115  | 186 | 120 | 38 | 16             | 180 | 204 | 94  | 115 | 190 | 82  | 268 | 145            | 105 | 95  | 501 | 55             | —              | 30             | 15             | 155 | 230 | 20             | 20             | 20 | 15 | —   | M6             | 105 | 55 | 14 | 10 | 8  | 5   | 5              | 5              | 3              | 40         |
| 4  | CHHBN 1 D-4095 | 142 | 100 | 28 | 16             | 180 | 150 | 94  | 90  | 150 | 60  | 248 | 145            | 105 | 95  | 448 | 35             | —              | 30             | 15             | 130 | 180 | 15             | 25             | 15 | 12 | —   | M6             | 96  | 40 | 11 | 8  | 7  | 4   | 5              | 5              | 3              | 27         |
| 5  | CHHBN 1 D-4105 | 156 | 100 | 28 | 16             | 180 | 150 | 94  | 90  | 150 | 60  | 248 | 145            | 105 | 95  | 462 | 35             | —              | 30             | 15             | 135 | 180 | 15             | 30             | 15 | 12 | —   | M6             | 96  | 40 | 11 | 8  | 7  | 4   | 5              | 5              | 3              | 29         |
| 6  | CHHBN 1 D-4115 | 186 | 120 | 38 | 16             | 180 | 204 | 94  | 115 | 190 | 82  | 268 | 145            | 105 | 95  | 501 | 55             | —              | 30             | 15             | 155 | 230 | 20             | 20             | 20 | 15 | —   | M6             | 105 | 55 | 14 | 10 | 8  | 5   | 5              | 5              | 3              | 40         |
| 7  | CHHBN 2 D-4135 | 240 | 150 | 50 | 20             | 268 | 230 | 135 | 145 | 290 | 100 | 334 | 214            | 149 | 120 | 621 | 70             | 18             | 40             | 12             | 195 | 330 | 25             | 25             | 20 | 22 | M10 | M6             | 113 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 6              | 6              | 3.5            | 90         |
| 8  | CHHBN 2 D-4145 | 260 | 150 | 50 | 20             | 268 | 230 | 135 | 145 | 290 | 120 | 334 | 214            | 149 | 120 | 641 | 90             | 18             | 40             | 12             | 195 | 330 | 25             | 25             | 20 | 22 | M10 | M6             | 113 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 6              | 6              | 3.5            | 91         |
| 9  | CHHBN 2 D-4165 | 308 | 160 | 60 | 20             | 268 | 300 | 135 | 150 | 370 | 139 | 344 | 214            | 149 | 120 | 699 | 90             | 18             | 40             | 12             | 238 | 410 | 44             | 44             | 20 | 25 | M10 | M6             | 123 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 6              | 6              | 3.5            | 132        |
| 10 | CHHBN 3 D-4135 | 240 | 150 | 50 | 20             | 268 | 230 | 135 | 145 | 290 | 100 | 334 | 214            | 149 | 120 | 621 | 70             | 18             | 40             | 12             | 195 | 330 | 25             | 25             | 20 | 22 | M10 | M6             | 113 | 65 | 18 | 14 | 9  | 5.5 | 6              | 6              | 3.5            | 90         |
| 11 | CHHBN 3 D-4165 | 308 | 160 | 60 | 20             | 268 | 300 | 135 | 150 | 370 | 139 | 344 | 214            | 149 | 120 | 699 | 90             | 18             | 40             | 12             | 238 | 410 | 44             | 44             | 20 | 25 | M10 | M6             | 123 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 6              | 6              | 3.5            | 132        |



(mm)


| 項 | 形 式            | A   | C   | D  | D <sub>1</sub> | DB  | DC  | DH  | E   | F   | G   | H   | J   | J <sub>1</sub> | K   | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | M   | N   | P  | Q  | R  | S   | S <sub>1</sub> | T   | V  | d  | b  | h  | t   | b <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | t <sub>1</sub> | 重量<br>(kg) |
|---|----------------|-----|-----|----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|-----|----------------|-----|----|----|----|----|-----|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | CHHBN 5 D-4165 | 308 | 160 | 60 | 28             | 330 | 300 | 135 | 150 | 370 | 139 | 377 | 253 | 188            | 150 | 854  | 90             | 18             | 40             | 16             | 238 | 410 | 44 | 20 | 25 | M10 | M8             | 155 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 8              | 7              | 4              | 167        |
| 2 | CHHBN 5 D-4175 | 352 | 200 | 70 | 28             | 330 | 340 | 135 | 275 | 380 | 125 | 417 | 253 | 188            | 150 | 908  | 90             | 24             | 40             | 16             | 335 | 430 | 30 | 25 | 30 | M12 | M8             | 165 | 80 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 8              | 7              | 4              | 205        |
| 3 | CHHBN 5 D-4185 | 389 | 220 | 80 | 28             | 330 | 370 | 135 | 320 | 420 | 145 | 437 | 253 | 188            | 150 | 958  | 110            | 24             | 40             | 16             | 380 | 470 | 30 | 25 | 30 | M12 | M8             | 178 | 85 | 22 | 22 | 14 | 9   | 8              | 7              | 4              | 238        |
| 4 | CHHBN 8 D-4165 | 308 | 160 | 60 | 28             | 330 | 300 | 135 | 150 | 370 | 139 | 377 | 253 | 188            | 150 | 854  | 90             | 18             | 40             | 16             | 238 | 410 | 44 | 20 | 25 | M10 | M8             | 155 | 75 | 18 | 18 | 11 | 7   | 8              | 7              | 4              | 167        |
| 5 | CHHBN 8 D-4175 | 352 | 200 | 70 | 28             | 330 | 340 | 135 | 275 | 380 | 125 | 417 | 253 | 188            | 150 | 908  | 90             | 24             | 40             | 16             | 335 | 430 | 30 | 25 | 30 | M12 | M8             | 165 | 80 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 8              | 7              | 4              | 205        |
| 6 | CHHBN 8 D-4185 | 389 | 220 | 80 | 28             | 330 | 370 | 135 | 320 | 420 | 145 | 437 | 253 | 188            | 150 | 958  | 110            | 24             | 40             | 16             | 380 | 470 | 30 | 25 | 30 | M12 | M8             | 178 | 85 | 22 | 22 | 14 | 9   | 8              | 7              | 4              | 238        |
| 7 | CHHBN10D-4175  | 352 | 200 | 70 | 28             | 338 | 340 | 135 | 275 | 380 | 125 | 462 | 265 | 200            | 180 | 968  | 90             | 24             | 45             | 16             | 335 | 430 | 30 | 25 | 30 | M12 | M8             | 176 | 80 | 22 | 20 | 12 | 7.5 | 8              | 7              | 4              | 258        |
| 8 | CHHBN10D-4185  | 389 | 220 | 80 | 28             | 368 | 370 | 135 | 320 | 420 | 145 | 482 | 265 | 200            | 180 | 1012 | 110            | 24             | 45             | 16             | 380 | 470 | 30 | 25 | 30 | M12 | M8             | 183 | 85 | 22 | 22 | 14 | 9   | 8              | 7              | 4              | 294        |
| 9 | CHHBN10D-4195  | 465 | 250 | 95 | 28             | 368 | 430 | 135 | 380 | 480 | 170 | 512 | 265 | 200            | 180 | 1097 | 135            | 34             | 45             | 16             | 440 | 530 | 30 | 25 | 35 | M20 | M8             | 192 | 90 | 26 | 25 | 14 | 9   | 8              | 7              | 4              | 356        |





| 項 | 形 式           | BE  | CF  | D  | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | DC  | DH  | DM  | E  | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L   | M  | N | P | S   | T   | d  | b  | h  | t   | ℓ  | ℓ <sub>2</sub> | α  | β  | 重量(kg) |
|---|---------------|-----|-----|----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|----|-----|----------------|-----|-----|-----|----|---|---|-----|-----|----|----|----|-----|----|----------------|----|----|--------|
| 1 | CVVBMN1D-4095 | 250 | 94  | 28 | 160            | 134            | 110            | 150 | 94  | 148 | 9  | 114 | 145            | 105 | 95  | 645 | 48 | 4 | 3 | —   | 190 | 11 | 8  | 7  | 4   | 35 | —              | 0  | 45 | 39     |
| 2 | CVVBMN1D-4105 | 250 | 108 | 28 | 160            | 134            | 110            | 150 | 94  | 148 | 9  | 114 | 145            | 105 | 95  | 632 | 48 | 4 | 3 | —   | 204 | 11 | 8  | 7  | 4   | 35 | —              | 0  | 45 | 42     |
| 3 | CVVBMN1D-4115 | 259 | 117 | 38 | 210            | 180            | 140            | 204 | 94  | 148 | 13 | 114 | 145            | 105 | 95  | 671 | 69 | 6 | 4 | —   | 222 | 11 | 10 | 8  | 5   | 55 | —              | 30 | 45 | 50     |
| 4 | CVVBMN2D-4135 | 319 | 164 | 50 | 260            | 230            | 200            | 230 | 135 | 160 | 15 | 119 | 214            | 149 | 120 | 840 | 76 | 6 | 4 | M10 | 277 | 11 | 14 | 9  | 5.5 | 61 | 18             | 0  | 90 | 95     |
| 5 | CVVBMN2D-4145 | 319 | 164 | 50 | 260            | 230            | 200            | 230 | 135 | 160 | 15 | 119 | 214            | 149 | 120 | 860 | 96 | 6 | 4 | M10 | 277 | 11 | 14 | 9  | 5.5 | 81 | 18             | 0  | 90 | 96     |
| 6 | CVVBMN2D-4165 | 329 | 219 | 60 | 340            | 310            | 270            | 300 | 135 | 160 | 20 | 119 | 214            | 149 | 120 | 918 | 89 | 6 | 4 | M10 | 342 | 11 | 18 | 11 | 7   | 80 | 18             | 30 | 90 | 130    |
| 7 | CVVBMN3D-4135 | 319 | 164 | 50 | 260            | 230            | 200            | 230 | 135 | 173 | 15 | 126 | 214            | 149 | 120 | 860 | 76 | 6 | 4 | M10 | 277 | 11 | 14 | 9  | 5.5 | 61 | 18             | 0  | 90 | 100    |
| 8 | CVVBMN3D-4165 | 329 | 219 | 60 | 340            | 310            | 270            | 300 | 135 | 173 | 20 | 126 | 214            | 149 | 120 | 938 | 89 | 6 | 4 | M10 | 342 | 11 | 18 | 11 | 7   | 80 | 18             | 30 | 90 | 135    |


注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。



| 項 | 形 式            | BE  | CF  | D  | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | DC  | DH  | DM  | E  | J   | J <sub>1</sub> | JH  | K   | L    | M   | N  | P | S   | T   | d  | b  | h  | t   | ℓ   | ℓ <sub>2</sub> | α    | β  | 重量(kg) |
|---|----------------|-----|-----|----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|----|-----|----------------|-----|-----|------|-----|----|---|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----------------|------|----|--------|
| 1 | CVVBMN5D-4165  | 548 | 219 | 60 | 340            | 310            | 270            | 300 | 135 | 212 | 20 | 144 | 253            | 188 | 150 | 1139 | 89  | 6  | 4 | M10 | 374 | 11 | 18 | 11 | 7   | 80  | 18             | 30   | 45 | 193    |
| 2 | CVVBMN5D-4175  | 558 | 258 | 70 | 400            | 360            | 316            | 340 | 135 | 212 | 22 | 144 | 253            | 188 | 150 | 1193 | 94  | 8  | 5 | M12 | 423 | 14 | 20 | 12 | 7.5 | 84  | 24             | 22.5 | 45 | 231    |
| 3 | CVVBMN5D-4185  | 571 | 279 | 80 | 430            | 390            | 345            | 370 | 135 | 212 | 22 | 144 | 253            | 188 | 150 | 1243 | 110 | 8  | 5 | M12 | 457 | 18 | 22 | 14 | 9   | 100 | 24             | 22.5 | 45 | 264    |
| 4 | CVVBMN8D-4165  | 548 | 219 | 60 | 340            | 310            | 270            | 300 | 135 | 212 | 20 | 144 | 253            | 188 | 150 | 1183 | 89  | 6  | 4 | M10 | 374 | 11 | 18 | 11 | 7   | 80  | 18             | 30   | 45 | 202    |
| 5 | CVVBMN8D-4175  | 558 | 258 | 70 | 400            | 360            | 316            | 340 | 135 | 212 | 22 | 144 | 253            | 188 | 150 | 1237 | 94  | 8  | 5 | M12 | 423 | 14 | 20 | 12 | 7.5 | 84  | 24             | 22.5 | 45 | 240    |
| 6 | CVVBMN8D-4185  | 571 | 279 | 80 | 430            | 390            | 345            | 370 | 135 | 212 | 22 | 144 | 253            | 188 | 150 | 1287 | 110 | 8  | 5 | M12 | 457 | 18 | 22 | 14 | 9   | 100 | 24             | 22.5 | 45 | 273    |
| 7 | CVVBMN10D-4175 | 610 | 258 | 70 | 400            | 360            | 316            | 340 | 135 | 251 | 22 | 188 | 265            | 200 | 180 | 1302 | 94  | 8  | 5 | M12 | 434 | 14 | 20 | 12 | 7.5 | 84  | 24             | 22.5 | 45 | 310    |
| 8 | CVVBMN10D-4185 | 617 | 279 | 80 | 430            | 390            | 345            | 370 | 135 | 251 | 22 | 188 | 265            | 200 | 180 | 1346 | 110 | 8  | 5 | M12 | 462 | 18 | 22 | 14 | 9   | 100 | 24             | 22.5 | 45 | 346    |
| 9 | CVVBMN10D-4195 | 626 | 320 | 95 | 490            | 450            | 400            | 430 | 135 | 251 | 30 | 188 | 265            | 200 | 180 | 1431 | 145 | 12 | 6 | M20 | 512 | 18 | 25 | 14 | 9   | 125 | 34             | 15   | 45 | 408    |

注) 端子箱、配管、操作ハンドル等の位置関係が必要な場合は、ご照会ください。







# 11. 技術資料

変速操作

速度検出方式

速度表示方式

リミットスイッチ方式

スピードセッター

潤滑

ラジアル・スラスト荷重

出力軸・低速軸・入力軸詳細寸法



## 変速操作

変速操作は手動操作を標準とします。(但し、150A、200A、100B、150Bは遠隔操作方式が標準です。)ご注文により下記のような遠隔操作装置付にすることができます。

なお、バイエル無段変速機、バイエル・サイクロ可変減速機が停止中には、操作ハンドルを廻わさないでください。また、電気式、油・空圧式遠隔操作をする場合にも、停止中に変速しないように電氣的なインタロック回路を設けてください。

### 1. 手動変速(ハンドル操作)

#### ■標準仕様(指針窓付)

変速は操作軸に取り付けた操作ハンドルで行ないます。操作ハンドルは左右どちらでも取り付けますが、出力側より見て左側取り付けを標準としています。(右上の写真参照)

出力軸回転数は指針窓に刻んだ速度比により割り出します。




出力軸回転数 = 入力軸回転数 × 速度比

#### ■変速指示装置付

右の写真のような変速指示装置は、ご注文により直結形、F形およびL形のものを取り付けるかまたは附属します。


- (1) 目盛はバイエル無段変速機の速度比を刻みます。
  - (2) 変速指示装置の取り付けは、出力側より見て左側を標準とします。右側取り付けの場合はご注文時にご指示ください。
- (注) 立形50A～200A、50B～150Bは、直結形変速指示装置付(ハンドルと反対側)が標準です。

| 形 式                            | 寸 法  |     |                |                |
|--------------------------------|------|-----|----------------|----------------|
|                                | C    | φD  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> |
| N02A～N10A, N02B～N8B, N05D～N10D | 60   | 135 | 212            | 147            |
| 15A, 20A, 10B, 15B             | 76.5 | 176 | —              | 163.5          |
| 30A, 40A, 20B, 30B             | 74.5 | 222 | —              | 161.5          |



変速操作に要する回転力

| 形 式               |            | 所要最大回転力<br>(kgf・cm) | 所要ハンドル<br>回 転 数 |
|-------------------|------------|---------------------|-----------------|
| A 形               | B 形        |                     |                 |
| N02A<br>N05A, N1A | N02B, N05B | 18                  | 27.4            |
| N2A, N3A          | N1B, N2B   | 27                  | 25              |
| N5A, N8A          | N3B, N5B   | 40                  | 33              |
| N10A              | N8B        | 50                  | 28.5            |
| 15A               | 10B        | 100                 | 24              |
| 20A               | 15B        | 190                 | 21              |
| 30A, 40A          | 20B, 30B   | 550                 | 26.5            |
| 50A, 75A, 100A    | 50B, 75B   | 1050                | 27.5            |
| 150A, 200A        | 100B, 150B | 850                 | 24              |
| N05D, N1D         |            | 17                  | 27.5            |
| N2D, N3D          |            | 20                  | 34.5            |
| N5D, N8D          |            | 30                  | 31.5            |
| N10D              |            | 60                  | 34.5            |






## 2. 自動変速

### ■電気式遠隔操作(RC)

バイエル無段変速機に電気遠隔操作装置(RC)を加えることにより、変速操作を電氣的に遠隔地から行なうことができます。

RCは駆動源であるパイロットモータとその他の小物部品から構成されます。

パイロットモータにはバイエルの形式に応じて①ウオームギヤ方式と②サイクロ<sup>®</sup>減速機方式があります。



#### 特 長

1. メンテナンスフリー：長寿命グリースを採用しているためメンテナンスフリーです。
2. 回しすぎても安心：安全クラッチを装備していますので万一、変速範囲を越えてパイロットモータが回転しても安心です。(但し長時間安全クラッチが作動した状態で放置されますと、変速不能が生じるおそれがありますので、できるだけ早くパイロットモータを停止してください。)
3. コンパクト：ウオームギヤ方式では直結方式とすることで、チェーン、スプロケットなど部品点数を大幅に削減し軽量化、コンパクト化を実現しました。
4. 対環境性も万全：標準(屋内)はもちろん、屋外、防塵、安全増防爆、耐圧防爆など様々な使用環境に対応出来ます。

#### バイエルの枠番とパイロットモータの方式

|          | ウオームギヤ方式                           | サイクロ減速機方式                              |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------|
| A形(定トルク) | N02A N05A N1A N2A N3A N5A N8A N10A | 15A 20A 30A 40A 50A 75A 100A 150A 200A |
| B形(定出力)  | N02B N05B N1B N2B N3B N5B N8B      | 10B 15B 20B 30B 50B 75B 100B 150B      |
| D形(広域変速) | N05D N1D N2D N3D N5D N8D N10D      |                                        |
| 寸法図掲載頁   | P155上                              | P155下                                  |

#### 標準仕様

|       | ①ウオームギヤ方式                                         | ②サイクロ減速機方式                                              |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 減速方式  | ウオーム減速機                                           | サイクロ減速機                                                 |
| 潤滑方式  | グリース潤滑                                            | グリース潤滑                                                  |
| 取付方法  | 操作軸直結形                                            | 脚取付形                                                    |
| モータ仕様 | 三相交流電動機<br>90W<br>極数4P<br>200V 50/60Hz, 220V 60Hz | 三相交流電動機<br>0.1~0.4kW<br>極数4P<br>200V 50/60Hz, 220V 60Hz |


#### 参考資料「変速時間」標準RCが変速に要する時間(sec)

| 形式<br>電源<br>周波数 | N05D<br>N1D | N2D<br>N3D | N5D<br>N8D | N10D | N02A N05A<br>N1A<br>N02B N05B | N2A N3A<br>N1B N2B | N5A N8A<br>N3B N5B | N10A<br>N8B | 15A<br>10B | 20A<br>15B | 30A 40A<br>20B 30B | 50A 75A<br>100A<br>50B 75B | 150A 200A<br>100B 150B |
|-----------------|-------------|------------|------------|------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| 50Hz            | 33          | 42         | 38         | 42   | 33                            | 30                 | 40                 | 34          | 68         | 60         | 72                 | 77                         | 67                     |
| 60Hz            | 28          | 35         | 32         | 35   | 28                            | 25                 | 33                 | 29          | 57         | 50         | 61                 | 64                         | 56                     |

※変速時間とはパイロットモータにより最低速から最高速まで変速するために要する時間です。




①ウームギヤ方式寸法表



| 枠 番                           | パイロットモータ |              | A   | B    | 標準 (屋内) |     |     |     | 屋外・安全増 |     |     |     | 耐圧防爆 |     |      |     |
|-------------------------------|----------|--------------|-----|------|---------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|                               | 形 式      | モータ容量<br>W×P |     |      | C       | D   | E   | F   | C      | D   | E   | F   | C    | D   | E    | F   |
| N05D<br>N1D                   | AH       | 90×4         | 124 | 28.5 | 183     | 192 | φ90 | 197 | 183    | 192 | φ90 | 215 | 248  | 332 | φ152 | 339 |
| N2D<br>N3D                    | AH       | 90×4         | 156 | 28.5 | 215     | 192 | φ90 | 222 | 215    | 192 | φ90 | 240 | 280  | 332 | φ152 | 364 |
| N5D<br>N8D                    | AH       | 90×4         | 192 | 28.5 | 251     | 192 | φ90 | 252 | 251    | 192 | φ90 | 270 | 316  | 332 | φ152 | 394 |
| N10D                          | BH       | 90×4         | 197 | 28.5 | 256     | 192 | φ90 | 282 | 256    | 192 | φ90 | 300 | 321  | 332 | φ152 | 424 |
| N02A N02B<br>N05A N05B<br>N1A | AH       | 90×4         | 124 | 28.5 | 183     | 192 | φ90 | 200 | 183    | 192 | φ90 | 218 | 248  | 332 | φ152 | 342 |
| N2A N1B<br>N3A N2B            | AH       | 90×4         | 155 | 28.5 | 214     | 192 | φ90 | 222 | 214    | 192 | φ90 | 240 | 279  | 332 | φ152 | 364 |
| N5A N3B<br>N8A N5B            | AH       | 90×4         | 196 | 28.5 | 255     | 192 | φ90 | 242 | 255    | 192 | φ90 | 260 | 320  | 332 | φ152 | 384 |
| N10A N8B                      | BH       | 90×4         | 194 | 28.5 | 253     | 192 | φ90 | 272 | 253    | 192 | φ90 | 290 | 318  | 332 | φ152 | 414 |

②サイクロ減速機方式寸法表




- (注1) F寸法はパイロットモータの仕様によりご選出ください。
- (注2) 耐爆形の場合、※1を記入した形式はB寸法が+10mmとなります。
- (注3) 屋外、防塵、安全増、耐爆仕様のパイロットモータ端子箱引込口は電線管式 (PF $\frac{1}{2}$ ) が標準です。

| 枠 番                    | パイロットモータ形式     | ローラチェン |       |      | 歯車歯数 |    | A   | B         | C   | DH  | J   | 標準 (屋内) |          | 屋外・防塵・安全増 |          | 耐圧防爆 |          |
|------------------------|----------------|--------|-------|------|------|----|-----|-----------|-----|-----|-----|---------|----------|-----------|----------|------|----------|
|                        |                | 形式     | ピッチ   | ローラ径 | Z1   | Z2 |     |           |     |     |     | F       | $\alpha$ | F         | $\alpha$ | F    | $\alpha$ |
| 15A 10B                | CNHM01-4075-43 | RF06B  | 9.525 | 6.35 | 17   | 28 | 220 | ※1<br>101 | 175 | 176 | 304 | 398     | 0        | 440       | 0        | 538  | 0        |
| 20A 15B                | CNHM01-4075-43 | RF06B  | 9.525 | 6.35 | 17   | 28 | 185 | ※1<br>105 | 147 | 176 | 269 | 455     | 0        | 497       | 0        | 595  | 0        |
| 30A 20B<br>40A 30B     | CNHM02-4085-43 | JIS40  | 12.7  | 7.94 | 19   | 31 | 215 | 102       | 175 | 250 | 324 | 512     | 0        | 554       | 0        | 642  | 0        |
| 50A 75A<br>100A        | CNHM05-4105-43 | JIS40  | 12.7  | 7.94 | 19   | 31 | 270 | 192       | 285 | 250 | 379 | 637     | 0        | 679       | 0        | 767  | 0        |
| 150A 100B<br>200A 150B | CNHM05-4105-43 | JIS40  | 12.7  | 7.94 | 19   | 31 | 279 | 116       | 248 | 250 | 388 | 691     | 0        | 733       | 0        | 821  | 0        |



## ■油圧・空気圧式遠隔操作(HC)

パワーシリンダを用い操作軸を直接移動させる方式で、構造は下図のとおりです。またこの変速操作に要する推力は、右の表のとおりです。



変速操作に要する推力

| 枠 番             |            | 所要最大<br>推 力<br>(kgf) | 所要スト<br>ローク<br>(mm) | 使用シリンダ容量 (kgf) |      |
|-----------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|------|
|                 |            |                      |                     | 最小推力           | 最大推力 |
| N02A, N05A, N1A | N02B, N05B | 40                   | 54                  | 60             | 150  |
| N2A, N3A        | N1B, N2B   | 75                   | 99                  | 100            | 150  |
| N5A, N8A        | N3B, N5B   | 80                   | 164                 | 100            | 150  |
| N10A            | N8B        | 80                   | 171                 | 100            | 150  |
| 15A             | 10B        | 120                  | 142                 | 170            | 250  |
| 20A             | 15B        | 240                  | 105                 | 300            | 500  |
| 30A, 40A        | 20B, 30B   | 520                  | 130                 | 600            | 700  |
| 50A, 75A, 100A  | 50B, 75B   | 1100                 | 192                 | 1200           | 1500 |
| 150A, 200A      | 100B, 150B | 1200                 | 189                 | 1500           | 1700 |
| N05D, N1D       |            | 30                   | 54                  | 60             | 150  |
| N2D, N3D        |            | 80                   | 68                  | 100            | 150  |
| N5D, N8D        |            | 85                   | 124                 | 100            | 150  |
| N10D            |            | 155                  | 137                 | 170            | 300  |




## 速度検出方式 (1) 通常(非防爆)の場合

正確な制御を実現するためにはバイエル無段変速機の実回転数を検出しそれをフィードバックすることが必要になります。弊社ではバイエル無段変速機用の理想的な検出装置として電磁式センサを全シリーズに使用しています。

### ■特 長

1. 非接触検出 電磁式センサと検出歯車は非接触のため、回転体に負荷をかけず、信頼性も一段と向上しました。
2. コンパクト 電磁式センサはバイエル無段変速機のハウジング等に直接取付きます。これにより従来の回転計用発電機・回転指示計方式(TG・TM方式)より大幅にコンパクトになりました。
3. 高減速比にも対応 バイエル無段変速機の出力軸より回転数を検出します。これにより2段形バイエル・サイクロ可変減速機のような高減速比の場合も検出が可能となります。(従来シンクロ式発・受信器を使用されていた回転数範囲にも使用可能です。)
4. 悪環境に強い バイエル本体にセンサギヤと電磁式センサを内蔵し、悪環境にも強い設計になっています。
5. 防爆仕様についても製作します。

### ■構 造




左図のようにバイエル無段変速機の出力軸に取付けた検出歯車に近接して電磁式センサが取付きます。電磁式センサは永久磁石と電圧発生用コイルを内蔵した電磁誘導形で、近接する磁性体(検出歯車)の凹凸により磁束の変化を生じ、交流電圧を発生します。発生する交流信号(周波数)は回転数に比例しており、この周波数を検出しスピードセッター又は回転計へ入力します。


バイエル®無段変速機用 バイエル・サイクロ可変減速機用

### ■形 式


#### (1) TN-1




- 六角ナットにより取付長さを自由に調整出来ます。
- 主に、A形、B形バイエルに使用します。



#### (2) TN-2



- 取付面により取付長さが45mmに決まるため、調整が容易です。
- 主に、D形バイエルに使用します。




### ■特 性

- 出力電圧：7Vp-p以上(周速9.2m/s、クリアランス0.5mm負荷100KΩの時)  
(注) 出力電圧は、検出歯車の周速及び、クリアランスにより変化します。
- コイル直流抵抗：1,300～1,600Ω
- コイルインダクタンス：510mH±20%
- 絶縁抵抗：10MΩ以上(DC500Vメガにて)
- 使用温度：-40℃～+100℃
- リード線：0.5mm<sup>2</sup>×2芯 シールド線 0.5m(住友電工 イラックスV2、絶縁編組シールド線)




# ■検出器取付寸法一覧表

横形：基準形




| 枠 番           |           | L   | $\alpha^\circ$ | T     | 検出歯数<br>歯数 |
|---------------|-----------|-----|----------------|-------|------------|
| A 形           | B 形       |     |                |       |            |
| N02A・N05A・N1A | N02B・N05B | 22  | 0              | (112) | 60         |
| N2A・N3A       | N1B・N2B   | 32  | 0              | (125) | 60         |
| N5A・N8A       | N3B・N5B   | 42  | 0              | (153) | 60         |
| N10A          | N8B       | 52  | 0              | (185) | 60         |
| 15A           | 10B       | 70  | 0              | (208) | 60         |
| 20A           | 15B       | 80  | 0              | (209) | 60         |
| 30A・40A       | 20B・30B   | 95  | 30             | (232) | 60         |
| 50A・75A・100A  | 50B・75B   | 170 | 30             | (405) | 60         |
| 150A・200A     | 100B・200B | 175 | 0              | (506) | 60         |



| 枠 番      | L    | T     | 検出歯車<br>歯数 |
|----------|------|-------|------------|
| N05D・N1D | (40) | (123) | 60         |
| N2D・N3D  | (50) | (139) | 60         |
| N5D・N8D  | (60) | (187) | 60         |
| N10D     | (70) | (223) | 60         |

※D形バイエル無段変速機は電磁式センサを取付けた時も取合関係寸法は、標準品と同一です。

横形：歯車減速機構付




| 枠 番           |           | L   | $\alpha^\circ$ | T     | 検出歯車<br>歯数 |
|---------------|-----------|-----|----------------|-------|------------|
| A 形           | B 形       |     |                |       |            |
| N02A・N05A・N1A | N02B・N05B | 22  | 0              | (217) | 60         |
| N2A・N3A       | N1B・N2B   | 40  | 0              | (294) | 60         |
| N5A・N8A       | N3B・N5B   | 52  | 0              | (311) | 60         |
| N10A          | N8B       | 80  | 0              | (402) | 60         |
| 15A           | 10B       | 95  | 0              | (458) | 60         |
| 20A           | 15B       | 125 | 30             | (490) | 60         |
| 30A・40A       | 20B・30B   | 130 | 30             | (635) | 60         |
| 50A・75A・100A  | 50B・75B   | 165 | 0              | (940) | 60         |


- (注1) A形・B形の検出器はH側(出力側より見て右側)に取付けます。 (注3) T及びL寸法で( )付のものは標準品と同一寸法です。  
(注2) 屋外形にも適用出来ます。



横形：バイエル・サイクロ可変減速機



| バイエル枠番     |            | サイクロ<br>枠 番 | A        | T    |       |        | 検出歯車<br>歯 数 |
|------------|------------|-------------|----------|------|-------|--------|-------------|
| A 形        | B 形        |             |          | 検出器付 | (標準)  | (加算寸法) |             |
| N2A<br>N3A | N1B<br>N2B | 4115        | 186      | 131  | ( 81) | +50    | 60          |
|            |            | 4135(4145)  | 240(260) | 132  | ( 82) | +50    |             |
|            |            | 4165        | 308      | 133  | ( 98) | +35    |             |
| N5A<br>N8A | N3B<br>N5B | 4165        | 308      | 153  | (103) | +50    | 60          |
|            |            | 4175        | 352      | 160  | (110) | +50    |             |
|            |            | 4185        | 389      | 162  | (117) | +45    |             |
| N10A       | N8B        | 4175        | 352      | 180  | (131) | +49    | 60          |
|            |            | 4185        | 389      | 180  | (131) | +49    |             |
|            |            | 4195        | 465      | 180  | (140) | +40    |             |
| 15A        | 10B        | 4185        | 389      | 183  | (131) | +52    | 60          |
|            |            | 4195        | 465      | 183  | (131) | +52    |             |
| 20A        | 15B        | 4215        | 526      | 184  | (139) | +45    | 60          |
|            |            | 4225        | 566      | 185  | (135) | +50    |             |



| D形バイエル<br>枠 番 | サイクロ<br>枠 番 | A   | T                       |       |        | 検出歯車<br>歯 数 |
|---------------|-------------|-----|-------------------------|-------|--------|-------------|
|               |             |     | 検出器付                    | (標準)  | (加算寸法) |             |
| N05D<br>N1D   | 4095        | 142 | 標準<br>寸法<br>と<br>同<br>一 | ( 96) | —      | 60          |
|               | 4105        | 156 |                         | ( 96) | —      |             |
|               | 4115        | 186 |                         | (105) | —      |             |
| N2D<br>N3D    | 4135        | 240 |                         | (113) | —      | 60          |
|               | 4145        | 260 |                         | (113) | —      |             |
|               | 4165        | 308 |                         | (123) | —      |             |
| N5D<br>N8D    | 4165        | 308 |                         | (155) | —      | 60          |
|               | 4175        | 352 |                         | (165) | —      |             |
|               | 4185        | 389 |                         | (178) | —      |             |
| N10D          | 4175        | 352 |                         | (176) | —      | 60          |
|               | 4185        | 389 |                         | (183) | —      |             |
|               | 4195        | 465 |                         | (192) | —      |             |

※D形バイエル・サイクロ可変減速機は、電磁センサを取付けた時も、取合関係寸法は標準品と同一です。

- (注1) 検出器はバイエーサイクロ間に取付けます。  
A形・B形の検出器はH側(出力側より見て右側)に取付けます。
- (注2) 屋外形にも適用出来ます。
- (注3) A形及びB形において、T寸法が標準より長くなります。従って全長も長くなるため、特に両軸形、Vプーリー駆動、カップリング駆動形には取合に影響するためご注意ください。
- (注4) 上表以外の組み合わせは、バイエル+サイクロの台板付となりますので寸法等をご照会ください。
- (注5) N1A, N05B以下横形可変の検出器付は製作いたしません。  
D形、又はN1Bをご使用ください。



## 立形：基準形




図1.





図2.



検出器取付位置  
（出力軸側より見る）

| バイエル 枠 番     |           | 図 | L   | 検出器<br>取付位置 | 検出歯車<br>歯数 |
|--------------|-----------|---|-----|-------------|------------|
| A 形          | B 形       |   |     |             |            |
| N05A・N1A     | N05B      | 1 | 21  | E           | 60         |
| N2A・N3A      | N1B・N2B   | 2 | 29  | B           | 60         |
| N5A・N8A      | N3B・N5B   | 2 | 40  | D           | 60         |
| N10A         | N8B       | 2 | 52  | C           | 60         |
| 15A          | 10B       | 2 | 70  | A           | 60         |
| 20A          | 15B       | 2 | 80  | B           | 60         |
| 30A・40A      | 20B・30B   | 2 | 95  | B           | 60         |
| 50A・75A・100A | 50B・75B   | 2 | 170 | B           | 60         |
| 150A・200A    | 100B・150B | 2 | 175 | F           | 60         |

## 立形：歯車減速機構付




図1.





図2.



検出器取付位置  
（出力軸側より見る）

| バイエル 枠 番     |         | 図 | L   | 検出器<br>取付位置 | 検出歯車<br>歯数 |
|--------------|---------|---|-----|-------------|------------|
| A 形          | B 形     |   |     |             |            |
| N05A・N1A     | N05B    | 1 | 21  | B           | 60         |
| N2A・N3A      | N1B・N2B | 1 | 36  | A           | 60         |
| N5A・N8A      | N3B・N5B | 2 | 42  | A           | 60         |
| N10A         | N8B     | 2 | 70  | B           | 60         |
| 15A          | 10B     | 2 | 125 | B           | 60         |
| 20A          | 15B     | 2 | 130 | C           | 60         |
| 30A・40A      | 20B・30B | 2 | 140 | C           | 60         |
| 50A・75A・100A | 50B・75B | 2 | 下表  | A           | 120        |

下表

| 枠番       | 減速比 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/10 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 50A      |     |     |     |     |     |     |      |
| 75A・50B  |     |     |     |     |     |     |      |
| 100A・75B |     |     |     |     |     |     |      |

（注）

図1における※印付寸法（幅80mm・高さ30mm）は相手連結台に必要な切り欠き寸法です。

（注1）屋外形にも適用出来ます。

## ■立形：バイエル・サイクロ可変減速機

- 検出器はバイエル・サイクロ間に取付けます。取付け位置はバイエル立形基準形と同一です。
- N05A, N1A, N05Bは連結台付となり、標準品より全長が長くなります。
- N2A～N8A及びN1B～N5Bは横形同様T寸法及び全長が長くなります。  
（加算寸法はP.158横形可変と同一です。）



速度検出方式 (2) 防爆雰囲気の場合

本質安全防爆構造の回転検出中継器（回転数検出器、中継箱、絶縁形パルス伝送器、ツエナーバリアの4つのセット）を、バイエル無段変速機、バイエル・サイクロ可変減速機と組み合わせることにより、防爆雰囲気においても電磁式センサによる正確な回転数の検出及びSP-20D形スピードセッターによる自動制御が可能となりました。

■特 長

電磁式センサの特長に下記がプラスされました。

- 1. 対象ガスの爆発等級及び発火度はi3nG4で、ほとんど全ての対象ガスに適用できます。  
又、本質安全防爆構造のため工事が簡単です。
- 2. 回転数検出器（電磁式センサ）と絶縁形パルス伝送器間の距離は1km以下で、長距離伝送が可能です。


爆発性ガスの分類

| 発火度<br>爆発等級 | G 1                                                                                   | G 2                                         | G 3          | G 4                 | G 5   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------|-------|
| 1           | アセトン<br>アンモンニア<br>一酸化炭素<br>エタン<br>酢酸<br>酢酸エチル<br>トルエン<br>プロパン<br>ベンゼン<br>メタノール<br>メタン | エタノール<br>酢酸イソペンチル<br>1-ブタノール<br>ブタン<br>無水酢酸 | ガソリン<br>ヘキサン | アセトアルデヒド<br>エチルエーテル |       |
| 2           | 石炭ガス                                                                                  | エチレン<br>エチレンオキシド                            |              |                     |       |
| 3           | 水性ガス<br>水素                                                                            | アセチレン                                       |              |                     | 二硫化炭素 |

■内が対象ガス範囲

■構成及び形式

本機器は本質安全防爆構造の爆発等級及び発火度（i3nG4）に適合する様に設計された組合せ構成の電気機器で回転数検出器、絶縁形パルス伝送器及びツエナーバリアで構成されております。危険場所に設置された回転数検出器（TN-1Z又はTN-2Z）から発生する回転数に比例した交流信号を安全場所に設置した絶縁形パルス伝送器（PG-2）で増巾、インピーダンス変換を行ない、単極性一定振幅パルス信号として出力します。



本質安全防爆構造回転検出中継器

| 形 式    | 構成機器の形式 |                 |         | PG-2<br>補助電源          | 定 格                                                                                       |
|--------|---------|-----------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 回転数検出器  | 絶縁形パルス<br>伝 送 器 | ツエナーバリア |                       |                                                                                           |
| EP-1-1 | TN-1Z   | PG-2            | MTL728+ | AC<br>110V<br>50/60Hz | ・ 本安回路：AC 7V、2mA<br>・ 出力回路：安全保持定格<br>DC250V、AC250V<br>・ 周囲温度：-10℃～50℃<br>・ 測定範囲：0～5000rpm |
| EP-2-1 | TN-2Z   |                 |         |                       |                                                                                           |
| EP-1-2 | TN-1Z   |                 |         | AC<br>220V<br>50/60Hz |                                                                                           |
| EP-2-2 | TN-2Z   |                 |         |                       |                                                                                           |

- 1) PG-2絶縁形パルス伝送器の補助電源は、110V、50/60Hzを標準としております。
- 2) 回転数検出器のTN-1ZとTN-2Zは、ヘッド部の形状のみ異なります。
- 3) バイエル無段変速機、バイエルサイクロ可変減速機の形式により適合する検出器が違いますので、お問い合わせください。



中繼箱 POK 1



## 速度表示方式

### ■指針窓

- バイエル無段変速機の出軸回転数を表示する方法として最も標準的なものがこの指針窓です。※
- 指針窓に刻まれた目盛りと指針により、速度比がわかりますので、入力軸回転数と合わせて、次式により出力軸回転数が算出出来ます。(指針窓に示される速度比は目安です。)


出力軸回転数 = 入力軸回転数 (×) × 速度比

× 入力軸回転数について


電動機直結形の場合、入力軸回転数 = 電動機回転数です。一般的な交流電動機を商用電源にて駆動した場合、その回転数は次の通りです。

※ 20A、15B以上の屋外形は直結形変速指示装置付となります。

| 電動機極数           | 50Hz    | 60Hz    |
|-----------------|---------|---------|
| 4P              | 1500rpm | 1800rpm |
| 6P              | 1000rpm | 1200rpm |
| ※ “すべり” は含みません。 |         |         |



指針窓 (屋内形)



指針窓 (屋外形) ※

### ■デジタル回転計 形式SDT-49T (東洋計器株)

電磁式センサと組合わせて使用することにより実回転数をデジタル表示します。また、ラインスピード、流量など、お客様の最も必要とされる数値に換算することも可能です。

入力信号電圧: 0.2~30V<sub>p-p</sub> (TN-1、2形検出器)

表示: 赤色 LED 4桁、ゼロサプレス

表示精度: ±1 digit

表示換算倍率: ×0.001~9.999

補助電源: AC100V 50/60Hz

※ アナログ出力信号 (DC4~20mA) 付、上下限リレー接点付も製作可能です。

### ■アナログ回転計 形式CCF-10P (東洋計器株)


電磁式センサと組合わせて使用することにより実回転数をアナログ表示します。換算機能はありませんがアナログならではの見易さが特長です。

入力信号電圧: 0.2~30V<sub>p-p</sub> (TN-1、2形検出器)

目盛精度: ±2.5%以下

補助電源: AC100V 50/60Hz、AC200V 50/60Hz共用

※ 上・下限リレー接点付 (メータリレー) も製作可能です。





## リミットスイッチ方式 (電気式遠隔操作装置+スピードセッターの場合 必要なケースがあります。)

バイエル無段変速機あるいはバイエル・サイクロ可変減速機のRC(リモートコントロール機構)には“滑りクラッチ”あるいは“ボールクラッチ”が装備されています。これは出力回転数が既に変速範囲の上限(高速側)あるいは下限(低速側)に達しているのに、パイロットモータがさらに高速側あるいは低速側に変速しようとした場合、RC部あるいはバイエル部に無理な力がかかり、故障するのを防ぐためです。

しかし、この滑りクラッチあるいはボールクラッチが空転している状態で放置しますと変速不良が発生する恐れがあります。

スピードセッターSP-20Dがバイエル部の出力回転数を「直接バイエル部の出力軸に取付けられた電磁式センサから」検出している場合は、スピードセッター内のSPEEDMIN. & SPEEDMAX.を正しく設定するだけで出力回転数が変速範囲からはずれないように制御しますのでこのような心配はありません。

しかし、制御の内容によっては速度検出を「バイエル部の出力軸からでなく、コンベヤのラインスピードなど別の部分から」行わなければならない場合があります。

その場合、スピードセッターはバイエル部の実際の回転数を把握する事が出来ませんので、バイエル部の変速範囲を超えて変速しようとする可能性があり、結果として上記のような変速不良が発生する恐れがあります。

その対策として最も一般的なのはバイエル部にリミットスイッチを付ける事です。

### ■リミットスイッチ付の構造

リミットスイッチ付仕様はバイエル無段変速機の形式により下図の2種類があります。

N02A～15A、N02B～10B、N05D～N10Dは図1のタイプ、それ以外は図2のタイプです。

LSナットあるいは操作ナットの上に付けたドックにより上・下限に設定したマイクロスイッチを作動させ、操作回路をOFFさせ、パイロットモータの変速を停止させます。

(図2のタイプでは標準の指針窓は取り外します。)

### ■制御上LS付き(リミットスイッチ付き)とする必要がある場合の応用制御

#### その1. 定速度制御、定出力制御



スピードセッターのフィードバック信号をバイエル出力軸回転数以外から取る場合。

#### その2. 低速始動、低速停止を行う場合

負荷のGD<sup>2</sup>が大きい機械を始動する場合には、バイエル無段変速機を最低速で始動する事により、大出力トルクが得られ、始動が容易になります。

この場合の最低速到達完了の信号を得るためにLS付き(低速側)とする場合があります。

※「LS付」の代わりに「上・下限リレー接点付デジタル回転計」を使用する事も出来ます。



### ■防爆地域でリミットスイッチ付きにする場合

リミットスイッチ付き構造はそのまま使用し、これにFMU-N 1本質安全防爆構造( i )高感度リレー装置を加える事により本質安全防爆形 (3nG5) となります。

詳細は、スピードセッターカタログ (B-0301) を参照して下さい。



# スピードセッター

バイエル無段変速機の利用を無限に広げるための自動制御装置、これがスピードセッターです。

スピードセッターは、回転数フィードバック方式の自動制御装置で、デジタルスイッチまたはDC4～20mAの電気信号により希望の出力回転数を設定するだけで、バイエル無段変速機を希望の速度に対して±0.5%という高精度で制御する事が出来ます。

スピードセッターは単体でも非常に多くの機能を持っており、様々な制御に用いる事が出来ますが、各種の制御機器(オプション)を併用する事により、更に大規模かつ高度なアプリケーションにもご使用いただけます。

スピードセッター  
SP-20D



詳細につきましては「スピードセッター SP20Dカタログ」をご参照ください。  
(カタログNo.B0301)

## バイエル®無段変速機 バイエル・サイクロ可変減速機 (R.C. 電磁式センサ付)

- 負荷変動があっても出力回転数は極めて安定。
- 多くの圧接点が負荷を分散し吸収。過負荷に強い。
- 低速時には電動機定格トルクの200～400%の出力トルクで連続運転可能。
- あらゆるニーズに応えるワイドバリエーション。

## スピードセッターSP-20D 制御機器群


- C-MOS CPUにより高機能、高精度。
- デジタルスイッチ(標準)の採用で、オペレータによる設定のバラツキを無くしました。
- 大形デジタルディスプレイを標準で内蔵。
- DC4～20mA信号で速度設定(標準)。
- DAコンバータを内蔵、「実」出力回転数を4～20mA信号に変換して出力可能(標準)。
- 高精度設定、±0.5%以内の回転数精度。
- 上・下限リミット機能付




## あらゆるFA機器に最適な制御、駆動装置です。

- ◎ フィードバック制御による高精度運転
- ◎ あらゆるシステム制御に対応する高機能。
- ◎ 低速から高速まで大きなトルクで連続運転。
- ◎ 負荷トルク特性に応じて定馬力と定トルクの間特性(A形、D形)、定出力形(B形)の中から最適な一台が選べます。
- ◎ 変動負荷も衝撃負荷も多くの圧接点(最大176点)が吸収、もちろんインバータの様な「トリップ」は発生しません。

## スピードセッター及び制御機器ラインナップ




- ① プログラム制御盤 ② 比率制御盤 ③ スピードセッター ④ 同調制御盤  
⑤ 2点押ボタンスイッチ ⑥ 外部取付スイッチ





## 1. 標準仕様

| 項 目      |          | 仕 様                                     |                                |
|----------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 制 御      | 制 御 方 式  | フィードバック制御方式                             |                                |
|          | 駆 動 方 式  | ゼロクロス型SSRによる相切換回路                       |                                |
|          | 制 御 指 令  | CPUによる演算制御指令                            |                                |
|          | 停 止 精 度  | 速度設定値に対し±0.5% ※注1)                      |                                |
|          | ヒステリシス   | 0.5～9.9%の範囲で設定可能 ※注2)                   |                                |
| 御        | パイロットモータ | 容量 0.4kW×4P以下                           |                                |
|          |          | 電源 3相 AC200V/50Hz又は200, 220V/60Hz       |                                |
| 速度設定     | MANU     | 4桁 デジタルスイッチ                             | パネル表面のAUTO/MANU<br>切換スイッチにより選択 |
|          | AUTO     | DC4～20mA<br>(入力インピーダンス 100Ω)            |                                |
| 速度検出器    | 形 式      | TN－1形 TN－2形 電磁式センサー                     |                                |
|          | 入力信号     | 周波数 10～10kHz 電圧 0.15～50V <sub>p-p</sub> |                                |
| 表 示      | 表 示 器    | 赤色7セグメントLEDによるデジタル表示                    |                                |
|          | 表 示 範 囲  | 0000～9999、4桁表示、ゼロサプレス                   |                                |
|          | 換 算 表 示  | 換算倍率(0.001～10.000) 小数点位置切換可能            |                                |
|          | 精 度      | ±1 digit                                |                                |
| アナログ出力特性 |          | DC4～20mA 精度±0.5% 許容負荷抵抗500Ω以下           |                                |
| 周 囲 温 度  |          | 0～40℃                                   |                                |
| 消 費 電 力  |          | 約7W                                     |                                |
| 重 量      |          | 約2.2kg                                  |                                |
| 塗 装 色    |          | マンセル5Y 7/1 半ツヤ                          |                                |




- 注 1) 目標の速度設定値で一旦停止後は、出力回転数が、あらかじめ設定されているヒステリシス内であれば、パイロットモータは停止したままとなります。
- 2) ヒステリシスを小さくし過ぎると、パイロットモータがハンチングをしますので、必要以上に小さくしないようにしてください。  
(パイロットモータがハンチングしない範囲で設定してください)  
尚出荷時には低速 $\pm 3\%$ 、高速 $\pm 2\%$ に設定しております。
- 3) スピードセッター電源として400Vしか準備できない場合は、400V/200V スピードセッター用電源トランスを用意しておりますので、ご要求ください。

## 2. 作動原理

下記基本ブロック線図のように、出力軸回転数を電磁式センサーで検出したフィードバック信号値と、デジタルスイッチ(MANU設定)又はDC4～20mA入力信号(AUTO設定)で設定された目標値とをCPUで比較・演算し、その間に偏差があれば、SSR相切換回路をONし、その偏差値量だけパイロットモータを作動させ、バイエル無段変速機を常に目標の回転数に制御します。


又、電磁式センサーで入力された出力軸回転数は7セグLEDでデジタル表示されるとともに、出力軸回転数に比例したDC4～20mA出力信号も取り出せます。





### (1) プロセス制御


汚泥焼却炉、定量フィーダ用  
焼却炉へ供給する汚泥の量を  
コントロールすることができ  
ます。



### (2) 比率制御

右図のような制御をすれば混  
合比が自由にできます。


〔例〕 2 基のコンベヤの  
速度に比率を持た  
せ、自由な混合比  
が得られるよう  
に制御する場合。



### (3) プログラム制御

設定器(デジタルスイッチ)と  
タイマをプログラミングの数  
だけ使用することにより、所定  
のプログラム制御ができます。  
右図は、バイエル無段変速機  
の特長である低速で大きな出  
力トルクが得られるのを利用  
したプログラムで、常に低速  
より始動できるようになって  
います。

〔例〕 コンクリートパイル製造






#### (4) 同調制御

設定器(デジタルスイッチ)からの信号により各スピードセッターが動作し、全体のコンベヤが同調運転されます。


〔例〕 2基のコンベヤ速度(鋼板の搬送速度)を同調運転させる。



#### (5) 定速度制御

均一な表面処理を施すためには、 $v$ を一定にしなければなりません。そのためには、ドラムが巻太りするにつれて回転数を下げます。


〔例〕 鋼線の表面処理ライン駆動用。



#### (6) 追従制御

基準となるバイエル無段変速機の速度に、他のバイエル無段変速機を追従させながら運転します。

〔例〕 主コンベヤ速度に合わせて、従コンベヤ速度を追従させる。



スピードセッター

以上のような簡単な例をあげましたが、あらゆる箇所に応用できるのがスピードセッターです。なんとかして人手を省きたい、品質をもっと向上させたいなど生産能力を高めたいとお考えの方は、最寄りの当社代理店・営業所までご相談ください。必ずスピードセッターがお役にたちます。



# 潤滑

## 1. A・B形潤滑

### ■潤滑方式

表1 標準潤滑方式 バイエル部

|                 |    |      |      |     |     |     |     |     |      |         |     |     |     |         |      |      |      |      |  |
|-----------------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|-----|-----|-----|---------|------|------|------|------|--|
| A形バイエル<br>無段変速機 | 枠番 | N02A | N05A | N1A | N2A | N3A | N5A | N8A | N10A | 15A     | 20A | 30A | 40A | 50A     | 75A  | 100A | 150A | 200A |  |
|                 | 横形 | 油浴式  |      |     |     |     |     |     |      |         |     |     |     | 強制油潤滑方式 |      |      |      |      |  |
|                 | 立形 |      | 油浴式  |     |     |     |     |     |      | 強制油潤滑方式 |     |     |     |         |      |      |      |      |  |
| B形バイエル<br>無段変速機 | 枠番 | N02B | N05B | N1B | N2B | N3B | N5B | N8B | 10B  | 15B     | 20B | 30B | 50B | 75B     | 100B | 150B |      |      |  |
|                 | 横形 | 油浴式  |      |     |     |     |     |     |      |         |     |     |     | 強制油潤滑方式 |      |      |      |      |  |
|                 | 立形 |      | 油浴式  |     |     |     |     |     |      | 強制油潤滑方式 |     |     |     |         |      |      |      |      |  |

表2 標準潤滑方式 サイクロ部

|      |    |        |        |        |        |        |         |         |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |         |
|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|---------|
| 1    | 枠番 | 4085   | 4095   | 4105   | 4115   | 4135   | 4145    | 4165    | 4175   | 4185   | 4195   | 4205   | 4215   | 4225   | 4235   | 4245 | 4255   | 4265   | 4275    |
| 段形   | 横形 | グリース   |        |        |        | 油浴式    |         |         |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |         |
|      | 立形 |        | グリース   |        |        | 油浴式    |         | 強制油潤滑方式 |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |         |
| 2    | 枠番 | 4115DB | 4130DB | 4130DC | 4160DA | 4160DC | 4170DC  | 4180DB  | 4190DA | 4205DA | 4215DA | 4225DA | 4235DA | 4245DA | 4255DA |      | 4265DA | 4270DA |         |
|      |    |        | 4135DB | 4135DC | 4165DA | 4165DC | 4175DC  | 4185DB  | 4195DA | 4205DB | 4215DB | 4225DB | 4235DB | 4245DB | 4255DB |      |        | 4275DA |         |
|      | 横形 | グリース   |        |        |        | 油浴式    |         |         |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |         |
|      | 立形 | 減速比    | グリース   |        |        |        | ～165    | ～195    | ～273   | ～473   | ～559   |        |        |        |        |      |        |        | 強制油潤滑方式 |
|      |    |        |        |        |        |        | 強制油潤滑方式 |         |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |         |
|      |    |        |        |        |        |        | 195～    | 231～    | 319～   | 559～   | 649～   |        |        |        |        |      |        |        |         |
| グリース |    |        |        |        |        |        |         |         |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |         |

表3 トロコイドポンプ付機種 バイエル部

| バイエル枠番 |      | 横形            |           | 立形            |           |
|--------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| A形     | B形   | トロコイドポンプ形式    | 電動機       | トロコイドポンプ形式    | 電動機       |
| N10A   | N8B  | —             | —         | TOP-13AK      | 0.2kW 4P  |
| 15A    | 10B  | —             | —         | TOP-208HB     | 0.4kW 4P  |
| 20A    | 15B  | —             | —         | TOP-212HB     | 0.4kW 4P  |
| 30A    | 20B  | —             | —         | TOP-216HB     | 0.75kW 4P |
| 40A    | 30B  | —             | —         | TOP-216HB     | 0.75kW 4P |
| 50A    | 50B  | TOP-212HB     | 0.75kW 4P | TOP-330H      | 2.2kW 6P  |
| 75A    | 75B  | TOP-212HB     | 0.75kW 4P | TOP-330H      | 2.2kW 6P  |
| 100A   | 75B  | TOP-212HB     | 0.75kW 4P | TOP-330H      | 2.2kW 6P  |
| 150A   | 100B | TOP-N350HVB-7 | 2.2kW 6P  | TOP-N350HVB-7 | 2.2kW 6P  |
| 200A   | 150B | リリーフバルブ付      | 2.2kW 6P  | リリーフバルブ付      | 2.2kW 6P  |

注) 50A、50B以上は、潤滑油冷却装置が別置になります。

表4 トロコイドポンプ付機種 サイクロ部

| サイクロ<br>枠番 | 立形のみ                       |           |
|------------|----------------------------|-----------|
|            | トロコイドポンプ形式                 | 電動機       |
| 4275       | TOP-216HB-VB-3<br>リリーフバルブ付 | 0.75kW 4P |
| 4270DA     | TOP-204HB-VB-3             | 0.4kW 4P  |
| 4275DA     | リリーフバルブ付                   | 0.4kW 4P  |

- 注) 1. トロコイドポンプ付機種のものでは、変速機の始動前に、オイルポンプを始動し給油状態に異状のないことを確認した後主電動機を始動してください。
2. 主電動機の電源をポンプモータとインターロックしておけば誤操作を防ぐことができます。

### ■推奨潤滑油

表5 推奨潤滑油一覧表

| 周囲温度<br>℃       | コスモ石油                   | 日本石油                     | 出光興産                                      | ゼネラル石油                   | エッソ石油           | モービル石油                                           | 三菱石油                          | 昭和シェル<br>石油          | ジャパンエナジー                  |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| -10℃<br>↓<br>5℃ | コスモ<br>オルバス<br>46, 68   | スーパー<br>ハイランド<br>46, 68  | ダフニー<br>スーパー<br>ハイドロリック<br>フルード<br>46, 68 | ゼネラル<br>パノール<br>46, 68   | ヌトー H<br>68     | モービル<br>DTE<br>25, 26<br>(ISO VG 46, 68)         | ダイヤモンド<br>ハイドロフルード<br>EP46 68 | テラスオイル<br>46, 68     | JOMO<br>ハイドラックス<br>46, 68 |
| 0℃<br>↓<br>35℃  | コスモ<br>オルバス<br>100, 150 | FBKオイル<br>RO<br>100, 150 | ダフニー<br>メカニックオイル<br>100, 150              | ゼネラル<br>パノール<br>100, 150 | テレソ<br>100, 150 | モービル<br>DTEオイル<br>エキストラヘビー<br>(ISO VG 150)       | ダイヤモンド<br>ルプロ<br>100, 150     | テラスオイル<br>100, C150  | JOMO<br>レータス<br>100, 150  |
| 30℃<br>↓<br>50℃ | コスモ<br>オルバス<br>220, 320 | FBKオイル<br>RO<br>220, 320 | ダフニー<br>メカニックオイル<br>220, 320              | ゼネラル<br>パノール<br>220, 320 | テレソ<br>320      | モービル<br>DTEオイル<br>BB, AA<br>(ISO VG<br>220, 320) | ダイヤモンド<br>ルプロ<br>220, 320     | テラスオイル<br>C220, C320 | JOMO<br>レータス<br>220, 320  |

- 注) 1. N02A、N02Bについては、上表の各周囲温度範囲の推奨潤滑油のうち粘度の低い方の潤滑油をご使用になることをおすすめします。
2. 潤滑性確保のため使用温度で20cSt以上の粘度を有するものをご使用ください。
3. 始動の容易さのため4300cSt以下の粘度としてください。  
特にトロコイドポンプ又はプランジャーポンプで強制潤滑する場合は2200cSt以下の粘度としてください。
4. 上表以外の潤滑油銘柄をご使用になる場合はご照会ください。



# ■標準グリース(サイクロ減速機構部及び住友製電動機構部用)

表6 標準グリース

| 周囲温度<br>℃      | サイクロ減速機                                |                    |                              | 住友製電動機        |                     |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|---------------------|
|                | (i) 4085, 4095<br>4105, 4115<br>4115DB | (ii) (i) 以外の機種     |                              | シールド<br>ベアリング | オープンベアリング<br>E,B種絶縁 |
|                | 昭和シェル石油                                | 昭和シェル石油            | コスモ石油                        | 協同油脂          | 昭和シェル石油             |
| -10<br>↓<br>50 | アルパニア<br>グリース<br>RA                    | アルパニア<br>グリース<br>2 | コスモグリース<br>ダイナマックスSH<br>No.2 | マルテン<br>SRL   | アルパニアグリース<br>2      |

- 注) 1. 左表以外のグリースの使用は避けてください。  
2. サイクロ減速機の左表 (ii) はコスモグリースダイナマックスSH No. 2 を充てんして出荷しております。  
3. サイクロ減速機の左表 (ii) はグリースを互いに混用しても問題ありません。  
4. 左表以外の周囲温度や温度変化が著しく大きいなどの特殊条件下でのご使用の際はご照会ください。  
5. 他社製電動機はそのメーカーの電動機の取扱説明書又は電動機本体の銘板をご参照ください。

## ■給油量

表7 給油量〔ℓ〕、A形・B形バイエル無段変速機

| バイエル枠番              |              | 横 形 |               |                                   |       |       | 立 形 |         |                                   |       |       |
|---------------------|--------------|-----|---------------|-----------------------------------|-------|-------|-----|---------|-----------------------------------|-------|-------|
| A 形                 | B 形          | 基準形 | 歯車減速<br>機 構 付 | 1 段形サイクロ減速機構付<br>(バイエル・サイクロ可変減速機) |       |       | 基準形 | 歯車減速機構付 | 1 段形サイクロ減速機構付<br>(バイエル・サイクロ可変減速機) |       |       |
|                     |              |     |               | サイクロ<br>枠 番                       | バイエル部 | サイクロ部 |     |         | サイクロ<br>枠 番                       | バイエル部 | サイクロ部 |
| N02A<br>N05A<br>N1A | N02B<br>N05B | 0.7 | 1.1           | 4085                              | 0.7   | グリース  | 1.4 | 2.6     | 4085                              | 1.4   | グリース  |
|                     |              |     |               | 4095                              |       |       |     |         | 4095                              |       |       |
|                     |              |     |               | 4105                              |       |       |     |         | 4105                              |       |       |
|                     |              |     |               | 4115                              |       |       |     |         | 4115                              |       |       |
| N2A<br>N3A          | N1B<br>N2B   | 1.8 | 2.2           | 4115                              | 1.8   | グリース  | 4.1 | 7.4     | 4115                              | 4.1   | グリース  |
|                     |              |     |               | 4135・4145                         |       | 0.7   |     |         | 4135・4145                         |       | 1.1   |
|                     |              |     |               | 4165                              |       | 1.4   |     |         | 4165                              |       | 1.0   |
| N5A<br>N8A          | N3B<br>N5B   | 3.7 | 5.2           | 4165                              | 3.7   | 1.4   | 7.6 | 15      | 4165                              | 7.6   | 1.0   |
|                     |              |     |               | 4175                              |       | 1.7   |     |         | 4175                              |       | 1.9   |
|                     |              |     |               | 4185                              |       | 2.3   |     |         | 4185                              |       | 2.0   |
| N10A                | N8B          | 4.3 | 7.5           | 4175                              | 4.3   | 1.7   | 6.5 | 10      | 4175                              | 6.5   | 1.9   |
|                     |              |     |               | 4185                              |       | 2.3   |     |         | 4185                              |       | 2.0   |
|                     |              |     |               | 4195                              |       | 4.0   |     |         | 4195                              |       | 2.7   |
| 15A                 | 10B          | 11  | 13            | 4185                              | 11    | 2.3   | 12  | 20      | 4185                              | 12    | 2.0   |
|                     |              |     |               | 4195                              |       | 4.0   |     |         | 4195                              |       | 2.7   |
| 20A                 | 15B          | 10  | 20            | 4215                              | 10    | 8.5   | 13  | 24      | 4215                              | 13    | 7.5   |
|                     |              |     |               | 4225                              |       | 10    |     |         | 4225                              |       | 7.5   |
| 30A<br>40A          | 20B<br>30B   | 20  | 38            | 4235                              | 20    | 15    | 23  | 38      | 4235                              | 23    | 12    |
|                     |              |     |               | 4245                              |       | 16    |     |         | 4245                              |       | 15    |
| 50A<br>75A<br>100A  | 50B<br>75B   | 56  | 98            | 4255                              | 56    | 21    | 96  | 108     | 4255                              | 96    | 28    |
|                     |              |     |               | 4265                              |       | 29    |     |         | 4265                              |       | 34    |
|                     |              |     |               | 4275                              |       | 56    |     |         | 4275                              |       | 60    |
| 150A                | 100B         | 85  | —             | —                                 | —     | —     | 85  | —       | —                                 | —     | —     |
| 200A                | 150B         | 95  | —             | —                                 | —     | —     | 95  | —       | —                                 | —     | —     |

- 注) 1. 油潤滑の機種は油を抜いて出荷していますので運転前に必ず給油してください。  
2. グリース潤滑の機種には表6のグリースを充てんして出荷しています。  
3. サイクロ減速機構付の全機種はバイエル部とサイクロ部とが隔離されているため必ず両方に給油してください。

表8 2段形(A、B形)バイエル・サイクロ可変減速機のサイクロ部油量(概略値)〔ℓ〕

|     |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 枠 番 | 4115DB  | 4130DB | 4130DC | 4160DA | 4160DC | 4170DC | 4180DB | 4190DA | 4205DA | 4215DA | 4225DA | 4235DA | 4245DA | 4255DA | 4265DA | 4270DA |
|     |         | 4135DB | 4135DC | 4165DA | 4165DC | 4175DC | 4185DB | 4195DA | 4205DB | 4215DB | 4225DB | 4235DB | 4245DB | 4255DB |        | 4275DA |
| 横 形 | グ リ ー ス |        |        |        | 1.5    | 2.2    | 3.3    | 5.8    | 6.0    | 10     | 11     | 17     | 18     | 23     | 32     | 70     |
| 立 形 | グ リ ー ス |        |        |        | 注2 1.0 | 注2 1.9 | 注2 2.0 | 注2 2.7 | 注2 11  | 注2 14  | 注2 18  | 注2 23  | 注2 29  | 注2 42  | 注2 51  | 60     |

- 注) 1. バイエル部の油量については、表7の油量をご参照ください。  
2. 立形の場合は、サイクロの減速比によってグリース潤滑となりますので、表2をご参照ください。  
3. グリース潤滑機種については、表6のグリースを標準としています。



2.D形(NDシリーズ)潤滑

- ◎NDシリーズバイエル部(変速部)の潤滑油は、指定のトラクションオイルをご使用ください(表3)。  
◎サイクロ部(減速部)は、推奨潤滑油をご使用ください。(表4,5)。  
◎NDシリーズバイエル部、サイクロ部の潤滑油を混入、誤入しますと変速部、減速部の性能、寿命に大きく影響しますので各々の潤滑油を混入、誤入されないようご注意ください。  
◎NDシリーズバイエル部の指定潤滑油は、2万時間または4～5年間交換不要です。

■潤滑方式

表1 標準潤滑方式 バイエル部

|     |
|-----|
| 油浴式 |
|-----|

表2 標準潤滑方式 サイクロ部

|                             |     |         |         |        |        |        |        |        |               |        |        |               |        |        |        |        |        |        |               |  |  |
|-----------------------------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--|--|
| 1<br>段<br>形                 | 枠 番 | 4095    |         | 4105   |        | 4115   |        | 4135   |               | 4145   |        | 4165          |        | 4175   |        | 4185   |        | 4195   |               |  |  |
|                             | 横 形 | グ リ ー ス |         |        |        |        |        | 油 浴 式  |               |        |        |               |        |        |        |        |        |        |               |  |  |
|                             | 立 形 | グ リ ー ス |         |        |        |        |        | 油 浴 式  |               |        |        | 強 制 油 潤 滑 方 式 |        |        |        |        |        |        |               |  |  |
| 2<br><br><br>段<br><br><br>形 | 枠 番 | 4115DB  | 4130DC  | 4160DB | 4170DB | 4180DA | 4180DB | 4190DA | 4190DB        | 4205DA | 4215DA | 4225DA        | 4235DA | 4245DA | 4255DA | 4265DA | 4270DA |        |               |  |  |
|                             |     |         | 4135DC  | 4165DB | 4175DB | 4185DA | 4185DB | 4195DA | 4195DB        | 4205DB | 4215DB | 4225DB        | 4235DB | 4245DB |        |        |        | 4275DA |               |  |  |
|                             | 横 形 | グ リ ー ス |         |        |        |        |        | 油 浴 式  |               |        |        |               |        |        |        |        |        |        |               |  |  |
|                             | 立 形 | 減速比     | グ リ ー ス |        |        |        |        |        | 104           | —      | ~165   | ~319          | ~377   |        |        |        | ~473   | ~559   | 強 制 油 潤 滑 方 式 |  |  |
|                             |     |         |         |        |        |        |        |        | 強 制 油 潤 滑 方 式 |        |        |               |        |        |        |        |        |        |               |  |  |
|                             |     |         |         |        |        |        |        |        | 121~          | 104~   | 195~   | 377~          | 473~   |        |        |        | 649~   |        |               |  |  |
| 形                           | 減速比 | グ リ ー ス |         |        |        |        |        |        |               |        |        |               |        |        |        |        |        |        |               |  |  |

■推奨潤滑油

表3 NDシリーズバイエル部指定トラクションオイル

| 周囲温度<br>℃      | 出光興産                 | 三菱石油               |
|----------------|----------------------|--------------------|
| -10<br>↓<br>40 | ダフニーアルファ<br>ドライブP150 | ダイヤモンドTDオイル<br>150 |

注) 常時0~40℃以外の周囲温度でご使用になる場合は、機種によって一部部品の変更や潤滑油の予熱または冷却の必要がありますのでご照会ください。

表4 サイクロ部推奨潤滑油

| 周囲温度<br>℃     | コスモ石油                   | 日本石油                     | 出光興産                                      | ゼネラル石油                   | エッソ石油            | モービル石油                                       | 三菱石油                           | 昭和シェル<br>石油          | ジャパンエナジー                  |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| -10<br>↓<br>5 | コスモ<br>オルパス<br>46, 68   | スーパー<br>ハイランド<br>46, 68  | ダフニー<br>スーパー<br>ハイドロリック<br>フルード<br>46, 68 | ゼネラル<br>パノール<br>46, 68   | ヌトーH<br>68       | モービル<br>DTE<br>25, 26<br>(ISO VG46, 68)      | ダイヤモンド<br>ハイドロフルード<br>EP46, 68 | テラスオイル<br>46, 68     | JOMO<br>ハイドラックス<br>46, 68 |
| 0<br>↓<br>35  | コスモ<br>オルパス<br>100, 150 | FBKオイル<br>RO<br>100, 150 | ダフニー<br>メカニックオイル<br>100, 150              | ゼネラル<br>パノール<br>100, 150 | テレッソ<br>100, 150 | モービル<br>DTEオイル<br>エキストラヘビー<br>(ISO VG150)    | ダイヤモンド<br>ルブRO<br>100, 150     | テラスオイル<br>100, C150  | JOMO<br>レータス<br>100, 150  |
| 30<br>↓<br>40 | コスモ<br>オルパス<br>220, 320 | FBKオイル<br>RO<br>220, 320 | ダフニー<br>メカニックオイル<br>220, 320              | ゼネラル<br>パノール<br>220, 320 | テレッソ<br>320      | モービル<br>DTEオイル<br>BB, AA<br>(ISO VG220, 320) | ダイヤモンド<br>ルブRO<br>220, 320     | テラスオイル<br>C220, C320 | JOMO<br>レータス<br>220, 320  |

- 注) 1. 常時0~40℃以外の周囲温度でご使用になる場合は、機種によって一部部品の変更や潤滑油の予熱または冷却の必要がありますのでご照会ください。  
2. 冬期または比較的低い周囲温度でご使用になる場合には枠内の低い粘度の油をご使用ください。  
3. 潤滑油粘度に関する選定基準を下表に示します。

|        |                 |                              |
|--------|-----------------|------------------------------|
| 最低許容粘度 | 運転中の油温で約15cSt以上 | 荷重伝達に必要な油膜強度を得るための粘度         |
| 最高許容粘度 | 油浴式潤滑機種         | 4300cSt以下<br>サイクロ減速機が始動可能な粘度 |

4. 始動を円滑に行なうために周囲温度より少なくとも5~10℃以上低い流動点を持つ油をご使用ください。  
5. 周囲温度が広範囲に変化する場合は、粘度変化の少ないもの、すなわち高粘度指数で注)3, 4項を満足する油をご使用ください。  
銘柄については、温度条件を確認のうえご照会ください。



表5 サイクロ部及び住友製電動機部推奨グリース

| 周囲<br>温度<br>℃  | サイクロ減速機                          |                    |                              | 住友製電動機        |                      |
|----------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------------------|
|                | (i) 4095<br>4105, 4115<br>4115DB | (ii)<br>(i) 以外の機種  |                              | シールド<br>ベアリング | オープンベアリング<br>E, B種絶縁 |
|                | 昭和シェル石油                          | 昭和シェル石油            | コスモ石油                        | 協同油脂          | 昭和シェル石油              |
| -10<br>~<br>50 | アルバニア<br>グリース<br>RA              | アルバニア<br>グリース<br>2 | コスモグリース<br>ダイナマックスSH<br>No.2 | マルテン<br>SRL   | アルバニアグリース<br>2       |

- 注) 1. 上表以外のグリースの使用は避けてください。  
 2. サイクロ減速機の上表 (ii) はコスモグリースダイナマックスSH No. 2を充てんして出荷しております。  
 3. サイクロ減速機の上表 (ii) はグリースを互いに混用しても問題ありません。  
 4. 上表以外の周囲温度や温度変化が著しく大きいなどの特殊条件下でのご使用の際はご照会ください。  
 5. 他社製電動機はそのメーカーの電動機の取扱説明書又は電動機本体の銘板をご参照ください。

## ■給油量

表6 NDシリーズバイエル部給油量(概略値)〔ℓ〕

| バイエル枠番 | N05D | N1D | N2D | N3D | N5D  | N8D | N10D |
|--------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 横 形    | 1.2  |     | 2.4 |     | 4.8  |     | 8.7  |
| 立 形    | 2.6  |     | 5.5 |     | 13.5 |     | 19.5 |

表7 1段形 NDシリーズバイエル・サイクロ可変減速機のサイクロ部給油量(概略値)〔ℓ〕

| 枠 番 | 4095    | 4105 | 4115 | 4135 | 4145 | 4165 | 4175 | 4185 | 4195 |
|-----|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 横 形 | グ リ ー ス |      |      | 0.7  | 0.7  | 1.4  | 1.7  | 2.3  | 4.0  |
| 立 形 | グ リ ー ス |      |      | 1.1  | 1.1  | 1.0  | 1.9  | 2.0  | 2.7  |

表8 2段形 NDシリーズバイエル・サイクロ可変減速機のサイクロ部給油量(概略値)〔ℓ〕

| 枠 番 | 4115DB | 4130DC  | 4160DB | 4170DB | 4180DA | 4180DB | 4190DA | 4190DB | 4205DA | 4215DA | 4225DA | 4235DA | 4245DA | 4255DA | 4265DA | 4270DA |
|-----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |        | 4135DC  | 4165DB | 4175DB | 4185DA | 4185DB | 4195DA | 4195DB | 4205DB | 4215DB | 4225DB | 4235DB | 4245DB |        |        | 4275DA |
| 横 形 |        | グ リ ー ス |        |        |        |        | 3.3    | 5.8    | 6.0    | 6.0    | 10     | 11     | 17     | 18     | 23     | 70     |
| 立 形 |        | グ リ ー ス |        |        |        |        | 2.0    | 2.7    | 11     | 11     | 14     | 18     | 23     | 29     | 42     | 60     |

- 注) 1. 油潤滑の機種は油を抜いて出荷していますので運転前に必ず給油してください。  
 2. グリース潤滑の機種には表5のグリースを充てんして出荷しています。  
 3. NDシリーズバイエル・サイクロ可変減速機は全機種バイエル部とサイクロ部とが隔離されているため必ず両方に給油してください。  
 その際、バイエル部とサイクロ部は潤滑油が異なりますので、混入、誤入のないようご注意ください。



### 3. 指定潤滑油メーカー取扱店一覧表

#### 指定潤滑油メーカー取扱店一覧表

NDシリーズバイエルの指定潤滑油(トラクションオイル)は下記取扱店にご用命ください。

三菱石油㈱

| 支店名   | 窓 口       | 住 所                   | 電 話                          | 担 当 都 道 府 県           |
|-------|-----------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 潤滑油部  | 産業潤滑油グループ | 〒105 東京都港区虎ノ門1-2-4    | 03-3595-7439～42              | 全国                    |
| 北海道支店 | 潤滑油販売課    | 〒060 札幌市中央区北二条西4-1    | 011-212-3838                 | 北海道                   |
| 東北支店  | 潤滑油販売課    | 〒980 仙台市青葉区中央2-10-30  | 022-263-9572                 | 青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島     |
| 東京支店  | 潤滑油販売課    | 〒108 東京都港区三田3-12-14   | 03-3457-5711<br>03-3457-5713 | 東京、神奈川、千葉             |
| 東関東支店 | 潤滑油販売課    | 〒108 東京都港区三田3-12-14   | 03-3457-5861                 | 栃木、茨木、群馬、埼玉           |
| 西関東支店 | 潤滑油販売課    | 〒108 東京都港区三田3-12-14   | 03-3457-5865                 | 静岡、長野、山梨、新潟           |
| 中部支店  | 潤滑油販売課    | 〒450 名古屋市中村区名駅3-28-12 | 052-562-2379                 | 愛知、岐阜、三重、福井、石川、富山     |
| 近畿支店  | 潤滑油販売課    | 〒541 大阪市中央区伏見町4-1-1   | 06-208-7111<br>06-208-7121   | 大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀    |
| 四国支店  | 潤滑油販売課    | 〒760 高松市亀井町7-15       | 0878-61-6253                 | 香川、徳島、愛媛、高知           |
| 中国支店  | 潤滑油販売課    | 〒730 広島市中区袋町4-25      | 082-248-5069                 | 岡山、広島、山口、島根、鳥取        |
| 九州支店  | 潤滑油販売課    | 〒810 福岡市中央区天神1-11-17  | 092-721-7461                 | 福岡、佐賀、宮崎、熊本、大分、鹿児島、沖縄 |
| 千葉支店  | —         | 〒280 千葉市富士見町2-3-1     | 0472-24-8431～5               | 千葉                    |
| 静岡支店  | —         | 〒420 静岡市御幸町8          | 054-255-0818～20              | 静岡                    |
| 北陸支店  | —         | 〒920 金沢市高岡町33         | 0762-63-7855                 | 福井、石川、富山              |
| 岡山支店  | —         | 〒700 岡山市駅前町1-9-15     | 0862-33-3311～3               | 岡山                    |
| 沖縄支店  | —         | 〒990 那覇市泉崎1-10-16     | 098-868-8966                 | 沖縄                    |

出光興産㈱

| 支店名    | 窓 口        | 住 所                         | 電 話          | 担 当 都 道 府 県    |
|--------|------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 本社     | 潤滑油部潤滑技術二課 | 〒100 東京都千代田区丸の内3-1-1        | 03-3213-3146 | 全国             |
| 札幌支店   | 潤滑油課       | 〒060 札幌市中央区北三条東2-2-38       | 011-251-7352 | (北海道全域)        |
| 旭川出張所  | —          | 〒070 旭川市常盤通り1-2432-4        | 0166-26-3151 | 北海道            |
| 苫小牧出張所 | —          | 〒053 苫小牧市表町4-2-1            | 0144-36-1171 | 北海道            |
| 函館出張所  | —          | 〒040 函館市海岸町18-18            | 0138-22-2108 | 北海道            |
| 釧路支店   | —          | 〒085 釧路市新富町3-8              | 0154-23-6261 | 北海道            |
| 仙台支店   | 潤滑油課       | 〒980 仙台市青葉区中央4-1-8          | 022-267-3124 | 宮城、山形(東北全域)    |
| 郡山支店   | —          | 〒963 郡山市桑野1-11-1            | 0249-32-4480 | 福島             |
| 盛岡支店   | —          | 〒020 盛岡市南大通り2-9-21          | 0196-25-2211 | 岩手             |
| 青森出張所  | —          | 〒030 青森市長島2-10-5            | 0177-75-1521 | 青森             |
| 秋田出張所  | —          | 〒010 秋田市旭南3-1-32            | 0188-23-5441 | 秋田             |
| 大宮支店   | 潤滑油課       | 〒331 大宮市桜木町1-7-5            | 048-641-4616 | 埼玉(北関東全域)      |
| 宇都宮支店  | —          | 〒320 宇都宮市本町4-15             | 0286-22-7181 | 栃木             |
| 前橋出張所  | —          | 〒371 前橋市元総社町寺田68-4          | 0272-52-1421 | 群馬             |
| 千葉支店   | 潤滑油課       | 〒260 千葉市中央区新田町37-24         | 043-246-1413 | 千葉(東関東全域)      |
| 水戸支店   | —          | 〒310 水戸市泉町1-2-4             | 0292-24-6111 | 茨城             |
| 東京支店   | 潤滑油課       | 〒107 東京都港区北青山1-3-6          | 03-3470-8827 | 東京(東京・甲信越全域)   |
| 立川支店   | —          | 〒190 東京都立川市錦町5-18-10        | 0425-23-1351 | —              |
| 松本支店   | —          | 〒390 松本市中央2-1-27            | 0263-36-7011 | 長野             |
| 新潟支店   | —          | 〒951 新潟市上大川前通り6番地1178-1     | 025-229-1231 | 新潟             |
| 横浜支店   | 潤滑油課       | 〒231 横浜市中区羽衣町2-7-8          | 045-261-6033 | 神奈川、山梨(神奈川・静岡) |
| 静岡支店   | —          | 〒420 静岡市栄町3番地               | 054-254-7761 | 静岡             |
| 名古屋支店  | 潤滑油課       | 〒460 名古屋市中区栄2-1-1           | 052-204-6007 | 愛知、岐阜、三重(東海全域) |
| 金沢支店   | 潤滑油課       | 〒920 金沢市高岡町1-33             | 0762-21-9911 | 石川、福井          |
| 富山出張所  | —          | 〒930 富山市東町1-4-21            | 0764-31-6641 | 富山             |
| 大阪支店   | 潤滑油課       | 〒530 大阪市北区梅田1-12-39         | 06-348-8126  | 大阪、奈良、滋賀(関西全域) |
| 和歌山出張所 | —          | 〒640 和歌山市美園町5-3-1           | 0734-36-6461 | 和歌山            |
| 京都支店   | —          | 〒600 京都市下京区西木町通り五条下ル南橋詰町492 | 075-361-0281 | 京都             |
| 神戸支店   | —          | 〒652 神戸市兵庫区新開地3-2-11        | 078-351-2271 | 兵庫             |
| 広島支店   | 潤滑油課       | 〒730 広島市中区八丁堀5-7            | 082-223-7277 | 広島、島根(中国全域)    |
| 岡山出張所  | —          | 〒700 岡山市下石井2-1-3            | 0862-22-5011 | 岡山             |
| 徳山支店   | —          | 〒745 徳山市桜馬場通2-6             | 0834-31-5511 | 山口             |
| 米子支店   | —          | 〒683 米子市西福原399-1            | 0859-22-2211 | 鳥取             |
| 高松支店   | 潤滑油課       | 〒760 高松市塩屋町8-1              | 0878-22-7614 | 香川(四国全域)       |
| 徳島出張所  | —          | 〒770 徳島市寺島本町西1-7-1          | 0886-53-4161 | 徳島             |
| 松山出張所  | —          | 〒790 松山市一番町3-2-11           | 0899-43-2811 | 愛媛             |
| 高知出張所  | —          | 〒780 高知市はりまや町1-13-20        | 0888-85-0500 | 高知             |
| 福岡支店   | 潤滑油課       | 〒810 福岡市中央区大名2-8-26         | 092-761-1833 | 福岡、佐賀(九州・沖縄全域) |
| 熊本出張所  | —          | 〒860 熊本市紺屋今町2-15            | 096-355-3121 | 熊本             |
| 門司支店   | —          | 〒801 北九州市門司区錦町3-7           | 093-321-6231 | 福岡             |
| 大分出張所  | —          | 〒870 大分市高砂町1-1              | 0975-35-1531 | 大分             |
| 長崎支店   | —          | 〒850 長崎市新地町4-16-201         | 0958-27-1151 | 長崎             |
| 鹿児島支店  | —          | 〒892 鹿児島市加治屋町19-5           | 0992-23-4201 | 鹿児島            |
| 宮崎出張所  | —          | 〒880 宮崎市橘通東5-1-1            | 0985-22-2191 | 宮崎             |
| 沖縄支店   | —          | 〒900 那覇市旭町27番地              | 0988-66-1665 | 沖縄             |



# 許容ラジアル・スラスト荷重

## 1. A・B形許容ラジアル・スラスト荷重

A・B形バイエル無段変速機にギヤやプーリを装着する場合はラジアル・スラスト荷重が許容値を超えない範囲でご使用ください。

### ■出力軸ラジアル荷重・スラスト荷重

出力軸のラジアル荷重・スラスト荷重は次式(①～③)に従って確認をしてください。

#### ① ラジアル荷重 $Pr$

$$Pr \leq \frac{Pro}{Lf \cdot Cf \cdot Fs} \text{ [kgf]}$$

#### ② スラスト荷重 $Pa$

$$Pa \leq \frac{Pao}{Cf \cdot Fs} \text{ [kgf]}$$

#### ③ ラジアル荷重とスラスト荷重が共存する場合

$$\left( \frac{Pr \cdot Lf}{Pro} + \frac{Pa}{Pao} \right) \cdot Cf \cdot Fs \leq 1$$

$Pr$  : 実ラジアル荷重 [kgf]

$Pro$  : 許容ラジアル荷重 [kgf](表3, 6, 9)

$Pa$  : 実スラスト荷重 [kgf]

$Pao$  : 許容スラスト荷重 [kgf](表5, 8, 11)

$Lf$  : 荷重位置係数 (表4, 7, 10)

$Cf$  : 連結係数 (表1)

$Fs$  : 衝撃係数 (表2)

★始動頻度が激しい場合はご照会ください。

表1 連結係数  $Cf$

| 連結方式 | $Cf$ |
|------|------|
| チェーン | 1    |
| 歯車   | 1.25 |
| Vベルト | 1.5  |

表2 衝撃係数  $Fs$


| 衝撃の程度       | $Fs$    |
|-------------|---------|
| 衝撃がほとんど無い場合 | 1       |
| 衝撃がややある場合   | 1～1.2   |
| 激しい衝撃を伴う場合  | 1.4～1.6 |

表3 基準形A・B形バイエル無段変速機出力軸許容ラジアル荷重  $Pro$  [kgf] ( $Cf, Lf, Fs=1$ の場合)

| 出力回転数 rpm<br>枠番               | ~300 | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| N02A, N05A, N1A<br>N02B, N05B | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 90   | 90   | 85   | 80   | 80   | 75   | 75   | 75   |
| N2A, N3A<br>N1B, N2B          | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 170  | 165  | 160  | 160  |
| N5A, N8A<br>N3B, N5B          | 295  | 295  | 295  | 290  | 280  | 265  | 260  | 250  | 240  | 230  | 225  | 220  | 215  |
| N10A, N8B                     | 390  | 360  | 330  | 315  | 300  | 290  | 280  | 270  | 260  | 250  | 240  | 235  | 230  |
| 15A, 10B                      | 455  | 455  | 455  | 455  | 455  | 430  | 415  | 400  | 390  | 380  | 370  | 360  | 350  |
| 20A, 15B                      | 480  | 480  | 480  | 480  | 480  | 480  | 480  | 455  | 450  | 440  | 425  | 410  | —    |
| 30A, 40A<br>20B, 30B          | 1200 | 1150 | 1050 | 1000 | 950  | 900  | 870  | 840  | 820  | 800  | 780  | —    | —    |
| 50A, 75A, 100A<br>50B, 75B    | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | —    | —    | —    |
| 150A, 200A<br>100B, 150B      | 6500 | 6000 | 5700 | 5300 | 5100 | 4800 | 4700 | 4500 | 4400 | 4200 | —    | —    | —    |

表4 基準形A・B形バイエル無段変速機出力軸ラジアル荷重位置係数  $Lf$

| 枠番                            | Lmm | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  |
|-------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| N02A, N05A, N1A<br>N02B, N05B |     | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.37 | 1.49 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| N2A, N3A<br>N1B, N2B          |     | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.11 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | 1.53 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| N5A, N8A<br>N3B, N5B          |     | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.10 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | 1.56 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| N10A, N8B                     |     | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.13 | 1.26 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 15A, 10B                      |     | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.07 | 1.20 | 1.33 | 1.45 | 1.58 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 20A, 15B                      |     | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.12 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.64 | —    | —    | —    | —    | —    |
| 30A, 40A<br>20B, 30B          |     | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.15 | —    | —    | —    | —    |
| 50A, 75A, 100A<br>50B, 75B    |     | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 |
| 150A, 200A<br>100B, 150B      |     | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.09 | 1.20 | 1.31 | 1.42 | 1.53 |



$L = Lo/2$ の時  
 $Lf = 1$



表5 基準形A・B形バイエル無段変速機出力軸許容スラスト荷重  $P_{ao}$  [kgf] (Cf, Fs=1の場合)

| 出力回転数<br>rpm                        | ~300 | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 枠番<br>N02A, N05A, N1A<br>N02B, N05B | 120  | 100  | 90   | 85   | 80   | 75   | 75   | 70   | 70   | 65   | 65   | 60   | 60   |
| N2A, N3A<br>N1B, N2B                | 240  | 240  | 240  | 210  | 200  | 190  | 180  | 170  | 160  | 150  | 150  | 140  | 140  |
| N5A, N8A<br>N3B, N5B                | 390  | 340  | 300  | 280  | 270  | 250  | 230  | 220  | 210  | 200  | 190  | 180  | 180  |
| N10A, N8B                           | 440  | 370  | 330  | 300  | 280  | 270  | 260  | 240  | 230  | 220  | 210  | 200  | 200  |
| 15A, 10B                            | 660  | 590  | 530  | 470  | 440  | 410  | 390  | 370  | 350  | 340  | 330  | 320  | 320  |
| 20A, 15B                            | 720  | 660  | 610  | 580  | 540  | 510  | 480  | 450  | 430  | 420  | 400  | 380  | —    |
| 30A, 40A<br>20B, 30B                | 1200 | 1200 | 1100 | 960  | 910  | 840  | 780  | 750  | 730  | 700  | 680  | —    | —    |
| 50A, 75A, 100A<br>50B, 75B          | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1300 | 1250 | —    | —    | —    |
| 150A, 200A<br>100B, 150B            | 2600 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | —    | —    | —    |

表6 歯車減速機構付A・B形バイエル無段変速機出力軸許容ラジアル荷重  $P_{ro}$  [kgf] (Cf, Lf, Fs=1の場合)

| 出力回転数<br>rpm | ~60  | 70   | 80   | 90   | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 600  | 700  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 歯車部枠番<br>G10 | 280  | 270  | 260  | 250  | 240  | 210  | 190  | 180  | 170  | 160  | 160  | 150  | 140  | 130  |
| G20          | 320  | 320  | 320  | 320  | 300  | 280  | 250  | 230  | 220  | 210  | 200  | 190  | 190  | 180  |
| G30          | 550  | 520  | 520  | 520  | 520  | 490  | 450  | 410  | 380  | 370  | 350  | 340  | 330  | 320  |
| G40          | 1100 | 1000 | 960  | 930  | 890  | 800  | 740  | 690  | 650  | 620  | 600  | 560  | 540  | 510  |
| G50          | —    | 1100 | 1050 | 1050 | 1000 | 900  | 850  | 850  | 850  | 810  | 770  | 730  | 690  | 660  |
| G60          | —    | 1200 | 1150 | 1150 | 1100 | 1000 | 950  | 890  | 850  | 810  | 780  | 740  | 700  | 670  |
| G70          | —    | 2350 | 2300 | 2250 | 2150 | 1950 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1350 | 1300 | 1250 |




表7 歯車減速機構付A・B形バイエル無段変速機出力軸ラジアル荷重位置係数  $L_f$

| Lmm          | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 120  | 140  | 160  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 歯車部枠番<br>G10 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| G20          | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.35 | 1.45 | 1.66 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| G30          | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.10 | 1.19 | 1.28 | 1.46 | 1.64 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| G40          | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.06 | 1.16 | 1.27 | 1.37 | 1.48 | —    | —    | —    |
| G50          | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.29 | —    | —    |
| G60          | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 1.07 | 1.14 | 1.30 | 1.46 | —    |
| G70          | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.17 | 1.31 | 1.44 |

表8 歯車減速機構付A・B形バイエル無段変速機出力軸許容スラスト荷重  $P_{ao}$  [kgf] (Cf, Fs=1の場合)

| 出力回転数<br>rpm | ~60 | 70   | 80   | 90   | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 600  | 700  |
|--------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 歯車部枠番<br>G10 | 250 | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |
| G20          | 300 | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| G30          | 340 | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  |
| G40          | 800 | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |
| G50          | —   | 850  | 850  | 850  | 850  | 850  | 850  | 850  | 850  | 850  | 850  | 850  | 850  | 850  |
| G60          | —   | 910  | 910  | 910  | 910  | 910  | 910  | 910  | 910  | 910  | 910  | 910  | 910  | 910  |
| G70          | —   | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |




表9 A・B形バイエル・サイクロ可変減速機低速軸許容ラジアル荷重 Pro [kgf] (Cf, Lf, Fs=1の場合)

| 出力回転数<br>rpm |                                  | ～1    | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 8     | 10    | 15    | 20    | 25    | 30    | 40    | 50    | 60   | 80   | 100  | 150  | 200  | 250 | 300 |
|--------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 1段形          | 2段形                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |     |     |
| 4085         |                                  | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180  | 164  | 152  | 133  | 121  | 112 | 105 |
| 4095         |                                  | 340   | 340   | 340   | 340   | 340   | 340   | 340   | 340   | 340   | 340   | 340   | 340   | 340   | 340   | 338  | 307  | 285  | 249  | 226  | 210 | 198 |
| 4105         |                                  | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 532  | 484  | 449  | 392  | 356  | 331 | 311 |
| 4115         | 4115DB                           | 880   | 880   | 880   | 880   | 880   | 880   | 880   | 880   | 880   | 880   | 880   | 840   | 763   | 709   | 667  | 606  | 563  | 491  | 446  | 414 | 390 |
| 4135         | 4130DB, 4130DC<br>4135DB, 4135DC | 1350  | 1350  | 1350  | 1350  | 1350  | 1350  | 1350  | 1350  | 1220  | 1110  | 1030  | 971   | 882   | 819   | 770  | 700  | 650  | 568  | 516  | 479 | 451 |
| 4145         |                                  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1380  | 1290  | 1220  | 1120  | 1050  | 991   | 909  | 850  | 753  | 690  | 646  | 611 |     |
| 4165         | 4160DA, 4160DC<br>4165DA, 4165DC | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 1810  | 1680  | 1580  | 1440  | 1340  | 1260  | 1140 | 1060 | 926  | 841  | 781  | 735 |     |
| 4175         | 4170DC, 4175DC                   | 2800  | 2800  | 2800  | 2800  | 2800  | 2800  | 2800  | 2690  | 2340  | 2130  | 1980  | 1860  | 1690  | 1570  | 1480 | 1340 | 1250 | 1090 | 989  | 918 | 864 |
| 4185         | 4180DB, 4185DB                   | 3800  | 3800  | 3800  | 3800  | 3800  | 3800  | 3800  | 3600  | 3150  | 2860  | 2660  | 2500  | 2270  | 2110  | 1980 | 1800 | 1670 | 1460 | 1330 | —   | —   |
| 4195         | 4190DA, 4195DA                   | 5300  | 5300  | 5300  | 5300  | 5300  | 5300  | 5300  | 5040  | 4410  | 4000  | 3720  | 3500  | 3180  | 2950  | 2780 | 2520 | 2340 | 2050 | 1860 | —   | —   |
|              | 4205DB                           | 7050  | 7050  | 7050  | 7050  | 7050  | 6990  | 6420  | 6000  | 5310  | 4870  | 4560  | 4320  | 3960  | 3700  | 3510 | 3220 | 3010 | 2660 | 2440 | —   | —   |
| 4215         | 4215DA, 4215DB                   | 8780  | 8780  | 8780  | 8780  | 8780  | 8780  | 8170  | 7640  | 6770  | 6210  | 5810  | 5500  | 5040  | 4720  | 4470 | 4100 | 3830 | 3390 | 3110 | —   | —   |
| 4225         | 4225DA, 4225DB                   | 14800 | 13000 | 11500 | 10600 | 9900  | 9380  | 8600  | 8040  | 7120  | 6530  | 6110  | 5790  | 5310  | 4960  | 4700 | 4310 | 4030 | 3570 | 3280 | —   | —   |
| 4235         | 4235DA, 4235DB                   | 18200 | 16200 | 14400 | 13200 | 12300 | 11700 | 10700 | 10000 | 8870  | 8130  | 7610  | 7200  | 6610  | 6180  | 5850 | 5370 | 5020 | —    | —    | —   | —   |
| 4245         | 4245DA, 4245DB                   | 21200 | 18100 | 16000 | 14700 | 13700 | 13000 | 11900 | 11200 | 9880  | 9060  | 8480  | 8030  | 7360  | 6890  | 6520 | 5980 | 5590 | —    | —    | —   | —   |
| 4255         | 4255DA, 4255DB                   | 26300 | 22100 | 19600 | 18000 | 16800 | 15900 | 14600 | 13600 | 12100 | 11100 | 10400 | 9810  | 9000  | 8420  | 7970 | 7310 | 6840 | —    | —    | —   | —   |
| 4265         | 4265DA                           | 28100 | 27000 | 23900 | 21900 | 20500 | 19400 | 17800 | 16700 | 14700 | 13500 | 12600 | 12000 | 11000 | 10300 | 9730 | 8920 | 8350 | —    | —    | —   | —   |
| 4275         | 4270DA, 4275DA                   | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | —     | —     | —    | —    | —    | —    | —    | —   | —   |

表10 A・B形バイエル・サイクロ可変減速機低速軸ラジアル荷重位置係数 Lf

| 枠番<br>1段形 | Lmm<br>2段形                       | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 225  | 250  | 275  | 300  |
|-----------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4085      |                                  | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 1.29 | 1.59 | 1.88 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4095      |                                  | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 1.13 | 1.38 | 1.64 | 1.90 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4105      |                                  | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 1.13 | 1.38 | 1.64 | 1.90 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4115      | 4115DB                           | —    | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 1.08 | 1.25 | 1.42 | 1.59 | 1.76 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4135      | 4130DB, 4130DC<br>4135DB, 4135DC | —    | —    | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4145      |                                  | —    | —    | —    | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4165      | 4160DA, 4160DC<br>4165DA, 4165DC | —    | —    | —    | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.11 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 1.96 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4175      | 4170DC, 4175DC                   | —    | —    | —    | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.11 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 1.96 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4185      | 4180DB, 4185DB                   | —    | —    | —    | —    | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.09 | 1.26 | 1.43 | 1.60 | 1.78 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4195      | 4190DA, 4195DA                   | —    | —    | —    | —    | —    | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 1.04 | 1.18 | 1.32 | 1.46 | 1.75 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|           | 4205DB                           | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.26 | 1.40 | 1.54 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4215      | 4215DA, 4215DB                   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.56 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4225      | 4225DA, 4225DB                   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4235      | 4235DA, 4245DB                   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.30 | —    | —    | —    | —    |
| 4245      | 4245DA, 4245DB                   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | —    | —    | —    | —    |
| 4255      | 4255DA, 4255DB                   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.12 | 1.22 | 1.36 | 1.52 | 1.69 | —    | —    |
| 4265      | 4265DA                           | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 1.04 | 1.17 | 1.29 | 1.45 | 1.61 | 1.77 | 1.93 |
| 4275      | 4270DA, 4275DA                   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 0.98 | 1.09 | 1.21 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 1.79 |



$L = L_0/2$  の時  
 $L_f = 1$

ラジアル  
アスト  
A,B



表11 A・B形バイエル・サイクロ可変減速機低速軸許容スラスト荷重 Pao [kgf] (Cf, Fs=1の場合)

| 枠番   | 出力回転数<br>rpm |                                  | ~10  | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 50   | 60   | 80   | 100  | 125  | 150  | 200  | 250 | 300 |
|------|--------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
|      | 1段形          | 2段形                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 4085 |              |                                  | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | —   | —   |
| 4095 |              |                                  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 | 100 |
| 4105 |              |                                  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150 | 150 |
| 4115 |              | 4115DB                           | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 282  | 255 | 244 |
| 4135 |              | 4130DB, 4130DC<br>4135DB, 4135DC | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400 | 400 |
| 4145 |              |                                  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 533  | 495  | 465  | 445  | —    | —   | —   |
| 4165 |              | 4160DA, 4160DC<br>4165DA, 4165DC | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 642  | 581 | —   |
| 4175 |              | 4170DC, 4175DC                   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 987  | 919  | 825  | 747 | 701 |
| 4185 |              | 4180DB, 4185DB                   | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1340 | 1270 | 1120 | —   | —   |
| 4195 |              | 4190DA, 4195DA                   | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1890 | 1780 | 1570 | —   | —   |
|      |              | 4205DB                           | 2700 | 2400 | 2150 | 2000 | 1900 | 1850 | 1800 | 1700 | 1600 | 1450 | 1350 | 1300 | 1250 | 1150 | —   | —   |
| 4215 |              | 4215DA, 4215DB                   | 2800 | 2500 | 2250 | 2100 | 2000 | 1900 | 1850 | 1750 | 1650 | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1200 | —   | —   |
| 4225 |              | 4225DA, 4225DB                   | 3000 | 2610 | 2370 | 2210 | 2100 | 2000 | 1910 | 1790 | 1700 | 1560 | 1470 | 1390 | 1340 | 1230 | —   | —   |
| 4235 |              | 4235DA, 4235DB                   | 3600 | 3200 | 2900 | 2700 | 2550 | 2400 | 2300 | 2150 | 2050 | 1900 | 1800 | 1700 | —    | —    | —   | —   |
| 4245 |              | 4245DA, 4245DB                   | 3800 | 3450 | 3150 | 2940 | 2780 | 2660 | 2560 | 2400 | 2270 | 2140 | 2030 | 1950 | —    | —    | —   | —   |
| 4255 |              | 4255DA, 4255DB                   | 4900 | 4390 | 4020 | 3760 | 3580 | 3420 | 3290 | 3100 | 2910 | 2730 | 2600 | 2470 | —    | —    | —   | —   |
| 4265 |              | 4265DA                           | 5300 | 5300 | 5200 | 4840 | 4570 | 4360 | 4240 | 3970 | 3800 | 3550 | 3360 | 3170 | —    | —    | —   | —   |
| 4275 |              | 4270DA, 4275DA                   | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —   | —   |

★表3～表11の中間値の詳細は補間法を用いて算出してください。

### 中間補間法算出例

#### ラジアル荷重位置係数

1. 形式 BHH-NIA L=23mmの出力軸ラジアル荷重位置係数は表4より

$$1.00 + \frac{1.13 - 1.00}{25 - 20} \times (23 - 20) = 1.08$$

2. 形式 CHHBMN8A-4165 L=42mmの低速軸ラジアル荷重位置係数は表10より

$$0.97 + \frac{1.00 - 0.97}{45 - 40} \times (42 - 40) = 0.98$$

#### 許容ラジアル・スラスト荷重

形式 BHH-N5A 出力回転数630rpmの出力軸許容ラジアル荷重は表3より

$$290 + \frac{280 - 290}{700 - 600} \times (630 - 600) = 287 \text{ [kgf]}$$



## ■入力軸ラジアル荷重(両軸形用)

入力軸のラジアル荷重・スラスト荷重は、次式(①～③)に従って確認をしてください。

### ① ラジアル荷重 $P_r$

$$P_r \leq \frac{P_{ro}}{L_f \cdot C_f \cdot F_s} \text{ [kgf]}$$

### ② スラスト荷重 $P_a$

$$P_a \leq \frac{P_{ao}}{C_f \cdot F_s} \text{ [kgf]}$$

### ③ ラジアル荷重とスラスト荷重が共存する場合

$$\left( \frac{P_r \cdot L_f}{P_{ro}} + \frac{P_a}{P_{ao}} \right) \cdot C_f \cdot F_s \leq 1$$


$P_r$  : 実ラジアル荷重 [kgf]  
 $P_{ro}$  : 許容ラジアル荷重 [kgf](表12)  
 $P_a$  : 実スラスト荷重 [kgf]  
 $P_{ao}$  : 許容スラスト荷重 [kgf](表12)  
 $L_f$  : 荷重位置係数 (表13)  
 $C_f$  : 連結係数 (表1)  
 $F_s$  : 衝撃係数 (表2)

表12 入力軸許容ラジアル荷重  $P_{ro}$ , スラスト荷重  $P_{ao}$  [kgf] ( $C_f, L_f, F_s=1$ の場合)

| 項目<br>入力軸回転数 rpm              | ラジアル荷重 |      | スラスト荷重 |      |
|-------------------------------|--------|------|--------|------|
|                               | 1800   | 1500 | 1800   | 1500 |
| N02A, N05A, N1A<br>N02B, N05B | 25     | 25   | 25     | 25   |
| N2A, N3A<br>N1B, N2B          | 70     | 70   | 70     | 70   |
| N5A, N8A<br>N3B, N5B          | 120    | 125  | 120    | 125  |
| N10A, N8B                     | 120    | 125  | 120    | 125  |

| 項目<br>入力軸回転数 rpm         | ラジアル荷重 |      | スラスト荷重 |      |
|--------------------------|--------|------|--------|------|
|                          | 900    | 750  | 900    | 750  |
| 150A, 200A<br>100B, 150B | 2750   | 2900 | 2750   | 2900 |

表13 入力軸ラジアル荷重位置係数  $L_f$

| 項目<br>Lmm                     | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60                                                                                                             | 70   | 80   | 90   | 100  | 120  | 140  | 160  |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                               | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | —    | —    | —    | —    | —    | $L=L_o/2$ の場合<br>$L_f=1$  |      |      |      |      |      |      |      |
| N02A, N05A, N1A<br>N02B, N05B | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | —    | —    | —    | —    | —    |                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| N2A, N3A<br>N1B, N2B          | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 1.17 | 1.22 | —    | —    | —    |                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| N5A, N8A<br>N3B, N5B          | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.21 | —    | —    | —    |                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| N10A, N8B                     | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | —    | —    |                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| 150A, 200A<br>100B, 150B      | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.92                                                                                                           | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.24 |



## 2. D形許容ラジアル・スラスト荷重

D形バイエル無段変速機、D形バイエル・サイクロ可変減速機にギヤやプーリを装着する場合はラジアル・スラスト荷重が許容値を超えない範囲でご使用ください。

### ■ 出力軸ラジアル荷重・スラスト荷重

出力軸のラジアル荷重・スラスト荷重は次式(①～③)に従って確認をしてください。

#### ① ラジアル荷重 $Pr$

$$Pr \leq \frac{Pro}{Lf \cdot Cf \cdot Fs} \text{ [kgf]}$$

#### ② スラスト荷重 $Pa$

$$Pa \leq \frac{Pao}{Cf \cdot Fs} \text{ [kgf]}$$

#### ③ ラジアル荷重とスラスト荷重が共存する場合

$$\left( \frac{Pr \cdot Lf}{Pro} + \frac{Pa}{Pao} \right) \cdot Cf \cdot Fs \leq 1$$

$Pr$  : 実ラジアル荷重 [kgf]

$Pro$  : 許容ラジアル荷重 [kgf](表16、19、22)

$Pa$  : 実スラスト荷重 [kgf]

$Pao$  : 許容スラスト荷重 [kgf](表17、21、22)

$Lf$  : 荷重位置係数 (表18、20、23)

$Cf$  : 連結係数 (表14)

$Fs$  : 衝撃係数 (表15)

★始動頻度が激しい場合はご照会ください。

表14 連結係数  $Cf$

| 連結方式 | $Cf$ |
|------|------|
| チェーン | 1    |
| 歯車   | 1.25 |
| Vベルト | 1.5  |

表15 衝撃係数  $Fs$

| 衝撃の程度       | $Fs$    |
|-------------|---------|
| 衝撃がほとんど無い場合 | 1       |
| 衝撃がややある場合   | 1～1.2   |
| 激しい衝撃を伴う場合  | 1.4～1.6 |

表16 基準形 D形バイエル無段変速機出力軸許容ラジアル荷重  $Pro$  [kgf] ( $Cf \cdot Lf \cdot Fs = 1$ の場合)


| 出力軸回転数 rpm<br>枠番 | ～100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| N05D, N1D        | 85   | 85  | 85  | 85  | 85  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90   | 90   |
| N2D, N3D         | 190  | 190 | 165 | 150 | 140 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110  | 105  |
| N5D, N8D         | 220  | 220 | 225 | 225 | 225 | 230 | 230 | 230 | 235 | 235  | 235  |
| N10D             | 275  | 280 | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300  | 300  |

表17 基準形 D形バイエル無段変速機出力軸許容スラスト荷重  $Pao$  [kgf] ( $Cf \cdot Fs = 1$ の場合)

| 出力軸回転数 rpm<br>枠番 | ～100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| N05D, N1D        | 95   | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95   | 95   |
| N2D, N3D         | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 100  |
| N5D, N8D         | 180  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180  | 180  |
| N10D             | 230  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230  | 230  |

表18 基準形 D形バイエル無段変速機出力軸ラジアル荷重位置係数  $Lf$

| 枠番        | $L_{mm}$ | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   |
|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| N05D, N1D |          | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.08 | 1.16 | 1.23 | 1.31 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| N2D, N3D  |          | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | —    | —    | —    | —    |
| N5D, N8D  |          | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | —    | —    |
| N10D      |          | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 1.33 | 1.38 |





(Cf, Lf, Fs=1の場合)

表20 D形バイエル・サイクロ可変減速機低速軸ラジアル荷重位置係数  $L_f$ 

ラス  
ジラ  
アス  
ルト  
D



表21 D形バイエル・サイクロ可変減速機低速軸許容スラスト荷重 Pao [kgf]

(Cf, Fs=1の場合)

| 枠 番  |                                  | 出力回転数<br>rpm |      | ~10  | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 50   | 60   | 80   | 100  | 125  | 150  | 200  |
|------|----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1段形  | 2 段 形                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4095 |                                  | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 4105 |                                  | 150          | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| 4115 | 4115DB                           | 300          | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 282  |
| 4135 | 4130DC, 4135DC                   | 400          | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| 4145 |                                  | 550          | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4165 | 4160DB, 4165DB                   | 700          | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 642  |
| 4175 | 4170DB, 4175DB                   | 1000         | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 987  | 919  | 825  |
| 4185 | 4180DA, 4185DA<br>4180DB, 4185DB | 1400         | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1340 | 1270 | 1120 |
| 4195 | 4190DA, 4195DA<br>4190DB, 4195DB | 2000         | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1890 | 1780 | 1570 |
|      | 4205DA, 4205DB                   | 2700         | 2400 | 2150 | 2000 | 1900 | 1850 | 1800 | 1700 | 1600 | 1450 | 1350 | 1300 | 1250 | 1150 |      |      |
|      | 4215DA, 4215DB                   | 2800         | 2500 | 2250 | 2100 | 2000 | 1900 | 1850 | 1750 | 1650 | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1200 |      |      |
|      | 4225DA, 4225DB                   | 3000         | 2610 | 2370 | 2210 | 2100 | 2000 | 1910 | 1790 | 1700 | 1560 | 1470 | 1390 | 1340 | 1230 |      |      |
|      | 4235DA, 4235DB                   | 3600         | 3200 | 2900 | 2700 | 2550 | 2400 | 2300 | 2150 | 2050 | 1900 | 1800 | 1700 | —    | —    |      |      |
|      | 4245DA, 4245DB                   | 3800         | 3450 | 3150 | 2940 | 2780 | 2660 | 2560 | 2400 | 2270 | 2140 | 2030 | 1950 | —    | —    |      |      |
|      | 4255DA                           | 4900         | 4390 | 4020 | 3760 | 3560 | 3420 | 3290 | 3100 | 2910 | 2730 | 2600 | 2470 | —    | —    |      |      |
|      | 4265DA                           | 5300         | 5300 | 5200 | 4840 | 4570 | 4360 | 4240 | 3970 | 3800 | 3550 | 3360 | 3170 | —    | —    |      |      |
|      | 4270DA, 4275DA                   | 6000         | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |      |      |

★表16～表21の中間値の詳細は補間法を用いて算出してください。

## 中間値補間法算出例

## ラジアル荷重位置係数

## 1. 形式 BHH-N1D

L=23mmの出力軸ラジアル荷重位置係数は表18より

$$1.00 + \frac{1.08 - 1.00}{25 - 20} \times (23 - 20) = 1.05$$

## 2. 形式 CHHBMN8D-4165

L=42mmの低速軸ラジアル荷重位置係数は表20より

$$0.97 + \frac{1.00 - 0.97}{45 - 40} \times (42 - 40) = 0.98$$

## 許容ラジアル・スラスト荷重

## 形式 BHH-N3D

出力回転数 530rpmの出力軸許容ラジアル荷重は表16より

$$140 + \frac{130 - 140}{600 - 500} \times (530 - 500) = 137[\text{kgf}]$$

## ■入力軸ラジアル荷重(両軸形用)

入力軸のラジアル荷重・スラスト荷重は、次式(①～③)に従って確認してください。

## ① ラジアル荷重 Pr

$$Pr \leq \frac{Pro}{Lf \cdot Cf \cdot Fs} [\text{kgf}]$$

## ② スラスト荷重 Pa

$$Pa \leq \frac{Pao}{Cf \cdot Fs} [\text{kgf}]$$

## ③ ラジアル荷重とスラスト荷重が共存する場合

$$\left( \frac{Pr \cdot Lf}{Pro} + \frac{Pa}{Pao} \right) \cdot Cf \cdot Fs \leq 1$$

Pr : 実ラジアル荷重 [kgf]

Pro : 許容ラジアル荷重 [kgf](表22)

Pa : 実スラスト荷重 [kgf]

Pao : 許容スラスト荷重 [kgf](表22)

Lf : 荷重位置係数 (表23)

Cf : 連結係数 (表14)

Fs : 衝撃係数 (表15)


表22 入力軸許容ラジアル荷重 Pro, スラスト荷重 Pao [kgf]

(Cf, Lf, Fs=1の場合)

| 項目<br>入力軸回転数<br>rpm | ラジアル荷重 |      | スラスト荷重 |      |
|---------------------|--------|------|--------|------|
|                     | 1800   | 1500 | 1800   | 1500 |
| 枠番                  |        |      |        |      |
| N05D, N1D           | 70     | 70   | 75     | 75   |
| N2D, N3D            | 100    | 100  | 80     | 80   |
| N5D, N8D            | 110    | 110  | 90     | 90   |
| N10D                | 130    | 130  | 120    | 120  |


表23 入力軸ラジアル荷重位置係数 Lf

| Lmm<br>枠番 | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| N05D, N1D | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 1.12 | 1.23 | 1.35 | —    | —    | —    |
| N2D, N3D  | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | —    |
| N5D, N8D  | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | —    |
| N10D      | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.03 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.29 |





出力軸(基準形)軸端詳細寸法一覧表



- 出力軸D寸法……寸法公差はJIS B 0401-1976“h6”です。
- キー……JIS B 1301-1976平行キーに依っています。


表1 出力軸(基準形)軸端寸法一覧表 (mm)

| 寸法    |                               | 図 | D   | 公差<br>(h6)  | D <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | K<br>(7-10) | S   | l <sub>2</sub> | t   | 公差          | b<br>(#-) | 公差          | h<br>(#-) | 公差          | l <sub>3</sub><br>(#-) | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> |
|-------|-------------------------------|---|-----|-------------|----------------|----------------|-------------|-----|----------------|-----|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 枠番    |                               |   |     |             |                |                |             |     |                |     |             |           |             |           |             |                        |                |                |                |
| 横形    | N02A, N05A, N1A<br>N02B, N05B | 1 | 19  | 0<br>-0.013 | 26             | 40             | -           | -   | -              | 3.5 | +0.1<br>0   | 6         | 0<br>-0.030 | 6         | 0<br>-0.030 | 28                     | 6              | 3              | 34             |
|       | N2A, N3A<br>N1B, N2B          | 1 | 25  | 0<br>-0.013 | 38             | 50             | -           | M8  | 15             | 4   | +0.2<br>0   | 8         | 0<br>-0.036 | 7         | 0<br>-0.030 | 36                     | 7              | 3              | 44             |
|       | N5A, N8A<br>N3B, N5B          | 1 | 32  | 0<br>-0.016 | 50             | 60             | 1           | M8  | 20             | 5   | +0.2<br>0   | 10        | 0<br>-0.036 | 8         | 0<br>-0.030 | 45                     | 7.5            | 2.5            | 55             |
|       | N10A<br>N8B                   | 1 | 40  | 0<br>-0.016 | 50             | 70             | -           | M8  | 16             | 5   | +0.050<br>0 | 12        | 0<br>-0.043 | 8         | 0<br>-0.090 | 50                     | 12             | 6              | 62             |
|       | 15A<br>10B                    | 1 | 45  | 0<br>-0.019 | 55             | 90             | -           | M10 | 20             | 4.5 | +0.050<br>0 | 14        | 0<br>-0.043 | 9         | 0<br>-0.090 | 70                     | 10             | 3              | 84             |
|       | 20A<br>15B                    | 1 | 50  | 0<br>-0.019 | 60             | 100            | -           | M12 | 30             | 5.5 | +0.2<br>0   | 14        | 0<br>-0.043 | 9         | 0<br>-0.090 | 80                     | 10             | 3              | 94             |
|       | 30A, 40A<br>20B, 30B          | 1 | 55  | 0<br>-0.019 | 65             | 120            | 3           | M12 | 30             | 6   | +0.2<br>0   | 16        | 0<br>-0.052 | 10        | 0<br>-0.110 | 90                     | 16             | 8              | 106            |
|       | 50A, 75B, 100A<br>50B, 75B    | 1 | 95  | 0<br>-0.022 | 110            | 200            | -           | M16 | 45             | 9   | +0.2<br>0   | 25        | 0<br>-0.052 | 14        | 0<br>-0.110 | 160                    | 25.5           | 13             | 185            |
|       | 150A, 200A<br>100B, 150B      | 1 | 125 | 0<br>-0.025 | 140            | 210            | 2           | M24 | 40             | 11  | +0.2<br>0   | 32        | 0<br>-0.062 | 18        | 0<br>-0.110 | 160                    | 26             | 10             | 192            |
| 立形    | N05A, N1A<br>N05B             | 1 | 19  | 0<br>-0.013 | 26             | 40             | -           | -   | -              | 3.5 | +0.1<br>0   | 6         | 0<br>-0.030 | 6         | 0<br>-0.032 | 28                     | 6              | 3              | 34             |
|       | N2A, N3A<br>N1B, N2B          | 1 | 25  | 0<br>-0.013 | 38             | 47             | -           | M8  | 15             | 4   | +0.2<br>0   | 8         | 0<br>-0.035 | 7         | 0<br>-0.030 | 36                     | 7              | 3              | 44             |
|       | N5A, N8A<br>N3B, N5B          | 1 | 32  | 0<br>-0.016 | 50             | 58             | 1           | M8  | 20             | 5   | +0.2<br>0   | 10        | 0<br>-0.035 | 8         | 0<br>-0.030 | 45                     | 7.5            | 2.5            | 55             |
|       | N10A<br>N8B                   | 1 | 40  | 0<br>-0.016 | 50             | 70             | -           | M8  | 16             | 5   | +0.2<br>0   | 12        | 0<br>-0.043 | 8         | 0<br>-0.090 | 50                     | 12             | 6              | 62             |
|       | 15A<br>10B                    | 1 | 45  | 0<br>-0.019 | 55             | 90             | -           | M10 | 20             | 5.5 | +0.2<br>0   | 14        | 0<br>-0.043 | 9         | 0<br>-0.090 | 70                     | 10             | 3              | 84             |
|       | 20A<br>15B                    | 1 | 50  | 0<br>-0.019 | 60             | 100            | -           | M12 | 30             | 5.5 | +0.2<br>0   | 14        | 0<br>-0.043 | 9         | 0<br>-0.090 | 80                     | 10             | 3              | 94             |
|       | 30A, 40A<br>20B, 30B          | 1 | 55  | 0<br>-0.019 | 65             | 120            | -           | M12 | 30             | 6   | +0.2<br>0   | 16        | 0<br>-0.052 | 10        | 0<br>-0.110 | 90                     | 16             | 8              | 106            |
|       | 50A, 75A, 100A<br>50B, 75B    | 1 | 95  | 0<br>-0.022 | 105            | 200            | -           | M16 | 35             | 9   | +0.2<br>0   | 25        | 0<br>-0.052 | 14        | 0<br>-0.110 | 160                    | 25.5           | 13             | 185            |
|       | 150A, 200A<br>100B, 150B      | 1 | 125 | 0<br>-0.025 | 140            | 210            | 2           | M24 | 40             | 11  | +0.2<br>0   | 32        | 0<br>-0.062 | 18        | 0<br>-0.110 | 160                    | 26             | 10             | 192            |
| 横形・立形 | N05D, N1D                     | 2 | 19  | 0<br>-0.013 | 26             | 40             | 1           | M6  | 20             | 3.5 | +0.1<br>0   | 6         | 0<br>-0.030 | 6         | 0<br>-0.030 | 32                     | -              | -              | 36             |
|       | N2D, N3D                      | 2 | 25  | 0<br>-0.013 | 32             | 50             | 1           | M8  | 15             | 4   | +0.2<br>0   | 8         | 0<br>-0.036 | 7         | 0<br>-0.030 | 40                     | -              | -              | 45             |
|       | N5D, N8D                      | 2 | 32  | 0<br>-0.016 | 35             | 60             | 0.5         | M8  | 16             | 5   | +0.2<br>0   | 10        | 0<br>-0.036 | 8         | 0<br>-0.090 | 50                     | -              | -              | 55             |
|       | N10D                          | 2 | 40  | 0<br>-0.016 | 45             | 70             | 1           | M10 | 20             | 5   | +0.2<br>0   | 12        | 0<br>-0.043 | 8         | 0<br>-0.090 | 56                     | -              | -              | 63             |


ラシアルD・軸端詳細



# 出力軸(歯車減速機構付)軸端寸法一覧表



A矢視



〔図3〕

- 出力軸D寸法……寸法公差はJIS B 0401-1976“h6”です。
- キー……JIS B 1301-1976平行キーに依っています。


表2 出力軸(歯車減速機構付)軸端寸法一覧表

(mm)


| 歯車部枠番 |     | 寸法 |    | 図           | D           | 公差<br>(h6) | D <sub>1</sub> | ℓ <sub>1</sub> | K<br>(7-ℓ) | S   | ℓ <sub>2</sub> | t  | 公差          | b<br>( $\frac{1}{2}$ -) | 公差          | h<br>( $\frac{1}{2}$ -) | 公差  | ℓ <sub>3</sub><br>( $\frac{1}{2}$ -) | ℓ <sub>4</sub> | ℓ <sub>5</sub> | ℓ <sub>6</sub> |
|-------|-----|----|----|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------|-----|----------------|----|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |     |    |    |             |             |            |                |                |            |     |                |    |             |                         |             |                         |     |                                      |                |                |                |
| 横形    | G10 | 3  | 22 | 0<br>-0.013 | 25          | 40         | 0.5            | M6             | 12         | 3.5 | +0.1<br>0      | 6  | 0<br>-0.030 | 6                       | 0<br>-0.030 | 28                      | 6   | 3                                    | 34             |                |                |
|       | G20 | 3  | 28 |             | 35          | 58         | —              | M8             | 16         | 4   |                | 8  | 0<br>-0.036 | 7                       | 45          | 6.5                     | 2.5 | 53                                   |                |                |                |
|       | G30 | 3  | 35 | 0<br>-0.016 | 37          | 70         | 0.5            | M8             | 20         | 5   |                | 10 | 0<br>-0.043 | 8                       | 0<br>-0.090 | 56                      | 7   | 2                                    | 66             |                |                |
|       | G40 | 3  | 50 |             | 60          | 100        | —              | M10            | 20         | 5.5 |                | 14 |             | 9                       |             | 80                      | 10  | 3                                    | 94             |                |                |
|       | G50 | 3  | 55 | 0<br>-0.019 | 120         | 70         | —              | M12            | 26         | 6   |                | 16 | 10          | 90                      | 16          | 8                       | 106 |                                      |                |                |                |
|       | G60 | 3  | 65 |             | 85          | 150        | —              | M12            | 20         | 7   |                | 18 | 11          | 0<br>-0.110             | 125         | 12                      | 3   | 143                                  |                |                |                |
|       | G70 | 3  | 85 | 0<br>-0.022 | 100         | 160        | —              | M16            | 35         | 9   |                | 22 | 0<br>-0.052 | 14                      | 125         | 19                      | 8   | 147                                  |                |                |                |
| 立形    | G10 | 3  | 22 | 0<br>-0.013 | 32          | 35         | —              | M6             | 12         | 3.5 | +0.1<br>0      | 6  | 0<br>-0.030 | 6                       | 0<br>-0.030 | 28                      | 6   | 3                                    | 34             |                |                |
|       | G20 | 3  | 28 |             | 35          | 50         | —              | M8             | 16         | 4   |                | 8  | 0<br>-0.036 | 7                       | 45          | 6.5                     | 2.5 | 53                                   |                |                |                |
|       | G30 | 3  | 35 | 0<br>-0.016 | 37          | 60         | 0.5            | M8             | 20         | 5   |                | 10 | 0<br>-0.043 | 8                       | 0<br>-0.090 | 56                      | 7   | 2                                    | 66             |                |                |
|       | G40 | 3  | 50 |             | 60          | 90         | —              | M10            | 20         | 5.5 |                | 14 |             | 9                       |             | 80                      | 10  | 3                                    | 94             |                |                |
|       | G50 | 3  | 65 | 0<br>-0.017 | 85          | 150        | —              | M12            | 26         | 7   |                | 18 | 0<br>-0.110 | 11                      | 125         | 12                      | 3   | 143                                  |                |                |                |
|       | G60 | 3  | 85 |             | 0<br>-0.022 | 105        | 160            | —              | M16        | 35  |                | 9  |             | 22                      | 0<br>-0.052 | 14                      | 125 | 19                                   | 8              | 147            |                |
|       | G70 | 3  | 95 | 110         | 170         | —          | M20            | 39             | 9          | 25  |                | 14 | 125         | 255                     | 13          | 150                     |     |                                      |                |                |                |




# 低速軸(サイクロ減速機付)軸端寸法一覧表




A矢視



〔図4〕



〔図5〕



〔図6〕

- 低速軸D寸法……寸法公差はJIS B 0401-1976“h6”です。
- キー……JIS B 1301-1976平行キーに依っています。


表3 低速軸(サイクロ減速機付)軸端寸法表

| 枠番   | 寸法                                               | 〔図〕 | D   | 公差<br>(h6)                                          | D <sub>1</sub> | $\ell_1$                                             | K<br>(7-ル) | S   | $\ell_2$ | t   | 公差                                                | b<br>(キ-) | 公差<br>(h9)                                          | h<br>(キ-) | 公差                                                  | $\ell_3$<br>(キ-) | $\ell_4$ |
|------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------|-----|----------|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1段形  | 2段形                                              |     |     |                                                     |                |                                                      |            |     |          |     |                                                   |           |                                                     |           |                                                     |                  |          |
| 4085 |                                                  | 4   | 18  | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$ | 30             | 30                                                   | —          | —   | —        | 3.5 | $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 6         | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.030 \end{smallmatrix}$ | 6         | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.030 \end{smallmatrix}$ | 25               | —        |
| 4095 |                                                  | 4   | 28  | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$ | 45             | 35                                                   | —          | —   | —        | 4   |                                                   | 8         | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.036 \end{smallmatrix}$ | 7         |                                                     | 32               | —        |
| 4105 |                                                  | 4   | 28  |                                                     | 50             | 35                                                   | —          | —   | —        | 4   |                                                   | 8         |                                                     | 7         |                                                     | 32               | —        |
| 4115 | 4115DB                                           | 4   | 38  |                                                     | 60             | 55                                                   | —          | —   | —        | 5   |                                                   | 10        |                                                     | 8         | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.090 \end{smallmatrix}$ | 50               | —        |
| 4135 | 4130DB, 4135DB<br>4130DC, 4135DC                 | 4   | 50  | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.016 \end{smallmatrix}$ | 65             | $\begin{smallmatrix} 70 \\ (61) \end{smallmatrix}$   | —          | M10 | 18       | 5.5 |                                                   | 14        |                                                     | 9         |                                                     | 56               | —        |
| 4145 |                                                  | 4   | 50  |                                                     | 65             | $\begin{smallmatrix} 90 \\ (81) \end{smallmatrix}$   | —          | M10 | 18       | 5.5 |                                                   | 14        | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.043 \end{smallmatrix}$ | 9         |                                                     | 80               | —        |
| 4165 | 4160DA, 4160DB, 4160DC<br>4165DA, 4165DB, 4165DC | 4   | 60  |                                                     | 85             | $\begin{smallmatrix} 90 \\ (80) \end{smallmatrix}$   | —          | M10 | 18       | 7   |                                                   | 18        |                                                     | 11        |                                                     | 80               | —        |
| 4175 | 4170DA, 4170DB, 4170DC<br>4175DA, 4175DB, 4175DC | 6   | 70  | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.019 \end{smallmatrix}$ | 95             | $\begin{smallmatrix} 90 \\ (84) \end{smallmatrix}$   | —          | M12 | 24       | 7.5 | $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 20        |                                                     | 12        |                                                     | 80               | 90       |
| 4185 | 4180DA, 4185DA<br>4180DB, 4185DB                 | 4   | 80  |                                                     | 110            | $\begin{smallmatrix} 110 \\ (100) \end{smallmatrix}$ | —          | M12 | 24       | 9   |                                                   | 22        |                                                     | 14        |                                                     | 100              | —        |
| 4195 | 4190DA, 4185DA<br>4190DB, 4185DB                 | 6   | 95  |                                                     | 120            | $\begin{smallmatrix} 135 \\ (125) \end{smallmatrix}$ | —          | M20 | 34       | 9   |                                                   | 25        | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.052 \end{smallmatrix}$ | 14        | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.110 \end{smallmatrix}$ | 125              | 137.5    |
|      | 4205DA, 4205DB                                   | 5   | 100 |                                                     | 120            | 165                                                  | —          | M20 | 34       | 10  |                                                   | 28        |                                                     | 16        |                                                     | 165              | —        |
| 4215 | 4215DA, 4215DB                                   | 5   | 110 | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.022 \end{smallmatrix}$ | 130            | 165                                                  | —          | M20 | 34       | 10  |                                                   | 28        |                                                     | 16        |                                                     | 165              | —        |
| 4225 | 4225DA, 4225DB                                   | 5   | 120 |                                                     | 145            | 165                                                  | —          | M20 | 34       | 11  |                                                   | 32        |                                                     | 18        |                                                     | 165              | —        |
| 4235 | 4235DA, 4235DB                                   | 5   | 130 |                                                     | 160            | 200                                                  | —          | M24 | 41       | 11  |                                                   | 32        |                                                     | 18        |                                                     | 200              | —        |
| 4245 | 4245DA, 4245DB                                   | 5   | 140 |                                                     | 170            | 200                                                  | —          | M24 | 41       | 12  |                                                   | 36        | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.062 \end{smallmatrix}$ | 20        |                                                     | 200              | —        |
| 4255 | 4255DA, 4255DB                                   | 5   | 160 | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$ | 190            | 240                                                  | —          | M30 | 49       | 13  | $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 40        |                                                     | 22        | $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.130 \end{smallmatrix}$ | 240              | —        |
| 4265 | 4265DA                                           | 5   | 170 |                                                     | 200            | 300                                                  | —          | M30 | 49       | 13  |                                                   | 40        |                                                     | 22        |                                                     | 300              | —        |
| 4275 | 4270DA, 4275DA                                   | 5   | 180 |                                                     | 230            | $\begin{smallmatrix} 300 \\ (320) \end{smallmatrix}$ | —          | M30 | 52       | 15  |                                                   | 45        |                                                     | 25        |                                                     | 330<br>(320)     | —        |


注)  $\ell_1$ 、 $\ell_3$ 寸法の( )内は、立形の場合を示します。



# 入力軸軸端寸法一覧表



〔図 7〕



A矢視

- 低速軸D寸法……寸法公差はJIS B 0401-1976“h6”です。
- キー……JIS B 1301-1976平行キーに依っています。

表4 入力軸軸端寸法表

(mm)


| 寸法<br>枠番                      | 図 | D  | 公差<br>(h6)  | D <sub>1</sub> | $\ell_1$ | K<br>(7-14) | S  | $\ell_2$ | t   | 公差        | b<br>( $\pm$ -) | 公差          | h<br>( $\pm$ -) | 公差          | $\ell_4$ |
|-------------------------------|---|----|-------------|----------------|----------|-------------|----|----------|-----|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------|
| N02A, N05A, N1A<br>N02B, N05B | 7 | 16 | 0<br>-0.011 | 17             | 30       | 0.5         | —  | —        | 3   | +0.1<br>0 | 5               | 0<br>-0.030 | 5               | 0<br>-0.030 | 25 28    |
| N2A, N3B<br>N1B, N2B          | 7 | 20 | 0<br>-0.011 | 22             | 40       | 0.5         | M6 | 12       | 3.5 | +0.2<br>0 | 6               | 0<br>-0.036 | 6               | 0<br>-0.090 | 32 36    |
| N5A, N8A<br>N3B, N5B          | 7 | 28 | 0<br>-0.011 | —              | 40       | —           | M8 | 16       | 4   | +0.2<br>0 | 8               | 0<br>-0.036 | 7               | 0<br>-0.090 | 32 36    |
| N10A<br>N8B                   | 7 | 28 | 0<br>-0.011 | 30             | 45       | 1           | M8 | 16       | 4   | +0.2<br>0 | 8               | 0<br>-0.036 | 7               | 0<br>-0.090 | 36 40    |
| N05D, N1D                     | 7 | 16 | 0<br>-0.011 | 25             | 30       | 1           | M6 | 15       | 3   | +0.1<br>0 | 5               | 0<br>-0.030 | 5               | 0<br>-0.030 | 22 25    |
| N2D, N3D                      | 7 | 20 | 0<br>-0.013 | 35             | 40       | 1           | M6 | 12       | 3.5 | +0.2<br>0 | 6               | 0<br>-0.036 | 6               | 0<br>-0.090 | 32 36    |
| N5D, N8D                      | 7 | 28 | 0<br>-0.013 | 35             | 40       | 1           | M8 | 16       | 4   | +0.2<br>0 | 8               | 0<br>-0.036 | 7               | 0<br>-0.090 | 32 36    |
| N10D                          | 7 | 28 | 0<br>-0.013 | 40             | 45       | 1           | M8 | 16       | 4   | +0.2<br>0 | 8               | 0<br>-0.036 | 7               | 0<br>-0.090 | 36 40    |



## 12. 使用例



ミルク槽攪拌用



造波装置用



ホッパー



汚泥焼却炉軸駆動用



# 13. インバータシリーズのご案内

住友重機械のACインバータドライブはサイクロ減速機を通じて各種産業界と深く関わって来た当社の歴史と経験を生かし、最新の制御技術を駆使して開発されており、高い性能と信頼性を誇っております。

小形で超低騒音・高起動トルク・多機能に加えそれらの優れた性能を十二分に発揮させるインバータ専用交流電動機、"AFモータ"を広くラインナップするなど、産業界のあらゆる可変速ニーズにお答え出来るものと自負しております。

## ACインバータ

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>超小形・静音形</p> <p><b>AF-3000</b></p> <p>⌘</p> <p>定トルクd2G4用</p>                    |  <ul style="list-style-type: none"> <li>●全自動トルク運転と最新の波形技術による高トルクを実現</li> <li>●IGBT採用により金属音が消えました。</li> <li>●小さいけれども機能は充実</li> <li>●0.2kWからd2G4をシリーズ化</li> <li>●UL対応可能</li> </ul>                              |  |
| <p>汎用<br/>センサレスベクトル</p> <p><b>AF-3100<math>\alpha</math></b></p> <p>定トルクd2G4用</p> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>●センサーなしで<math>\pm 0.2\%</math>の回転精度(センサレス運転時)</li> <li>●1：120以上の制御範囲(専用モータ使用&amp;センサレス運転時)</li> <li>●約250%の高起動トルク(センサレス運転時)</li> <li>●ヒートシンク外出しにより悪環境にも強い</li> </ul> |  |
| <p>デジタル<br/>ベクトル制御<br/>インバータ</p> <p><b>AF-1800</b></p> <p>定トルクd2G4用</p>           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>●速度制御範囲1：200</li> <li>●IGBTによる静音運転</li> <li>●シリアル通信可能</li> <li>●速度制御精度<math>\pm 0.01\%</math>以下</li> </ul>                                                          |  |



# AF Motor Series

- インバータドライブ専用設計された高性能モータ
- 1：10で100%トルク連続運転
- 1800rpm以上の高回転も可能
- 耐圧防爆シリーズ、サイクロ減速機直結シリーズを広くラインナップ
- 高い起動トルク
- 1：120の特殊運転



| 機 種 範 囲             |     |     |      |     |     |     |          |     |    |    |    |    |    |    |    |    | Cat. No. |      |
|---------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|------|
| kW                  |     |     |      |     |     |     |          |     |    |    |    |    |    |    |    |    |          |      |
| 0.1                 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5      | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90       |      |
| 1φ, 3φ200Vシリーズ      |     |     |      |     |     |     |          |     |    |    |    |    |    |    |    |    |          | D190 |
| 3φ400Vシリーズ          |     |     |      |     |     |     |          |     |    |    |    |    |    |    |    |    |          |      |
| d2G4 200V, 400Vシリーズ |     |     |      |     |     |     |          |     |    |    |    |    |    |    |    |    |          |      |
|                     |     |     |      |     |     |     | 200Vシリーズ |     |    |    |    |    |    |    |    |    | D191     |      |
|                     |     |     |      |     |     |     | 400Vシリーズ |     |    |    |    |    |    |    |    |    |          |      |
|                     |     |     |      |     |     |     | 200Vシリーズ |     |    |    |    |    |    |    |    |    | D188     |      |




# 14. サービスネットワーク

| サービス店名           | 〒        | 所在地                     | TEL            | FAX          |
|------------------|----------|-------------------------|----------------|--------------|
| 釧路三興電機(株)        | 084-0912 | 釧路市星が浦大通1丁目4の7          | 0154-51-9203   | 0154-53-0582 |
| 札幌北映電機(株)        | 065-0013 | 札幌市東区北13条東14丁目          | 011-742-8181   | 011-742-8221 |
| 室蘭北部電機(株)        | 050-0082 | 室蘭市寿町2丁目5番1号            | 0143-44-3916   | 0143-44-4050 |
| 函館日邦産業(株)        | 040-0075 | 函館市万代町19番32号            | 0138-41-1588   | 0138-45-6632 |
| 青森東洋重工業(株)       | 031-0071 | 青森県八戸市沼館1丁目10番25号       | 0178-44-2711   | 0178-44-2714 |
| 秋田太平工業(株)        | 010-0941 | 秋田市川尻町字大川反170番地26       | 0188-24-5271   | 0188-62-3974 |
| 盛岡渡辺機械(株)        | 028-4132 | 岩手県岩手郡玉山村大字波民字岩鼻20番地の15 | 0196-83-2321   | 0196-83-2325 |
| 酒田(株)大谷商会        | 998-0864 | 山形県酒田市新橋1丁目3-11         | 0234-23-3121   | 0234-23-3122 |
| 山形藤田電機工業(株)      | 990-0067 | 山形市花楸町2丁目18番56号         | 0236-42-3881   | 0236-42-3882 |
| 仙台若生電機製作所        | 984-0014 | 仙台市若林区六丁の目元町12番6号       | 022-288-6265   | 022-288-7300 |
| 郡山(株)大崎製作所       | 963-0661 | 福島県郡山市舞木町正神平156         | 0249-56-2476   | 0249-42-0487 |
| 新潟小出電機(株)        | 950-0812 | 新潟市豊2丁目7番63号            | 025-274-2141   | 025-274-8103 |
| 北関東成光興産(株)       | 323-0012 | 小山市羽川287-37             | 0285-25-5446   | 0285-25-5458 |
| 鹿島長宅電機工業(株)      | 314-0013 | 茨木市鹿嶋市新浜21番地            | 0299-82-4576   | 0299-82-0048 |
| 千葉(株)川崎興産        | 290-0044 | 千葉市原市玉前西1丁目1-43         | 0436-23-1501   | 0436-21-7826 |
| 東京東大徳(株)         | 332-0001 | 埼玉県川口市朝日1丁目10-24        | 048-224-1321   | 048-224-1320 |
| 東京西住友重機械精機販売(株)  | 188-0001 | 東京都田無市谷戸町2丁目1-1         | 0424-68-4456~8 | 0424-68-4459 |
| 東京南成光興産(株)       | 208-0011 | 東京都武蔵村山市学園1丁目124-1      | 0425-65-8792   | 0425-64-3264 |
| 神奈川(株)川崎興産       | 215-0002 | 川崎市麻生区多摩美2丁目15-11       | 044-966-1531   | 044-966-1585 |
| 静岡中澤電機(株)        | 424-0065 | 静岡県清水市長崎171番地の5         | 0543-46-6220   | 0543-46-5923 |
| 北陸住友重機械精機販売(株)   | 939-8212 | 富山市掛尾町284-3             | 0764-91-5660   | 0764-91-5604 |
| 豊橋(株)夏目電業所       | 442-0808 | 愛知県豊川市豊ヶ丘町118番地         | 05338-6-4823   | 05338-6-8178 |
| 名古屋西(有)カトウ電機     | 451-0063 | 名古屋市西区押切2丁目3番25号        | 052-524-0400   | 052-524-1274 |
| 名古屋南住友重機械精機販売(株) | 474-0024 | 愛知県大府市朝日町6丁目1番地         | 0562-44-1997   | 0562-44-1998 |
| 名古屋北伊藤電機(株)      | 452-0805 | 名古屋市西区市場木町78番地          | 052-501-6566   | 052-501-6568 |
| 三重清水商事(株)        | 510-0093 | 四日市市本町1-1(服部ビル)         | 0593-53-7467   | 0593-54-1320 |
| 滋賀井原工業(株)        | 525-0014 | 滋賀県草津市駒井沢町118           | 0775-68-3088   | 0775-68-3066 |
| 大阪東住友重機械精機販売(株)  | 567-0865 | 大阪府茨木市横江2丁目1番20号        | 0726-37-7551   | 0726-37-5774 |
| 大阪西(株)大成電機工業所    | 660-0832 | 兵庫県尼崎市東初島町2番24号         | 06-487-0491    | 06-487-0492  |
| 大阪南井原工業(株)       | 551-0021 | 大阪市大正区南恩加島5丁目8番6号       | 06-553-9221    | 06-553-7675  |
| 和歌山長宅電機(株)       | 640-8392 | 和歌山市中之島1795番地           | 0734-22-1324   | 0734-28-3203 |
| 姫路東西電機(株)        | 670-0982 | 兵庫県姫路市岡田字城元499-8        | 0792-98-0061   | 0792-98-0066 |
| 姫路西太平工業(株)       | 671-1132 | 兵庫県姫路市大津区勤兵衛町3-2        | 0792-36-9151   | 0792-36-7257 |
| 岡山住友重機械精機販売(株)   | 701-0113 | 倉敷市栗坂854-10             | 086-464-3681   | 086-464-3682 |
| 米子(有)協立技研        | 683-0845 | 鳥取県米子市旗ヶ崎2216           | 0859-35-0489   | 0859-35-0489 |
| 広島(株)広和機工        | 738-0021 | 広島県廿日市市木材港北3番28号        | 0829-32-3201   | 0829-32-3204 |
| 宇部(株)広和機工        | 759-0121 | 山口県宇部市大字欄井字門田501番5号     | 0836-41-3622   | 0836-41-1188 |

|               |          |                             |              |              |
|---------------|----------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 徳島大和機械産業(株)   | 770-0944 | 徳島県徳島市南昭和町2-51-5            | 0886-53-4141 | 0886-54-3231 |
| 香川太陽工業(株)     | 762-0011 | 香川県坂出市江尻町1449-1             | 0877-46-5668 | 0877-45-6868 |
| 新居浜東洋精機工業(株)  | 792-0892 | 愛媛県新居浜市黒島字沖浜930-59(黒島工業団地)  | 0897-45-2222 | 0897-45-2538 |
| 北九州東伸栄機工商事(株) | 802-0804 | 北九州市小倉南区下城野1丁目9番18号(KM第5ビル) | 093-931-0085 | 093-921-7670 |
| 北九州西安部電機(株)   | 808-0103 | 北九州市若松区大字二島1624番地の8         | 093-791-5368 | 093-791-5380 |
| 福岡伸栄機工商事(株)   | 812-0017 | 福岡市博多区美野島1丁目6番1号            | 092-431-2678 | 092-473-1494 |
| 大分(株)スガテック    | 870-0902 | 大分県大分市大字西ノ洲1番地(新日鉄大分内)      | 0975-58-0813 | 0975-58-5909 |
| 延岡(有)光陽電機     | 882-0035 | 宮崎県延岡市日の出町2丁目8-11番地         | 0982-32-5612 | 0982-21-7888 |
| 鹿児島三信電機工業(株)  | 891-0122 | 鹿児島市南栄2丁目12番2号              | 0992-69-2031 | 0992-68-7708 |
| 沖縄(有)長嶺産業     | 900-0016 | 那覇市前島2丁目22番30号              | 098-863-1521 | 098-862-4925 |



# SALES NET WORK FOR SUMITOMO'S POWER TRANSMISSION EQUIPMENT



## U.S.A

Sumitomo Machinery  
Corporation of America  
4200 Holland Boulevard  
Chesapeake, VA 23323  
Tel: (1) 757-485-3355  
Fax: (1) 757-487-3193

## Canada

SM-Cyclo fo Canada, Ltd.  
870A Equestrian Court  
Oakville Ontario L6L6L7  
Tel: (1) 905-469-1050  
Fax: (1) 905-469-1055

## Mexico

SM-Cyclo De Mexico, S.A.,  
DE C.V. Calle "c" No. 506A  
Parque Industrial Almacentro  
Apodaca, N. L., Mexico  
Tel: (52) 8-369-3697  
Fax: (52) 8-369-3699

## Chile

SM-Cyclo De Chile, Ltda.  
Napoleon 3565 of 510-Las  
Condes Santiago, Chile  
Tel: (56) 2-203-7300  
Fax: (56) 2-203-7195

## Brazil

SM-Cyclo Redutores Do  
Brazil Ltda.  
Av. Dr. Ulysses Guimarães,  
3533 Diadema-Sp 09990-080,  
São Paulo, Brazil  
Tel: (55) 11-445-4388  
Fax: (55) 11-456-2922

## Germany

Sumitomo Heavy Industries  
Cyclo Drive (Europe) GmbH  
Cyclostraße 92  
D-85229 Markt Indersdorf  
Tel: (49) 8136-66-0  
Fax: (49) 8136-5771

## France

Cyclo France E.U.R.L.  
65/75 Avenue Jean Mermoz  
F-93120 La Courneuve France  
Tel: (33) 149-929494  
Fax: (33) 149-929490

## United Kingdom

SHI Cyclo Drive Europe Ltd.  
Kingston upon Hull GB-Hu  
95RA, United Kingdom  
Tel: (44) 1482-788022  
Fax: (44) 1482-713205

SM-Cyclo U.K. Ltd.  
Marfleet, Hull HU9 5RA,  
United Kingdom  
Tel: (44) 1482-790340  
Fax: (44) 1482-790321

## Switzerland

Sumitomo Heavy Industries  
Cyclo Drive (Europe) GmbH  
Swiss Office  
chörenmattstraße 2 8965  
Berikon  
Tel: (41) 56-6-33 0441  
Fax: (41) 56-6-33 0442

## Netherlands

SM-Cyclo Benelux BV  
Den Engelsman 16D 6026 RB  
Maarheeze The Netherlands  
Tel: (31) 495591777  
Fax: (31) 495593177

## Belgium, Luxemburg

Sumitomo Heavy Industries  
Cyclo Drive (Europe) GmbH  
Belgium, Luxemburg Office  
Gentsesteenweg 1387  
B-1082 Brüssel  
Tel: (32) 24690517  
Fax: (32) 24690207

## Sweden

SM-Cyclo Scandinavia AB  
Foretagsvagen 30A S-232 37  
Arlöv Malmö Sweden  
Tel: (46) 40430220  
Fax: (46) 40431001

## China

Tianjin SM-Cyclo Co., Ltd.  
No. 7 Sanjing Road Dongli  
Economic  
Development Zone, Tianjin  
Tel: (86) 22-2499-3501  
Fax: (86) 22-2499-3133

## Singapore

SM-Cyclo of South East Asia Pte., Ltd.  
No. 2 Tuas Link 2 Singapore  
638551  
Tel: (65) 863-2238  
Fax: (65) 863-4238

## Malaysia

SM-Cyclo of Malaysia Sdn. Bhd.  
No. 4, Jalan U1/39, Seksyen U1  
Glenmarie Industrial Park  
40000 Shah Alam Selangor  
Tel: (60) 3-5191504  
Fax: (60) 3-5191508

## Thailand

SM-Cyclo of Thailand Co., Ltd.  
14th Floor Unit D Thai Wah Tower II  
21/99 South Sathorn Road  
Bangkok 10110  
Tel: (66) 2-679-1568  
Fax: (66) 2-679-1569

## Taiwan

Tatung SM-Cyclo Co., Ltd.  
Industrial Equipment Sales Div.  
22 Chungshan N. Road  
3rd Section Taipei  
Tel: (866) 2-595-7275  
Fax: (866) 2-595-5594

## Korea

SM-Cyclo of Korea Co., Ltd.  
Royal Bldg. 9F. RM933  
5 Dangju-dong chongro-ku  
Seoul 110  
Tel: (82) 2-730-0151  
Fax: (82) 2-730-0156

## India

SM-Cyclo of India Private Ltd.  
Ram Nivas Khanapur  
Road Belgaum 590006,  
Karnataka, India  
Tel: (91) 831-420261  
Fax: (91) 831-421140

## South Africa

SM-Cyclo of South Africa  
Proprietary Ltd.  
P.O. Box 2808, Edenvale 1610  
78 watt street, Meadowdale  
Germiston 1401  
Tel: (27) 11-974-3145  
Fax: (27) 11-974-2530

## Australia

SM-Cyclo of Australia Pty Ltd.  
13 Centre Place, Wetherill Park,  
NSW 2164  
Tel: (61) 2-9756-2455  
Fax: (61) 2-9756-2002



## ⚠ 安全に関するご注意

- 設置される場所、使用される装置に必要な安全規則を遵守してください。  
(労働安全衛生規則、電気設備技術基準、内線規定、工場防爆指針、建築基準法 など)
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
取扱説明書がお手元にないときは、お求めの販売店もしくは弊社営業部へご請求ください。  
取扱説明書は必ず最終ご使用になるお客様のお手元まで届くようにしてください。
- 使用環境および用途に適した商品をお選びください。
- 人員輸送装置や昇降装置に使用される場合は、装置側に安全のための保護装置を設けてください。
- 爆発性雰囲気中では、防爆形モータを使用してください。また、防爆形モータは危険場所に適合した仕様のモータを使用してください。
- 400 V 級インバータでモータを駆動する場合、インバータ側へ抑制フィルタやリアクトルを設置するかモータ側で絶縁を強化したものをご使用ください。
- 食品機械など、特に油気を嫌う装置では、故障・寿命等での万一の油漏れに備えて、油受けなどの損害防止装置を取り付けてください。

本社 東京都品川区北品川5丁目9番11号(住友重機械ビル)

### パワートランスミッション・コントロール(PTC)事業本部

#### 営業所

|       |                               |                                                      |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 東京    | 東京都品川区北品川5丁目9番11号(住友重機械ビル)    | 〒141-8686<br>TEL.(03)5488-8370<br>FAX.(03)5488-8355  |
| 大阪    | 大阪市中央区北浜4丁目5番33号(住友ビル)        | 〒541-0041<br>TEL.(06)223-7117~25<br>FAX.(06)223-7145 |
| 札幌    | 札幌市中央区大通西7丁目1番地(千代田生命ビル)      | 〒060-0042<br>TEL.(011)231-3732<br>FAX.(011)222-2950  |
| 仙台    | 仙台市青葉区一番町4丁目7番17号(小田急仙台ビル)    | 〒980-0811<br>TEL.(022)263-2857<br>FAX.(022)263-5491  |
| 大宮    | 大宮市宮町1丁目114番1号(リクルートヒシヤ大宮ビル)  | 〒330-0802<br>TEL.(048)647-0409<br>FAX.(048)647-1812  |
| 千葉    | 千葉市美浜区中瀬1丁目7番1号(SCECビル)       | 〒261-0023<br>TEL.(043)299-3452<br>FAX.(043)299-3455  |
| 横浜    | 横浜西区みなとみらい2丁目3番5号(クイーンズタワーC棟) | 〒220-6208<br>TEL.(045)682-4554<br>FAX.(045)682-4555  |
| 名古屋   | 大府市朝日町6丁目1番地                  | 〒474-0024<br>TEL.(0562)48-5833<br>FAX.(0562)48-5875  |
| 金沢    | 金沢市尾山町3番25号(住友生命金沢ビル)         | 〒920-0918<br>TEL.(0762)61-3551<br>FAX.(0762)61-3561  |
| 大津    | 大津市梅林1丁目3番10号(滋賀ビル)           | 〒520-0051<br>TEL.(0775)22-7552<br>FAX.(0775)22-7550  |
| 神戸    | 神戸市中央区中町通2丁目3番2号(住友生命ビル)      | 〒650-0027<br>TEL.(078)361-1661<br>FAX.(078)361-1615  |
| 岡山    | 倉敷市玉島乙島新湊8230番地               | 〒713-8103<br>TEL.(086)525-6265<br>FAX.(086)525-6266  |
| 広島    | 広島市中区幟町13番地4号(広島マツダビル)        | 〒730-0016<br>TEL.(082)223-5541<br>FAX.(082)227-5771  |
| 福岡    | 福岡市中央区大名2丁目8番22号(天神偕成ビル)      | 〒810-0041<br>TEL.(092)771-7871<br>FAX.(092)712-8319  |
| 北九州   | 北九州市小倉北区浅野2丁目14番1号(KMMビル)     | 〒802-0001<br>TEL.(093)541-3780<br>FAX.(093)541-3796  |
| 高松    | 高松市寿町2丁目3番11号(高松丸田ビル)         | 〒760-0023<br>TEL.(0878)21-8235<br>FAX.(0878)51-3381  |
| 新居浜   | 愛媛県新居浜市新田町3丁目2番27号(住商新居浜ビル)   | 〒792-0003<br>TEL.(0897)35-2078<br>FAX.(0897)34-1303  |
| 海外    | 東京都品川区北品川5丁目9番11号(住友重機械ビル)    | 〒141-8686<br>TEL.(03)5488-8363<br>FAX.(03)5488-8355  |
| 名古屋工場 | 大府市朝日町6丁目1番地                  | 〒474-0024<br>TEL.(0562)48-5243<br>FAX.(0562)48-2161  |

お客様相談センター ☎ : 0120-03-8399

ホームページ <http://www.shi.co.jp/ptc>

#### 東日本技術サービスセンター

東京都田無市谷戸町2丁目1-1 〒188-0001  
TEL.(0424)68-4266 FAX.(0424)68-4459

#### 西日本技術サービスセンター

大阪府茨木市横江2丁目1-20 〒567-0865  
TEL.(0726)37-6811 FAX.(0726)37-8584

このカタログに掲載されている仕様・寸法等は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。