


0.1kW ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ
インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付）

■形式記号																
概要	形 式 記 号								仕 様 記 号							
ブレーキ無	ブレーキ無	CN□M01	—	枠番	—	AV	—	減速比	/	①	②	③	④	⑤	⑥	
ブレーキ付	ブレーキ付	CN□M01	—	枠番	—	AV	—	B	—	減速比						
注) 形式記号の□には、H (脚取付) または V (フランジ取付) のいずれかが入ります。																
■モータ特性表																
モータ容量		電圧 [V]		周波数 [Hz]		定格電流値 [A]		定格回転速度 [r/min]		耐熱クラス		保護方式				
0.1kW		200(34)/220(34)		60(6)/60(6)		0.83(0.75)/0.91(0.75)		1750(120)/1760(120)		130(B)		IP44 全閉外扇形				
		400(68)/440(68)		60(6)/60(6)		0.42(0.37)/0.46(0.38)		1760(125)/1765(125)								
■選定表																
減速比	出力回転数			最高許容回転数	形式記号 (詳細は B10 頁)				出力トルク Tout		低速軸許容ラジアル荷重 Pro		寸法図			
	r/min		容量記号		枠番	補助形式	減速比	N・m	kgf・m	N	kgf	フランジ取付	脚取付			
6Hz		60Hz		(120Hz)				60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz			
高効率 (JIS) 三相モータ	3	58.3	583	1167	CNVM (フランジ取付) CNHM (脚取付)	01	- 507R	- AV (-B) - 3	1.56	0.159	235	24.0	C68 図 C1	C71 図 C1		
	5	35.0	350	700		01	- 507R	- AV (-B) - 5	2.59	0.264	392	40.0				
単相 モータ	6	29.2	292	584		01	- 506H	- AV (-B) - 6	3.11	0.317	540	55.0	C68 図 C2	C71 図 C2		
	8	21.9	219	438		01	- 506H	- AV (-B) - 8	4.15	0.423	687	70.0				
単相レバー シプルモータ	11	15.9	159	318		01	- 506H	- AV (-B) - 11	5.70	0.581	687	70.0				
	13	13.5	135	270		01	- 506H	- AV (-B) - 13	6.74	0.687	687	70.0				
レデューサ (両軸形)	15	11.7	117	234		01	- 506H	- AV (-B) - 15	7.78	0.793	883	90.0				
	17	10.3	103	206		01	- 506H	- AV (-B) - 17	8.81	0.898	883	90.0				
オプション 製品	21	8.33	83.3	167		01	- 506H	- AV (-B) - 21	10.9	1.11	1180	120				
	25	7.00	70.0	140		01	- 506H	- AV (-B) - 25	13.0	1.32	1180	120				
防水形	29	6.03	60.3	121		01	- 506H	- AV (-B) - 29	15.0	1.53	1230	125				
	35	5.00	50.0	100		01	- 506H	- AV (-B) - 35	18.1	1.85	1230	125				
安全増 防爆形	43	4.07	40.7	81.4		01	- 506H	- AV (-B) - 43	22.3	2.27	1230	125				
	51	3.43	34.3	68.6		01	- 506H	- AV (-B) - 51	26.4	2.70	1230	125				
従来製品 互換	59	2.97	29.7	59.4		01	- 5077	- AV (-B) - 59	30.6	3.12	1670	170	C68 図 C3	C71 図 C3		
	71	2.46	24.6	49.2		01	- 5077	- AV (-B) - 71	36.8	3.75	1670	170				
40W	87	2.01	20.1	40.2		01	- 5087	- AV (-B) - 87	45.1	4.60	2700	275	C69 図 C1	C72 図 C1		
	103	1.70	17.0	33.4		01	- 5097	- AV (-B) - 103	51.6	5.26	3430	350				
60W	119	1.47	14.7	29.4		01	- 5097	- AV (-B) - 119	61.7	6.29	3430	350	C69 図 C2	C72 図 C2		
	145	1.21	12.1	24.2		01	- 5097DR	- AV (-B) - 145	71.2	7.26	3430	350				
90W	175	1.00	10.0	20.0		01	- 5097DR	- AV (-B) - 175	86.0	8.76	3430	350	C69 図 C3	C72 図 C3		
	215	0.814	8.14	16.3		01	- 5097DR	- AV (-B) - 215	106	10.8	3430	350				
0.1kW	255	0.686	6.86	13.7		01	- 5097DR	- AV (-B) - 255	125	12.8	3430	350	C70 図 C1	C73 図 C1		
	295	0.593	5.93	11.9		01	- 5097DR	- AV (-B) - 295	145	14.8	3430	350				
0.2kW	355	0.493	4.93	9.86		01	- 5097DR	- AV (-B) - 355	174	17.8	3430	350	C70 図 C2	C73 図 C2		
	435	0.402	4.02	8.04		01	- 5107DR	- AV (-B) - 435	214	21.8	4660	475				
0.25kW	559	0.313	3.13	6.26		01	- 5107DA	- AV (-B) - 559	275	28.0	4660	475	C70 図 C3	C73 図 C3		
	649	0.270	2.70	5.40		01	- 5107DA	- AV (-B) - 649	319	32.5	4660	475				
0.4kW	731	0.239	2.39	4.78		01	- 5107DA	- AV (-B) - 731	359	36.6	4660	475	C70 図 C3	C73 図 C3		
	841	0.208	2.08	4.16		01	- 5127DA	- AV (-B) - 841	413	42.1	7260	740				
0.55kW	1003	0.174	1.74	3.48		01	- 5127DA	- AV (-B) - 1003	493	50.2	7260	740				
	注) 1. 出力回転数は、モータ回転数 60Hz : 1750r/min, 6Hz : 175r/min としたときの代表値です。詳細は技術資料「モータ部」を参照ください。															
2. 低速軸許容ラジアル荷重は、低速軸中央の位置の値です。																
3. () 内はブレーキ付の形式を示します。(オプションのワンタッチゆるめ仕様 (E29 頁参照) の場合は、"-C" となります。)																
4. 枠番末尾に「R」の付く機種は、トラクションドライブ機種です。ご使用にあたっては B15 頁の選定資料をご参照ください。																
0.75kW																
1.1kW																
1.5kW																
2.2kW																
3.7kW																

ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ
インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付） **0.1kW**

■寸法図



注) 1. ()内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。
2. 仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。
3. 低速軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 “h6” です。
4. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。
5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。
6. 屋外形は端子箱の向き (引出方向) が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。
7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

概要
ブレーキ無
ブレーキ付
三相モータ
プレミアム効率三相モータ
インバータ用三相モータ
インバータ用プレミアム効率三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相モータ
単相レバーシブルモータ
レデュース (両軸形)
オプション製品
防水形
安全増防爆形
従来製品互換
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.7kW

0.1kW

ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ
インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付）

■寸法図

概要

ブレーキ無

ブレーキ付

三相
モータプレミアム効率
三相モータインバータ用
三相モータインバータ用
プレミアム効率
三相モータ高効率 (JIS)
三相モータ単相
モータ単相レバー
シプルモータレデュース
(両軸形)オプション
製品

防水形

安全増
防爆形従来製品
互換

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.7kW

図 C1

CNVM01-5087-AV-87 / 仕様記号
(CNVM01-5087-AV-B-87 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

7.0(8.5)

屋外形

7.0(8.5)

仕様記号

屋内形

J □ NPLA

屋外形

J □ AALB




図 C2

CNVM01-5097-AV-103, 119 / 仕様記号
(CNVM01-5097-AV-B-103, 119 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

10(11)

屋外形

10(11)

仕様記号

屋内形

J □ NPLA

屋外形

J □ AALB




図 C3

CNVM01-5097DR-AV-145~355 / 仕様記号
(CNVM01-5097DR-AV-B-145~355 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

10(12)

屋外形

11(12)


仕様記号

屋内形

J □ NPLA

屋外形

J □ AALB



注) 1. () 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。

2. 仕様記号の□は、200V 級は "2"、400V 級は "4" が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。

3. 低速軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。

4. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。

5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。




6. 屋外形は端子箱の向き (引出方向) が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。

7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付） **0.1kW**

■寸法図



- 注) 1. ()内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。
 2. 仕様記号の□は、200V級は"2"、400V級は"4"が入ります。詳細はC2～C6頁をご参照ください。
 3. 低速軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。
 4. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。
 5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。
 6. 屋外形は端子箱の向き (引出方向) が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。
 7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

概要

ブレーキ無

ブレーキ付

三相モータ

プレミアム効率三相モータ

インバータ用三相モータ

インバータ用プレミアム効率三相モータ

高効率 (JIS) 三相モータ

単相モータ

単相レバーシプルモータ

レデューサ (両軸形)

オプション製品

防水形

安全増防爆形

従来製品互換

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.7kW

0.1kW ギャモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付）

■寸法図

図 C1 CNHM01-507R-AV-3, 5 / 仕様記号
(CNHM01-507R-AV-B-3, 5 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	7.0(8.5)	7.0(8.5)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J □ NPLA	J □ AALB




図 C2 CNHM01-506H-AV-6~51 / 仕様記号
(CNHM01-506H-AV-B-6~51 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	6.5(8.0)	6.5(8.0)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J □ NPLA	J □ AALB





図 C3 CNHM01-5077-AV-59, 71 / 仕様記号
(CNHM01-5077-AV-B-59, 71 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	7.0(8.5)	7.0(8.5)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J □ NPLA	J □ AALB



注) 1. () 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。

2. 仕様記号の□は、200V 級は "2"、400V 級は "4" が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。

3. 低速軸径寸法：寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。

4. 軸端キー寸法：寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー（普通形）に準拠しています。

5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。




6. 屋外形は端子箱の向き（引出方向）が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。

7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付） **0.1kW**

■寸法図



- 注) 1. ()内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。
 2. 仕様記号の□は、200V 級は"2"、400V 級は"4"が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。
 3. 低速軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。
 4. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。
 5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。
 6. 屋外形は端子箱の向き (引出方向) が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。
 7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

- 概要
- ブレーキ無
 - ブレーキ付
 - 三相モータ
 - プレミアム効率三相モータ
 - インバータ用三相モータ
 - インバータ用プレミアム効率三相モータ
 - 高効率 (JIS) 三相モータ
 - 単相モータ
 - 単相レバーシブルモータ
 - レデューサ (両軸形)
 - オプション製品
 - 防水形
 - 安全増防爆形
 - 従来製品互換
 - 40W
 - 60W
 - 90W
 - 0.1kW**
 - 0.2kW
 - 0.25kW
 - 0.4kW
 - 0.55kW
 - 0.75kW
 - 1.1kW
 - 1.5kW
 - 2.2kW
 - 3.7kW

ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ
インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付）

0.2kW

形式記号

形 式 記 号							仕 様 記 号							
ブレーキ無	CN□M02	—	枠番	—	AV	—	減速比	/	①	②	③	④	⑤	⑥
ブレーキ付	CN□M02	—	枠番	—	AV	—	B	—	減速比	仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。 B11 頁または各寸法図中の表記をご参照ください。				

注) 形式記号の□には、H (脚取付) または V (フランジ取付) のいずれかが入ります。

モータ特性表

モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
0.2kW	200(34)/220(34)	60(6)/60(6)	1.5(1.5)/1.6(1.5)	1750(130)/1760(130)	130(B)	IP44 全閉外扇形
	400(68)/440(68)	60(6)/60(6)	0.74(0.73)/0.84(0.72)	1755(130)/1765(130)		

選定表

減速比	出力回転数			形式記号 (詳細は B10 頁)				出力トルク Tout		低速軸許容ラジアル荷重 Pro		寸法図	
	r/min		最高許容回転数 (120Hz)	容量 記号	枠 番	補助 形式	減速比	N・m	kgf・m	N	kgf	フランジ 取付	脚取付
	6Hz	60Hz						60Hz	60Hz	60Hz	60Hz		
3	58.3	583	1167	CNVM (フランジ 取付) CNHM (脚取付)	02	- 507R	- AV (-B) - 3	3.11	0.317	235	24.0	C76 図 C1	C79 図 C1
5	35.0	350	700		02	- 507R	- AV (-B) - 5	5.18	0.528	392	40.0		
6	29.2	292	584		02	- 506H	- AV (-B) - 6	6.22	0.634	540	55.0	C76 図 C2	C79 図 C2
8	21.9	219	438		02	- 506H	- AV (-B) - 8	8.29	0.846	687	70.0		
11	15.9	159	318		02	- 506H	- AV (-B) - 11	11.4	1.16	687	70.0		
13	13.5	135	270		02	- 506H	- AV (-B) - 13	13.5	1.37	687	70.0		
15	11.7	117	234		02	- 506H	- AV (-B) - 15	15.6	1.59	883	90.0		
17	10.3	103	206		02	- 506H	- AV (-B) - 17	17.6	1.80	883	90.0		
21	8.33	83.3	167		02	- 506H	- AV (-B) - 21	21.8	2.22	1180	120	C76 図 C3	C79 図 C3
25	7.00	70.0	140		02	- 506H	- AV (-B) - 25	25.9	2.64	1180	120		
29	6.03	60.3	121		02	- 5077	- AV (-B) - 29	30.1	3.07	1670	170		
35	5.00	50.0	100		02	- 5077	- AV (-B) - 35	36.3	3.70	1670	170	C76 図 C3	C79 図 C3
43	4.07	40.7	81.4		02	- 5077	- AV (-B) - 43	44.6	4.54	1670	170		
51	3.43	34.3	68.6		02	- 5087	- AV (-B) - 51	52.9	5.39	2700	275	C77 図 C1	C80 図 C1
59	2.97	29.7	59.4		02	- 5087	- AV (-B) - 59	61.2	6.24	2700	275		
71	2.46	24.6	49.2		02	- 5097	- AV (-B) - 71	73.6	7.50	3430	350	C77 図 C2	C80 図 C2
87	2.01	20.1	40.2		02	- 5097	- AV (-B) - 87	90.2	9.20	3430	350		
103	1.70	17.0	33.4		02	- 5097	- AV (-B) - 103	103	10.5	3430	350		
119	1.47	14.7	29.4		02	- 5097	- AV (-B) - 119	123	12.6	3430	350		
145	1.21	12.1	24.2		02	- 5097DR	- AV (-B) - 145	142	14.5	3430	350	C77 図 C3	C80 図 C3
175	1.00	10.0	20.0		02	- 5097DR	- AV (-B) - 175	172	17.5	3430	350		
215	0.814	8.14	16.3		02	- 5107DR	- AV (-B) - 215	211	21.5	4660	475	C78 図 C1	C81 図 C1
255	0.686	6.86	13.7		02	- 5107DR	- AV (-B) - 255	250	25.5	4660	475		
295	0.593	5.93	11.9		02	- 5107DR	- AV (-B) - 295	290	29.5	4660	475		
355	0.493	4.93	9.86		02	- 5107DR	- AV (-B) - 355	*340	*34.7	4660	475		
435	0.402	4.02	8.04		02	- 5117DR	- AV (-B) - 435	427	43.6	5690	580	C78 図 C2	C81 図 C2
559	0.313	3.13	6.26		02	- 5127DA	- AV (-B) - 559	549	56.0	7260	740		
649	0.270	2.70	5.40		02	- 5127DA	- AV (-B) - 649	638	65.0	7260	740	C78 図 C3	C81 図 C3
731	0.239	2.39	4.78		02	- 5127DA	- AV (-B) - 731	*711	*72.5	7260	740		
841	0.208	2.08	4.16		02	- 5127DA	- AV (-B) - 841	*665	*67.8	7260	740		
1003	0.174	1.74	3.48		02	- 5127DA	- AV (-B) - 1003	*762	*77.7	7260	740		

注) 1. 出力回転数は、モータ回転数 60Hz : 1750r/min, 6Hz : 175r/min としたときの代表値です。詳細は技術資料「モータ部」を参照ください。
2. 低速軸許容ラジアル荷重は、低速軸中央の位置の値です。
3. () 内はブレーキ付の形式を示します。(オプションのワンタッチゆるめ仕様 (E29 頁参照) の場合は、"-C" となります。)
4. 枠番末尾に「R」の付く機種は、トラクションドライブ機種です。ご使用にあたっては B15 頁の選定資料をご参照ください。
5. 出力トルク欄に * が付いている場合は、モータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷になりますので、出力トルク欄の値以内でご使用ください。

概要
ブレーキ無
ブレーキ付
三相 モータ
プレミアム効率 三相モータ
インバータ用 三相モータ
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相 モータ
単相レバー シプルモータ
レデューサ (両軸形)
オプション 製品
防水形
安全増 防爆形
従来製品 互換
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.7kW

0.2kW ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付）

■寸法図

図 C1 CNVM02-507R-AV-3, 5 / 仕様記号
(CNVM02-507R-AV-B-3, 5 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	8.0(9.5)	8.5(9.5)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J □ NPLA	J □ AALB




図 C2 CNVM02-506H-AV-6~25 / 仕様記号
(CNVM02-506H-AV-B-6~25 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	7.5(9.0)	8.0(9.0)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J □ NPLA	J □ AALB





図 C3 CNVM02-5077-AV-29~43 / 仕様記号
(CNVM02-5077-AV-B-29~43 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	8.0(9.0)	8.0(9.5)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J □ NPLA	J □ AALB



注) 1. () 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。

2. 仕様記号の□は、200V 級は "2"、400V 級は "4" が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。

3. 低速軸径寸法：寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。

4. 軸端キー寸法：寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー（普通形）に準拠しています。

5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。




6. 屋外形は端子箱の向き（引出方向）が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。

7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付） **0.2kW**

■寸法図



- 注) 1. ()内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。
 2. 仕様記号の□は、200V 級は"2"、400V 級は"4"が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。
 3. 低速軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。
 4. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。
 5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。
 6. 屋外形は端子箱の向き (引出方向) が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。
 7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

概要
ブレーキ無
ブレーキ付
三相モータ
プレミアム効率三相モータ
インバータ用三相モータ
インバータ用プレミアム効率三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相モータ
単相レバーシブルモータ
レデューサ (両軸形)
オプション製品
防水形
安全増防爆形
従来製品互換
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.7kW

0.2kW

ギャモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ
インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付）

■寸法図

概要

ブレーキ無

ブレーキ付

三相
モータプレミアム効率
三相モータインバータ用
三相モータインバータ用
プレミアム効率
三相モータ高効率 (JIS)
三相モータ単相
モータ単相レバー
シブルモータレデューサ
(両軸形)オプション
製品

防水形

安全増
防爆形従来製品
互換

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.7kW

図 C1 CNVM02-5107DR-AV-215~355 / 仕様記号
(CNVM02-5107DR-AV-B-215~355 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形

15(16)

15(16)

仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NPLA

J □ AALB




図 C2 CNVM02-5117DR-AV-435 / 仕様記号
(CNVM02-5117DR-AV-B-435 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形

26(27)

25(27)

仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NPLA

J □ AALB




図 C3 CNVM02-5127DA-AV-559~1003 / 仕様記号
(CNVM02-5127DA-AV-B-559~1003 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形

34(35)

34(36)


仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NPLA

J □ AALB



注) 1. () 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。

2. 仕様記号の□は、200V 級は "2"、400V 級は "4" が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。

3. 低速軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。

4. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。

5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。

6. 屋外形は端子箱の向き (引出方向) が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。

7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付） 0.2kW

■寸法図

図 C1 CNHM02-507R-AV-3, 5 / 仕様記号
(CNHM02-507R-AV-B-3, 5 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形	仕様記号	屋内形	屋外形
	8.0(9.5)	8.0(9.5)		J □ NPLA	J □ AALB




図 C2 CNHM02-506H-AV-6~25 / 仕様記号
(CNHM02-506H-AV-B-6~25 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形	仕様記号	屋内形	屋外形
	8.0(9.0)	8.0(9.5)		J □ NPLA	J □ AALB





図 C3 CNHM02-5077-AV-29~43 / 仕様記号
(CNHM02-5077-AV-B-29~43 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形	仕様記号	屋内形	屋外形
	8.0(9.5)	8.5(10)		J □ NPLA	J □ AALB



- 注) 1. ()内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。
 2. 仕様記号の□は、200V 級は"2"、400V 級は"4"が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。
 3. 低速軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。
 4. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。
 5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。
 6. 屋外形は端子箱の向き (引出方向) が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。
 7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

概要

ブレーキ無

ブレーキ付

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

単相
モータ

単相レバー
シプルモータ

レデューサ
(両軸形)

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

従来製品
互換

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.7kW

0.2kW ギャモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付）

■寸法図

図 C1

CNHM02-5087-AV-51, 59 / 仕様記号
(CNHM02-5087-AV-B-51, 59 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形

8.5(10)

8.5(10)

仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NPLA

J □ AALB




図 C2

CNHM02-5097-AV-71~119 / 仕様記号
(CNHM02-5097-AV-B-71~119 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形

11(13)

11(13)

仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NPLA

J □ AALB




図 C3

CNHM02-5097DR-AV-145, 175 / 仕様記号
(CNHM02-5097DR-AV-B-145, 175 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形

12(13)

12(14)


仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NPLA

J □ AALB



注) 1. () 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。

2. 仕様記号の□は、200V 級は "2"、400V 級は "4" が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。

3. 低速軸径寸法：寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。

4. 軸端キー寸法：寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー（普通形）に準拠しています。

5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。

6. 屋外形は端子箱の向き（引出方向）が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。

7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

0.4kW ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付）

■形式記号

概要

形 式 記 号

仕 様 記 号

ブレーキ無

ブレーキ無 **CN□M05** — **枠番** — **AV** —

減速比

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ブレーキ付

ブレーキ付 **CN□M05** — **枠番** — **AV** — **B** —

減速比

仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。
B11 頁または各寸法図中の表記をご参照ください。

注) 形式記号の□には、H (脚取付) または V (フランジ取付) のいずれかが入ります。

■モータ特性表

モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
0.4kW	200(35)/220(35)	60(6)/60(6)	2.3(2.2)/2.4(2.2)	1735(115)/1745(115)	130(B)	IP44 全閉外扇形
	400(70)/440(70)	60(6)/60(6)	1.2(1.1)/1.2(1.1)	1735(115)/1745(115)		




■選定表

減速比	出力回転数			形式記号（詳細は B10 頁）				出力トルク Tout		低速軸許容ラジアル荷重 Pro		寸法図	
	r/min		最高許容回転数 (120Hz)	容量 記号	枠番	補助形式	減速比	N・m	kgf・m	N	kgf	フランジ 取付	脚取付
	6Hz	60Hz						60Hz	60Hz	60Hz	60Hz		
3	58.3	583	1167	CNVM (フランジ 取付) CNHM (脚取付)	05	- 508R	- AV (-B)- 3	6.22	0.634	603	62.0	C83 図 C1	C85 図 C1
5	35.0	350	700		05	- 508R	- AV (-B)- 5	10.4	1.06	1000	102		
6	29.2	292	584		05	- 5087	- AV (-B)- 6	12.4	1.27	1000	102	C83 図 C2	C85 図 C2
8	21.9	219	438		05	- 5087	- AV (-B)- 8	16.6	1.69	1000	102		
11	15.9	159	318		05	- 5087	- AV (-B)- 11	22.8	2.33	1470	150		
13	13.5	135	270		05	- 5087	- AV (-B)- 13	27.0	2.75	1470	150		
15	11.7	117	234		05	- 5087	- AV (-B)- 15	31.1	3.17	1600	163		
17	10.3	103	206		05	- 5087	- AV (-B)- 17	35.3	3.59	1810	185		
21	8.33	83.3	167		05	- 5087	- AV (-B)- 21	43.5	4.44	2250	229	C83 図 C2	C85 図 C2
25	7.00	70.0	140		05	- 5087	- AV (-B)- 25	51.8	5.28	2680	273		
29	6.03	60.3	121		05	- 5087	- AV (-B)- 29	60.1	6.13	2700	275		
35	5.00	50.0	100		05	- 5087	- AV (-B)- 35	72.6	7.40	2700	275		
43	4.07	40.7	81.4		05	- 5097	- AV (-B)- 43	89.2	9.09	3430	350	C83 図 C3	C85 図 C3
51	3.43	34.3	68.6		05	- 5097	- AV (-B)- 51	106	10.8	3430	350		
59	2.97	29.7	59.4		05	- 5097	- AV (-B)- 59	122	12.5	3430	350		
71	2.46	24.6	49.2		05	- 5097	- AV (-B)- 71	147	15.0	3430	350		
87	2.01	20.1	40.2		05	- 5107	- AV (-B)- 87	180	18.4	4660	475	C84 図 C1	C86 図 C1
103	1.70	17.0	33.4		05	- 5107	- AV (-B)- 103	206	21.0	4660	475		
119	1.47	14.7	29.4		05	- 5107	- AV (-B)- 119	247	25.2	4660	475		
145	1.21	12.1	24.2		05	- 5127DR	- AV (-B)- 145	285	29.0	7260	740	C84 図 C2	C86 図 C2
175	1.00	10.0	20.0		05	- 5127DR	- AV (-B)- 175	344	35.0	7260	740		
215	0.81	8.1	16.3		05	- 5127DR	- AV (-B)- 215	422	43.1	7260	740		
255	0.686	6.86	13.7		05	- 5127DR	- AV (-B)- 255	501	51.1	7260	740		
295	0.593	5.93	11.9		05	- 5127DR	- AV (-B)- 295	580	59.1	7260	740	C84 図 C2	C86 図 C2
355	0.493	4.93	9.86	05	- 5127DR	- AV (-B)- 355	*604	*61.5	7260	740			
435	0.402	4.02	8.04	05	- 5127DR	- AV (-B)- 435	*774	*78.9	7260	740	C84 図 C3	C86 図 C3	
559	0.313	3.13	6.26	05	- 5127DA	- AV (-B)- 559	*711	*72.5	7260	740			
649	0.270	2.70	5.40	05	- 5127DA	- AV (-B)- 649	*762	*77.7	7260	740			
731	0.239	2.39	4.78	05	- 5127DA	- AV (-B)- 731	*711	*72.5	7260	740			

- 注) 1. 出力回転数は、モータ回転数 60Hz: 1750r/min, 6Hz: 175r/min としたときの代表値です。詳細は技術資料「モータ部」を参照ください。
2. 低速軸許容ラジアル荷重は、低速軸中央の位置の値です。
3. () 内はブレーキ付の形式を示します。(オプションのワンタッチゆるめ仕様 (E29 頁参照) の場合は、"-C" となります。)
4. 枠番末尾に「R」の付く機種は、トラクションドライブ機種です。ご使用にあたっては B15 頁の選定資料をご参照ください。
5. 出力トルク欄に * が付いている場合は、モータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷になりますので、出力トルク欄の値以内でご使用ください。

ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付） **0.4kW**

■寸法図



注) 1. ()内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。

2. 仕様記号の□は、200V 級は"2"、400V 級は"4"が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。

3. 低速軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。

4. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。

5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。

6. 屋外形は端子箱の向き (引出方向) が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。

7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	114	94	85	95	48
屋外形	141	105	100	131	75

概要

ブレーキ無

ブレーキ付

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

単相
モータ

単相レバー
シプルモータ

レデューサ
(両軸形)

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

従来製品
互換

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.7kW

0.4kW

ギャモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ
インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付）

■寸法図

図 C1

CNVM05-5107-AV-87~119 / 仕様記号
(CNVM05-5107-AV-B-87~119 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形

17(19)

17(19)

仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NSLA

J □ ASLB




図 C2

CNVM05-5127DR-AV-145~435 / 仕様記号
(CNVM05-5127DR-AV-B-145~435 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形

37(40)

37(40)

仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NSLA

J □ ASLB




図 C3

CNVM05-5127DA-AV-559~731 / 仕様記号
(CNVM05-5127DA-AV-B-559~731 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形

37(39)

37(39)


仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NSLA

J □ ASLB



注) 1. () 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。

2. 仕様記号の□は、200V 級は "2"、400V 級は "4" が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。

3. 低速軸径寸法：寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。

4. 軸端キー寸法：寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー（普通形）に準拠しています。

5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。




6. 屋外形は端子箱の向き（引出方向）が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。

7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	114	94	85	95	48
屋外形	141	105	100	131	75

ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付） **0.4kW**

■寸法図



注) 1. ()内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。

2. 仕様記号の□は、200V 級は"2"、400V 級は"4"が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。

3. 低速軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。

4. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。

5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。

6. 屋外形は端子箱の向き (引出方向) が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。

7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	114	94	85	95	48
屋外形	141	105	100	131	75

概要

ブレーキ無

ブレーキ付

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

单相
モータ

单相レバー
シプルモータ

レデューサ
(両軸形)

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

従来製品
互換

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.7kW

0.4kW ギヤモータ・フランジ取付形・CNVM タイプ / 脚取付形・CNHM タイプ インバータ用三相モータ（屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付）

■寸法図

図 C1

CNHM05-5107-AV-87~119 / 仕様記号
(CNHM05-5107-AV-B-87~119 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	18(20)	18(20)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J □ NSLA	J □ ASLB




図 C2

CNHM05-5127DR-AV-145~435 / 仕様記号
(CNHM05-5127DR-AV-B-145~435 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	37(40)	37(40)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J □ NSLA	J □ ASLB





図 C3

CNHM05-5127DA-AV-559~731 / 仕様記号
(CNHM05-5127DA-AV-B-559~731 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	40(42)	41(43)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J □ NSLA	J □ ASLB



- 注) 1. () 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。
2. 仕様記号の□は、200V 級は "2"、400V 級は "4" が入ります。詳細は C2 ~ C6 頁をご参照ください。
3. 低速軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。
4. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。
5. 低速軸部の詳細寸法は、技術資料 E10 頁をご参照ください。
6. 屋外形は端子箱の向き (引出方向) が図面とは異なります。詳細は技術資料 E76 頁をご参照ください。
7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	114	94	85	95	48
屋外形	141	105	100	131	75