

中空軸

■形式記号

形 式 記 号				仕 様 記 号						
フランジ 取付	ブレーキ無	RNYM0015	—	枠番	—	減速比	/ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥			
脚取付	ブレーキ付	RNYM0015	—	枠番	—	B				

ブレーキ無

ブレーキ付

仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。E3 頁よりお選びください。

■モータ特性表

モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
三相モータ	15W	200/200/220	50/60/60	0.13/0.10/0.11	1390/1670/1680	120(E)	IP20 保護形(自冷形)

三相モータ

プレミアム効率 三相モータ

インバータ用 三相モータ

インバータ用 プレミアム効率 三相モータ

高効率 (JIS) 三相モータ

単相モータ

単相レバー シンプルモータ

オプション 製品

防水形

安全増 防爆形

入力軸

注) ブレーキ付は保護形 (外扇形) になります。

■選定表

減速比	実減速比	出力回転数		形式記号 (詳細は D16 頁)			出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図
		r/min		容量記号	— 枠番 —	減速比	N・m		kgf・m	N		kgf				
		50Hz	60Hz				50Hz	60Hz		50Hz		60Hz	50Hz	60Hz		
5	5.01	290	350	RNYM	0015 - 03 (-B) - 5	0.371	0.307	0.038	0.031	4.00	539	490	55	50	E10 図 1	
7.5	7.50	193	233		0015 - 03 (-B) - 7.5	0.556	0.461	0.057	0.047	4.00	588	539	60	55		
10	10.00	145	175		0015 - 03 (-B) - 10	0.742	0.615	0.076	0.063	4.00	637	588	65	60		
12	12.27	121	146		0015 - 03 (-B) - 12	0.890	0.738	0.091	0.075	4.00	686	637	70	65		
15	15.00	96.7	117		0015 - 03 (-B) - 15	1.11	0.922	0.113	0.094	4.00	735	686	75	70		
20	20.00	72.5	87.5		0015 - 03 (-B) - 20	1.48	1.23	0.151	0.125	4.00	785	735	80	75		
25	24.55	58.0	70.0		0015 - 03 (-B) - 25	1.85	1.54	0.189	0.157	4.00	834	785	85	80		
30	30.00	48.3	58.3		0015 - 03 (-B) - 30	2.23	1.84	0.227	0.188	4.00	883	834	90	85		
40	40.00	36.3	43.8		0015 - 03 (-B) - 40	2.97	2.46	0.303	0.251	4.00	981	932	100	95		
50	50.00	29.0	35.0		0015 - 03 (-B) - 50	3.71	3.07	0.378	0.313	4.00	1080	1030	110	105		
60	60.91	24.2	29.2		0015 - 03 (-B) - 60	4.45	3.69	0.454	0.376	4.00	1080	1080	110	110		
80	80.00	18.1	21.9		0015 - 03 (-B) - 80	5.93	4.92	0.605	0.501	4.00	1080	1080	110	110		
100	100.00	14.5	17.5		0015 - 03 (-B) - 100	7.42	6.15	0.756	0.627	4.00	1080	1080	110	110		
120	121.82	12.1	14.6		0015 - 03 (-B) - 120	8.90	7.38	0.908	0.752	3.34	1080	1080	110	110		
160	160.0	9.06	10.9		0015 - 03 (-B) - 160	11.9	9.83	1.21	1.00	2.50	1080	1080	110	110		
200	200.00	7.25	8.75		0015 - 03 (-B) - 200	14.8	12.3	1.51	1.25	2.00	1080	1080	110	110		
240	243.64	6.04	7.29		0015 - 03 (-B) - 240	17.8	14.8	1.82	1.50	1.67	1080	1080	110	110		

注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz : 1450r/min, 60Hz : 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。

2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。

3. () 内はブレーキ付の形式を示します。

4. 屋外形は製作できません。防水形をご検討ください。

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

図 1 RNYM0015-03-5~240 / 仕様記号 (RNYM0015-03-B-5~240 / 仕様記号)		質量 kg	屋内形 2.6(3.2)	仕様記号	屋内形 J2NXTX
---	--	-------	-----------------	------	---------------

注) 1. 出力軸径寸法 : 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。

2. 軸端キー寸法 : 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。

3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。

4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。

5. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することが有ります。

25W 圓交軸

直交軸

40W

中空軸 RNYM タイプ
三相モータ (屋内形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

形式記号									
形 式 記 号							仕 様 記 号		
中空軸	ブレーキ無	RNYM004	—	枠番	—	減速比	/ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥	仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。E3 頁よりお選びください。	
フランジ取付	ブレーキ付	RNYM004	—	枠番	—	減速比			
脚取付									

ブレーキ付	■モータ特性表									
概要	モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式		
	三相モータ	40W	200/200/220	50/60/60	☆ 0.27/0.24/0.24	☆ 1320/1570/1630	120(E)	IP20 保護形 (自冷形)		
					★ 0.31/0.28/0.28	★ 1390/1660/1690				




注) 1. モータと減速比の組合せにより定格電流値が変わります。それぞれの定格電流値が当てはまる減速比は以下となります。
☆ 1/5 ~ 1/120 ★ 1/150 ~ 1/1440
2. 枠番 07 のブレーキ付は保護形 (外扇形) になります。

■選定表																				
インバータ用 三相モータ	減速比	実減速比	出力回転数		形式記号（詳細は D16 頁）				出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図		
			r/min	50Hz	60Hz	容量記号	—	枠番	—	減速比	N・m			kgf・m		N			kgf	
											50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ	5	5.01	290	350	RNYM	004	- 07	(-B)	- 5	1.12	0.929	0.114	0.095	1.50	539	490	55	50	E13 図 1	
	7.5	7.50	193	233		004	- 07	(-B)	- 7.5	1.68	1.39	0.171	0.142	1.50	588	539	60	55		
	10	10.00	145	175		004	- 07	(-B)	- 10	2.24	1.86	0.229	0.189	1.50	637	588	65	60		
高効率 (IE3) 三相モータ	12	12.27	121	146		004	- 07	(-B)	- 12	2.69	2.23	0.274	0.227	1.50	686	637	70	65		
	15	15.00	96.7	117		004	- 07	(-B)	- 15	3.36	2.79	0.343	0.284	1.50	735	686	75	70		
	20	20.00	72.5	87.5		004	- 07	(-B)	- 20	4.48	3.72	0.457	0.379	1.50	785	735	80	75		
単相 モータ	25	24.55	58.0	70.0		004	- 07	(-B)	- 25	5.61	4.64	0.572	0.474	1.50	834	785	85	80		
	30	30.00	48.3	58.3		004	- 07	(-B)	- 30	6.73	5.57	0.686	0.568	1.50	883	834	90	85		
オプション 製品	40	40.00	36.3	43.8		004	- 07	(-B)	- 40	8.97	7.43	0.914	0.758	1.50	981	932	100	95		
	50	50.00	29.0	35.0		004	- 07	(-B)	- 50	11.2	9.29	1.14	0.947	1.50	1080	1030	110	105		
防水形	60	60.91	24.2	29.2		004	- 07	(-B)	- 60	13.5	11.1	1.37	1.14	1.50	1080	1080	110	110		
	80	80.00	18.1	21.9		004	- 07	(-B)	- 80	17.9	14.9	1.83	1.52	1.50	1080	1080	110	110		
	100	100.00	14.5	17.5		004	- 07	(-B)	- 100	22.4	18.6	2.29	1.89	1.20	1080	1080	110	110		
安全増 防爆形	120	121.82	12.1	14.6		004	- 07	(-B)	- 120	26.9	22.3	2.74	2.27	1.00	1080	1080	110	110		
	150	152.14	9.67	11.7		004	- 17	(-B)	- 150	33.6	27.9	3.43	2.84	1.60	1420	1420	145	145		
入力軸 ホロー形	200	195.61	7.25	8.75		004	- 17	(-B)	- 200	44.8	37.2	4.57	3.79	1.20	1420	1420	145	145		
	240	234.64	6.04	7.29		004	- 17	(-B)	- 240	53.8	44.6	5.49	4.55	1.00	1420	1420	145	145		
15W	300	297.57	4.83	5.83		004	- 1240	(-B)	- 300	63.3	52.5	6.46	5.35	1.55	1810	1810	185	185		
25W	360	346.15	4.03	4.86		004	- 1240	(-B)	- 360	76.0	62.9	7.75	6.42	1.29	1810	1810	185	185		
	480	485.71	3.02	3.65		004	- 1240	(-B)	- 480	98.1	83.9	10.0	8.56	*	1810	1810	185	185		
40W	600	626.32	2.42	2.92		004	- 1240	(-B)	- 600	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
	720	728.57	2.01	2.43		004	- 1240	(-B)	- 720	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
60W	900	923.72	1.61	1.94		004	- 1240	(-B)	- 900	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
	1200	1159.41	1.21	1.46		004	- 1240	(-B)	- 1200	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
90W	1440	1424.62	1.01	1.22		004	- 1240	(-B)	- 1440	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
	0.1kW																			
0.2kW																				

注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz : 1450r/min, 60Hz : 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. SF 欄に * が付いている場合はモータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷となりますので出力トルク欄の値以内でご利用ください。
4. () 内はブレーキ付の形式を示します。
5. 屋外形は製作できません。防水形をご検討ください。

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。



- 注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。
2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。
3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。
4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。
5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。
6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

中空軸

フランジ
取付

脚取付

ブレーキ無

ブレーキ付

概要

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

单相
モータ

単相レバー
シフルモータ

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

入力軸
ホロー形

15W

25W

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.0kW

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

直交軸

60W

中空軸 RNYM タイプ
三相モータ (屋内形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

中空軸	■形式記号												
	形 式 記 号						仕 様 記 号						
フランジ 取付	ブレーキ無	RNYM006	—	枠番	—	減速比	/	①	②	③	④	⑤	⑥
脚取付	ブレーキ付	RNYM006	—	枠番	—	B	—	減速比	仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。E3 頁よりお選びください。				
ブレーキ無													

モータ特性表							
モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
三相モータ	60W	200/200/220	50/60/60	☆ 0.40/0.41/0.35	☆ 1220/1350/1590	120(E)	IP20 保護形 (自冷形)
				★ 0.44/0.39/0.39	★ 1380/1640/1670		

注) 1. モータと減速比の組合せにより定格電流値が変わります。それぞれの定格電流値が当てはまる減速比は以下となります。
 ☆ 1/5 ~ 1/60 ★ 1/80 ~ 1/1440
 2. 枠番 07 のブレーキ付は保護形 (外扇形) になります。

■選定表																			
三相モータ	減速比	実減速比	出力回転数 r/min		形式記号（詳細は D16 頁）				出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図	
																			容量記号
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
インバータ用 三相モータ	5	5.01	290	350	RNYM	006	- 07	(-B)	- 5	1.68	1.39	0.171	0.142	1.00	539	490	55	50	E15 図 1
	7.5	7.50	193	233		006	- 07	(-B)	- 7.5	2.52	2.09	0.257	0.213	1.00	588	539	60	55	
高効率 (JIS) 三相モータ	10	10.00	145	175		006	- 07	(-B)	- 10	3.36	2.79	0.343	0.284	1.00	637	588	65	60	
	12	12.27	121	146		006	- 07	(-B)	- 12	4.04	3.34	0.412	0.341	1.00	686	637	70	65	
単相 モータ	15	15.00	96.7	117		006	- 07	(-B)	- 15	5.04	4.18	0.514	0.426	1.00	735	686	75	70	
	20	20.00	72.5	87.5		006	- 07	(-B)	- 20	6.73	5.57	0.686	0.568	1.00	785	735	80	75	
単相レバー シプルモータ	25	24.55	58.0	70.0		006	- 07	(-B)	- 25	8.41	6.97	0.857	0.710	1.00	834	785	85	80	E15 図 2
	30	30.00	48.3	58.3		006	- 07	(-B)	- 30	10.1	8.36	1.03	0.852	1.00	883	834	90	85	
オプション 製品	40	40.00	36.3	43.8		006	- 07	(-B)	- 40	13.5	11.1	1.37	1.14	1.00	981	932	100	95	
	50	50.00	29.0	35.0		006	- 07	(-B)	- 50	16.8	13.9	1.71	1.42	1.00	1080	1030	110	105	
防水形	60	60.91	24.2	29.2		006	- 07	(-B)	- 60	20.2	16.7	2.06	1.70	1.00	1080	1080	110	110	
	80	77.78	18.1	21.9		006	- 17	(-B)	- 80	26.9	22.3	2.74	2.27	1.50	1420	1370	145	140	
安全増 防爆形	100	103.16	14.5	17.5		006	- 17	(-B)	- 100	33.6	27.9	3.43	2.84	1.50	1420	1420	145	145	
	120	116.67	12.1	14.6		006	- 17	(-B)	- 120	40.4	33.4	4.12	3.41	1.34	1420	1420	145	145	
入力軸 ホロー形	150	152.14	9.67	11.7		006	- 17	(-B)	- 150	50.4	41.8	5.14	4.26	1.07	1420	1420	145	145	E15 図 3
	200	195.61	7.25	8.75		006	- 17	(-B)	- 200	53.9	53.9	5.50	5.50	*	1420	1420	145	145	
	240	234.64	6.04	7.29		006	- 17	(-B)	- 240	53.9	53.9	5.50	5.50	*	1420	1420	145	145	
15W	300	297.57	4.83	5.83		006	- 1240	(-B)	- 300	95.0	78.7	9.68	8.02	1.03	1810	1810	185	185	
25W	360	346.15	4.03	4.86	006	- 1240	(-B)	- 360	98.1	94.4	10.0	9.63	*	1810	1810	185	185		
40W	480	485.71	3.02	3.65	006	- 1240	(-B)	- 480	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
60W	600	626.32	2.42	2.92	006	- 1240	(-B)	- 600	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
	720	728.57	2.01	2.43	006	- 1240	(-B)	- 720	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
90W	900	923.72	1.61	1.94	006	- 1240	(-B)	- 900	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
0.1kW	1200	1159.41	1.21	1.46	006	- 1240	(-B)	- 1200	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
0.2kW	1440	1424.62	1.01	1.22	006	- 1240	(-B)	- 1440	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		




注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz：1450r/min, 60Hz：1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
 2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
 3. SF 欄に * が付いている場合はモータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷となりますので出力トルク欄の値以内でご使用ください。
 4. () 内はブレーキ付の形式を示します。
 5. 屋外形は製作できません。防水形をご検討ください。

中空軸 RNYM タイプ 三相モータ (屋内形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

60W 直交軸

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。



- 注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。
2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。
3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。
4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。
5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。
6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

中空軸

フランジ
取付

脚取付

ブレーキ無

ブレーキ付

概要

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

単相
モータ

単相レバー
シフルモータ

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

入力軸
ホロー形

15W

25W

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.0kW

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

中空軸

■形式記号

形 式 記 号							仕 様 記 号						
フランジ 取付	ブレーキ無	RNYM009	—	枠番	—	減速比	/	①	②	③	④	⑤	⑥
脚取付	ブレーキ付	RNYM009	—	枠番	—	B		—	減速比	仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。E3 頁よりお選びください。			

ブレーキ無

ブレーキ付

■モータ特性表

モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
三相モータ	90W	200/200/220	50/60/60	0.65/0.56/0.57	1370/1640/1680	120(E)	IP20 保護形 (自冷形)

概要

三相
モータ

■選定表

減速比	実減速比	出力回転数		形式記号（詳細は D16 頁）			出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図			
		r/min		容量記号	—	枠番	—	減速比	N・m			N		kgf					
		50Hz	60Hz						50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
プレミアム効率 三相モータ																			
インバータ用 三相モータ	5	5.00	290	350	RNYM	009	- 17	(-B)	- 5	2.52	2.09	0.257	0.213	1.00	637	588	65	60	E17 図 1
	7.5	7.50	193	233		009	- 17	(-B)	- 7.5	3.78	3.13	0.386	0.320	1.00	686	637	70	65	
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ	10	10.18	145	175		009	- 17	(-B)	- 10	5.04	4.18	0.514	0.426	1.00	785	735	80	75	
	12	12.00	121	146		009	- 17	(-B)	- 12	6.05	5.02	0.617	0.511	1.00	834	785	85	80	
	15	15.00	96.7	117		009	- 17	(-B)	- 15	7.57	6.27	0.772	0.639	1.00	883	834	90	85	
高効率 (UIS) 三相モータ	20	20.36	72.5	87.5		009	- 17	(-B)	- 20	10.1	8.36	1.03	0.852	1.00	981	932	100	95	
	25	25.42	58.0	70.0		009	- 17	(-B)	- 25	12.6	10.4	1.29	1.07	1.00	1030	981	105	100	
単相 モータ	30	30.48	48.3	58.3		009	- 17	(-B)	- 30	15.1	12.5	1.54	1.28	1.00	1080	1030	110	105	
	40	38.89	36.3	43.8		009	- 17	(-B)	- 40	20.2	16.7	2.06	1.70	1.00	1180	1130	120	115	
単相レバー シプルモータ	50	50.71	29.0	35.0		009	- 17	(-B)	- 50	25.2	20.9	2.57	2.13	1.00	1270	1230	130	125	
	60	60.83	24.2	29.2		009	- 17	(-B)	- 60	30.3	25.1	3.09	2.56	1.00	1320	1270	135	130	
オプション 製品	80	77.78	18.1	21.9		009	- 17	(-B)	- 80	40.4	33.4	4.12	3.41	1.00	1420	1370	145	140	
	100	103.16	14.5	17.5		009	- 17	(-B)	- 100	50.4	41.8	5.14	4.26	1.00	1420	1420	145	145	
防水形	120	116.67	12.1	14.6		009	- 17	(-B)	- 120	53.9	50.2	5.50	5.11	*	1420	1420	145	145	
	150	152.14	9.67	11.7		009	- 17	(-B)	- 150	53.9	53.9	5.50	5.50	*	1420	1420	145	145	
安全増 防爆形	200	195.61	7.25	8.75		009	- 17	(-B)	- 200	53.9	53.9	5.50	5.50	*	1420	1420	145	145	
	240	234.64	6.04	7.29		009	- 17	(-B)	- 240	53.9	53.9	5.50	5.50	*	1420	1420	145	145	
入力軸 ホロー形	300	297.57	4.83	5.83		009	- 1240	(-B)	- 300	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185	
	360	346.15	4.03	4.86	009	- 1240	(-B)	- 360	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
15W	480	485.71	3.02	3.65	009	- 1240	(-B)	- 480	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
	600	626.32	2.42	2.92	009	- 1240	(-B)	- 600	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
25W	720	728.57	2.01	2.43	009	- 1240	(-B)	- 720	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
	900	923.72	1.61	1.94	009	- 1240	(-B)	- 900	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
40W	1200	1159.41	1.21	1.46	009	- 1240	(-B)	- 1200	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
60W	1440	1424.62	1.01	1.22	009	- 1240	(-B)	- 1440	98.1	98.1	10.0	10.0	*	1810	1810	185	185		
90W																			
0.1kW																			
0.2kW																			
0.25kW																			
0.4kW																			
0.55kW																			
0.75kW																			
1.1kW																			
1.5kW																			
2.2kW																			
3.0kW																			
3.7kW																			
5.5kW																			
7.5kW																			
11kW																			

E17 図 2



注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz : 1450r/min, 60Hz : 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. SF 欄に * が付いている場合はモータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷となりますので出力トルク欄の値以内でご使用ください。
4. () 内はブレーキ付の形式を示します。
5. 屋外形は製作できません。防水形をご検討ください。

中空軸 RNYM タイプ 三相モータ (屋内形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

90W 直交軸

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。



- 注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。
 2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝 平行キー (普通形) に準拠しています。
 3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。
 4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。
 5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。
 6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

中空軸

フランジ
取付

脚取付

ブレーキ無

ブレーキ付

概要

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

単相
モータ

単相レバー
シプルモータ

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

入力軸
ホロー形

15W

25W

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.0kW

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

中空軸 RNYM タイプ
三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

0.1kW 直交軸

■選定表

減速比	実減速比	出力回転数		形式記号（詳細は D16 頁）		出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図
		r/min		容量記号 — 枠番 — 減速比		N・m		kgf・m			N		kgf		
		50Hz	60Hz			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
300	302.72	4.83	5.83	RNYM	01 - 1340 (-B) - 300	158	131	16.1	13.4	1.00	3090	3090	315	315	E22 図 1
300	301.12				01 - 1440 (-B) - 300					2.00	4360	4360	445	445	E22 図 2
360	360.10	4.03	4.86		01 - 1340 (-B) - 360	190	157	19.4	16.0	1.00	3090	3090	315	315	E22 図 1
360	360.81				01 - 1440 (-B) - 360					2.00	4360	4360	445	445	E22 図 2
480	479.79	3.02	3.65		01 - 1340 (-B) - 480	195	195	19.9	19.9	*	3090	3090	315	315	E22 図 1
480	498.18				01 - 1440 (-B) - 480	253	210	25.8	21.4	1.54	4360	4360	445	445	E22 図 2
600	595.00	2.42	2.92		01 - 1340 (-B) - 600	195	195	19.9	19.9	*	3090	3090	315	315	E22 図 1
600	621.72				01 - 1440 (-B) - 600	317	262	32.3	26.7	1.23	4360	4360	445	445	E22 図 2
720	707.78	2.01	2.43		01 - 1340 (-B) - 720	195	195	19.9	19.9	*	3090	3090	315	315	E22 図 1
720	744.97				01 - 1440 (-B) - 720	380	315	38.7	32.1	1.03	4360	4360	445	445	E22 図 2
900	892.50	1.61	1.94		01 - 1340 (-B) - 900	195	195	19.9	19.9	*	3090	3090	315	315	E22 図 1
900	932.59				01 - 1440 (-B) - 900	390	390	39.8	39.8	*	4360	4360	445	445	E22 図 2
1200	1180.45	1.21	1.46		01 - 1340 (-B) - 1200	195	195	19.9	19.9	*	3090	3090	315	315	E22 図 1
1200	1210.57				01 - 1440 (-B) - 1200	390	390	39.8	39.8	*	4360	4360	445	445	E22 図 2
1440	1382.22	1.01	1.22		01 - 1340 (-B) - 1440	195	195	19.9	19.9	*	3090	3090	315	315	E22 図 1
1440	1413.28				01 - 1440 (-B) - 1440	390	390	39.8	39.8	*	4360	4360	445	445	E22 図 2

- 注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz : 1450r/min, 60Hz : 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. 形式および SF 欄が になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。
4. SF 欄に * が付いている場合はモータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷となりますので出力トルク欄の値以内でご使用ください。
5. () 内はブレーキ付の形式を示します。

中空軸
フランジ 取付
脚取付
ブレーキ無
ブレーキ付
概要
三相 モータ
プレミアム効率 三相モータ
インバータ用 三相モータ
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相 モータ
単相レバー シフルモータ
オプション 製品
防水形
安全増 防爆形
入力軸 ホロー形
15W
25W
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW

0.1kW 中空軸 RNYM タイプ

三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E3 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。

図 1

RNYM01-1010-5~10 / 仕様記号
(RNYM01-1010-B-5~10 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形	屋外形
5.0(6.5)	5.5(7.0)

仕様記号

屋内形	屋外形
J□NPBB	J□AABB




図 2

RNYM01-1120-5~60 / 仕様記号
(RNYM01-1120-B-5~60 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形	屋外形
6.0(7.5)	6.5(8.0)

仕様記号

屋内形	屋外形
J□NPBB	J□AABB




図 3


RNYM01-1220-40~60 / 仕様記号
(RNYM01-1220-B-40~60 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形	屋外形
7.0(8.5)	7.5(9.0)

仕様記号

屋内形	屋外形
J□NPBB	J□AABB



注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。

2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。

3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。

4. <> 内は屋外形・ブレーキ無の寸法を示します。屋外形・ブレーキ無仕様では端子箱電線管がモータ端より出っ張ります。

5. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。

6. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。

7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。



	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

中空軸 RNYM タイプ
三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

0.1kW 直交軸

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。
仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E3 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。



- 注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。
2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。
3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。
4. < > 内は屋外形・ブレーキ無の寸法を示します。屋外形・ブレーキ無仕様では端子箱電線管がモータ端より出っ張ります。
5. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。
6. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。
7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

中空軸
フランジ 取付
脚取付
ブレーキ無
ブレーキ付
概要
三相 モータ
プレミアム効率 三相モータ
インバータ用 三相モータ
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相 モータ
単相レバー シフルモータ
オプション 製品
防水形
安全増 防爆形
入力軸 ホロー形
15W
25W
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW

0.1kW 中空軸 RNYM タイプ
三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E3 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。

図 1

RNYM01-1340-300~1440 / 仕様記号
(RNYM01-1340-B-300~1440 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形

10(11)

10.5(11.5)

仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NPBB

J □ AABBB




図 2

RNYM01-1440-300~1440 / 仕様記号
(RNYM01-1440-B-300~1440 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形

14.5(16)

15(16.5)


仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NPBB

J □ AABBB



注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。

2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。

3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。

4. < > 内は屋外形・ブレーキ無の寸法を示します。屋外形・ブレーキ無仕様では端子箱電線管がモータ端より出っ張ります。

5. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。

6. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。

7. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

中空軸 RNYM タイプ
三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

0.2kW 直交軸

形式記号

形 式 記 号						仕 様 記 号						
ブレーキ無	RNYM02	—	枠番	—	減速比	/	①	②	③	④	⑤	⑥
ブレーキ付	RNYM02	—	枠番	—	B — 減速比		仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。 E3 頁 (屋外形 E5 頁) よりお選びください。					

モータ特性表

モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
三相モータ	0.2kW	200/200/220	50/60/60	1.24/1.09/1.09	1410/1700/1720	120(E)	IP44 全閉外扇形
		400/400/440	50/60/60	0.62/0.55/0.55	1410/1700/1720		

選定表

減速比	実減速比	出力回転数		形式記号（詳細は D16 頁）			出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図
		r/min		容量記号	－ 枠番	－ 減速比	N・m		kgf・m			N		kgf		
		50Hz	60Hz				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
5	5.00	290	350	RNYM	02	- 1110 (-B) - 5	5.61	4.64	0.572	0.474	2.00	637	588	65	60	E25 図 1
5	5.00				02	- 1120 (-B) - 5					1.00	637	588	65	60	E25 図 2
5	5.00				02	- 1220 (-B) - 5					2.00	883	834	90	85	E25 図 3
7	7.00	207	250		02	- 1110 (-B) - 7	7.85	6.50	0.800	0.663	2.00	686	637	70	65	E25 図 1
7	7.03				02	- 1120 (-B) - 7					1.00	686	637	70	65	E25 図 2
7	7.03				02	- 1220 (-B) - 7					2.00	981	932	100	95	E25 図 3
10	10.00	145	175		02	- 1110 (-B) - 10	11.2	9.29	1.14	0.947	1.00	785	735	80	75	E25 図 1
10	9.81				02	- 1120 (-B) - 10					1.00	785	735	80	75	E25 図 2
10	9.81				02	- 1220 (-B) - 10					2.00	1080	1030	110	105	E25 図 3
12	11.74	121	146		02	- 1120 (-B) - 12	13.5	11.1	1.37	1.14	1.00	834	785	85	80	E25 図 2
12	11.74				02	- 1220 (-B) - 12					2.00	1130	1080	115	110	E25 図 3
15	15.26	96.7	117		02	- 1120 (-B) - 15	16.8	13.9	1.71	1.42	1.00	883	834	90	85	E25 図 2
15	15.26				02	- 1220 (-B) - 15					2.00	1230	1180	125	120	E25 図 3
20	20.67	72.5	87.5		02	- 1120 (-B) - 20	22.4	18.6	2.29	1.89	1.00	981	932	100	95	E25 図 2
20	20.67				02	- 1220 (-B) - 20					2.00	1370	1320	140	135	E25 図 3
25	24.62	58.0	70.0		02	- 1120 (-B) - 25	28.0	23.2	2.86	2.37	1.00	1030	981	105	100	E25 図 2
25	24.62				02	- 1220 (-B) - 25					2.00	1470	1370	150	140	E25 図 3
30	30.00	48.3	58.3		02	- 1120 (-B) - 30	33.6	27.9	3.43	2.84	1.00	1080	1030	110	105	E25 図 2
30	30.00				02	- 1220 (-B) - 30					2.00	1520	1470	155	150	E25 図 3
40	41.33	36.3	43.8		02	- 1220 (-B) - 40	44.8	37.2	4.57	3.79	1.00	1620	1570	165	160	E25 図 3
40	41.33				02	- 1320 (-B) - 40					2.00	2650	2550	270	260	E26 図 1
50	49.23	29.0	35.0		02	- 1220 (-B) - 50	56.1	46.4	5.72	4.74	1.00	1720	1670	175	170	E25 図 3
50	49.23				02	- 1320 (-B) - 50					2.00	2840	2750	290	280	E26 図 1
60	60.00	24.2	29.2		02	- 1220 (-B) - 60	67.3	55.7	6.86	5.68	1.00	1770	1720	180	175	E25 図 3
60	60.00				02	- 1320 (-B) - 60					2.00	2940	2840	300	290	E26 図 1
80	81.94	18.1	21.9		02	- 1330 (-B) - 80	89.7	74.3	9.14	7.58	1.00	3040	2940	310	300	E26 図 2
80	80.37				02	- 1430 (-B) - 80					2.00	4360	4270	445	435	E26 図 3
100	102.27	14.5	17.5		02	- 1330 (-B) - 100	112	92.9	11.4	9.47	1.00	3090	3040	315	310	E26 図 2
100	102.35				02	- 1430 (-B) - 100					2.00	4360	4360	445	445	E26 図 3
120	122.54	12.1	14.6		02	- 1330 (-B) - 120	135	111	13.7	11.4	1.00	3090	3090	315	315	E26 図 2
120	122.64				02	- 1430 (-B) - 120					2.00	4360	4360	445	445	E26 図 3

注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz : 1450r/min, 60Hz : 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. 形式および SF 欄が  になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。
4. () 内はブレーキ付の形式を示します。

中空軸
フランジ 取付
脚取付
ブレーキ無
ブレーキ付
概要
三相 モータ
プレミアム効率 三相モータ
インバータ用 三相モータ
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相 モータ
単相レバー シフルモータ
オプション 製品
防水形
安全増 防爆形
入力軸 ホロー形
15W
25W
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW

直交軸

0.2kW 中空軸 RNYM タイプ

三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

■選定表

中空軸	減速比	実減速比	出力回転数 r/min		形式記号（詳細は D16 頁）	出力トルク Tout					出力軸許容ラジアル荷重 Pro						
フランジ 取付			r/min		容量記号 － 枠番 － 減速比	N・m		kgf・m		SF	N		kgf		寸法図		
			50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
脚取付	150	153.40	9.67	11.7	RNYM	02 - 1330 (-B) - 150	168	139	17.1	14.2	1.00	3090	3090	315	315	E26 図 2	
	150	153.52				02 - 1430 (-B) - 150					2.00	4360	4360	445	445	E26 図 3	
ブレーキ無	200	199.13	7.25	8.75		02 - 1330 (-B) - 200	195	186	19.9	18.9	*	3090	3090	315	315	E26 図 2	
	200	199.29				02 - 1430 (-B) - 200	224	186	22.9	18.9	1.74	4360	4360	445	445	E26 図 3	
ブレーキ付	240	232.50	6.04	7.29		02 - 1330 (-B) - 240	195	195	19.9	19.9	*	3090	3090	315	315	E26 図 2	
	240	240.00				02 - 1430 (-B) - 240	269	223	27.4	22.7	1.45	4360	4360	445	445	E26 図 3	
概要	300	301.12	4.83	5.83		02 - 1440 (-B) - 300	317	262	32.3	26.7	1.00	4360	4360	445	445	E27 図 4	
	300	311.59				02 - 1540 (-B) - 300					2.00	6230	6230	635	635	E27 図 5	
三相モータ	360	360.81	4.03	4.86		02 - 1440 (-B) - 360	380	315	38.7	32.1	1.00	4360	4360	445	445	E27 図 4	
	360	373.36				02 - 1540 (-B) - 360					1.93	6230	6230	635	635	E27 図 5	
プレミアム効率 三相モータ	480	498.18	3.02	3.65		02 - 1440 (-B) - 480	390	390	39.8	39.8	*	4360	4360	445	445	E27 図 4	
	480	502.52				02 - 1540 (-B) - 480	506	420	51.6	42.8	1.44	6230	6230	635	635	E27 図 5	
インバータ用 三相モータ	600	621.72	2.42	2.92		02 - 1440 (-B) - 600	390	390	39.8	39.8	*	4360	4360	445	445	E27 図 4	
	600	602.13				02 - 1540 (-B) - 600	633	525	64.6	53.5	1.16	6230	6230	635	635	E27 図 5	
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ	720	744.97	2.01	2.43		02 - 1440 (-B) - 720	390	390	39.8	39.8	*	4360	4360	445	445	E27 図 4	
	720	753.78				02 - 1540 (-B) - 720	732	629	74.6	64.2	*	6230	6230	635	635	E27 図 5	
高効率 (IE3) 三相モータ	900	932.59	1.61	1.94		02 - 1440 (-B) - 900	390	390	39.8	39.8	*	4360	4360	445	445	E27 図 4	
	900	903.20				02 - 1540 (-B) - 900	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	E27 図 5	
単相モータ	1200	1210.57	1.21	1.46		02 - 1440 (-B) - 1200	390	390	39.8	39.8	*	4360	4360	445	445	E27 図 4	
	1200	1194.57				02 - 1540 (-B) - 1200	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	E27 図 5	
オプション製品	1440	1413.28	1.01	1.22		02 - 1440 (-B) - 1440	390	390	39.8	39.8	*	4360	4360	445	445	E27 図 4	
	1440	1403.08				02 - 1540 (-B) - 1440	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	E27 図 5	
注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値（50Hz：1450r/min, 60Hz：1750r/min）と減速比（公称減速比）から算出しています。																	
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。																	
3. 形式および SF 欄が□になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。																	
4. () 内はブレーキ付の形式を示します。																	
5. SF 欄に * が付いている場合はモータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷となりますので出力トルク欄の値以内でご使用ください。																	
防水形																	
安全増 防爆形																	
入力軸 ホロー形																	
15W																	
25W																	
40W																	
60W																	
90W																	
0.1kW																	
0.2kW																	
0.25kW																	
0.4kW																	
0.55kW																	
0.75kW																	
1.1kW																	
1.5kW																	
2.2kW																	
3.0kW																	
3.7kW																	
5.5kW																	
7.5kW																	
11kW																	

中空軸 RNYM タイプ 三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)




0.2kW

直交軸

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E3 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。



注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。

2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。

3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。

4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。

5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。

6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

中空軸

フランジ
取付

脚取付

ブレーキ無

ブレーキ付

概要

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

単相
モータ

単相レバー
シフルモータ

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

入力軸
ホロー形

15W

25W

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.0kW

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

0.2kW 中空軸 RNYM タイプ
三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

■寸法図

()内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E3 頁（屋外形 E5 頁）をご参照ください。

図 1 RNYM02-1320-40~60 / 仕様記号
(RNYM02-1320-B-40~60 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形	仕様記号	屋内形	屋外形
	10(11)	10.5(11.5)		J □ NPBB	J □ AABB




図2 RNYM02-1330-80~240 / 仕様記号
(RNYM02-1330-B-80~240 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形	仕様記号	屋内形	屋外形
	10(11)	10.5(11.5)		J ☐ NPBB	J ☐ AABB





図3 RNYM02-1430-80~240 / 仕様記号
(RNYM02-1430-B-80~240 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形	仕様記号	屋内形	屋外形
	15(16)	15.5(16.5)		J □ NPBB	J □ AABB



注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。

2. 軸端キー寸法：寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー（普通形）に準拠しています。

3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。

4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。

5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。

6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することが有ります。



	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

中空軸 RNYM タイプ
三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

0.2kW 直交軸

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。
仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E3 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。



- 注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。
2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。
3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。
4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。
5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。
6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

中空軸
フランジ 取付
脚取付
ブレーキ無
ブレーキ付
概要
三相 モータ
プレミアム効率 三相モータ
インバータ用 三相モータ
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相 モータ
単相レバー シフルモータ
オプション 製品
防水形
安全増 防爆形
入力軸 ホロー形
15W
25W
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW

直交軸

0.25kW

中空軸 RNYM タイプ
三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

中空軸

■形式記号

形 式 記 号					仕 様 記 号						
フランジ 取付	ブレーキ無	RNYM03	—	枠番	—	減速比	/ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥				
脚取付	ブレーキ付	RNYM03	—	枠番	—	B —					

ブレーキ無

ブレーキ付

■モータ特性表

モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
三相モータ	0.25kW	200/200/220	50/60/60	1.95/1.56/1.65	1460/1750/1770	120(E)	IP44 全閉外扇形
		400/400/440	50/60/60	1.04/0.80/0.87	1460/1750/1770		

三相モータ

■選定表

プレミアム効率 三相モータ	減速比	実減速比	出力回転数		形式記号（詳細は D16 頁）			出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図	
			r/min		容量記号	—	枠番	—	減速比	N・m			kgf・m	N		kgf		
			50Hz	60Hz						50Hz	60Hz			50Hz	60Hz	50Hz		60Hz
インバータ用 三相モータ	5	5.00	290	350	RNYM	03	-	1210 (-B) - 5	7.01	5.81	0.714	0.592	3.20	883	834	90	85	E29 図 1
	5	5.00				03	-	1220 (-B) - 5					1.60					E29 図 2
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ	7	7.00	207	250		03	-	1210 (-B) - 7	9.81	8.13	1.00	0.829	3.20	981	932	100	95	E29 図 1
	7	7.03				03	-	1220 (-B) - 7					1.60					E29 図 2
高効率 (IE3) 三相モータ	10	10.00	145	175		03	-	1210 (-B) - 10	14.0	11.6	1.43	1.18	1.60	1080	1030	110	105	E29 図 1
	10	9.81				03	-	1220 (-B) - 10					1.60					E29 図 2
単相 モータ	12	11.74	121	146		03	-	1220 (-B) - 12	16.8	13.9	1.71	1.42	1.60	1130	1080	115	110	E29 図 2
	15	15.26	96.7	117		03	-	1220 (-B) - 15	21.0	17.4	2.14	1.78	1.60	1230	1180	125	120	
	20	20.67	72.5	87.5		03	-	1220 (-B) - 20	28.0	23.2	2.86	2.37	1.60	1370	1320	140	135	
単相レバー シフルモータ	25	24.62	58.0	70.0		03	-	1220 (-B) - 25	35.0	29.0	3.57	2.96	1.60	1470	1370	150	140	E29 図 2
	30	30.00	48.3	58.3		03	-	1220 (-B) - 30	42.0	34.8	4.29	3.55	1.60	1520	1470	155	150	
オプション 製品	40	41.33	36.3	43.8		03	-	1320 (-B) - 40	56.1	46.4	5.72	4.74	1.60	2650	2550	270	260	E29 図 3
	50	49.23	29.0	35.0		03	-	1320 (-B) - 50	70.1	58.1	7.14	5.92	1.60	2840	2750	290	280	
	60	60.00	24.2	29.2		03	-	1320 (-B) - 60	84.1	69.7	8.57	7.10	1.60	2940	2840	300	290	
防水形	80	80.37	18.1	21.9		03	-	1430 (-B) - 80	112	92.9	11.4	9.47	1.60	4360	4270	445	435	E30 図 1
	100	102.35	14.5	17.5		03	-	1430 (-B) - 100	140	116	14.3	11.8	1.60	4360	4360	445	445	
	120	122.64	12.1	14.6		03	-	1430 (-B) - 120	168	139	17.1	14.2	1.60	4360	4360	445	445	
入力軸 ホロー形	150	153.52	9.67	11.7		03	-	1430 (-B) - 150	210	174	21.4	17.8	1.60	4360	4360	445	445	
	200	199.29	7.25	8.75		03	-	1430 (-B) - 200	280	232	28.6	23.7	1.39	4360	4360	445	445	
	240	240.00	6.04	7.29		03	-	1430 (-B) - 240	336	279	34.3	28.4	1.16	4360	4360	445	445	
15W	300	311.59	4.83	5.83		03	-	1540 (-B) - 300	396	328	40.3	33.4	1.60	6230	6230	635	635	E30 図 2
	360	373.36	4.03	4.86		03	-	1540 (-B) - 360	475	393	48.4	40.1	1.54	6230	6230	635	635	
	480	502.52	3.02	3.65		03	-	1540 (-B) - 480	633	525	64.6	53.5	1.16	6230	6230	635	635	
25W	600	602.13	2.42	2.92		03	-	1540 (-B) - 600	732	656	74.6	66.9	*	6230	6230	635	635	
	720	753.78	2.01	2.43		03	-	1540 (-B) - 720	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	
	900	903.20	1.61	1.94		03	-	1540 (-B) - 900	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	
0.1kW	1200	1194.57	1.21	1.46		03	-	1540 (-B) - 1200	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	
	1440	1403.08	1.01	1.22		03	-	1540 (-B) - 1440	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.0kW

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz：1450r/min, 60Hz：1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. 形式および SF 欄に□になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。
4. SF 欄に * が付いている場合はモータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷となりますので出力トルク欄の値以内でご使用ください。
5. () 内はブレーキ付の形式を示します。

中空軸
フランジ 取付
脚取付
ブレーキ無
ブレーキ付
概要
三相 モータ
プレミアム効率 三相モータ
インバータ用 三相モータ
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相 モータ
単相レバー シプルモータ
オプション 製品
防水形
安全増 防爆形
入力軸 ホロー形
15W
25W
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW

■寸法図

()内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E3 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。

图 1

RNYM03-1430-80~240 / 仕様記号
(RNYM03-1430-B-80~240 / 仕様記号)

質量 kg	屋內形	屋外形
	16(17)	16.5(17.5)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J□ NPBB	J□ AABB





图 2

RNYM03-1540-300~1440 / 仕様記号
(RNYM03-1540-B-300~1440 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	26(27.5)	26.5(28)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J□ NPBB	J□ AABB



注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。

2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー(普通形)に準拠しています。

3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。

4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。

5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。

6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することが有ります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

中空軸 RNYM タイプ
三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

0.4kW 直交軸

形式記号

形 式 記 号						仕 様 記 号						
ブレーキ無	RNYM05	—	枠番	—	減速比	/	①	②	③	④	⑤	⑥
ブレーキ付	RNYM05	—	枠番	—	B — 減速比		仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。 E3 頁 (屋外形 E5 頁) よりお選びください。					

モータ特性表

モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
三相モータ	0.4kW	200/200/220	50/60/60	2.35/2.05/2.02	1410/1700/1730	120(E)	IP44 全閉外扇形
		400/400/440	50/60/60	1.23/1.04/1.04	1420/1700/1740		

選定表

減速比	実減速比	出力回転数		形式記号（詳細は D16 頁）			出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図
		r/min		容量 記号	－ 枠番 －	減速比	N・m		kgf・m			N		kgf		
		50Hz	60Hz				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
5	5.00	290	350	RNYM	05	- 1210 (-B) - 5	11.2	9.29	1.14	0.947	2.00	883	834	90	85	E33 図 1
5	5.00				05	- 1220 (-B) - 5					1.00	883	834	90	85	E33 図 2
5	5.00				05	- 1320 (-B) - 5					2.00	1470	1370	150	140	E33 図 3
7	7.00	207	250		05	- 1210 (-B) - 7	15.7	13.0	1.60	1.33	2.00	981	932	100	95	E33 図 1
7	7.03				05	- 1220 (-B) - 7					1.00	981	932	100	95	E33 図 2
7	7.03				05	- 1320 (-B) - 7					2.00	1670	1570	170	160	E33 図 3
10	10.00	145	175		05	- 1210 (-B) - 10	22.4	18.6	2.29	1.89	1.00	1080	1030	110	105	E33 図 1
10	9.81				05	- 1220 (-B) - 10					1.00	1080	1030	110	105	E33 図 2
10	9.81				05	- 1320 (-B) - 10					2.00	1810	1720	185	175	E33 図 3
12	11.74	121	146		05	- 1220 (-B) - 12	26.9	22.3	2.74	2.27	1.00	1130	1080	115	110	E33 図 2
12	11.74				05	- 1320 (-B) - 12					2.00	1910	1810	195	185	E33 図 3
15	15.26	96.7	117		05	- 1220 (-B) - 15	33.6	27.9	3.43	2.84	1.00	1230	1180	125	120	E33 図 2
15	15.26				05	- 1320 (-B) - 15					2.00	2060	1960	210	200	E33 図 3
20	20.67	72.5	87.5		05	- 1220 (-B) - 20	44.8	37.2	4.57	3.79	1.00	1370	1320	140	135	E33 図 2
20	20.67				05	- 1320 (-B) - 20					2.00	2260	2160	230	220	E33 図 3
25	24.62	58.0	70.0		05	- 1220 (-B) - 25	56.1	46.4	5.72	4.74	1.00	1470	1370	150	140	E33 図 2
25	24.62				05	- 1320 (-B) - 25					2.00	2350	2260	240	230	E33 図 3
30	30.00	48.3	58.3		05	- 1220 (-B) - 30	67.3	55.7	6.86	5.68	1.00	1520	1470	155	150	E33 図 2
30	30.00				05	- 1320 (-B) - 30					2.00	2450	2350	250	240	E33 図 3
40	41.33	36.3	43.8		05	- 1320 (-B) - 40	89.7	74.3	9.14	7.58	1.00	2650	2550	270	260	E33 図 3
40	39.38				05	- 1420 (-B) - 40					2.00	3970	3820	405	390	E34 図 1
50	49.23	29.0	35.0		05	- 1320 (-B) - 50	112	92.9	11.4	9.47	1.00	2840	2750	290	280	E33 図 3
50	50.00				05	- 1420 (-B) - 50					2.00	4170	4020	425	410	E34 図 1
60	60.00	24.2	29.2		05	- 1320 (-B) - 60	135	111	13.7	11.4	1.00	2940	2840	300	290	E33 図 3
60	60.91				05	- 1420 (-B) - 60					2.00	4310	4170	440	425	E34 図 1
80	80.37	18.1	21.9		05	- 1430 (-B) - 80	179	149	18.3	15.2	1.00	4360	4270	445	435	E34 図 2
80	79.63				05	- 1530 (-B) - 80					2.00	6230	6130	635	625	E34 図 3
100	102.35	14.5	17.5		05	- 1430 (-B) - 100	224	186	22.9	18.9	1.00	4360	4360	445	445	E34 図 2
100	101.32				05	- 1530 (-B) - 100					2.00	6230	6230	635	635	E34 図 3
120	122.64	12.1	14.6		05	- 1430 (-B) - 120	269	223	27.4	22.7	1.00	4360	4360	445	445	E34 図 2
120	119.17				05	- 1530 (-B) - 120					2.00	6230	6230	635	635	E34 図 3

注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz: 1450r/min, 60Hz: 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. 形式および SF 欄が□になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。
4. () 内はブレーキ付の形式を示します。

中空軸
フランジ 取付
脚取付
ブレーキ無
ブレーキ付
概要
三相 モータ
プレミアム効率 三相モータ
インバータ用 三相モータ
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相 モータ
単相レバー シフルモータ
オプション 製品
防水形
安全増 防爆形
入力軸 ホロー形
15W
25W
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW

減速比	実減速比	出力回転数 r/min		形式記号（詳細は D16 頁）			出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図
				容量記号	－ 枠番	－ 減速比	N・m		kgf・m			N		kgf		
		50Hz	60Hz				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
150 150	153.52 149.65	9.67	11.7	RNYM	05 - 1430 (-B) - 150	336	279	34.3	28.4	1.00	4360	4360	445	445	E34 図 2	
			05 - 1530 (-B) - 150							2.00	6230	6230	635	635	E34 図 3	
200 200	199.29 188.57	7.25	8.75		05 - 1430 (-B) - 200	390	372	39.8	37.9	*	4360	4360	445	445	E34 図 2	
			05 - 1530 (-B) - 200		448	372	45.7	37.9	1.63	6230	6230	635	635	E34 図 3		
240 240	240.00 232.25	6.04	7.29		05 - 1430 (-B) - 240	390	390	39.8	39.8	*	4360	4360	445	445	E34 図 2	
			05 - 1530 (-B) - 240		538	446	54.9	45.5	1.36	6230	6230	635	635	E34 図 3		
300 300	311.59 297.68	4.83	5.83		05 - 1540 (-B) - 300	633	525	64.6	53.5	1.00	6230	6230	635	635	E35 図 4	
			05 - 1640 (-B) - 300							2.00	9810	9810	1000	1000	E35 図 5	
360 360	373.36 350.10	4.03	4.86		05 - 1540 (-B) - 360	732	629	74.6	64.2	*	6230	6230	635	635	E35 図 4	
			05 - 1640 (-B) - 360		760	629	77.5	64.2	1.95	9810	9810	1000	1000	E35 図 5		
480 480	502.52 475.66	3.02	3.65		05 - 1540 (-B) - 480	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	E35 図 4	
			05 - 1640 (-B) - 480		1010	839	103	85.6	1.46	9810	9810	1000	1000	E35 図 5		
600 600	602.13 605.28	2.42	2.92		05 - 1540 (-B) - 600	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	E35 図 4	
			05 - 1640 (-B) - 600		1270	1050	129	107	1.17	9810	9810	1000	1000	E35 図 5		
720 720	753.78 711.87	2.01	2.43		05 - 1540 (-B) - 720	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	E35 図 4	
			05 - 1640 (-B) - 720		1480	1260	151	128	*	9810	9810	1000	1000	E35 図 5		
900 900	903.20 907.91	1.61	1.94		05 - 1540 (-B) - 900	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	E35 図 4	
			05 - 1640 (-B) - 900		1480	1480	151	151	*	9810	9810	1000	1000	E35 図 5		
1200 1200	1194.57 1144.07	1.21	1.46		05 - 1540 (-B) - 1200	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	E35 図 4	
			05 - 1640 (-B) - 1200		1480	1480	151	151	*	9810	9810	1000	1000	E35 図 5		
1440 1440	1403.08 1396.15	1.01	1.22	05 - 1540 (-B) - 1440	732	732	74.6	74.6	*	6230	6230	635	635	E35 図 4		
			05 - 1640 (-B) - 1440	1480	1480	151	151	*	9810	9810	1000	1000	E35 図 5			

オプション
製品

防水形

安全增
防爆形

入力軸
ホ口一形

15W

25W

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1 kW

1.5kW

2.2kW

3.0kW

3.7kW

EFLM

7.51-AM

1.11-VA/

53

中空軸 RNYM タイプ 三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)




0.4kW

直交軸

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E3 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。



注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。

2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。

3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。

4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。

5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。

6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

中空軸

フランジ
取付

脚取付

ブレーキ無

ブレーキ付

概要

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

单相
モータ

単相レバー
シフルモータ

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

入力軸
ホロー形

15W

25W

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.0kW

3.7kW


5.5kW

7.5kW


11kW

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E3 頁（屋外形 E5 頁）をご参照ください。


屋内形	屋外形
J□NPBB	J□AABB



屋内形	屋外形
J□NPBB	J□AABB



屋内形	屋外形
□ NPBB	□ AABBB



6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。



	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

中空軸 RNYM タイプ
三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

0.4kW 直交軸

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。
仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E3 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。



- 注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。
2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。
3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。
4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。
5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。
6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	85	70.5	81.5	62	31
屋外形	105	81	60	85	52

中空軸
フランジ 取付
脚取付
ブレーキ無
ブレーキ付
概要
三相 モータ
プレミアム効率 三相モータ
インバータ用 三相モータ
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相 モータ
単相レバー シプルモータ
オプション 製品
防水形
安全増 防爆形
入力軸 ホロー形
15W
25W
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW

直交軸

0.55kW

中空軸 RNYM タイプ
三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

中空軸

形式記号

形 式 記 号						仕 様 記 号							
フランジ 取付	ブレーキ無	RNYM08	—	枠番	—	減速比	/	①	②	③	④	⑤	⑥
脚取付	ブレーキ付	RNYM08	—	枠番	—	B		減速比					

仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。
E4 頁 (屋外形 E5 頁) よりお選びください。

■モータ特性表

モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
三相モータ	0.55kW	200/200/220	50/60/60	2.82/2.58/2.47	1410/1680/1710	130(B)	IP44 全閉外扇形
		400/400/440	50/60/60	1.41/1.29/1.24	1410/1680/1710		

モータ

■選定表

	減速比	実減速比	出力回転数		形式記号（詳細は D16 頁）					出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図		
			r/min		容量記号	—	枠番	—	減速比	N・m		kgf・m			N		kgf				
			50Hz	60Hz						50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
プレミアム効率 三相モータ	5	5.00	290	350	RNYM	08	-	1310	(-B)	-	5	15.4	12.8	1.57	1.30	2.80	1470	1370	150	140	E37 図 1
インバータ用 三相モータ	5	5.00				08	-	1320	(-B)	-	5					1.45					E37 図 2
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ	7	7.00	207	250		08	-	1310	(-B)	-	7	21.6	17.9	2.20	1.82	2.80	1670	1570	170	160	E37 図 1
	7	7.03				08	-	1320	(-B)	-	7					1.45					E37 図 2
高効率 (IE3) 三相モータ	10	10.00	145	175		08	-	1310	(-B)	-	10	30.8	25.5	3.14	2.60	1.45	1810	1720	185	175	E37 図 1
	10	9.81				08	-	1320	(-B)	-	10					1.45					E37 図 2
単相 モータ	12	11.74	121	146		08	-	1320	(-B)	-	12	37.0	30.7	3.77	3.13	1.45	1910	1810	195	185	E37 図 2
	15	15.26	96.7	117		08	-	1320	(-B)	-	15	46.2	38.3	4.72	3.91	1.45	2060	1960	210	200	
	20	20.67	72.5	87.5		08	-	1320	(-B)	-	20	61.7	51.1	6.29	5.21	1.45	2260	2160	230	220	
単相レバー シンプルモータ	25	24.62	58.0	70.0		08	-	1320	(-B)	-	25	77.1	63.9	7.86	6.51	1.45	2350	2260	240	230	E37 図 2
	30	30.00	48.3	58.3		08	-	1320	(-B)	-	30	92.5	76.6	9.43	7.81	1.45	2450	2350	250	240	
オプション 製品	40	39.38	36.3	43.8		08	-	1420	(-B)	-	40	123	102	12.6	10.4	1.45	3970	3820	405	390	E37 図 3
	50	50.00	29.0	35.0		08	-	1420	(-B)	-	50	154	128	15.7	13.0	1.45	4170	4020	425	410	
防水形	60	60.91	24.2	29.2		08	-	1420	(-B)	-	60	185	153	18.9	15.6	1.45	4310	4170	440	425	
	80	79.63	18.1	21.9		08	-	1530	(-B)	-	80	247	204	25.1	20.8	1.45	6230	6130	635	625	
	100	101.32	14.5	17.5		08	-	1530	(-B)	-	100	308	255	31.4	26.0	1.45	6230	6230	635	635	
安全増 防爆形	120	119.17	12.1	14.6		08	-	1530	(-B)	-	120	370	307	37.7	31.3	1.45	6230	6230	635	635	E38 図 1
	150	149.65	9.67	11.7		08	-	1530	(-B)	-	150	462	383	47.2	39.1	1.45	6230	6230	635	635	
	200	188.57	7.25	8.75		08	-	1530	(-B)	-	200	617	511	62.9	52.1	1.19	6230	6230	635	635	
入力軸 ホロー形	240	232.25	6.04	7.29		08	-	1530	(-B)	-	240	732	613	74.6	62.5	*	6230	6230	635	635	E38 図 2
	300	297.68	4.83	5.83		08	-	1640	(-B)	-	300	870	721	88.8	73.5	1.45	9810	9810	1000	1000	
	360	350.10	4.03	4.86		08	-	1640	(-B)	-	360	1040	870	107	88.3	1.42	9810	9810	1000	1000	
15W	480	475.66	3.02	3.65		08	-	1640	(-B)	-	480	1390	1150	142	118	1.06	9810	9810	1000	1000	E38 図 2
	600	605.28	2.42	2.92		08	-	1640	(-B)	-	600	1480	1440	151	147	*	9810	9810	1000	1000	
	720	711.87	2.01	2.43	08	-	1640	(-B)	-	720	1480	1480	151	151	*	9810	9810	1000	1000		
25W	900	907.91	1.61	1.94	08	-	1640	(-B)	-	900	1480	1480	151	151	*	9810	9810	1000	1000	E38 図 2	
	1200	1144.07	1.21	1.46	08	-	1640	(-B)	-	1200	1480	1480	151	151	*	9810	9810	1000	1000		
	1440	1396.15	1.01	1.22	08	-	1640	(-B)	-	1440	1480	1480	151	151	*	9810	9810	1000	1000		

注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz : 1450r/min, 60Hz : 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. 形式および SF 欄が□になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。
4. SF 欄に * が付いている場合はモータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷となりますので出力トルク欄の値以内でご使用ください。
5. () 内はブレーキ付の形式を示します。

0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW

中空軸 RNYM タイプ 三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)




0.55kW

直交軸

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E4 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。



注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。

2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。

3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。

4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。

5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。

6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	114	94	85	95	48
屋外形	141	105	100	131	75

中空軸

フランジ
取付

脚取付

ブレーキ無

ブレーキ付

概要

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

单相
モータ

単相レバー
シプルモータ

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

入力軸
ホロー形

15W

25W

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.0kW

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E4 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。

図 1

RNYM08-1530-80~240 / 仕様記号
(RNYM08-1530-B-80~240 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形

仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NSBB

J □ ASBB




図 2

RNYM08-1640-300~1440 / 仕様記号
(RNYM08-1640-B-300~1440 / 仕様記号)

質量 kg

屋内形

屋外形


仕様記号

屋内形

屋外形

J □ NSBB

J □ ASBB



- 注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。
2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。
3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。
4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。
5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。
6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	114	94	85	95	48
屋外形	141	105	100	131	75

中空軸 RNYM タイプ

プレミアム効率三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

0.75kW

直交軸

形式記号

形 式 記 号						仕 様 記 号						
ブレーキ無	RNYM1	—	枠番	— EP —	減速比	/	①	②	③	④	⑤	⑥
ブレーキ付	RNYM1	—	枠番	— EP — B —	減速比		仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。 E4 頁 (屋外形 E5 頁) よりお選びください。					

モータ特性表

モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
プレミアム効率 三相モータ	0.75kW	200/200/220	50/60/60	4.29/3.73/3.78	1440/1730/1740	155(F)	IP44 全閉外扇形
		400/400/440	50/60/60	2.15/1.87/1.89	1440/1730/1740		

選定表

減速比	実減速比	出力回転数		形式記号（詳細は D16 頁）				出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図
		r/min		容量 記号	枠 番	補助 形式	減速比	N・m		kgf・m			N		kgf		
		50Hz	60Hz					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
5	5.00	290	350	RNYM	1	- 1310 - EP (-B)- 5	21.0	17.4	2.14	1.78	2.05	1470	1370	150	140	E41 図 1	
5	5.00				1	- 1320 - EP (-B)- 5					1.07	1470	1370	150	140	E41 図 2	
5	5.00				1	- 1420 - EP (-B)- 5					2.05	2160	2060	220	210	E41 図 3	
7	7.00	207	250		1	- 1310 - EP (-B)- 7	29.4	24.4	3.00	2.49	2.05	1670	1570	170	160	E41 図 1	
7	7.03				1	- 1320 - EP (-B)- 7					1.07	1670	1570	170	160	E41 図 2	
7	6.97				1	- 1420 - EP (-B)- 7					2.05	2450	2300	250	235	E41 図 3	
10	10.00	145	175		1	- 1310 - EP (-B)- 10	42.0	34.8	4.29	3.55	1.07	1810	1720	185	175	E41 図 1	
10	9.81				1	- 1320 - EP (-B)- 10					1.07	1810	1720	185	175	E41 図 2	
10	10.00				1	- 1420 - EP (-B)- 10					2.05	2750	2600	280	265	E41 図 3	
12	11.74	121	146		1	- 1320 - EP (-B)- 12	50.4	41.8	5.14	4.26	1.07	1910	1810	195	185	E41 図 2	
12	11.96				1	- 1420 - EP (-B)- 12					2.05	2840	2750	290	280	E41 図 3	
15	15.26	96.7	117		1	- 1320 - EP (-B)- 15	63.1	52.2	6.43	5.33	1.07	2060	1960	210	200	E41 図 2	
15	14.75				1	- 1420 - EP (-B)- 15					2.05	3090	2940	315	300	E41 図 3	
20	20.67	72.5	87.5		1	- 1320 - EP (-B)- 20	84.1	69.7	8.57	7.10	1.07	2260	2160	230	220	E41 図 2	
20	19.69				1	- 1420 - EP (-B)- 20					2.05	3330	3190	340	325	E41 図 3	
25	24.62	58.0	70.0		1	- 1320 - EP (-B)- 25	105	87.1	10.7	8.88	1.07	2350	2260	240	230	E41 図 2	
25	25.00				1	- 1420 - EP (-B)- 25					2.05	3530	3380	360	345	E41 図 3	
30	30.00	48.3	58.3		1	- 1320 - EP (-B)- 30	126	104	12.9	10.7	1.07	2450	2350	250	240	E41 図 2	
30	30.45				1	- 1420 - EP (-B)- 30					2.05	3730	3580	380	365	E41 図 3	
40	39.38	36.3	43.8		1	- 1420 - EP (-B)- 40	168	139	17.1	14.2	1.07	3970	3820	405	390	E41 図 3	
40	41.33				1	- 1520 - EP (-B)- 40					2.05	5740	5540	585	565	E42 図 1	
50	50.00	29.0	35.0		1	- 1420 - EP (-B)- 50	210	174	21.4	17.8	1.07	4170	4020	425	410	E41 図 3	
50	49.23				1	- 1520 - EP (-B)- 50					2.05	6030	5830	615	595	E42 図 1	
60	60.91	24.2	29.2		1	- 1420 - EP (-B)- 60	252	209	25.7	21.3	1.07	4310	4170	440	425	E41 図 3	
60	60.00				1	- 1520 - EP (-B)- 60					2.05	6230	6030	635	615	E42 図 1	
80	79.63	18.1	21.9		1	- 1530 - EP (-B)- 80	336	279	34.3	28.4	1.07	6230	6130	635	625	E42 図 2	
80	77.42				1	- 1531 - EP (-B)- 80					2.05	6230	6130	635	625	E42 図 3	
100	101.32	14.5	17.5		1	- 1530 - EP (-B)- 100	420	348	42.9	35.5	1.07	6230	6230	635	635	E42 図 2	
100	102.94				1	- 1630 - EP (-B)- 100					2.93	9810	9810	1000	1000	E43 図 4	
120	119.17	12.1	14.6		1	- 1530 - EP (-B)- 120	504	418	51.4	42.6	1.07	6230	6230	635	635	E42 図 2	
120	119.00				1	- 1630 - EP (-B)- 120					2.93	9810	9810	1000	1000	E43 図 4	

注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz: 1450r/min, 60Hz: 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. 形式および SF 欄が□になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。
4. () 内はブレーキ付の形式を示します。

中空軸
フランジ 取付
脚取付
ブレーキ無
ブレーキ付
概要
三相 モータ
プレミアム効率 三相モータ
インバータ用 三相モータ
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相 モータ
単相レバー シフルモータ
オプション 製品
防水形
安全増 防爆形
入力軸 ホロー形
15W
25W
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW

直交軸

0.75kW

中空軸 RNYM タイプ
プレミアム効率三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

■選定表

中空軸	減速比	実減速比	出力回転数 r/min		形式記号（詳細は D16 頁）		出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図							
フランジ 取付			r/min		容量 記号	枠 番	補助 形式	減速比	N・m			kgf・m		N			kgf						
			50Hz	60Hz					50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz					
脚取付	150	149.65	9.67	11.7	RNYM				1 - 1530 - EP (-B) - 150		631 522		1.07	6230	6230	635	635	E42 図 2					
	150	154.41							1 - 1631 - EP (-B) - 150					9810	9810	1000	1000	E43 図 5					
ブレーキ無	200	188.57	7.25	8.75					1 - 1530 - EP (-B) - 200		732 697		*	6230	6230	635	635	E42 図 2					
	200	195.42							1 - 1631 - EP (-B) - 200		841 697			9810	9810	1000	1000	E43 図 5					
ブレーキ付	240	232.25	6.04	7.29					1 - 1530 - EP (-B) - 240		732 732		*	6230	6230	635	635	E42 図 2					
	240	244.07							1 - 1631 - EP (-B) - 240		1010 836			9810	9810	1000	1000	E43 図 5					
概要	300	297.68	4.83	5.83					1 - 1640 - EP (-B) - 300		1190 983		1.07	9810	9810	1000	1000	E43 図 6					
	360	350.10							1 - 1640 - EP (-B) - 360		1420 1180			1.04	9810	9810	1000		1000				
三相 モータ	480	475.66	3.02	3.65					1 - 1640 - EP (-B) - 480		1480 1480		*	9810	9810	1000	1000						
	600	605.28							1 - 1640 - EP (-B) - 600		1480 1480			151 151	*	9810	9810		1000	1000			
プレミアム効率 三相モータ	720	711.87	2.01	2.43					1 - 1640 - EP (-B) - 720		1480 1480		*	9810	9810	1000	1000						
	900	907.91							1 - 1640 - EP (-B) - 900		1480 1480			151 151	*	9810	9810		1000	1000			
インバータ用 三相モータ	1200	1144.07	1.21	1.46					1 - 1640 - EP (-B) - 1200		1480 1480		*	9810	9810	1000	1000						
	1440	1396.15							1 - 1640 - EP (-B) - 1440		1480 1480			151 151	*	9810	9810		1000	1000			
注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値（50Hz：1450r/min, 60Hz：1750r/min）と減速比（公称減速比）から算出しています。																							
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。																							
3. 形式および SF 欄が□になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。																							
4. () 内はブレーキ付の形式を示します。																							
5. SF 欄に * が付いている場合はモータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷となりますので出力トルク欄の値以内でご使用ください。																							
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ																							
高効率 (US) 三相モータ																							
単相 モータ																							
単相レバー シフルモータ																							
オプション 製品																							
防水形																							
安全増 防爆形																							
入力軸 ホロー形																							
15W																							
25W																							
40W																							
60W																							
90W																							
0.1kW																							
0.2kW																							
0.25kW																							
0.4kW																							
0.55kW																							
0.75kW																							
1.1kW																							
1.5kW																							
2.2kW																							
3.0kW																							
3.7kW																							
5.5kW																							
7.5kW																							
11kW																							

中空軸 RNYM タイプ プレミアム効率三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

0.75kW

直交軸

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E4 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。

図 1

RNYM1-1310-EP-5~10 / 仕様記号
(RNYM1-1310-EP-B-5~10 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	19(24)	20(25)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J□ NSBB	J□ ASBB




図 2

RNYM1-1320-EP-5~30 / 仕様記号
(RNYM1-1320-EP-B-5~30 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	20(25)	21(26)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J□ NSBB	J□ ASBB





図 3

RNYM1-1420-EP-5~60 / 仕様記号
(RNYM1-1420-EP-B-5~60 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	24(29)	25(30)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J□ NSBB	J□ ASBB



注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。

2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。

3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。

4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。

5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。

6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	122	102	85	95	48
屋外形	149	112	100	131	75

中空軸

フランジ
取付

脚取付

ブレーキ無

ブレーキ付

概要

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

単相
モータ

単相レバー
シフルモータ

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

入力軸
ホロー形

15W

25W

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.0kW

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E4 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。

図 1

RNYM1-1520-EP-40~60 / 仕様記号
(RNYM1-1520-EP-B-40~60 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	31(36)	32(37)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J□ NSBB	J□ ASBB




図 2

RNYM1-1530-EP-80~240 / 仕様記号
(RNYM1-1530-EP-B-80~240 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	32(37)	33(38)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J□ NSBB	J□ ASBB





図 3

RNYM1-1531-EP-80 / 仕様記号
(RNYM1-1531-EP-B-80 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	32(37)	33(38)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J□ NSBB	J□ ASBB



注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。

2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。

3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。

4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。

5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。




6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	122	102	85	95	48
屋外形	149	112	100	131	75

E45

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E4 頁（屋外形 E5 頁）をご参照ください。

屋内形	屋外形
J□NSBB	J□ASBB



中空軸 RNYM タイプ
プレミアム効率三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

1.5kW

直交軸

形式記号

形 式 記 号					仕 様 記 号						
ブレーキ無	RNYM2	—	枠番	— EP —	減速比	① ② ③ ④ ⑤ ⑥					
ブレーキ付	RNYM2	—	枠番	— EP — B —	減速比						

仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。
E4 頁 (屋外形 E5 頁) よりお選びください。

モータ特性表

モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
プレミアム効率 三相モータ	1.5kW	200/200/220	50/60/60	7.48/6.80/6.57	1430/1730/1730	155(F)	IP44 全閉外扇形
		400/400/440	50/60/60	3.74/3.040/3.29	1430/1730/1730		

選定表


減速比	実減速比	出力回転数		形式記号（詳細は D16 頁）				出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図
		r/min		容量 記号	枠番	補助形式	減速比	N・m		kgf・m			N		kgf		
		50Hz	60Hz					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz			
5	5.00	290	350	RNYM	2	- 1410	- EP (-B) - 5	42.0	34.8	4.29	3.55	1.47	2160	2060	220	210	E48 図 1
5	5.00				2	- 1420	- EP (-B) - 5					1.03	2160	2060	220	210	E48 図 2
5	5.00				2	- 1520	- EP (-B) - 5					1.47	3140	2940	320	300	E48 図 3
7	7.00	207	250		2	- 1410	- EP (-B) - 7	58.9	48.8	6.00	4.97	1.47	2450	2300	250	235	E48 図 1
7	6.97				2	- 1420	- EP (-B) - 7					1.03	2450	2300	250	235	E48 図 2
7	7.03				2	- 1520	- EP (-B) - 7					1.47	3530	3330	360	340	E48 図 3
10	10.00	145	175		2	- 1410	- EP (-B) - 10	84.1	69.7	8.57	7.10	1.03	2750	2600	280	265	E48 図 1
10	10.00				2	- 1420	- EP (-B) - 10					1.03	2750	2600	280	265	E48 図 2
10	9.81				2	- 1520	- EP (-B) - 10					1.47	3920	3730	400	380	E48 図 3
12	11.96	121	146		2	- 1420	- EP (-B) - 12	101	83.6	10.3	8.52	1.03	2840	2750	290	280	E48 図 2
12	11.74				2	- 1520	- EP (-B) - 12					1.47	4120	3970	420	405	E48 図 3
15	14.75	96.7	117		2	- 1420	- EP (-B) - 15	126	104	12.9	10.7	1.03	3090	2940	315	300	E48 図 2
15	15.26				2	- 1520	- EP (-B) - 15					1.47	4410	4220	450	430	E48 図 3
20	19.69	72.5	87.5		2	- 1420	- EP (-B) - 20	168	139	17.1	14.2	1.03	3330	3190	340	325	E48 図 2
20	20.67				2	- 1520	- EP (-B) - 20					1.47	4810	4610	490	470	E48 図 3
25	25.00	58.0	70.0		2	- 1420	- EP (-B) - 25	210	174	21.4	17.8	1.03	3530	3380	360	345	E48 図 2
25	24.62				2	- 1520	- EP (-B) - 25					1.47	5100	4900	520	500	E48 図 3
30	30.45	48.3	58.3		2	- 1420	- EP (-B) - 30	252	209	25.7	21.3	1.03	3730	3580	380	365	E48 図 2
30	30.00				2	- 1520	- EP (-B) - 30					1.47	5340	5150	545	525	E48 図 3
40	41.33	36.3	43.8		2	- 1520	- EP (-B) - 40	336	279	34.3	28.4	1.03	5740	5540	585	565	E48 図 3
40	39.20				2	- 1531	- EP (-B) - 40					1.47	5740	5540	585	565	E49 図 4
50	49.23	29.0	35.0		2	- 1520	- EP (-B) - 50	420	348	42.9	35.5	1.03	6030	5830	615	595	E48 図 3
50	49.88				2	- 1531	- EP (-B) - 50					1.47	6030	5830	615	595	E49 図 4
60	60.00	24.2	29.2		2	- 1520	- EP (-B) - 60	504	418	51.4	42.6	1.03	6230	6030	635	615	E48 図 3
60	57.60				2	- 1531	- EP (-B) - 60					1.47	6230	6030	635	615	E49 図 4
80	77.42	18.1	21.9		2	- 1531	- EP (-B) - 80	673	557	68.6	56.8	1.03	6230	6130	635	625	E49 図 4
80	80.50				2	- 1630	- EP (-B) - 80					1.47	9810	9660	1000	985	E49 図 5
100	102.94	14.5	17.5		2	- 1630	- EP (-B) - 100	841	697	85.7	71.0	1.47	9810	9810	1000	1000	E49 図 5
120	119.00	12.1	14.6		2	- 1630	- EP (-B) - 120	1010	836	103	85.2	1.47	9810	9810	1000	1000	
150	154.41	9.67	11.7		2	- 1631	- EP (-B) - 150	1260	1040	129	107	1.17	9810	9810	1000	1000	E49 図 6
200	195.42	7.25	8.75		2	- 1631	- EP (-B) - 200	1480	1390	151	142	*	9810	9810	1000	1000	
240	244.07	6.04	7.29		2	- 1631	- EP (-B) - 240	1480	1480	151	151	*	9810	9810	1000	1000	

注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz: 1450r/min, 60Hz: 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. 形式および SF 欄が□になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。
4. SF 欄に * が付いている場合はモータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷となりますので出力トルク欄の値以内でご使用ください。
5. () 内はブレーキ付の形式を示します。


中空軸
フランジ 取付
脚取付
ブレーキ無
ブレーキ付
概要
三相 モータ
プレミアム効率 三相モータ
インバータ用 三相モータ
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相 モータ
単相レバー シフルモータ
オプション 製品
防水形
安全増 防爆形
入力軸 ホロー形
15W
25W
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E4 頁（屋外形 E5 頁）をご参照ください。


屋内形	屋外形
J□NSBB	J□ASBB



屋内形	屋外形
J□NSBB	J□ASBB



屋内形	屋外形
J□NSBB	J□ASBB



6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	126	106	85	95	48
屋外形	153	117	100	131	75

中空軸 RNYM タイプ

プレミアム効率三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)




1.5kW

直交軸

■寸法図

()内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V級は“2”、400V級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E4 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。



注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。

2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。

3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。

4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。

5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。

6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	126	106	85	95	48
屋外形	153	117	100	131	75

中空軸

フランジ
取付

脚取付

ブレーキ無

ブレーキ付

概要

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

単相
モータ

単相レバー
シフルモータ

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

入力軸
ホロー形

15W

25W

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.0kW

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

中空軸 RNYM タイプ




プレミアム効率三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付) 2.2kW

直交軸

■寸法図

()内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E4 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。



注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。

2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。

3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。

4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。

5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。

6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	150	126	100	111	58
屋外形	183	141	123	151	87

中空軸

フランジ
取付

脚取付

ブレーキ無

ブレーキ付

概要

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

単相
モータ

単相レバー
シプルモータ

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

入力軸
ホロー形

15W

25W

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.0kW

3.7kW


5.5kW

7.5kW

11kW

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E4 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。

屋外形



	J	K	BA	BC	BL
屋内形	150	126	100	111	58
屋外形	183	141	123	151	87

直交軸

直交軸

3.0kW

中空軸 RNYM タイプ
プレミアム効率三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

中空軸	■形式記号														
	形 式 記 号								仕 様 記 号						
フランジ 取付	ブレーキ無	RNYM4	—	枠番	—	EP	—	減速比	/	①	②	③	④	⑤	⑥
脚取付	ブレーキ付	RNYM4	—	枠番	—	EP	—	B	—	減速比					
ブレーキ	仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。 E4 頁 (屋外形 E5 頁) よりお選びください。														

■モータ特性表								
概要	モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
三相 モータ	プレミアム効率 三相モータ	3.0kW	200/200/220	50/60/60	13.6/12.3/11.8	1440/1730/1740	155(F)	IP44 全閉外扇形
			400/400/440	50/60/60	6.80/6.15/5.90	1440/1730/1740		


■選定表																		
モーター	減速比	実減速比	出力回転数 r/min		形式記号（詳細は D16 頁）				出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図
					容量 記号	枠 番	補助 形式	減速比	N・m		kgf・m			N		kgf		
			50Hz	60Hz					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
インバータ用 三相モーター	5	5.00	290	350	RNYM	4	- 1521 - EP (-B)- 5		84.1	69.7	8.57	7.10	1.23	3140	2940	320	300	E55 図 1
インバータ用 プレミアム効率 三相モーター	5	5.06				4	- 1522 - EP (-B)- 5						1.83					E55 図 2
	7	7.03	207	250		4	- 1521 - EP (-B)- 7		118	97.5	12.0	9.95	1.23	3530	3330	360	340	E55 図 1
高効率 (IIS) 三相モーター	7	7.00				4	- 1522 - EP (-B)- 7						1.83					E55 図 2
	10	9.81	145	175		4	- 1521 - EP (-B)- 10		168	139	17.1	14.2	1.23	3920	3730	400	380	E55 図 1
単相 モーター	10	10.00				4	- 1522 - EP (-B)- 10						1.83					E55 図 2
	12	11.74	121	146		4	- 1521 - EP (-B)- 12		202	167	20.6	17.0	1.23	4120	3970	420	405	E55 図 1
単相レバ ンブルモーター	12	12.21				4	- 1522 - EP (-B)- 12						1.83					E55 図 2
	15	15.26	96.7	117		4	- 1521 - EP (-B)- 15		252	209	25.7	21.3	1.23	4410	4220	450	430	E55 図 1
オプション 製品	15	15.25				4	- 1522 - EP (-B)- 15						1.83					E55 図 2
	20	20.67	72.5	87.5		4	- 1521 - EP (-B)- 20		336	279	34.3	28.4	1.23	4810	4610	490	470	E55 図 1
防水形	20	20.88				4	- 1633 - EP (-B)- 20						1.83	7700	7350	785	750	E56 図 2
	25	24.62	58.0	70.0		4	- 1521 - EP (-B)- 25		420	348	42.9	35.5	1.23	5100	4900	520	500	E55 図 1
安全増 防爆形	25	24.33				4	- 1633 - EP (-B)- 25						1.83	8090	7750	825	790	E56 図 2
	30	29.24	48.3	58.3		4	- 1632 - EP (-B)- 30		504	418	51.4	42.6	1.23	8380	8090	855	825	E56 図 1
入力軸 ホロー形	30	29.40				4	- 1633 - EP (-B)- 30						1.83					E56 図 2
	40	41.16	36.3	43.8	4	- 1632 - EP (-B)- 40		673	557	68.6	56.8	1.23	8830	8480	900	865	E56 図 1	
15W	40	40.25			4	- 1633 - EP (-B)- 40						1.83					E56 図 2	
	50	49.00	29.0	35.0	4	- 1632 - EP (-B)- 50		841	697	85.7	71.0	1.23	9120	8880	930	905	E56 図 1	
60	56.35	24.2	29.2	4	- 1632 - EP (-B)- 60		1010	836	103	85.2	1.23	9410	9170	960	935			

- 注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz : 1450r/min, 60Hz : 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. 形式および SF 欄が□になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。
4. () 内はブレーキ付の形式を示します。

25W
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E4 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。

屋内形	屋外形
J□ NSBB	J□ ASBB



中空軸 RNYM タイプ

プレミアム効率三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

3.7kW

直交軸

形式記号

形 式 記 号					仕 様 記 号						
ブレーキ無	RNYM5	—	枠番	— EP —	減速比	① ② ③ ④ ⑤ ⑥					
ブレーキ付	RNYM5	—	枠番	— EP — B —	減速比						

仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。
E4 頁 (屋外形 E5 頁) よりお選びください。

モータ特性表

モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
プレミアム効率 三相モータ	3.7kW	200/200/220	50/60/60	16.6/15.0/14.5	1460/1750/1760	155(F)	IP44 全閉外扇形
		400/400/440	50/60/60	8.30/7.50/7.25	1460/1750/1760		

選定表

減速比	実減速比	出力回転数		形式記号（詳細は D16 頁）				出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図					
		r/min		容量 記号	枠番	補助形式	減速比	N・m		kgf・m			N		kgf							
		50Hz	60Hz					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz								
5	5.00	290	350	RNYM	5	-	1521	-	EP (-B)	-	5	104	85.9	10.6	8.76	1.00	3140	2940	320	300	E58 図 1	
5	5.06				5	-	1522	-	EP (-B)	-	5						1.49					E58 図 2
7	7.03	207	250		5	-	1521	-	EP (-B)	-	7	145	120	14.8	12.3	1.00	3530	3330	360	340	E58 図 1	
7	7.00				5	-	1522	-	EP (-B)	-	7						1.49					E58 図 2
10	9.81	145	175		5	-	1521	-	EP (-B)	-	10	207	172	21.1	17.5	1.00	3920	3730	400	380	E58 図 1	
10	10.00				5	-	1522	-	EP (-B)	-	10						1.49					E58 図 2
12	11.74	121	146		5	-	1521	-	EP (-B)	-	12	249	206	25.4	21.0	1.00	4120	3970	420	405	E58 図 1	
12	12.21				5	-	1522	-	EP (-B)	-	12						1.49					E58 図 2
15	15.26	96.7	117		5	-	1521	-	EP (-B)	-	15	311	258	31.7	26.3	1.00	4410	4220	450	430	E58 図 1	
15	15.25				5	-	1522	-	EP (-B)	-	15						1.49					E58 図 2
20	20.67	72.5	87.5		5	-	1521	-	EP (-B)	-	20	415	344	42.3	35.0	1.00	4810	4610	490	470	E58 図 1	
20	20.88				5	-	1633	-	EP (-B)	-	20						1.49	7700	7350	785	750	E59 図 4
25	24.62	58.0	70.0		5	-	1521	-	EP (-B)	-	25	518	430	52.9	43.8	1.00	5100	4900	520	500	E58 図 1	
25	24.33				5	-	1633	-	EP (-B)	-	25						1.49	8090	7750	825	790	E59 図 4
30	29.24	48.3	58.3		5	-	1632	-	EP (-B)	-	30	622	516	63.4	52.6	1.00	8380	8090	855	825	E59 図 3	
30	29.40				5	-	1633	-	EP (-B)	-	30						1.49					E59 図 4
40	41.16	36.3	43.8		5	-	1632	-	EP (-B)	-	40	830	687	84.6	70.1	1.00	8830	8480	900	865	E59 図 3	
40	40.25				5	-	1633	-	EP (-B)	-	40						1.49					E59 図 4
50	49.00	29.0	35.0		5	-	1632	-	EP (-B)	-	50	1040	859	106	87.6	1.00	9120	8880	930	905	E59 図 3	
60	56.35	24.2	29.2		5	-	1632	-	EP (-B)	-	60	1240	1030	127	105	1.00	9410	9170	960	935		

注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz : 1450r/min, 60Hz : 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. 形式および SF 欄が□になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。
4. () 内はブレーキ付の形式を示します。

中空軸
フランジ 取付
脚取付
ブレーキ無
ブレーキ付
概要
三相 モータ
プレミアム効率 三相モータ
インバータ用 三相モータ
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相 モータ
単相レバー シフルモータ
オプション 製品
防水形
安全増 防爆形
入力軸 ホロー形
15W
25W
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW

3.7kW 中空軸 RNYM タイプ プレミアム効率三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

■寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E4 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。

図 1

RNYM5-1521-EP-5~25 / 仕様記号
(RNYM5-1521-EP-B-5~25 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	60(71)	61(72)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J□ NSBB	J□ ASBB





図 2

RNYM5-1522-EP-5~15 / 仕様記号
(RNYM5-1522-EP-B-5~15 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形
	59(70)	60(71)

仕様記号	屋内形	屋外形
	J□ NSBB	J□ ASBB



- 注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。
 2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。
 3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。
 4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。
 5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。
 6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	166	142	100	111	58
屋外形	199	157	123	151	87

中空軸 RNYM タイプ

プレミアム効率三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

5.5kW

直交軸

■寸法図

()内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。

仕様記号の□は、200V 級は“2”、400V 級は“4”が入ります。詳細は屋内形 E4 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。

図 1

RNYM8-1522-EP-5~15 / 仕様記号
(RNYM8-1522-EP-B-5~15 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形	仕様記号	屋内形	屋外形
	72(83)	73(84)		J□ NSBB	J□ ASBB




図 2

RNYM8-1633-EP-20~40 / 仕様記号
(RNYM8-1633-EP-B-20~40 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形	仕様記号	屋内形	屋外形
	95(106)	96(107)		J□ NSBB	J□ ASBB





図 3

RNYM8-1634-EP-5~25 / 仕様記号
(RNYM8-1634-EP-B-5~25 / 仕様記号)

質量 kg	屋内形	屋外形	仕様記号	屋内形	屋外形
	120(131)	121(132)		J□ NSBB	J□ ASBB



- 注) 1. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。
2. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。
3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。
4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。
5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。
6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	166	142	100	111	58
屋外形	199	157	123	151	87

中空軸

フランジ
取付

脚取付

ブレーキ無

ブレーキ付

概要

三相
モータ

プレミアム効率
三相モータ

インバータ用
三相モータ

インバータ用
プレミアム効率
三相モータ

高効率 (JIS)
三相モータ

单相
モータ

単相レバー
シフルモータ

オプション
製品

防水形

安全増
防爆形

入力軸
ホロー形

15W

25W

40W

60W

90W

0.1kW

0.2kW

0.25kW

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

2.2kW

3.0kW

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

7.5kW 中空軸 RNYM タイプ
プレミアム効率三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

形式記号

形 式 記 号						仕 様 記 号						
ブレーキ無	RNYM10	—	枠番	— EP —	減速比	/	①	②	③	④	⑤	⑥
ブレーキ付	RNYM10	—	枠番	— EP — B —	減速比		仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。 E4 頁 (屋外形 E5 頁) よりお選びください。					

モータ特性表

モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
プレミアム効率 三相モータ	7.5kW	200/200/220	50/60/60	33.5/30.0/29.0	1460/1760/1770	155(F)	IP44 全閉外扇形
		400/400/440	50/60/60	16.8/15.0/14.5	1460/1760/1770		

選定表

減速比	実減速比	出力回転数		形式記号（詳細は D16 頁）				出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図	
		r/min		容量記号	枠番	補助形式	減速比	N・m		kgf・m			N		kgf			
		50Hz	60Hz					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
5	4.90	290	350	RNYM	10	- 1634	- EP (-B)	- 5	210	174	21.4	17.8	1.47	5000	4760	510	485	E62 図 1
7	7.13	207	250		10	- 1634	- EP (-B)	- 7	294	244	30.0	24.9	1.47	5590	5250	570	535	
10	10.02	145	175		10	- 1634	- EP (-B)	- 10	420	348	42.9	35.5	1.47	6230	5930	635	605	
12	11.97	121	146		10	- 1634	- EP (-B)	- 12	504	418	51.4	42.6	1.47	6620	6330	675	645	
15	15.09	96.7	117		10	- 1634	- EP (-B)	- 15	631	522	64.3	53.3	1.47	6960	6670	710	680	
20	20.07	72.5	87.5		10	- 1634	- EP (-B)	- 20	841	697	85.7	71.0	1.47	7700	7350	785	750	
25	25.29	58.0	70.0		10	- 1634	- EP (-B)	- 25	1051	871	107	88.8	1.00	8090	7750	825	790	

- 注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz : 1450r/min, 60Hz : 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. 形式および SF 欄が□になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。
4. SF 欄に * が付いている場合はモータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷となりますので出力トルク欄の値以内でご使用ください。
5. () 内はブレーキ付の形式を示します。

寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。
仕様記号の□は、200V 級は "2"、400V 級は "4" が入ります。詳細は屋内形 E4 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。

RNYM10-1634-EP-5~25
(RNYM10-1634-EP-B-5~25)

質量 kg

屋内形

136(156)

屋外形

137(157)

仕様記号

屋内形

J □ NSBB

屋外形

J □ ASBB

Technical drawing of the RNYM10-1634-EP-5~25 motor, showing various views and dimensions:

- Front View (Left):** Shows the motor frame with dimensions: 6-M12 DEPTH 22, Ø165, 40°, 60°, 12, 93, 93, 12, Ø140, 19, 186, 19.
- Top View (Middle-Left):** Shows the motor from above with dimensions: 40, 2.2, Ø55.6, R2.5, 85, 85, 224, A-A, Ø58, 16, 16, 59.3, Ø55H8.
- Side View (Middle-Right):** Shows the motor from the side with dimensions: 6-M12 DEPTH 22, 110, 213, 754(859), 138(243), 92(197), 174, 275, 110, 165, 40°, 60°, A, 76, 162, 238, 27, 174, 1

- 注) 1. 出力軸径寸法 : 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。
2. 軸端キー寸法 : 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。
3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。
4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。
5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。
6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	203	168	122	138	72
屋外形	235	183	154	184	105

中空軸 RNYM タイプ
プレミアム効率三相モータ (屋内形・屋外形 / ブレーキ無・ブレーキ付)

11kW

直交軸

形式記号

形 式 記 号						仕 様 記 号						
ブレーキ無	RNYM15	—	枠番	— EP —	減速比	/	①	②	③	④	⑤	⑥
ブレーキ付	RNYM15	—	枠番	— EP — B —	減速比		仕様記号はモータに関わる仕様を表す記号です。 E4 頁 (屋外形 E5 頁) よりお選びください。					

モータ特性表

モータ種類	モータ容量	電圧 [V]	周波数 [Hz]	定格電流値 [A]	定格回転速度 [r/min]	耐熱クラス	保護方式
プレミアム効率 三相モータ	11kW	200/200/220	50/60/60	49.8/43.2/42.4	1470/1760/1770	155(F)	IP44 全閉外扇形
		400/400/440	50/60/60	24.9/21.6/21.2	1470/1760/1770		

選定表

減速比	実減速比	出力回転数		形式記号（詳細は D16 頁）					出力トルク Tout				SF	出力軸許容ラジアル荷重 Pro				寸法図
		r/min		容量 記号	枠番	補助形式	減速比	N・m		kgf・m		N		kgf				
		50Hz	60Hz					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz		60Hz	50Hz	60Hz		
5	4.90	290	350	RNYM	15	- 1634	- EP (-B) - 5	308	255	31.4	26.0	1.00	5000	4760	510	485	E63 図 1	
7	7.13	207	250		15	- 1634	- EP (-B) - 7	432	358	44.0	36.5	1.00	5590	5250	570	535		
10	10.02	145	175		15	- 1634	- EP (-B) - 10	617	511	62.9	52.1	1.00	6230	5930	635	605		
12	11.97	121	146		15	- 1634	- EP (-B) - 12	740	613	75.4	62.5	1.00	6620	6330	675	645		
15	15.09	96.7	117		15	- 1634	- EP (-B) - 15	925	766	94.3	78.1	1.00	6960	6670	710	680		
20	20.07	72.5	87.5		15	- 1634	- EP (-B) - 20	1233	1022	126	104	1.00	7700	7350	785	750		

- 注) 1. 出力回転数は、モータ回転数代表値 (50Hz : 1450r/min, 60Hz : 1750r/min) と減速比 (公称減速比) から算出しています。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸端より 20mm の位置の値です。
3. 形式および SF 欄が ☐ になっている機種は、均一負荷、運転時間 10 時間 / 日における標準組合せです。
4. SF 欄に * が付いている場合はモータの全容量 kW まで負荷をかけると過負荷となりますので出力トルク欄の値以内でご使用ください。
5. () 内はブレーキ付の形式を示します。

寸法図

() 内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示します。
仕様記号の ☐ は、200V 級は "2"、400V 級は "4" が入ります。詳細は屋内形 E4 頁 (屋外形 E5 頁) をご参照ください。

RNYM15-1634-EP-5~20
(RNYM15-1634-EP-B-5~20)

質量 kg	屋内形	屋外形	仕様記号	屋内形	屋外形
	154(174)	155(175)		J □ NSBB	J □ ASBB

Technical drawing of the RNYM15-1634-EP-5~20 motor, showing various views and dimensions:

- Front View (Left):** Shows the motor's front face with a circular fan. Dimensions include 6-M12 DEPTH 22 (mounting holes), Ø165 (fan diameter), 40° (fan angle), and 60° (fan angle).
- Top View (Middle-Left):** Shows the motor's top face. Dimensions include 12, 93, 93, 12 (top edge), Ø140 (top face diameter), 19, 186, 19 (bottom edge), and 12 (bottom face diameter).
- Side View (Middle-Right):** Shows the motor's side profile. Dimensions include 40, 2.2, Ø55.6, 85, 85, 224, 16, 6-M12 DEPTH 22, Ø55H8, 59.3, 16, 27.5, 110, 165, 110, 60°, 60°, 76, 162, 238, 174, 138(243), 92(197), 816(921), 174, 138(243), 92(197), 138(243), 92(19

- 注) 1. 出力軸径寸法 : 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "H8" です。
2. 軸端キー寸法 : 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO) キー及びキー溝平行キー (普通形) に準拠しています。
3. 出力軸部の詳細寸法は、技術資料 J13 頁をご参照ください。
4. 本製品には、出力軸部用安全カバーが付属されます。安全カバーの寸法等詳細は、技術資料 J19 頁をご参照ください。
5. 取付時にインロー部をご使用される場合は、ご照会ください。
6. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することが有ります。

	J	K	BA	BC	BL
屋内形	203	168	122	138	72
屋外形	235	183	154	184	105

中空軸
フランジ 取付
脚取付
ブレーキ無
ブレーキ付
概要
三相 モータ
プレミアム効率 三相モータ
インバータ用 三相モータ
インバータ用 プレミアム効率 三相モータ
高効率 (JIS) 三相モータ
単相 モータ
単相レバー シフルモータ
オプション 製品
防水形
安全増 防爆形
入力軸 ホロー形
15W
25W
40W
60W
90W
0.1kW
0.2kW
0.25kW
0.4kW
0.55kW
0.75kW
1.1kW
1.5kW
2.2kW
3.0kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW