

使用環境	国名／地域		電源周波数	電圧（単相）	電圧（三相）
	日本		50Hz / 60Hz	100V / 200V	200V / 400V
海外仕様	北米	アメリカ	60Hz	115V / 230V	208V / 230V / 460V / 480V
アメリカ向け		カナダ	60Hz	120V / 240V / 347V	208V / 230V / 460V / 575V
カナダ向け	南米	ブラジル	60Hz	127V	127V / 220V
欧州向け	ア	韓国	60Hz	110V / 220V	220V / 380V
シンガポール向け		台湾	60Hz	110V / 220V	200V / 220V / 380V
東南アジア向け		ホンコン	50Hz	200V / 220V	346V / 380V
中国向け		中国	50Hz	220V	220V / 380V
ロシア向け		フィリピン	60Hz	220V	380V
韓国向け	ア	タイ	50Hz	220V	220V / 380V
モータ特性表		シンガポール	50Hz	230V	400V
端子箱		マレーシア	50Hz	240V	415V
電源事情		インドネシア	50Hz	220V	380V
	オセアニア	インド	50Hz	230V / 240V	240V / 400V / 415V
		オーストラリア	50Hz	240V	415V
		ニュージーランド	50Hz	230V / 240V	230V / 415V
	ヨーロッパ	グアム	60Hz	120V	240V / 480V
		オーストリア	50Hz	230V	400V
		ベルギー	50Hz	230V	400V
		ブルガリア	50Hz	220V	380V
		デンマーク	50Hz	230V	400V
		フィンランド	50Hz	230V	400V
		フランス	50Hz	230V	400V
		ドイツ	50Hz	230V	400V
		ギリシア	50Hz	230V	400V
		ハンガリー	50Hz	220V	380V
		イタリア	50Hz	220V	380V
		ルクセンブルク	50Hz	230V	400V
		オランダ	50Hz	230V	400V
		ノルウェー	50Hz	230V	380V
		ポーランド	50Hz	220V	380V
		ポルトガル	50Hz	230V	400V / 480V
		ルーマニア	50Hz	220V	380V
		スペイン	50Hz	127V / 220V	220V / 380V
		スウェーデン	50Hz	230V / 400V	400V / 690V
		スイス	50Hz	230V	400V
	イギリス	50Hz	220V / 240V	400V / 415V	
	ロシア	50Hz	127V / 220V	220V / 380V	

※同一国内でも地域・都市により、上記の電圧と異なる場合があります。
 ※アメリカ・カナダは、標準電圧は単相115Vですが、120V表示が通例となっています。